WAGO Reihenklemmensysteme

Hauptkatalog, Band 1 – Ausgabe 2019/2020

1



WAGO Hauptkataloge

Band 1, WAGO Reihenklemmensysteme

- Reihenklemmen
- Reihenklemmen mit Steckverbinder (X-COM®-SYSTEM)
- Rangiersysteme
- Klemmenleisten
- Verbindungsklemmen
- Leuchtenklemmen
- Schirmanschlusssystem

Band 2, WAGO Leiterplattenklemmen und WAGO Steckverbinder

- Leiterplattenklemmen
- THR-/SMD-Leiterplattenklemmen
- *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)*
- Steckbare Leiterplattenklemmen
- Durchführungsklemmen
- Steckverbinder für spezielle Anwendungen
- Modulare Leergehäuse

Band 3, Automatisierungstechnik

- Lösungen, Software
- Bedienen & Beobachten
- Controller
- Modulares I/O-SYSTEM IP20
- Industrial-Switches
- Funktechnik
- Sensor-/Aktorboxen IP67, Kabel- und Steckverbinder IP67

Band 4, WAGO Interface-Elektronik

- Relais- und Optokopplermodule
- Trennverstärker und -Messumformer
- Strom- und Energiemesstechnik
- Stromversorgungen
- Übergabemodule und Systemverkabelung
- Überspannungsschutz
- Leergehäuse

Band 5, WAGO Steckverbindersystem *WINSTA*®

- Steckverbinder
- Snap-In-Gerätesteckverbinder
- Steckverbinder für Leiterplatten
- Verteiler
- Konfektionierte Leitungen
- Flachleitungssysteme
- Verteilerboxen

Band 6, WAGO Beschriftung

- Drucker
- Beschriftungssoftware
- Klemmenbeschriftung
- Kabel- und Leitermarkierung
- Gerätekennzeichnung
- Beschriftungsadapter

Band 1, WAGO Reihenklemmensysteme

			Seite	
	WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S Frontverdrahtung	Push-in CAGE CLAMP® 1… 16 (25 „f“) mm² für Tragschiene 35	23	1
	WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder **X-COM®S-SYSTEM** Frontverdrahtung	Push-in CAGE CLAMP® 1 … 2,5 (4) mm² für Tragschiene 35	161	2
	WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S Frontverdrahtung	Push-in CAGE CLAMP® 1 … 4 (6) mm² für Tragschiene 35	199	3
	WAGO Hochstrom-Reihenklemmen Seitliche Verdrahtung	POWER CAGE CLAMP 35 … 185 mm², 1500 V Nennspannung, für Tragschiene 35	217	4
	WAGO Reihenklemmen Classic **WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® Classic** Frontverdrahtung	CAGE CLAMP® 1,5 … 35 mm² für Tragschiene 35	231	5
	WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder **X-COM®-SYSTEM** Frontverdrahtung	CAGE CLAMP® 2,5 (4) mm² für Tragschiene 35	351	6
	WAGO Reihenklemmen Mini **WAGO Reihenklemmen Compact** Frontverdrahtung	CAGE CLAMP® 2,5 mm² (4 mm²) für Tragschienen 35 und 15	423	7
	WAGO Einzelklemmen und **WAGO Klemmenleisten** Seitliche/Frontverdrahtung	CAGE CLAMP® 1,5 … 4 mm² für Oberflächenmontage	447	8
	WAGO Geräteanschlussklemmen **WAGO Netzanschlussklemmen** Seitliche Verdrahtung	Push-in CAGE CLAMP® 2,5 mm²; 4 mm² für Oberflächenmontage	477	9
	WAGO Reihenklemmen Classic Seitliche Verdrahtung	CAGE CLAMP® 1,5 … 16 mm² für Tragschienen 35	499	10
	WAGO Rangiersysteme **WAGO Anschlussblöcke für Sammelschienen**	CAGE CLAMP® 1,5 … 16 mm²	511	11
	WAGO Verbindungsklemmen **WAGO Leuchtenklemmen**		535	12
	WAGO Zubehör und WAGO Werkzeuge		569	13
	Technischer Anhang		659	14
	Index und Adressen		681	15

Handhabung der WAGO Anschlusstechnologien
Für produktspezifische Handhabung, Hinweise bei den Produkten beachten!

PUSH-IN CAGE CLAMP®



Push-in CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

feindrähtig,
litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse
(gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh
(gasdicht aufgecrimpt)

Der Universalanschluss mit dem Zusatznutzen: Push-in Eindrähtige und mehrdrähtige Leiter sowie feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen können ohne Werkzeug direkt gesteckt werden.

Handhabung für alle Leiterarten:
- Feder öffnen,
- Leiter einführen,
- Feder entlasten – fertig!

CAGE CLAMP®





CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

feindrähtig,
litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse
(gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh
(gasdicht aufgecrimpt)

Der Universalanschluss für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter

Handhabung:
- Feder öffnen,
- Leiter einführen,
- Feder entlasten – fertig!

Handhabung der WAGO Anschlusstechnologien
Für produktspezifische Handhabung, Hinweise bei den Produkten beachten!

POWER CAGE CLAMP®

POWER CAGE CLAMP klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

feindrähtig, mit
Aderendhülse
(gasdicht aufgecrimpt)

Der Universalanschluss für Leiter über 35 mm²

Handhabung:
- Zum Öffnen der Klemmstelle mit Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Bei geöffneter Leitereinführung Drehsperre einrasten.
- Leiter einführen.
- Durch weiteren kurzen Linksdreh Drehsperre entriegeln.

PUSH WIRE®





PUSH WIRE® klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

Der Steckklemmanschluss für eindrähtige Leiter und produktabhängig auch für mehrdrähtige Leiter

Handhabung:
Ausreichend steife eindrähtige und mehrdrähtige Leiter werden direkt ohne Werkzeug gesteckt.

Produktübersicht

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Durchgangsklemmen; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Seite 26

Schutzleiterklemmen; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Seite 26

Durchgangsklemmen; mit Hebel und Drücker

Seite 29

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Schutzleiterklemmen; mit Hebel und Drücker

Seite 29

Durchgangsklemmen; mit Drücker

Seite 32

Schutzleiterklemmen; mit Drücker

Seite 32

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Durchgangsklemmen

Seite 46

Schutzleiterklemmen

Seite 46

Schirmleiterklemmen

Seite 48

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Doppeldurchgangsklemmen



Seite 47

Doppelstockklemmen

Seite 60

Doppelstock-Trennklemmen

Seite 74

Produktübersicht

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Doppelstock-Basisklemmen

Seite 74

Doppelstock-Sicherungsklemmen

Seite 75

Dreistockklemmen

Seite 76

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Vierstock-Reihenklemmen als Motoranschluss-Reihenklemmen

Seite 78

Trenn- und Messklemmen

Seite 82

Trenn- und Messklemmen; für Strom- und Spannungswandlerschaltungen

Seite 110

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Sicherungsklemmen für Kfz-Flachsicherungen

Seite 88

Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsätze



Seite 90

Sicherungsstecker und Basisklemmen

Seite 114

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Initiatorenklemmen



Seite 120

Aktorenklemmen

Seite 122

Initiatoren- und Aktoreneinspeiseklemmen

Seite 120

Produktübersicht

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Initiatorenklemmen; mit steckbarer Signalebene

Seite 125

Aktorenklemmen; mit steckbarer Signalebene

Seite 127

Initiatoren- und Aktoreneinspeiseklemmen; mit steckbarer Signalebene

Seite 125

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Diodenklemmen

Seite 128

LED-Klemmen

Seite 128

Mehrstock-Dioden- und LED-Klemmen

Seite 134

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Diodenbausteine

Seite 138

LED-Bausteine

Seite 140

Leerstecker

Seite 142

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Bauelementestecker

Seite 144

Produktübersicht

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM-MINI

Basisklemmen



Seite 164

PE-Basisklemmen

Seite 164

Doppelstock-Basisklemmen

Seite 166

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM-MINI

1-Leiter-Federleisten

Seite 168

2-Leiter-Federleisten

Seite 168

Vorkonfektionierte Federleisten



Seite 172

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM-MINI

Federleisten zum Selbstkonfektionieren

Seite 170

1-Leiter-Federleisten; mit Verriegelungsklinken und Zugentlastungsplatten

Seite 176

2-Leiter-Federleisten; mit Verriegelungsklinken und Zugentlastungsplatten

Seite 178

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM

Basisklemmen



Seite 180

PE-Basisklemmen

Seite 180

Doppelstock-Basisklemmen

Seite 182

Produktübersicht

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM

Federleisten

Seite 184

Vorkonfektionierte Federleisten

Seite 188

Federleisten zum Selbstkonfektionieren

Seite 186

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM

Federleisten; mit Verriegelungsklinken und Zugentlastungsplatten

Seite 190

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM; für Ex-Anwendungen

Basisklemmen; für Anwendungen Ex nA



Seite 192

PE-Basisklemmen; für Anwendungen Ex nA

Seite 192

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM; für Ex-Anwendungen

Doppelstock-Basisklemmen; für Anwendungen Ex nA



Seite 194

Federleisten; für Anwendungen Ex nA

Seite 196

Vorkonfektionierte Federleisten; für Anwendungen Ex nA

Seite 197

WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Installationsetagenklemmen; mit N-Trennschlitten 2,5 (4) mm²

Seite 202

Installationsetagenklemmen; mit interner N-Trennung

Seite 204

Doppelsicherungsstecker

Seite 208

Produktübersicht

WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Installationsetagenklemmen; mit N-Trennschlitten 4 (6) mm²

Seite 210

N-Trennklemmen und Potentialausgleichsklemmen



Seite 212

Verteilereinspeiseklemmen

Seite 214

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; 35 mm²

Seite 220

Schutzleiterklemmen; 35 mm²

Seite 220

Potentialabgriffe; für Hochstromklemmen 35 mm²

Seite 220

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; 50 mm²

Seite 224

Schutzleiterklemmen; 50 mm²

Seite 224

Potentialabgriffe; für Hochstromklemmen 50 mm²

Seite 224

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen; 50 mm²

Seite 225

Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen; 50 mm²

Seite 225

Produktübersicht

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; 95 mm²

Seite 226

Schutzleiterklemmen; 95 mm²

Seite 226

Potentialabgriffe; für Hochstromklemmen 95 mm²

Seite 226

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen; 95 mm²

Seite 227

Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen; 95 mm²

Seite 227

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; 185 mm²

Seite 228

Schutzleiterklemmen; 185 mm²

Seite 228

Potentialabgriffe; für Hochstromklemmen 185 mm²

Seite 228

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen; 185 mm²

Seite 229

Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen; 185 mm²

Seite 229

Produktübersicht

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Durchgangsklemmen



Seite 234

Schutzleiterklemmen

Seite 234

Schirmleiterklemmen

Seite 234

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Doppdurchgangsklemmen



Seite 235

Verteilerklemmen

Seite 249

Doppelstockklemmen



Seite 252

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Dreistockklemmen

Seite 262

Vierstock-Reihenklemmen als Motoranschluss-Reihenklemmen



Seite 264

Trenn- und Messklemmen

Seite 278

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Trenn- und Messklemmen



Seite 276

Trenn- und Messklemmen; für Strom- und Spannungs-wandlerschaltungen



Seite 286

Erdleiter-Trennklemmen



Seite 292

Produktübersicht

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Sicherungsklemmen für Kfz-Flachsicherungen



Seite 294

Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsätze

Seite 298

Sicherungsklemmen; für Sicherungen Class CC und Rundsicherungen 10 x 38 mm

Seite 306

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Sicherungsstecker und Basisklemmen

Seite 302

Diodenklemmen

Seite 328

LED-Klemmen

Seite 328

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Frontverdrahtung

Diodenbausteine

Seite 338

LED-Bausteine

Seite 340

Initiatoren- und Aktorenklemmen



Seite 312

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Durchgangsklemmen

Seite 267

Schutzleiterklemmen

Seite 267

N-Trennklemmen und Potentialausgleichsklemmen

Seite 271

Produktübersicht

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®-SYSTEM

Basisklemmen

Seite 358

PE-Basisklemmen

Seite 358

Trennbasisklemmen

Seite 370

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®-SYSTEM

Diodenbasisklemmen



Seite 372

LED-Basisklemmen

Seite 374

Basisklemmen; für steckbare Bausteine

Seite 380

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®-SYSTEM

Doppelstock-Basisklemmen

Seite 388

Stiftleisten; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Seite 398

Stiftleisten; mit Einlötstiften

Seite 402

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®-SYSTEM

Federleisten; mit und ohne seitliche(n) Verriegelungs-klinke

Seite 408

Federleisten zum Selbstkonfektionieren

Seite 412

Vorkonfektionierte Federleisten

Seite 414

Produktübersicht

WAGO Reihenklemmen Mini; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Durchgangsklemmen; für Tragschiene 35

Seite 426

Schutzleiterklemmen; für Tragschiene 35

Seite 426

Durchgangsklemmen Ex e II; für Tragschiene 35

Seite 426

WAGO Reihenklemmen Mini; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Durchgangsklemmen; für Tragschiene 15

Seite 427

Schutzleiterklemmen; für Tragschiene 15

Seite 427

Durchgangsklemmen Ex e II; für Tragschiene 15

Seite 427

WAGO Reihenklemmen Compact; mit CAGE-CLAMP-COMPACT-Anschluss

Durchgangsklemmen; für Tragschiene 35

Seite 430

Schutzleiterklemmen; für Tragschiene 35

Seite 430

Durchgangsklemmen Ex e II; für Tragschiene 35

Seite 430

WAGO Reihenklemmen Compact; mit CAGE-CLAMP-COMPACT-Anschluss

Durchgangsklemmen; für Tragschiene 15

Seite 431

Schutzleiterklemmen; für Tragschiene 15



Seite 431

Durchgangsklemmen Ex e II; für Tragschiene 15

Seite 431

Produktübersicht

WAGO Reihenklemmen Compact; mit CAGE-CLAMP-COMPACT-Anschluss

Doppdurchgangsklemmen

Seite 431

Doppelstockklemmen

Seite 432

Dreistockklemmen



Seite 434

WAGO Reihenklemmen Compact; mit CAGE-CLAMP-COMPACT-Anschluss

Mehrstock-Dioden- und LED-Klemmen

Seite 436

Steckabgriffmodule

Seite 441

Initiatoren- und Aktorenklemmen

Seite 443

WAGO Einzelklemmen und WAGO Klemmenleisten

Einzelklemmen



Seite 450

Klemmenleisten; mit Befestigungsflanschen

Seite 449

Klemmenleisten; mit Rastfüßen

Seite 449

WAGO Einzelklemmen und WAGO Klemmenleisten

Einzelklemmen

Seite 454

Klemmenleisten; mit Befestigungsflanschen

Seite 456

Klemmenleisten; mit Rastfüßen

Seite 456

Produktübersicht

WAGO Einzelklemmen und WAGO Klemmenleisten

Einzelklemmen

Seite 460

Klemmenleisten; mit Befestigungsflanschen

Seite 461

Klemmenleisten; mit Rastfüßen

Seite 461

WAGO Geräteanschlussklemmen
WAGO Netzanschlussklemmen

4-Leiter-Geräteanschlussklemmen

Seite 480

Netzanschlussklemmen



Seite 489

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Seitliche Verdrahtung

Durchgangsklemmen

Seite 502

Schutzleiterklemmen

Seite 502

Trenn- und Messklemmen

Seite 506

WAGO Reihenklemmen Classic; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
Seitliche Verdrahtung

Erdleiter-Trennklemmen



Seite 507

Sicherungsklemmen; für G-Sicherungseinsätze

Seite 508

Produktübersicht

WAGO Rangiersysteme

Rangierwaben

Seite 514

Rangierwaben; mit Drückern

Seite 521

Zusatzmodule

Seite 522

WAGO Rangiersysteme

Rangierklemmen

Seite 526

Potentialklemmen

Seite 527

3-Leiter-Doppeldurchgangsklemmen oder Rangierklemmen



Seite 531

WAGO Anschlussblöcke; für Sammelschienen

Anschlussblöcke; für Sammelschienen

Seite 533

PE-Anschlussblöcke; für Sammelschienen

Seite 533

Isolierte Sammelschienenträger

Seite 533

WAGO Verbindungsdosenklemmen

COMPACT-Verbindungsdosenklemme

Seite 537

COMPACT-Verbindungsdosenklemme

Seite 537

Befestigungsadapter

Seite 537

Produktübersicht

WAGO Verbindungsdosenklemmen

Verbindungsdosenklemmen

Seite 540

Ex-Verbindungsdosenklemmen

Seite 546

Befestigungsadapter

Seite 539

WAGO Verbindungsdosenklemmen

MICRO-Verbindungsdosenklemmen

Seite 546

MICRO-Verbindungsdosenklemmen

Seite 546

Befestigungsadapter

Seite 547

WAGO Verbindungsklemmen für alle Leiterarten

COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten; 4 mm²

Seite 549

Befestigungsadapter

Seite 551

Befestigungsadapter; für 4mm²-Einzelklemmen

Seite 553

WAGO Verbindungsklemmen für alle Leiterarten

COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten; 6 mm²

Seite 555

Befestigungsadapter

Seite 555

Produktübersicht

WAGO Verbindungsklemmen für alle Leiterarten

CLASSIC-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten

Seite 557

Befestigungsadapter

Seite 559

WAGO Leuchtenklemmen

Leuchtenklemmen

Seite 561

Leuchtenklemmen

Seite 561

Service-Klemmen

Seite 561

WAGO Verbindungsklemmenset

Vario-T-BOXX

Seite 562

L-BOXX® 102

Seite 562

Verbindungsklemmensets

Seite 564

WAGO Leuchtenklemmen

Leuchtensteckverbinder



Seite 566

Produktübersicht

WAGO Schirmanschlusssystem

Schirmklemmbügel

Seite 575

Schirmklemmbügel

Seite 572

Sammelschienenhalter

Seite 578

WAGO Beschriftungssysteme

Beschriftungskarten

Seite 588

WMB Inline

Seite 588

Beschriftungsstreifen

Seite 588

WAGO Beschriftungssysteme

Beschriftungsträger

Seite 599

Beschriftungsträger

Seite 597

Beschriftungskarten; selbstklebender Beschriftungs-streifen; mit Aufdruck

Seite 590

WAGO Montagezubehör

Schraubenlose Endklammern

Seite 606

Tragschienen 35

Seite 604

Sammelträger für Brücker

Seite 605

Produktübersicht

WAGO Montagezubehör

Abdeckprofile

Seite 609

Schraubenlose Endklammern

Seite 611

Tragschienen 15

Seite 611

WAGO Werkzeuge

Betätigungswerkzeuge

Seite 612

Betätigungswerkzeuge

Seite 612

Betätigungswerkzeuge

Seite 613

WAGO Werkzeuge

Kabelschneider

Seite 624

Entmanteler

Seite 615

Abisolierzangen

Seite 616

WAGO Werkzeuge

Crimp-Zangen

Seite 618

Aderendhülsen

Seite 619

Messgeräte

Seite 626



WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

PUSH-IN CAGE CLAMP®

WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S
Frontverdrahtung

			Seite
	Durchgangs- und Schutzleiterklemmen; mit Hebeln und Push-in CAGE CLAMP®	Serien 2102/2106/2116	26
	Durchgangs- und Schutzleiterklemmen; mit Hebeln und Drückern 0,25 … 16 (25 „f“) mm²	Serien 2102/2106/2116	29
	Durchgangs- und Schutzleiterklemmen; mit Drückern 0,14 … 16 (25 „f“) mm²	Serien 2200 … 2216	32
	Durchgangs-, Schutzleiter-, Schirmleiter- und Ex-Klemmen 0,14 … 16 (25 „f“) mm²	Serien 2000 … 2016	46
	Mehrstock-Reihenklemmen 1 (1,5) mm² und 2,5 (4) mm²	Serien 2000/2002	60
	Trenn-, Mess-, Sicherungs- und passende Durchgangsklemmen 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2002	80
	Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2002	90
	**Trennklemmen, Erdleiter-Trennklemmen und Sicherungsklemmen** 0,5 … 6 (10) mm²	Serie 2006	100
	Trenn- und Messklemmen; für Strom- und Spannungswandlerschaltungen 0,5 … 6 (10) mm²	Serie 2007	110
	Sicherungsstecker auf Basisklemmen	Serien 2004/2006	114
	Initiatoren- und Aktorenklemmen 0,14 … 1 (1,5) mm²	Serie 2000/2020	120
	Dioden- und LED-Klemmen 0,25 … 4 (6) mm²	Serien 2001/2002/2004	128
	Mehrstock-Dioden- und -LED-Klemmen 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2002	134
	Dioden-, LED-Baustein und Leerstecker	Serie 2002	138
	Zubehör für Reihenklemmen TOPJOB® S		146

Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Hebeln und Push-in CAGE CLAMP®
Serien 2102, 2106 und 2116
Systembeschreibung und Handhabung



Direktes Stecken (Push-in) – eindrähtige Leiter



Direktes Stecken (Push-in) – feindrähtige Leiter mit Aderendhülse



Hebel bis zum Anschlag öffnen, feindrähtigen Leiter anschließen.

Hebel schließen – fertig!

Kammbrücker einsetzen und bis zum Anschlag hinunterdrücken.





Einrasten eines Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme



Prüfen mit einem Prüfstecker (Ø 2 mm), max. 42 V

Push-in CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Drückern und Push-in CAGE CLAMP®
Serien 2200 bis 2216
Systembeschreibung und Handhabung

Direktes Stecken (Push-in) – eindrähtige Leiter und Leiter mit Aderendhülse

Leiter anschließen mit Betätigungswerkzeug – feindrähtige Leiter

Lösen mit Betätigungswerkzeug – alle Leiter



Kammbrücker einsetzen und bis zum Anschlag hinunterdrücken.

Brücken mit Reduzierbrücker



Einrasten eines Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Prüfen mit einem Prüfstecker (Ø 2 mm), max. 42 V

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®
2,5 (4) mm²; Serie 2102

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 24 A (32 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 24 A (30 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	





❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2102-1201	50
blau	2102-1204 ❸	50

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2102-1301	50
blau	2102-1304 ❸	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

grün-gelb	2102-1207	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

grün-gelb	2102-1307	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2102-1292	100 (25)
grau	2102-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2102-1392	100 (25)
grau	2102-1391	100 (25)

Zubehör; Serie 2102

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

5-fach	2002-415	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Zubehör; Serie 2102

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2002-511	100 (25)

L-Prüfsteckermodul; anreihbar

grau	2002-611	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®
6 (10) mm²; Serie 2106

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 41 A (55 A)	
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2106-1201	25
blau	2106-1204 ❸	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®		
grün-gelb	2106-1207	25

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	orange	2106-1292	100 (25)
	grau	2106-1291	100 (25)

Zubehör; Serie 2106			
Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen			
Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau			
	2-fach	2006-402	25
	3-fach	2006-403	25
	4-fach	2006-404	25
	5-fach	2006-405	25
Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau			
	von 1 auf 3	2006-433	25
	von 1 auf 4	2006-434	25
	von 1 auf 5	2006-435	25
Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau			
	1-3-5	2006-405/011-000	25
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen			
	gelb	2006-115	100 (25)

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 41 A (55 A)	
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2106-1301	25
blau	2106-1304 ❸	25

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®		
grün-gelb	2106-1307	25

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	orange	2106-1392	100 (25)
	grau	2106-1391	100 (25)

Verschlusskappe; für Leitereinführung und Betätigungsöffnung			
	grau	2006-191	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze			
	grau	2006-511	50 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm			
	grau	2009-174	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle			
	weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	unbedruckt	793-5501	5

❶ anschließbar: 0,5 … 10 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 2,5 … 10 mm² „e“ und 2,5 … 6 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 148
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

1

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®
16 (25 „25“) mm²; Serie 2116

1

Technische Daten	
0,5 … 16 (25 „f“) mm² ❶	20 … 4 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 76 A (90 A)	
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch	

Technische Daten	
0,5 … 16 (25 „f“) mm² ❶	20 … 4 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 76 A (90 A)	
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch	





❶ anschließbar: 0,5 … 16 mm² „e + f“, 25 mm² „f“; direkt steckbar: 6 … 16 mm² „e“ und 6 … 16 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 18 mm“ Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 149
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2116-1201	20
blau	2116-1204 ❸	20

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2116-1301	20
blau	2116-1304 ❸	20

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®
Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!

grün-gelb	2116-1207	20	

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®
Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!

grün-gelb	2116-1307	20	

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2116-1292	100 (25)
grau	2116-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2116-1392	100 (25)
grau	2116-1391	100 (25)

Zubehör; Serie 2116

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	2016-402	25
3-fach	2016-403	25
4-fach	2016-404	25
5-fach	2016-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2016-433	25
von 1 auf 4	2016-434	25
von 1 auf 5	2016-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2016-405/011-000	25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2016-115	100 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb	2016-100	100 (25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2016-511	50 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Hebel und Drücker
2,5 (4) mm²; Serie 2102

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 24 A (32 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 24 A (30 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2102-5201	50
blau	2102-5204 ❸	50

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2102-5301	50
blau	2102-5304 ❸	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Drücker

grün-gelb	2102-5207	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Drücker

grün-gelb	2102-5307	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2102-1292	100 (25)
grau	2102-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2102-1392	100 (25)
grau	2102-1391	100 (25)

Zubehör; Serie 2102

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

5-fach	2002-415	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Zubehör; Serie 2102

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2002-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2002-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Hebel und Drücker
6 (10) mm²; Serie 2106

1

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 41 A (55 A)	
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 41 A (55 A)	
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



❶ anschließbar: 0,5 … 10 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 2,5 … 10 mm² „e“ und 2,5 … 6 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 148
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2106-5201	25
blau	2106-5204 ❸	25

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2106-5301	25
blau	2106-5304 ❸	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Drücker		
grün-gelb	2106-5207	25

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Drücker		
grün-gelb	2106-5307	25

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	orange	2106-1292	100 (25)
	grau	2106-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	orange	2106-1392	100 (25)
	grau	2106-1391	100 (25)

Zubehör; Serie 2106

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau			
	2-fach	2006-402	25
	3-fach	2006-403	25
	4-fach	2006-404	25
	5-fach	2006-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau			
	von 1 auf 3	2006-433	25
	von 1 auf 4	2006-434	25
	von 1 auf 5	2006-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau			
	1-3-5	2006-405/011-000	25

Verschlusskappe; für Leitereinführung und Betätigungsöffnung			
	grau	2006-191	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze			
	grau	2006-511	50 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm			
	grau	2009-174	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle			
	weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	unbedruckt	793-5501	5

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Hebel und Drücker
16 (25 „25“) mm²; Serie 2116

Technische Daten	
0,5 … 16 (25 „f“) mm² ❶	20 … 4 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 76 A (90 A)	
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch	



Technische Daten	
0,5 … 16 (25 „f“) mm² ❶	20 … 4 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 76 A (90 A)	
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch	



❶ anschließbar: 0,5 … 16 mm² „e + f“, 25 mm² „f“; direkt steckbar: 6 … 16 mm² „e“ und 6 … 16 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 18 mm“ Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 149
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	**2116-5201**	20
blau	**2116-5204** ❸	20

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Hebel und Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	**2116-5301**	20
blau	**2116-5304** ❸	20

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Drücker
Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!

grün-gelb	**2116-5207**	20

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Hebel und Drücker
Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!

grün-gelb	**2116-5307**	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	**2116-1292**	100 (25)
grau	**2116-1291**	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	**2116-1392**	100 (25)
grau	**2116-1391**	100 (25)

Zubehör; Serie 2116

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	**2016-402**	25
3-fach	**2016-403**	25
4-fach	**2016-404**	25
5-fach	**2016-405**	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	**2016-433**	25
von 1 auf 4	**2016-434**	25
von 1 auf 5	**2016-435**	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	**2016-405/011-000**	25

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb	**2016-100**	100 (25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	**2016-511**	50 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	**2009-174**	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	**2009-110**	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	**793-5501**	5

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Drücker
1 (1,5) mm²; Serie 2200

1

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 13,5 A (18 A)	
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 13,5 A (18 A)	
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 13,5 A (18 A)	
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	







2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2200-1201	100
blau	2200-1204 ❸	100

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2200-1301	100
blau	2200-1304 ❸	100

4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2200-1401	100
blau	2200-1404 ❸	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2200-1207	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2200-1307	100

4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2200-1407	100

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange	2000-1292	100 (25)
grau	2000-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange	2000-1392	100 (25)
grau	2000-1391	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange	2000-1492	100 (25)
grau	2000-1491	100 (25)

Zubehör; Serie 2200

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

2-fach	2000-402	25
3-fach	2000-403	25
4-fach	2000-404	25
5-fach	2000-405	25
6-fach	2000-406	25
7-fach	2000-407	25
8-fach	2000-408	25
9-fach	2000-409	25
10-fach	2000-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2000-433	25
von 1 auf 4	2000-434	25
von 1 auf 5	2000-435	25
von 1 auf 6	2000-436	25
von 1 auf 7	2000-437	25
von 1 auf 8	2000-438	25
von 1 auf 9	2000-439	25
von 1 auf 10	2000-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2000-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2000-405/011-000	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	2009-402	100 (10)
L = 110 mm	2009-404	100 (10)
L = 250 mm	2009-406	100 (10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau	2000-511	100 (25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2000-510	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2000-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/ Rolle

weiß	2009-113	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	793-3501	5

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Drücker
1,5 (2,5) mm²; Serie 2201

1

Technische Daten	
0,25 … 1,5 (2,5) mm² ❶	22 … 14 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 18 A (24 A)	
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2201-1201	100
blau	2201-1204 ❸	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2201-1207	100

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick			
	orange	2002-1292	100 (25)
	grau	2002-1291	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	2002-1294	100 (25)
	grau	2002-1293	100 (25)

Technische Daten	
0,25 … 1,5 (2,5) mm² ❶	22 … 14 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 18 A (24 A)	
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2201-1301	100
blau	2201-1304 ❸	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2201-1307	100

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick			
	orange	2002-1392	100 (25)
	grau	2002-1391	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	2002-1394	100 (25)
	grau	2002-1393	100 (25)

Technische Daten	
0,25 … 1,5 (2,5) mm² ❶	22 … 14 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 18 A (24 A)	
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2201-1401	100
blau	2201-1404 ❸	100

4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2201-1407	100

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick			
	orange	2002-1492	100 (25)
	grau	2002-1491	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	2002-1494	100 (25)
	grau	2002-1493	100 (25)

Zubehör; Serie 2201

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²			
	lichtgrau	2001-171	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau			
	2-fach	2001-402	25
	3-fach	2001-403	25
	4-fach	2001-404	25
	5-fach	2001-405	25
	6-fach	2001-406	25
	7-fach	2001-407	25
	8-fach	2001-408	25
	9-fach	2001-409	25
	10-fach	2001-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau			
	von 1 auf 3	2001-433	25
	von 1 auf 4	2001-434	25
	von 1 auf 5	2001-435	25
	von 1 auf 6	2001-436	25
	von 1 auf 7	2001-437	25
	von 1 auf 8	2001-438	25
	von 1 auf 9	2001-439	25
	von 1 auf 10	2001-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau			
	1-2 3-4 5-6	2001-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau			
	1-3-5	2001-405/011-000	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A			
	L = 60 mm	2009-412	100 (10)
	L = 110 mm	2009-414	100 (10)
	L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze			
	grau	2001-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen			
	grau	2001-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick			
	grau	2002-541	100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm			
	grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V		
	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²			
	grau	2009-182	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V			
	rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V			
	gelb	210-137	50

WMB Inline; unbedruckt; 2.000 WMB-Schilder (4 mm)/ Rolle; dehnbar 4 … 4,2 mm			
	weiß	2009-114	1

❶ anschließbar: 0,25 … 2,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,75 … 2,5 mm² „e“ und 0,75 … 1,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2201

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	**2009-110**	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 4 … 4,2 mm

unbedruckt	**793-4501**	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 4 … 4,2 mm

gelb	**793-4501/000-002**	5
rot	**793-4501/000-005**	5
blau	**793-4501/000-006**	5
grau	**793-4501/000-007**	5
orange	**793-4501/000-012**	5
hellgrün	**793-4501/000-017**	5
grün	**793-4501/000-023**	5
violett	**793-4501/000-024**	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	**249-117**	50 (25)

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Drücker
2,5 (4) mm²; Serie 2202

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 24 A (32 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2202-1201	100
blau	2202-1204 ❸	100
rot	2202-1203	100
schwarz	2202-1205	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2202-1207	100

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick			
	orange	2002-1292	100 (25)
	grau	2002-1291	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	2002-1294	100 (25)
	grau	2002-1293	100 (25)

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 24 A (32 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2202-1301	100
blau	2202-1304 ❸	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2202-1307	100

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick			
	orange	2002-1392	100 (25)
	grau	2002-1391	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	2002-1394	100 (25)
	grau	2002-1393	100 (25)

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 24 A (32 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2202-1401	100
blau	2202-1404 ❸	100

4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2202-1407	100

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick			
	orange	2002-1492	100 (25)
	grau	2002-1491	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	2002-1494	100 (25)
	grau	2002-1493	100 (25)

Zubehör; Serie 2202

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²			
	lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²			
	dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau			
	2-fach	2002-402	25
	3-fach	2002-403	25
	4-fach	2002-404	25
	5-fach	2002-405	25
	6-fach	2002-406	25
	7-fach	2002-407	25
	8-fach	2002-408	25
	9-fach	2002-409	25
	10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau			
	von 1 auf 3	2002-433	25
	von 1 auf 4	2002-434	25
	von 1 auf 5	2002-435	25
	von 1 auf 6	2002-436	25
	von 1 auf 7	2002-437	25
	von 1 auf 8	2002-438	25
	von 1 auf 9	2002-439	25
	von 1 auf 10	2002-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau			
	1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau			
	1-3-5	2002-405/011-000	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau			
	2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3			
	lichtgrau	2002-423	25
	rot	2002-423/000-005	25
	blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau			
	5-fach	2002-415	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau			
	2-fach	2002-472	25
	3-fach	2002-473	25
	4-fach	2002-474	25
	5-fach	2002-475	25
	6-fach	2002-476	25
	7-fach	2002-477	25
	8-fach	2002-478	25
	9-fach	2002-479	25
	10-fach	2002-480	25
	11-fach	2002-481	25
	12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau			
	1-3	2002-473/011-000	25
	1-3-5	2002-475/011-000	25
	1-3-5-7	2002-477/011-000	25
	1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
	1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A			
	L = 60 mm	2009-412	100 (10)
	L = 110 mm	2009-414	100 (10)
	L = 250 mm	2009-416	100 (10)

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2202

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau **2002-511** 100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau **2002-549** 100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau **2002-541** 100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß **2009-115** 1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß **2009-110** 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt **793-5501** 5

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Drücker
4 (6) mm²; Serie 2204

1

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	20 … 10 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 32 A (41 A)	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2204-1201	50
blau	2204-1204 ❸	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2204-1207	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2004-1292	100 (25)
grau	2004-1291	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2004-1294	100 (25)
grau	2004-1293	100 (25)

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	20 … 10 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 32 A (41 A)	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	



3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2204-1301	50
blau	2204-1304 ❸	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2204-1307	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2004-1392	100 (25)
grau	2004-1391	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2004-1394	100 (25)
grau	2004-1393	100 (25)

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	20 … 10 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 32 A (41 A)	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	



4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2204-1401	50
blau	2204-1404 ❸	50

4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2204-1407	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2004-1492	100 (25)
grau	2004-1491	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2004-1494	100 (25)
grau	2004-1493	100 (25)

Zubehör; Serie 2204

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2004-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2004-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

2-fach	2004-402	25
3-fach	2004-403	25
4-fach	2004-404	25
5-fach	2004-405	25
6-fach	2004-406	25
7-fach	2004-407	25
8-fach	2004-408	25
9-fach	2004-409	25
10-fach	2004-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2004-433	25
von 1 auf 4	2004-434	25
von 1 auf 5	2004-435	25
von 1 auf 6	2004-436	25
von 1 auf 7	2004-437	25
von 1 auf 8	2004-438	25
von 1 auf 9	2004-439	25
von 1 auf 10	2004-440	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2004-405/011-000	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2004-406/020-000	

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2004-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2004-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2004-541	100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeröffnung; 5 mm breit

grau	2009-191	50 (25)

❶ anschließbar: 0,5 … 6 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1,5 … 6 mm² „e" und 1,5 … 4 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 148
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Drücker
6 (10) mm²; Serie 2206

1

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 41 A (57 A)	
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 41 A (57 A)	
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



❶ anschließbar: 0,5 … 10 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 2,5 … 10 mm² „e“ und 2,5 … 6 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 148
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2206-1201	50
blau	2206-1204 ❸	50

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2206-1301	25
blau	2206-1304 ❸	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker

grün-gelb	2206-1207	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker

grün-gelb	2206-1307	25

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2006-1292	100 (25)
grau	2006-1291	100 (25)

orange	2006-1392	100 (25)
grau	2006-1391	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2006-1294	100 (25)
grau	2006-1293	100 (25)

orange	2006-1394	100 (25)
grau	2006-1393	100 (25)

Zubehör; Serie 2206

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	2006-402	25
3-fach	2006-403	25
4-fach	2006-404	25
5-fach	2006-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2006-433	25
von 1 auf 4	2006-434	25
von 1 auf 5	2006-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2006-405/011-000	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2006-511	50 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Drücker
10 (16) mm²; Serie 2210

Technische Daten	
0,5 … 10 (16) mm² ❶	20 … 6 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 57 A (76 A)	
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
17 … 19 mm / 0.67 … 0.91 inch	

Technische Daten	
0,5 … 10 (16) mm² ❶	20 … 6 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 57 A (76 A)	
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
17 … 19 mm / 0.67 … 0.91 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2210-1201	25
blau	2210-1204 ❸	25

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2210-1301	25
blau	2210-1304 ❸	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2210-1207	25

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker		
grün-gelb	2210-1307	25

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	orange	2010-1292	100 (25)
	grau	2010-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	orange	2010-1392	100 (25)
	grau	2010-1391	100 (25)

Zubehör; Serie 2210

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 57 A; lichtgrau			
	2-fach	2010-402	25
	3-fach	2010-403	25
	4-fach	2010-404	25
	5-fach	2010-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 57 A; lichtgrau			
	von 1 auf 3	2010-433	25
	von 1 auf 4	2010-434	25
	von 1 auf 5	2010-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau			
	1-3-5	2010-405/011-000	25

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen			
	gelb	2010-100	100 (25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze			
	grau	2010-511	50 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm			
	grau	2009-174	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle			
	weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	unbedruckt	793-5501	5

❶ anschließbar: 0,5 … 16 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 4 … 16 mm² „e“ und 4 … 10 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 18 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 148
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit Drücker
16 (25 „f“) mm²; Serie 2216

Technische Daten	
0,5 … 16 (25 „f“) mm² ❶	20 … 4 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 76 A (90 A)	
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch	

Technische Daten	
0,5 … 16 (25 „f“) mm² ❶	20 … 4 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 76 A (90 A)	
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch	





❶ anschließbar: 0,5 … 16 mm² „e + f“, 25 mm² „f“; direkt steckbar: 6 … 16 mm² „e“ und 6 … 16 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 18 mm“ Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 149
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2216-1201	20
blau	2216-1204 ❸	20

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Drücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2216-1301	20
blau	2216-1304 ❸	20

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker
Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!

grün-gelb	2216-1207	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Drücker
Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!

grün-gelb	2216-1307	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2016-1292	100 (25)
grau	2016-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2016-1392	100 (25)
grau	2016-1391	100 (25)

Zubehör; Serie 2216

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	2016-402	25
3-fach	2016-403	25
4-fach	2016-404	25
5-fach	2016-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2016-433	25
von 1 auf 4	2016-434	25
von 1 auf 5	2016-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2016-405/011-000	25

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb	2016-100	100 (25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2016-511	50 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Reihenklemmen TOPJOB® S; mit Push-in CAGE CLAMP®
Serien 2000 bis 2016
Systembeschreibung und Handhabung

Direktes Stecken – eindrähtige Leiter und Leiter mit Aderendhülse



Leiter anschließen mit Betätigungswerkzeug – feindrähtige Leiter



Leiter anschließen – Isolierungsstopp.



Kammbrücker einsetzen und bis zum Anschlag hinunterdrücken.



Individuelle Brücker entstehen durch Herausbrechen von Kontaktstiften (Serien 2000, 2001, 2002, 2004).



Kammbrücker
Beschriften mit Faserschreiber

Brücken mit Reduzierbrückern



Dieser speziell für die Herstellung des „Sternpunktes" entwickelte Sternbrücker findet bei Motorklemmenbrettern mit Reihenklemmen TOPJOB® S seinen Einsatz.

Push-in CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:

eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

Motoranschluss-Klemmenblock

L-Prüfsteckermodule, hier in einer Dreistockklemme platziert

Der Prüfabgriff (2009-182) ist für die Serien 2000 bis 2016, für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen bis 2,5 mm² geeignet.



Der Prüfadapter, CAT I (2009-174) für Prüfstecker Ø 4 mm ist für die Serien 2000 bis 2016 geeignet.

Gruppenschildträger (2009-163) für Beschriftungsstreifen (2009-110)



Leitungsbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken. Für Umverdrahtungen Brücker mittels Betätigungswerkzeug heraushebeln.



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme



Einrasten eines Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Durchgangs-/Schutzleiter-/Ex- und Doppeldurchgangsklemme TOPJOB® S
1 (1,5) mm²; Serie 2000

1

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (18 A)	600 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-1201 ❹	100
blau	2000-1204 ❸ ❹	100
orange	2000-1202 ❹	100
rot	2000-1203 ❹	100
schwarz	2000-1205 ❹	100
gelb	2000-1206 ❹	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	2000-1207 ❹	100

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange	2000-1292	100 (25)
grau	2000-1291	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

90 mm	209-190	50 (25)
120 mm	209-191	50 (25)

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (18 A)	600 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



3-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-1301 ❹	100
blau	2000-1304 ❸ ❹	100
orange	2000-1302 ❹	100
rot	2000-1303 ❹	100
schwarz	2000-1305 ❹	100
gelb	2000-1306 ❹	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	2000-1307 ❹	100

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange	2000-1392	100 (25)
grau	2000-1391	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (18 A)	600 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



4-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-1401 ❹	100
blau	2000-1404 ❸ ❹	100
orange	2000-1402 ❹	100
rot	2000-1403 ❹	100
schwarz	2000-1405 ❹	100
gelb	2000-1406 ❹	100

4-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	2000-1407 ❹	100

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange	2000-1492	100 (25)
grau	2000-1491	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Zubehör; Serie 2000

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

2-fach	2000-402	25
3-fach	2000-403	25
4-fach	2000-404	25
5-fach	2000-405	25
6-fach	2000-406	25
7-fach	2000-407	25
8-fach	2000-408	25
9-fach	2000-409	25
10-fach	2000-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2000-433	25
von 1 auf 4	2000-434	25
von 1 auf 5	2000-435	25
von 1 auf 6	2000-436	25
von 1 auf 7	2000-437	25
von 1 auf 8	2000-438	25
von 1 auf 9	2000-439	25
von 1 auf 10	2000-440	25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2000-115	100 (25)

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2000-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2000-405/011-000	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	2009-402	100 (10)
L = 110 mm	2009-404	100 (10)
L = 250 mm	2009-406	100 (10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau	2000-511	100 (25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2000-510	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2000-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (18 A)	600 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



Doppeldurchgangsklemme; beide Potentiale brückbar		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-2141	100

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
550 V; 13 A
Brücker 12 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Trennwand Ex e/Ex i, Seite 55
Reduzierbrücker, Seite 59
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Doppeldurchgangsklemmen sind Raumsparer. Bei nur 3,5mm-Klemmenbreite sind in einem Isoliergehäuse 2 potentialfremde Durchgangsklemmen in einer Ebene untergebracht. Bezogen auf „normale“ Durchgangsklemmen beträgt die Klemmenbreite also nur 1,75 mm. „Eingang“ und „Ausgang“ eines Stromkreises liegen auf der gleichen Klemmenseite. Beide Stromkreise können getrennt nach „Eingang“ und „Ausgang“ gekennzeichnet werden.

Universelle und schnelle Beschriftung
3 Beschriftungsaufnahmen für Einzelschildchen oder Beschriftungsstreifen

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick			
	orange	2000-2196	100 (25)
	grau	2000-2195	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V			
	rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V			
	gelb	210-137	50

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/ Rolle			
	weiß	2009-113	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle			
	weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm			
	unbedruckt	793-3501	5

Gruppenschildträger (2009-193) hier bestückt mit Beschriftungsstreifen, verwendbar für alle Reihenklemmen TOPJOB® S der Serien 2000 bis 2016.
Nicht über eine Abschlussplatte hinweg setzen!

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter-/Ex- und Doppeldurchgangsklemme TOPJOB® S
1,5 (2,5) mm²; Serie 2001

1

Technische Daten	
0,25 … 1,5 (2,5) mm² ❶	22 … 14 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 15 A
I_N 18 A (24 A)	600 V, 15 A
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2001-1201 ❹	100
blau	2001-1204 ❸ ❹	100
orange	2001-1202 ❹	100
rot	2001-1203 ❹	100
schwarz	2001-1205 ❹	100
gelb	2001-1206 ❹	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2001-1207 ❹	100

2-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	2001-1208	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	2001-1211/1000-411	Seite 128

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1292	100 (25)
grau	2002-1291	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2002-1294	100 (25)
grau	2002-1293	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

90 mm	209-190	50 (25)
120 mm	209-191	50 (25)

Zubehör; Serie 2001

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2001-171	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2001-115	100 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; von 6/4 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 32 A

lichtgrau	2006-499	25

Technische Daten	
0,25 … 1,5 (2,5) mm² ❶	22 … 14 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 15 A
I_N 18 A (24 A)	600 V, 15 A
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2001-1301 ❹	100
blau	2001-1304 ❸ ❹	100
orange	2001-1302 ❹	100
rot	2001-1303 ❹	100
schwarz	2001-1305 ❹	100
gelb	2001-1306 ❹	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2001-1307 ❹	100

3-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	2001-1308	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	2001-1311/1000-411	Seite 128
LED	2001-1321/1000-434	Seite 128

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1392	100 (25)
grau	2002-1391	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2002-1394	100 (25)
grau	2002-1393	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Zubehör; Serie 2001

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	2001-402	25
3-fach	2001-403	25
4-fach	2001-404	25
5-fach	2001-405	25
6-fach	2001-406	25
7-fach	2001-407	25
8-fach	2001-408	25
9-fach	2001-409	25
10-fach	2001-410	25

Technische Daten	
0,25 … 1,5 (2,5) mm² ❶	22 … 14 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 15 A
I_N 18 A (24 A)	600 V, 15 A
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

4-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2001-1401 ❹	100
blau	2001-1404 ❸ ❹	100
orange	2001-1402 ❹	100
rot	2001-1403 ❹	100
schwarz	2001-1405 ❹	100
gelb	2001-1406 ❹	100

4-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2001-1407 ❹	100

4-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	2001-1408	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	2001-1411/1000-411	Seite 128
LED	2001-1421/1000-434	Seite 128

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1492	100 (25)
grau	2002-1491	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2002-1494	100 (25)
grau	2002-1493	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Zubehör; Serie 2001

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2001-433	25
von 1 auf 4	2001-434	25
von 1 auf 5	2001-435	25
von 1 auf 6	2001-436	25
von 1 auf 7	2001-437	25
von 1 auf 8	2001-438	25
von 1 auf 9	2001-439	25
von 1 auf 10	2001-440	25

Technische Daten	
0,25 … 1,5 (2,5) mm² ❶	22 … 14 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 15 A
I_N 18 A (24 A)	600 V, 15 A
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



Doppeldurchgangsklemme; mit doppelter, mittiger Beschriftungsebene

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2001-1441	100

❶ anschließbar: 0,25 … 2,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,75 … 2,5 mm² „e“ und 0,75 …
1,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
550 V; 17 A
Brücker 16 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Trennwand Ex e/Ex i, Seite 55
Reduzierbrücker, Seite 59
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,9 mm dick

orange	2002-1492	100 (25)
grau	2002-1491	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2002-1494	100 (25)
grau	2002-1493	100 (25)

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2001-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2001-405/011-000	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Zubehör; Serie 2001

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2001-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2001-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

WMB Inline; unbedruckt; 2.000 WMB-Schilder (4 mm)/ Rolle; dehnbar 4 … 4,2 mm

weiß	2009-114	1

Zubehör; Serie 2001

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 4 … 4,2 mm

unbedruckt	793-4501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 4 … 4,2 mm

gelb	793-4501/000-002	5
rot	793-4501/000-005	5
blau	793-4501/000-006	5
grau	793-4501/000-007	5
orange	793-4501/000-012	5
hellgrün	793-4501/000-017	5
grün	793-4501/000-023	5
violett	793-4501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)



Achtung: Diese Doppeldurchgangsklemmen sind nicht mit Kammbrückern brückbar!
Doppeldurchgangsklemmen sind Raumsparer. Bei nur 4,2mm-Klemmenbreite sind in einem Isoliergehäuse 2 potentialfremde Durchgangsklemmen in einer Ebene untergebracht. Bezogen auf „normale“ Durchgangsklemmen beträgt die Klemmenbreite also nur 2,1 mm. „Eingang“ und „Ausgang“ eines Stromkreises liegen auf der gleichen Klemmenseite. Beide Stromkreise können getrennt nach „Eingang“ und „Ausgang“ gekennzeichnet werden.

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter-/Ex- und Doppeldurchgangsklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1201 ❹	100
blau	2002-1204 ❸ ❹	100
orange	2002-1202 ❹	100
rot	2002-1203 ❹	100
schwarz	2002-1205 ❹	100
gelb	2002-1206 ❹	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2002-1207 ❹	100

2-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	2002-1208	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	2002-1211/1000-411	Seite 130

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1292	100 (25)
grau	2002-1291	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2002-1294	100 (25)
grau	2002-1293	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

90 mm	209-190	50 (25)
120 mm	209-191	50 (25)

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1301 ❹	100
blau	2002-1304 ❸ ❹	100
orange	2002-1302 ❹	100
rot	2002-1303 ❹	100
schwarz	2002-1305 ❹	100
gelb	2002-1306 ❹	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2002-1307 ❹	100

3-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	2002-1308	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	2002-1311/1000-411	Seite 130
LED	2002-1321/1000-434	Seite 130

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1392	100 (25)
grau	2002-1391	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2002-1394	100 (25)
grau	2002-1393	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



4-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1401 ❹	100
blau	2002-1404 ❸ ❹	100
orange	2002-1402 ❹	100
rot	2002-1403 ❹	100
schwarz	2002-1405 ❹	100
gelb	2002-1406 ❹	100

4-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2002-1407 ❹	100

4-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	2002-1408	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	2002-1411/1000-411	Seite 130
LED	2002-1421/1000-434	Seite 130

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1492	100 (25)
grau	2002-1491	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2002-1494	100 (25)
grau	2002-1493	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppeldurchgangsklemme; mit doppelter, mittiger Beschriftungsebene

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1441 ❹	100

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
550 V; 22 A
Brücker 20 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Trennwand Ex e/Ex i, Seite 55
Reduzierbrücker, Seite 59
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,9 mm dick

orange	2002-1492	100 (25)
grau	2002-1491	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2002-1494	100 (25)
grau	2002-1493	100 (25)

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Reduzierbrücker; isoliert; von 6/4 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 32 A

lichtgrau	2006-499	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

5-fach	2002-415	25

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2002-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2002-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

L-Prüfsteckermodul; anreihbar

grau	2002-611	100 (25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2002-649	100 (25)

Abschlussplatte; für modulares Prüfsteckermodul; 1,5 mm dick

grau	2002-641	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5



Achtung: Diese Doppeldurchgangsklemmen sind nicht mit Kammbrückern brückbar!
Doppeldurchgangsklemmen sind Raumsparer. Bei nur 5,2mm-Klemmenbreite sind in einem Isoliergehäuse 2 potentialfremde Durchgangsklemmen in einer Ebene untergebracht. Bezogen auf „normale" Durchgangsklemmen beträgt die Klemmenbreite also nur 2,6 mm. „Eingang" und „Ausgang" eines Stromkreises liegen auf der gleichen Klemmenseite. Beide Stromkreise können getrennt nach „Eingang" und „Ausgang" gekennzeichnet werden.

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter-/Ex-Klemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
550 V; 22 A
Brücker 20 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Trennwand Ex e/Ex i, Seite 55
Reduzierbrücker, Seite 59
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-6301 ❹	100
blau	2002-6304 ❸ ❹	100
orange	2002-6302 ❹	100
rot	2002-6303 ❹	100
schwarz	2002-6305 ❹	100
gelb	2002-6306 ❹	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2002-6307 ❹	100

3-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	2002-6308	100

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-6392	100 (25)
grau	2002-6391	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

5-fach	2002-415	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2002-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2002-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

L-Prüfsteckermodul; anreihbar

grau	2002-611	100 (25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2002-649	100 (25)

Abschlussplatte; für modulares Prüfsteckermodul; 1,5 mm dick

grau	2002-641	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Durchgangs-/Schutzleiter-/Ex-Klemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm²; Serie 2002

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

4-Leiter-Durchgangsklemme Achtung: Diese Klemme ist nicht mit Kammbrückern brückbar!		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-6401 ❹	100
blau	2002-6404 ❸ ❹	100
orange	2002-6402 ❹	100
rot	2002-6403 ❹	100
schwarz	2002-6405 ❹	100
gelb	2002-6406 ❹	100

4-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	2002-6407 ❹	100

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-6392	100 (25)
grau	2002-6391	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
550 V; 22 A
Brücker 20 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Trennwand Ex e/Ex i, Seite 55
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)



3- und 4-Leiter-Klemmen in abgewinkelter Bauform
Die um 35° geneigte Verdrahtungsebene dieser Reihenklemmen TOPJOB® S ermöglicht einen sehr engen Verlegeradius und damit einen kürzestmöglichen Verlegeweg der angeschlossenen Leiter in den Kabelkanal oder in Schalt- und Steuerschränken häufig genutzter Verdrahtungssysteme, wie z. B. Lütze LSC. Der Kabelkanal kann platzsparend dicht neben den Klemmen montiert und in seiner Höhe relativ flach gehalten werden.



Produktmerkmale

- Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss für alle Leiterarten mit dem Zusatznutzen „Stecken von eindrähtigen und mehrdrähtigen Leitern sowie feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse"
- Rüttelsicher, schnell, wartungsfrei
- 3-Leiter-Durchgangs- und Schutzleiterklemmen mit doppelter Brückerspur
- 4-Leiter-Klemmen zur Potentialvervielfältigung ohne Brücker und ohne zusätzliche Klemmen
- 3- und 4-Leiter-Klemmen sind konturengleich.
- Beim Wechseln von einer 3-Leiter-Klemme auf eine 4-Leiter-Klemme bzw. umgekehrt muss immer eine Abschlussplatte gesetzt werden!

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter-/Ex-Klemme TOPJOB® S
4 (6) mm²; Serie 2004

1

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	20 … 10 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 30 A
I_N 32 A (41 A)	600 V, 30 A
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2004-1201 ❹	50
blau	2004-1204 ❸ ❹	50
orange	2004-1202 ❹	50
rot	2004-1203 ❹	50
schwarz	2004-1205 ❹	50
gelb	2004-1206 ❹	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2004-1207 ❹	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	2004-1211/1000-401	Seite 132

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2004-1292	100 (25)
grau	2004-1291	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2004-1294	100 (25)
grau	2004-1293	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

90 mm	209-190	50 (25)
120 mm	209-191	50 (25)

Zubehör; Serie 2004

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2004-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2004-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2004-115	100 (25)

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2004-406/020-000	25

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	20 … 10 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 30 A
I_N 32 A (41 A)	600 V, 30 A
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	



3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2004-1301 ❹	50
blau	2004-1304 ❸ ❹	50
orange	2004-1302 ❹	50
rot	2004-1303 ❹	50
schwarz	2004-1305 ❹	50
gelb	2004-1306 ❹	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2004-1307 ❹	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	2004-1311/1000-401	Seite 132

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2004-1392	100 (25)
grau	2004-1391	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2004-1394	100 (25)
grau	2004-1393	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

2-fach	2004-402	25
3-fach	2004-403	25
4-fach	2004-404	25
5-fach	2004-405	25
6-fach	2004-406	25
7-fach	2004-407	25
8-fach	2004-408	25
9-fach	2004-409	25
10-fach	2004-410	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2004-405/011-000	25

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	20 … 10 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 30 A
I_N 32 A (41 A)	600 V, 30 A
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	



4-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2004-1401 ❹	50
blau	2004-1404 ❸ ❹	50
orange	2004-1402 ❹	50
rot	2004-1403 ❹	50
schwarz	2004-1405 ❹	50
gelb	2004-1406 ❹	50

4-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2004-1407 ❹	50

4-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	2004-1408	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	2004-1411/1000-401	Seite 132

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2004-1492	100 (25)
grau	2004-1491	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2004-1494	100 (25)
grau	2004-1493	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2004-433	25
von 1 auf 4	2004-434	25
von 1 auf 5	2004-435	25
von 1 auf 6	2004-436	25
von 1 auf 7	2004-437	25
von 1 auf 8	2004-438	25
von 1 auf 9	2004-439	25
von 1 auf 10	2004-440	25

Reduzierbrücker; isoliert; von 6/4 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 32 A

lichtgrau	2006-499	25

❶ anschließbar: 0,5 … 6 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1,5 … 6 mm² „e" und 1,5 … 4 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
550 V; 30 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Trennwand Ex e/Ex i, Seite 55
Reduzierbrücker, Seite 59
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 148
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2004

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau | **2004-511** | 100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau | **2004-549** | 100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau | **2004-541** | 100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau | **2009-174** | 100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

215-111 | 50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau | **2009-182** | 100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß | **2009-110** | 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt | **793-5501** | 5

Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeröffnung; 5 mm breit

grau | **2009-191** | 50 (25)



Durchgangsklemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Alle Durchgangs- und Schutzleiterklemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.



Trennwand Ex e/Ex i
Die erste Klemme nach einer Trennwand Ex e/Ex i ist mit einer Abschlussplatte zu versehen!

Klemmenleiste Ex e II/Ex i
Achtung:
Die beweglichen Füße von Klemmen und Trennwand weisen in dieselbe Richtung!



Die Klemmenleiste Ex e II wird durch die Trennwand von der Klemmenleiste Ex i separiert.
① Abschlussplatte
② Klemmen Ex e II
③ Trennwand Ex e/Ex i
④ Abschlussplatte
⑤ Klemmen Ex i

Beschriftungsbeispiel
Die Aufschrift auf den Klemmen enthält das Herstellerzeichen, die Seriennummer, die Zündschutzart Ex e II, die Zulassungsnummer, die Zulassungsdaten sowie den Namen des Prüfinstitutes.

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter-/Ex-Klemme TOPJOB® S
6 (10) mm²; Serie 2006

1

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 50 A
I_N 41 A (57 A)	600 V, 50 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 50 A
I_N 41 A (57 A)	600 V, 50 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



❶ anschließbar: 0,5 … 10 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 2,5 … 10 mm² „e“ und 2,5 … 6 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
550 V; 38 A; für 2-Leiter-Klemmen
550 V; 36 A; für 3-Leiter-Klemmen
Brücker 33 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Trennwand Ex e/Ex i, Seite 55
Reduzierbrücker, Seite 59
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 148
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-1201 ❹	50
blau	2006-1204 ❸ ❹	50
orange	2006-1202 ❹	50

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-1301 ❹	25
blau	2006-1304 ❸ ❹	25
orange	2006-1302 ❹	25
schwarz	2006-1305 ❹	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2006-1207 ❹	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2006-1307 ❹	25

2-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	2006-1208	50

Verschlusskappe (2006-191) ist in die nicht benötigte Klemmstelle eingerastet.

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2006-1292	100 (25)
grau	2006-1291	100 (25)

orange	2006-1392	100 (25)
grau	2006-1391	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	2006-1294	100 (25)
grau	2006-1293	100 (25)

orange	2006-1394	100 (25)
grau	2006-1393	100 (25)

Zubehör; Serie 2006

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	2006-402	25
3-fach	2006-403	25
4-fach	2006-404	25
5-fach	2006-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2006-433	25
von 1 auf 4	2006-434	25
von 1 auf 5	2006-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2006-405/011-000	25

Reduzierbrücker; isoliert; von 6/4 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 32 A

lichtgrau	2006-499	25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2006-115	100 (25)

Verschlusskappe; für Leitereinführung und Betätigungsöffnung

grau	2006-191	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2006-511	50 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1



Brücken mit Reduzierbrückern

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter-/Ex-Klemme TOPJOB® S
10 (16) mm²; Serie 2010

Technische Daten	
0,5 … 10 (16) mm² ❶	20 … 6 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 65 A
I_N 57 A (76 A)	600 V, 65 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
17 … 19 mm / 0.67 … 0.91 inch	



Technische Daten	
0,5 … 10 (16) mm² ❶	20 … 6 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 65 A
I_N 57 A (76 A)	600 V, 65 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
17 … 19 mm / 0.67 … 0.91 inch	



❶ anschließbar: 0,5 … 16 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 4 … 16 mm² „e“ und 4 … 10 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 18 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
550 V; 51 A; für 2-Leiter-Klemmen
550 V; 50 A; für 3-Leiter-Klemmen
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Trennwand Ex e/Ex i, Seite 55
Reduzierbrücker, Seite 59
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 148
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2010-1201 ❹	25
blau	2010-1204 ❸ ❹	25
orange	2010-1202 ❹	25
schwarz	2010-1205 ❹	25

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2010-1301 ❹	25
blau	2010-1304 ❸ ❹	25
orange	2010-1302 ❹	25
schwarz	2010-1305 ❹	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb		2010-1207 ❹	25

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb		2010-1307 ❹	25

2-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß		2010-1208	25

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2010-1292	100 (25)
grau	2010-1291	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2010-1392	100 (25)
grau	2010-1391	100 (25)

Zubehör; Serie 2010

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 57 A; lichtgrau

2-fach	2010-402	25
3-fach	2010-403	25
4-fach	2010-404	25
5-fach	2010-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 57 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2010-433	25
von 1 auf 4	2010-434	25
von 1 auf 5	2010-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2010-405/011-000	25

Reduzierbrücker; isoliert; von 16/10 mm² auf 10/6/4/2,5 mm²; I_N 57 A

lichtgrau	2016-499	25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2010-115	100 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb	2010-100	100 (25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2010-511	50 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5



Brücken mit Reduzierbrückern
Beim Brücken ist immer eine Abschlussplatte zwischen den zu brückenden Klemmen zu setzen. Der Reduzierbrücker 2016-499 ist für das Brücken von 16/10 mm² (Serien 2016/2010) auf 10/6/4/2,5 mm² (Serien 2010/2006/2004/2002) geeignet.
Die Reduzierbrücker werden, wie auch bei den Kammbrückern üblich, von oben in die zu brückenden Klemmen bis zum Anschlag hineingesteckt.
Dabei ist zu beachten:
Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers/Kammbrückers nicht überschreiten!



Brücken mit Reduzierbrückern

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter-/Ex-Klemme TOPJOB® S
16 (25 „f") mm²; Serie 2016

1

Technische Daten	
0,5 … 16 (25 „f") mm² ❶	20 … 4 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 85 A
I_N 76 A (90 A)	600 V, 80 A
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch	



Technische Daten	
0,5 … 16 (25 „f") mm² ❶	20 … 4 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 85 A
I_N 76 A (90 A)	600 V, 80 A
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch	



❶ anschließbar: 0,5 … 16 mm² „e + f", 25 mm² „f";
direkt steckbar: 6 … 16 mm² „e" und 6 … 16 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 18 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein
Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
550 V; 70 A, für 2-Leiter-Klemmen
550 V; 67 A; für 3-Leiter-Klemmen
Brücker 65 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Trennwand Ex e/Ex i, Seite 55
Reduzierbrücker, Seite 59
Brücker, ab Seite 155
Prüfzubehör, ab Seite 149
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2016-1201 ❹	20
blau	2016-1204 ❸ ❹	20
orange	2016-1202 ❹	20
rot	2016-1203 ❹	20

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2016-1301 ❹	20
blau	2016-1304 ❸ ❹	20
orange	2016-1302 ❹	20
rot	2016-1303 ❹	20
schwarz	2016-1305 ❹	20
gelb	2016-1306 ❹	20

2-Leiter-Schutzleiterklemme
Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!

grün-gelb	2016-1207 ❹	20

3-Leiter-Schutzleiterklemme
Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!

grün-gelb	2016-1307 ❹	20

2-Leiter-Schirmleiterklemme
Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!

weiß	2016-1208	20



Reduzierbrücker schaffen den Übergang von querschnittsgroßen auf querschnittskleine Durchgangsklemmen, ohne Klemmstellenverlust. Sie sind z. B. interessant, wenn bei großen Leitungslängen der Spannungsfall gering gehalten werden soll, „vor Ort" aber der Nennquerschnitt ausreicht.
Das Brücken kann wahlweise zur offenen Klemmenseite hin oder über die Klemmenrückwand, aber auch in beide Richtungen gleichzeitig vorgenommen werden. Die querschnittskleineren Durchgangsklemmen können bei Bedarf durch Kammbrücker parallel geschaltet werden.

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2016-1292	100 (25)
grau	2016-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2016-1392	100 (25)
grau	2016-1391	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Zubehör; Serie 2016

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	2016-402	25
3-fach	2016-403	25
4-fach	2016-404	25
5-fach	2016-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2016-433	25
von 1 auf 4	2016-434	25
von 1 auf 5	2016-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2016-405/011-000	25

Reduzierbrücker; isoliert; von 16/10 mm² auf 10/6/4/2,5 mm²; I_N 57 A

lichtgrau	2016-499	25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2016-115	100 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb	2016-100	100 (25)

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2016-511	50 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)



Fingerschutzabdeckung ist in die nicht belegte Klemmstelle eingerastet.

Reduzierbrücker TOPJOB® S
Handhabung

Reduzierbrücker (2006-499 und 2016-499)



Reduzierbrücker schaffen den Übergang von querschnittsgroßen auf querschnittskleine Durchgangsklemmen, ohne Klemmstellenverlust. Sie sind z. B. interessant, wenn bei großen Leitungslängen der Spannungsfall gering gehalten werden soll, „vor Ort" aber der Nennquerschnitt ausreicht.
Das Brücken kann wahlweise zur offenen Klemmenseite hin oder über die Klemmenrückwand, aber auch in beide Richtungen gleichzeitig vorgenommen werden. Die querschnittskleineren Durchgangsklemmen können bei Bedarf durch Kammbrücker parallel geschaltet werden.

Beim **Brücken mit Reduzierbrückern** ist zwischen den zu brückenden Klemmen immer eine Abschlussplatte zu setzen.

Reduzierbrücker (2006-499): von 6/4 mm² (Serien 2006/2004) auf 4/2,5/1,5 mm² (Serien 2004/2002/2001)



Reduzierbrücker (2016-499): von 16/10 mm² (Serien 2016/2010) auf 10/6/4/2,5 mm² (Serien 2010/2006/2004/2002)

Kammbrücker als Reduzierbrücker
Das Brücken über die offene Klemmenseite mit Abschlussplatte ist bei 16 mm² und 10 mm² bis zu zwei Querschnitte kleiner möglich und bei 6/4/2,5 mm² um einen Querschnitt kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² (siehe Abb.) oder 10 mm² auf 4 mm².



Kammbrücker als Reduzierbrücker
Das Brücken über die Klemmenrückwand mit Abschlussplatte ist um zwei Querschnitte kleiner möglich; z. B. 16 mm² auf 6 mm² oder 6 mm² auf 2,5 mm² (siehe Abb.).

Dabei ist zu beachten:
Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers/Kammbrückers nicht überschreiten.

Doppelstockklemme TOPJOB® S
1 (1,5) mm²; Serie 2000

1

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (16 A)	
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2000-2231	50
N/L	2000-2232	50
L/N	2000-2233	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2000-2201	50
N/L	2000-2202	50
L/N	2000-2203	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2000-2238	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2000-2208	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (16 A)	
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2000-2234	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2000-2204	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2000-2239	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2000-2209	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (16 A)	
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2000-2247	50
PE/L	2000-2257	50

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2000-2217	50
PE/L	2000-2227	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2000-2237	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2000-2207	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (16 A)	
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f";
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e" und 0,5 … 0,75 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 157
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
Schirm/N	2000-2248	50
Schirm/L	2000-2258	50

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

Schirm/N	2000-2218	50
Schirm/L	2000-2228	50

Zubehör; Serie 2000

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange	2000-2292	25
grau	2000-2291	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

2-fach	2000-402	25
3-fach	2000-403	25
4-fach	2000-404	25
5-fach	2000-405	25
6-fach	2000-406	25
7-fach	2000-407	25
8-fach	2000-408	25
9-fach	2000-409	25
10-fach	2000-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2000-433	25
von 1 auf 4	2000-434	25
von 1 auf 5	2000-435	25
von 1 auf 6	2000-436	25
von 1 auf 7	2000-437	25
von 1 auf 8	2000-438	25
von 1 auf 9	2000-439	25
von 1 auf 10	2000-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 13,5 A

lichtgrau	2000-492	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2000-115	100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/ Rolle

weiß	2009-113	1

Zubehör; Serie 2000

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	793-3501	5

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2000-121	50 (25)



Doppelstockklemmen
Bei Doppelstockklemmen ohne Beschriftungsträger lässt sich ein Doppelstock-Beschriftungsadapter (2000-121) nachträglich einrasten.

Doppelstockklemme TOPJOB® S; mit Abschlussplatte; für 800V-Ausführung
1 (1,5) mm²; Serie 2000

1

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (16 A)	
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2000-2231/099-000	50
N/L	2000-2232/099-000	50
L/N	2000-2233/099-000	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2000-2201/099-000	50
N/L	2000-2202/099-000	50
L/N	2000-2203/099-000	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2000-2238/099-000	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2000-2208/099-000	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (16 A)	
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2000-2234/099-000	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2000-2204/099-000	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2000-2239/099-000	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2000-2209/099-000	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (16 A)	
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2000-2247/099-000	50
PE/L	2000-2257/099-000	50

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2000-2217/099-000	50
PE/L	2000-2227/099-000	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2000-2237/099-000	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2000-2207/099-000	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 10 A
I_N 13,5 A (16 A)	
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 157
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
◯ Schirm/N	2000-2248/099-000	50
◯ Schirm/L	2000-2258/099-000	50

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

◯ Schirm/N	2000-2218/099-000	50
◯ Schirm/L	2000-2228/099-000	50

Zubehör; Serie 2000

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick

orange	2000-2292	25
grau	2000-2291	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	2001-402	25
3-fach	2001-403	25
4-fach	2001-404	25
5-fach	2001-405	25
6-fach	2001-406	25
7-fach	2001-407	25
8-fach	2001-408	25
9-fach	2001-409	25
10-fach	2001-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2001-433	25
von 1 auf 4	2001-434	25
von 1 auf 5	2001-435	25
von 1 auf 6	2001-436	25
von 1 auf 7	2001-437	25
von 1 auf 8	2001-438	25
von 1 auf 9	2001-439	25
von 1 auf 10	2001-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 13,5 A

lichtgrau	2000-492	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2001-115	100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

Zubehör; Serie 2000

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

WMB Inline; unbedruckt; 2.000 WMB-Schilder (4 mm)/ Rolle; dehnbar 4 … 4,2 mm

weiß	2009-114	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 4 … 4,2 mm

unbedruckt	793-4501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 4 … 4,2 mm

gelb	793-4501/000-002	5
rot	793-4501/000-005	5
blau	793-4501/000-006	5
grau	793-4501/000-007	5
orange	793-4501/000-012	5
hellgrün	793-4501/000-017	5
grün	793-4501/000-023	5
violett	793-4501/000-024	5

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2000-121	50 (25)



Doppelstockklemmen
Bei Doppelstockklemmen ohne Beschriftungsträger lässt sich ein Doppelstock-Beschriftungsadapter (2000-121) nachträglich einrasten.

Doppelstockklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2231 ❹	50
N/L	2002-2232 ❹	50
L/N	2002-2233 ❹	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau		
L/L	2002-2201 ❹	50
N/L	2002-2202 ❹	50
L/N	2002-2203 ❹	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Dioden	2002-2211/1000-410	Seite 134
LED	2002-2221/1000-434	Seite 134

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau		
	Bestellnr.	VPE
N/N	2002-2234 ❸ ❹	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau		
N/N	2002-2204 ❸ ❹	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
PE/N	2002-2247 ❹	50
PE/L	2002-2257 ❹	50

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau		
PE/N	2002-2217 ❹	50
PE/L	2002-2227 ❹	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
L	2002-2238 ❹	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau		
L	2002-2208 ❹	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau		
	Bestellnr.	VPE
N	2002-2239 ❸ ❹	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau		
N	2002-2209 ❸ ❹	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb		
	Bestellnr.	VPE
PE	2002-2237 ❹	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb		
PE	2002-2207 ❹	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
Schirm/N	2002-2248	50
Schirm/L	2002-2258	50

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

Schirm/N	2002-2218	50
Schirm/L	2002-2228	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
440 V; 20 A
Brücker 18 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 157
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-2292	100 (25)
grau	2002-2291	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

125,5 mm	209-192	50 (25)

Trennwand; Obergeschoss überstehend; anrastbar; 2 mm dick

orange	2002-2296	100 (25)
grau	2002-2295	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

lichtgrau	2002-492	100 (25)
orange	2002-492/000-012	100 (25)

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

Doppelstock-Klemmenleiste

Die Schutzleiter- oder Schirmleiterklemmen haben einen Kontaktfuß mit automatischer Kontaktierung zur Trag-/Sammelschiene.
Der über den Verdrahtungsebenen stehende Doppelstock-Beschriftungsadapter wird während der Verdrahtung automatisch zur Seite gebogen. Die in der Höhe versetzt angeordneten Beschriftungsaufnahmen für WMB-Beschriftungsschilder sind den „Stockwerken" eindeutig zugeordnet.
Bei einer Klemmenbreite von nur 5,2 mm ergibt sich ein effektives Teilungsmaß für Klemmen gleicher oder unterschiedlicher Potentiale von nur 2,6 mm bei einem Querschnittsbereich von 0,25 mm² … 4 mm².
Zum Schutz gegen Störsignale von außen werden in zunehmendem Maße abgeschirmte Steuerleitungen verlegt.
Für den Anschluss und die Verbindung des Schirmgeflechtes gibt es Schirmleiterklemmen für Frontverdrahtung. Sie sind wie Schutzleiterklemmen für Frontverdrahtung mit einem Kontaktfuß zur Tragschiene aufgebaut, unterscheiden sich jedoch deutlich durch ihre weißen Isoliergehäuse. Schirmleiterklemmen für Frontverdrahtung können direkt neben den Signalleiterklemmen montiert werden und sorgen für eine gute Ableitung der Störsignale.

Doppelstockklemme TOPJOB® S; mit Abschlussplatte; für 800V-Ausführung
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2231/099-000	50
N/L	2002-2232/099-000	50
L/N	2002-2233/099-000	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2201/099-000	50
N/L	2002-2202/099-000	50
L/N	2002-2203/099-000	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	2002-2211/1000-410	Seite 134
LED	2002-2221/1000-434	Seite 134

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2002-2234/099-000 ❸	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2002-2204/099-000 ❸	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2002-2247/099-000	50
PE/L	2002-2257/099-000	50

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2002-2217/099-000	50
PE/L	2002-2227/099-000	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2002-2238/099-000	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2002-2208/099-000	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2002-2239/099-000 ❸	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2002-2209/099-000 ❶	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2002-2237/099-000	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2002-2207/099-000	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 157
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Warnabdeckung und Isolierungsstopp müssen bei Verwendung vereinzelt werden. Aufgrund der Teilung von 6,2 mm ist bei den Doppelstockklemmen mit Abschlussplatte das Brückerprogramm der Serie 2004 zu verwenden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
Schirm/N	2002-2248/099-000	50
Schirm/L	2002-2258/099-000	50

Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme; mit Abschlussplatte; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

Schirm/N	2002-2218/099-000	50
Schirm/L	2002-2228/099-000	50

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-2292	100 (25)
grau	2002-2291	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

2-fach	2004-402	25
3-fach	2004-403	25
4-fach	2004-404	25
5-fach	2004-405	25
6-fach	2004-406	25
7-fach	2004-407	25
8-fach	2004-408	25
9-fach	2004-409	25
10-fach	2004-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2004-433	25
von 1 auf 4	2004-434	25
von 1 auf 5	2004-435	25
von 1 auf 6	2004-436	25
von 1 auf 7	2004-437	25
von 1 auf 8	2004-438	25
von 1 auf 9	2004-439	25
von 1 auf 10	2004-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

lichtgrau	2002-492	100 (25)
orange	2002-492/000-012	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Doppelstockklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
AC/DC 1000 V / DC 1500 V/12 kV/3 ❷	
I_N 24 A	
Klemmenbreite 7,2 mm / 0.283 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Kontakteinsatz nur im Obergeschoss; graue Trennwand; überstehend; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
◯ L	2002-2201/097-000	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
AC/DC 1000 V / DC 1500 V/12 kV/3 ❷	
I_N 24 A	
Klemmenbreite 7,2 mm / 0.283 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Kontakteinsatz nur im Obergeschoss; orangefarbene Trennwand; überstehend; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
◯ L	2002-2201/098-000	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ AC/DC 1000 V = Bemessungsspannung
DC 1500 V
12 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Warnabdeckung und Isolierungsstopp müssen bei Verwendung vereinzelt werden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

Doppelstockklemme TOPJOB® S; mit senkrechter Leitereinführung
2,5 (4) mm²; Serie 2002

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 24 A (28 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit senkrechter Leitereinführung; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2701 ❹	50
N/L	2002-2702 ❹	50
L/N	2002-2703 ❹	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit senkrechter Leitereinführung; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2002-2704 ❸ ❹	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit senkrechter Leitereinführung; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2002-2708 ❹	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; mit senkrechter Leitereinführung; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2002-2709 ❸ ❹	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 24 A (28 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; mit senkrechter Leitereinführung; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2002-2717 ❹	50
PE/L	2002-2727 ❹	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; mit senkrechter Leitereinführung; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2002-2707	50
PE	2002-2707/999-950 ❹	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
440 V; 20 A
Brücker 18 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 157
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-2792	100 (25)
grau	2002-2791	100 (25)

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

lichtgrau	2002-492	100 (25)
orange	2002-492/000-012	100 (25)

4-Leiter-Doppelstockklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2431 ❹	50
N/L	2002-2432 ❹	50
L/N	2002-2433 ❹	50

4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2401 ❹	50
N/L	2002-2402 ❹	50
L/N	2002-2403 ❹	50



4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2002-2438 ❹	50

4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2002-2408 ❹	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2002-2434 ❸ ❹	50

4-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2002-2404 ❸ ❹	50



4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2002-2439 ❸ ❹	50

4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2002-2409 ❸ ❹	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



4-Leiter-Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2002-2447 ❹	50
PE/L	2002-2457 ❹	50

4-Leiter-Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2002-2417 ❹	50
PE/L	2002-2427 ❹	50



4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2002-2437 ❹	50

4-Leiter-Doppelstockklemme; 8-Leiter-Schutzleiterklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2002-2407 ❹	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



4-Leiter-Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
Schirm/N	2002-2448	50
Schirm/L	2002-2458	50

4-Leiter-Doppelstockklemme; Schirmleiter-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

Schirm/N	2002-2418	50
Schirm/L	2002-2428	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
550 V; 21 A
Brücker 17 A
Schachtelbrücker 16 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 157
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-2492	100 (25)
grau	2002-2491	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

lichtgrau	2002-492	100 (25)
orange	2002-492/000-012	100 (25)

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeröffnung; 5 mm breit

grau	2009-191	50 (25)



Doppelstock-Klemmenleiste

Doppelstockklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2601 ❹	50
N/L	2002-2602 ❹	50
L/N	2002-2603 ❹	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Basis	2002-2661	Seite 74
Trenn	2002-2671	Seite 74
Sicherung	2002-2611	Seite 75

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2002-2604 ❸ ❹	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2002-2647 ❹	50
PE/L	2002-2657 ❹	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2002-2608 ❹	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2002-2609 ❸ ❹	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2002-2607 ❹	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 157
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-2692	100 (25)
grau	2002-2691	100 (25)

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

lichtgrau	2002-492	100 (25)
orange	2002-492/000-012	100 (25)

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25



Die Doppelstock-Trennklemme mit schwenkbarem Trennmesser (2002-2671) ist auf der unteren Etage als Durchgangsklemme und auf der oberen als Trennklemme zu verwenden.
Neben der Trenn- und Messfunktion bietet die dazu passende Doppelstock-Basisklemme (2002-2667) zudem eine Schutzleiterfunktion.



Analog zur Trennklemme: Basisklemme (2002-2661)
Alternativ einzusetzen:
Trennstecker (a: 2002-401),
steckbare Dioden- (b: 2002-800/1000-411) bzw.
LED-Bausteine (ohne Abbildung 2002-800/1000-541)
oder Sicherungsstecker (c: 2004-911)

Die Doppelstock-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter (2002-2611, grau) ist kombinierbar mit den Trenn-, Basis-, Durchgangs- und Schutzleiterklemmen. Der Sicherungshalter ist auch mit einer LED-Defektanzeige erhältlich (z. B. 2002-2611/1000-541 für 12 … 30 V).

Eine Endplatte für Sicherungsklemmen (hier 2002-1092, orange) dient als zusätzlicher Schutz vor dem Öffnen des Sicherungshalters. Das Auswechseln der Sicherung kann erst erfolgen, nachdem der Sicherungshalter vom Stromkreis getrennt wurde.



Durch Konturengleichheit ist die Brückung auf der oberen Etage mit Doppelstock- und auf der unteren Etage mit Dreistockklemmen möglich.



Linke Abbildung – Vertikalbrücker (2002-492)
Rechte Abbildung – Kammbrücker der Serie 2002



Die Durchgangsklemme (2002-2601) hat zwei unabhängige Stromschienen auf der unteren und oberen Etage und ist konturengleich zur Trennklemme.
Mit dem Doppelstock-Vertikalbrücker (2002-492) ist auch bei diesen Klemmen eine Brückung möglich.



Die 4-Leiter-Durchgangsklemme (2002-2609) mit interner Brückung ist an ihren violetten Leitereinführungsöffnungen sofort zu erkennen.

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Doppelstock-Trennklemme und -Basisklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstock-Trennklemme; mit schwenkbarem Trennmesser; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2671 ❸	50
N/L	2002-2672 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang	2002-2601	Seite 72
Sicherung	2002-2611	Seite 75

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

Doppelstock-Basisklemme; Obergeschoss Basis; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2661 ❸	50
N/L	2002-2662 ❸	50



Doppelstock-Trennklemme; mit schwenkbarem Trennmesser; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
Schirm/L	2002-2678 ❸	50



Doppelstock-Basisklemme; Obergeschoss Basis; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/L	2002-2667 ❸	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 157
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-2692	100 (25)
grau	2002-2691	100 (25)

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

lichtgrau	2002-492	100 (25)
orange	2002-492/000-012	100 (25)

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Doppelstock-Sicherungsklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/6 kV/3 ❷	300 V, 6,3 A
I_N 6,3 A	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

Doppelstock-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; Durchgangs-/Sicherungsklemme; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne Defektanzeige; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2611 ❸	25
N/L	2002-2612 ❸	25

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/6 kV/3 ❷	300 V, 6,3 A
I_N 6,3 A	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

Doppelstock-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; Durchgangs-/Sicherungsklemme; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA

	Bestellnr.	VPE
12 … 30 V	2002-2611/1000-541 ❸	25
30 … 65 V	2002-2611/1000-542 ❸	25
230 V	2002-2611/1000-836 ❸	25
120 V	2002-2611/1000-867 ❸	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-2601	Seite 72

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f"; direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 157
Beschriftung, ab Seite 588

Warnabdeckung und Isolierungsstopp müssen bei Verwendung vereinzelt werden. Aufgrund der Teilung von 6,2 mm ist bei den Doppelstockklemmen mit Abschlussplatte das Brückerprogramm der Serie 2004 zu verwenden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Am Ende der Klemmenleiste oder, wenn keine Sicherungsklemme folgt, ist zusätzlich eine Endplatte für Sicherungsklemmen (z. B. 2002-1092, orange) zu verwenden.

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-2692	100 (25)
grau	2002-2691	100 (25)

Endplatte für Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange	2002-1092	100 (25)
grau	2002-1091	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

2-fach	2004-402	25
3-fach	2004-403	25
4-fach	2004-404	25
5-fach	2004-405	25
6-fach	2004-406	25
7-fach	2004-407	25
8-fach	2004-408	25
9-fach	2004-409	25
10-fach	2004-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2004-433	25
von 1 auf 4	2004-434	25
von 1 auf 5	2004-435	25
von 1 auf 6	2004-436	25
von 1 auf 7	2004-437	25
von 1 auf 8	2004-438	25
von 1 auf 9	2004-439	25
von 1 auf 10	2004-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

lichtgrau	2002-492	100 (25)
orange	2002-492/000-012	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

	210-137	50

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5



Bei Sicherungsklemmen mit 6,2mm-Klemmenbreite ist eine Distanzplatte Bestandteil der Klemme und wird serienmäßig mitgeliefert.
Aufgrund der Teilung von 6,2 mm ist bei den Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter das Brückerprogramm der Serie 2004 zu verwenden.

Dreistockklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L/L	2002-3231 ❹	50
L/L/N	2002-3233 ❹	50

Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L/L	2002-3201 ❹	50
L/L/N	2002-3203 ❹	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	2002-3211/1000-410	Seite 136
LED	2002-3221/1000-434	Seite 136

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N/N	2002-3234 ❸ ❹	50

Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N/N	2002-3204 ❸ ❹	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
PE/N/L	2002-3247 ❹	50
PE/L/L	2002-3257 ❹	50

Dreistockklemme; Schutzleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N/L	2002-3217 ❹	50
PE/L/L	2002-3227 ❹	50



Dreistockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2002-3238 ❹	50

Dreistockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2002-3208 ❹	50



Dreistockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2002-3239 ❸ ❹	50

Dreistockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2002-3209 ❸ ❹	50



Dreistockklemme; 6-Leiter-Schutzleiterklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2002-3237 ❹	50

Dreistockklemme; 6-Leiter-Schutzleiterklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2002-3207 ❹	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A)	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Dreistockklemme; Schirmleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
Schirm/N/L	2002-3248	50
Schirm/L/L	2002-3258	50

Dreistockklemme; Schirmleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

Schirm/N/L	2002-3218	50
Schirm/L/L	2002-3228	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f"; direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm" Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
440 V; 19 A
Brücker 17 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 157
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-3292	100 (25)
grau	2002-3291	100 (25)

Dreistock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-131	50 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

lichtgrau	2002-492	100 (25)
orange	2002-492/000-012	100 (25)

Dreistock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

lichtgrau	2002-493	100 (25)

Der Dreistock-Vertikalbrücker (2002-493) verbindet in Dreistockklemmen drei Ebenen miteinander.

Kombination von Mehrstockklemmen

Vierstock-Reihenklemme als Motoranschluss-Reihenklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten

0,25 … 2,5 (4) mm² ❶ | 22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷
I_N 20 A (25 A)
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch



Technische Daten

0,25 … 2,5 (4) mm² ❶ | 22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷
I_N 20 A (25 A)
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch



Technische Daten

0,25 … 2,5 (4) mm² ❶ | 22 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❷
I_N 20 A (25 A)
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch



Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihenklemme; ohne Beschriftungsträger; grau

	Bestellnr.	VPE
○ L1 - L2 - L3 - PE ⏚	2002-4127 ❸	25

Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihenklemme; ohne Beschriftungsträger; grau

	Bestellnr.	VPE
○ L1 - L2 ⏚	2002-4111 ❸	25

Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihenklemme; ohne Beschriftungsträger; grau

	Bestellnr.	VPE
○ L1 - L2 - L3 ⏚	2002-4101 ❸	25

Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihenklemme; mit Beschriftungsträger; grau

○ L1 - L2 - L3 - PE ⏚	2002-4157 ❸	25

Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihenklemme; mit Beschriftungsträger; grau

○ L1 - L2 ⏚	2002-4141 ❸	25

Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihenklemme; mit Beschriftungsträger; grau

○ L1 - L2 - L3 ⏚	2002-4131 ❸	25

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-4192	100 (25)
grau	2002-4191	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Verschlusskappe; für Leitereinführung und Betätigungsöffnung

orange	2002-192	25
grau	2002-191	25
blau	2002-194	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

5-fach	2002-415	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Dreistock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-131	50 (25)

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
440 V; 19 A
Brücker 17 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Verschlusskappe (2002-192) für Leitereinführung und Betätigungsöffnung
Abdeckungen der Leitereinführungen und Betätigungsöffnungen zur Erstellung von Distanzgehäusen für Motoranschluss-Reihenklemmen

Ergänzend zu den Motoranschluss-Reihenklemmen sind auch Sonderausführungen im Programm.
- Variante ohne Schutzleiterkontakt und mit nur 2 Potentialen:
  Sie ist speziell für Zusatzfunktionen wie Motorbremsen oder Temperaturfühler gedacht. Durch den konturengleichen Aufbau kann dieser Klemmentyp ohne Zwischenplatten neben der zugehörigen Motoranschluss-Reihenklemme positioniert werden. Das macht die Reihenklemmenschiene übersichtlicher und erleichtert die Verdrahtung. Da keine Klemmstelle unbelegt bleibt, werden Verdrahtungsfehler vermieden.
- Variante ohne Schutzleiterkontakt und mit 3 Potentialen:
  Übersichtliche und eindeutige Klemmstellenbelegung ist auch hier der Sinn dieser Ausführung. Zum Beispiel beim Einsatz schutzisolierter Geräte sind Irritationen durch eine offene Schutzleiter-Klemmstelle ausgeschlossen.



Prüfen mit Spannungsprüfer



Beschriftung der Klemmstellen mit WMB-Multibeschriftungssystem
Gruppenbeschriftung mit Beschriftungsstreifen (Bestellnr. 709-177)

Doppelstock-Trenn- und Messklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Doppelstock-Doppeltrennklemme; mit 2 schwenkbaren Trennmessern; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2951 ❸	50
N/L	2002-2952 ❸	50

Doppelstock-Doppeltrennklemme; mit 2 schwenkbaren Trennmessern; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2002-2954 ❸	50



Doppelstock-Doppeltrennklemme; mit 2 schwenkbaren Trennmessern; Erd- und Obergeschoss rechts intern gebrückt und Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2958 ❸	50

Doppelstock-Doppeltrennklemme; mit 2 schwenkbaren Trennmessern; Erd- und Obergeschoss rechts intern gebrückt und Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2002-2959 ❸	50



Doppelstock-Trennklemme; mit schwenkbarem Trennmesser; konturengleich mit Doppelstock-Doppeltrennklemme; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2002-2971 ❸	50
N/L	2002-2972 ❸	50

Doppelstock-Trennklemme; mit schwenkbarem Trennmesser; konturengleich mit Doppelstock-Doppeltrennklemme; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2002-2974 ❸	50

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-2992	100 (25)
grau	2002-2991	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2002-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2002-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Doppelstock-Doppeltrennklemmen (2002-2951) mit Gruppenschildträger im Brückerschlitz

Doppelstock-Doppeltrennklemme (2002-2951) mit Gruppenschildträger (2002-160) im Brückerschlitz



Prüfen mit Spannungsprüfer



Doppelstock-Doppeltrennklemme (2002-2951) mit Gruppenschildträger (2002-160) im Brückerschlitz und Prüfstecker (210-136)



Trennstecker (2002-401) in Basisklemme (2002-2941) in Parkstellung gesteckt



Trennstecker (2002-401) in Basisklemme (2002-2941) in Funktionsstellung gesteckt

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	**2009-182**	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	**2009-115**	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	**2009-110**	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	**793-5501**	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	**793-5501/000-002**	5
rot	**793-5501/000-005**	5
blau	**793-5501/000-006**	5
grau	**793-5501/000-007**	5
orange	**793-5501/000-012**	5
hellgrün	**793-5501/000-017**	5
grün	**793-5501/000-023**	5
violett	**793-5501/000-024**	5

Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeröffnung; 5 mm breit

grau	**2009-191**	50 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	**249-117**	50 (25)

Trenn- und Messklemme sowie konturengleiche Durchgangsklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1671 ❸	50
blau	2002-1674 ❸	50
orange	2002-1672 ❸	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit mechanischer Verriegelung; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1671/401-000 ❸	50
blau	2002-1674/401-000 ❸	50
orange	2002-1672/401-000 ❸	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Prüfmöglichkeit; konturengleich zu 2-Leiter-Trennklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1601 ❸	50
blau	2002-1604 ❸	50
orange	2002-1602 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Basis	2002-1661	Seite 114
Sicherung	2002-1681	Seite 88

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1692	100 (25)
grau	2002-1691	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2002-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2002-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser
Prüfen mit Spannungsprüfer

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

L-Prüfsteckermodul; anreihbar

grau	**2002-611**	100 (25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	**2002-649**	100 (25)

Abschlussplatte; für modulares Prüfsteckermodul; 1,5 mm dick

grau	**2002-641**	100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	**2009-174**	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	**2009-182**	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	**2009-115**	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	**2009-110**	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	**793-5501**	5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	**2002-121**	50 (25)



Trennstecker (2002-401) in Basisklemme (2002-1861) in Parkstellung gesteckt

Trennstecker (2002-401) in Basisklemme (2002-1861) in Funktionsstellung gesteckt

Trenn- und Messklemme sowie konturengleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S

2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



3-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1771 ❸	50
blau	2002-1774 ❸	50
orange	2002-1772 ❸	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



3-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit mechanischer Verriegelung; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1771/401-000 ❸	50
blau	2002-1774/401-000 ❸	50
orange	2002-1772/401-000 ❸	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Prüfmöglichkeit; konturengleich zu 3-Leiter-Trennklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1701 ❸	50
blau	2002-1704 ❸	50
orange	2002-1702 ❸	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2002-1707 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Basis	2002-1761	Seite 114
Sicherung	2002-1781	Seite 88

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1792	100 (25)
grau	2002-1791	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2002-511	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser
Prüfen mit Spannungsprüfer



Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser
Trenner öffnen.

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser
Trenner schließen.

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

L-Prüfsteckermodul; anreihbar

grau **2002-611** 100 (25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau **2002-649** 100 (25)

Abschlussplatte; für modulares Prüfsteckermodul; 1,5 mm dick

grau **2002-641** 100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau **2009-174** 100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

215-111 50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau **2009-182** 100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß **2009-115** 1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß **2009-110** 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt **793-5501** 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau **2002-121** 50 (25)

Trenn- und Messklemme sowie konturengleiche Durchgangsklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1871 ❸	50
blau	2002-1874 ❸	50
orange	2002-1872 ❸	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit mechanischer Verriegelung; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1871/401-000 ❸	50
blau	2002-1874/401-000 ❸	50
orange	2002-1872/401-000 ❸	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Prüfmöglichkeit; konturengleich zu 4-Leiter-Trennklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1801 ❸	50
blau	2002-1804 ❸	50
orange	2002-1802 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Basis	2002-1861	Seite 114
Sicherung	2002-1881	Seite 88

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1892	100 (25)
grau	2002-1891	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2002-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2002-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

L-Prüfsteckermodul; anreihbar

grau | **2002-611** | 100 (25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau | **2002-649** | 100 (25)

Abschlussplatte; für modulares Prüfsteckermodul; 1,5 mm dick

grau | **2002-641** | 100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau | **2009-174** | 100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

215-111 | 50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau | **2009-182** | 100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß | **2009-115** | 1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß | **2009-110** | 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt | **793-5501** | 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau | **2002-121** | 50 (25)



Durchgangsklemmen und Trenn- und Messklemmen
- Zwei seitliche und eine mittige Beschriftungsaufnahme für WMB-Beschriftungsschilder oder Beschriftungsstreifen
- Zwei Brückerspuren positionsgleich mit anderen Klemmen der Serie 2002
- Wahlweises Brücken vor oder nach dem Trennmesser, je nach Einspeiserichtung

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser und mit mechanischer Verriegelung
Trenner geöffnet.

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser und mit mechanischer Verriegelung
Draufsicht



Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser und mit mechanischer Verriegelung
Trenner schließen.

Sicherungsklemme TOPJOB® S; für Kfz-Mini-Flachsicherungen
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 10 A ❸	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Sicherungsklemme; mit Prüfmöglichkeit; für Kfz-Mini-Flachsicherungen

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1681 ❹	50

Flachsicherungseinsätze sind nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten.

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1601	Seite 82

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1692	100 (25)
grau	2002-1691	100 (25)

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 10 A ❸	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



3-Leiter-Sicherungsklemme; mit Prüfmöglichkeit; für Kfz-Mini-Flachsicherungen

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1781 ❹	50

Flachsicherungseinsätze sind nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten.

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1701	Seite 84

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1792	100 (25)
grau	2002-1791	100 (25)

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 10 A ❸	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



4-Leiter-Sicherungsklemme; mit Prüfmöglichkeit; für Kfz-Mini-Flachsicherungen

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1881 ❹	100

Flachsicherungseinsätze sind nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten.

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1801	Seite 86

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1892	100 (25)
grau	2002-1891	100 (25)

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2002-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2002-549	100 (25)

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Ab 42 V Berührungsschutz beachten!
- in Einzelanordnung 10 A
- in Verbundanordnung 5 A

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

L-Prüfsteckermodul; anreihbar

grau **2002-611** 100 (25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau **2002-649** 100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau **2009-174** 100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

215-111 50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau **2009-182** 100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß **2009-115** 1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß **2009-110** 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt **793-5501** 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau **2002-121** 50 (25)

Für die Produktsicherheit der Anwendungen sowie die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Sicherungseinsätze ist eine korrekte Auswahl wichtig. Denn nur bei korrekter Auswahl und bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch unter Beachtung des Sicherheitsgrundsatzes ist eine einwandfreie Funktion der Sicherungseinsätze als Schutzbauelement möglich.
Die Nennströme der Sicherungseinsätze sind in den internationalen Normen unterschiedlich definiert.
Bedingt durch die unterschiedliche Nennstromdefinition beträgt die empfohlene Dauerbelastbarkeit der Sicherungen gemäß DIN 72581, Teil 3, max. 80 % ihres Nennstromes (bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C).
Im Hinblick auf die spezifischen Verhältnisse der jeweils vorliegenden Anwendung (Produktsicherheit) ist es generell erforderlich, den Sicherungseinsatz im zu schützenden Gerät unter Normal- und Fehlerbedingungen zu prüfen!

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter TOPJOB® S; für Sicherungseinsatz 5 x 20 mm

2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/6 kV/3 ❷	250 V, 6,3 A
I_N 6,3 A	250 V, 6,3 A
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1611 ❸	50

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA

12 … 30 V	2002-1611/1000-541 ❸	50
30 … 65 V	2002-1611/1000-542 ❸	50
230 V	2002-1611/1000-836 ❸	50
120 V	2002-1611/1000-867 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1601	Seite 82

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/6 kV/3 ❷	250 V, 6,3 A
I_N 6,3 A	250 V, 6,3 A
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



3-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1711 ❸	50

3-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA

12 … 30 V	2002-1711/1000-541 ❸	50
30 … 65 V	2002-1711/1000-542 ❸	50
230 V	2002-1711/1000-836 ❸	50
120 V	2002-1711/1000-867 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1701	Seite 84

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/6 kV/3 ❷	250 V, 6,3 A
I_N 6,3 A	250 V, 6,3 A
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



4-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1811 ❸	100

4-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA

12 … 30 V	2002-1811/1000-541 ❸	50
30 … 65 V	2002-1811/1000-542 ❸	50
230 V	2002-1811/1000-836 ❸	50
120 V	2002-1811/1000-867 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1801	Seite 86

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Endplatte für Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange	2002-992	100 (25)
grau	2002-991	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

2-fach	2004-402	25
3-fach	2004-403	25
4-fach	2004-404	25
5-fach	2004-405	25
6-fach	2004-406	25
7-fach	2004-407	25
8-fach	2004-408	25
9-fach	2004-409	25
10-fach	2004-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2004-433	25
von 1 auf 4	2004-434	25
von 1 auf 5	2004-435	25
von 1 auf 6	2004-436	25
von 1 auf 7	2004-437	25
von 1 auf 8	2004-438	25
von 1 auf 9	2004-439	25
von 1 auf 10	2004-440	25

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 156
Beschriftung, ab Seite 588

Warnabdeckung und Isolierungsstopp müssen bei Verwendung vereinzelt werden. Aufgrund der Teilung von 6,2 mm ist bei den Sicherungsklemmen mit Abschlussplatte das Brückerprogramm der Serie 2004 zu verwenden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Sicherungsklemmen mit 6,2mm-Klemmenbreite können direkt aneinandergereiht werden. Am Ende der Klemmenleiste oder, wenn keine Sicherungsklemme folgt, ist eine Endplatte für Sicherungsklemmen zu verwenden.



Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter
Sicherungshalter in Endposition ausschwenken.

G-Sicherungseinsätze 5 x 20

Serie Bestellnr.	Überlastschutz und Kurzschlussschutz		Ausschließlich Kurzschlussschutz	
	Einzel-anordnung	Verbund-anordnung	Einzel-anordnung	Verbund-anordnung
	Sicherungsklemmen			
2002-1611 2002-1711 2002-1811	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2002-1611/….-…. 2002-1711/….-…. 2002-1811/….-….	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsätzen ist darauf zu achten, dass die folgend aufgeführte max. Verlustleistung nicht überschritten wird. Sie wird gemäß IEC bzw. EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach Anwendung und Einbauweise sind die Erwärmungsverhältnisse der Klemme zu prüfen. Für die Sicherungseinsätze stellen höhere Umgebungstemperaturen eine zusätzliche Belastung dar. In solchen Anwendungsfällen muss daher gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms berücksichtigt werden. Nähere Angaben hierzu machen die Sicherungshersteller.

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter
Sicherungswechsel

Trenn- und Messklemme sowie konturengleiche Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; mit zusätzlicher Brückung

2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange; mit zusätzlicher Brückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1971 ❸	50
blau	2002-1974 ❸	50
orange	2002-1972 ❸	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit mechanischer Verriegelung; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange; mit zusätzlicher Brückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1971/401-000 ❸	50
blau	2002-1974/401-000 ❸	50
orange	2002-1972/401-000 ❸	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Prüfmöglichkeit; mit zusätzlicher Brückung; konturengleich zu 2-Leiter-Trennklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1901 ❸	50
blau	2002-1904 ❸	50
orange	2002-1902 ❸	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	2002-1907 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Basis	2002-1961	Seite 114
Sicherung	2002-1981	Seite 94

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1992	100 (25)
grau	2002-1991	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2002-511	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Drei Brückerspuren vorhanden

Basisklemme mit zusätzlicher Brückung (2002-1961)

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

L-Prüfsteckermodul; anreihbar

grau **2002-611** 100 (25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau **2002-649** 100 (25)

Abschlussplatte; für modulares Prüfsteckermodul; 1,5 mm dick

grau **2002-641** 100 (25)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau **2009-174** 100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

215-111 50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau **2009-182** 100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß **2009-115** 1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß **2009-110** 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt **793-5501** 5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau **2002-121** 50 (25)

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser und mit mechanischer Verriegelung
Trenner geöffnet.

Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser und mit mechanischer Verriegelung
Draufsicht



Trenn- und Messklemme mit schwenkbarem Trennmesser und mit mechanischer Verriegelung
Trenner schließen.

Sicherungsklemme TOPJOB® S; für Kfz-Mini-Flachsicherungen; mit zusätzlicher Brückung
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	12 V, 10 A
I_N 10 A ❸	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-1981/1000-429 2002-1981/1000-449



2-Leiter-Sicherungsklemme; mit Prüfmöglichkeit; für Kfz-Mini-Flachsicherungen; 12 V; mit Defektanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1981/1000-429 ❹	50
grau	2002-1981/1000-449 ❹	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	24 V, 10 A
I_N 10 A ❸	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-1981/1000-413 2002-1981/1000-434



2-Leiter-Sicherungsklemme; mit Prüfmöglichkeit; für Kfz-Mini-Flachsicherungen; 24 V; mit Defektanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1981/1000-413 ❹	50
grau	2002-1981/1000-434 ❹	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	48 V, 10 A
I_N 10 A ❸	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-1981/1000-414 2002-1981/1000-435



2-Leiter-Sicherungsklemme; mit Prüfmöglichkeit; für Kfz-Mini-Flachsicherungen; 48 V; mit Defektanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1981/1000-414 ❹	50
grau	2002-1981/1000-435 ❹	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1901	Seite 92

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1992	100 (25)
grau	2002-1991	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	250 V, 10 A
I_N 10 A ❸	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Ab 42 V Berührungsschutz beachten!
in Einzelanordnung 10 A
in Verbundanordnung 5 A

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Flachsicherungseinsätze sind nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 146
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Für die Produktsicherheit der Anwendungen sowie die Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Sicherungseinsätze ist eine korrekte Auswahl wichtig. Denn nur bei korrekter Auswahl und bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch unter Beachtung des Sicherheitsgrundsatzes ist eine einwandfreie Funktion der Sicherungseinsätze als Schutzbauelement möglich.
Die Nennströme der Sicherungseinsätze sind in den internationalen Normen unterschiedlich definiert.
Bedingt durch die unterschiedliche Nennstromdefinition beträgt die empfohlene Dauerbelastbarkeit der Sicherungen gemäß DIN 72581, Teil 3, max. 80 % ihres Nennstromes (bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C).
Im Hinblick auf die spezifischen Verhältnisse der jeweils vorliegenden Anwendung (Produktsicherheit) ist es generell erforderlich, den Sicherungseinsatz im zu schützenden Gerät unter Normal- und Fehlerbedingungen zu prüfen!

2-Leiter-Sicherungsklemme; mit Prüfmöglichkeit; für Kfz-Mini-Flachsicherungen; ohne Defektanzeige; mit zusätzlicher Brückung
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt. Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1981 ❹	50

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter TOPJOB® S; mit zusätzlicher Brückung; für Sicherungseinsatz 5 x 20 mm

2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/6 kV/3 ❷	600 V, 6,3 A
I_N 6,3 A	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; mit zusätzlicher Brückung; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1911 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1901	Seite 92

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/6 kV/3 ❷	30 V, 6,3 A
I_N 6,3 A	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; mit zusätzlicher Brückung; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA

	Bestellnr.	VPE
12 … 30 V	2002-1911/1000-541 ❸	50
30 … 65 V	2002-1911/1000-542 ❸	50
120 V	2002-1911/1000-867 ❸	50
230 V	2002-1911/1000-836 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1901	Seite 92

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex ec IIc geeignet.
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 156
Beschriftung, ab Seite 588

Warnabdeckung und Isolierungsstopp müssen bei Verwendung vereinzelt werden. Aufgrund der Teilung von 6,2 mm ist bei den Sicherungsklemmen mit Abschlussplatte das Brückerprogramm der Serie 2004 zu verwenden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

G-Sicherungseinsätze 5 x 20

Serie Bestellnr.	Überlastschutz und Kurzschlussschutz		Ausschließlich Kurzschlussschutz	
	Einzelanordnung	Verbundanordnung	Einzelanordnung	Verbundanordnung
	Sicherungsklemmen			
2002-1911	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2002-1911/….-….	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsätzen ist darauf zu achten, dass die folgend aufgeführte max. Verlustleistung nicht überschritten wird. Sie wird gemäß IEC bzw. EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach Anwendung und Einbauweise sind die Erwärmungsverhältnisse der Klemme zu prüfen. Für die Sicherungseinsätze stellen höhere Umgebungstemperaturen eine zusätzliche Belastung dar. In solchen Anwendungsfällen muss daher gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms berücksichtigt werden. Nähere Angaben hierzu machen die Sicherungshersteller.

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Endplatte für Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange	2002-992	100 (25)
grau	2002-991	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

2-fach	2004-402	25
3-fach	2004-403	25
4-fach	2004-404	25
5-fach	2004-405	25
6-fach	2004-406	25
7-fach	2004-407	25
8-fach	2004-408	25
9-fach	2004-409	25
10-fach	2004-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2004-433	25
von 1 auf 4	2004-434	25
von 1 auf 5	2004-435	25
von 1 auf 6	2004-436	25
von 1 auf 7	2004-437	25
von 1 auf 8	2004-438	25
von 1 auf 9	2004-439	25
von 1 auf 10	2004-440	25

Trenn- und Erdleiter-Trennklemme sowie konturengleiche Durchgangsklemme TOPJOB® S
6 (10) mm²; Serie 2006

1

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 15 A
I_N 30 A	600 V, 30 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2-Leiter-Trennklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-1671	25
blau	2006-1674	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2006-1601	Seite 98

Zubehör; artikelspezifisch

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	2006-402	25
3-fach	2006-403	25
4-fach	2006-404	25
5-fach	2006-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2006-433	25
von 1 auf 4	2006-434	25
von 1 auf 5	2006-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2006-405/011-000	25

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 30 A
I_N 30 A	600 V, 30 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Prüfmöglichkeit; konturengleich zu 2-Leiter-Trennklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-1601	25
blau	2006-1604	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Basis	2006-1661	Seite 116
Sicherung	2006-1681	Seite 100

Zubehör; artikelspezifisch

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	2006-402	25
3-fach	2006-403	25
4-fach	2006-404	25
5-fach	2006-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2006-433	25
von 1 auf 4	2006-434	25
von 1 auf 5	2006-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2006-405/011-000	25

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
Klemmenbreite 15 mm / 0.591 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



Erdleiter-Trennklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange; grau

	Bestellnr.	VPE
24 V	2006-1671/1000-848	12
48 V	2006-1671/1000-849	12
120 V	2006-1671/1000-850	12
230 V	2006-1671/1000-851	12

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2006-1601	Seite 98

Zubehör; artikelspezifisch

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	2006-402	25

Zubehör; Serie 2006

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2006-1692	100 (25)
grau	2006-1691	100 (25)

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2006-115	100 (25)

❶ anschließbar: 0,5 … 10 mm² „e + f";
direkt steckbar: 2,5 … 10 mm² „e" und 2,5 … 6 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Erdleiter-Trennklemme – Draufsicht



Betrieb
Geschlossener Trennschieber, Hilfsstromkreis ist geerdet, grüne LED/Glimmlampe leuchtet.



Prüfung – kein Erdschluss
Geöffneter Trennschieber, Hilfsstromkreis ist nicht geerdet.



Prüfung – Erdschluss
Geöffneter Trennschieber, Hilfsstromkreis ist nicht geerdet, rote LED/Glimmlampe leuchtet.



Blindstecker (2006-451) für Basisklemme als Schaltzustandsanzeige



Trennstecker (2006-401) in Basisklemme (2006-1661) in Funktionsstellung gesteckt



Trennstecker (2006-401) in Basisklemme (2006-1661) in Parkstellung gesteckt

In der EN 60204, Teil 1/DIN VDE 0113, Teil 1 „Elektrische Ausrüstungen von Maschinen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen" heißt es unter 9.4.3.1 Erdschlüsse:

Erdschlüsse in Steuerstromkreisen dürfen weder zum unbeabsichtigten Anlauf oder zu gefahrbringenden Bewegungen einer Maschine führen noch deren Stillsetzen verhindern.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, muss, in Übereinstimmung mit 8.2, eine Verbindung zum Schutzleitersystem vorgesehen sein, und die Geräte müssen, wie in 9.1.4 beschrieben, angeschlossen sein. Steuerstromkreise, die von einem Transformator gespeist und nicht an den Schutzleiterkreis angeschlossen werden, müssen mit einer Isolationsüberwachungseinrichtung (z. B. Fehlerstromeinrichtung) versehen sein, die einen Erdschluss entweder anzeigt oder den Stromkreis nach einem Erdschluss automatisch unterbricht.

Bei elektronischen Stromkreisen kann der Anschluss von einer Seite des Steuerstromkreises an den Schutzleiterkreis gemäß 9.1.4 einen unbeabsichtigten Betrieb verhindern. Wenn dies nicht ausreicht oder, wenn aus anderen Gründen elektronische Kreise nicht an den Schutzleiterkreis angeschlossen werden können, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, um das gleiche Sicherheitsniveau zu erreichen.

Ist der Steuerstromkreis direkt zwischen den Außenleitern der Versorgung oder zwischen einem Außenleiter und einem Neutralleiter, der entweder nicht geerdet oder über einen hohen Widerstand geerdet ist, angeschlossen, müssen mehrpolige Steuerschalter verwendet werden, die alle stromführenden Leiter unterbrechen. Diese Forderung gilt für Start- und Stoppfunktionen der Maschine, bei der ein unbeabsichtigter Anlauf oder ein nicht mögliches Stillsetzen einen gefährlichen Zustand oder Schaden an der Maschine oder am Arbeitsgut verursachen können.

Sicherungsklemme für Kfz-Flachsicherungen TOPJOB® S
6 (10) mm²; Serie 2006

1

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	12 V, 15 A
I_N 25 A (30 A) ❸	12 V, 30 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2006-1681/1000-429 2006-1681/1000-449



2-Leiter-Sicherungsklemme für Kfz-Flachsicherungen; 12 V; mit Prüfmöglichkeit; mit Defektanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-1681/1000-429	25
grau	2006-1681/1000-449	25

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	24 V, 15 A
I_N 25 A (30 A) ❸	24 V, 30 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2006-1681/1000-413 2006-1681/1000-434



2-Leiter-Sicherungsklemme für Kfz-Flachsicherungen; 24 V; mit Prüfmöglichkeit; mit Defektanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-1681/1000-413	25
grau	2006-1681/1000-434	25

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	48 V, 30 A
I_N 25 A (30 A) ❸	48 V, 30 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2006-1681/1000-414 2006-1681/1000-435



2-Leiter-Sicherungsklemme für Kfz-Flachsicherungen; 48 V; mit Prüfmöglichkeit; mit Defektanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-1681/1000-414	25
grau	2006-1681/1000-435	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2006-1601	Seite 98

Zubehör; Serie 2006

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2006-1692	100 (25)
grau	2006-1691	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	2006-402	25
3-fach	2006-403	25
4-fach	2006-404	25
5-fach	2006-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2006-433	25
von 1 auf 4	2006-434	25
von 1 auf 5	2006-435	25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2006-115	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	600 V, 15 A
I_N 25 A (30 A)	600 V, 30 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



❶ anschließbar: 0,5 … 10 mm² „e + f";
direkt steckbar: 2,5 … 10 mm² „e" und 2,5 … 6 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Flachsicherungseinsätze sind nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten.
Thermische Überstromschutzschalter sind nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten.
Es werden Überstromschutzschalter der Firma ETA empfohlen.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Sicherungsklemme für Kfz-Flachsicherungen; mit Prüfmöglichkeit; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt. Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-1681	25



Hinweise für den Einsatz von Sicherungsklemmen
Diagramm „Einzelanordnung"



Hinweise für den Einsatz von Sicherungsklemmen
Diagramm „Verbundanordnung"



Hinweise für den Einsatz von Sicherungsklemmen
Die Nennströme der Sicherungseinsätze sind in den internationalen Normen unterschiedlich definiert.
Bedingt durch die unterschiedliche Nennstromdefinition beträgt die empfohlene Dauerbelastbarkeit der Sicherungen gemäß DIN 72581, Teil 3, max. 80 % ihres Nennstromes (bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C).
Hinsichtlich der Produktsicherheit der Anwendungen und der Lebensdauer/Zuverlässigkeit der Sicherungseinsätze ist eine korrekte Auswahl wichtig. Denn nur bei korrekter Auswahl und bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch (d. h. gemäß dem Stand der Technik und der jeweils gültigen Vorschriften sowie den in den Datenblättern spezifizierten Eigenschaften), unter Beachtung des Sicherheitsgrundsatzes (d. h. Menschen, Tiere und Sachwerte vor Gefahren zu schützen), ist eine einwandfreie Funktion der Sicherungseinsätze als Schutzbauelement (Sollbruchstelle) möglich.

Angaben der Kfz-Sicherungshersteller

Derating T_{umg} /°C	%	F_T
– 25	14	0,877
– 20	13	0,885
– 15	12	0,893
– 10	11	0,901
– 5	10	0,909
0	9	0,917
5	8	0,926
10	6	0,943
15	4	0,962
20	2	0,980
23	0	1,000
30	– 2	1,020
35	– 4	1,042
40	– 6	1,064
45	– 8	1,087
50	– 10	1,111
55	– 13	1,149
60	– 16	1,190
65	– 19	1,235
70	– 22	1,282

Im Hinblick auf die spezifischen Verhältnisse der jeweils vorliegenden Anwendung (Produktsicherheit) ist es generell erforderlich, den Sicherungseinsatz im zu schützenden Gerät unter Normal- und Fehlerbedingungen zu prüfen!

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter TOPJOB® S; für Sicherungseinsatz 5 x 20 mm, 5 x 30 mm und ¼" x 1¼"

6 (10) mm²; Serie 2006

1

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 15 A
I_N 10 A	600 V, 15 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	30 V, 15 A
I_N 10 A	30 V, 15 A
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



❶ anschließbar: 0,5 … 10 mm² „e + f";
direkt steckbar: 2,5 … 10 mm² „e" und 2,5 … 6 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-1611	25

für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm

grau	2006-1621	25

für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"

grau	2006-1631	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang	2006-1601	Seite 98

2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; grau; mit Defektanzeige durch LED
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA

für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm

	Bestellnr.	VPE
12 … 30 V	2006-1611/1000-541	25
30 … 65 V	2006-1611/1000-542	25
120 V	2006-1611/1000-867	25
230 V	2006-1611/1000-836	25

für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm

12 … 30 V	2006-1621/1000-541	25
30 … 65 V	2006-1621/1000-542	25
120 V	2006-1621/1000-867	25
230 V	2006-1621/1000-836	25
380 … 500 V	2006-1621/1000-859	25

für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"

12 … 30 V	2006-1631/1000-541	25
30 … 65 V	2006-1631/1000-542	25
120 V	2006-1631/1000-867	25
230 V	2006-1631/1000-836	25
380 … 500 V	2006-1631/1000-859	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang	2006-1601	Seite 98



Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter
Sicherungshalter in Endposition ausschwenken.



Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter
Sicherungswechsel:
Abklappen des Verschlussdeckels

Zubehör; Serie 2006

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2006-1692	100 (25)
grau	2006-1691	100 (25)

Endplatte für Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange	2006-992	100 (25)
grau	2006-991	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	2006-402	25
3-fach	2006-403	25
4-fach	2006-404	25
5-fach	2006-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2006-433	25
von 1 auf 4	2006-434	25
von 1 auf 5	2006-435	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2006-405/011-000	25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2006-115	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter TOPJOB® S; für Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"

6 (10) mm²; Serie 2006

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 15 A
I_N 10 A	600 V, 15 A
Klemmenbreite 10,4 mm / 0.409 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter und Abschlussplatte; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-1631/099-000	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2006-1601	Seite 98

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	30 V, 15 A
I_N 10 A	30 V, 15 A
Klemmenbreite 10,4 mm / 0.409 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter und Abschlussplatte; grau; mit Defektanzeige durch LED
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA

für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"

	Bestellnr.	VPE
12 … 30 V	2006-1631/1099-541	25
30 … 65 V	2006-1631/1099-542	25
120 V	2006-1631/1099-867	25
230 V	2006-1631/1099-836	25
380 … 500 V	2006-1631/1099-859	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2006-1601	Seite 98

❶ anschließbar: 0,5 … 10 mm² „e + f";
direkt steckbar: 2,5 … 10 mm² „e" und 2,5 … 6 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 155
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Schwenkbarer Sicherungshalter mit Köcher für Ersatzsicherung

Zubehör; Serie 2006

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Endplatte für Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange	2006-992	100 (25)	
grau	2006-991	100 (25)	

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25	
von 1 auf 5	2002-435	25	
von 1 auf 7	2002-437	25	
von 1 auf 9	2002-439	25	

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2006-115	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

G-Sicherungseinsätze

Serie Bestellnr.		Überlastschutz und Kurzschlussschutz		Ausschließlich Kurzschlussschutz	
		Einzel-anordnung	Verbund-anordnung	Einzel-anordnung	Verbund-anordnung
		Sicherungsklemmen			
2006-1611	7,5	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2006-1621	7,5	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2006-1631	7,5	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2006-1631 /099-...	10,4	2,5 W	2,5 W	2,5 W	2,5 W
2006-1631 /1099-...	10,4	2,5 W	2,5 W	2,5 W	2,5 W

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsätzen ist darauf zu achten, dass die folgend aufgeführte max. Verlustleistung nicht überschritten wird. Sie wird gemäß IEC bzw. EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach Anwendung und Einbauweise sind die Erwärmungsverhältnisse der Klemme zu prüfen. Für die Sicherungseinsätze stellen höhere Umgebungstemperaturen eine zusätzliche Belastung dar. In solchen Anwendungsfällen muss daher gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms berücksichtigt werden. Nähere Angaben hierzu machen die Sicherungshersteller.

Trenn- und Messklemme sowie konturengleiche Durchgangs- und Basisklemme TOPJOB® S
6 (10) mm²; Serie 2006

1

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
AC/DC 1000 V / DC 1500 V/12 kV/3 ❷	
I_N 30 A 600 V, 30 A; 1000 V, 30 A	
Klemmenbreite 15 mm / 0.591 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-8671	12
blau	2006-8674	12

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
AC/DC 1000 V / DC 1500 V/12 kV/3 ❷	
I_N 30 A 600 V, 30 A; 1000 V, 30 A	
Klemmenbreite 15 mm / 0.591 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2-Leiter-Basisklemme; mit Prüfmöglichkeit

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-8661	12
blau	2006-8664	12

Zubehör; artikelspezifisch

Trennstecker für Basisklemmen; zur Verwendung der Basisklemme als Trennklemme

orange 2006-8401 48 (12)

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
AC/DC 1000 V / DC 1500 V/12 kV/3 ❷	
I_N 30 A 600 V, 30 A; 1000 V, 30 A	
Klemmenbreite 15 mm / 0.591 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Prüfmöglichkeit; konturengleich zu 2-Leiter-Trennklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-8601	12
blau	2006-8604	12

Zubehör; Serie 2006

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2006-8692	48 (12)
grau	2006-8691	48 (12)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb 2006-115 100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2006-433	25
von 1 auf 5	2006-435	25

Verschlusskappe; für Leitereinführung und Betätigungsöffnung

grau 2006-191 25

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß 2009-115 1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

❶ anschließbar: 0,5 … 10 mm² „e + f";
direkt steckbar: 2,5 … 10 mm² „e" und 2,5 … 6 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ AC/DC 1000 V = Bemessungsspannung
DC 1500 V
12 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Warnabdeckung muss bei Verwendung vereinzelt werden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Die Trennklemmen 2006-8671 und 2006-8661 wurden für den Einsatz in Photovoltaik- und Windkraftanlagen entwickelt, wo Spannungen größer 1.000 V gemäß IEC und größer 600 V gemäß UL gefordert sind, z. B. in Generatorenanschlusskästen.

- Für hohe Einsatzspannungen bei Anwendungen im Bereich regenerativer Energien
- **Trennklemmen mit zwei alternativen Trennmöglichkeiten:**
  mit orangem Trennmesser (2006-8671)
  mit orangem Trennstecker (2006-8661)
- Diese Klemmen der Serie 2006 sind für DC 1.500 V IEC bzw. 1.000 V UL und 30 A zugelassen.
- Bei einer Klemmenbreite von 15 mm beträgt der maximal anschließbare Querschnitt bei ein- und feindrähtigen Leitern 10 mm² (8 AWG) und bei Verwendung von Aderendhülsen 6 mm² (10 AWG).
- Ausgestattet mit 2 Prüföffnungen
- Kombinierbar mit konturengleicher Durchgangsklemme sowie mit allen anderen Klemmen der Familie TOPJOB® S



Trenn- und Messklemme mit Trennmesser (2006-8671) in Trennposition


Trennstecker (2006-8401) in Basisklemme in Funktionsstellung gesteckt


Trennstecker (2006-8401) in Basisklemme in Parkstellung gesteckt

Mit den Kammbrückern von 1 auf 3 (2006-433) und von 1 auf 5 (2006-435) kann die Klemme (Klemmenbreite 15 mm) gebrückt werden.


Verschlusskappe (2006-191) ist in die nicht benötigte Klemmstelle eingerastet.



Auf beiden Seiten der Klemme befinden sich Prüföffnungen zum direkten Messen.

Auf beiden Seiten der Klemme befinden sich Prüföffnungen zum direkten Messen.



Alternativ kann auch mit Steckverbindern (2006-511) von Klemme 1 auf 2 gemessen werden. Aufgrund der Klemmenbreite von 15 mm sind zusätzlich Blindmodule (2006-549) zu verwenden.

Stromwandlerklemmen TOPJOB® S, 2007-8821 (orangefarbener Trennhebel)







Die Stromwandlerklemme bzw. Trenn- und Messklemme (2007-8821) wurde für den Einsatz in Stromwandlerschaltungen entwickelt.

Der Stromwandler wird dazu mit dem Trennhebel über den eingelegten Schaltungsbrücker zunächst kurzgeschlossen (Schaltungsbrücker einlegen, Trennhebel von Betriebsstellung I auf Kurzschlussstellung II schieben, Kurzschluss auslösen). Erst nach kompletter Trennung der Stromkreise (Trennhebel in Messstellung III) kann ein Messgerät an der Prüfbuchse auf der Zählerseite angeschlossen werden.

Vorteile:

- Mit oben liegendem Schaltungsbrückerschacht für den Wandlerkurzschluss
- Intuitive und komfortable Bedienung sowie genaue Anzeige des Schaltzustandes
- Hohe Funktionalität bei geringen Abmessungen von nur 99,6 mm Länge und 8 mm Breite
- Alle Klemmen der Serie 2007 sind für 30 A/500 V IEC und 300 V UL ausgelegt.
- Bei einer Klemmenbreite von 8 mm beträgt der maximal anschließbare Querschnitt bei ein- und feindrähtigen Leitern 10 mm² (8 AWG) und bei Verwendung von Aderendhülsen 6 mm² (10 AWG).
- Berührungssichere Prüfbuchsen für Prüfstecker Ø 4 mm auf der Wandler- und Zählerseite
- Kombinierbar mit konturengleichen Durchgangs- und Schutzleiterklemmen

Kurzschluss für Stromwandler-Prüfschaltungen vorbereiten.

Isolierte, berührungsgeschützte Schaltungsbrücker in den Schaltungsbrückerschacht einstecken.

Durch Verwendung von Verriegelungskappen oder -profilen wird eine gleichzeitige Betätigung von Trennhebeln nebeneinander liegender Klemmen vereinfacht.

Durchführung einer Strom- und Spannungswandlerschaltung TOPJOB® S

Trennhebel in Betriebsstellung I
Benötigte Klemmen:
2 x Trenn- und Messklemme (2007-8821)
1 x Schaltungsbrücker, orange (2007-8442)
optional mit Verriegelungskappen oder -profilen



Das Messgerät ist in Betriebsstellung am Wandler angeschlossen, der Schaltungsbrücker eingesteckt und der Trennhebel in Betriebsstellung I.

Trennhebel in Kurzschlussstellung II



Das Messgerät ist noch nicht vom Wandler getrennt, der Trennhebel in Kurzschlussstellung II hat den Schaltungsbrücker jedoch bereits voreilend aktiviert und den Wandler sicher kurzgeschlossen.

Messung durchführen, Trennhebel in Messstellung III/ Teststrommessung



Das Messgerät ist elektrisch vom Wandler getrennt. Im Bedarfsfall kann am Messgerät eine Fremdspannung über die Prüfbuchse eingespeist werden.

Messwertprüfung durchführen, unter Verwendung beider Prüfbuchsen
Klemme 1: Trennhebel in Betriebsstellung I
Klemme 2: Trennhebel in Messstellung III



Messwertprüfung: Erst das Referenzamperemeter (A) in die Prüfbuchse stecken, anschließend den Trennhebel umlegen und in Messstellung III (Teststrommessung) bringen.

Beispiele für Stromwandlerschaltungen TOPJOB® S

Messsatz für 3-phasigen Stromwandler
Benötigte Klemmen:
- 6 x Trenn- und Messklemme (2007-8821)
- 3 x Schaltungsbrücker, orange (2007-8442)
- weiterhin Verriegelungsprofile, Verriegelungskappen, Schaltsperren



Je 2 Trennhebel sind wahlweise über die Verriegelungskappe oder das Verriegelungsprofi miteinander verbunden. Nach dem Lösen der Verriegelung ist auch eine Messwertprüfung möglich.

Messsatz für 3-phasigen Stromwandler, mit Sternpunkt
Benötigte Klemmen:
- 6 x Trenn- und Messklemme (2007-8821)
- 1 x Schaltungsbrücker, orange (2007-8446)
- 1 x Brücker, orange (282-433)
- Weiterhin Verriegelungsprofile, Verriegelungskappen, Schaltsperren



Alle 6 Trennhebel sind über die Verriegelungskappe oder das Verriegelungsprofil miteinander verbunden.

Spannungswandlerklemmen TOPJOB® S, 2007-8811 (lichtgrauer Trennhebel)



Die Spannungswandlerklemme bzw. Trenn- und Messklemme (2007-8811) wurde für den Einsatz in Spannungswandlerschaltungen entwickelt.

Der Spannungswandler wird dazu vom Stromkreis getrennt (von Betriebsstellung auf Messstellung). Erst nach kompletter Trennung (Messstellung) kann ein Messgerät an der Prüfbuchse auf der Zählerseite angeschlossen werden.

Vorteile:

- Für Spannungswandlerschaltungen (daher kein Schaltungsbrückerschacht wie bei der Stromwandlerklemme 2007-8821)
- Intuitive und komfortable Bedienung sowie genaue Anzeige des Schaltzustandes
- Hohe Funktionalität bei geringen Abmessungen von nur 99,6 mm Länge und 8 mm Breite
- Alle Klemmen der Serie 2007 sind für 30 A/500 V IEC und 300 V UL ausgelegt.
- Bei einer Klemmenbreite von 8 mm beträgt der maximal anschließbare Querschnitt bei ein- und feindrähtigen Leitern 10 mm² (8 AWG) und bei Verwendung von Aderendhülsen 6 mm² (10 AWG).
- Berührungssichere Prüfbuchsen für Prüfstecker Ø 4 mm auf der Wandler- und Zählerseite
- Kombinierbar mit konturengleichen Durchgangs- und Schutzleiterklemmen

Beispiel für Spannungswandlerprüfung
Messsatz für 1-phasige Spannungswandlerprüfung
Benötigte Klemmen:

- 1 x Trenn- und Messklemme (2007-8811)
- 1 x Durchgangsklemme (2007-8801)
- 1 x Abschlussplatte, orange (2007-8892)
- Weiterhin Verriegelungskappe, Schaltsperre



Spannungswandler vom Stromkreis trennen: Trennhebel von der Betriebsstellung auf Messstellung schieben. Spannungsmessung: Nach kompletter Trennung (Messstellung) kann ein Messgerät an der Prüfbuchse auf der Zählerseite angeschlossen werden.

Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem oder Beschriftungsstreifen



Zusätzliche Brückung auf der Wandlerseite

Die auf den Trennhebel aufrastbare Klarsichtabdeckung (Verriegelungskappe) ermöglicht ein mehrpoliges Schalten.

Trenn- und Messklemme, Durchgangs- und Schutzleiterklemme TOPJOB® S; für Strom- und Spannungswandlerschaltungen

6 mm²; Serie 2007

1

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 30 A
I_N 30 A	
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2-Leiter-Trenn- und Messklemme; z. B. für Stromwandlerschaltungen; mit Aufnahme für Schaltungsbrücker; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2007-8821	20

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 30 A
I_N 30 A	
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2-Leiter-Trenn- und Messklemme; z. B. für Spannungswandlerschaltungen; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2007-8811	20

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 30 A
I_N 30 A	
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit berührungssicherer Prüfbuchse; für Prüfstecker Ø 4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2007-8801	20
blau	2007-8804	20

Zubehör; artikelspezifisch

Brücker; isoliert; I_N 30 A; orange

2-fach	2007-8442	50 (10)
3-fach	2007-8443	50 (10)
4-fach	2007-8444	50 (10)
5-fach	2007-8445	50 (10)
6-fach	2007-8446	50 (10)
7-fach	2007-8447	50 (10)
8-fach	2007-8448	50 (10)

Zubehör; Serie 2007

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombiermöglichkeit

orange	2007-8892	50 (10)
grau	2007-8891	50 (10)

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; mit Plombiermöglichkeit

orange	2007-8894	50 (10)
grau	2007-8893	50 (10)

Schaltsperre; für Trennhebel

gelb	2007-8899	100 (20)

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; transparent

1-polig	282-881	50 (10)
2-polig	282-882	50 (10)
3-polig	282-883	50 (10)
4-polig	282-884	50 (10)
5-polig	282-885	50 (10)
6-polig	282-886	50 (10)
7-polig	282-887	50 (10)
8-polig	282-888	50 (10)

Brücker; isoliert; I_N 30 A; orange

2-fach	282-432	50 (10)
3-fach	282-433	50 (10)
4-fach	282-434	50 (10)
5-fach	282-435	50 (10)
6-fach	282-436	50 (10)
7-fach	282-437	50 (10)
8-fach	282-438	50 (10)
9-fach	282-439	50 (10)
10-fach	282-440	50 (10)

Brücker mit Sicherungsklappe; isoliert; I_N 30 A; orange

2-fach	282-432/100-000	50 (10
3-fach	282-433/100-000	50 (10
4-fach	282-434/100-000	50 (10

Verriegelungsprofil; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 1 m lang

transparent	210-254	1

Brücker; isoliert; I_N 30 A; orange

1-3-5	282-435/011-000	50 (10
1-4-5	282-435/301-000	50 (10
1-3-4-5	282-435/300-000	50 (10
1-2-4-6	282-436/301-000	50 (10
1-4-6	282-436/304-000	50 (10
1-3-5-7	282-437/011-000	50 (10
1-4-7	282-437/012-000	50 (10
1-2-5-8	282-438/300-000	50 (10
1-4-7-8	282-438/301-000	50 (10
1-3-5-7-9	282-439/011-000	50 (10

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2006-115	100 (25)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❶	20 … 8 AWG

Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch

13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch

❶ anschließbar: 0,5 … 10 mm² „e + f";
direkt steckbar: 2,5 … 10 mm² „e" und 2,5 … 6 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem oder Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit berührungssicherer Prüfbuchse; für Prüfstecker Ø 4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	2007-8807	20



Die Schaltsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Betätigen des Trennhebels.

Die Schaltsperre ist in beiden Schaltstellungen einrastbar.

WMB-Beschriftungskarte; 10 Streifen à 10 Schilder/ Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm; gelb

k/l (50x)	794-5553/000-002	5

WMB-Beschriftungskarte; 10 Streifen à 10 Schilder/ Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm; blau

U/V (50x)	794-5554/000-006	5

Verriegelungsprofil, zum mechanischen Koppeln mehrerer Trennhebel miteinander, erlaubt mehrpoliges Schalten.

Plombiermöglichkeit der Trennhebel in Betriebsstellung I, in Verbindung mit Abschluss- und Trennplatte (2007-8893 oder 2007-8894)

Anschlussklemmenblock TOPJOB® S; für Strom- und Spannungswandler
6 (10) mm²; Serie 2007

1



Bestellnr. für 2007-8873 Bezeichnung	Menge
249-117 Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit	2
282-882 Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 2-polig	3
282-884 Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 4-polig	1
2007-8442 Schaltungsbrücker; isoliert; 2-fach	3
2007-8807 2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit berührungssicherer Prüfbuchse; für Prüfstecker Ø 4 mm	1
2007-8811 2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm	4
2007-8821 2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm	6
2007-8892 Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombiermöglichkeit	2
2009-115 WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm	21 Schilder
282-435/011-000 Brücker; isoliert; 1-3-5	1
Blockbreite inkl. Endklammer 11,2 cm	



3-Phasen-Leistungsmessmodul Serie 750

Anschlussklemmenblock für Strom- und Spannungswandler Serie 2007

Stromwandler Serie 855

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Bestellnr. für 2007-8876 Bezeichnung	Menge
249-117 Schraubenlose Endklammer; 10 mm breit	2
282-369 Sammelträger für Brücker; für Tragschiene 35; für Brücker der quer schaltbaren Klemme 282-811 und längs schaltbaren Trennklemme 282-821	1
282-882 Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 2-polig	3
2007-8442 Schaltungsbrücker; isoliert; 2-fach	3
2007-8821 2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm	6
2007-8892 Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombiermöglichkeit	1
2009-115 WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm	12 Schilder
282-435/011-000 Brücker; isoliert; 1-3-5	1
Blockbreite inkl. Endklammer 8,5 cm	

Sicherungsstecker TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm²
Serie 2004

1

Technische Daten
250 V / I_N 6,3 A
Steckerbreite 6,1 mm / 0.24 inch



Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2004-911	50

Technische Daten
250 V / I_N 6,3 A
Steckerbreite 6,1 mm / 0.24 inch



Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Leuchtanzeige; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA

	Bestellnr.	VPE
12 … 30 V	2004-911/1000-541	50
30 … 65 V	2004-911/1000-542	50
120 V	2004-911/1000-867	50
230 V	2004-911/1000-836	50

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Sicherungsstecker

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Endplatte für Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange	2002-992	100 (25)
grau	2002-991	100 (25)

Kurzschlussbrücke; 5 x 20 mm; zur Verwendung des Sicherungssteckers als Trennstecker

I_N 6,3 A	281-503	250 (25)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Zubehör; für Sicherungsstecker

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1661	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1692	100 (25)
grau	2002-1691	100 (25)

3-Leiter-Basisklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1761	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1792	100 (25)
grau	2002-1791	100 (25)

4-Leiter-Basisklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1861	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1892	100 (25)
grau	2002-1891	100 (25)

2-Leiter-Basisklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1961	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1992	100 (25)
grau	2002-1991	100 (25)

Doppelstock-Basisklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

L/L	2002-2961	50

Doppelstock-Basisklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

L/N	2002-2963	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-2992	100 (25)
grau	2002-2991	100 (25)

Trennstecker für Basisklemmen; zur Verwendung der Basisklemme als Trennklemme

orange	2002-401	100 (25)

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Sicherungsstecker TOPJOB® S auf Basisklemmen, 2,5 (4) mm²
Technische Angaben



Maßangaben für Sicherungsstecker:
❶ 66,1 mm / 2.62 inch für 2002-1661
❷ 76,8 mm / 3.02 inch für 2002-1761
❸ 87,5 mm / 3.45 inch für 2002-1861
❹ 72,9 mm / 2.87 inch für 2002-1961
❺ bei gestecktem Sicherungsstecker

Die Absicherung von Steuerkreisen mit Sicherungssteckern auf Reihenklemmen und damit die Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene bietet dem Anwender vielfältige Vorteile:
- Kein zusätzlicher Montage- und Verdrahtungsaufwand
- Keine Berührungsgefahr spannungsführender Teile beim Ziehen des Steckers
- Der Stecker ist zum Auswechseln einer defekten Sicherung von der Basisklemme getrennt; dadurch ist ein gefahrloses Auswechseln der Sicherung außerhalb der Anlage möglich.
- Der Sicherungsstecker kann bei Wartungsarbeiten vom Revisionspersonal mitgeführt werden.
- Kein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
- Blitzschneller Sicherungswechsel durch vorbereiteten „Ersatzstecker"

Folgende Merkmale des Sicherungssteckers sorgen für eine schnelle und sichere Anwendung:
- Die Leuchtanzeige (LED) zeigt eine durchgebrannte Sicherung an.
- Beschriftungsmöglichkeit am Sicherungsstecker für eindeutige Zuordnung zur Basisklemme
- Zwei Prüföffnungen mit Tippprüfkontakten
- Hohe Packungsdichte bei nur 5,2mm-Klemmen- bzw. 6,1mm-Steckerbreite
- Mit Kurzschlussbrücke auch als Trennstecker verwendbar

G-Sicherungseinsätze 5 x 20

Serie Bestellnr.	Überlastschutz und Kurzschlussschutz		Ausschließlich Kurzschlussschutz	
	Einzel-anordnung	Verbund-anordnung	Einzel-anordnung	Verbund-anordnung
	Sicherungsklemmen			
2004-911 2004-911/….-….	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsätzen ist darauf zu achten, dass die folgend aufgeführte max. Verlustleistung nicht überschritten wird. Sie wird gemäß IEC bzw. EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach Anwendung und Einbauweise sind die Erwärmungsverhältnisse der Klemme zu prüfen. Für die Sicherungseinsätze stellen höhere Umgebungstemperaturen eine zusätzliche Belastung dar. In solchen Anwendungsfällen muss daher gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms berücksichtigt werden. Nähere Angaben hierzu machen die Sicherungshersteller.



offene Klemmenseite links

Bitte beachten:
Sollen die Basisklemmen mit Sicherungsstecker direkt nebeneinander angereiht werden, so ist die größere Breite der Sicherungsstecker (6,1 mm) gegenüber den Basisklemmen (5,2 mm) durch Zwischenplatten (1 mm) auszugleichen.

Sicherungsstecker TOPJOB® S auf Basisklemme, 6 (10) mm²
Serie 2006

Technische Daten
800 V / I_N 10 A
Steckerbreite 7,4 mm / 0.291 inch



Sicherungsstecker mit Lasche
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-911	25

für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-921	25

für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-931	25

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2006-1692	100 (25)
grau	2006-1691	100 (25)

Endplatte für Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange	2006-992	100 (25)
grau	2006-991	100 (25)

2-Leiter-Basisklemme;
0,5 … 6 (10) mm² / 20 … 8 AWG
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch

grau	2006-1661	25
blau	2006-1664	25

Technische Daten
800 V / I_N 10 A
Steckerbreite 7,4 mm / 0.291 inch



Sicherungsstecker mit Lasche; mit Leuchtanzeige; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA

für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm

	Bestellnr.	VPE
12 … 30 V	2006-911/1000-541	25
30 … 65 V	2006-911/1000-542	25
120 V	2006-911/1000-867	25
230 V	2006-911/1000-836	25

für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm

	Bestellnr.	VPE
12 … 30 V	2006-921/1000-541	25
30 … 65 V	2006-921/1000-542	25
120 V	2006-921/1000-867	25
230 V	2006-921/1000-836	25
380 … 500 V	2006-921/1000-859	25

für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"

	Bestellnr.	VPE
12 … 30 V	2006-931/1000-541	25
30 … 65 V	2006-931/1000-542	25
120 V	2006-931/1000-867	25
230 V	2006-931/1000-836	25
380 … 500 V	2006-931/1000-859	25

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2006-1692	100 (25)
grau	2006-1691	100 (25)

Kurzschlussbrücke; 5 x 20 mm; zur Verwendung des Sicherungssteckers als Trennstecker

I_N 6,3 A	281-503	250 (25)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Technische Daten
800 V / I_N 10 A
Steckerbreite 10,4 mm / 0.409 inch



Sicherungsstecker mit Lasche
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2006-931/099-000	25

Zubehör; artikelspezifisch

Distanzplatte; 2,9 mm dick

orange	2006-1696	100 (25)
grau	2006-1695	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

Zubehör; für Sicherungsstecker

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Technische Daten

800 V / I_N 10 A

Steckerbreite 10,4 mm / 0.409 inch



Sicherungsstecker mit Lasche; mit Leuchtanzeige; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 2 mA

für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"

	Bestellnr.	VPE
◯ 12 … 30 V	2006-931/1099-541	25
◯ 30 … 65 V	2006-931/1099-542	25
◯ 120 V	2006-931/1099-867	25
◯ 230 V	2006-931/1099-836	25
◯ 380 … 500 V	2006-931/1099-859	25

Zubehör; artikelspezifisch

Distanzplatte; 2,9 mm dick

orange	2006-1696	100 (25)
grau	2006-1695	100 (25)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

G-Sicherungseinsätze

Serie Bestellnr.		Überlastschutz und Kurzschlussschutz		Ausschließlich Kurzschlussschutz	
		Einzel-anordnung	Verbund-anordnung	Einzel-anordnung	Verbund-anordnung
		Sicherungsklemmen			
2006-911	7,5	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2006-921	7,5	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2006-931	7,5	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W
2006-931 /099-...	10,4	2,5 W	2,5 W	2,5 W	2,5 W
2006-931 /1099-...	10,4	2,5 W	2,5 W	2,5 W	2,5 W

Die Absicherung von Steuerkreisen mit Sicherungssteckern auf Reihenklemmen und damit die Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene bietet dem Anwender vielfältige Vorteile:

- Kein zusätzlicher Montage- und Verdrahtungsaufwand
- Keine Berührungsgefahr spannungsführender Teile beim Ziehen des Steckers
- Der Stecker ist zum Auswechseln einer defekten Sicherung von der Basisklemme getrennt; dadurch ist ein gefahrloses Auswechseln der Sicherung außerhalb der Anlage möglich.
- Der Sicherungsstecker kann bei Wartungsarbeiten vom Revisionspersonal mitgeführt werden.
- Kein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
- Blitzschneller Sicherungswechsel durch vorbereiteten „Ersatzstecker"

Folgende Merkmale des Sicherungssteckers sorgen für eine schnelle und sichere Anwendung:

- Die Leuchtanzeige (LED) zeigt eine durchgebrannte Sicherung an.
- Kennzeichnungsmöglichkeit am Sicherungsstecker für eindeutige Zuordnung zur Basisklemme
- Zwei Prüföffnungen mit Tippprüfkontakten
- Hohe Packungsdichte bei nur 7,5mm-Klemmen- bzw. 7,4(10,4)mm-Steckerbreite
- Mit Kurzschlussbrücke auch als Trennstecker verwendbar



Maßangaben für Sicherungsstecker

Schwenkbarer Sicherungshalter mit Köcher für Ersatzsicherung



Die Endplatte stellt sicher, dass die Sicherung erst entnommen werden kann, wenn der Sicherungsstecker gezogen ist.



offene Klemmenseite links



offene Klemmenseite links

Bitte beim Einsatz der 10,4 mm breiten Stecker beachten: Sollen die Basisklemmen mit Sicherungsstecker direkt nebeneinander angereiht werden, so ist die größere Breite der Sicherungsstecker (10,4 mm) gegenüber den Basisklemmen (7,5 mm) durch Distanzplatten (2,9 mm) auszugleichen.

Initiatorenklemmen und Aktorenklemmen TOPJOB® S
Serie 2000
Systembeschreibung und Handhabung



Brücken: Signalebene
Brücken der Signalebene mit Kammbrückern (Serie 2000); Ausführungen mit einer LED nur in einer Brückerspur brückbar!
Prüfadapter sind in allen Brückerspuren verwendbar!

Oberste Ebene: zwei voneinander getrennte Signaldurchgänge



Brücken: Potentialebene
Brücken der Potentialebenen mit Kammbrückern der Serie 2000

Einspeisung
Konturengleiche, orangefarbene Einspeiseklemme mit Einspeisemöglichkeit von Steuerschrankseite und Sensorseite aus



Klemmenblock mit 4-Leiter-Initiatoren- und 3-Leiter-Aktorenklemmen



Beschriftung
Beschriftungsstreifen (2009-110), oben oder seitlich beschriftbar



Beschriftung
WMB-Beschriftungschilder 3,5 mm (793-35xx), oben oder seitlich beschriftbar, zusätzliche Beschriftungsmöglichkeit über Beschriftungsadapter



3-Leiter-Initiatoren-LED-Klemme mit angeschlossenem Initiator

Brücken: Potentialebene
Endloses Brücken in den Potentialebenen mit Kammbrückern gerader Polzahlen (Serie 2000)

Potentialebenen: zwei Brückungsmöglichkeiten nebeneinander in einer Stromschiene



4-Leiter-Initiatorenklemme mit PE-Kontakt



Oberste Ebene: zwei voneinander getrennte Signaldurchgänge, in der Teilungsbreite 3,5 mm, mit doppelter Brückerspur
Untere Ebenen: zwei miteinander verbundene Potentialklemmstellen, mit einfacher Brückerspur, in beide Richtungen brückbar

Brücken von PE
Bei Initiatoren-/Aktorenklemmen ohne PE-Kontaktierung zur Tragschiene kann die PE-Verbindung über die Brückung zur Klemme mit PE-Fuß erfolgen.



Prüfen mit Prüfabgriff (2009-182) (bis max. 42 V)



3-Leiter-Aktoren-LED-Klemme mit angeschlossenem Aktor



Prüfen mit Prüfadapter (2009-174) (bis max. 42 V)

PUSH-IN CAGE CLAMP®

3-Leiter-Initiatorenklemme TOPJOB® S
1 (1,5) mm²; Serie 2000

1

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2000-5311



3-Leiter-Initiatorenklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5311	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2000-5311/1102-950 2000-5311/1101-951



3-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; für PNP-(plus-) schaltende Initiatoren		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5311/1102-950	50

3-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; für NPN-(minus-) schaltende Initiatoren		
grau	2000-5311/1101-951	50



2000-5372/1102-953 2000-5372



3-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED grün; DC 24 V		
Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2000-5372/1102-953	15

3-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V; interne Brückung		
orange	2000-5372	15



2000-5352/1102-953 2000-5352



3-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED grün; DC 24 V; Steuerschrankseite: 2,5 (4) mm²; max. 28 A		
Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2000-5352/1102-953	50

3-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V; Steuerschrankseite: 2,5 (4) mm²; max. 28 A		
orange	2000-5352	50

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm = 7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie ermöglicht das Anschließen von z. B. **zehn** Sensoren mit nur **fünf** Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspeiseklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für 3-Leiter-Klemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für 3-Leiter-Klemmen

grau	2000-5391	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

2-fach	2000-402	25
3-fach	2000-403	25
4-fach	2000-404	25
5-fach	2000-405	25
6-fach	2000-406	25
7-fach	2000-407	25
8-fach	2000-408	25
9-fach	2000-409	25
10-fach	2000-410	25

Farbige Kammbrücker

rot	.../000-005
blau	.../000-006

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2000-433	25
von 1 auf 4	2000-434	25
von 1 auf 5	2000-435	25
von 1 auf 6	2000-436	25
von 1 auf 7	2000-437	25
von 1 auf 8	2000-438	25
von 1 auf 9	2000-439	25
von 1 auf 10	2000-440	25

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2000-121	50 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	793-3501	5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

	210-719	1

4-Leiter-Initiatorenklemme TOPJOB® S

1 (1,5) mm²; Serie 2000

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2000-5417



4-Leiter-Initiatorenklemme; mit PE-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5417	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2000-5417/1102-950 2000-5417/1101-951



4-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; für PNP-(plus-) schaltende Initiatoren; mit PE-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5417/1102-950	50

4-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; für NPN-(minus-) schaltende Initiatoren; mit PE-Anschluss

grau	2000-5417/1101-951	50



2000-5477/1102-953 2000-5477



4-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED grün; DC 24 V; mit PE-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2000-5477/1102-953	15

4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V; interne Brückung; mit PE-Anschluss

orange	2000-5477	15



2000-5457/1102-953 2000-5457



4-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED grün; DC 24 V; mit PE-Anschluss; Steuerschrankseite: 2,5 (4) mm²; max. 28 A

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2000-5457/1102-953	15

4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V; mit PE-Anschluss; Steuerschrankseite: 2,5 (4) mm²; max. 28 A

orange	2000-5457	15

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm = 7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie ermöglicht das Anschließen von z. B. **zehn** Sensoren mit nur **fünf** Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspeiseklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für 4-Leiter-Klemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für 4-Leiter-Klemmen

grau	2000-5491	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

2-fach	2000-402	25
3-fach	2000-403	25
4-fach	2000-404	25
5-fach	2000-405	25
6-fach	2000-406	25
7-fach	2000-407	25
8-fach	2000-408	25
9-fach	2000-409	25
10-fach	2000-410	25

Farbige Kammbrücker

rot	…/000-005
blau	…/000-006
gelbgrün	…/000-018

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2000-433	25
von 1 auf 4	2000-434	25
von 1 auf 5	2000-435	25
von 1 auf 6	2000-436	25
von 1 auf 7	2000-437	25
von 1 auf 8	2000-438	25
von 1 auf 9	2000-439	25
von 1 auf 10	2000-440	25

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2000-121	50 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	793-3501	5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

	210-719	1

3-Leiter-Aktorenklemme TOPJOB® S
1 (1,5) mm²; Serie 2000

1

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2000-5317/102-000 2000-5317/101-000



3-Leiter-Aktorenklemme; für PNP-(plus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5317/102-000	50

3-Leiter-Aktorenklemme; für NPN-(minus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5317/101-000	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2000-5317/1102-950 2000-5317/1101-951



3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; für PNP-(plus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5317/1102-950	50

3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; für NPN-(minus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5317/1101-951	50



2000-5377/102-000 2000-5377/101-000



3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme; max. 250 V; für PNP-(plus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss; interne Brückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2000-5377/102-000	15

3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme; max. 250 V; für NPN-(minus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2000-5377/101-000	15



2000-5357/102-000 2000-5357/101-000



3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme; max. 250 V; Steuerschrankseite: 2,5 (4) mm²; max. 28 A; für PNP-(plus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2000-5357/102-000	15

3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme; max. 250 V; Steuerschrankseite: 2,5 (4) mm²; max. 28 A; für NPN-(minus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2000-5357/101-000	15

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm = 7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie ermöglicht das Anschließen von z. B. **zehn** Sensoren mit nur **fünf** Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspeiseklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für 3-Leiter-Klemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für 3-Leiter-Klemmen

grau	2000-5391	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

2-fach	2000-402	25
3-fach	2000-403	25
4-fach	2000-404	25
5-fach	2000-405	25
6-fach	2000-406	25
7-fach	2000-407	25
8-fach	2000-408	25
9-fach	2000-409	25
10-fach	2000-410	25

Farbige Kammbrücker

rot	…/000-005
blau	…/000-006
gelbgrün	…/000-018

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2000-433	25
von 1 auf 4	2000-434	25
von 1 auf 5	2000-435	25
von 1 auf 6	2000-436	25
von 1 auf 7	2000-437	25
von 1 auf 8	2000-438	25
von 1 auf 9	2000-439	25
von 1 auf 10	2000-440	25

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2000-121	50 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	793-3501	5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

	210-719	1

4-Leiter-Initiatorenklemme und 3-Leiter-Aktorenklemme TOPJOB® S

1 (1,5) mm²; Serie 2000

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

2000-5410



4-Leiter-Initiatorenklemme; mit PE über Kammbrücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5410	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2000-5410/1102-950



4-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; für PNP-(plus-) schaltende Initiatoren; mit PE über Kammbrücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5410/1102-950	50

2000-5410/1101-951



4-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; für NPN-(minus-) schaltende Initiatoren; mit PE über Kammbrücker

grau	2000-5410/1101-951	50



2000-5310/102-000



3-Leiter-Aktorenklemme; für PNP-(plus-)schaltende Aktoren; mit PE über Kammbrücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5310/102-000	50

2000-5310/101-000



3-Leiter-Aktorenklemme; für NPN-(minus-)schaltende Aktoren; mit PE über Kammbrücker

grau	2000-5310/101-000	50



2000-5310/1102-950



3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; für PNP-(plus-)schaltende Aktoren; mit PE über Kammbrücker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2000-5310/1102-950	50

2000-5310/1101-951



3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; für NPN-(minus-)schaltende Aktoren; mit PE über Kammbrücker

grau	2000-5310/1101-951	50

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm = 7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie ermöglicht das Anschließen von z. B. **zehn** Sensoren mit nur **fünf** Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspeiseklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für 4-Leiter-Klemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für 4-Leiter-Klemmen

grau	2000-5491	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

2-fach	2000-402	25
3-fach	2000-403	25
4-fach	2000-404	25
5-fach	2000-405	25
6-fach	2000-406	25
7-fach	2000-407	25
8-fach	2000-408	25
9-fach	2000-409	25
10-fach	2000-410	25

Farbige Kammbrücker

rot	.../000-005
blau	.../000-006
gelbgrün	.../000-018

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2000-433	25
von 1 auf 4	2000-434	25
von 1 auf 5	2000-435	25
von 1 auf 6	2000-436	25
von 1 auf 7	2000-437	25
von 1 auf 8	2000-438	25
von 1 auf 9	2000-439	25
von 1 auf 10	2000-440	25

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2000-121	50 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	793-3501	5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

	210-719	1

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Initiatorenklemmen und Aktorenklemmen TOPJOB® S; mit steckbarer Signalebene Serie 2020

Systembeschreibung und Handhabung



Einzelne Klemmen auf die Tragschiene montieren und anschließend zusammenrasten.

Untereinander verrastete Klemmen werden mit Hilfe eines Betätigungswerkzeugs getrennt und auseinandergeschoben.



Klemmen sind mit Beschriftungsstreifen (2009-110) oder WMB-Beschriftungsschildern, 3,5 mm (793-35xx), oben oder seitlich beschriftbar.



Federleiste am zugentlasteten Leiterbündel herausziehen.





Verriegelungsklinke an die gewünschte Position schieben.

Prüfen mit Prüfabgriff (2009-182) oder Prüfadapter (2009-174) (bis max. 42 V)

Kodierstift in gewünschte Kodieröffnung der Klemme einführen und abdrehen.



Kodiernase mittels Schneidwerkzeug entfernen.

3-Leiter-Initiatorenklemme TOPJOB® S; mit steckbarer Signalebene
1 (1,5) mm²; Serie 2020

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2020-5311



3-Leiter-Initiatorenklemme; mit steckbarer Signalebene

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2020-5311	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2020-5311/1102-950



3-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; für PNP-(plus-) schaltende Initiatoren; mit steckbarer Signalebene

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2020-5311/1102-950	50

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet. Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.



2020-5372/1102-953



3-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED grün; DC 24 V; mit steckbarer Signalebene

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2020-5372/1102-953	15



2020-5372



3-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V; interne Brückung; mit steckbarer Signalebene

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2020-5372	50

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f"; direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e" und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm" Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm = 7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie ermöglicht das Anschließen von z. B. **zehn** Sensoren mit nur **fünf** Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspeiseklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für 3-Leiter-Klemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für 3-Leiter-Klemmen

grau	2020-5391	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

2-fach	2000-402	25
3-fach	2000-403	25
4-fach	2000-404	25
5-fach	2000-405	25
6-fach	2000-406	25
7-fach	2000-407	25
8-fach	2000-408	25
9-fach	2000-409	25
10-fach	2000-410	25

Farbige Kammbrücker

rot	.../000-005
blau	.../000-006

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2000-433	25
von 1 auf 4	2000-434	25
von 1 auf 5	2000-435	25
von 1 auf 6	2000-436	25
von 1 auf 7	2000-437	25
von 1 auf 8	2000-438	25
von 1 auf 9	2000-439	25
von 1 auf 10	2000-440	25

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2020-100	100 (25)

1-Leiter-Federleiste

grau	2020-102	100

2-Leiter-Federleiste

grau	2020-202	100

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

4-Leiter-Initiatorenklemme TOPJOB® S; mit steckbarer Signalebene
1 (1,5) mm²; Serie 2020

1

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2020-5417



4-Leiter-Initiatorenklemme; mit PE-Anschluss; mit steckbarer Signalebene		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2020-5417	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2020-5417/1102-950



4-Leiter-Initiatorenklemme; LED gelb; für PNP-(plus-) schaltende Initiatoren; mit PE-Anschluss; mit steckbarer Signalebene		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2020-5417/1102-950	50

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet. Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.



2020-5477/1102-953



4-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED grün; DC 24 V; mit PE-Anschluss; mit steckbarer Signalebene		
Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2020-5477/1102-953	15



2020-5477



4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; max. 250 V; interne Brückung; mit PE-Anschluss; mit steckbarer Signalebene		
Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2020-5477	50

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm = 7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie ermöglicht das Anschließen von z. B. **zehn** Sensoren mit nur **fünf** Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspeiseklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für 4-Leiter-Klemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für 4-Leiter-Klemmen

grau	2020-5491	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

2-fach	2000-402	25
3-fach	2000-403	25
4-fach	2000-404	25
5-fach	2000-405	25
6-fach	2000-406	25
7-fach	2000-407	25
8-fach	2000-408	25
9-fach	2000-409	25
10-fach	2000-410	25

Farbige Kammbrücker

rot	.../000-005
blau	.../000-006
gelbgrün	.../000-018

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2000-433	25
von 1 auf 4	2000-434	25
von 1 auf 5	2000-435	25
von 1 auf 6	2000-436	25
von 1 auf 7	2000-437	25
von 1 auf 8	2000-438	25
von 1 auf 9	2000-439	25
von 1 auf 10	2000-440	25

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2020-100	100 (25)

1-Leiter-Federleiste

grau	2020-102	100

2-Leiter-Federleiste

grau	2020-202	100

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

3-Leiter-Aktorenklemme TOPJOB® S; mit steckbarer Signalebene
1 (1,5) mm²; Serie 2020

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2020-5317/102-000



3-Leiter-Aktorenklemme; für PNP-(plus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss; mit steckbarer Signalebene

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2020-5317/102-000	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
DC 24 V	DC 24 V
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch ❸	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2020-5317/1102-950



3-Leiter-Aktorenklemme; LED gelb; für PNP-(plus-) schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss; mit steckbarer Signalebene

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2020-5317/1102-950	50

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet. Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.



2020-5377/102-000



3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme; für PNP-(plus-)schaltende Aktoren; mit PE-Anschluss; interne Brückung; mit steckbarer Signalebene

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2020-5377/102-000	15

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f";
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e" und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Teilungsbreite 3,5 mm pro Signal (2 x 3,5 mm = 7 mm)
Hinweis:
Die doppelte Teilungsbreite dieser Klemmenfamilie ermöglicht das Anschließen von z. B. **zehn** Sensoren mit nur **fünf** Initiatorenklemmen zzgl. einer Einspeiseklemme.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für 3-Leiter-Klemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für 3-Leiter-Klemmen

grau	2020-5391	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

2-fach	2000-402	25
3-fach	2000-403	25
4-fach	2000-404	25
5-fach	2000-405	25
6-fach	2000-406	25
7-fach	2000-407	25
8-fach	2000-408	25
9-fach	2000-409	25
10-fach	2000-410	25

Farbige Kammbrücker

rot	…/000-005
blau	…/000-006
gelbgrün	…/000-018

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2000-433	25
von 1 auf 4	2000-434	25
von 1 auf 5	2000-435	25
von 1 auf 6	2000-436	25
von 1 auf 7	2000-437	25
von 1 auf 8	2000-438	25
von 1 auf 9	2000-439	25
von 1 auf 10	2000-440	25

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2020-100	100 (25)

1-Leiter-Federleiste

grau	2020-102	100

2-Leiter-Federleiste

grau	2020-202	100

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Diodenklemme und LED-Klemme TOPJOB® S
1,5 (2,5) mm²; Serie 2001

1

Technische Daten	
0,25 … 1,5 (2,5) mm² ❶	22 … 14 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2001-1211/1000-411 2001-1211/1000-410



2-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2001-1211/1000-411	100
grau	2001-1211/1000-410	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2001-1201	Seite 48

Technische Daten	
0,25 … 1,5 (2,5) mm² ❶	22 … 14 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

2001-1311/1000-411 2001-1311/1000-410



3-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2001-1311/1000-411	100
grau	2001-1311/1000-410	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2001-1301	Seite 48

Technische Daten	
0,25 … 1,5 (2,5) mm² ❶	22 … 14 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2001-1321/1000-434 2001-1321/1000-413



3-Leiter-LED-Klemme; mit roter LED
Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbrückern brückbar!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2001-1321/1000-434	100
grau	2001-1321/1000-413	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2001-1301	Seite 48

2001-1411/1000-411 2001-1411/1000-410



4-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2001-1411/1000-411	100
grau	2001-1411/1000-410	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2001-1401	Seite 48

2001-1411/1000-434 2001-1411/1000-413



4-Leiter-LED-Klemme; mit roter LED
Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbrückern brückbar!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2001-1421/1000-434	100
grau	2001-1421/1000-413	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2001-1401	Seite 48

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Diodenklemmen und LED-Klemmen TOPJOB® S
Schaltungsbeispiele

❶ anschließbar: 0,25 … 2,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,75 … 2,5 mm² „e“ und 0,75 … 1,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2001

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²			
	lichtgrau	**2001-171**	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau			
	2-fach	**2001-402**	25
	3-fach	**2001-403**	25
	4-fach	**2001-404**	25
	5-fach	**2001-405**	25
	6-fach	**2001-406**	25
	7-fach	**2001-407**	25
	8-fach	**2001-408**	25
	9-fach	**2001-409**	25
	10-fach	**2001-410**	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau			
	von 1 auf 3	**2001-433**	25
	von 1 auf 4	**2001-434**	25
	von 1 auf 5	**2001-435**	25
	von 1 auf 6	**2001-436**	25
	von 1 auf 7	**2001-437**	25
	von 1 auf 8	**2001-438**	25
	von 1 auf 9	**2001-439**	25
	von 1 auf 10	**2001-440**	25



Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Diodengatter realisieren:
2001-1211/1000-410 oder 2001-1211/1000-411

Diese Diodenklemmen sind speziell für den individuellen Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen, konzipiert.



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2001-1311/1000-410 oder 2001-1311/1000-411



Zu jedem Stromkreis lässt sich mit den folgenden Klemmen eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
2001-1321/1000-434 oder 2001-1321/1000-413



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2001-1411/1000-410 oder 2001-1411/1000-411



Zu jedem Stromkreis lässt sich mit den folgenden Klemmen eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
2001-1421/1000-434 oder 2001-1421/1000-413

Diodenklemme und LED-Klemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-1211/1000-411 2002-1211/1000-410



2-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1211/1000-411	100
grau	2002-1211/1000-410	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1201	Seite 64

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-1311/1000-411 2002-1311/1000-410



3-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1311/1000-411	100
grau	2002-1311/1000-410	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1301	Seite 64

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-1321/1000-434 2002-1321/1000-413



3-Leiter-LED-Klemme; mit roter LED
Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbrückern brückbar!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1321/1000-434	100
grau	2002-1321/1000-413	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1301	Seite 64

2002-1411/1000-411 2002-1411/1000-410



4-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1411/1000-411	100
grau	2002-1411/1000-410	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1401	Seite 64



2002-1411/1000-434 2002-1411/1000-413



4-Leiter-LED-Klemme; mit roter LED
Achtung: Diese LED-Klemme ist nicht mit Kammbrückern brückbar!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-1421/1000-434	100
grau	2002-1421/1000-413	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-1401	Seite 64

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Diodenklemmen und LED-Klemmen TOPJOB® S
Schaltungsbeispiele

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	**2002-171**	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	**2002-172**	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	**2002-402**	25
3-fach	**2002-403**	25
4-fach	**2002-404**	25
5-fach	**2002-405**	25
6-fach	**2002-406**	25
7-fach	**2002-407**	25
8-fach	**2002-408**	25
9-fach	**2002-409**	25
10-fach	**2002-410**	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	**2002-433**	25
von 1 auf 4	**2002-434**	25
von 1 auf 5	**2002-435**	25
von 1 auf 6	**2002-436**	25
von 1 auf 7	**2002-437**	25
von 1 auf 8	**2002-438**	25
von 1 auf 9	**2002-439**	25
von 1 auf 10	**2002-440**	25



Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Diodengatter realisieren:
2002-1211/1000-410 oder 2002-1211/1000-411

Mit Hilfe der LED-Klemmen können Überwachungsbaugruppen z. B. für Steuer- und Arbeitsstromkreise aufgebaut werden.



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2002-1311/1000-410 oder 2002-1311/1000-411



Zu jedem Stromkreis lässt sich mit den folgenden Klemmen eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
2002-1321/1000-434 oder 2002-1321/1000-413



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2002-1411/1000-410 oder 2002-1411/1000-411



Zu jedem Stromkreis lässt sich mit den folgenden Klemmen eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
2002-1421/1000-434 oder 2002-1421/1000-413

Diodenklemme TOPJOB® S
4 (6) mm²; Serie 2004

1

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	20 … 10 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N5408 – 1,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	



2004-1211/1000-401 2004-1211/1000-400



2-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N5408		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2004-1211/1000-401	50
grau	2004-1211/1000-400	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2004-1201	Seite 54

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	20 … 10 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N5408 – 1,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	



2004-1311/1000-401 2004-1311/1000-400



3-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N5408		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2004-1311/1000-401	50
grau	2004-1311/1000-400	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2004-1301	Seite 54

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	20 … 10 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N5408 – 1,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	



2004-1411/1000-401 2004-1411/1000-400



4-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N5408		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2004-1411/1000-401	50
grau	2004-1411/1000-400	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2004-1401	Seite 54

Diodenklemmen TOPJOB® S
Schaltungsbeispiele

❶ anschließbar: 0,5 … 6 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1,5 … 6 mm² „e" und 1,5 … 4 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2004

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²			
	lichtgrau	**2004-171**	200 (25)
Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²			
	dunkelgrau	**2004-172**	200 (25)
Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau			
	2-fach	**2004-402**	25
	3-fach	**2004-403**	25
	4-fach	**2004-404**	25
	5-fach	**2004-405**	25
	6-fach	**2004-406**	25
	7-fach	**2004-407**	25
	8-fach	**2004-408**	25
	9-fach	**2004-409**	25
	10-fach	**2004-410**	25
Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau			
	von 1 auf 3	**2004-433**	25
	von 1 auf 4	**2004-434**	25
	von 1 auf 5	**2004-435**	25
	von 1 auf 6	**2004-436**	25
	von 1 auf 7	**2004-437**	25
	von 1 auf 8	**2004-438**	25
	von 1 auf 9	**2004-439**	25
	von 1 auf 10	**2004-440**	25
Drahtkettenbrücke; 50 Anschlüsse; isoliert; I_N 8 A			
	schwarz	**210-103**	5
Drahtkettenbrücke; 50 Anschlüsse; isoliert; I_N 8 A			
	blau	**210-123**	5



Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Diodengatter realisieren:
2004-1211/1000-400 oder 2004-1211/1000-401

Diese Diodenklemmen sind speziell für den individuellen Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen, konzipiert.



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2004-1311/1000-400 oder 2004-1311/1000-401



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2004-1411/1000-400 oder 2004-1411/1000-401

Doppelstock-Diodenklemme und -LED-Klemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-2211/1000-410 2002-2211/1000-411



Doppelstock-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-2211/1000-410	50
grau	2002-2211/1000-411	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-2201	Seite 64

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-2213/1000-487 2002-2213/1000-488



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-2213/1000-487	50
grau	2002-2213/1000-488	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-2221/1000-434 2002-2221/1000-413



Doppelstock-LED-Klemme; mit roter LED		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-2221/1000-434	50
grau	2002-2221/1000-413	50



2002-2214/1000-492 2002-2214/1000-491



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-2214/1000-492	50
grau	2002-2214/1000-491	50



2002-2214/1000-489 2002-2214/1000-490



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-2214/1000-489	50
grau	2002-2214/1000-490	50

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Doppelstock-Diodenklemmen und Doppelstock-LED-Klemmen TOPJOB® S
Schaltungsbeispiele

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	**2002-2292**	100 (25)
grau	**2002-2291**	100 (25)

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	**2002-121**	50 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	**2002-171**	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	**2002-172**	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	**2002-402**	25
3-fach	**2002-403**	25
4-fach	**2002-404**	25
5-fach	**2002-405**	25
6-fach	**2002-406**	25
7-fach	**2002-407**	25
8-fach	**2002-408**	25
9-fach	**2002-409**	25
10-fach	**2002-410**	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	**2002-433**	25
von 1 auf 4	**2002-434**	25
von 1 auf 5	**2002-435**	25
von 1 auf 6	**2002-436**	25
von 1 auf 7	**2002-437**	25
von 1 auf 8	**2002-438**	25
von 1 auf 9	**2002-439**	25
von 1 auf 10	**2002-440**	25



Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Diodengatter realisieren:
2002-2211/1000-410 oder 2002-2211/1000-411



Doppelstock-Diodenklemmen sind speziell für den individuellen Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen, konzipiert.
Bei nur 5,2mm-Klemmenbreite wird eine hohe Packungsdichte erzielt.
Der Einsatz von Kammbrückern bietet zusätzlichen Spielraum für den Aufbau individueller Schaltungen.



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2002-2213/1000-487 oder 2002-2213/1000-488



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Lampenprüfschaltungen realisieren:
2002-2214/1000-492 oder 2002-2214/1000-491



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
2002-2214/1000-489 oder 2002-2214/1000-490



Zu jedem Stromkreis lässt sich mit den folgenden Klemmen eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
2002-2221/1000-434 oder 2002-2221/1000-413

Dreistock-Diodenklemme und -LED-Klemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-3211/1000-410 2002-3211/1000-411



Dreistock-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-3211/1000-410	50
grau	2002-3211/1000-411	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	2002-3201	Seite 76

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-3212/1000-673 2002-3212/1000-674



Dreistock-Diodenklemme; mit 3 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-3212/1000-673	50
grau	2002-3212/1000-674	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2002-3221/1000-434 2002-3221/1000-413



Dreistock-LED-Klemme; mit roter LED		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-3221/1000-434	50
grau	2002-3221/1000-413	50



2002-3211/1000-675 2002-3211/1000-676



Dreistock-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-3211/1000-675	50
grau	2002-3211/1000-676	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-3292	100 (25)
grau	2002-3291	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Modularer Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze

grau	2002-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2002-549	100 (25)

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick

grau	2002-541	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Zubehör; Serie 2002

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Dreistock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-131	50 (25)

Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeröffnung; 5 mm breit

grau	2009-191	50 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Doppel- und Dreistock-LED-Klemmen
Mit Hilfe der LED-Klemmen können Überwachungsbaugruppen z. B. für Steuer- und Arbeitsstromkreise aufgebaut werden.



Dreistock-Diodenklemmen sind speziell für den individuellen Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen, konzipiert.
Bei nur 5,2mm-Klemmenbreite wird eine hohe Packungsdichte erzielt.
Der Einsatz von Kammbrückern bietet zusätzlichen Spielraum für den Aufbau individueller Schaltungen.



Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Diodengatter einzeln beschaltbar realisieren:
2002-3212/1000-673 oder 2002-3212/1000-674

Mit Hilfe von Kammbrückern lassen sich einzelne Ebenen zu gepolten Diodengattern wandeln.

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Steckbarer Diodenbaustein TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm²
Serie 2002

1

Technische Daten
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V
I_N 1 A
Steckerbreite 5,2 mm / 0.205 inch

2002-800/1000-411 2002-800/1000-410



Diodenbaustein; mit Diode 1N4007; Betriebstemperatur 85 °C max.; 5,2 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-800/1000-411	100
grau	2002-800/1000-410	100

Zubehör – Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1661	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1692	100 (25)
grau	2002-1691	100 (25)

3-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1761	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1792	100 (25)
grau	2002-1791	100 (25)

4-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1861	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1892	100 (25)
grau	2002-1891	100 (25)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten siehe www.wago.com

Zubehör – Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1961	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1992	100 (25)
grau	2002-1991	100 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25



Maß für Basisklemmen mit steckbarem Diodenbaustein:
1. 66,1 mm / 2.62 inch für 2002-1661
2. 76,8 mm / 3.02 inch für 2002-1761
3. 87,5 mm / 3.45 inch für 2002-1861
4. 72,9 mm / 2.87 inch für 2002-1961



Diese für den individuellen Aufbau von z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen konzipierten Diodenbausteine bieten dem Anwender folgende Vorteile:
- Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene
- Kodierte Schaltrichtung
- Einfacher, schneller Bausteinwechsel
- Hohe Packungsdichte bei nur 5,2mm-Klemmen- bzw. Bausteinbreite



Diodenbaustein (2002-800/1000-411)
Diodengatter für Sammelstörmeldung

Steckbarer Diodenbaustein und Leerstecker TOPJOB® S auf Durchgangsklemme, 2,5 (4) mm²
Serie 2002

Technische Daten

U_N 250 V; U_{RM} 1000 V

I_N 1 A

Steckerbreite 10,4 mm / 0.409 inch

2002-880/1000-411



Diodenbaustein; mit Diode 1N4007 als Freilaufdiode; Betriebstemperatur 85 °C max.; 10,4 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-880/1000-411	50

Leerstecker Typ 4; 2-polig; 10,4 mm breit

grau	2002-880	50

Zubehör – Durchgangsklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Durchgangsklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1201	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1292	100 (25)
grau	2002-1291	100 (25)

3-Leiter-Durchgangsklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1301	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1392	100 (25)
grau	2002-1391	100 (25)

4-Leiter-Durchgangsklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1401	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1492	100 (25)
grau	2002-1491	100 (25)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten siehe www.wago.com

Zubehör – Durchgangsklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25

Maß für Durchgangsklemmen mit steckbarem Diodenbaustein:

❶ 48,5 mm / 1.91 inch für 2002-1201
❷ 59,2 mm / 2.33 inch für 2002-1301
❸ 69,9 mm / 2.75 inch für 2002-1401



Diese Diodenbausteine werden wie normale Steckbrücker von oben in die Kontaktschlitze der Stromschienen zweier benachbarter Durchgangsklemmen gesteckt.
Das bietet dem Anwender folgende Vorteile:

- Die Bausteine sind für alle brückbaren Durchgangsklemmen der Serien 2001 bis 2006 geeignet (Bausteinbreite beachten!).
- Problemloses Nachrüsten bereits bestehender Anlagen
- Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene
- Schneller Austausch gegen andere Funktionseinheiten
- Lötfreies Einsetzen von Dioden, Widerständen etc.

Öffnen des Deckels mittels Betätigungswerkzeug (Klinge 2,5 mm)

Steckbarer LED-Baustein TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm²
Serie 2002

1

Technische Daten

U_N 250 V; U_{RM} 1000 V

I_N ≤ 3 mA

Steckerbreite 5,2 mm / 0.205 inch



LED-Baustein; mit roter LED; Betriebstemperatur 85 °C max.; 5,2 mm breit

	Bestellnr.	VPE
◯ 12 … 30 V	2002-800/1000-541	100
◯ 30 … 65 V	2002-800/1000-542	100
◯ 230 V	2002-800/1000-836	100

Zubehör – Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1661	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1692	100 (25)
grau	2002-1691	100 (25)

3-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1761	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1792	100 (25)
grau	2002-1791	100 (25)

4-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1861	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1892	100 (25)
grau	2002-1891	100 (25)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten siehe www.wago.com

Zubehör – Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1961	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1992	100 (25)
grau	2002-1991	100 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25



Maß für Basisklemmen mit steckbarem LED-Baustein:
1. 66,1 mm / 2.62 inch für 2002-1661
2. 76,8 mm / 3.02 inch für 2002-1761
3. 87,5 mm / 3.45 inch für 2002-1861
4. 72,9 mm / 2.87 inch für 2002-1961



Die Überwachung von Steuer- und Arbeitsstromkreisen mit LED-Bausteinen auf Reihenklemmen bietet dem Anwender verschiedene Vorteile:
- Kein zusätzlicher Montage- und Verdrahtungsaufwand
- Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene
- Einfacher, schneller Austausch gegen andere Funktionseinheiten
- Kodierte Schaltrichtung
- Hohe Packungsdichte bei nur 5,2mm-Klemmen- bzw. Bausteinbreite



LED-Baustein (2002-800/1000-541)
Stromkreiszugeordnete Spannungskontrolle

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Steckbarer LED-Baustein TOPJOB® S auf Durchgangsklemme, 2,5 (4) mm²
Serie 2002

Technische Daten

$I_N \leq 3$ mA

Steckerbreite 10,4 mm / 0.409 inch



LED-Baustein; mit roter LED; Betriebstemperatur 85 °C max.; 10,4 mm breit

	Bestellnr.	VPE
◯ 12 … 30 V	2002-880/1000-541	50
◯ 30 … 65 V	2002-880/1000-542	50
◯ 230 V	2002-880/1000-836	50

Zubehör – Durchgangsklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Durchgangsklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1201	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1292	100 (25)
grau	2002-1291	100 (25)

3-Leiter-Durchgangsklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1301	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1392	100 (25)
grau	2002-1391	100 (25)

4-Leiter-Durchgangsklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1401	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2002-1492	100 (25)
grau	2002-1491	100 (25)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Maß für Durchgangsklemmen mit steckbarem LED-Baustein:
1 48,5 mm / 1.91 inch für 2002-1201
2 59,2 mm / 2.33 inch für 2002-1301
3 69,9 mm / 2.75 inch für 2002-1401

Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem und Beschriftungsstreifen möglich



Prüfen
Auch für 2-polige Prüfer geeignet



LED-Baustein (2002-880/1000-541)
Potentialerweiterung mit Leuchtanzeige



LED-Baustein (2002-880/1000-541)
Kontrolleinheit

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Leerstecker TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm²
Serie 2002

1

Technische Daten
Steckerbreite 5,2 mm / 0.205 inch

Leerstecker; Typ 1; 2-polig; 5,2 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-800	100

Technische Daten
Steckerbreite 10,4 mm / 0.409 inch

Leerstecker; Typ 2; 2-polig; 10,4 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-810	50

Leerstecker; Typ 3; 4-polig; 10,4 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2002-820	50

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör – Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1661	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1692	100 (25)
grau	2002-1691	100 (25)

3-Leiter-Basisklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1761	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1792	100 (25)
grau	2002-1791	100 (25)

4-Leiter-Basisklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1861	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1892	100 (25)
grau	2002-1891	100 (25)

2-Leiter-Basisklemme;
0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1961	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1992	100 (25)
grau	2002-1991	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Multifunktionsbetätigungswerkzeug; für Bauelemente-stecker

	2002-116	5

Zubehör – Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)



Maß für Basisklemmen mit steckbarem Diodenbaustein:
1 66,1 mm / 2.62 inch für 2002-1661
2 76,8 mm / 3.02 inch für 2002-1761
3 87,5 mm / 3.45 inch für 2002-1861
4 72,9 mm / 2.87 inch für 2002-1961



Bauelement auf richtige Länge bringen.

Bauelement mittels Betätigungswerkzeug in Steckerkontakt hineindrücken.



Platine mittels Betätigungswerkzeug in Steckerkontakt hineindrücken.



* Ø max. 3,4 mm bei 5,2mm-Bausteinbreite und
* Ø max. 5,4 mm bei 10,4mm-Bausteinbreite
Achtung: Wiederanschluss nur mit gleichem bzw. größerem Drahtdurchmesser

Bauelementestecker zum Selbstbestücken
Lötfreies Einsetzen von Dioden, Widerständen etc.
(hier mit Diode 1N4007)



Abmessungen für selbstbestückbare Leiterplatten
Bauteilhöhe 2 mm bei 5,2mm-Bausteinbreite und Bauteilhöhe 3,3 mm bei 10,4mm-Bausteinbreite

Beim Schließen des Deckels auf WAGO Logo-Zuordnung achten!

Öffnen des Deckels mittels Betätigungswerkzeug (Klinge 2,5 mm)

Öffnen des Deckels mittels Multifunktionsbetätigungswerkzeug für Bauelementestecker

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Bauelementestecker TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm²
Serie 2042

1

Länge für 2002-1661 – 66,5 mm / 2.62 inch
2-Leiter-Basisklemme

Länge für 2002-1761 – 76,8 mm / 3.02 inch
3-Leiter-Basisklemme

Länge für 2002-1861 – 87,5 mm / 3.45 inch
4-Leiter-Basisklemme

Länge für 2002-1961 – 72,9 mm / 2.87 inch
2-Leiter-Basisklemme; mit zusätzlicher Brückung

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Bauelementestecker; 4-polig; Gehäusefarbe transparent; mit Lichtleiter; 10,3 mm breit

	Bestellnr.	VPE
	2042-321	5

Bauelementestecker; 6-polig; Gehäusefarbe transparent; mit Lichtleiter; 15,5 mm breit

	Bestellnr.	VPE
	2042-331	5

Bauelementestecker; 8-polig; Gehäusefarbe transparent; mit Lichtleiter; 20,7 mm breit

	2042-341	5

Bauelementestecker; 10-polig; Gehäusefarbe transparent; mit Lichtleiter; 25,9 mm breit

	2042-351	5

Zubehör – Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1661	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1692	100 (25)
grau	2002-1691	100 (25)

3-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1761	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1792	100 (25)
grau	2002-1791	100 (25)

4-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1861	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1892	100 (25)
grau	2002-1891	100 (25)

2-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1961	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1992	100 (25)
grau	2002-1991	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Zubehör – Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

Steckverbinder und Steckverbinderleiste TOPJOB® S

1 (1,5) mm²; Serie 2000 und 1,5 (2,5) mm²; Serie 2001 und 2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❹	
I_N 13,5 A	
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

Modularer Steckverbinder; für Brückerschlitze; anreihbar; grau		
	Bestellnr.	VPE
○ 1-polig	2000-510	100 (25)

Modularer Steckverbinder; mit Abschlussplatte; für Brückerschlitze; anreihbar; grau Klemmenbreite 5 mm / 0.197 in		
○ 1-polig	2000-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen		
○ grau	2000-549	100 (25)

Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; grau		
○ 2-polig	2000-552	25
○ 3-polig	2000-553	25
○ 4-polig	2000-554	25
○ 5-polig	2000-555	10
○ 6-polig	2000-556	10
○ 7-polig	2000-557	10
○ 8-polig	2000-558	10
○ 9-polig	2000-559	10
○ 10-polig	2000-560	10

Zubehör; artikelspezifisch

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/ Rolle			
	weiß	2009-113	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm			
	unbedruckt	793-3501	5

Technische Daten	
0,25 … 1,5 (2,5) mm² ❷	22 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❹	300 V, 15 A
I_N 18 A	
Klemmenbreite 4,2 mm / 0.165 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

Modularer Steckverbinder; für Brückerschlitze; anreihbar; grau		
	Bestellnr.	VPE
○ 1-polig	2001-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen		
○ grau	2001-549	100 (25)

Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; grau		
○ 2-polig	2001-552	25
○ 3-polig	2001-553	25
○ 4-polig	2001-554	25
○ 5-polig	2001-555	10
○ 6-polig	2001-556	10
○ 7-polig	2001-557	10
○ 8-polig	2001-558	10
○ 9-polig	2001-559	10
○ 10-polig	2001-560	10

Zubehör; artikelspezifisch

WMB Inline; unbedruckt; 2.000 WMB-Schilder (4 mm)/ Rolle; dehnbar 4 … 4,2 mm			
	weiß	2009-114	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 4 … 4,2 mm			
	unbedruckt	793-4501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 4 … 4,2 mm			
	gelb	793-4501/000-002	5
	rot	793-4501/000-005	5
	blau	793-4501/000-006	5
	grau	793-4501/000-007	5
	orange	793-4501/000-012	5
	hellgrün	793-4501/000-017	5
	grün	793-4501/000-023	5
	violett	793-4501/000-024	5

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❸	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❹	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Modularer Steckverbinder; für Brückerschlitze; anreihbar; grau		
	Bestellnr.	VPE
○ 1-polig	2002-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen		
○ grau	2002-549	100 (25)

Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; grau		
○ 2-polig	2002-552	25
○ 3-polig	2002-553	25
○ 4-polig	2002-554	25
○ 5-polig	2002-555	10
○ 6-polig	2002-556	10
○ 7-polig	2002-557	10
○ 8-polig	2002-558	10
○ 9-polig	2002-559	10
○ 10-polig	2002-560	10

Zubehör; artikelspezifisch

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	weiß	2009-115	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	gelb	793-5501/000-002	5
	rot	793-5501/000-005	5
	blau	793-5501/000-006	5
	grau	793-5501/000-007	5
	orange	793-5501/000-012	5
	hellgrün	793-5501/000-017	5
	grün	793-5501/000-023	5
	violett	793-5501/000-024	5

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Steckverbinder und Steckverbinderleisten TOPJOB® S
Handhabung

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ anschließbar: 0,25 … 2,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,75 … 2,5 mm² „e“ und 0,75 … 1,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❸ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❹ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Steckverbinderleisten

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick			
	grau	**2002-541**	100 (25)
Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V			
	rot	**210-136**	50
Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V			
	gelb	**210-137**	50
Zugentlastungsplatte; grau			
	35 mm breit	**734-326**	100 (25)
	6 mm breit	**734-327**	100 (25)
	12,5 mm breit	**734-328**	100 (25)
	25 mm breit	**734-329**	100 (25)
Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle			
	weiß	**2009-110**	1



Zusammenrasten von Steckverbinder- und Blindmodulen zu mehrpoligen Steckverbindern

Diese Steckverbindermodule bieten eine zusätzliche Anschlussmöglichkeit für Leiter des gleichen Querschnittbereiches wie die jeweiligen Reihenklemmen.



Leiteranschluss:
Mit Betätigungswerkzeug für unbehandelte feindrähtige Leiter
Direktes Stecken bei eindrähtigen Leitern

Die Steckverbinder verfügen über eine Prüfbuchse (Durchmesser 2 mm), an der Spannungsprüfungen mit 2-poligem Spannungsprüfer vorgenommen werden können.



Anrasten einer Zugentlastungsplatte

Motoranschluss-Klemmenblock

Steckverbinder und Steckverbinderleiste TOPJOB® S

4 (6) mm²; Serie 2004; Serie 2006; Serie 2010 und Serie 2016

1

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	22 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 15 A
I_N 32 A	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	

Modularer Steckverbinder; für Brückerschlitze; anreihbar; grau		
	Bestellnr.	VPE
◯ 1-polig	2004-511	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen		
◯ grau	2004-549	100 (25)

Steckverbinderleiste; für Brückerschlitze; grau		
◯ 2-polig	2004-552	25
◯ 3-polig	2004-553	25
◯ 4-polig	2004-554	25
◯ 5-polig	2004-555	10

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	22 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	
I_N 32 A	
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	

Modularer Steckverbinder; für Brückerschlitze; anreihbar; grau		
	Bestellnr.	VPE
◯ 1-polig	2006-511	50 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen		
◯ grau	2006-549	50 (25)

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	22 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	
I_N 32 A	
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	

Modularer Steckverbinder; für Brückerschlitze; anreihbar; grau		
	Bestellnr.	VPE
◯ 1-polig	2010-511	50 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen		
◯ grau	2010-549	50 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V			
	gelb	210-137	50

Zubehör; für Steckverbinderleisten

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschlussplatte; für modularen Steckverbinder; 1,5 mm dick			
	grau	2004-541	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V			
	rot	210-136	50

Zugentlastungsplatte; grau			
	35 mm breit	734-326	100 (25)
	6 mm breit	734-327	100 (25)
	12,5 mm breit	734-328	100 (25)
	25 mm breit	734-329	100 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle			
	weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	unbedruckt	793-5501	5

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	22 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	
I_N 32 A	
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	

Modularer Steckverbinder; für Brückerschlitze; anreihbar; grau

	Bestellnr.	VPE
1-polig	2016-511	50 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

grau	2016-549	50 (25)

❶ anschließbar: 0,5 … 6 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1,5 … 6 mm² „e” und 1,5 … 4 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm”
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

PUSH-IN CAGE CLAMP®

L-Prüfsteckermodul TOPJOB® S zur Prüfung von Reihenklemmen mit Klemmenbreite 5,2 mm – über die Leitereinführungen
und 2,5 (4) mm²; Serie 2002

1

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	
I_N 18 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f"; direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm" Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



L-Prüfsteckerleiste bestehend aus:
L-Prüfsteckermodulen und L-Blindmodulen (max. 10-polig)
Zwischenrastbare Blindstücke dienen dem Überspringen von nicht zu kontaktierenden Klemmen.

L-Prüfsteckermodul; anreihbar; grau
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

	Bestellnr.	VPE
◯ 1-polig	**2002-611**	100 (25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen

◯ grau	**2002-649**	100 (25)

L-Prüfsteckermodule, hier in einer Dreistockklemme platziert

L-Prüfsteckermodule zur Prüfung von Reihenklemmen über die Leitereinführungen

Zubehör; für L-Prüfsteckermodule

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Mini-WSB

Abschlussplatte; für modulares Prüfsteckermodul; 1,5 mm dick

grau	**2002-641**	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	**210-136**	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	**210-137**	50

Zugentlastungsplatte; grau

35 mm breit	**734-326**	100 (25)
6 mm breit	**734-327**	100 (25)
12,5 mm breit	**734-328**	100 (25)
25 mm breit	**734-329**	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	**2009-115**	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	**793-5501**	5



L-Prüfsteckermodul, Kontaktierungsschnittbild

Prüfadapter und Prüfabgriff TOPJOB® S
Serie 2009

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von Reihenklemmen TOPJOB® S
Die Installation des Prüfadapters muss spannungsfrei erfolgen. Die Sicherheitsregeln für Arbeiten an spannungsführenden Anlagen sind zu beachten.

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	**2009-174**	100 (25)

Der Prüfadapter, CAT I (2009-174), für Prüfstecker Ø 4 mm, passt für die Serien 2000 bis 2016.

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 … 2,5 mm
Die Installation des Prüfabgriffs muss spannungsfrei erfolgen. Die Sicherheitsregeln für Arbeiten an spannungsführenden Anlagen sind zu beachten.

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	**2009-182**	100 (25)

Der Prüfabgriff (2009-182) passt für die Serien 2000 bis 2016, für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen bis 2,5 mm².

Farbiger Kammbrücker TOPJOB® S
Serie 2000 und Serie 2002

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; rot		
	Bestellnr.	VPE
2-fach	2000-402/000-005	25
3-fach	2000-403/000-005	25
4-fach	2000-404/000-005	25
5-fach	2000-405/000-005	25
6-fach	2000-406/000-005	25
7-fach	2000-407/000-005	25
8-fach	2000-408/000-005	25
9-fach	2000-409/000-005	25
10-fach	2000-410/000-005	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; blau		
	Bestellnr.	VPE
2-fach	2000-402/000-006	25
3-fach	2000-403/000-006	25
4-fach	2000-404/000-006	25
5-fach	2000-405/000-006	25
6-fach	2000-406/000-006	25
7-fach	2000-407/000-006	25
8-fach	2000-408/000-006	25
9-fach	2000-409/000-006	25
10-fach	2000-410/000-006	25

Kammbrücker; isoliert; gelbgrün		
	Bestellnr.	VPE
2-fach	2000-402/000-018	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; rot		
2-fach	2002-402/000-005	25
3-fach	2002-403/000-005	25
4-fach	2002-404/000-005	25
5-fach	2002-405/000-005	25
6-fach	2002-406/000-005	25
7-fach	2002-407/000-005	25
8-fach	2002-408/000-005	25
9-fach	2002-409/000-005	25
10-fach	2002-410/000-005	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; blau		
2-fach	2002-402/000-006	25
3-fach	2002-403/000-006	25
4-fach	2002-404/000-006	25
5-fach	2002-405/000-006	25
6-fach	2002-406/000-006	25
7-fach	2002-407/000-006	25
8-fach	2002-408/000-006	25
9-fach	2002-409/000-006	25
10-fach	2002-410/000-006	25

Farbige Kammbrücker kommen z. B. bei Initiatorenklemmen zum Einsatz.

Querbrücker für Endlosbrückung TOPJOB® S
Serie 2002

Technische Daten
800 V
I_N 25 A

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; lichtgrau		
	Bestellnr.	VPE
◯ 2-fach	2002-400	25

Technische Daten
800 V/8 kV/3
I_N 25 A

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Technische Daten
800 V/8 kV/3
I_N 25 A

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; lichtgrau		
	Bestellnr.	VPE
◯ 5-fach	2002-415	25

Mit dem Endlosbrücker der Serie 2002 können in nur einer Brückerspur endlos viele Klemmen miteinander verbunden werden. Die zweite Brückerspur bleibt frei.

Mit dem Querbrücker für Endlosbrückung, von 1 auf 3, kann in einer Brückerspur endlos jede zweite Klemme gebrückt werden. Plus- und Minuspotentiale können so beispielweise aneinander vorbeigeführt werden.



Querbrücker für Endlosbrückung (2002-400)

Schachtelbrücker TOPJOB® S
Serie 2002

1

Technische Daten
400 V/6 kV/3
I_N 25 A

Schachtelbrücker; isoliert; für Reihenklemmen der Serien 2002, 2003 und 2022; lichtgrau		
	Bestellnr.	VPE
◯ 2-fach	2002-472	25
◯ 3-fach	2002-473	25
◯ 4-fach	2002-474	25
◯ 5-fach	2002-475	25
◯ 6-fach	2002-476	25
◯ 7-fach	2002-477	25
◯ 8-fach	2002-478	25
◯ 9-fach	2002-479	25
◯ 10-fach	2002-480	25
◯ 11-fach	2002-481	25
◯ 12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau		
◯ 1-3	2002-473/011-000	25
◯ 1-3-5	2002-475/011-000	25
◯ 1-3-5-7	2002-477/011-000	25
◯ 1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
◯ 1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Brücken mit Schachtelbrückern
Durch das Wegbiegen einzelner Brückerzinken zu der Seite mit dem kurzen Kunststoffkragen können einzelne Brückerzinken ausgebrochen werden (Sollbruchstelle). Der dabei verbleibende Kunststoffkragen gewährleistet die Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken für die Brückungsaufgaben.
Auf diese Weise können individuelle Schachtelbrücker konfiguriert werden, z. B. zum Überspringen jeweils einer Klemme eines anderen Potentials. Bei der Konfiguration der Schachtelbrücker ist darauf zu achten, dass jeweils nur ein Brückerzinken die Klemme kontaktieren kann. So entstehen Schachtelbrücker, deren Zinken immer in den Lücken des zweiten Brückers die Klemmen kontaktieren. Die so vorgefertigte Kombination ist bis zum Anschlag in den Brückerschacht hineinzustecken.



Das besonders schmale Schachtelbrückersystem ermöglicht das Brücken von zwei Potentialen im einspurigen Brückerschacht.



Schachtelbrücker, 7-fach
Brückerzinken ausbrechen. Durch das Wegbiegen einzelner Brückerzinken zu der Seite mit dem kurzen Kunststoffkragen können einzelne Brückerzinken ausgebrochen werden (Sollbruchstelle). Der dabei verbleibende Kunststoffkragen gewährleistet die Einhaltung der Luft- und Kriechstrecken für die Brückungsaufgaben.

Schachtelbrücker (7-fach) versetzt angeordnet



Schachtelbrücker
Mit Faserschreiber beschriften.

Schachtelbrücker mit dem roten Streifen innenliegend anordnen.
Den Schachtelbrücker einsetzen und bis zum Anschlag hinunterdrücken.



Zwei Schachtelbrücker versetzt in einer Brückerspur
Auf diese Weise können individuelle Schachtelbrücker konfiguriert werden, z. B. zum Überspringen jeweils einer Klemme eines anderen Potentials. Bei der Konfiguration der Schachtelbrücker ist darauf zu achten, dass jeweils nur ein Brückerzinken die Klemme kontaktieren kann. So entstehen Schachtelbrücker, deren Zinken immer in den Lücken des zweiten Brückers die Klemmen kontaktieren. Die so vorgefertigte Kombination ist bis zum Anschlag in den Brückerschacht hineinzustecken.



Schachtelbrücker lösen.
Um den Schachtelbrücker zu lösen, mit dem Betätigungswerkzeug zwischen den Brückern eintauchen und den Brücker heraushebeln.

Sternbrücker, Dreieckbrücker und Sammelträger für Brücker TOPJOB® S

Technische Daten
800 V/8 kV/3
I_N = I_N Klemme

Sternbrücker; isoliert; 1-3-5; lichtgrau

	Bestellnr.	VPE
◯	2000-405/011-000	25
◯	2001-405/011-000	25
◯	2002-405/011-000	25
◯	2004-405/011-000	25
◯	2006-405/011-000	25
◯	2010-405/011-000	25
◯	2016-405/011-000	25

Technische Daten
800 V/8 kV/3
I_N = I_N Klemme

Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; lichtgrau

	Bestellnr.	VPE
◯	2000-406/020-000	25
◯	2001-406/020-000	25
◯	2002-406/020-000	25
◯	2004-406/020-000	25

Sammelträger für Brücker; für Tragschiene 35; für Brücker der Serien 2000 bis 2016

Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	2009-180	25



Dieser speziell für die Herstellung des „Sternpunktes" entwickelte Sternbrücker findet bei Motorklemmenbrettern mit Reihenklemmen TOPJOB® S seinen Einsatz.

Dieser speziell für die Herstellung einer Dreieckschaltung entwickelte Dreieckbrücker findet bei Motorklemmenbrettern mit Reihenklemmen TOPJOB® S seinen Einsatz.

Sammelträger für Brücker

Steckbarer Leitungsbrücker TOPJOB® S
Serie 2009

Technische Daten
800 V/8 kV/3
I_N 9 A

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; für Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau

	Bestellnr.	VPE
L = 60 mm	2009-402	100 (10)
L = 110 mm	2009-404	100 (10)
L = 250 mm	2009-406	100 (10)

Technische Daten
800 V/8 kV/3
I_N 18 A

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; für Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz

	Bestellnr.	VPE
L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; für Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022

Farbe	Bestellnr.	VPE
rot	2009-414/000-005	100 (10)
blau	2009-414/000-006	100 (10)



Leitungsbrücker schaffen Verbindungen zwischen Klemmen in unterschiedlichen Abständen und Höhen.



Leitungsbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken. Für Umverdrahtungen Brücker mittels Betätigungswerkzeug heraushebeln.

Vertikalbrücker TOPJOB® S
Serie 2000 und Serie 2002

Technische Daten
500 V/6 kV/3
I_N 13,5 A

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ lichtgrau	2000-492	100 (25)



Doppelstock-Vertikalbrücker (2000-492), gesteckt, zur Brückung über zwei Etagen

Technische Daten
500 V/6 kV/3
I_N 24 A

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ lichtgrau	2002-492	100 (25)
● orange	2002-492/000-012	100 (25)



Doppelstock-Vertikalbrücker (2002-492), gesteckt, zur Brückung über zwei Etagen

Technische Daten
500 V/6 kV/3
I_N 24 A

Dreistock-Vertikalbrücker; isoliert		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ lichtgrau	2002-493	100 (25)



Die Vertikalbrücker für das Reihenklemmenprogramm TOPJOB® S verbinden in Doppel- und Dreistockklemmen zwei beziehungsweise drei Ebenen miteinander. Ob es sich um einen Doppelstock-Vertikalbrücker (2002-492) oder einen Dreistock-Vertikalbrücker (2002-493) handelt, signalisieren die auch im gesteckten Zustand gut sichtbaren Ziffern „2" und „3".

Dreistock-Vertikalbrücker (2002-493), gesteckt, zur Brückung über drei Etagen

Trennstecker für Basisklemme und Blindstecker für Basisklemme TOPJOB® S
Serie 2002 und Serie 2006

Technische Daten
400 V/6 kV/3
I_N 10 A

Trennstecker für Basisklemmen; zur Verwendung der Basisklemme als Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2002-401	100 (25)



Trennstecker (2002-401) in Basisklemme (2002-1661) in Funktionsstellung gesteckt

Technische Daten
800 V/8 kV/3
I_N 30 A

Trennstecker für Basisklemmen; zur Verwendung der Basisklemme als Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	2006-401	100 (25)
weiß	2006-401/000-050	100 (25)



Trennstecker (2006-401) in Basisklemme (2006-1661) in Parkstellung gesteckt

Blindstecker für Basisklemme; als Schaltzustandsanzeige		
Farbe	Bestellnr.	VPE
rot	2006-451	100 (25)



Blindstecker (2006-451) für Basisklemme als Schaltzustandsanzeige

Verschlusskappe TOPJOB® S
Serie 2006

Verschlusskappe; für Leitereinführung und Betätigungsöffnung		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**2006-191**	25

Verschlusskappe (2006-191) ist in die nicht benötigte Klemmstelle eingerastet.



Verschlusskappe (2006-191) ist in die nicht benötigte Klemmstelle eingerastet.



WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM

PUSH-IN CAGE CLAMP®

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®S-SYSTEM
Frontverdrahtung

			Seite
	X-COM®S-SYSTEM-MINI **Durchgangs- und Schutzleiter-Basisklemmen** 0,14 … 1 (1,5) mm²	Serie 2020	164
	Doppelstock-Basisklemmen 0,14 … 1 (1,5) mm²	Serie 2020	166
	1-Leiter-Federleisten und 2-Leiter-Federleisten 0,14 … 1 (1,5) mm²	Serie 2020	168
	1- und 2-Leiter-Federleisten zum Selbstkonfektionieren 0,14 … 1 (1,5) mm²	Serie 2020	170
	1- und 2-Leiter-Federleisten mit Verriegelungsklinken und Zugentlastungsplatten 0,14 … 1 (1,5) mm²	Serie 2020	176
	**X-COM®S-SYSTEM** **Durchgangs- und Schutzleiter-Basisklemmen** 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2022	180
	Doppelstock-Basisklemmen 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2022	182
	1-Leiter-Federleisten 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2022	184
	1-Leiter-Federleisten zum Selbstkonfektionieren 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2022	186
	1-Leiter-Federleisten mit Verriegelungsklinken und Zugentlastungsplatten 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2022	190
	**X-COM®S-SYSTEM, für Anwendungen Ex nA** **Durchgangs- und Schutzleiter-Basisklemmen und Doppelstock-Basisklemmen** 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2022	192 194
	1-Leiter-Federleisten 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2022	196

X-COM®S-SYSTEM-MINI; Serie 2020
X-COM®S-SYSTEM; Serie 2022
Systembeschreibung und Handhabung



Auf Tragschiene aufgerastete Basisklemmen zusammenrasten.

Verband mit Betätigungswerkzeug (Klinge 3,5 x 0,5 mm) öffnen.



Untereinander verrastete Klemmen werden mit Hilfe eines Betätigungswerkzeugs getrennt und auseinandergeschoben.

Basisklemmen und Federleisten sind berührungsgeschützt.

Die Push-in CAGE CLAMP® ermöglicht das direkte Stecken von eindrähtigen Leitern und feindrähtigen Leitern mit Aderendhülse.



Hinweis: Steckverbinder dürfen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/getrennt werden.



Kodierstift in gewünschte Kodieröffnung der Klemme einführen und abdrehen.

Federleiste kodieren, gewünschte Kodiernase mittels geeignetem Werkzeug von der Federleiste abtrennen.



Kodierte Federleiste in Klemmenblock X-COM®S-SYSTEM einführen.

Push-in CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern



Klemmen X-COM®S-SYSTEM können mit den Brückersystemen der Klemmen TOPJOB® S gebrückt werden. Über eine Abschlussplatte ist auch eine Verbindung zu Klemmen TOPJOB® S möglich. Klemmen der Serien 2020 und 2022 können untereinander kombiniert werden. Beide Brückerspuren befinden sich auf einer Ebene.



Zusammenspiel von Kammbrückern



Brücken mit Leitungsbrücker



Verriegelungsklinke an die gewünschte Position schieben.



Federleisten können einzeln verriegelt werden.



Prüfadapter (2009-174) für 4mm-Prüfstecker oder Bananenstecker, auch für Klemmen X-COM®S-SYSTEM-MINI geeignet.



Übersichtliche Beschriftung dank großzügiger Beschriftungsfläche



Beschriftung mit Beschriftungsadapter (2009-198)

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

1-Leiter/1-Pin-, 2-Leiter/1-Pin- und 2-Leiter/2-Pin-Basisklemme X-COM®S-SYSTEM-MINI
1 (1,5) mm²; Serie 2020

2

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



1-Leiter/1-Pin-Basisklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2020-1201	50
blau	2020-1204	50

1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme		
grün-gelb	2020-1207	50

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	orange	2020-1292	100 (25)
	grau	2020-1291	100 (25)

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2-Leiter/1-Pin-Basisklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2020-1301	50
blau	2020-1304	50

2-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme		
grün-gelb	2020-1307	50

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	orange	2020-1392	100 (25)
	grau	2020-1391	100 (25)

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2-Leiter/2-Pin-Basisklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2020-1401	50
blau	2020-1404	50

2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme		
grün-gelb	2020-1407	50

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	orange	2020-1492	100 (25)
	grau	2020-1491	100 (25)

Zubehör; Serie 2020

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau			
	2-fach	2000-402	25
	3-fach	2000-403	25
	4-fach	2000-404	25
	5-fach	2000-405	25
	6-fach	2000-406	25
	7-fach	2000-407	25
	8-fach	2000-408	25
	9-fach	2000-409	25
	10-fach	2000-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau			
	von 1 auf 3	2000-433	25
	von 1 auf 4	2000-434	25
	von 1 auf 5	2000-435	25
	von 1 auf 6	2000-436	25
	von 1 auf 7	2000-437	25
	von 1 auf 8	2000-438	25
	von 1 auf 9	2000-439	25
	von 1 auf 10	2000-440	25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen			
	gelb	2000-115	100 (25)

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau			
	1-2 3-4 5-6	2000-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau			
	1-3-5	2000-405/011-000	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A			
	L = 60 mm	2009-402	100 (10)
	L = 110 mm	2009-404	100 (10)
	L = 250 mm	2009-406	100 (10)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten			
	orange	2020-100	100 (25)

Prüfstift; Ø 1 mm		
	859-500	1

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm			
	grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V		
	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²			
	grau	2009-182	100 (25)

1-Leiter-Federleiste			
	grau	2020-102	100

2-Leiter-Federleiste			
	grau	2020-202	100

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder dürfen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/getrennt werden.
Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



PE-Basisklemme

Zubehör; Serie 2020

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/ Rolle

weiß	**2009-113**	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	**793-3501**	5

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	**2009-110**	1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	**249-117**	50 (25)

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme X-COM®S-SYSTEM-MINI
1 (1,5) mm²; Serie 2020

2

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2020-2231	50
N/L	2020-2232	50
L/N	2020-2233	50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2020-2201	50
N/L	2020-2202	50
L/N	2020-2203	50



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2020-2238	50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2020-2208	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2020-2234	50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2020-2204	50



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2020-2239	50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2020-2209	50

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2020-2247	50
PE/L	2020-2257	50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2020-2217	50
PE/L	2020-2227	50



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Schutzleiterklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2020-2237	50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Schutzleiterklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2020-2207	50

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder dürfen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/getrennt werden.
Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2020

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2020-2292	100 (25)
grau	2020-2291	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

2-fach	2000-402	25
3-fach	2000-403	25
4-fach	2000-404	25
5-fach	2000-405	25
6-fach	2000-406	25
7-fach	2000-407	25
8-fach	2000-408	25
9-fach	2000-409	25
10-fach	2000-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 14 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2000-433	25
von 1 auf 4	2000-434	25
von 1 auf 5	2000-435	25
von 1 auf 6	2000-436	25
von 1 auf 7	2000-437	25
von 1 auf 8	2000-438	25
von 1 auf 9	2000-439	25
von 1 auf 10	2000-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 13,5 A

lichtgrau	2000-492	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2000-115	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2020-100	100 (25)

Prüfstift; Ø 1 mm

	859-500	1

Zubehör; Serie 2020

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

1-Leiter-Federleiste

grau	2020-102	100

2-Leiter-Federleiste

grau	2020-202	100

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/ Rolle

weiß	2009-113	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	793-3501	5

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2000-121	50 (25)

Größenvergleich
Doppelstock-Basisklemmen mit Klemmenbreite 3,5 mm und 5,2 mm

PUSH-IN CAGE CLAMP®

1-Leiter-Federleiste und 2-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI
1 (1,5) mm²; Serie 2020

2

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Zusatz-Bestellnr.
blau …/000-006
grün-gelb …/000-016

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Abmessungen in mm



L = (Polzahl x Modulbreite) + 0,7 mm

Abmessungen in mm



L = (Polzahl x Modulbreite) + 0,7 mm

Klemmenleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI

1-Leiter-Federleiste; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	2020-102	100
3	2020-103	50
4	2020-104	50
5	2020-105	50
6	2020-106	50
7	2020-107	25
8	2020-108	25
9	2020-109	25
10	2020-110	25
11	2020-111	20
12	2020-112	20
13	2020-113	10
14	2020-114	10
15	2020-115	10

2-Leiter-Federleiste; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	2020-202	100
3	2020-203	50
4	2020-204	50
5	2020-205	50
6	2020-206	25
7	2020-207	25
8	2020-208	25
9	2020-209	25
10	2020-210	25
11	2020-211	20
12	2020-212	20
13	2020-213	10
14	2020-214	10
15	2020-215	10



Klemmenleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2000-115	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2020-100	100 (25)

Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit

orange	2022-142	100 (25)
grau	2022-141	100 (25)

Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit

orange	2022-152	100 (25)
grau	2022-151	100 (25)

Basisklemmen und 1-/2-Leiter-Federleisten X-COM®S-SYSTEM-MINI
Kombinationsmöglichkeiten

1-Leiter-Federleiste
Basisklemmen sind mit Kammbrückern der Serie 2000 brückbar, prüfbar mit Prüfstift 859-500.



Basisklemme



2-Leiter-Federleiste
Basisklemmen sind mit Kammbrückern der Serie 2000 brückbar, prüfbar mit Prüfstift 859-500.



Basisklemme



1-Leiter-Federleiste
Doppelstock-Basisklemmen sind mit Kammbrückern der Serie 2000 brückbar, prüfbar mit Prüfstift 859-500.



Doppelstock-Basisklemme

Federleiste zum Selbstkonfektionieren X-COM®S-SYSTEM-MINI
1 (1,5) mm²; Serie 2020

2

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Klemmenbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e“ und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

1-Leiter-Endmodul; kodierbar		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2020-181	250
blau	2020-184	250
grün-gelb	2020-187	250

2-Leiter-Endmodul; kodierbar		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2020-281	250
blau	2020-284	250
grün-gelb	2020-287	250

1-Leiter-Anfangsmodul; mit Abschlussplatte; kodierbar		
grau	2020-161	250
blau	2020-164	250
grün-gelb	2020-167	250

2-Leiter-Anfangsmodul; mit Abschlussplatte; kodierbar		
grau	2020-261	250
blau	2020-264	250
grün-gelb	2020-267	250

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen			
	gelb	2000-115	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten			
	orange	2020-100	100 (25)

Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit			
	orange	2022-142	100 (25)
	grau	2022-141	100 (25)

Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit			
	orange	2022-152	100 (25)
	grau	2022-151	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau			
	35 mm breit	734-326	100 (25)
	6 mm breit	734-327	100 (25)
	12,5 mm breit	734-328	100 (25)
	25 mm breit	734-329	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/ Rolle			
	weiß	2009-113	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm			
	unbedruckt	793-3501	5

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle			
	weiß	2009-110	1

Selbstmontage individueller Federleisten
Mit seinem modularen Aufbau der Federleisten des X-COM®S-SYSTEMs bietet WAGO die Möglichkeit für das Erstellen von individuellen, häufig wechselnden Polzahlen, z. B für den Prototypenbau.

Module und Polzahlen
Eine selbst zu erstellende Federleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI besteht aus:
- Einem Anfangsmodul mit Abschlussplatte
- Max. 14 Endmodulen

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Montage
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verrastens der einzelnen Module untereinander, ohne Beschädigung der Rastzapfen, ist die Verwendung einer Montagevorrichtung zu empfehlen.

Endmodul


Anfangsmodul

Beispiel einer 5-poligen 1-Leiter-Federleiste



Vorkonfektionierte 1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI
1 (1,5) mm²; Serie 2020

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2020-103/000-036	50
4	2020-104/000-036	50
5	2020-105/000-036	50
6	2020-106/000-036	50
7	2020-107/000-036	25
8	2020-108/000-036	25
9	2020-109/000-036	25
10	2020-110/000-036	25
11	2020-111/000-036	20
12	2020-112/000-036	20
13	2020-113/000-036	10
14	2020-114/000-036	10
15	2020-115/000-036	10

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2020-103/000-037	50
4	2020-104/000-037	50
5	2020-105/000-037	50
6	2020-106/000-037	50
7	2020-107/000-037	25
8	2020-108/000-037	25
9	2020-109/000-037	25
10	2020-110/000-037	25
11	2020-111/000-037	20
12	2020-112/000-037	20
13	2020-113/000-037	10
14	2020-114/000-037	10
15	2020-115/000-037	10

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2020-103/000-038	50
4	2020-104/000-038	50
5	2020-105/000-038	50
6	2020-106/000-038	50
7	2020-107/000-038	25
8	2020-108/000-038	25
9	2020-109/000-038	25
10	2020-110/000-038	25
11	2020-111/000-038	20
12	2020-112/000-038	20
13	2020-113/000-038	10
14	2020-114/000-038	10
15	2020-115/000-038	10

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2000-115	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2020-100	100 (25)

Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit

orange	2022-142	100 (25)
grau	2022-141	100 (25)

Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit

orange	2022-152	100 (25)
grau	2022-151	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

35 mm breit	734-326	100 (25)
6 mm breit	734-327	100 (25)
12,5 mm breit	734-328	100 (25)
25 mm breit	734-329	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/ Rolle

weiß	2009-113	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	793-3501	5

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f";
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e" und 0,5 … 0,75 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2020-103/000-039	50
4	2020-104/000-039	50
5	2020-105/000-039	50
6	2020-106/000-039	50
7	2020-107/000-039	25
8	2020-108/000-039	25
9	2020-109/000-039	25
10	2020-110/000-039	25
11	2020-111/000-039	20
12	2020-112/000-039	20
13	2020-113/000-039	10
14	2020-114/000-039	10
15	2020-115/000-039	10

Vorkonfektionierte 2-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI
1 (1,5) mm²; Serie 2020

2

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

2-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2020-203/000-036	50
4	2020-204/000-036	50
5	2020-205/000-036	50
6	2020-206/000-036	50
7	2020-207/000-036	25
8	2020-208/000-036	25
9	2020-209/000-036	25
10	2020-210/000-036	25
11	2020-211/000-036	20
12	2020-212/000-036	20
13	2020-213/000-036	10
14	2020-214/000-036	10
15	2020-215/000-036	

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

2-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2020-203/000-037	50
4	2020-204/000-037	50
5	2020-205/000-037	50
6	2020-206/000-037	50
7	2020-207/000-037	25
8	2020-208/000-037	25
9	2020-209/000-037	25
10	2020-210/000-037	25
11	2020-211/000-037	20
12	2020-212/000-037	20
13	2020-213/000-037	10
14	2020-214/000-037	10
15	2020-215/000-037	10

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

2-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2020-203/000-038	50
4	2020-204/000-038	50
5	2020-205/000-038	50
6	2020-206/000-038	50
7	2020-207/000-038	25
8	2020-208/000-038	25
9	2020-209/000-038	25
10	2020-210/000-038	25
11	2020-211/000-038	20
12	2020-212/000-038	20
13	2020-213/000-038	10
14	2020-214/000-038	10
15	2020-215/000-038	10

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2000-115	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2020-100	100 (25)

Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit

orange	2022-142	100 (25)
grau	2022-141	100 (25)

Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit

orange	2022-152	100 (25)
grau	2022-151	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

35 mm breit	734-326	100 (25)
6 mm breit	734-327	100 (25)
12,5 mm breit	734-328	100 (25)
25 mm breit	734-329	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/ Rolle

weiß	2009-113	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	793-3501	5

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f";
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e" und 0,5 … 0,75 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2020-203/000-039	50
4	2020-204/000-039	50
5	2020-205/000-039	50
6	2020-206/000-039	50
7	2020-207/000-039	25
8	2020-208/000-039	25
9	2020-209/000-039	25
10	2020-210/000-039	25
11	2020-211/000-039	20
12	2020-212/000-039	20
13	2020-213/000-039	10
14	2020-214/000-039	10
15	2020-215/000-039	10

1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI; mit Verriegelungsklinke und Zugentlastungsplatte

1 (1,5) mm²; Serie 2020

2

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



1-Leiter-Federleiste; mit Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	2020-102/122-000	100
3	2020-103/122-000	50
4	2020-104/124-000	50
5	2020-105/124-000	50
6	2020-106/124-000	25
7	2020-107/124-000	25
8	2020-108/124-000	25
9	2020-109/124-000	25
10	2020-110/125-000	25
11	2020-111/125-000	20
12	2020-112/125-000	20
13	2020-113/125-000	10
14	2020-114/125-000	10
15	2020-115/125-000	10

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	2020-102/132-000	100
3	2020-103/132-000	50
4	2020-104/133-000	50
5	2020-105/133-000	50
6	2020-106/133-000	25
7	2020-107/134-000	25
8	2020-108/134-000	25
9	2020-109/134-000	25
10	2020-110/135-000	25
11	2020-111/135-000	20
12	2020-112/135-000	20
13	2020-113/135-000	10
14	2020-114/135-000	10
15	2020-115/135-000	10

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte und Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	2020-102/142-000	100
3	2020-103/142-000	50
4	2020-104/143-000	50
5	2020-105/143-000	50
6	2020-106/143-000	25
7	2020-107/144-000	25
8	2020-108/144-000	25
9	2020-109/144-000	25
10	2020-110/145-000	25
11	2020-111/145-000	20
12	2020-112/145-000	20
13	2020-113/145-000	10
14	2020-114/145-000	10
15	2020-115/145-000	10

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2000-115	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2020-100	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/ Rolle

weiß	2009-113	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	793-3501	5

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f";
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e" und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zugentlastungsplatte (ZEP) grau			montiert	Verriegelungsklinke (VK) grau			montiert	ZEP und VK grau montiert
ZEP				Polzahl	Anzahl	1-fach	2-fach	
			Zusatz-Bestellnr.			Zusatz-Bestellnr.		Zusatz-Bestellnr.
Bestellnr.	Farbe	Breite						
734-327	grau	6 mm	/132-0xx	2 bis 3	1	/122-0xx	–	/142-0xx
734-328	grau	12,5 mm	/133-0xx	4 bis 6	1	–	/124-0xx	/143-0xx
734-329	grau	25 mm	/134-0xx	7 bis 9	1	–	/124-0xx	/144-0xx
734-326	grau	35 mm	/135-0xx	10 bis 15	2	–	/125-0xx	/145-0xx

Bei farbigen Federleisten ist „xx" in der Zusatz-Bestellnummer durch den Farbschlüssel -006 für blau und -016 für grün-gelb zu ersetzen.

Maße der Verriegelungklinken



Beschreibung	Farbe	Bestell-nummer	Anhang-nummer
1-Leiter-Federleiste 2- bis 15-polig	grau	2020-102	keine
	blau	bis	/000-006
	grün-gelb	2020-115	/000-016



Maße der Zugentlastungsplatten

2-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM-MINI; mit Verriegelungsklinke und Zugentlastungsplatte

1 (1,5) mm²; Serie 2020

2

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2-Leiter-Federleiste; mit Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	2020-202/122-000	100
3	2020-203/122-000	50
4	2020-204/124-000	50
5	2020-205/124-000	50
6	2020-206/124-000	25
7	2020-207/124-000	25
8	2020-208/124-000	25
9	2020-209/124-000	25
10	2020-210/125-000	25
11	2020-211/125-000	20
12	2020-212/125-000	20
13	2020-213/125-000	10
14	2020-214/125-000	10
15	2020-215/125-000	10

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	2020-202/132-000	100
3	2020-203/132-000	50
4	2020-204/133-000	50
5	2020-205/133-000	50
6	2020-206/133-000	25
7	2020-207/134-000	25
8	2020-208/134-000	25
9	2020-209/134-000	25
10	2020-210/135-000	25
11	2020-211/135-000	20
12	2020-212/135-000	20
13	2020-213/135-000	10
14	2020-214/135-000	10
15	2020-215/135-000	10

Technische Daten	
0,14 … 1 (1,5) mm² ❶	24 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 13,5 A ❸	300 V, 10 A
Modulbreite 3,5 mm / 0.138 inch	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	



2-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte und Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	2020-202/142-000	100
3	2020-203/142-000	50
4	2020-204/143-000	50
5	2020-205/143-000	50
6	2020-206/143-000	25
7	2020-207/144-000	25
8	2020-208/144-000	25
9	2020-209/144-000	25
10	2020-210/145-000	25
11	2020-211/145-000	20
12	2020-212/145-000	20
13	2020-213/145-000	10
14	2020-214/145-000	10
15	2020-215/145-000	10

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2000-115	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2020-100	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/ Rolle

weiß	2009-113	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 3,5 mm

unbedruckt	793-3501	5

❶ anschließbar: 0,14 … 1,5 mm² „e + f";
direkt steckbar: 0,5 … 1,5 mm² „e" und 0,5 … 0,75 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Achtung: Nach jeder Federleiste ist bei den Basisklemmen eine entsprechende Abschlussplatte zu setzen.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zugentlastungsplatte (ZEP) grau			montiert	Verriegelungsklinke (VK) grau			montiert	ZEP und VK grau montiert
ZEP				Polzahl	Anzahl	1-fach	2-fach	
			Zusatz-Bestellnr.			Zusatz-Bestellnr.		Zusatz-Bestellnr.
Bestellnr.	Farbe	Breite						
734-327	grau	6 mm	/132-0xx	2 bis 3	1	/122-0xx	–	/142-0xx
734-328	grau	12,5 mm	/133-0xx	4 bis 6	1	–	/124-0xx	/143-0xx
734-329	grau	25 mm	/134-0xx	7 bis 9	1	–	/124-0xx	/144-0xx
734-326	grau	35 mm	/135-0xx	10 bis 15	2	–	/125-0xx	/145-0xx

Bei farbigen Federleisten ist „xx" in der Zusatz-Bestellnummer durch den Farbschlüssel -006 für blau und -016 für grün-gelb zu ersetzen.

Maße der Verriegelungklinken



Beschreibung	Farbe	Bestell-nummer	Anhang-nummer
2-Leiter-Federleiste 2- bis 15-polig	grau	2020-202	keine
	blau	bis	/000-006
	grün-gelb	2020-215	/000-016



Maße der Zugentlastungsplatten

1-Leiter/1-Pin-, 2-Leiter/1-Pin- und 2-Leiter/2-Pin-Basisklemme X-COM®S-SYSTEM
2,5 (4) mm²; Serie 2022

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A) ❸	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



1-Leiter/1-Pin-Basisklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2022-1201	100
blau	2022-1204	100
orange	2022-1202	100

1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme		
grün-gelb	2022-1207	100

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2022-1292	100 (25)
grau	2022-1291	100 (25)

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A) ❸	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter/1-Pin-Basisklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2022-1301	100
blau	2022-1304	100
orange	2022-1302	100

2-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme		
grün-gelb	2022-1307	100

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2022-1392	100 (25)
grau	2022-1391	100 (25)

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A) ❸	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



2-Leiter/2-Pin-Basisklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2022-1401	50
blau	2022-1404	50
orange	2022-1402	50

2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme		
grün-gelb	2022-1407	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2022-1492	100 (25)
grau	2022-1491	100 (25)

Zubehör; Serie 2022

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Dreieckbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-2 3-4 5-6	2002-406/020-000	25

Sternbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme; lichtgrau

1-3-5	2002-405/011-000	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

5-fach	2002-415	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2022-100	100 (25)

Prüfstift; Ø 1 mm

	859-500	1

1-Leiter-Federleiste

grau	2022-101	200

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 690 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder dürfen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/getrennt werden.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2022

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	**2009-115**	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	**2009-110**	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	**793-5501**	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	**793-5501/000-002**	5
rot	**793-5501/000-005**	5
blau	**793-5501/000-006**	5
grau	**793-5501/000-007**	5
orange	**793-5501/000-012**	5
hellgrün	**793-5501/000-017**	5
grün	**793-5501/000-023**	5
violett	**793-5501/000-024**	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	**249-117**	50 (25)



Basisklemmen X-COM®S-SYSTEM der Serie 2022 kombiniert mit Durchgangsklemmen der Serie 2002

Basisklemmen und Federleisten sind berührungsgeschützt.



Kodierstift in gewünschte Kodieröffnung der Klemme einführen und abdrehen.

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme X-COM®S-SYSTEM
2,5 (4) mm²; Serie 2022

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A) ❸	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2022-2231	50
N/L	2022-2232	50
L/N	2022-2233	50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	2022-2201	50
N/L	2022-2202	50
L/N	2022-2203	50



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2022-2238	50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	2022-2208	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A) ❸	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2022-2234	50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	2022-2204	50



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2022-2239	50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	2022-2209	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (28 A) ❸	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2022-2247	50
PE/L	2022-2257	50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2022-2217	50
PE/L	2022-2227	50



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Schutzleiterklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2022-2237	50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Schutzleiterklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	2022-2207	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 690 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder dürfen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/getrennt werden.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2022

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2022-2292	100 (25)
grau	2022-2291	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

lichtgrau	2002-492	100 (25)
orange	2002-492/000-012	100 (25)

Zubehör; Serie 2022

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

5-fach	2002-415	25

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2022-100	100 (25)

Prüfstift; Ø 1 mm

	859-500	1

1-Leiter-Federleiste

grau	2022-101	200

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Größenvergleich
Doppelstock-Basisklemmen mit Klemmenbreite 3,5 mm und 5,2 mm



Beschriftung mit Beschriftungsadapter (2009-198)

1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM
2,5 (4) mm²; Serie 2022

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A) ❸	600 V, 20 A
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

Abmessungen in mm



L = Polzahl x Modulbreite

1-Leiter-Federleiste; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1	2022-101	200
2	2022-102	200
3	2022-103	100
4	2022-104	100
5	2022-105	50
6	2022-106	50
7	2022-107	50
8	2022-108	50
9	2022-109	50
10	2022-110	25
11	2022-111	25
12	2022-112	25
13	2022-113	25
14	2022-114	25
15	2022-115	25

1-Leiter-Federleiste; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grün-gelb
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

1	2022-101/000-016	200
2	2022-102/000-016	200

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 690 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Zusatz-Bestellnr.
blau …/000-006
orange …/000-012

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit

orange	2022-142	100 (25)
grau	2022-141	100 (25)

Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit

orange	2022-152	100 (25)
grau	2022-151	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2022-100	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

35 mm breit	734-326	100 (25)
6 mm breit	734-327	100 (25)
12,5 mm breit	734-328	100 (25)
25 mm breit	734-329	100 (25)
55 mm breit	734-430	50 (25)
75 mm breit	734-431	50 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Federleiste kodieren, gewünschte Kodiernase mittels geeignetem Werkzeug von der Federleiste abtrennen.



An entsprechender Stelle in der Basisklemme einen Kodierstift (2022-100) setzen.

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Basisklemmen und 1-Leiter-Federleisten X-COM®S-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten

1-Leiter-Federleiste
Basisklemmen sind mit Kammbrückern der Serie 2000 brückbar, prüfbar mit Prüfstift 859-500.



Basisklemme



Klemmenblock X-COM®S-SYSTEM



PE-Basisklemme



1-Leiter-Federleiste
Doppelstock-Basisklemmen sind mit Kammbrückern der Serie 2000 brückbar, prüfbar mit Prüfstift 859-500.



Doppelstock-Basisklemme

Federleiste zum Selbstkonfektionieren X-COM®S-SYSTEM
2,5 (4) mm²; Serie 2022

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A) ❸	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 690 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

1-Leiter-Endmodul; kodierbar

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2022-181	250
blau	2022-184	250
orange	2022-182	250
grün-gelb	2022-187	250

1-Leiter-Mittelmodul; kodierbar

grau	2022-171	250
blau	2022-174	250
orange	2022-172	250
grün-gelb	2022-177	250

1-Leiter-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; kodierbar

grau	2022-161	250
blau	2022-164	250
orange	2022-162	250
grün-gelb	2022-167	250

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit

orange	2022-142	100 (25)
grau	2022-141	100 (25)

Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit

orange	2022-152	100 (25)
grau	2022-151	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2022-100	100 (25)

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Zugentlastungsplatte; grau

35 mm breit	734-326	100 (25)
6 mm breit	734-327	100 (25)
12,5 mm breit	734-328	100 (25)
25 mm breit	734-329	100 (25)
55 mm breit	734-430	50 (25)
75 mm breit	734-431	50 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Selbstmontage individueller Federleisten
Mit seinem modularen Aufbau der Federleisten des X-COM®S-SYSTEMs bietet WAGO die Möglichkeit für das Erstellen von individuellen, häufig wechselnden Polzahlen, z. B für den Prototypenbau.

Module und Polzahlen
Eine selbst zu erstellende Federleiste X-COM®S-SYSTEM besteht aus:
- Einem Anfangsmodul mit integrierter Abschlussplatte
- Bis zu 13 Mittelmodulen (entspricht einer 15-poligen Federleiste = maximale Polzahl)
- Einem Endmodul

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Montage
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verrastens der einzelnen Module untereinander, ohne Beschädigung der Rastzapfen, ist die Verwendung einer Montagevorrichtung zu empfehlen.

Endmodul


Mittelmodul

Anfangsmodul

Beispiel einer 5-poligen 1-Leiter-Federleiste



Anfangsmodul mit integrierter Abschlussplatte
2022-167

Mittelmodul
2022-174

Mittelmodul
2022-171

Endmodul
2022-181

Vorkonfektionierte 1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM
2,5 (4) mm²; Serie 2022

2

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A) ❸	600 V, 20 A
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2022-103/000-036	100
4	2022-104/000-036	100
5	2022-105/000-036	50
6	2022-106/000-036	50
7	2022-107/000-036	50
8	2022-108/000-036	50
9	2022-109/000-036	50
10	2022-110/000-036	25
11	2022-111/000-036	25
12	2022-112/000-036	25
13	2022-113/000-036	25
14	2022-114/000-036	25
15	2022-115/000-036	25

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A) ❸	600 V, 20 A
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



1-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2022-103/000-037	100
4	2022-104/000-037	100
5	2022-105/000-037	50
6	2022-106/000-037	50
7	2022-107/000-037	50
8	2022-108/000-037	50
9	2022-109/000-037	50
10	2022-110/000-037	25
11	2022-111/000-037	25
12	2022-112/000-037	25
13	2022-113/000-037	25
14	2022-114/000-037	25
15	2022-115/000-037	25

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A) ❸	600 V, 20 A
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2022-103/000-038	100
4	2022-104/000-038	100
5	2022-105/000-038	50
6	2022-106/000-038	50
7	2022-107/000-038	50
8	2022-108/000-038	50
9	2022-109/000-038	50
10	2022-110/000-038	25
11	2022-111/000-038	25
12	2022-112/000-038	25
13	2022-113/000-038	25
14	2022-114/000-038	25
15	2022-115/000-038	25

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Verriegelungsklinke; 4,8 mm breit

orange	2002-142	100 (25)
grau	2002-141	100 (25)

Verriegelungsklinke; 9,6 mm breit

orange	2002-152	100 (25)
grau	2002-151	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2002-100	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

35 mm breit	734-326	100 (25)
6 mm breit	734-327	100 (25)
12,5 mm breit	734-328	100 (25)
25 mm breit	734-329	100 (25)
55 mm breit	734-430	50 (25)
75 mm breit	734-431	50 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A) ❸	600 V, 20 A
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 690 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Endmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2022-103/000-039	100
4	2022-104/000-039	100
5	2022-105/000-039	50
6	2022-106/000-039	50
7	2022-107/000-039	50
8	2022-108/000-039	50
9	2022-109/000-039	50
10	2022-110/000-039	25
11	2022-111/000-039	25
12	2022-112/000-039	25
13	2022-113/000-039	25
14	2022-114/000-039	25
15	2022-115/000-039	25

1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM; mit Verriegelungsklinke und Zugentlastungsplatte
2,5 (4) mm²; Serie 2022

2

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A) ❸	600 V, 20 A
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



1-Leiter-Federleiste; mit Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1	2022-101/122-000	200
2	2022-102/122-000	100
3	2022-103/123-000	100
4	2022-104/123-000	50
5	2022-105/123-000	50
6	2022-106/123-000	50
7	2022-107/123-000	25
8	2022-108/123-000	25
9	2022-109/123-000	25
10	2022-110/123-000	25
11	2022-111/126-000	25
12	2022-112/126-000	20
13	2022-113/126-000	20
14	2022-114/126-000	10
15	2022-115/127-000	10

1-Leiter-Federleiste; mit Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

1 blau	2022-101/122-006	200
1 grün-gelb	2022-101/122-016	200

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A) ❸	600 V, 20 A
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1	2022-101/132-000	200
2	2022-102/132-000	100
3	2022-103/133-000	100
4	2022-104/133-000	50
5	2022-105/134-000	50
6	2022-106/134-000	50
7	2022-107/135-000	25
8	2022-108/135-000	25
9	2022-109/135-000	25
10	2022-110/135-000	25
11	2022-111/136-000	25
12	2022-112/136-000	20
13	2022-113/136-000	20
14	2022-114/136-000	10
15	2022-115/137-000	10

1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

1 blau	2022-101/132-006	200
1 grün-gelb	2022-101/132-016	200

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
690 V/6 kV/3 ❷	600 V, 20 A
I_N 24 A (32 A) ❸	600 V, 20 A
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte und Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1	2022-101/142-000	200
2	2022-102/142-000	100
3	2022-103/143-000	100
4	2022-104/143-000	50
5	2022-105/144-000	50
6	2022-106/144-000	50
7	2022-107/145-000	25
8	2022-108/145-000	25
9	2022-109/145-000	25
10	2022-110/145-000	25
11	2022-111/146-000	25
12	2022-112/146-000	20
13	2022-113/146-000	20
14	2022-114/146-000	10
15	2022-115/147-000	10

1-Leiter-Federleiste; mit Zugentlastungsplatte und Verriegelungsklinke; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

1 blau	2022-101/142-006	200
1 grün-gelb	2022-101/142-016	200

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

	lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

	dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

	gelb	2002-115	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

	orange	2002-100	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

	weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

	weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

	unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

	gelb	793-5501/000-002	5
	rot	793-5501/000-005	5
	blau	793-5501/000-006	5
	grau	793-5501/000-007	5
	orange	793-5501/000-012	5
	hellgrün	793-5501/000-017	5
	grün	793-5501/000-023	5
	violett	793-5501/000-024	5

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 690 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zugentlastungsplatte (ZEP) grau			montiert	Verriegelungsklinke (VK) grau			montiert	ZEP und VK grau montiert
ZEP				Polzahl	Anzahl	1-fach	2-fach	
			Zusatz-Bestellnr.			Zusatz-Bestellnr.		Zusatz-Bestellnr.
Bestellnr.	Farbe	Breite						
734-327	grau	6 mm	/132-0xx	1 bis 2	1	/122-0xx	–	/142-0xx
734-328	grau	12,5 mm	/133-0xx	3 bis 4	1	–	/123-0xx	/143-0xx
734-329	grau	25 mm	/134-0xx	5 bis 6	1	–	/123-0xx	/144-0xx
734-326	grau	35 mm	/135-0xx	7 bis 10	1	–	/123-0xx	/145-0xx
734-430	grau	55 mm	/136-0xx	11 bis 14	2	–	/126-0xx	/146-0xx
734-431	grau	75 mm	/137-0xx	15	2	–	/127-0xx	/147-0xx

Bei farbigen Federleisten ist „xx" in der Zusatz-Bestellnummer durch den Farbschlüssel -006 für blau und -016 für grün-gelb zu ersetzen.

Maße der Verriegelungklinken





Maße der Zugentlastungsplatten

Beschreibung	Farbe	Bestell-nummer	Anhang-nummer
1-Leiter-Federleiste 1- bis 15-polig	grau blau grün-gelb	2022-101 bis 2022-115	keine /000-006 /000-016





1-Leiter/1-Pin-, 2-Leiter/1-Pin- und 2-Leiter/2-Pin-Basisklemme X-COM®S-SYSTEM; für Anwendungen Ex nA

2,5 (4) mm²; Serie 2022

2

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	







1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; für Anwendungen Ex nA geeignet

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2022-1201/999-953	100
blau	2022-1204/999-953	100

2-Leiter/1-Pin-Basisklemme; für Anwendungen Ex nA geeignet

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2022-1301/999-953	100
blau	2022-1304/999-953	100

2-Leiter/2-Pin-Basisklemme; für Anwendungen Ex nA geeignet

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2022-1401/999-953	50
blau	2022-1404/999-953	50

1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme; für Anwendungen Ex nA geeignet

grün-gelb	2022-1207/999-953	100

2-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme; für Anwendungen Ex nA geeignet

grün-gelb	2022-1307/999-953	100

2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme; für Anwendungen Ex nA geeignet

grün-gelb	2022-1407/999-953	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2022-1292	100 (25)
grau	2022-1291	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2022-1392	100 (25)
grau	2022-1391	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2022-1492	100 (25)
grau	2022-1491	100 (25)

Zubehör; Serie 2022

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2022-100	100 (25)

Prüfstift; Ø 1 mm

	859-500	1

1-Leiter-Federleiste mit verkürzter Verriegelungsklinke; für Anwendungen Ex nA geeignet; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

grau	2022-103/999-953	100

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 630 V = Bemessungsspannung für den Einsatz in Zone 2, Zündschutzart „nA“
(siehe Kapitel 14)

Hinweis:
Steckverbinder dürfen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/getrennt werden.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Basisklemme



PE-Basisklemme

630 V = Bemessungsspannung für den Einsatz in Zone 2, Zündschutzart „nA“

n steht für eine Zündschutzart in Zone 2:
Diese umfasst Bereiche, in denen gefährliche explosionsfähige Atmosphären mit Gas, Dampf oder Nebel während des Normalbetriebs normalerweise nicht auftreten und wenn, dann nur kurzzeitig.

A bedeutet: nicht funkenreißend (Funktionsmodule ohne Relais/ohne Schalter)

Ex-Kennzeichnung
Basisklemmen und Federleisten mit Ex-Zulassung haben einen seitlichen Aufdruck mit Ex-Raute und einer erweiterten Bestellnummer „…/999-953“.
Verkürzte Verriegelungsklinke (ab Werk montiert) erschwert unbeabsichtigtes Trennen der Verbindung.

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme X-COM®S-SYSTEM; für Anwendungen Ex nA
2,5 (4) mm²; Serie 2022

2

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5;2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
L/L	2022-2231/999-953	50
N/L	2022-2232/999-953	50
L/N	2022-2233/999-953	50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
L/L	2022-2201/999-953	50
N/L	2022-2202/999-953	50
L/N	2022-2203/999-953	50



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
L	2022-2238/999-953	50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
L	2022-2208/999-953	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5;2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
N/N	2022-2234/999-953	50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe blau; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
N/N	2022-2204/999-953	50



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
N	2022-2239/999-953	50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
N	2022-2209/999-953	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
Klemmenbreite 5;2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; mit Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2022-2247/999-953	50
PE/L	2022-2257/999-953	50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; ohne Beschriftungsträger; Gehäusefarbe grau; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
PE/N	2022-2217/999-953	50
PE/L	2022-2227/999-953	50



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Schutzleiterklemme; mit Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
PE	2022-2237/999-953	50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Schutzleiterklemme; ohne Beschriftungsträger; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb; für Anwendungen Ex nA geeignet

	Bestellnr.	VPE
PE	2022-2207/999-953	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 630 V = Bemessungsspannung für den Einsatz in Zone 2, Zündschutzart „nA"
(siehe Kapitel 14)
mit Doppelstock-Vertikalbrücker 19 A

Hinweis:
Steckverbinder dürfen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/getrennt werden.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2022

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2022-2292	100 (25)
grau	2022-2291	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

lichtgrau	2002-492	100 (25)
orange	2002-492/000-012	100 (25)

Zubehör; Serie 2022

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

5-fach	2002-415	25

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2022-100	100 (25)

Prüfstift; Ø 1 mm

	859-500	1

1-Leiter-Federleiste mit verkürzter Verriegelungsklinke; für Anwendungen Ex nA geeignet; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar

grau	2022-103/999-953	100

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar

grau	2002-121	50 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)



Gruppenbeschriftung mit höhenverstellbarem Gruppenschildträger (2009-163)

2

1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM; für Anwendungen Ex nA
2,5 (4) mm²; Serie 2022

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Abmessungen in mm



L = Polzahl x Modulbreite

1-Leiter-Federleiste mit verkürzter Verriegelungsklinke; für Anwendungen Ex nA geeignet; zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar; grau
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	2022-102/999-953	200
3	2022-103/999-953	100
4	2022-104/999-953	100
5	2022-105/999-953	50
6	2022-106/999-953	50
7	2022-107/999-953	50
8	2022-108/999-953	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“; direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 630 V = Bemessungsspannung für den Einsatz in Zone 2, Zündschutzart „nA“ (siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2022-100	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

35 mm breit	734-326	100 (25)
6 mm breit	734-327	100 (25)
12,5 mm breit	734-328	100 (25)
25 mm breit	734-329	100 (25)
55 mm breit	734-430	50 (25)
75 mm breit	734-431	50 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5



Jede Federleiste wird mit Verriegelungsklinke geliefert.

Federleiste kodieren, gewünschte Kodiernase mittels geeignetem Werkzeug von der Federleiste abtrennen.



An entsprechender Stelle in der Basisklemme einen Kodierstift (2022-100) setzen.

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Vorkonfektionierte 1-Leiter-Federleiste X-COM®S-SYSTEM; für Anwendungen Ex nA
2,5 (4) mm²; Serie 2022

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
630 V ❷	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 20 A
Modulbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 630 V = Bemessungsspannung für den Einsatz in Zone 2, Zündschutzart „nA“
(siehe Kapitel 14)

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2

1-Leiter-Federleiste mit verkürzter Verriegelungsklinke; mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2022-103/000-038/999-953	100
4	2022-104/000-038/999-953	100
5	2022-105/000-038/999-953	50
6	2022-106/000-038/999-953	50

1-Leiter-Federleiste mit verkürzter Verriegelungsklinke; mit PE-Endmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen; kodierbar		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	2022-103/000-039/999-953	100
4	2022-104/000-039/999-953	100
5	2022-105/000-039/999-953	50
6	2022-106/000-039/999-953	50

Ex-Kennzeichnung
Basisklemmen und Federleisten mit Ex-Zulassung haben einen seitlichen Aufdruck mit Ex-Raute und einer erweiterten Bestellnummer „…/999-953“.
Verkürzte Verriegelungsklinke (ab Werk montiert) erschwert unbeabsichtigtes Trennen der Verbindung.

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2002-115	100 (25)

Träger mit 6 Kodierstiften; zur Kodierung der Federleisten

orange	2022-100	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

35 mm breit	734-326	100 (25)
6 mm breit	734-327	100 (25)
12,5 mm breit	734-328	100 (25)
25 mm breit	734-329	100 (25)
55 mm breit	734-430	50 (25)
75 mm breit	734-431	50 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5



WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S

PUSH-IN CAGE CLAMP®

WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® S
Frontverdrahtung

			Seite
	Installationsetagenklemmen; mit N-Trennschlitten 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2003	202
	Installationsetagenklemmen; mit interner N-Trennung 0,25 … 2,5 (4) mm²	Serie 2003	204
	Doppelsicherungsstecker auf Basisklemmen	Serie 2003	208
	Installationsetagenklemmen; mit N-Trennschlitten 0,5 … 4 (6) mm²	Serie 2005	210
	**N-Trennklemmen und Potentialausgleichsklemmen** 0,5 … 16 (25 „f“) mm²	Serien 2002/2006/2016	212
	Verteilereinspeiseklemmen 0,5 … 16 (25 „f“) mm²	Serie 2016	214

Installationsreihenklemmen TOPJOB® S
Handhabung

Leiter anschließen – direkt stecken.
Eindrähtige Leiter lassen sich bis zu einem Querschnitt über und mindestens zwei Querschnittstufen unter dem Nennquerschnitt direkt stecken, ohne Werkzeug.



Leiter mit Betätigungswerkzeug anschließen.
Beim Anschluss unbehandelter feindrähtiger Leiter oder kleiner Querschnitte, die ein direktes Stecken nicht zulassen, wird zum Öffnen der Klemmfeder, wie bei CAGE CLAMP® gewohnt, das Betätigungswerkzeug in die Betätigungsöffnung gesteckt.



Alle Leiterarten auf einen Blick



Sammelschienen sind in Sammelschienenträgern zu montieren. Dabei sind Sammelschienenenden in breiten Trägern (2009-305) oder in Einspeiseklemmen mit integriertem Sammelschienenträger einzurasten.



Ausbrechen der Trennplatte aus dem Sammelschienenträger oder aus der N-Trennklemme



Einsetzen der Trennplatte in den Sammelschienenträger für den berührungsgeschützten Abschluss einer N-Sammelschiene



Einsetzen der herausgebrochenen Trennplatte in die N-Trennklemme



Mittels eingesetzter Trennwand entsteht eine berührungsgeschützte N-Sammelschiene.



Die Abreißlinien ermöglichen die Konturanpassung des schmalen Sammelschienenträgers an alle Installationsreihenklemmen TOPJOB® S.



Der schmale Sammelschienenträger (1,5 mm dick) dient als zusätzliche Stütze der Sammelschiene bei langen Klemmenreihen (alle 200 mm).



Die transparente Sammelschienenabdeckung (Bestellnr. 777-303) bietet Berührungsschutz für die Sammelschiene und lässt trotzdem erkennen, ob Klemmen zur Sammelschiene kontaktiert sind.

Betätigung des Trennschlittens mit Betätigungswerkzeug

Push-in CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern



Trennung des N-Potentials im Aufbau ohne Sammelschiene mittels N-Trennmesser



Bei Installationsetagenklemmen mit interner N-Trennung können bei getrenntem N-Potential Prüfadapter in den freigewordenen Vertikalprüfschacht eingesetzt werden.



Es stehen Prüfadapter sowohl für die Einzelmessung des N-Potentials als auch für die Isolationswiderstandsmessung mit verbundenen N- und L-Potentialen zur Verfügung.



Installationsetagenklemme mit eingesetztem N/L-Prüfadapter zur schnellen und sicheren Isolationswiderstandsmessung mit verbundenen N- und L-Potentialen



Installationsetagenklemme mit eingesetztem N-Prüfadapter zur Isolationswiderstandsmessung des N-Potentials



In Basisklemmen ohne N-Trennmesser können in Verbindung mit 1 mm dicken Abschluss- und Zwischenplatten Einzelsicherungsstecker eingesetzt werden.

In Basisklemmen ohne N-Trennmesser können Doppelsicherungsstecker mit Sicherungseinsätzen 5 x 20 mm in der Standardklemmenbreite eingesetzt werden.



Das besonders schmale Schachtelbrückersystem ermöglicht das Brücken von zwei Potentialen im einspurigen Brückerschacht.



Um den Schachtelbrücker zu lösen, mit dem Betätigungswerkzeug zwischen den Brückern eintauchen und Brücker heraushebeln.

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Installationsetagenklemme TOPJOB® S; mit N-Trennschlitten
2,5 (4) mm²; Serie 2003

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/4 kV/3;32 A (32 A) ❷	
400 V/6 kV/3;32 A (32 A) ❷	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Installationsetagenklemme; mit N-Trennschlitten; grau

	Bestellnr.	VPE
◯ NT/L/PE	2003-7641	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	
I_N 32 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Installationsetagenklemme; grau

	Bestellnr.	VPE
◯ L/L	2003-7642	50
◯ N/L	2003-7649	50



Installationsetagenklemme; mit N-Trennschlitten; grau

	Bestellnr.	VPE
◯ NT/L	2003-7640	50
◯ LT/L	2003-7659	50



Installationsetagenklemme; grau

	Bestellnr.	VPE
◯ L	2003-7650	50
◯ N	2003-7651	50

Installationsetagenklemme; grau

	Bestellnr.	VPE
◯ N/L/PE	2003-7646	50
◯ L/L/PE	2003-7645	50

Zubehör; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange | 2003-7692 | 100 (25)

Sammelschienenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 1,5 mm dick

blau | 2009-304 | 100 (25)

Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 7,5 mm dick

blau | 2009-305 | 25

Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang

transparent | 777-303 | 1

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

I_N 140 A | 210-133 | 1

N-Einspeiseklemme; I_N 76 A; 16 mm²; 12 mm breit

blau | 2016-7714 | 20

PE-Einspeiseklemme; 16 mm²; 12 mm breit

grün-gelb | 2016-7607 | 20

Anschlussklemme; für Sammelschiene; mit blauer Kappe; 2,5 … 16 mm²

blau | 210-281 | 100 (50)

Anschlussklemme; für Sammelschiene; 2,5 … 35 mm²

blank | 209-105 | 50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V / 400 V = Bemessungsspannung
4 kV / 6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)
250 V / 4 kV Potential – Masse
400 V / 6 kV Potential – Potential

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar

orange | 2003-7300 | 100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau | 2002-171 | 200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau | 2002-172 | 200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach | 2002-400 | 25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

5-fach | 2002-415 | 25

Zubehör; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 2,5 mm; für Installationsklemmen TOPJOB® S

	2009-309	1

Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 5,5 mm; für Installationsklemmen TOPJOB® S

	2009-310	1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)



TOPJOB® S – das Klemmenprogramm für alle Anwendungen

- Direktes Stecken der eindrähtigen Leiter der Stromkreisverdrahtung in Kleinverteilern spart Zeit und Kosten.
- Die Verfügbarkeit aller für die Gebäudeinstallation erforderlichen Klemmentypen in einheitlicher Direktsteck-technik schützt vor Handhabungsfehlern.
- Einheitliches Zubehör minimiert den Aufwand für Bestellung und Lagerhaltung.
- Die identische Sammelschienenposition der neuen Installationsklemmen TOPJOB® S sichert die Kompatibilität mit den bisherigen Installationsklemmen TOPJOB®.

Für das Errichten und Betreiben von Starkstromanlagen in feuergefährdeten Betriebsstätten und öffentlichen Gebäuden, wie z. B. Versammlungsstätten, Warenhäusern, Krankenhäusern, Schulen, Theatern, Hotels usw., gelten die Bestimmungen der Normen DIN VDE 0100-710 bzw. DIN VDE 0100-718. Bei feuergefährdeten Betriebsstätten ist die DIN VDE 0100-482 zu beachten. In diesen VDE-Bestimmungen ist festgelegt, dass jeder Neutralleiter eine Einrichtung zum Trennen haben muss, um z. B. in jedem Stromkreis eine Isolationswiderstandsmessung ohne Abklemmen des N-Leiters durchführen zu können. WAGO N-Trennklemmen erfüllen diese Anforderungen.

Praxishinweis!
Die N-Trennschlitten der Installationsklemmen sind Schaltkontakte, die bei regelmäßigen Prüfvorgängen getrennt und wieder geschlossen werden. Um dabei eine stetig gute Kontaktierung zu erhalten, ist eine korrosionsfreie Kontaktstelle auf der N-Sammelschiene erforderlich.

Beim Einsatz in trockenen Räumen ohne zusätzliche Schadstoffbelastung können blanke Kupfersammelschienen, die bei der Montage von eventuell vorhandener Korrosion befreit wurden, erfahrungsgemäß eingesetzt werden.

Gemäß DIN VDE 0100-520 (VDE 0100, Teil 520) müssen beim Auftreten von korrosiven oder verschmutzenden Stoffen, einschließlich Wasser, welche die Korrosion oder Alterung begünstigen, die der Schädigung ausgesetzten Teile der Anlage geeignet geschützt werden oder aus einem korrosions- oder alterungsbeständigen Werkstoff bestehen. In diesen Fällen gewährleisten verzinnte Kupfersammelschienen eine dauerhaft gute Kontaktqualität.

WAGO bietet ausschließlich verzinnte Kupfersammelschienen an.

Installationsetagenklemme TOPJOB® S; mit interner N-Trennung
2,5 (4) mm²; Serie 2003

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/4 kV/3; 20 A (25 A) ❷	
400 V/6 kV/3; 20 A (25 A) ❷	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Installationsetagenklemme; mit schwenkbarem Trennmesser; grau

	Bestellnr.	VPE
○ NTi/L/PE	2003-6641	50
○ LTi/L/PE	2003-6644	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	
I_N 24 A (28 A)	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Installationsetagenklemme; grau

	Bestellnr.	VPE
○ L/L	2003-6642	50
○ N/L	2003-6649	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/4 kV/3; 24 A (28 A) ❷	
400 V/6 kV/3; 24 A (28 A) ❷	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Installationsetagenklemme; grau

	Bestellnr.	VPE
○ N/L/PE	2003-6646	50
○ L/L/PE	2003-6645	50

Zubehör; artikelspezifisch

N/L-Prüfadapter; für Vertikalprüfschacht; grau

2-polig	2003-499	100 (25)

N-Prüfadapter; für Vertikalprüfschacht; grau

1-polig	2003-500	100 (25)



Installationsetagenklemme; grau

	Bestellnr.	VPE
○ L	2003-6650	50
○ N	2003-6651	50

Zubehör; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2003-6692	100 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2002-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2002-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V / 400 V = Bemessungsspannung
4 kV / 6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)
250 V / 4 kV Potential – Masse
400 V / 6 kV Potential – Potential

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

5-fach	2002-415	25

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

Zubehör; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 2,5 mm; für Installationsklemmen TOPJOB® S

2009-309	1

Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 5,5 mm; für Installationsklemmen TOPJOB® S

2009-310	1



Bei Installationsetagenklemmen mit interner N-Trennung können bei getrenntem N-Potential Prüfadapter in den freigewordenen Vertikalprüfschacht eingesetzt werden.



Es stehen Prüfadapter sowohl für die Einzelmessung des N-Potentials als auch für die Isolationswiderstandsmessung mit verbundenen N- und L-Potentialen zur Verfügung.

3

Installationsetagenklemme TOPJOB® S
2,5 (4) mm²; Serie 2003

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/4 kV/3; 10 A ❷	
400 V/6 kV/3; 10 A ❷	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Installationsetagenklemme; Basisklemme ohne Trennmesser; grau
Der Maximalstrom ist abhängig vom eingesetzten Zubehör.

	Bestellnr.	VPE
○ N/L/PE	2003-6640	50

Installationsetagenklemme; Basisklemme ohne Trennmesser; Bedruckung Mitte blau, Erdgeschoss grün-gelb; grau

	Bestellnr.	VPE
○ L/N/PE	2003-6661	50

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/4 kV/3; 10 A ❷	
400 V/6 kV/3; 10 A ❷	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	



Installationsetagenklemme; Basisklemme ohne Trennmesser; Bedruckung Obergeschoss schwarz, Mitte braun, Erdgeschoss grün-gelb
Der Maximalstrom ist abhängig vom eingesetzten Zubehör.

	Bestellnr.	VPE
○ P2/P1/PE	2003-6643	50

Installationsetagenklemme; Basisklemme ohne Trennmesser; Bedruckung Obergeschoss braun, Mitte schwarz, Erdgeschoss grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
○ P1/P2/PE	2003-6660	50

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V / 400 V = Bemessungsspannung
4 kV / 6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)
250 V / 4 kV Potential – Masse
400 V / 6 kV Potential – Potential

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 152
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

N/L-Prüfadapter; für Vertikalprüfschacht; grau

2-polig	2003-499	100 (25)

N-Prüfadapter; für Vertikalprüfschacht; grau

1-polig	2003-500	100 (25)

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2003-6692	100 (25)

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

grau	2004-911	50

Abschluss- und Zwischenplatte; nur für den Einsatz mit Sicherungssteckern; 1 mm dick

orange	2003-6693	100 (25)

Doppelsicherungsstecker; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

grau	2003-911	25

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; nur für den Einsatz mit Doppelsicherungssteckern

orange	2003-6694	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-402	25
3-fach	2002-403	25
4-fach	2002-404	25
5-fach	2002-405	25
6-fach	2002-406	25
7-fach	2002-407	25
8-fach	2002-408	25
9-fach	2002-409	25
10-fach	2002-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2002-433	25
von 1 auf 4	2002-434	25
von 1 auf 5	2002-435	25
von 1 auf 6	2002-436	25
von 1 auf 7	2002-437	25
von 1 auf 8	2002-438	25
von 1 auf 9	2002-439	25
von 1 auf 10	2002-440	25

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 1,5 mm²; I_N 18 A

L = 60 mm	2009-412	100 (10)
L = 110 mm	2009-414	100 (10)
L = 250 mm	2009-416	100 (10)

Zubehör; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Schachtelbrücker; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-472	25
3-fach	2002-473	25
4-fach	2002-474	25
5-fach	2002-475	25
6-fach	2002-476	25
7-fach	2002-477	25
8-fach	2002-478	25
9-fach	2002-479	25
10-fach	2002-480	25
11-fach	2002-481	25
12-fach	2002-482	25

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; I_N 25 A; lichtgrau

1-3	2002-473/011-000	25
1-3-5	2002-475/011-000	25
1-3-5-7	2002-477/011-000	25
1-3-5-7-9	2002-479/011-000	25
1-3-5-7-9-11	2002-481/011-000	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

2-fach	2002-400	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; von 1 auf 3

lichtgrau	2002-423	25
rot	2002-423/000-005	25
blau	2002-423/000-006	25

Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; I_N 25 A; lichtgrau

5-fach	2002-415	25

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

Zubehör; Serie 2003

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	**2009-115**	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	**2009-110**	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	**793-5501**	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	**793-5501/000-002**	5
rot	**793-5501/000-005**	5
blau	**793-5501/000-006**	5
grau	**793-5501/000-007**	5
orange	**793-5501/000-012**	5
hellgrün	**793-5501/000-017**	5
grün	**793-5501/000-023**	5
violett	**793-5501/000-024**	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	**249-117**	50 (25)

Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 2,5 mm; für Installationsklemmen TOPJOB® S

	2009-309	1

Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 5,5 mm; für Installationsklemmen TOPJOB® S

	2009-310	1



In Basisklemmen ohne N-Trennmesser können in Verbindung mit 1 mm dicken Abschluss- und Zwischenplatten Einzelsicherungsstecker eingesetzt werden.



Es stehen Prüfadapter sowohl für die Einzelmessung des N-Potentials als auch für die Isolationswiderstandsmessung mit verbundenen N- und L-Potentialen zur Verfügung.



Installationsetagenklemme mit eingesetztem N/L-Prüfadapter zur schnellen und sicheren Isolationswiderstandsmessung mit verbundenen N- und L-Potentialen



Installationsetagenklemme mit eingesetztem N-Prüfadapter zur Isolationswiderstandsmessung des N-Potentials

3

Doppelsicherungsstecker TOPJOB® S auf Basisklemme, 2,5 (4) mm²
Serie 2003

Technische Daten
250 V / I_N 6,3 A
Steckerbreite 10,4 mm / 0.409 inch



Doppelsicherungsstecker; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2003-911	50

Technische Daten
250 V / I_N 6,3 A
Steckerbreite 10,4 mm / 0.409 inch



Doppelsicherungsstecker; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Leuchtanzeige; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 0,25 mA

	Bestellnr.	VPE
230 V	2003-911/1000-923	50

Länge für 2002-1661 – 66,5 mm / 2.62 inch 2-Leiter-Basisklemme

Länge für 2002-1761 – 76,8 mm / 3.02 inch 3-Leiter-Basisklemme

Länge für 2002-1861 – 87,5 mm / 3.45 inch 4-Leiter-Basisklemme

Länge für 2002-1961 – 72,9 mm / 2.87 inch 2-Leiter-Basisklemme mit zusätzlicher Brückung

Länge für 2002-2961 – 108 mm / 4.25 inch Doppelstock-Basisklemme

Länge für 2003-6640 – 110 mm / 4.33 inch Installationsetagenklemme

Zulassungsdaten siehe www.wago.com

Zubehör; für Sicherungsstecker

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

2-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1661	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1692	100 (25)
grau	2002-1691	100 (25)

3-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1761	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1792	100 (25)
grau	2002-1791	100 (25)

4-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1861	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1892	100 (25)
grau	2002-1891	100 (25)

Endplatte für Sicherungsklemmen; 2 mm dick

orange	2002-992	100 (25)
grau	2002-991	100 (25)

2-Leiter-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

grau	2002-1961	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-1992	100 (25)
grau	2002-1991	100 (25)

Doppelstock-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

L/L	2002-2961	50

Doppelstock-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

L/N	2002-2963	50

Doppelstock-Basisklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

L/L	2002-2941	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2002-2992	100 (25)
grau	2002-2991	100 (25)

Kurzschlussbrücke; 5 x 20 mm; zur Verwendung des Sicherungssteckers als Trennstecker

I_N 6,3 A	281-503	250 (25)

Zubehör; für Sicherungsstecker

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Installationsetagenklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

N/L/PE	2003-6640	50

Installationsetagenklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

L/N/PE	2003-6661	50

Installationsetagenklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

P2/P1/PE	2003-6643	50

Installationsetagenklemme; 0,25 … 2,5 (4) mm² / 22 … 12 AWG Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch

P1/P2/PE	2003-6660	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

orange	2003-6692	100 (25)

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; nur für den Einsatz mit Doppelsicherungssteckern

orange	2003-6694	100 (25)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

In Basisklemmen ohne N-Trennmesser können Doppelsicherungsstecker mit Sicherungseinsätzen 5 x 20 mm in der Standardklemmenbreite eingesetzt werden.

G-Sicherungseinsätze 5 x 20

Serie Bestellnr.	Überlastschutz und Kurzschlussschutz		Ausschließlich Kurzschlussschutz	
	Einzel-anordnung	Verbund-anordnung	Einzel-anordnung	Verbund-anordnung
	Sicherungsklemmen			
2003-911 2003-911/....-....	1,6 W	1,6 W	2,5 W	2,5 W

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsätzen ist darauf zu achten, dass die folgend aufgeführte max. Verlustleistung nicht überschritten wird. Sie wird gemäß IEC bzw. EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt. Je nach Anwendung und Einbauweise sind die Erwärmungsverhältnisse der Klemme zu prüfen. Für die Sicherungseinsätze stellen höhere Umgebungstemperaturen eine zusätzliche Belastung dar. In solchen Anwendungsfällen muss daher gegebenenfalls eine Reduzierung des Bemessungsstroms berücksichtigt werden. Nähere Angaben hierzu machen die Sicherungshersteller.

Installationsetagenklemme TOPJOB® S; mit N-Trennschlitten
4 (6) mm²; Serie 2005

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	20 … 10 AWG
250 V/4 kV/3; 36 A (36 A) ❷	
400 V/6 kV/3; 36 A (36 A) ❷	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	



Installationsetagenklemme; mit N-Trennschlitten; grau

	Bestellnr.	VPE
○ NT/L/PE	2005-7641	50

Technische Daten	
0,5 … 4 (6) mm² ❶	20 … 10 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	
I_N 36 A	
Klemmenbreite 6,2 mm / 0.244 inch	
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch	



Installationsetagenklemme; grau

	Bestellnr.	VPE
○ L/L	2005-7642	50
○ N/L	2005-7649	50



Installationsetagenklemme; mit N-Trennschlitten; grau

	Bestellnr.	VPE
○ N/L/PE	2005-7646	50

Installationsetagenklemme; grau

	Bestellnr.	VPE
○ L/L/PE	2005-7645	50

❶ anschließbar: 0,5 … 6 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1,5 … 6 mm² „e" und 1,5 … 4 mm²
„Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 250 V / 400 V = Bemessungsspannung
4 kV / 6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)
250 V / 4 kV Potential – Masse
400 V / 6 kV Potential – Potential

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Prüfzubehör, ab Seite 151
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 2005

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2005-7692	100 (25)

Sammelschienenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 1,5 mm dick

blau	2009-304	100 (25)

Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 7,5 mm dick

blau	2009-305	25

Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang

transparent	777-303	1

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

I_N 140 A	210-133	1

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar

orange	2005-7300	100 (25)

N-Einspeiseklemme; I_N 76 A; 16 mm²; 12 mm breit

blau	2016-7714	20

PE-Einspeiseklemme; 16 mm²; 12 mm breit

grün-gelb	2016-7607	20

Anschlussklemme; für Sammelschiene; mit blauer Kappe; 2,5 … 16 mm²

blau	210-281	100 (50)

Anschlussklemme; für Sammelschiene; 2,5 … 35 mm²

blank	209-105	50

Zubehör; Serie 2005

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,25 … 0,5 mm²

lichtgrau	2004-171	200 (25)

Isolierungsstopp; 5 Stück/Strang; 0,75 … 1 mm²

dunkelgrau	2004-172	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

2-fach	2004-402	25
3-fach	2004-403	25
4-fach	2004-404	25
5-fach	2004-405	25
6-fach	2004-406	25
7-fach	2004-407	25
8-fach	2004-408	25
9-fach	2004-409	25
10-fach	2004-410	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 32 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2004-433	25
von 1 auf 4	2004-434	25
von 1 auf 5	2004-435	25
von 1 auf 6	2004-436	25
von 1 auf 7	2004-437	25
von 1 auf 8	2004-438	25
von 1 auf 9	2004-439	25
von 1 auf 10	2004-440	25

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

210-137	50

Zubehör; Serie 2005

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 2,5 mm; für Installationsklemmen TOPJOB® S

	2009-309	1

Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 5,5 mm; für Installationsklemmen TOPJOB® S

	2009-310	1



Praxishinweis!
Die N-Trennschlitten der Installationsklemmen sind Schaltkontakte, die bei regelmäßigen Prüfvorgängen getrennt und wieder geschlossen werden. Um dabei eine stetig gute Kontaktierung zu erhalten, ist eine korrosionsfreie Kontaktstelle auf der N-Sammelschiene erforderlich.

Beim Einsatz in trockenen Räumen ohne zusätzliche Schadstoffbelastung können blanke Kupfersammelschienen, die bei der Montage von eventuell vorhandener Korrosion befreit wurden, erfahrungsgemäß eingesetzt werden.

Gemäß DIN VDE 0100-520 (VDE 0100, Teil 520) müssen beim Auftreten von korrosiven oder verschmutzenden Stoffen, einschließlich Wasser, welche die Korrosion oder Alterung begünstigen, die der Schädigung ausgesetzten Teile der Anlage geeignet geschützt werden oder aus einem korrosions- oder alterungsbeständigen Werkstoff bestehen. In diesen Fällen gewährleisten verzinnte Kupfersammelschienen eine dauerhaft gute Kontaktqualität.

WAGO bietet ausschließlich verzinnte Kupfersammelschienen an.

N-Trennklemme und Potentialausgleichsklemme TOPJOB® S
Serie 2002; Serie 2006; Serie 2010; Serie 2016

Technische Daten	
0,25 … 2,5 (4) mm² ❶	22 … 12 AWG
250 V/4 kV/3 ❺	
I_N 32 A	
Klemmenbreite 5,2 mm / 0.205 inch	
10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 inch	

Technische Daten	
0,5 … 6 (10) mm² ❷	20 … 8 AWG
250 V/4 kV/3 ❺	
I_N 51 A	
Klemmenbreite 7,5 mm / 0.295 inch	
13 … 15 mm / 0.51 … 0.59 inch	

Technische Daten	
0,5 … 10 (16) mm² ❸	20 … 6 AWG
250 V/4 kV/3 ❺	
I_N 57 A	
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
17 … 19 mm / 0.67 … 0.91 inch	







1-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	2002-7114	50

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme		
grau	2002-7111	50

Passende Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen: siehe Seite 50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

	orange	2002-7192	100 (25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar

	orange	2005-7300	100 (25)

1-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	2006-7114	50

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme		
grau	2006-7111	50

Passende Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen: siehe Seite 56

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

	orange	2006-7192	100 (25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar

	orange	2006-7300	100 (25)

1-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	2010-7114	25

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme		
grau	2010-7111	25

Passende Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen: siehe Seite 57

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

	orange	2010-7192	100 (25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar

	orange	2006-7300	100 (25)



2-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	2002-7214	50

2-Leiter-Potentialausgleichsklemme		
grau	2002-7211	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick

	orange	2002-7292	100 (25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar

	orange	2005-7300	100 (25)

Zubehör; für N-Trennklemmen und Potentialausgleichsklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Sammelschienenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 1,5 mm dick

	blau	2009-304	100 (25)

Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 7,5 mm dick

	blau	2009-305	25

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

	I_N 140 A	210-133	1

Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang

	transparent	777-303	1

Anschlussklemme; für Sammelschiene; 2,5 … 35 mm²

	blank	209-105	1

Anschlussklemme; für Sammelschiene; mit blauer Kappe; 2,5 … 16 mm²

	blau	210-281	100 (50)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

	rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

		210-137	50

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

	weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

	unbedruckt	793-5501	5

Technische Daten	
0,5 … 16 (25 „f") mm² ❹	20 … 4 AWG
250 V/4 kV/3 ❺	
I_N 65 A	
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch	



1-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	2016-7114	25

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme		
grau	2016-7111	25

Passende Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen: siehe Seite 58

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange | 2016-7192 | 100 (25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar

orange | 2006-7300 | 100 (25)

❶ anschließbar: 0,25 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ anschließbar: 0,5 … 10 mm² „e + f";
direkt steckbar: 2,5 … 10 mm² „e" und 2,5 … 6 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❸ anschließbar: 0,5 … 16 mm² „e + f";
direkt steckbar: 4 … 16 mm² „e" und 4 … 10 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 18 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❹ anschließbar: 0,5 … 16 mm² „e + f", 25 mm² „f";
direkt steckbar: 6 … 16 mm² „e" und 6 … 16 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 18 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❺ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Einsetzen der Trennplatte in den Sammelschienenträger für den berührungsgeschützten Abschluss einer N-Sammelschiene



Ausbrechen der Trennplatte aus dem Sammelschienenträger oder aus der N-Trennklemme

Einsetzen der herausgebrochenen Trennplatte in die N-Trennklemme



Mittels eingesetzter Trennwand entsteht eine berührungsgeschützte N-Sammelschiene.

N-Trennklemmen
Für das Errichten und Betreiben von Starkstromanlagen in feuergefährdeten Betriebsstätten und öffentlichen Gebäuden, wie z. B. Versammlungsstätten, Warenhäusern, Krankenhäusern, Schulen, Theatern, Hotels usw., gelten die Bestimmungen der Normen DIN VDE 0100-710 bzw. DIN VDE 0100-718. Bei feuergefährdeten Betriebsstätten ist die DIN VDE 0100-482 zu beachten. In diesen VDE-Bestimmungen ist festgelegt, dass jeder Neutralleiter eine Einrichtung zum Trennen haben muss, um z. B. in jedem Stromkreis eine Isolationsprüfung ohne Abklemmen des N-Leiters durchführen zu können.
WAGO N-Trennklemmen erfüllen diese Anforderungen.

Potentialausgleichsklemmen
Gemäß DIN VDE 0100-710 „Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Medizinisch genutzte Bereiche" sind die Potentialausgleichsleitungen auf eine Potentialausgleichssammelschiene zu führen. Die Potentialausgleichssammelschiene und die Schutzleiter-Sammelschiene sind in einem gemeinsamen Gehäuse anzuordnen und mit einem Kupferleiter von mindestens 16 mm² lösbar miteinander zu verbinden. Weiterhin sind an der Potentialausgleichssammelschiene alle Potentialausgleichsleitungen übersichtlich, einzeln lösbar und jederzeit zugänglich anzuschließen und nach ihrer funktionellen Zuordnung eindeutig und unverlierbar zu kennzeichnen.
Mit WAGO Potentialausgleichsklemmen werden die aufgeführten Anforderungen erfüllt.

Verteilereinspeise-/Schutzleiter-/N-Trenn- und Potentialausgleichsklemme TOPJOB® S
16 (25 „f“) mm²; Serie 2016

Technische Daten	
0,5 … 16 (25 „f“) mm² ❶	20 … 4 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	
I_N 76 A	
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch	



Technische Daten	
0,5 … 16 (25 „f“) mm² ❶	20 … 4 AWG
250 V/4 kV/3 ❸	
I_N 76 A	
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch	



❶ anschließbar: 0,5 … 16 mm² „e + f“, 25 mm² „f“; direkt steckbar: 6 … 16 mm² „e“ und 6 … 16 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 18 mm“ Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	2016-7601	20
blau	2016-7604	20

1-Leiter-N-Trennklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	2016-7714	20

2-Leiter-Schutzleiterklemme
Bei einer Strombelastung über 76 A sind Tragschienen 35 mit einer Höhe von 15 mm zu verwenden!

grün-gelb		2016-7607	20

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme

grau		2016-7711	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2016-7692	100 (25)
grau	2016-7691	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	2016-7792	100 (25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar

orange	2006-7300	100 (25)

Zubehör; Serie 2016

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

2-fach	2016-402	25
3-fach	2016-403	25
4-fach	2016-404	25
5-fach	2016-405	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 41 A; lichtgrau

von 1 auf 3	2016-433	25
von 1 auf 4	2016-434	25
von 1 auf 5	2016-435	25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	2016-115	100 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb	2016-100	100 (25)

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

I_N 140 A	210-133	1

Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang

transparent	777-303	1

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm

grau	2009-174	100 (25)

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²

grau	2009-182	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

N-Trennklemmen

Für das Errichten und Betreiben von Starkstromanlagen in feuergefährdeten Betriebsstätten und öffentlichen Gebäuden, wie z. B. Versammlungsstätten, Warenhäusern, Krankenhäusern, Schulen, Theatern, Hotels usw., gelten die Bestimmungen der Normen DIN VDE 0100-710 bzw. DIN VDE 0100-718. Bei feuergefährdeten Betriebsstätten ist die DIN VDE 0100-482 zu beachten. In diesen VDE-Bestimmungen ist festgelegt, dass jeder Neutralleiter eine Einrichtung zum Trennen haben muss, um z. B. in jedem Stromkreis eine Isolationsprüfung ohne Abklemmen des N-Leiters durchführen zu können.
WAGO N-Trennklemmen erfüllen diese Anforderungen.

Potentialausgleichsklemmen

Gemäß DIN VDE 0100-710 „Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Medizinisch genutzte Bereiche“ sind die Potentialausgleichsleitungen auf eine Potentialausgleichssammelschiene zu führen. Die Potentialausgleichssammelschiene und die Schutzleiter-Sammelschiene sind in einem gemeinsamen Gehäuse anzuordnen und mit einem Kupferleiter von mindestens 16 mm² lösbar miteinander zu verbinden. Weiterhin sind an der Potentialausgleichssammelschiene alle Potentialausgleichsleitungen übersichtlich, einzeln lösbar und jederzeit zugänglich anzuschließen und nach ihrer funktionellen Zuordnung eindeutig und unverlierbar zu kennzeichnen.
Mit WAGO Potentialausgleichsklemmen werden die aufgeführten Anforderungen erfüllt.

PUSH-IN CAGE CLAMP®

Einspeiseklemmenblöcke TOPJOB® S



Durch den schrägliegenden Anschluss bieten die Verteilereinspeiseklemmen der Serie 2016 eine optimale Handhabung für die starre Verteilereingangsverdrahtung. Die großen Querschnitte können sehr einfach so angeschlossen werden, dass die Verteilerabdeckung ohne Leiterkollision montiert werden kann.



WAGO Hochstrom-Reihenklemmen

POWER CAGE CLAMP®

WAGO Hochstrom-Reihenklemmen
Seitliche Verdrahtung

			Seite
	Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen 6 … 35 mm²	Serie 285	220
	Potentialabgriffe; für Klemmen 35 mm² 0,2 … 6 mm²	Serie 285	220
	Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen 10 … 50 mm² (70 mm²)	Serie 285	224
	Potentialabgriffe; für Klemmen 50 mm² 0,2 … 6 mm²	Serie 285	224
	Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen 10 … 50 mm² (70 mm²)	Serie 285	225
	Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen 25 … 95 mm²	Serie 285	226
	Potentialabgriffe; für Klemmen 95 mm² 0,2 … 10 (16) mm²	Serie 285	226
	Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen 25 … 95 mm²	Serie 285	227
	Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen 50 … 185 mm²	Serie 285	228
	Potentialabgriffe; für Klemmen 185 mm² 0,2 … 10 (16) mm²	Serie 285	228
	Durchgangsklemmen; mit Befestigungsflanschen 50 … 185 mm²	Serie 285	229

4

Hochstrom-Reihenklemmen; 35 mm²
Serie 285
Systembeschreibung und Handhabung



Leiteranschluss – Schritt 1
Betätigungswerkzeug (Klinge 5,5 mm) gegen den Uhrzeigersinn drehen. Bei geöffneter Leitereinführung orangefarbene Taste (Arretierungsfunktion) drücken, Anschlussstelle bleibt geöffnet.



Leiteranschluss – Schritt 2
Abisolierten Leiter bis zum Anschlag in die Klemmstelle führen und in dieser Position halten.



Leiteranschluss – Schritt 3
Durch kurzen Linksdreh Drehsperre entriegeln ①.
Nach Rückführen des Betätigungswerkzeuges ② ist der Leiter sicher geklemmt.

Der Potentialabgriff wird im Brückerschlitz montiert. Er kann mit einer Zugentlastungsplatte versehen werden.

Prüfen

Prüfen mit Prüfadapter (283-404)

Hochstrom-Reihenklemmen; 35 mm² und 50 mm²

POWER CAGE CLAMP klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

POWER CAGE CLAMP®

Benachbarte Klemmen können mit Querbrückern in der Klemmenmitte gebrückt werden.

Zum Lösen der Brücker Beschriftungsstreifen seitlich verschieben.

Brücken mit Reduzierbrückern von POWER-CAGE-CLAMP-Klemmen (35 mm²) auf Klemmen TOPJOB® S (10/16 mm²) Serien 2010 und 2016 (gilt jedoch nicht für 2016-76xx und 2016-77xx)

4

Reduzierbrücker schaffen den Übergang von querschnittsgroßen auf querschnittskleine Durchgangsklemmen, ohne Klemmstellenverlust. Sie sind z. B. interessant, wenn bei großen Leitungslängen der Spannungsfall gering gehalten werden soll, „vor Ort" aber der Nennquerschnitt ausreicht.

Reduzierbrücker werden, wie bei Querbrückern üblich, von oben in die zu brückenden Klemmen bis zum Anschlag hineingesteckt. Das Brücken kann wahlweise zur offenen Klemmenseite hin oder über die Klemmenrückwand aber auch in beide Richtungen gleichzeitig vorgenommen werden. Die querschnittskleineren Durchgangsklemmen können bei Bedarf durch Querbrücker parallel geschaltet werden.

Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers nicht überschreiten.

Durch die seitliche Verdrahtung lassen sich auch eingeschränkt biegsame Leiter großen Querschnitts gut anschließen.



WMB-Beschriftungsschilder oder selbstklebende, bedruckbare Beschriftungsstreifen lassen sich an den Hochstromklemmen für 35, 50 und 95 mm² aufbringen.

Beschriftungsadapter für Beschriftungsstreifen bzw. 2 x WMB für Klemmen 285-13x, 285-15x und 285-19x

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

POWER CAGE CLAMP®

Hochstrom-Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme
35 mm²; Serie 285

Technische Daten	
6 … 35 mm²	10 … 2 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	600 V, 115 A
I_N 125 A	600 V, 115 A
Klemmenbreite 16 mm / 0.63 inch	
25 mm / 0.98 inch	



Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	600 V, 30 A
I_N 32 A	600 V, 32 A
Modulbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

❶ 1000 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
880 V; 101 A
1 Brücker 75 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Reduzierbrücker, Seite 219
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

4

2-Leiter-Durchgangsklemme; nur auf Tragschiene 35 x 15

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-135	15
blau	285-134	15
lichtgrau	285-935 ❸	15
dunkelgrau-gelb	285-131	15

2-Leiter-Schutzleiterklemme; nur auf Tragschiene 35 x 15; 2,3 mm dick

grün-gelb	285-137	15
grün-gelb	285-137/999-950 ❸	15

Potentialabgriff; für Hochstromklemmen 35 mm²

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-427	5

Zubehör; artikelspezifisch

Querbrücker; isoliert; I_N 85 A

grau | 285-435 | 50 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; I_N 90 A

grau | 285-430 | 50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil

gelb | 285-420 | 100 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb | 285-421 | 100 (25)

Prüfadapter; 11,6 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 16 mm²

grau | 283-404 | 25

Drehstromset; mit Hochstromklemmen 35 mm²

285-139 | 1

Potentialabgriff; I_N 24 A; mit 500mm-Leitung; für Reihenklemmen 16 mm² (Serien 283/783) und 35 mm² (Serien 285/785)

grau | 283-407 | 25

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 3; Klinge (5,5 x 0,8) mm

210-721 | 1

Zubehör; artikelspezifisch

Zugentlastungsplatte; grau

1-polig | 769-410 | 100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot | 210-136 | 50

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt | 793-501 | 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt | 793-5501 | 5



2-Leiter-Durchgangsklemme, dunkelgrau-gelb (285-131), für den Anschluss PE ohne Kontaktierung zur Tragschiene

Zubehör; für Hochstromklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Kupfertragschiene; gemäß EN 60715; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang

ungelocht | 210-198 | 10

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß | 2009-110 | 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt | 793-501 | 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt | 793-5501 | 5

Beschriftungsadapter; für POWER CAGE CLAMP 35/50/95 mm²; 10,4 mm breit

grau | 285-442 | 25

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 14 mm breit

grau | 249-197 | 10

Potentialabgriff (283-407) in der Reihenklemme immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!

Hochstrom-Reihenklemmen; 50 … 185 mm²
Serie 285
Systembeschreibung und Handhabung



Leiteranschluss – Schritt 1
Innensechskantschlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen ①, dann orangefarbene Taste (Arretierungsfunktion) drücken, Anschlussstelle bleibt geöffnet.



Leiteranschluss – Schritt 2
Abisolierten Leiter bis zum Anschlag in die Klemmstelle führen und in dieser Position halten.

Leiteranschluss – Schritt 3
Durch weiteren kurzen Linksdreh ② wird die Sperre aufgehoben und der Innensechskantschlüssel ohne Kraft zurückgeführt. Der Leiter ist sicher geklemmt.

Für optimale Kontaktkraft:
- Leiter biegen,
- Leiter ablängen (Das Leiterende muss gerade sein!) und
- Leiter abisolieren.

Bitte aufgedruckte, entsprechende Abisolierlänge beachten!

PE-Kontaktfuß
PE-Klemmen (gemäß Norm EN 60947-7-2 begrenzt auf max. 120 mm²) müssen zwingend auf eine Kupfertragschiene (2,3 mm dick) aufgerastet werden.

Warnabdeckung signalisiert z. B.:
Achtung: Spannung, auch nach Ausschalten des Hauptschalters!

Achtung: Verletzungsgefahr!
Finger nicht in Leitereinführungsöffnung stecken!

Gelbe Fingerschutzabdeckung dient als Berührungsschutz des Brückerschachtes und/oder der nicht belegten Klemmstelle (teilbar).

POWER CAGE CLAMP klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

POWER CAGE CLAMP®



Brücken benachbarter Klemmen mit Querbrückern oberhalb der Leitereinführung, vor Leiteranschluss; der Nennquerschnitt bleibt erhalten.



Brücker mit Betätigungswerkzeug lösen.

Sicherer und komfortabler Abgriff direkt an der Einspeisung; Einstecken des Abgriffes bei entspannter Feder, ohne angeschlossenen Leiter

4

Prüfen mit berührungsgeschütztem Prüfstecker Ø 4 mm (Prüfstecker sind nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten – z. B. Fa. Multi-Contact Deutschland GmbH)

Prüfen

WMB-Beschriftungsschilder oder selbstklebende, bedruckbare Beschriftungsstreifen lassen sich an den Hochstromklemmen für 35, 50 und 95 mm² aufbringen.



Neben WMB-Beschriftungsschildern können bei der 185mm²-Klemme Beschriftungsstreifen direkt aufgebracht werden.

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

POWER CAGE CLAMP®

Hochstrom-Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme
50 (70 „f“) mm²; Serie 285

Technische Daten	
10 … 50 (70 „f“) mm²	8 … 1/0 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	600 V, 150 A
I_N 150 A	600 V, 150 A
Klemmenbreite 20 mm / 0.787 inch	
30 mm / 1.18 inch	

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 41 A	600 V, 41 A
Modulbreite 16 mm / 0.63 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

❶ 1000 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
880 V; 134 A
(siehe Kapitel 14)

Querbrücker (285-450) kann nur im entspannten Zustand der Feder gelöst oder gesteckt werden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; nur auf Tragschiene 35 x 15

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-150	5
blau	285-154	5
lichtgrau	285-950 ❷	5
dunkelgrau-gelb	285-151	5

2-Leiter-Schutzleiterklemme; nur auf Tragschiene 35 x 15; 2,3 mm dick; Kupfer

grün-gelb	285-157	5
grün-gelb	285-157/999-950 ❷	5

Potentialabgriff; für Hochstromklemmen 50 mm²

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-447	5

Zubehör; für Hochstromklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß | 2009-110 | 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt | 793-501 | 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt | 793-5501 | 5

Beschriftungsadapter; für POWER CAGE CLAMP 35/50/95 mm²; 10,4 mm breit

grau | 285-442 | 25

Zubehör; artikelspezifisch

Querbrücker; isoliert; I_N 150 A für 1 Brücker; I_N 130 A für 2 … 4 Brücker

grau | 285-450 | 100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil

gelb | 285-440 | 50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil

gelb | 285-449 | 25

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen und Brückerschlitze

gelb | 285-441 | 100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb | 282-415 | 50 (25)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt | 793-501 | 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt | 793-5501 | 5

Drehstromset; mit Hochstromklemmen 50 mm²

285-159 | 1

Kupfertragschiene; gemäß EN 60715; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang

ungelocht | 210-198 | 10

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 14 mm breit

grau | 249-197 | 10

Innensechskantschlüssel mit teilisoliertem Schaft

285-172 | 1



2-Leiter-Durchgangsklemme, dunkelgrau-gelb (285-151), für den Anschluss PE ohne Kontaktierung zur Tragschiene

Beschriftungsadapter für Beschriftungsstreifen bzw. 2 x WMB für Klemmen 285-13x, 285-15x und 285-19x

POWER CAGE CLAMP®

Hochstrom-Durchgangs- und Ex-Klemme; mit Befestigungsflanschen
50 (70 „f“) mm²; Serie 285

Technische Daten	
10 … 50 (70 „f“) mm²	8 … 1/0 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	
I_N 150 A	
Klemmenbreite 20 mm / 0.787 inch	
30 mm / 1.18 inch	

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Befestigungsflanschen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-141	5
blau	285-144	5
lichtgrau	285-143 ❷	5

Technische Daten	
10 … 50 (70 „f“) mm²	8 … 1/0 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	
I_N 150 A	
Klemmenbreite 20 mm / 0.787 inch	
30 mm / 1.18 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Befestigungsflanschen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
dunkelgrau-gelb	285-147	5
dunkelgrau-gelb	285-147/999-950 ❷	5

❶ 1000 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
880 V; 134 A
(siehe Kapitel 14)

Querbrücker (285-450) kann nur im entspannten Zustand der Feder gelöst oder gesteckt werden.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Hochstromklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Querbrücker; isoliert; I_N 150 A für 1 Brücker; I_N 130 A für 2 … 4 Brücker

grau | 285-450 | 100 (25)

Fixierelement; für Hochstromklemmen 50 mm²

orange | 285-448 | 50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil

gelb | 285-440 | 50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil

gelb | 285-449 | 25

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen und Brückerschlitze

gelb | 285-441 | 100 (25)

Drehstromset; mit Hochstromklemmen 50 mm²

285-148 | 1

Potentialabgriff; für Hochstromklemmen 50 mm²

grau | 285-447 | 5

Innensechskantschlüssel mit teilisoliertem Schaft

285-172 | 1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß | 2009-110 | 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt | 793-501 | 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt | 793-5501 | 5

Beschriftungsadapter; für POWER CAGE CLAMP 35/50/95 mm²; 10,4 mm breit

grau | 285-442 | 25

Fixierelement (285-448) optional in die vorhandene Gehäuseöffnung einsetzen.

Hochstrom-Durchgangsklemmen ausrichten und zusammenstecken.



Abmessungen in mm
Bohrlochabstand

4

POWER CAGE CLAMP®

Hochstrom-Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme
95 mm²; Serie 285

Technische Daten	
25 … 95 mm²	4 … 4/0 AWG
1000 V/8 kV/3 ❷	600 V, 200 A
I_N 232 A	600 V, 210 A
Klemmenbreite 25 mm / 0.984 inch	
35 mm / 1.38 inch	



Technische Daten	
0,2 … 10 (16) mm² ❶	24 … 8 AWG
1000 V/8 kV/3 ❷	600 V, 50 A
I_N 57 A	
Modulbreite 20 mm / 0.787 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

❶ Potentialabgriff; für Hochstromklemmen 95 mm²
Max. Anschlussquerschnitt 16 mm²

❷ 1000 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
25 … 95 mm² / 4 … 4/0 AWG
880 V; 211 A
1 Brücker 211 A
2 … 4 Brücker 175 A
35 … 70 mm² / 2 … 2/0 AWG
für Schutzleiterklemmen
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; nur auf Tragschiene 35 x 15

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-195	5
blau	285-194	5
lichtgrau	285-995 ❸	5
dunkelgrau-gelb	285-191	5

2-Leiter-Schutzleiterklemme; nur auf Tragschiene 35 x 15; 2,3 mm dick; Kupfer

grün-gelb	285-197	5
grün-gelb	285-197/999-950 ❸	5

Potentialabgriff; für Hochstromklemmen 95 mm²

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-407	5

Zubehör; artikelspezifisch

Querbrücker; isoliert; I_N 232 A für 1 Brücker; I_N 192 A für 2 … 4 Brücker

grau | 285-495 | 25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil

gelb | 285-170 | 50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil

gelb | 285-175 | 25

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen und Brückerschlitze

gelb | 285-169 | 25

Zubehör; artikelspezifisch

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb | 284-415 | 50 (25)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt | 793-501 | 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt | 793-5501 | 5

Zubehör; für Hochstromklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß | 2009-110 | 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt | 793-501 | 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt | 793-5501 | 5

Beschriftungsadapter; für POWER CAGE CLAMP 35/50/95 mm²; 10,4 mm breit

grau | 285-442 | 25

Drehstromset; mit Hochstromklemmen 95 mm²

285-199 | 1

Kupfertragschiene; gemäß EN 60715; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang

ungelocht | 210-198 | 10

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 14 mm breit

grau | 249-197 | 10

Innensechskantschlüssel mit teilisoliertem Schaft

285-172 | 1



2-Leiter-Durchgangsklemme, dunkelgrau-gelb (285-191), für den Anschluss PE ohne Kontaktierung zur Tragschiene

Beschriftungsadapter für Beschriftungsstreifen bzw. 2 x WMB für Klemmen 285-13x, 285-15x und 285-19x

POWER CAGE CLAMP®

Hochstrom-Durchgangsklemme; mit Befestigungsflanschen
95 mm²; Serie 285

Technische Daten	
25 … 95 mm²	4 … 4/0 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	
I_N 232 A	
Klemmenbreite 25 mm / 0.984 inch	
35 mm / 1.38 inch	

Technische Daten	
25 … 95 mm²	4 … 4/0 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	
I_N 232 A	
Klemmenbreite 25 mm / 0.984 inch	
35 mm / 1.38 inch	

❶ 1000 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Befestigungsflanschen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-181	5
blau	285-184	5

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Befestigungsflanschen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
dunkelgrau-gelb	285-187	5

Zubehör; für Hochstromklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Querbrücker; isoliert; I_N 232 A für 1 Brücker; I_N 192 A für 2 … 4 Brücker
grau | 285-495 | 25

Fixierelement; für Hochstromklemmen 95 mm²
orange | 285-168 | 50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil
gelb | 285-170 | 50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil
gelb | 285-175 | 25

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen und Brückerschlitze
gelb | 285-169 | 25

Drehstromset; mit Hochstromklemmen 95 mm²
285-188 | 1

Potentialabgriff; für Hochstromklemmen 95 mm²
285-407 | 5

Innensechskantschlüssel mit teilisoliertem Schaft
285-172 | 1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle
weiß | 2009-110 | 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm
unbedruckt | 793-501 | 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm
unbedruckt | 793-5501 | 5

Beschriftungsadapter; für POWER CAGE CLAMP 35/50/95 mm²; 10,4 mm breit
grau | 285-442 | 25

Fixierelement (285-168) optional in die vorhandene Gehäuseöffnung einsetzen.

Hochstrom-Durchgangsklemmen ausrichten und zusammenstecken.



Abmessungen in mm
Bohrlochabstand

POWER CAGE CLAMP®

Hochstrom-Durchgangs- und Schutzleiterklemme
185 mm²; Serie 285

Technische Daten	
50 … 185 mm² ❶	1/0 AWG … 350 kcmil
AC/DC 1000 V / DC 1500 V/12 kV/3 ❸	
I_N 353 A	
Klemmenbreite 32 mm / 1.26 inch	
45 … 47 mm / 1.77 … 1.85 inch	



Technische Daten	
0,2 … 10 (16) mm² ❷	24 … 8 AWG
1000 V/8 kV/3 ❹	
I_N 57 A	
Modulbreite 20 mm / 0.787 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

❶ 50 … 120 mm² / 1/0 AWG … 250 kcmil
für Schutzleiterklemmen (285-1187)

❷ Potentialabgriff; für Hochstromklemmen 185 mm²
Max. Anschlussquerschnitt 16 mm²

❸ AC/DC 1000 V
DC 1500 V = Bemessungsspannung
12 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❹ 1000 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❺ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
50 … 185 mm² / 1/0 AWG … 350 kcmil
1000 V; 250 A
1 Brücker 236 A
50 … 120 mm² / 1/0 AWG … 250 kcmil
für Schutzleiterklemmen
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; nur auf Tragschiene 35 x 15

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-1185	5
blau	285-1184	5
lichtgrau	285-1189 ❺	5
dunkelgrau-gelb	285-1181	5

2-Leiter-Schutzleiterklemme; nur auf Tragschiene 35 x 15; 2,3 mm dick; Kupfer

grün-gelb	285-1187	5
grün-gelb	285-1187/999-950 ❺	5

Potentialabgriff; für Hochstromklemmen 185 mm²

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-1175	5

Zubehör; für Hochstromklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß 2009-110 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt 793-501 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

Beschriftungsadapter; für POWER CAGE CLAMP 35/50/95 mm²; 10,4 mm breit

grau 285-442 25

Zubehör; artikelspezifisch

Querbrücker; isoliert; I_N 309 A für 1 Brücker

grau 285-1171 25

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil

gelb 285-1177 50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil

gelb 285-1176 25

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen und Brückerschlitze

gelb 285-1178 25

Drehstromset; mit Hochstromklemmen 185 mm²

285-1169 1

Kupfertragschiene; gemäß EN 60715; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang

ungelocht 210-198 10

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 14 mm breit

grau 249-197 10

Innensechskantschlüssel mit teilisoliertem Schaft

285-172 1

Zubehör; artikelspezifisch

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb 284-415 50 (25)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt 793-501 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

Potentialabgriff direkt an der Einspeisung



Neben WMB-Beschriftungsschildern können bei der 185mm²-Klemme Beschriftungsstreifen direkt aufgebracht werden.

POWER CAGE CLAMP®

Hochstrom-Durchgangsklemme; mit Befestigungsflanschen
185 mm²; Serie 285

Technische Daten	
50 … 185 mm²	1/0 AWG … 350 kcmil
AC/DC 1000 V / DC 1500 V/12 kV/3 ❶	
I_N 353 A	
Klemmenbreite 32 mm / 1.26 inch	
45 … 47 mm / 1.77 … 1.85 inch	

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Befestigungsflanschen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-1161	4
blau	285-1164	4
lichtgrau	285-1163 ❷	4

Technische Daten	
50 … 185 mm²	1/0 AWG … 350 kcmil
AC/DC 1000 V / DC 1500 V/12 kV/3 ❶	
I_N 353 A	
Klemmenbreite 32 mm / 1.26 inch	
45 … 47 mm / 1.77 … 1.85 inch	

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Befestigungsflanschen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
dunkelgrau-gelb	285-1167	4
dunkelgrau-gelb	285-1167/999-950 ❷	4

❶ AC/DC 1000 V
DC 1500 V = Bemessungsspannung
12 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
50 … 185 mm² / 1/0 AWG … 350 kcmil
1000 V; 250 A
1 Brücker 236 A
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

4

Fixierelement (285-1179) optional in die vorhandene Gehäuseöffnung einsetzen.

Zubehör; für Hochstromklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

Querbrücker; isoliert; I_N 309 A für 1 Brücker

grau	285-1171	25

Fixierelement; für Hochstromklemmen 185 mm²

orange	285-1179	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil

gelb	285-1177	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil

gelb	285-1176	25

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen und Brückerschlitze

gelb	285-1178	25

Drehstromset; mit Hochstromklemmen 185 mm²

285-1165	1

Potentialabgriff; für Hochstromklemmen 185 mm²

285-1175	5

Innensechskantschlüssel mit teilisoliertem Schaft

285-172	1

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle

weiß	2009-110	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt	793-501	5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5



Abmessungen in mm
Bohrlochabstand

Die Befestigung auf der Montageplatte erfolgt jeweils mit zwei M8-Zylinderkopfschrauben und entsprechenden Unterlegscheiben.



WAGO Reihenklemmen Classic

CAGE CLAMP®

WAGO Reihenklemmen Classic
WAGO Installationsreihenklemmen TOPJOB® Classic
Frontverdrahtung

			Seite
	Durchgangs-/ Schutzleiter-/ Schirmleiter- und Ex-Klemmen 0,08 … 35 mm² **Verteilerklemmen** 10 mm² / 35 mm²	Serien 279 … 285/880 Serie 284	234
	Mehrstock-Reihenklemmen 1,5/2,5/4 mm²	Serien 279/280/281	248
	TOPJOB® Classic **Durchgangs-/ Schutzleiter-/ Schirmleiter- und Ex-Klemmen** 0,08 … 35 mm²	Serien 780 … 785	267
	**Trenn- und Messklemmen** 0,08 … 4 mm² und 0,2 … 6 mm²	Serien 280/281/282	276
	Trennklemmen/ Erdleiter-Trennklemmen und Sicherungsklemmen 0,2 … 6 mm²	Serie 282	292
	Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter 0,08 … 4 mm²	Serie 281	298
	Sicherungsstecker auf Basisklemmen	Serien 281/280	302
	Initiatoren- und Aktorenklemmen 0,08 … 2,5 mm²	Serie 280	312
	**Dioden- und LED-Klemmen** 0,08 … 4 mm²	Serien 279/280/281	328
	Mehrstock-Dioden- und -LED-Klemmen 0,08 … 4 mm²	Serien 280/281	334
	Dioden- und LED-Bausteine	Serie 280	338
	Zubehör für Reihenklemmen		342

5

Reihenklemmen Classic
Serien 279 … 285 und 880
Systembeschreibung und Handhabung

Aufrasten einer Schutzleiterklemme auf die Tragschiene; dabei wird die Kontaktierung zur Tragschiene ohne zusätzliche Handhabung automatisch sichergestellt.

Schnellmontagenocken verhindern seitenverkehrtes Aufrasten.



Eine Klemme aus dem Verband demontieren.



Schutzleiterklemmen lassen sich mit Querbrückern in einer Richtung (über die Klemmenrückwand) mit Durchgangsklemmen brücken. Zusätzlich zur Kennzeichnung dieser Klemmen empfehlen wir die Verwendung der gelb-grünen Querbrücker.



Brücken mit Reduzierbrückern von querschnittsgroßen auf querschnittskleine Klemmen



Stahltragschienen sind gemäß EN 60947-7-2 (VDE 0611, Teil 3) nicht für PEN-Anwendungen geeignet (PEN = Schutz- und Neutralleiter).



Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!



Die Klemmen der Serie 880 besitzen eine zusätzliche Prüföffnung für den 2-poligen Spannungsprüfer.



In die Betätigungsöffnungen eingesetzte Warnabdeckungen

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils die nächst größere Klemme zu wählen.



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils die nächst größere Klemme zu wählen.

Prüfen mit Prüfstecker
Hier Prüfstecker mit CAGE CLAMP®-Anschluss



L-Prüfsteckermodule mit CAGE CLAMP®-Anschluss



B-Prüfsteckermodule mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem



Isolierungsstopp einsetzen.



Prüfen mit Prüfstecker
Hier über den Prüfadapter (209-170)

feindrähtig,
litzenverdichtet

feindrähtig, mit
Aderendhülse
(gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit
Stiftkabelschuh
(gasdicht aufgecrimpt)

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter-/Ex- und Doppeldurchgangsklemme
1,5 mm²; Serie 279

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 10 A
I_N 18 A	600 V, 10 A
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 10 A
I_N 18 A	600 V, 10 A
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 10 A
I_N 18 A	600 V, 10 A
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	







5

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	279-901	100
blau	279-904 ❷	100
orange	279-902	100
rot	279-903	100
schwarz	279-905	100
gelb	279-906	100
lichtgrau	279-992 ❸	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	279-907	100
grün-gelb	279-907/999-950 ❸	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	279-915/281-410	Seite 328

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick

orange	279-328	100 (25)
grau	279-325	100 (25)
lichtgrau	279-330	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	279-329	100 (25)
grau	279-326	100 (25)
lichtgrau	279-331	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

90 mm	209-190	50 (25)
120 mm	209-191	50 (25)

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	279-681	100
blau	279-684 ❷	100
orange	279-682	100
rot	279-683	100
schwarz	279-685	100
gelb	279-686	100
lichtgrau	279-993 ❸	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	279-687	100
grün-gelb	279-687/999-950 ❸	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	279-673/281-410	Seite 328
LED	279-674/281-434	Seite 328

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick

orange	279-339	100 (25)
grau	279-308	100 (25)
lichtgrau	279-341	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	279-340	100 (25)
grau	279-309	100 (25)
lichtgrau	279-342	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

4-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	279-831	100
blau	279-834 ❷	100
orange	279-832	100
rot	279-833	100
schwarz	279-835	100
gelb	279-836	100
lichtgrau	279-994 ❸	100

4-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	279-837	100
grün-gelb	279-837/999-950 ❸	100

4-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	279-838	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	279-815/281-410	Seite 328
LED	279-809/281-434	Seite 328
Doppeldurchgang	279-826	Seite 235

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick

orange	279-346	100 (25)
grau	279-344	100 (25)
lichtgrau	279-348	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	279-347	100 (25)
grau	279-345	100 (25)
lichtgrau	279-349	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	284-336	100 (25)
orange	284-346	100 (25)

Zubehör; Serie 279

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	279-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	279-471	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 15 A

grau	279-402	200 (25)
gelbgrün	279-422	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 15 A

grau	279-409	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 10 A
I_N 18 A	600 V, 10 A
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,2 … 1,5 mm² / 24 … 16 AWG
550 V; 15 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Steckbarer Leitungsbrücker, Seite 349
Reduzierbrücker, Seite 250
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Achtung: Diese Doppeldurchgangsklemmen sind nicht mit Querbrückern brückbar!
Doppeldurchgangsklemmen sind Raumsparer.
Bei nur 4mm-Klemmenbreite sind in einem Isoliergehäuse 2 potentialfremde Durchgangsklemmen in einer Ebene untergebracht. Bezogen auf „normale" Durchgangsklemmen beträgt die Klemmenbreite also nur 2 mm.
„Eingang" und „Ausgang" eines Stromkreises liegen auf der gleichen Klemmenseite. Beide Stromkreise können getrennt nach „Eingang" und „Ausgang" gekennzeichnet werden.

Technische Daten und Zubehör
siehe www.wago.com

5

Doppeldurchgangsklemme; mit doppelter, mittiger Beschriftungsebene

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	279-826	100
lichtgrau	279-995 ❸	100

Zubehör; Serie 279

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 15 A

grau	284-414	50 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick; in Verbindung mit 2-, 3- und 4-Leiter-Klemmen

grau	284-334	100 (25)
orange	284-344	100 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	279-482	200 (25)
3-fach	279-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	279-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	279-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	279-432	1
3-fach	279-433	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	279-440	1

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Beschriftung direkt auf der Klemme mit WMB-Schildern

Klemmenkennzeichnung mit Doppelschildträgern (209-128)
Klemmen mit seitlicher Beschriftungsebene (siehe Onlinekatalog unter www.wago.com)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick

orange	279-346	100 (25)
grau	279-344	100 (25)
lichtgrau	279-348	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	279-347	100 (25)
grau	279-345	100 (25)
lichtgrau	279-349	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	279-415	100 (25)

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter-/Ex- und Doppeldurchgangsklemme
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 20 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	







5

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-901	100
blau	280-904 ❷	100
orange	280-902	100
rot	280-903	100
schwarz	280-905	100
gelb	280-906	100
lichtgrau	280-992 ❸	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	280-907	100
grün-gelb	280-907/999-950 ❸	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	280-915/281-410	Seite 330
Trenn	280-912	Seite 278
Basis	280-916	Seite 304

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-309	100 (25)
grau	280-308	100 (25)
lichtgrau	280-356	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	280-311	100 (25)
grau	280-310	100 (25)
lichtgrau	280-357	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

90 mm	209-190	50 (25)
120 mm	209-191	50 (25)

Konturengleiches Distanzgehäuse; für 2-Leiter-Klemmen horizontaler Bauform; 5 mm dick

orange	280-902/056-000	100 (25)

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-681	100
blau	280-684 ❷	100
orange	280-650	100
rot	280-653	100
schwarz	280-671	100
gelb	280-672	100
lichtgrau	280-993 ❸	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	280-687	100
grün-gelb	280-687/999-950 ❸	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	280-673/281-410	Seite 330
Trenn	280-683	Seite 278
Basis	280-610	Seite 304

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-326	100 (25)
grau	280-324	100 (25)
lichtgrau	280-358	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	280-346	100 (25)
grau	280-344	100 (25)
lichtgrau	280-359	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Konturengleiches Distanzgehäuse; für 3-Leiter-Klemmen horizontaler Bauform; 5 mm dick

orange	280-650/056-000	100 (25)

4-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-833	100
blau	280-834 ❷	100
orange	280-835	100
rot	280-830	100
schwarz	280-831	100
gelb	280-832	100
lichtgrau	280-994 ❸	100

4-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	280-837	100
grün-gelb	280-837/999-950 ❸	100

4-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	280-838	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	280-815/281-410	Seite 330
LED	280-809/281-434	Seite 330
Trenn	280-836	Seite 278
Trenn und Mess	280-829	Seite 278
Basis	280-816	Seite 304
Doppeldurchgang	280-826	Seite 237

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-315	100 (25)
grau	280-314	100 (25)
lichtgrau	280-352	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	280-335	100 (25)
grau	280-334	100 (25)
lichtgrau	280-353	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Konturengleiches Distanzgehäuse; für 4-Leiter-Klemmen horizontaler Bauform; 5 mm dick

orange	280-835/056-000	100 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	284-336	100 (25)
orange	284-346	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppeldurchgangsklemme; mit doppelter, mittiger Beschriftungsebene		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-826	100
lichtgrau	280-995 ❸	100

Achtung: Diese Doppeldurchgangsklemmen sind nicht mit Querbrückern brückbar!
Doppeldurchgangsklemmen sind Raumsparer.
Bei nur 5mm-Klemmenbreite sind in einem Isoliergehäuse 2 potentialfremde Durchgangsklemmen in einer Ebene untergebracht. Bezogen auf „normale" Durchgangsklemmen beträgt die Klemmenbreite also nur 2,5 mm.
„Eingang" und „Ausgang" eines Stromkreises liegen auf der gleichen Klemmenseite. Beide Stromkreise können getrennt nach „Eingang" und „Ausgang" gekennzeichnet werden.

Technische Daten und Zubehör
siehe www.wago.com

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	280-315	100 (25)
	grau	280-314	100 (25)
	lichtgrau	280-352	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	280-335	100 (25)
	grau	280-334	100 (25)
	lichtgrau	280-353	100 (25)

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,2 … 2,5 mm²/24 … 12 AWG*
550 V
23 A, für 2-Leiter-Klemmen
22 A, für 3-Leiter-Klemmen
20 A, für 4-Leiter-Klemmen
(siehe Kapitel 14)
Bei Verwendung von Schachtelbrückern reduziert sich die max. Bemessungsspannung auf 275 V.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Reduzierbrücker, Seite 250
Brückungskamm, Seite 347
Prüfzubehör, ab Seite 342
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e" (0,14 mm² „f"); 5 Stück/Strang			
	weiß	280-470	200 (25)
Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang			
	lichtgrau	280-471	200 (25)
Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang			
	dunkelgrau	280-472	200 (25)
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen			
	gelb	280-415	100 (25)
Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	grau	280-402	200 (25)
	gelbgrün	280-422	200 (25)
Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	grau	280-409	100 (25)
Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A			
	von 1 auf 2	780-452	100 (25)
	von 1 auf 3	780-453	100 (25)
	von 1 auf 4	780-454	100 (25)
	von 1 auf 5	780-455	50 (25)
	von 1 auf 6	780-456	50 (25)
	von 1 auf 7	780-457	50 (25)
	von 1 auf 8	780-458	50 (25)
Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A			
	L = 60 mm	249-125	100 (10)
	L = 110 mm	249-126	100 (10)
	L = 250 mm	249-127	100 (10)

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 15 A			
	grau	284-414	50 (25)
Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick; in Verbindung mit 2-, 3- und 4-Leiter-Klemmen			
	grau	284-334	100 (25)
	orange	284-344	100 (25)
Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	2-fach	280-482	200 (25)
	3-fach	280-483	200 (25)
Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	10-fach	280-490	50 (25)
Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	2-fach	280-492	200 (25)
Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff			
	2-fach	280-432	1
	3-fach	280-433	1
Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff			
	10-fach	280-440	1
Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit			
	grau	280-418	100 (25)
Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit			
	grau	280-419	100 (25)
Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²			
	grau	209-170	50 (25)
Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V			
		215-111	50
Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²			
	grau	280-404	100 (25)
Prüfstecker; 6 mm breit; mit CAGE CLAMP®; für 0,08 … 2,5 mm²			
	I_N 24 A	281-407	100 (25)
Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V			
	rot	210-136	50

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter- und Ex-Klemme
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



5

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-641	100
blau	280-651 ❷	100
orange	280-654	100
lichtgrau	280-998 ❸	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	280-637	100
grün-gelb	280-637/999-950 ❸	100

3-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	280-640	100

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-313	100 (25)
grau	280-312	100 (25)
lichtgrau	280-354	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	280-318	100 (25)
grau	280-348	100 (25)
lichtgrau	280-355	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Konturengleiches Distanzgehäuse; für 3- und 4-Leiter-Klemmen abgewinkelter Bauform; 5 mm dick

orange	280-654/056-000	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e" (0,14 mm² „f"); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,2 … 2,5 mm² / 24 … 12 AWG*
550 V; 23 A
(siehe Kapitel 14)
Bei Verwendung von Schachtelbrückern reduziert sich die max. Bemessungsspannung auf 275 V.

❹ Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Brückungskamm, Seite 347
Prüfzubehör, ab Seite 342
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)
gelbgrün	280-422	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-482	200 (25)
3-fach	280-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	280-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1
10-fach	280-440	1

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-419	100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Prüfstecker; 6 mm breit; mit CAGE CLAMP®; für 0,08 … 2,5 mm²

I_N 24 A	281-407	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

CAGE CLAMP®

Durchgangs- und Ex-Klemme
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,2 … 2,5 mm² / 24 … 12 AWG*
550 V; 23 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Prüfzubehör, ab Seite 342
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

4-Leiter-Durchgangsklemme
Achtung: Diese Klemmen sind nicht mit Querbrückern brückbar!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-646	100
blau	280-656 ❷	100
orange	280-946	100
lichtgrau	280-996 ❸	100

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-313	100 (25)
grau	280-312	100 (25)
lichtgrau	280-354	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	280-318	100 (25)
grau	280-348	100 (25)
lichtgrau	280-355	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Konturengleiches Distanzgehäuse; für 3- und 4-Leiter-Klemmen abgewinkelter Bauform; 5 mm dick

orange	280-654/056-000	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e" (0,14 mm² „f"); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-482	200 (25)
3-fach	280-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	280-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	280-440	1

L-Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	249-141	100 (25)

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5



Anwendungsbeispiel für Schirmleiterklemmen

Zum Schutz gegen Störsignale von außen werden in zunehmendem Maße abgeschirmte Steuerleitungen verlegt.
Für den Anschluss und die Verbindung des Schirmgeflechtes gibt es Schirmleiterklemmen für Frontverdrahtung. Sie sind wie Schutzleiterklemmen für Frontverdrahtung mit einem Kontaktfuß zur Tragschiene aufgebaut, unterscheiden sich jedoch deutlich durch ihre weißen Isoliergehäuse.
Schirmleiterklemmen für Frontverdrahtung können direkt neben den Signalleiterklemmen montiert werden und sorgen für eine gute Ableitung der Störsignale.

Durchgangs- und Schutzleiterklemme; für den Einsatz von Sonderleitungen 12 AWG mit Aderendhülse (216-206); Klemmenbreite 5 mm

4 mm²; Serie 880

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 25 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 25 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 20 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	







5

2-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Schirmleiterschiene; mit Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm; für den Einsatz von Sonderleitungen; max. Isolierungsdurchmesser 4,4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	880-901/999-940	100
blau	880-904/999-940 ❷	100
orange	880-902/999-940	100

3-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Schirmleiterschiene; mit Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm; für den Einsatz von Sonderleitungen; max. Isolierungsdurchmesser 4,4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	880-681/999-940	100
blau	880-684/999-940 ❷	100
orange	880-682/999-940	100

4-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Schirmleiterschiene; mit Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm; für den Einsatz von Sonderleitungen; max. Isolierungsdurchmesser 4,4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	880-831/999-940	100
blau	880-834/999-940 ❷	100
orange	880-832/999-940	100

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit Schirmleiterschiene

3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Schirmleiterschiene

4-Leiter-Durchgangsklemme; mit Schirmleiterschiene

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	880-907/999-940	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	880-687/999-940	100

4-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	880-837/999-940	100

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	880-328	100 (25)
grau	880-325	100 (25)

orange	880-339	100 (25)
grau	880-308	100 (25)

orange	880-346	100 (25)
grau	880-344	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	880-329	100 (25)
grau	880-326	100 (25)

orange	880-340	100 (25)
grau	880-309	100 (25)

orange	880-347	100 (25)
grau	880-345	100 (25)

Zubehör; Serie 880

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WFB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)
gelbgrün	280-422	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-482	200 (25)
3-fach	280-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	280-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	280-440	1

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-419	100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad

mit Schirmleiterschiene
400 V/6 kV/3
c UL us 300 V/10 A
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Brückungskamm, Seite 347
Prüfzubehör, ab Seite 342
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 880

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WFB

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Prüfstecker; 6 mm breit; mit CAGE CLAMP®; für 0,08 … 2,5 mm²

I_N 24 A	281-407	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5



Die Merkmale
- 2-, 3- und 4-Leiter-Klemmen, nur 5 mm breit
- Leiterquerschnitt bis 4 mm² (gemäß VDE 0281) bzw. 12 AWG mit Aderendhülse
  Bestellnr. 216-206
  Leiter (2,5 mm²) mit Gummiisolierung, bis 4,4 mm Außendurchmesser
- Schirmleiteranschluss, Löt-/Flachsteckanschluss 6,3 (2 x 2,8) mm
- Prüfstecker, rot, Ø 2 mm
- Prüfstecker, gelb, Ø 2,3 mm
- WMB-Beschriftung
- Mini-WSB-Beschriftung, beidseitig
- Brücken mit WAGO Brückungssystemen



Die Klemmen der Serie 880 besitzen eine zusätzliche Prüföffnung für den 2-poligen Spannungsprüfer.



Einsatz eines Leiters (12 AWG) mit Aderendhülse
Bestellnr. 216-206

5

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter- und Ex-Klemme
4 mm²; Serie 281

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 32 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-901	50
blau	281-904 ❷	50
orange	281-902	50
rot	281-903	50
schwarz	281-905	50
gelb	281-906	50
lichtgrau	281-992 ❸	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	281-907	50
grün-gelb	281-907/999-950 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Dioden	281-915/281-410	Seite 332
Trenn	281-912	Seite 280
Basis	281-916	Seite 248

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	281-329	100 (25)
	grau	281-328	100 (25)
	lichtgrau	281-349	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	281-331	100 (25)
	grau	281-330	100 (25)
	lichtgrau	281-350	100 (25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick			
	90 mm	209-190	50 (25)
	120 mm	209-191	50 (25)

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 32 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



3-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-681	50
blau	281-684 ❷	50
orange	281-678	50
rot	281-679	50
schwarz	281-685	50
gelb	281-686	50
lichtgrau	281-993 ❸	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	281-687	50
grün-gelb	281-687/999-950 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Dioden	281-673/281-410	Seite 332
Trenn	281-683	Seite 280
Basis	281-610	Seite 248

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	281-326	100 (25)
	grau	281-324	100 (25)
	lichtgrau	281-355	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	281-346	100 (25)
	grau	281-344	100 (25)
	lichtgrau	281-356	100 (25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick			
	120 mm	209-191	50 (25)

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 26 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



4-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-652	50
blau	281-654 ❷	50
orange	281-653	50
rot	281-663	50
schwarz	281-664	50
gelb	281-668	50
lichtgrau	281-994 ❸	50

4-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	281-657	50
grün-gelb	281-657/999-950 ❸	50

4-Leiter-Schirmleiterklemme		
weiß	281-658	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Dioden	281-665/281-410	Seite 332
Trenn	281-659	Seite 280
Trenn und Mess	281-666	Seite 280
Basis	281-656	Seite 302

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	281-335	100 (25)
	grau	281-334	100 (25)
	lichtgrau	281-345	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	281-339	100 (25)
	grau	281-338	100 (25)
	lichtgrau	281-347	100 (25)
Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick			
	120 mm	209-191	50 (25)
Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick			
	grau	284-336	100 (25)
	orange	284-346	100 (25)

Zubehör; Serie 281			
Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB			
Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang			
	weiß	281-470	200 (25)
Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang			
	lichtgrau	281-471	200 (25)
Isolierungsstopp; 0,75 … 1,5 mm²; 5 Stück/Strang			
	dunkelgrau	281-472	200 (25)

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 32 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



3-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-631	100
blau	281-651 ❷	100
lichtgrau	281-998 ❸	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	281-637	100
grün-gelb	281-637/999-950 ❸	100

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	281-313	100 (25)
grau	281-312	100 (25)
lichtgrau	281-357	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	281-318	100 (25)
grau	281-348	100 (25)
lichtgrau	281-358	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	281-415	100 (25)

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
550 V; 30 A
(siehe Kapitel 14)
Bei Verwendung von Schachtelbrückern reduziert sich die max. Bemessungsspannung auf 275 V.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Brückungskamm, Seite 347
Prüfzubehör, ab Seite 342
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 281

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	281-402	200 (25)
gelbgrün	281-422	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	281-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 6 mm; I_N 32 A

von 1 auf 2	781-452	100 (25)
von 1 auf 3	781-453	100 (25)
von 1 auf 4	781-454	100 (25)
von 1 auf 5	781-455	50 (25)
von 1 auf 6	781-456	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 6/4 mm²; I_N 30 A

grau	284-413	50 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick; in Verbindung mit 2-, 3- und 4-Leiter-Klemmen

grau	284-334	100 (25)
orange	284-344	100 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-482	100 (25)
3-fach	281-483	100 (25)
5-fach	281-485	100 (25)
10-fach	281-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-492	100 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1
5-fach	281-440	1

Zubehör; Serie 281

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	281-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	281-419	100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Prüfstecker; 6 mm breit; mit CAGE CLAMP®; für 0,08 … 2,5 mm²

I_N 24 A	281-407	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

5

CAGE CLAMP®

Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme
6 mm²; Serie 282

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 41 A	600 V, 40 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 41 A	600 V, 40 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	





❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG
550 V; 39 A
Brücker 35 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Reduzierbrücker, Seite 250
Prüfsteckermodul, Seite 345
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

5

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-901	50
blau	282-904 ❷	50
orange	282-902	50
lichtgrau	282-992 ❸	50

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-681	25
blau	282-684 ❷	25
orange	282-682	25
lichtgrau	282-993 ❸	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	282-907	50
grün-gelb	282-907/999-950 ❸	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	282-687	25
grün-gelb	282-687/999-950 ❸	50



Zusammenrasten von Prüfstecker- und Blindmodulen zu mehrpoligen Prüfsteckerleisten (max. 10-polig) für Klemmenbreite 8 mm

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	282-328	100 (25)
grau	282-325	100 (25)
lichtgrau	282-330	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	282-329	100 (25)
grau	282-326	100 (25)
lichtgrau	282-331	100 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	282-357	100 (25)
orange	282-367	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	282-339	100 (25)
grau	282-308	100 (25)
lichtgrau	282-341	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	282-340	100 (25)
grau	282-309	100 (25)
lichtgrau	282-342	100 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	282-358	100 (25)
orange	282-368	100 (25)

Zubehör; Serie 282

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

120 mm	209-191	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	282-415	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-402	100 (25)
gelbgrün	282-422	100 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-409	100 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 15 A

grau	284-414	50 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 6/4 mm²; I_N 30 A

grau	284-413	50 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

B-Prüfsteckermodul; anreihbar; 8 mm breit

grau	709-310	100 (25)

B-Blindmodul; anreihbar; 8 mm breit

grau	709-311	100 (25)

Die Prüfsteckermodule werden direkt in die Brückerschlitze der Stromschiene gesteckt (hier Serie 282).

CAGE CLAMP®

Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme
10 mm²; Serie 284

Technische Daten	
0,2 … 10 mm²	24 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 50 A
I_N 57 A	600 V, 54 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

Technische Daten	
0,2 … 10 mm²	24 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 50 A
I_N 57 A	600 V, 54 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,5 … 10 mm² / 20 … 8 AWG
550 V; 53 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Reduzierbrücker, Seite 250
Prüfsteckermodul, Seite 345
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com





2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	284-901	25
blau	284-904	25
orange	284-902	25
lichtgrau	284-992 ❷	25

3-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	284-681	25
blau	284-684	25
orange	284-682	25
lichtgrau	284-993 ❷	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	284-907	25
grün-gelb	284-907/999-950 ❷	25

3-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	284-687	25
grün-gelb	284-687/999-950 ❷	25

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	284-328	100 (25)
grau	284-325	100 (25)
lichtgrau	284-330	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	284-329	100 (25)
grau	284-326	100 (25)
lichtgrau	284-331	100 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	284-357	100 (25)
orange	284-367	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	284-339	100 (25)
grau	284-308	100 (25)
lichtgrau	284-341	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	284-340	100 (25)
grau	284-309	100 (25)
lichtgrau	284-342	100 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	284-358	100 (25)
orange	284-368	100 (25)

Zubehör; Serie 282

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	284-415	50 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb	284-400	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 57 A

grau	284-402	100 (25)
gelbgrün	284-422	100 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 57 A

grau	284-409	50 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 15 A

grau	284-414	50 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 6/4 mm²; I_N 30 A

grau	284-413	50 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

B-Prüfsteckermodul; anreihbar; 8 mm breit

grau	709-310	100 (25)

B-Distanzplatte; anreihbar; 2 mm breit

grau	709-312	100 (25)



Zusammenrasten von Prüfstecker- und Blindmodulen mit jeweils einer Distanzplatte zu mehrpoligen Prüfsteckerleisten (max. 10-polig) für Klemmenbreite 10 mm

Die Prüfsteckermodule werden direkt in die Brückerschlitze der Stromschiene gesteckt (hier Serie 284).

Fingerschutzabdeckung ist in nicht belegte Klemmstelle eingerastet.

5

CAGE CLAMP®

Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme
16 mm²; Serie 283

Technische Daten	
0,2 … 16 mm²	24 … 6 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 65 A
I_N 76 A	600 V, 70 A
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
16 … 17 mm / 0.63 … 0.67 inch	



❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
550 V; 68 A
Brücker 63 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Reduzierbrücker, Seite 250
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

5

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	283-901	20
blau	283-904	20
orange	283-902	20
lichtgrau	283-992 ❷	20

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	283-907	20
grün-gelb	283-907/999-950 ❷	20

Zubehör; Serie 283

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	283-328	50 (25)
grau	283-325	50 (25)
lichtgrau	283-330	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

orange	283-329	50 (25)
grau	283-326	50 (25)
lichtgrau	283-331	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	283-415	50 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb	283-400	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 70 A

grau	283-402	50 (25)
gelbgrün	283-422	50 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 76 A

grau	283-409	50 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; von 16 mm² auf 4 mm²; I_N 32 A

grau	283-414	50 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	283-357	100 (25)
orange	283-367	100 (25)

Zubehör; Serie 283

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	283-404	25

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Potentialabgriff; I_N 24 A; mit 500mm-Leitung; für Reihenklemmen 16 mm² (Serien 283/783) und 35 mm² (Serien 285/785)

grau	283-407	25

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Bei Klemmenkennzeichnung durch Mittenbeschriftung wird die Beschriftungsebene nicht durch angeschlossene Leiter verdeckt.

Potentialabgriff (283-407) in der Reihenklemme immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!

Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme
16 mm²; Serie 283

Technische Daten	
0,2 … 16 mm²	24 … 6 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 65 A
I_N 76 A	600 V, 70 A
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
16 … 17 mm / 0.63 … 0.67 inch	

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
550 V; 68 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



3-Leiter-Durchgangsklemme
Achtung: Diese Klemme ist nicht mit Querbrückern brückbar!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	283-671	20
blau	283-674	20
orange	283-672	20
lichtgrau	283-998 ❷	20

3-Leiter-Schutzleiterklemme
Achtung: Diese Klemme ist nicht mit Querbrückern brückbar!

grün-gelb	283-677	20
grün-gelb	283-677/999-950 ❷	20

Fingerschutzabdeckung ist in nicht belegte Klemmstelle eingerastet.

Zubehör; Serie 283

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	283-352	50 (25)
grau	283-350	50 (25)
lichtgrau	283-354	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

orange	283-353	50 (25)
grau	283-351	50 (25)
lichtgrau	283-355	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	283-415	50 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb	283-400	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

CAGE CLAMP®

Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme
35 mm²; Serie 285

Technische Daten	
6 … 35 mm²	8 … 2 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	600 V, 115 A
I_N 125 A	600 V, 120 A
Klemmenbreite 16 mm / 0.63 inch	
23 mm / 0.91 inch	



❶ 1000 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
6 … 35 mm² / 8 … 2 AWG
880 V; 85 A
6 … 25 mm² / 8 … 4 AWG
für Schutzleiterklemmen
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Leiter (35 mm²) anschließen.

5

2-Leiter-Durchgangsklemme; mit integrierter Abschlussplatte; nur auf Tragschiene 35 x 15		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	285-635	15
blau	285-634	15
lichtgrau	285-992 ❷	15

2-Leiter-Schutzleiterklemme; mit integrierter Abschlussplatte; nur auf Tragschiene 35 x 15		
grün-gelb	285-637	15
grün-gelb	285-637/999-950 ❷	15

In die Betätigungsöffnungen eingesetzte Warnabdeckungen


Brücken mit Reduzierbrücker (283-414) von Klemmen der Serie 285 (35 mm²) auf Klemmen der Serie 281 (4 mm²)

Zubehör; Serie 285

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Querbrücker; isoliert; I_N 85 A			
	grau	285-435	50 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; I_N 90 A			
	grau	285-430	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil			
	gelb	285-416	100 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen			
	gelb	285-401	100 (25)

Potentialabgriff; I_N 24 A; mit 500mm-Leitung; für Reihenklemmen 16 mm² (Serien 283/783) und 35 mm² (Serien 285/785)			
	grau	283-407	25

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit			
	grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit			
	grau	249-117	50 (25)

Fingerschutzabdeckung ist in nicht belegte Klemmstelle eingerastet.


Diese Durchgangsklemmen der Serie 285 können mit Durchgangsklemmen der Serie 283 gebrückt werden: 285-635 bzw. 285-634 mit 283-601 bzw. 283-604 (Klemmen mit seitlicher Beschriftungsebene siehe www.wago.com)
Hierzu erforderlicher Querbrücker: 285-435

Der bei dieser Art des Brückens zulässige Brückerstrom beträgt 63 A.

Verteilerklemme; 3 x CAGE CLAMP®-Anschluss 10 mm² und 1 x Schraubanschluss 35 mm²
Serie 284

Technische Daten	
0,2 … 10 mm² ❶	24 … 8 AWG
6 … 35 mm² ❷	10 … 2 AWG
800 V/8 kV/3 ❸	
I_N 125 A	
Klemmenbreite 17,5 mm / 0.689 inch	
12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 inch	



❶ CAGE CLAMP®-Anschluss

❷ Schraubanschluss

❸ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❹ Einzelanordnung 125 A
2 Brücker kombiniert in einer Klemmstelle 100 A

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com


Leiter (35 mm²) anschließen.
Schraubanschluss, seitliche Verdrahtung

Verteilerklemme; mit 3 x CAGE CLAMP®-Anschluss 10 mm²; 1 x Schraubanschluss 35 mm² und Drehmoment für die Schraube 3,5 Nm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	284-621	15
blau	284-624	15

Leiter (10 mm²) anschließen.
CAGE CLAMP®-Anschluss, Frontverdrahtung

Brücken mit Einlegebrücke

Zubehör; Verteilerklemme

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

Einlegebrücke; isoliert; I_N 125 A; für 1 Brücker; I_N 100 A; für 2 Brücker			
	grau	284-412 ❹	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit			
	grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit			
	grau	249-117	50 (25)


Verteilerklemme mit Schraubanschluss (35 mm²) für seitliche Verdrahtung und CAGE CLAMP®-Anschluss (3 x 10 mm²) für Frontverdrahtung
Zum Aufrasten auf Tragschiene 35; die Klemme ist beidseitig geschlossen, eine Abschluss- oder Zwischenplatte ist nicht erforderlich.

Bei maximaler Beschaltung mit 3 x 10 mm² auf der Abgangsseite ist zu beachten, dass der Nennstrom von 125 A nicht überschritten wird.

Reduzierbrücker; für Durchgangsklemmen mit Frontverdrahtung bis 16 mm²
Handhabung

Reduzierbrücker von 10/6 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²
I_N 15 A, Bestellnr. 284-414

Reduzierbrücker von 10/6 mm² auf 6/4 mm²
I_N 30 A, Bestellnr. 284-413

Reduzierbrücker von 16 mm² auf 4 mm²
I_N 32 A, Bestellnr. 283-414



Reduzierabdeckplatte(n) an die offene Klemmenseite anrasten.



Reduzierabdeckplatte(n) auch nach der Klemmenrückwand der querschnittsgroßen Klemme einfügen.

Brücken von querschnittsgroßen auf querschnittskleine Klemmen
Reduzierbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken!

5

Reduzierbrücker schaffen den Übergang von querschnittsgroßen auf querschnittskleine Durchgangsklemmen, ohne Klemmstellenverlust. Sie sind z. B. interessant, wenn bei großen Leitungslängen der Spannungsfall gering gehalten werden soll, „vor Ort" aber der Nennquerschnitt ausreicht.

Reduzierbrücker werden, wie bei Querbrückern üblich, von oben in die zu brückenden Klemmen bis zum Anschlag hineingesteckt. Das Brücken kann wahlweise zur offenen Klemmenseite hin oder über die Klemmenrückwand, aber auch in beide Richtungen gleichzeitig vorgenommen werden. Die querschnittskleineren Durchgangsklemmen können bei Bedarf durch Querbrücker parallel geschaltet werden.
Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
- Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers nicht überschreiten.
- Es werden spezielle Reduzierabdeckplatten und Reduzierzwischenplatten benötigt. Wie diese zu verwenden sind, entnehmen Sie bitte den nebenstehenden Aufbaubeispielen.

Bedruckung des Reduzierbrückers, um seitenverkehrtes Stecken zu vermeiden



Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 16 mm² (Serie 283)
auf Reihenklemmen 4 mm² (Serie 281)



Brücken mit Reduzierbrücker (283-414)
von Klemmen der Serie 285 (35 mm²)
auf Klemmen der Serie 281 (4 mm²)



Diese Durchgangsklemmen der Serie 285 können mit Durchgangsklemmen der Serie 283 gebrückt werden:
285-635 bzw. 285-634 mit 283-601 bzw. 283-604 (Klemmen mit seitlicher Beschriftungsebene
siehe www.wago.com)
Hierzu erforderlicher Querbrücker: 285-435

Der bei dieser Art des Brückens zulässige Brückerstrom beträgt 63 A.

Aufbaubeispiele

Reduzierbrücker; für Durchgangsklemmen mit Frontverdrahtung

Klemmen mit seitlicher Beschriftungsebene siehe www.wago.com



Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 6 mm² (Serie 282)
auf Reihenklemmen 1,5 mm² (Serie 279)

Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 10 mm² (Serie 284)
auf Reihenklemmen 6 mm² (Serie 282)



Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 16 mm² (Serie 283)
auf Reihenklemmen 4 mm² (Serie 281)



Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 10 mm²/6 mm²
auf Reihenklemmen 4 mm²/2,5 mm²/1,5 mm²
mit Reduzierbrücker 284-414“



Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 10 mm²/6 mm²
auf Reihenklemmen 6 mm²
mit Reduzierbrücker 284-413“



Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 16 mm²
auf Reihenklemmen 4 mm²
mit Reduzierbrücker 283-414“

Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 6 mm² (Serie 282)
auf Reihenklemmen 1,5 mm² (Serie 279)

Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 10 mm² (Serie 284)
auf Reihenklemmen 6 mm² (Serie 282)



Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 16 mm² (Serie 283)
auf Reihenklemmen 4 mm² (Serie 281)



Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 10 mm²/6 mm²
auf Reihenklemmen 4 mm²/2,5 mm²/1,5 mm²
mit Reduzierbrücker 284-414“



Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 10 mm²/6 mm²
auf Reihenklemmen 6 mm²
mit Reduzierbrücker 284-413“



Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 16 mm²
auf Reihenklemmen 4 mm²
mit Reduzierbrücker 283-414“

Doppelstockklemme
1,5 mm²; Serie 279

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 18 A	
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	279-501	50
N/L	279-512	50
L/N	279-513	50

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 18 A	
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	279-504 ❷	50

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 18 A	
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	279-517	50
PE/L	279-527	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	279-508	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	279-509 ❷	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	279-507	50

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 279

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick

orange	279-519	200 (25)
grau	279-518	

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	279-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	279-471	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	279-415	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 15 A

grau	279-402	200 (25)
gelbgrün	279-422	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 15 A

grau	279-409	100 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	279-482	200 (25)
3-fach	279-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	279-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	279-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	279-432	1
3-fach	279-433	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	279-440	1

Doppelstock-Beschriftungsadapter

grau	279-529	50 (25)

Zubehör; Serie 279

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/Beschriftungsstreifen

WMB Inline; unbedruckt; 2.000 WMB-Schilder (4 mm)/ Rolle; dehnbar 4 … 4,2

weiß	2009-114	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 4 … 4,2 mm

unbedruckt	793-4501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 4 … 4,2 mm

gelb	793-4501/000-002	5
rot	793-4501/000-005	5
blau	793-4501/000-006	5
grau	793-4501/000-007	5
orange	793-4501/000-012	5
hellgrün	793-4501/000-017	5
grün	793-4501/000-023	5
violett	793-4501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)



Doppelstock-Beschriftungsadapter
Maß mit gestecktem Beschriftungsadapter

Doppelstockklemmen und Dreistockklemmen
Serien 280 und 281
Systembeschreibung und Handhabung



Aufrasten einer Klemme auf die Tragschiene



Eine Klemme aus dem Verband demontieren.



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.



Brücken mit Querbrückern (280-402)
Querbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken!

Kombiniertes Brücken mit Quer- und Vertikalbrückern



Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem



50 % Platzeinsparung in Anreihrichtung, bei Doppelstock-klemmen



67 % Platzeinsparung in Anreihrichtung, bei Dreistock-klemmen

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten.



Aufbau einer gemischt bestückten Doppelstock-Klemmenleiste
Die Doppelstockklemmen der Serie 280 sind für entsprechende Schaltungsaufgaben mit gleichen oder unterschiedlichen „Stockwerk"-Farben lieferbar. Dies ist bei der Verdrahtung sowie bei eventuellen Service- und Wartungsarbeiten eine zusätzliche optische Hilfe.



Bei Doppelstockklemmen sind in einem Klemmengehäuse zwei potentialfremde Klemmen in zwei „Stockwerken" gleicher oder bei der Serie 280 auch unterschiedlicher „Stockwerk"-Farbe untergebracht. Das untere „Stockwerk" ist breiter, um das Anschließen oder Lösen der Leiter zu vereinfachen.



Bei einer Klemmenbreite von nur 5 mm ergibt sich ein effektives Teilungsmaß für Klemmen gleicher oder unterschiedlicher Potentiale von nur 2,5 mm bei einem Querschnittsbereich 0,08 … 2,5 mm²!



Einsatz als Steuerleitungsklemmen, z. B. für Magnetventile; oberes „Stockwerk" gebrückt.



Einsatz als Verbindungsklemmen für Anschlussleitungen von Drehstrommotoren



Brücken mit Vertikalbrücker (281-421)
Vertikalbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken.



Ziehen des Trennstöpsels



Je nach Klemmentyp lassen sich gleiche „Stockwerke" benachbarter Dreistockklemmen mit Querbrückern brücken oder innerhalb einer Dreistockklemme übereinanderliegende „Stockwerke" mit Vertikalbrückern miteinander verbinden, sodass bis zu 6 Leiter gleichen Potentials an eine Klemme angeschlossen werden können.



Bei Doppel-(Drei-)stockklemmen sind in einem Klemmengehäuse zwei (drei) potentialfremde Klemmen in zwei (drei) „Stockwerken" gleicher oder bei der Serie 280 auch unterschiedlicher „Stockwerk"-Farbe untergebracht.
Das untere „Stockwerk" ist breiter, um das Anschließen oder Lösen der Leiter zu vereinfachen.

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Doppelstockklemme
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-519	50
blau	280-529 ❷	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit zusätzlicher Querbrückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-520	50
blau	280-530 ❷	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 20 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb/grau	280-527	50
grün-gelb/blau	280-537	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Dioden	280-940/281-410	Seite 334
LED	280-943/281-434	Seite 334

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-341	100 (25)
grau	280-340	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

orange	280-366	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-343	100 (25)
grau	280-342	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

orange	280-369	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-341	100 (25)
grau	280-340	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

orange	280-366	100 (25)



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
blau/grau	280-523	50
grau/blau	280-533	50



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit zusätzlicher Querbrückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
blau/grau	280-524	50
grau/blau	280-534	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; intern gebrückt

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	280-517	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-341	100 (25)
grau	280-340	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

orange	280-366	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-343	100 (25)
grau	280-342	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

orange	280-369	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-341	100 (25)
grau	280-340	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

orange	280-366	100 (25)

CAGE CLAMP®

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 10 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Trennklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
blau/grau	280-525	50
grau/grau	280-521	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-341	100 (25)
grau	280-340	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

orange	280-366	100 (25)



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Trennklemme; mit zusätzlicher Querbrückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
blau/grau	280-526	50
grau/grau	280-522	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-343	100 (25)
grau	280-342	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

orange	280-369	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit zusätzlicher Beschriftungsmöglichkeit an beiden Klemmenseiten

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-513	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-341	100 (25)
grau	280-340	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

orange	280-366	100 (25)



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit zusätzlicher Beschriftungsmöglichkeit an beiden Klemmenseiten; mit zusätzlicher Querbrückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-543	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-343	100 (25)
grau	280-342	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

orange	280-369	100 (25)

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 500 V / 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)
gelbgrün	280-422	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

grau	281-421	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-482	200 (25)
3-fach	280-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	280-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	280-440	1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

5

Basis-Doppel- und Dreistockklemme für Sicherungsstecker
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶❷	300 V, 15 A
I_N 10 A (20 A)	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Basisklemme für Sicherungsstecker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau/grau	280-531	50
grau/grau	280-514	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶❷	300 V, 15 A
I_N 10 A (20 A)	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Basisklemme für Sicherungsstecker; mit zusätzlicher Querbrückung		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau/grau	280-532	50
grau/grau	280-891	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶❷	
I_N 10 A (10 A)	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Basisklemme für Sicherungsstecker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau/grau	280-528	50

5

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	280-341	100 (25)
	grau	280-340	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick			
	orange	280-366	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	280-343	100 (25)
	grau	280-342	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick			
	orange	280-369	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	grau	280-409	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	280-341	100 (25)
	grau	280-340	100 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick			
	orange	280-366	100 (25)

Zubehör

Passendes Beschriftungssystem für Sicherungsstecker:
WSB-Schnellbeschriftungssystem

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang			
	weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang			
	lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang			
	dunkelgrau	280-472	200 (25)

Sicherungsstecker mit Lasche; 6 mm breit		
281-511	50	

Sicherungsstecker mit Lasche; 6 mm breit		
281-512	50	

Sicherungsstecker mit Lasche; AC/DC 24 V; mit LED-Leuchtanzeige; 6 mm breit	
281-512/281-501	50

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	2-fach	280-482	200 (25)
	3-fach	280-483	200 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	2-fach	280-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff			
	2-fach	280-432	1
	3-fach	280-433	1

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶❷	300 V, 15 A
I_N 20 A (20 A)	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 500 V/400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bzw. Nennspannung der Leuchtanzeige bestimmt (siehe Seite 292).

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Dreistockklemme; Schutzleiter-/Durchgangs-/Basisklemme für Sicherungsstecker

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb/blau/grau	280-510	50

Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Basisklemme für Sicherungsstecker

grau/grau/grau	280-889	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-304	50 (25)
grau	280-303	50 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

orange	280-336	50 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

grau	281-421	200 (25)

WSB-Beschriftungskarte; für Sicherungsstecker 281-5..; weiß; WSB-Schilder 4 mm breit

F1, ..., F10 (10x)	209-787	5
F11, ..., F20 (10x)	209-700/209-124	5
F21, ..., F30 (10x)	209-700/209-125	5
F31, ..., F40 (10x)	209-700/209-126	5
F41, ..., F50 (10x)	209-700/209-127	5

Zubehör

Passendes Beschriftungssystem für Sicherungsstecker:
WSB-Schnellbeschriftungssystem

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; WSB-Schilder 4 mm breit

unbedruckt	209-701	5

WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; WSB-Schilder 4 mm breit

gelb	209-701/000-002	5
rot	209-701/000-005	5
blau	209-701/000-006	5
grau	209-701/000-007	5
orange	209-701/000-012	5
hellgrün	209-701/000-017	5
grün	209-701/000-023	5
violett	209-701/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)



Klassische Nullung
Verbinden der N- mit der PE-Ebene durch Vertikalbrücker



Bei Doppel-(Drei-)stockklemmen sind in einem Klemmengehäuse zwei (drei) potentialfremde Klemmen in zwei (drei) „Stockwerken" gleicher oder bei der Serie 280 auch unterschiedlicher „Stockwerk"-Farbe untergebracht.
Das untere „Stockwerk" ist breiter, um das Anschließen oder Lösen der Leiter zu vereinfachen.



Sollen Doppelstockklemmen der Serie 280 im oberen Stockwerk mit Basisklemmen für Sicherungsstecker direkt nebeneinander angereiht werden, ist die größere Breite der Sicherungsstecker (6 mm) gegenüber den Klemmen (5 mm) durch Distanzplatten (1,1 mm) auszugleichen. Trotz dieser Distanzplatten kann bei Doppelstockklemmen mit zusätzlicher Querbrückung im unteren Stockwerk mit steckbaren Querbrückern (280-402) gebrückt werden.



Sollen Dreistockklemmen der Serie 280 im oberen Stockwerk mit Basisklemmen für Sicherungsstecker direkt nebeneinander angereiht werden, ist die größere Breite der Sicherungsstecker (6 mm) gegenüber den Klemmen (5 mm) durch Distanzplatten (1,1 mm) auszugleichen.

CAGE CLAMP®

Doppelstockklemme
4 mm²; Serie 281

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 26 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 26 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com





5

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-619	50
blau	281-629 ❷	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit zusätzlicher Querbrückung		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-620	50
blau	281-630 ❷	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Dioden	281-633/281-410	Seite 336
LED	281-634/281-434	Seite 336

Der über den Verdrahtungsebenen stehende Beschriftungsträger wird während der Verdrahtung oder Brückung automatisch zur Seite gebogen. Die in der Höhe versetzt angeordneten Beschriftungsaufnahmen für WMB-Beschriftungsschilder sind den „Stockwerken" eindeutig zugeordnet.

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	281-341	100 (25)
grau	281-340	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	281-343	100 (25)
grau	281-342	100 (25)

Zubehör; Serie 281

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e" (0,14 mm² „f"); 5 Stück/Strang

weiß	281-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	281-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1,5 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	281-472	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	281-402	200 (25)
gelbgrün	281-422	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	281-409	100 (25)

Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

grau	281-421	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-482	100 (25)
3-fach	281-483	100 (25)
5-fach	281-485	100 (25)
10-fach	281-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-492	100 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1
5-fach	281-440	1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)



Je nach Klemmentyp lassen sich beide „Stockwerke" mit Querbrückern brücken oder mit dem Vertikalbrücker auch miteinander verbinden, sodass 4-Leiter-Klemmen entstehen.

Dreistockklemme
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-549	40
blau	280-551	40

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

	orange	280-304	50 (25)
	grau	280-303	50 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

	orange	280-336	50 (25)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; mit zusätzlicher Querbrückung im Erdgeschoss

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-550	40

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

	orange	280-306	50 (25)
	grau	280-305	50 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

	orange	280-339	50 (25)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 20 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Dreistockklemme; Schutzleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb/blau/grau	280-547	40
grün-gelb/grau/grau	280-557	40

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

	orange	280-304	50 (25)
	grau	280-303	50 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

	orange	280-336	50 (25)



Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau/grau/blau	280-552	40

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

	orange	280-304	50 (25)
	grau	280-303	50 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

	orange	280-336	50 (25)



Dreistockklemme; Schirmleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
weiß/grau/grau	280-548	40
weiß/blau/grau	280-558	40

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

	orange	280-304	50 (25)
	grau	280-303	50 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

	orange	280-336	50 (25)



Dreistockklemme; 6-Leiter-Schutzleiterklemme; intern gebrückt

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	280-597	40

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

	orange	280-304	50 (25)
	grau	280-303	50 (25)

Distanzplatte; 1,1 mm dick

	orange	280-336	50 (25)

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	**280-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	**280-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	**280-472**	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	**280-402**	200 (25)
gelbgrün	**280-422**	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	**280-409**	100 (25)

Vertikalbrücker; isoliert; I_N 24 A

grau	**281-421**	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**280-482**	200 (25)
3-fach	**280-483**	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	**280-490**	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**280-492**	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	**280-432**	1
3-fach	**280-433**	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	**280-440**	1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)



Drehstromverdrahtung mit zusätzlichem Phasenabzweig



Verbindung mehrdrähtiger, abgeschirmter Leitungen



Bei Dreistockklemmen sind in einem Klemmengehäuse drei potentialfremde Klemmen in drei „Stockwerken“ gleicher oder bei der Serie 280 auch unterschiedlicher „Stockwerk“-Farbe untergebracht.



Potentialvervielfachung, gebrückt mit Quer- und Vertikalbrückern



Je nach Klemmentyp lassen sich gleiche „Stockwerke“ benachbarter Dreistockklemmen mit Querbrückern brücken oder innerhalb einer Dreistockklemme übereinanderliegende „Stockwerke“ mit Vertikalbrückern miteinander verbinden, sodass bis zu 6 Leiter gleichen Potentials an eine Klemme angeschlossen werden können.



Die Schutzleiter- oder Schirmleiterklemmen im Erdgeschoss haben einen Kontaktfuß mit automatischer Kontaktierung zur Trag-/Sammelschiene.
Der über den Verdrahtungsebenen stehende Beschriftungsträger wird während der Verdrahtung automatisch zur Seite gebogen. Die in der Höhe versetzt angeordneten Beschriftungsaufnahmen für WMB-Beschriftungsschilder sind den „Stockwerken“ eindeutig zugeordnet.
Bei einer Klemmenbreite von nur 5 mm ergibt sich ein effektives Teilungsmaß für Klemmen gleicher oder unterschiedlicher Potentiale von nur 1,67 mm, bei einem Querschnittsbereich von 0,08 … 2,5 mm².

Vierstock-Reihenklemme als Motoranschluss-Reihenklemme
4 mm²; Serie 281

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ①	600 V, 20 A
I_N 20 A (2,5 mm²)	300 V, 25 A
I_N 25 A (4 mm²)	
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihenklemme; grau		
	Bestellnr.	VPE
○ L1 - L2 - L3 - PE	281-530	50

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ①	600 V, 20 A
I_N 20 A (2,5 mm²)	300 V, 25 A
I_N 25 A (4 mm²)	
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihenklemme; grau		
	Bestellnr.	VPE
○ L1 - L2	281-531	50

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ①	600 V, 20 A
I_N 20 A (2,5 mm²)	300 V, 25 A
I_N 25 A (4 mm²)	
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Vierstock-Reihenklemme; Motoranschluss-Reihenklemme; grau		
	Bestellnr.	VPE
○ L1 - L2 - L3	281-532	50

5

Zubehör; Serie 281

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	281-366	100 (25)
grau	281-365	100 (25)

weiß	281-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	281-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1,5 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	281-472	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-482	100 (25)
3-fach	281-483	100 (25)
5-fach	281-485	100 (25)
10-fach	281-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-492	100 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1
5-fach	281-440	1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-137	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 7,5 mm breit; 50m-Rolle

transluzent	709-177	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Ergänzend zu den Motoranschluss-Reihenklemmen sind auch Sonderausführungen im Programm:
- Variante **ohne** Schutzleiterkontakt und mit nur 2 Potentialen:

Sie ist speziell für Zusatzfunktionen wie Motorbremsen oder Temperaturfühler gedacht. Durch den konturengleichen Aufbau kann dieser Klemmentyp ohne Zwischenplatten neben der zugehörigen Motoranschluss-Reihenklemme positioniert werden. Das macht die Reihenklemmenschiene übersichtlicher und erleichtert die Verdrahtung. Da keine Klemmstelle unbelegt bleibt, werden Verdrahtungsfehler vermieden.
- Variante **ohne** Schutzleiterkontakt und mit 3 Potentialen:

Übersichtliche und eindeutige Klemmstellenbelegung ist auch hier der Sinn dieser Ausführung. Zum Beispiel beim Einsatz schutzisolierter Geräte sind Irritationen durch eine offene Schutzleiter-Klemmstelle ausgeschlossen.

Brücken mit Brückungskämmen
Brückungskämme bis zum Anschlag hinunterdrücken.

Prüfen mit Spannungsprüfer



Beschriftung der Klemmstellen mit WMB-Multibeschriftungssystem
Gruppenbeschriftung mit Beschriftungsstreifen (709-177)

CAGE CLAMP®

Reihenklemmen TOPJOB® Classic
Serien 780 … 785
Systembeschreibung und Handhabung



Aufrasten einer Schutzleiterklemme auf die Tragschiene; dabei wird die Kontaktierung zur Tragschiene ohne zusätzliche Handhabung automatisch sichergestellt.



Eine Klemme aus dem Verband demontieren.



Betätigung des N-Trennschlittens

5



Schutzleiterklemmen lassen sich mit Querbrückern in einer Richtung (über die Klemmenrückwand) mit Durchgangsklemmen brücken. Zusätzlich zur Kennzeichnung dieser Klemmen empfehlen wir die Verwendung der gelb-grünen Querbrücker.

Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!



Prüfsteckerleiste
Kombination aus Prüfsteckermodulen und Blindmodulen

Isolierungsstopp
Kein Eindringen der Leiterisolierung in die Klemmstelle!
Lieferbar für Klemmen bis 4 mm²

Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem und WFB-Flächenbeschriftungsprofil

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils die nächst größere Klemme zu wählen.

CAGE CLAMP®

Durchgangs-/Schutzleiter-/Schirmleiter- und Ex-Klemme TOPJOB® Classic
2,5 mm²; Serie 780

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
1000 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
1000 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 1000 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,2 … 2,5 mm² / 24 … 12 AWG*
690 V; 23 A
(siehe Kapitel 14)
Bei Verwendung von Schachtelbrückern reduziert sich die max. Bemessungsspannung auf 275 V.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Brückungskamm, Seite 347
Prüfzubehör, ab Seite 342
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	780-601	50
blau	780-604 ❷	50
orange	780-602	50
lichtgrau	780-992 ❸	50

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	780-631	50
blau	780-651 ❷	50
orange	780-654	50
lichtgrau	780-993 ❸	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	780-607	50
grün-gelb	780-607/999-950 ❸	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	780-637	50
grün-gelb	780-637/999-950 ❸	50

3-Leiter-Schirmleiterklemme

weiß	780-640	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

N-Trenn	780-613	Seite 271

Zubehör; Serie 780

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,5 mm dick

orange	780-317	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

125,5 mm	209-192	50 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e" (0,14 mm² „f"); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)
gelbgrün	280-422	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-482	200 (25)
3-fach	280-483	200 (25)
10-fach	280-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1
10-fach	280-440	1

Zubehör; Serie 780

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-419	100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Prüfstecker; 6 mm breit; mit CAGE CLAMP®; für 0,08 … 2,5 mm²

I_N 24 A	281-407	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Betätigungswerkzeug; Spezialklinge; für alle Klemmen TOPJOB®

	777-310	1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

5

Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme TOPJOB® Classic
4 mm²; Serie 781

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 32 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 32 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



❶ 1000 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
690 V
30 A, für 2-Leiter-Klemmen
27 A, für 3-Leiter-Klemmen
(siehe Kapitel 14)
Bei Verwendung von Schachtelbrückern reduziert sich die max. Bemessungsspannung auf 275 V.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Brückungskamm, Seite 347
Prüfzubehör, ab Seite 342
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

5

2-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	781-601	50
blau	781-604 ❷	50
lichtgrau	781-992 ❸	50

3-Leiter-Durchgangsklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	781-631	50
blau	781-651 ❷	50
lichtgrau	781-993 ❸	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	781-607	50
grün-gelb	781-607/999-950 ❸	50

3-Leiter-Schutzleiterklemme

grün-gelb	781-637	50
grün-gelb	781-637/999-950 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

N-Trenn	781-613	Seite 271
Potential	781-623	Seite 271

Weitere Klemmen gleicher Bauform

N-Trenn	781-643	Seite 271
Potential	781-653	Seite 271

Zubehör; Serie 781

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,5 mm dick

orange | 780-317 | 100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

125,5 mm | 209-192 | 50 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß | 281-470 | 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau | 281-471 | 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1,5 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau | 281-472 | 200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb | 281-415 | 100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau | 281-402 | 200 (25)
gelbgrün | 281-422 | 200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau | 281-409 | 100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 6 mm; I_N 32 A

von 1 auf 2	781-452	100 (25)
von 1 auf 3	781-453	100 (25)
von 1 auf 4	781-454	100 (25)
von 1 auf 5	781-455	50 (25)
von 1 auf 6	781-456	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-482	100 (25)
3-fach	281-483	100 (25)
5-fach	281-485	100 (25)
10-fach	281-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach | 281-492 | 100 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1
5-fach	281-440	1

Zubehör; Serie 781

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Prüfsteckermodul; anreihbar; 6 mm breit

grau | 280-418 | 100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau | 280-419 | 100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau | 209-170 | 50 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

215-111 | 50

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau | 280-404 | 100 (25)

Prüfstecker; 6 mm breit; mit CAGE CLAMP®; für 0,08 … 2,5 mm²

I_N 24 A | 281-407 | 100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb | 210-137 | 50

Betätigungswerkzeug; Spezialklinge; für alle Klemmen TOPJOB®

777-310 | 1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau | 249-116 | 100 (25)

CAGE CLAMP®

Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme TOPJOB® Classic
6 mm²; Serie 782 und 10 (16) mm²; Serie 784

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
1000 V/8 kV/3 ❷	600 V, 30 A
I_N 41 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	782-601	25
blau	782-604 ❸	25
lichtgrau	782-992 ❹	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	782-607	25
grün-gelb	782-607/999-950 ❹	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
N-Trenn	782-613	Seite 272
Potential	782-623	Seite 272

Zubehör; artikelspezifisch

Querbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-402	100 (25)
gelbgrün	282-422	100 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-409	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	282-415	100 (25)

B-Prüfsteckermodul; anreihbar; 8 mm breit

grau	709-310	100 (25)

B-Blindmodul; anreihbar; 8 mm breit

grau	709-311	100 (25)

Technische Daten	
0,2 … 10 (16) mm² ❶	24 … 6 AWG
1000 V/8 kV/3 ❷	600 V, 50 A
I_N 57 A	600 V, 35 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	784-601	25
blau	784-604 ❸	25
lichtgrau	784-992 ❺	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	784-607	25
grün-gelb	784-607/999-950 ❺	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
N-Trenn	784-613	Seite 272
Potential	784-623	Seite 272

Zubehör; artikelspezifisch

Querbrücker; isoliert; I_N 57 A

grau	284-402	100 (25)
gelbgrün	284-422	100 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 57 A

orange	284-409	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	284-415	50 (25)

B-Prüfsteckermodul; anreihbar; 8 mm breit

grau	709-310	100 (25)

B-Blindmodul; anreihbar; 8 mm breit

grau	709-311	100 (25)

B-Distanzplatte; anreihbar; 2 mm breit

grau	709-312	100 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb	284-400	100 (25)

❶ Max. Anschlussquerschnitt 16 mm²

❷ 1000 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG
690 V; 39 A
(siehe Kapitel 14)

❺ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,2 … 10 mm²/24 … 8 AWG
690 V; 53 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Prüfsteckermodul, Seite 345
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,5 mm dick

orange	782-317	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

125,5 mm	209-192	50 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 8 mm dick

blau	777-305	25

WFB-Flächenbeschriftungsprofil; 1000 mm lang

transparent	210-612	10

Adapter für WFB-Flächenbeschriftungsprofil; zum Einrasten in die Beschriftungsaufnahme

grau	209-185	200 (25)

Betätigungswerkzeug; Spezialklinge; für alle Klemmen TOPJOB®

	777-310	1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

5

CAGE CLAMP®

Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme TOPJOB® Classic
16 mm²; Serie 783 und 35 mm²; Serie 785

Technische Daten	
0,2 … 16 mm²	24 … 6 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	600 V, 65 A
I_N 76 A	600 V, 50 A
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
16 … 17 mm / 0.63 … 0.67 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	783-601	25
blau	783-604 ❷	25
lichtgrau	783-992 ❸	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	783-607	25
grün-gelb	783-607/999-950 ❸	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
N-Trenn	783-613	Seite 272
Potential	783-623	Seite 272

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,5 mm dick

orange 783-317 100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb 283-415 50 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb 283-400 100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 70 A

grau 283-402 100 (25)
gelbgrün 283-422 100 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 76 A

grau 283-409 100 (25)

Potentialabgriff; I_N 24 A; mit 500mm-Leitung; für Reihenklemmen 16 mm² (Serien 283/783) und 35 mm² (Serien 285/785)

grau 283-407 25

Technische Daten	
6 … 35 mm²	8 … 2 AWG
1000 V/8 kV/3 ❶	600 V, 115 A
I_N 125 A	600 V, 125 A
Klemmenbreite 16 mm / 0.63 inch	
23 mm / 0.91 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	785-601	25
blau	785-604	25

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	785-607	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
N-Trenn	785-613	Seite 273
Potential	785-623	Seite 273

Zubehör; artikelspezifisch

Querbrücker; isoliert; I_N 85 A

grau 284-402 50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb 285-416 50 (25)

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb 285-401 100

Potentialabgriff; IN 24 A; mit 500mm-Leitung; für Reihenklemmen 16 mm² (Serien 283/783) und 35 mm² (Serien 285/785)

grau 283-407 25

❶ 1000 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG
690 V; 39 A
(siehe Kapitel 14)

❺ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,2 … 10 mm²/24 … 8 AWG
690 V; 53 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau 283-404 25

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

215-111 50

Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 8 mm dick

blau 777-305 25

WFB-Flächenbeschriftungsprofil; 1000 mm lang

transparent 210-612 10

Adapter für WFB-Flächenbeschriftungsprofil; zum Einrasten in die Beschriftungsaufnahme

grau 209-185 200 (25)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt 793-501 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt 793-5501 5

Betätigungswerkzeug; Spezialklinge; für alle Klemmen TOPJOB®

777-310 1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau 249-116 100 (25)

CAGE CLAMP®

N-Trennklemme und Potentialausgleichsklemme TOPJOB® Classic
2,5 mm²; Serie 780 und 4 mm²; Serie 781

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



1-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	780-613 ❷	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	780-601	Seite 267

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 32 A	
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



1-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	781-613 ❷	50

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme		
grau	781-623 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	781-601	Seite 268



2-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	781-643 ❷	50

2-Leiter-Potentialausgleichsklemme		
grau	781-653 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	781-631	Seite 268

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Seite 273

❸ Siehe Seite 273

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,5 mm dick

orange | 780-317 | 100 (25)

Sammelschienenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 1,5 mm dick

blau | 780-321 | 100 (25)

Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 8 mm dick

blau | 777-305 | 25

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

I_N 140 A | 210-133 | 1

Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang

transparent | 777-303 | 1

Anschlussklemme; für Sammelschiene; mit blauer Kappe; 2,5 … 16 mm²

blau | 210-281 | 100 (50)

Anschlussklemme; für Sammelschiene; 2,5 … 35 mm²

blank | 209-105 | 50

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar

orange | 777-300 | 100 (25)

Reduzierprüfstecker; von 4mm-Buchse auf 2mm-Stecker; max. 42 V

rot | 210-297 | 100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb | 210-137 | 50

Betätigungswerkzeug; Spezialklinge; für alle Klemmen TOPJOB®

777-310 | 1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau | 249-116 | 100 (25)

5

N-Trennklemme und Potentialausgleichsklemme TOPJOB® Classic

6 mm²; Serie 782 und 10 (16) mm²; Serie 784 und 16 mm²; Serie 783 und 35 mm²; Serie 785

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	600 V, 30 A
I_N 41 A	
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



1-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	782-613	25

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme		
grau	782-623	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	782-601	Seite 269

Zubehör; artikelspezifisch

Sammelschienenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 1,5 mm dick

blau | 782-321 | 100 (25)

Zubehör

Sammelschienenträger; mit Endklammerfunktion und ausbrechbarer Trennplatte; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 8 mm dick

blau | 777-305 | 25

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

I_N 140 A | 210-133 | 1

Sammelschienenabdeckung; 1000 mm lang

transparent | 777-303 | 1

Anschlussklemme; für Sammelschiene; mit blauer Kappe; 2,5 … 16 mm²

blau | 210-281 | 100 (50)

Anschlussklemme; für Sammelschiene; 2,5 … 35 mm²

blank | 209-105 | 50

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einrastbar

orange | 782-300 | 100 (25)

Technische Daten	
0,2 … 10 (16) mm² ❶	24 … 6 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	
I_N 57 A	
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



1-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	784-613	25

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme		
grau	784-623	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	784-601	Seite 269

Zubehör; artikelspezifisch

Sammelschienenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 1,5 mm dick

blau | 782-321 | 100 (25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Reduzierprüfstecker; von 4mm-Buchse auf 2mm-Stecker; max. 42 V

rot | 210-297 | 100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb | 210-137 | 50

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt | 793-501 | 5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt | 793-5501 | 5

WFB-Flächenbeschriftungsprofil; 1000 mm lang

transparent | 210-612 | 10

Adapter für WFB-Flächenbeschriftungsprofil; zum Einrasten in die Beschriftungsaufnahme

grau | 209-185 | 200 (25)

Technische Daten	
0,2 … 16 mm²	24 … 6 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	600 V, 65 A
I_N 68 A	
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
16 … 17 mm / 0.63 … 0.67 inch	



1-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	783-613	25

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme		
grau	783-623	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	783-601	Seite 270

Zubehör; artikelspezifisch

Sammelschienenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 1,5 mm dick

blau | 783-321 | 100 (25)

Betätigungswerkzeug; Spezialklinge; für alle Klemmen TOPJOB®

777-310 | 1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau | 249-116 | 100 (25)

Technische Daten	
6 … 35 mm²	8 … 2 AWG
400 V/6 kV/3 ❷	
I_N 125 A	600 V, 125 A
Klemmenbreite 16 mm / 0.63 inch	
23 mm / 0.91 inch	



1-Leiter-N-Trennklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	785-613	15

1-Leiter-Potentialausgleichsklemme		
grau	785-623	15

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	783-601	Seite 270

Zubehör; artikelspezifisch

Sammelschienenträger; nicht als Endklammer verwendbar; auf Tragschiene 35 aufrastbar; 1,5 mm dick

blau	783-321	100 (25)

❶ Max. Anschlussquerschnitt 16 mm²

❷ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Siehe 5. Spalte unten

❹ Siehe 6. Spalte unten

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Mit den 35mm²-Klemmen ist das professionelle Reihenklemmenprogramm für die Gebäudeinstallation, WAGO TOPJOB®, vervollständigt worden. Die bereits mit einer Abschlussplatte versehenen Klemmen sind nur 16 mm breit und passen dank ihres kompakten Aufbaus unter die Abdeckung eines Normkleinverteilers. Der flache Leitereinführungswinkel erleichtert den Anschluss der 35mm²-Leiter wesentlich.
Die Halterung für die N-Sammelschiene ist bereits integriert. Dadurch entfällt der separate Sammelschienenträger.



Ausbrechen der Trennplatte aus dem Sammelschienenträger oder aus der N-Trennklemme



Einsetzen der Trennplatte in den Sammelschienenträger für den berührungsgeschützten Abschluss einer N-Sammelschiene

N-Trennklemmen
Für das Errichten und Betreiben von Starkstromanlagen in feuergefährdeten Betriebsstätten und öffentlichen Gebäuden, wie z. B. Versammlungsstätten, Warenhäusern, Krankenhäusern, Schulen, Theatern, Hotels usw., gelten die Bestimmungen der Normen DIN VDE 0100-710 bzw. DIN VDE 0100-718. Bei feuergefährdeten Betriebsstätten ist die DIN VDE 0100-482 zu beachten. In diesen VDE-Bestimmungen ist festgelegt, dass jeder Neutralleiter eine Einrichtung zum Trennen haben muss, um z. B. in jedem Stromkreis eine Isolationsprüfung ohne Abklemmen des N-Leiters durchführen zu können.
WAGO N-Trennklemmen erfüllen diese Anforderungen.

Potentialausgleichsklemmen
Gemäß DIN VDE 0100-710 „Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Medizinisch genutzte Bereiche“ sind die Potentialausgleichsleitungen auf eine Potentialausgleichssammelschiene zu führen. Die Potentialausgleichssammelschiene und die Schutzleiter-Sammelschiene sind in einem gemeinsamen Gehäuse anzuordnen und mit einem Kupferleiter von mindestens 16 mm² lösbar miteinander zu verbinden. Weiterhin sind an der Potentialausgleichssammelschiene alle Potentialausgleichsleitungen übersichtlich, einzeln lösbar und jederzeit zugänglich anzuschließen und nach ihrer funktionellen Zuordnung eindeutig und unverlierbar zu kennzeichnen.
Mit WAGO Potentialausgleichsklemmen werden die aufgeführten Anforderungen erfüllt.

Trenn- und Messklemmen; mit schwenkbarem Trennmesser
Serie 280
Systembeschreibung und Handhabung



Einspeisung gebrückt
Einzelnes Auftrennen der Strompfade



Schwenkbares Trennmesser



Das schwenkbare Trennmesser signalisiert den Schaltzustand in definierten, rastbaren Schaltstellungen „ON“ <—> „OFF“.



Zeichnung zu oben stehendem Aufbau



Einspeisung über Trenner
Allpoliges Abschalten der gebrückten Durchgangsklemmen





Zeichnung zu oben stehendem Aufbau



Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!



Zeichnung zu links stehendem Aufbau

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.

CAGE CLAMP®



Schirmleiterschiene mit Löt-/Flachsteckanschluss (2,5 x 0,8) mm

Prüfen mit Spannungsprüfer

Klemmenbeschriftung: mit WMB (mittig) und Mini-WSB (außen)



feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

CAGE CLAMP®

2-Leiter-Trenn- und Messklemme ohne und mit Schirmleiterschiene
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	600 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
250 V/4 kV/3 ❶	600 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	





5

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm; mit schwenkbarem Trennmesser
Klemmengehäuse grau
Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-870	100

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Schirmleiterschiene; mit Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm; mit schwenkbarem Trennmesser
Klemmengehäuse grau
Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-871	100

Klemmengehäuse grau
Trennmesserhalter grau

grau	280-868	100

Klemmengehäuse grau
Trennmesserhalter grau

grau	280-869	100

Klemmengehäuse blau
Trennmesserhalter orange

blau	280-876 ❷	100

Klemmengehäuse orange
Trennmesserhalter orange

blau	280-880	100

Klemmengehäuse orange
Trennmesserhalter orange

orange	280-879	100

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-371	100 (25)
grau	280-374	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)
gelbgrün	280-422	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-482	200 (25)
3-fach	280-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	280-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 400 V / 250 V = Bemessungsspannung
6 kV / 4 k V = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Brückungskamm, Seite 347
Prüfzubehör, ab Seite 342
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	280-440	1

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-419	100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x orange, weiß, schwarz, blau, gelb; max. 42 V

	215-111	50

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

CAGE CLAMP®

4-Leiter-Trenn- und Messklemme ohne und mit Schirmleiterschiene
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	600 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
250 V/4 kV/3 ❶	600 V, 15 A
I_N 16 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 400 V / 250 V = Bemessungsspannung
6 kV / 4k V = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm; mit schwenkbarem Trennmesser
Klemmengehäuse grau
Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-874	100

4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Schirmleiterschiene; mit Prüföffnung für Prüfstecker Ø 2 mm und Ø 2,3 mm; mit schwenkbarem Trennmesser
Klemmengehäuse grau
Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-875	100

Klemmengehäuse grau
Trennmesserhalter grau

grau	280-881	100

Klemmengehäuse grau
Trennmesserhalter grau

grau	280-882	100

Klemmengehäuse blau
Trennmesserhalter orange

blau	280-885 ❷	100

Klemmengehäuse orange
Trennmesserhalter orange

blau	280-884	100

Klemmengehäuse orange
Trennmesserhalter orange

orange	280-883	100

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-373	100 (25)
grau	280-376	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-482	200 (25)
3-fach	280-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	280-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	280-440	1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

5

Trenn- und Messklemme; mit Trennstöpsel
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ①	300 V, 15 A
I_N 10 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



2-Leiter-Trennklemme; mit Trennstöpsel		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-912	50
blau	280-914	50
orange	280-913	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	280-901	Seite 236

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	280-309	100 (25)
	grau	280-308	100 (25)
	lichtgrau	280-356	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	280-311	100 (25)
	grau	280-310	100 (25)
	lichtgrau	280-357	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ①	300 V, 15 A
I_N 10 A	600 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



3-Leiter-Trennklemme; mit Trennstöpsel		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-683	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	280-681	Seite 236

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	280-326	100 (25)
	grau	280-324	100 (25)
	lichtgrau	280-358	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	280-346	100 (25)
	grau	280-344	100 (25)
	lichtgrau	280-359	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ①	300 V, 15 A
I_N 10 A	600 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



4-Leiter-Trennklemme; mit Trennstöpsel		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-836	50
blau	280-839	50
orange	280-805	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	280-833	Seite 236

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	280-315	100 (25)
	grau	280-314	100 (25)
	lichtgrau	280-352	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	280-335	100 (25)
	grau	280-334	100 (25)
	lichtgrau	280-353	100 (25)



2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Trennstöpsel; mit integrierten Prüfbuchsen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-829	50

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	280-315	100 (25)
	grau	280-314	100 (25)
	lichtgrau	280-352	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	280-335	100 (25)
	grau	280-334	100 (25)
	lichtgrau	280-353	100 (25)

5

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	**280-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	**280-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	**280-472**	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	**280-415**	100 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**280-482**	200 (25)
3-fach	**280-483**	200 (25)
10-fach	**280-490**	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**280-492**	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	**280-432**	1
3-fach	**280-433**	1
10-fach	**280-440**	1

Einschaltsperre; für Trennstöpsel der Trennklemmen der Serien 280/281 und 769

rot	**709-170**	200 (25)

Prüfbuchse; isoliert; Ø 2 mm

rot	**209-107**	

Prüfbuchse; isoliert; Ø 2,3 mm

gelb	**209-108**	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	**210-136**	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	**210-137**	50



Trennstöpsel mit farbiger Schaltzustandsanzeige (rot sichtbar = Trennstellung)

Brücken von Trennklemmen mit Frontverdrahtung mit Brückungskämmen unter Zuhilfenahme eines 10-fach-Betätigungswerkzeuges



Ziehen des Trennstöpsels mit Betätigungswerkzeug

Ziehen des Trennstöpsels von Hand

5

Trenn- und Messklemme; mit Trennstöpsel
4 mm²; Serie 281

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 10 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



2-Leiter-Trennklemme; mit Trennstöpsel		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-912	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	281-901	Seite 242

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

	orange	281-329	100 (25)
	grau	281-328	100 (25)
	lichtgrau	281-349	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

	orange	281-331	100 (25)
	grau	281-330	100 (25)
	lichtgrau	281-350	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 10 A	600 V, 15 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



3-Leiter-Trennklemme; mit Trennstöpsel		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-683	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	281-681	Seite 242

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

	orange	281-326	100 (25)
	grau	281-324	100 (25)
	lichtgrau	281-355	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

	orange	281-346	100 (25)
	grau	281-344	100 (25)
	lichtgrau	281-356	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 10 A	600 V, 15 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



4-Leiter-Trennklemme; mit Trennstöpsel		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-659	50
blau	281-660	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	281-652	Seite 242

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

	orange	281-335	100 (25)
	grau	281-334	100 (25)
	lichtgrau	281-345	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

	orange	281-339	100 (25)
	grau	281-338	100 (25)
	lichtgrau	281-347	100 (25)



2-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Trennstöpsel; mit integrierten Prüfbuchsen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-666	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

	orange	281-335	100 (25)
	grau	281-334	100 (25)
	lichtgrau	281-345	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

	orange	281-339	100 (25)
	grau	281-338	100 (25)
	lichtgrau	281-347	100 (25)

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 281

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	**281-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	**281-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1,5 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	**281-472**	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	**281-415**	100 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**281-482**	100 (25)
3-fach	**281-483**	100 (25)
5-fach	**281-485**	100 (25)
10-fach	**281-490**	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**281-492**	100 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	**280-432**	1
3-fach	**280-433**	1
10-fach	**281-440**	1

Einschaltsperre; für Trennstöpsel der Trennklemmen der Serien 280/281 und 769

rot	**709-170**	200 (25)

Prüfbuchse; isoliert; Ø 2 mm

rot	**209-107**	

Prüfbuchse; isoliert; Ø 2,3 mm

gelb	**209-108**	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	**210-136**	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	**210-137**	50



Aufsetzen der Einschaltsperre auf den Trennstöpsel der Trennklemme (hier am Beispiel einer 2-Pin-Trennbasisklemme der Serie 769)



Einschaltsperre lösen.

Einschaltsperre abziehen.



Doppelt sicher
Die konstruktive Ausführung des Trennstöpsels ist bereits auf maximale Sicherheit bei der Betätigung ausgelegt.

Der Trennstöpsel kann in der gezogenen Position durch die Einschaltsperre gegen ein unbeabsichtigtes Rücksetzen blockiert werden.
Nur durch eine bewusste, werkzeugunterstützte Handlung kann die Einschaltsperre abgezogen werden.

Die Merkmale im Detail:
- Leichte Handhabung
- Aufsetzen und Lösen der Einschaltsperre mit (nur) einer Hand
- Offensichtliche, eindeutig erkennbare Position des Trennstöpsels
- Unterstützt maximales Sicherheitsbedürfnis
- Bewusste Handlung zum Wiedereinschalten erforderlich

Trenn- und Messklemmen; für Strom- und Spannungswandlerschaltungen
Serie 282
Systembeschreibung und Handhabung

Einstecken von isolierten, berührungsgeschützten Querbrückern in die geschützt angeordnete „Kurzschlussbrücker-Position“

Für Stromwandlerprüfschaltungen auf Dauer vorbereitete Klemmenleiste

Die Schaltsperre ist in beiden Schaltstellungen einrastbar und verhindert ein unbeabsichtigtes Trennen oder Schließen des Trennhebels.



Auf Trennhebel aufrastbare Verriegelungskappe,
für 1 bis 8 Trennhebel, einsetzbar als:
a) als mechanische Verriegelung zum mehrpoligen Schalten, oder
b) als Schutz für Beschriftungsschilder

Das Verriegelungsprofil, zum mechanischen Koppeln mehrerer Trennhebel miteinander, erlaubt mehrpoliges Schalten.



Berührungsgeschützte Prüfbuchsen für berührungsgeschützte Prüfstecker Ø 4 mm, z. B. Fabrikat Multi-Contact (nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten)



Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.





Trennhebel Raststellung „I“
Das Messwerk ist in „I“ Betriebsstellung am Wandler angeschlossen.

B = Kurzschlussbrücke, P = Prüfbuchse





Trennhebel im Übergang von „I“ --> „TEST“ (Klemmen 1 + 2)
Das Messwerk ist noch nicht vom Wandler getrennt, der Trenner hat die „Kurzschlussbrücke B“ jedoch bereits voreilend aktiviert und den Wandler sicher kurzgeschlossen.





Trennhebel Raststellung „TEST“ (Klemmen 1 + 2)
Das Messwerk/Relais ist elektrisch vom Wandler getrennt. Im Bedarfsfall kann am Messwerk/Relais eine Fremdspannung über die Prüfbuchse oder über den 2. CAGE CLAMP®-Anschluss eingespeist werden.





Trennhebel Raststellung „I“ (Klemme 2) – Trennhebel Raststellung „TEST“ (Klemme 1) – Messwertprüfung
Vor dem Umschwenken des Trennhebels in Raststellung „TEST“ muss bei Klemme 1 das Referenzamperemeter in die Prüfbuchsen gesteckt werden!

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Schaltungsbeispiele



Messsatz für 1-phasigen Stromwandler (ohne Messwertprüfung)

Benötigte Klemmen:
- 1 x Trenn- und Messklemme (282-870)
- 1 x Durchgangsklemme (282-865)
- 1 x Brücker, orange (282-424)
- 1 x Abschlussplatte, orange (282-386)
- weiterhin Verriegelungskappe, Schaltsperre



Zusätzliche Brückungsmöglichkeit für schaltungsbezogene Querbrückungen oder Steckmöglichkeit für Prüfadapter (209-170) auf der Wandleranschlussseite



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mit Betätigungswerkzeug, Klinge (5,5 x 0,8) mm anschließen.



Messsatz für 1-phasigen Spannungswandler

Benötigte Klemmen:
- 1 x Trenn- und Messklemme (282-860)
- 1 x Durchgangsklemme (282-866)
- 1 x Abschlussplatte, orange (282-386)
- weiterhin Verriegelungskappe, Schaltsperre

Plombiermöglichkeit der Trennhebel in Raststellung „I"

Zusätzlicher CAGE CLAMP®-Anschluss auf der Messwerkseite, z. B. für den Anschluss von Drahtkettenbrücken oder für die Einspeisung von Fremdspannungen





Messsatz für 3-phasigen Stromwandler
Je 2 Trennhebel sind wahlweise über das Verriegelungsprofil oder die Verriegelungskappe miteinander verbunden. Nach dem Lösen der Verriegelung ist auch eine Messwertprüfung möglich.

B = Kurzschlussbrücke, P = Prüfbuchse

Benötigte Klemmen:
- 6 x Trenn- und Messklemme (282-870)
- 3 x Brücker, orange (282-424)
- 3 x Abschlussplatte, orange (282-386)
- weiterhin Verriegelungsprofile, Verriegelungskappen, Schaltsperren



Messsatz für 3-phasigen Stromwandler, mit Sternpunkt
Alle 6 Trennhebel sind über das Verriegelungsprofil miteinander verbunden.

kP = Sternpunktbrücke

Benötigte Klemmen:
- 6 x Trenn- und Messklemme (282-870)
- 5 x Brücker, orange (282-424)
- 2 x Brücker, grau (282-402)
- 1 x Abschlussplatte, orange (282-386)
- weiterhin Verriegelungsprofile, Verriegelungskappen, Schaltsperren

Trenn- und Messklemme, Durchgangs- und Schutzleiterklemme; für Strom- und Spannungswandlerschaltungen

6 mm²; Serie 282

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 30 A	300 V, 5 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



Trenn- und Messklemme; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm; z. B. für Stromwandlerschaltungen; Trennhebel orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-870 ❷ ❸	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombiermöglichkeit

orange	282-386	50 (10)
grau	282-391	50 (10)

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; mit Plombiermöglichkeit

orange	282-387	50 (10)
grau	282-392	50 (10)

Schaltsperre; für Trennhebel

gelb	282-384	100 (20)

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; transparent

1-polig	282-881	50 (10)
2-polig	282-882	50 (10)
3-polig	282-883	50 (10)
4-polig	282-884	50 (10)
5-polig	282-885	50 (10)
6-polig	282-886	50 (10)
7-polig	282-887	50 (10)
8-polig	282-888	50 (10)

Verriegelungsprofil; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 1 m lang

transparent	210-254	1

Querbrücker; isoliert; I_N 41 A

orange	282-424	100 (25)

WMB-Beschriftungskarte; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm; gelb

k/l (50x)	794-5553/000-002	5

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 30 A	300 V, 5 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



Durchgangsklemme; mit berührungssicherer Prüfbuchse; für Prüfstecker Ø 4 mm; z. B. für Stromwandlerschaltungen

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-865 ❸	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,5 mm dick

orange	282-385	50 (10)
grau	282-390	50 (10)

WMB-Beschriftungskarte; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm; gelb

k/l (50x)	794-5553/000-002	5

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 30 A	300 V, 5 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



Trenn- und Messklemme; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm; z. B. für Spannungswandlerschaltungen; Trennhebel lichtgrau

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-860 ❷ ❸	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombiermöglichkeit

orange	282-386	50 (10)
grau	282-391	50 (10)

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; mit Plombiermöglichkeit

orange	282-387	50 (10)
grau	282-392	50 (10)

Schaltsperre; für Trennhebel

gelb	282-384	100 (20)

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; transparent

1-polig	282-881	50 (10)
2-polig	282-882	50 (10)
3-polig	282-883	50 (10)
4-polig	282-884	50 (10)
5-polig	282-885	50 (10)
6-polig	282-886	50 (10)
7-polig	282-887	50 (10)
8-polig	282-888	50 (10)

Verriegelungsprofil; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 1 m lang

transparent	210-254	1

WMB-Beschriftungskarte; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm; blau

U/V (50x)	794-5554/000-006	5

5

CAGE CLAMP®

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 30 A	300 V, 5 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



Durchgangsklemme; mit berührungssicherer Prüfbuchse; für Prüfstecker Ø 4 mm; z. B. für Spannungswandlerschaltungen

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-866 ❸	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,5 mm dick

orange	282-385	50 (10)
grau	282-390	50 (10)

WMB-Beschriftungskarte; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm; blau

U/V (50x)	794-5554/000-006	5

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



Schutzleiterklemme; mit berührungssicherer Prüfbuchse; für Prüfstecker Ø 4 mm; z. B. für Spannungswandlerschaltungen

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-868 ❸	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,5 mm dick

orange	282-385	50 (10)
grau	282-390	50 (10)

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ 92 mm / 3.62 inch max. Umschwenkhöhe des Trennhebels (einschließlich Kupplungselement)

❸ Handhabungsaufkleber werden nur noch im Onlinekatalog dargestellt:
- für 282-870 Bestellnr. 210-412
- für 282-865 Bestellnr. 210-415
- für 282-860 Bestellnr. 210-414
- für 282-866 Bestellnr. 210-413

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 282

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	282-415	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-402	100 (25)
gelbgrün	282-422	100 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-409	100 (25)

Drahtkettenbrücke; isoliert; 4 Anschlüsse; 3 x 110 mm; I_N 24 A

schwarz	709-110	1

Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 120 mm; I_N 24 A

schwarz	709-111	1

Drahtkettenbrücke; isoliert; 3 Anschlüsse; 2 x 170 mm; I_N 24 A

schwarz	709-112	1

Gruppenschildträger; z. B. für Serie 282; abgewinkelt

grau	209-144	50 (25)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt	793-501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

gelb	793-501/000-002	5
rot	793-501/000-005	5
blau	793-501/000-006	5
grau	793-501/000-007	5
orange	793-501/000-012	5
hellgrün	793-501/000-017	5
grün	793-501/000-023	5
violett	793-501/000-024	5

5

CAGE CLAMP®

Quer schaltbare Klemmen und längs schaltbare Trennklemmen
Serie 282
Systembeschreibung und Handhabung

Quer schaltbare Klemmen
links – Schaltungsbrücker zum Querbrücken
rechts – Brücken mit orangefarbenem Brücker



Schaltzustände
links – geschlossen
rechts – geöffnet



Stromwandlerschaltung mit quer schaltbaren Klemmen
a = Normalbetrieb b = Messwertprüfung
c = Wandlerkurzschluss

Prüfen mit berührungsgeschütztem Prüfstecker Ø 4 mm (nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten z. B. Fa. Multi-Contact Deutschland GmbH)



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.



Schaltsperre einsetzen.

Längs schaltbare Trennklemmen



Stromwandlerschaltung mit längs schaltbaren Trennklemmen
a = Normalbetrieb b = Messwertprüfung
c = Wandlerkurzschluss d = Relaisprüfung

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils die nächst größere Klemme zu wählen.

Brücker mit Sicherungsklappe; für längs schaltbare Trennklemmen
Serie 282



Brücker mit Sicherungsklappe
Brücker in Vorraststellung



Brücker mit Sicherungsklappe
Längs schaltbare Trennklemmen mit Brücker inkl. Sicherungsklappe in gebrücktem Zustand

Brücker mit Sicherungsklappe
Brücker mit hochgestellter Sicherungsklappe



Brücker mit Sicherungsklappe
Herausziehen des Brückers mittels Sicherungsklappe

feindrähtig,
litzenverdichtet

feindrähtig, mit
Aderendhülse
(gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit
Stiftkabelschuh
(gasdicht aufgecrimpt)

Quer schaltbare Klemme und längs schaltbare Trennklemme sowie Durchgangsklemme, z. B. für Stromwandlerschaltungen

6 mm²; Serie 282

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 30 A	300 V, 36 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Trenn- und Messklemme; quer schaltbar; mit berührungssicherer Prüfbuchse; für Prüfstecker Ø 4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-811 ❷	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick

orange	282-366	50 (10)
grau	282-361	50 (10)

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; transparent

2-fach	282-442	50 (10)
3-fach	282-443	50 (10)
4-fach	282-444	50 (10)
5-fach	282-445	50 (10)
6-fach	282-446	50 (10)

Zubehör; Serie 282

Schaltsperre; für Trennhebel

gelb	282-370	100 (25)

Kupplungselement; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; gelb

2-fach	282-372	50 (10)
3-fach	282-373	50 (10)
4-fach	282-374	50 (10)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	282-415	100 (20)

Brücker; isoliert; I_N 30 A; orange

2-fach	282-432	50 (10)
3-fach	282-433	50 (10)
4-fach	282-434	50 (10)
5-fach	282-435	50 (10)
6-fach	282-436	50 (10)
7-fach	282-437	50 (10)
8-fach	282-438	50 (10)
9-fach	282-439	50 (10)
10-fach	282-440	50 (10)

Brücker mit Sicherungsklappe; isoliert; I_N 30 A; orange

2-fach	282-432/100-000	50 (10
3-fach	282-433/100-000	50 (10
4-fach	282-434/100-000	50 (10

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 30 A	300 V, 36 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Trenn- und Messklemme; längs schaltbar; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-821 ❷	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick

orange	282-365	50 (10)
grau	282-360	50 (10)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Brücker; isoliert; I_N 30 A; orange

1-3-5	282-435/011-000	50 (10
1-4-5	282-435/301-000	50 (10
1-3-4-5	282-435/300-000	50 (10
1-2-4-6	282-436/301-000	50 (10
1-4-6	282-436/304-000	50 (10
1-3-5-7	282-437/011-000	50 (10
1-4-7	282-437/012-000	50 (10
1-2-5-8	282-438/300-000	50 (10
1-4-7-8	282-438/301-000	50 (10
1-3-5-7-9	282-439/011-000	50 (10

Sammelträger für Brücker; für Tragschiene 35; für Brücker der quer schaltbaren Klemme (282-811) und längs schaltbaren Trennklemme (282-821)

grau	282-369	25

WMB-Beschriftungskarte; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm; gelb

k/l (50x)	794-5553/000-002	5

WMB-Beschriftungskarte; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm; blau

U/V (50x)	794-5554/000-006	5

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 30 A	
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; mit berührungssicheren Prüfbuchsen; für Prüfstecker Ø 4 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-841	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick

orange	282-365	50 (10)
grau	282-360	50 (10)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 30 A	
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ 45 mm / 1.77 inch max. Umschwenkhöhe des Trennhebels (einschließlich Kupplungselement)
Handhabungsaufkleber werden nur noch im Onlinekatalog dargestellt:
- für 282-811 Bestellnr. 210-424
- für 282-821 Bestellnr. 210-423

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; ohne Prüfbuchsen

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-841/049-000	20

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick

orange	282-365	50 (10)
grau	282-360	50 (10)

5

Trenn- und Erdleiter-Trennklemme sowie konturengleiche Durchgangsklemme
6 mm²; Serie 282

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 30 A	300 V, 35 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Trennklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-697	25
blau	282-695	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	282-699	Seite 292

Zubehör; artikelspezifisch

Querbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau 282-402 100 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau 282-409 100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau 209-170 50 (25)

Zubehör; Serie 282

Abschlussplatte; 2 mm dick

orange 282-333 100 (25)

grau 282-334 100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb 282-415 100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau 249-116 100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau 249-117 50 (25)

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 41 A	600 V, 35 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



3-Leiter-Durchgangsklemme; mit Prüfmöglichkeit; konturengleich zu Trennklemmen

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-699	25
blau	282-694	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Trenn	282-697	Seite 292
Erdleiter-Trenn	282-640	Seite 292
Sicherung	282-696	Seite 294

Zubehör; artikelspezifisch

Querbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau 282-402 100 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau 282-409 100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau 209-170 50 (25)

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
Klemmenbreite 16 mm / 0.63 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



Erdleiter-Trennklemme; mit Prüfmöglichkeit; Trennmesserhalter orange; grau

	Bestellnr.	VPE
24 V	282-640	12
48 V	282-641	12
120 V	282-638	12
230 V	282-639	12

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	282-699	Seite 292

❶ 400 V / 800 V = Bemessungsspannung
6 kV / 8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Erdleiter-Trennklemme – Draufsicht



Betrieb
Geschlossener Trennschieber, Hilfsstromkreis ist geerdet, grüne LED/Glimmlampe leuchtet.



Prüfung – kein Erdschluss
Geöffneter Trennschieber, Hilfsstromkreis ist nicht geerdet.



Prüfung – Erdschluss
Geöffneter Trennschieber, Hilfsstromkreis ist nicht geerdet, rote LED/Glimmlampe leuchtet.

Prüfen, hier in der Leitereinführungsöffnung

Prüfen, hier im Brückerschlitz



Einspeisung erfolgt über Trenner. Allpoliges Abschalten der gebrückten Sicherungsklemmen

In der EN 60204, Teil 1/DIN VDE 0113, Teil 1 „Elektrische Ausrüstungen von Maschinen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen" heißt es unter 9.4.3.1 Erdschlüsse:

Erdschlüsse in Steuerstromkreisen dürfen weder zum unbeabsichtigten Anlauf oder zu gefahrbringenden Bewegungen einer Maschine führen noch deren Stillsetzen verhindern.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, muss, in Übereinstimmung mit 8.2, eine Verbindung zum Schutzleitersystem vorgesehen sein, und die Geräte müssen, wie in 9.1.4 beschrieben, angeschlossen sein. Steuerstromkreise, die von einem Transformator gespeist und nicht an den Schutzleiterkreis angeschlossen werden, müssen mit einer Isolationsüberwachungseinrichtung (z. B. Fehlerstromeinrichtung) versehen sein, die einen Erdschluss entweder anzeigt oder den Stromkreis nach einem Erdschluss automatisch unterbricht.

Bei elektronischen Stromkreisen kann der Anschluss von einer Seite des Steuerstromkreises an den Schutzleiterkreis gemäß 9.1.4 einen unbeabsichtigten Betrieb verhindern. Wenn dies nicht ausreicht oder, wenn aus anderen Gründen elektronische Kreise nicht an den Schutzleiterkreis angeschlossen werden können, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, um das gleiche Sicherheitsniveau zu erreichen.

Ist der Steuerstromkreis direkt zwischen den Außenleitern der Versorgung oder zwischen einem Außenleiter und einem Neutralleiter, der entweder nicht geerdet oder über einen hohen Widerstand geerdet ist, angeschlossen, müssen mehrpolige Steuerschalter verwendet werden, die alle stromführenden Leiter unterbrechen. Diese Forderung gilt für Start- und Stoppfunktionen der Maschine, bei der ein unbeabsichtigter Anlauf oder ein nicht mögliches Stillsetzen einen gefährlichen Zustand oder Schaden an der Maschine oder am Arbeitsgut verursachen können.

Sicherungsklemme für Kfz-Flachsicherungen
6 mm²; Serie 282

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
400 V/6 kV/3 ❶ ❷	12 V, 30 A
I_N 25 A (30 A) ❸	12 V, 30 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



282-698/281-429 282-698/281-449



2-Leiter-Sicherungsklemme für Kfz-Flachsicherungen; 12 V; mit Prüfmöglichkeit; mit Defektanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-698/281-429	25
grau	282-698/281-449	25

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
400 V/6 kV/3 ❶ ❷	24 V, 30 A
I_N 25 A (30 A) ❸	24 V, 30 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



282-698/281-413 282-698/281-434



2-Leiter-Sicherungsklemme für Kfz-Flachsicherungen; 24 V; mit Prüfmöglichkeit; mit Defektanzeige durch LED; Stromaufnahme LED: 4,8 mA
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-698/281-413	25
grau	282-698/281-434	25

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
400 V/6 kV/3 ❶ ❷	600 V, 30 A
I_N 25 A (30 A) ❸	24 V, 30 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Sicherungsklemme für Kfz-Flachsicherungen; mit Prüfmöglichkeit; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt. Flachsicherungseinsätze, ab 42 V Berührungsschutz beachten!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-696	25

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	282-699	Seite 292

Zubehör; Serie 282

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Abschlussplatte; 2 mm dick

grau	282-333	100 (25)
orange	282-334	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-402	100 (25)
gelbgrün	282-422	100 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-409	100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad

❷ Die elektrischen Daten werden durch die Sicherube- stimmt (siehe Seite 308).

❸ Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Flachsicherungseinsätze sind nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten.
Thermische Überstromschutzschalter sind nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten.
Es werden Überstromschutzschalter der Firma ETA empfohlen.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Einsetzen einer Sicherung

Defektanzeige mit LED



2-Leiter-Sicherungsklemme mit Kfz-Sicherung



Hinweise für den Einsatz von Sicherungsklemmen
Diagramm „Einzelanordnung“



Hinweise für den Einsatz von Sicherungsklemmen
Diagramm „Verbundanordnung“



Hinweise für den Einsatz von Sicherungsklemmen
Die Nennströme der Sicherungseinsätze sind in den internationalen Normen unterschiedlich definiert.
Bedingt durch die unterschiedliche Nennstromdefinition beträgt die empfohlene Dauerbelastbarkeit der Sicherungen gemäß DIN 72581, Teil 3, max. 80 % ihres Nennstromes (bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C).
Hinsichtlich der Produktsicherheit der Anwendungen und der Lebensdauer/Zuverlässigkeit der Sicherungseinsätze ist eine korrekte Auswahl wichtig. Denn nur bei korrekter Auswahl und bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch (d. h. gemäß dem Stand der Technik und der jeweils gültigen Vorschriften sowie den in den Datenblättern spezifizierten Eigenschaften), unter Beachtung des Sicherheitsgrundsatzes (d. h. Menschen, Tiere und Sachwerte vor Gefahren zu schützen), ist eine einwandfreie Funktion der Sicherungseinsätze als Schutzbauelement (Sollbruchstelle) möglich.

Angaben der Kfz-Sicherungshersteller

Derating T_{umg} /°C	%	F_T
– 25	14	0,877
– 20	13	0,885
– 15	12	0,893
– 10	11	0,901
– 5	10	0,909
0	9	0,917
5	8	0,926
10	6	0,943
15	4	0,962
20	2	0,980
23	0	1,000
30	– 2	1,020
35	– 4	1,042
40	– 6	1,064
45	– 8	1,087
50	– 10	1,111
55	– 13	1,149
60	– 16	1,190
65	– 19	1,235
70	– 22	1,282

Im Hinblick auf die spezifischen Verhältnisse der jeweils vorliegenden Anwendung (Produktsicherheit) ist es generell erforderlich, den Sicherungseinsatz im zu schützenden Gerät unter Normal- und Fehlerbedingungen zu prüfen!

Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsätze
Serie 282
Systembeschreibung und Handhabung

Sicherungsdefektanzeige durch LED bzw. Glimmlampe

Sicherungswechsel
Vor dem Auswechseln der Sicherung, Sicherungshalter in Endposition ausschwenken (Raststellung).



Sicherungswechsel
Die Sicherung wird beim Ausklappen des Verschlussdeckels automatisch aus dem Sicherungshalter herausgehebelt.

5



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.



Brücken
Aufteilen eines Strompfades auf mehrere, einzeln abgesicherte Verbraucher mit berührungsgeschützten Steckbrückern





Spannungsprüfung, wahlweise eingangs- oder ausgangsseitig bei eingeschwenktem Sicherungshalter (spannungsführend)



Durchgangsprüfung bei ausgeschwenktem Sicherungshalter (spannungslos)

Spannungsprüfung eingangsseitig im Brückerschlitz der Stromschiene

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.



Sicherungswechsel
Die Sicherung kann leicht von Hand entnommen werden.



Sicherungswechsel
Neue Sicherung einlegen und Verschlussdeckel wieder einrasten.

Bevorratung einer Ersatzsicherung bei Sicherungshaltern ohne Defektanzeige



Berührungsschutz ist in allen Stellungen des Sicherungshalters „fingersicher".

Auch bei senkrechter Montage der Klemmen ist die sichere Verrastung des Sicherungshalters in ausgeschwenkter Endposition gewährleistet.

Rückspannungsprüfung ausgangsseitig an der separaten Prüföffnung



Strommessung zwischen Brückerschlitz und separater Prüföffnung



Eingangsseitige Spannungsprüfung, wahlweise mit in den Brückerschlitz eingestecktem Prüfadapter (280-404 Abb.) oder Prüfstecker (281-407)

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm, 5 x 25 mm und 5 x 30 mm

4 mm²; Serie 281

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶ ❷	600 V, 10 A
I_N 10 A	600 V, 10 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



Abmessungen in mm



Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶ ❷	30 V, 10 A
I_N 10 A	230 V, 10 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

Abmessungen in mm



Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶ ❷	220 V, 10 A
I_N 10 A	230 V, 10 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



Abmessungen in mm



Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-611	50
orange	281-616	50

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch LED; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 6 mA

	Bestellnr.	VPE
15 … 30 V	281-611/281-541	50
30 … 65 V	281-611/281-542	50

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm; mit Defektanzeige durch Glimmlampe; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: Glimmlampe < 0,4 mA

	Bestellnr.	VPE
230 V	281-611/281-417	50
120 V	281-611/281-418	50

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 25 mm; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

grau	281-612	50

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 25 mm; mit Defektanzeige durch LED; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 6 mA

	Bestellnr.	VPE
15 … 30 V	281-612/281-541	50
30 … 65 V	281-612/281-542	50

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 25 mm; mit Defektanzeige durch Glimmlampe; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: Glimmlampe < 0,4 mA

	Bestellnr.	VPE
230 V	281-612/281-417	50
120 V	281-612/281-418	50

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

grau	281-622	50

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm; mit Defektanzeige durch LED; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 6 mA

	Bestellnr.	VPE
15 … 30 V	281-622/281-541	50
30 … 65 V	281-622/281-542	

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz 5 x 30 mm; mit Defektanzeige durch Glimmlampe; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: Glimmlampe < 0,4 mA

	Bestellnr.	VPE
230 V	281-622/281-417	50
120 V	281-622/281-418	

G-Sicherungseinsatz auf Anfrage!

G-Sicherungseinsatz auf Anfrage!

G-Sicherungseinsatz auf Anfrage!

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 16 A
I_N 16 A	
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



Abmessungen in mm



2-Leiter-Trennklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-624	100
orange	281-672	100

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt (siehe Seite 308).

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 281

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

grau	281-309	100 (25)
orange	281-311	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	281-402	200 (25)

Sammelträger für Querbrücker

grau	209-100	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Prüfstecker; 6 mm breit; mit CAGE CLAMP®; für 0,08 … 2,5 mm²

I_N 24 A	281-407	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Verriegelungsprofil; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 1 m lang

transparent	210-254	1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

Sicherungs- oder Trennklemmen mit 8mm-Klemmenbreite können direkt aneinandergereiht werden. Am Ende der Klemmenleiste oder, wenn keine Sicherungs- oder Trennklemme folgt, ist eine Abschluss- bzw. Zwischenplatte zu verwenden.

Alle Sicherungshalter sind je nach Sicherungstyp mit einer Deckelbedruckung versehen.



Die Typen 5 x 20 mm, 5 x 25 mm und ¼" x 1" haben Begrenzungen auf der Deckelinnenseite.

5

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für Sicherungseinsätze ¼" x 1" und ¼" x 1¼"

4 mm²; Serie 281

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶ ❷	600 V, 10 A
I_N 10 A	600 V, 10 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

Abmessungen in mm



Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1"; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-613	50

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"; ohne Defektanzeige
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

grau	281-623	50

G-Sicherungseinsatz auf Anfrage!

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶ ❷	30 V, 10 A
I_N 10 A	30 V, 10 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

Abmessungen in mm



Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1"; mit Defektanzeige durch LED; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 6 mA

	Bestellnr.	VPE
15 … 30 V	281-613/281-541	50
30 … 65 V	281-613/281-542	50

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"; mit Defektanzeige durch LED; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 6 mA

15 … 30 V	281-623/281-541	50
30 … 65 V	281-623/281-542	50

G-Sicherungseinsatz auf Anfrage!

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶ ❷	220 V, 10 A
I_N 10 A	100 V, 10 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



Abmessungen in mm



Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1"; mit Defektanzeige durch Glimmlampe; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: Glimmlampe < 0,4 mA

	Bestellnr.	VPE
230 V	281-613/281-417	50
120 V	281-613/281-418	50

Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter; für G-Sicherungseinsatz ¼" x 1¼"; mit Defektanzeige durch Glimmlampe; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: Glimmlampe < 0,4 mA

230 V	281-623/281-417	50
120 V	281-623/281-418	50

G-Sicherungseinsatz auf Anfrage!

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt (siehe Seite 308).

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 281

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

grau	**281-309**	100 (25)
orange	**281-311**	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	**281-402**	200 (25)

Sammelträger für Querbrücker

grau	**209-100**	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	**249-125**	100 (10)
L = 110 mm	**249-126**	100 (10)
L = 250 mm	**249-127**	100 (10)

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	**280-404**	100 (25)

Prüfstecker; 6 mm breit; mit CAGE CLAMP®; für 0,08 … 2,5 mm²

I_N 24 A	**281-407**	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	**210-137**	50

Verriegelungsprofil; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 1 m lang

transparent	**210-254**	1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	**249-117**	50 (25)

Bei Sicherungsklemmen mit 10mm-Klemmenbreite ist eine Distanzplatte Bestandteil der Klemme und wird serienmäßig mitgeliefert. Am Ende der Klemmenleiste oder, wenn keine Sicherungsklemme folgt, ist zusätzlich eine Abschluss- bzw. Zwischenplatte zu verwenden.



Je Sicherungshalter stehen 2 Beschriftungsaufnahmen für die individuelle WMB-Multibeschriftung zur Verfügung (hier am Beispiel 8mm-Klemmenbreite).

Koppeln mehrerer Sicherungshalter durch Einschieben und Abschneiden eines Verriegelungsprofils (hier am Beispiel 8mm-Klemmenbreite)

5

Sicherungsstecker auf Basisklemme, 4 mm²
Serie 281

Technische Daten
250 V / I_N 6,3 A ❹
Steckerbreite 6 mm / 0.236 inch

281-511



Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; 6 mm breit
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-511	50

281-512



Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit Öffnung für eine LED (für Selbsteinbau); 6 mm breit; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt.

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-512	50

Technische Daten
250 V / I_N 6,3 A ❹
Steckerbreite 6 mm / 0.236 inch

281-512/281-501



Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit LED-Leuchtanzeige; AC/DC 24 V; 6 mm breit
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 5 … 20 mA

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-512/281-501	50

281-512/281-418



Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit Glimmlampe AC/DC 120 V; 6 mm breit
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: Glimmlampe < 0,4 mA

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-512/281-418	50

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit Glimmlampe AC/DC 230 V; 6 mm breit
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: Glimmlampe < 0,4 mA

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-512/281-417	50

❹ Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bzw. Nennspannung der Leuchtanzeige bestimmt (siehe Seite 308).

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Sicherungsstecker

Passendes Beschriftungssystem:
Stecker WSB 4 mm breit und Klemme WMB

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-482	100 (25)
3-fach	281-483	100 (25)
5-fach	281-485	100 (25)
10-fach	281-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-492	100 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1
5-fach	281-440	1

Kurzschlussbrücke; 5 x 20 mm; zur Verwendung des Sicherungssteckers als Trennstecker

I_N 6,3 A	281-503	250 (25)

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; WSB-Schilder 4 mm breit

unbedruckt	209-701	5

WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; WSB-Schilder 4 mm breit

gelb	209-701/000-002	5
rot	209-701/000-005	5
blau	209-701/000-006	5
grau	209-701/000-007	5
orange	209-701/000-012	5
hellgrün	209-701/000-017	5
grün	209-701/000-023	5
violett	209-701/000-024	5

WSB-Beschriftungskarte; für Sicherungsstecker 281-5..; weiß; WSB-Schilder 4 mm breit

F1, ..., F10 (10x)	209-787	5
F11, ..., F20 (10x)	209-700/209-124	5
F21, ..., F30 (10x)	209-700/209-125	5
F31, ..., F40 (10x)	209-700/209-126	5
F41, ..., F50 (10x)	209-700/209-127	5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Zubehör; für Sicherungsstecker

Passendes Beschriftungssystem: Stecker WSB 4 mm breit und Klemme WMB

2-Leiter-Basisklemme; 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch

grau	281-916	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	281-329	100 (25)
grau	281-328	100 (25)

3-Leiter-Basisklemme; 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch

grau	281-610	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	281-326	100 (25)
grau	281-324	100 (25)

4-Leiter-Basisklemme; 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch

grau	281-656	50

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	281-335	100 (25)
grau	281-334	100 (25)

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

schwarz	210-103	5

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

blau	210-123	5



Maß für Basisklemmen mit Sicherungsstecker:
❶ 59 mm / 2.32 inch für 281-916
❷ 73,5 mm / 2.89 inch für 281-610
❸ 86 mm / 3.39 inch für 281-656

Klemmen mit seitlichen Beschriftungsebenen siehe www.wago.com

Die Absicherung von Steuerkreisen mit Sicherungssteckern auf Reihenklemmen und damit die Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene bietet dem Anwender vielfältige Vorteile:
- Kein zusätzlicher Montage- und Verdrahtungsaufwand
- Keine Berührungsgefahr spannungsführender Teile beim Ziehen des Steckers
- Der Stecker ist zum Auswechseln einer defekten Sicherung von der Basisklemme getrennt; dadurch ist ein gefahrloses Auswechseln der Sicherung außerhalb der Anlage möglich.
- Der Sicherungsstecker kann bei Wartungsarbeiten vom Revisionspersonal mitgeführt werden.
- Kein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
- Blitzschneller Sicherungswechsel durch vorbereiteten „Ersatzstecker“

Folgende Merkmale des Sicherungssteckers sorgen für eine schnelle und sichere Anwendung:
- Die Leuchtanzeige (LED) zeigt eine durchgebrannte Sicherung an.
- Beschriftungsmöglichkeit am Sicherungsstecker für eindeutige Zuordnung zur Basisklemme
- Zwei Prüföffnungen mit Tippprüfkontakten
- Hohe Packungsdichte bei Klemmen- bzw. Steckerbreite von nur 6 mm
- Mit Kurzschlussbrücke auch als Trennstecker verwendbar



offene Klemmenseite links

Bei stromkreiszugeordneter Verdrahtung lassen sich auch die platzsparenden 5 mm breiten Basisklemmen verwenden. Hierbei ist jedoch der Überstand des Sicherungssteckers zu beachten (siehe Skizze).
5 mm breite Basisklemmen sind z. B. mit Abschlussplatten einsetzbar.

Sicherungsstecker auf Basisklemme, 2,5 mm²
Serie 280

Technische Daten
125 V / I_N 5 A ❹
Steckerbreite 5 mm / 0.197 inch

280-850



Sicherungsstecker; mit eingelöteter Miniatursicherung; 5 mm breit; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.

	Bestellnr.	VPE
○ 250 mA FF	280-850	100
○ 500 mA FF	280-852	100
○ 1 A FF	280-854	100
○ 2 A FF	280-856	100

Technische Daten
125 V / I_N 5 A ❹
Steckerbreite 5 mm / 0.197 inch

280-850/281-413



Sicherungsstecker; mit eingelöteter Miniatursicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; DC 15 … 30 V; 5 mm breit; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 5 … 20 mA

	Bestellnr.	VPE
○ 250 mA FF	280-850/281-413	100
○ 500 mA FF	280-852/281-413	100
○ 1 A FF	280-854/281-413	100
○ 2 A FF	280-856/281-413	100

Zubehör; für Sicherungsstecker

Passendes Beschriftungssystem: WMB

2-Leiter-Basisklemme; 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau	280-916	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-309	100 (25)
grau	280-308	100 (25)

3-Leiter-Basisklemme; 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau	280-610	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-326	100 (25)
grau	280-324	100 (25)

4-Leiter-Basisklemme; 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau	280-816	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-315	100 (25)
grau	280-314	100 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-482	200 (25)
3-fach	280-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	280-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	280-440	1

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

schwarz	210-103	5

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

blau	210-123	5

* 12 AWG: THHN, THWN

❹ Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bzw. Nennspannung der Leuchtanzeige bestimmt (siehe Seite 308).

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Sicherungsstecker

Passendes Beschriftungssystem: WMB

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5



Maß für Basisklemmen mit Sicherungsstecker:
❶ 53 mm / 2.09 inch für 280-916
❷ 64 mm / 2.52 inch für 280-610
❸ 75 mm / 2.95 inch für 280-816

Klemmen mit seitlichen Beschriftungsebenen siehe www.wago.com



Die Absicherung von Steuerkreisen mit Sicherungsstecken auf Reihenklemmen der Serien 280/281 und 769 und damit die Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene bietet dem Anwender vielfältige Vorteile:

- Kein zusätzlicher Montage- und Verdrahtungsaufwand
- Keine Berührungsgefahr spannungsführender Teile beim Ziehen des Steckers
- Blitzschneller Steckerwechsel bei durchgebrannter Sicherung
- Der Sicherungsstecker kann bei Wartungsarbeiten vom Revisionspersonal mitgeführt werden.
- Kein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten
- Extrem hohe Packungsdichte bei nur 5mm-Klemmen- bzw. -Steckerbreite
- Die Leuchtanzeige (LED) zeigt eine durchgebrannte Sicherung an.



Einzelabsicherung der Strompfade, Einspeisung über Drahtkettenbrücke

5

Sicherungsklemme für Rundsicherungen 10 x 38 mm (13⁄32" x 1½") und Sicherungen Class CC
16 mm²; Serie 811

Technische Daten	
2,5 … 16 mm²	14 … 6 AWG
DC 1000 V, 32 A	DC 1000 V, 30 A
Klemmenbreite 17,5 mm / 0.689 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

Technische Daten	
2,5 … 16 mm²	14 … 6 AWG
AC 690 V, 32 A	AC 600 V, 30 A
DC 1000 V, 32 A	AC 750 V, 30 A
	DC 1000 V, 30 A
Klemmenbreite 17,5 mm / 0.689 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

Technische Daten	
2,5 … 16 mm²	14 … 6 AWG
	600 V, 30 A
	600 V, 30 A
Klemmenbreite 17,5 mm / 0.689 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

Abmessungen in mm





Abmessungen	mm (inch)
A	17,3 (0.68)
B	34,6 (1.36)
C	51,9 (2.04)
D	87 (3.43)
E	104,9 (4.13)
F	78,3 (3.08)
G	59,7 (2.35)
H	39 (1.54)
I	55,2 (2.17)
J	5 (0.2)
K	47,4 (1.87)
L	2,5 (0.1)

Sicherungsklemme für Rundsicherungen 10 x 38 mm; 13⁄32" x 1½"; für Photovoltaikanwendungen; ohne Defektanzeige; für Tragschiene 35; lichtgrau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1-polig	811-316	12

Sicherungsklemme für Rundsicherungen 10 x 38 mm; 13⁄32" x 1½"; für Photovoltaikanwendungen; mit Defektanzeige; DC 230 … 1000 V; für Tragschiene 35; lichtgrau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1-polig	811-317	12

Sicherungsklemme für Rundsicherungen 10 x 38 mm; 13⁄32" x 1½"; ohne Defektanzeige; für Tragschiene 35; lichtgrau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1-polig	811-310	12
2-polig	811-320	6
3-polig	811-330	4

Sicherungsklemme für Rundsicherungen 10 x 38 mm; 13⁄32" x 1½"; mit Defektanzeige; AC 90 … 600 V; DC 115 … 600 V; für Tragschiene 35; lichtgrau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1-polig	811-311	12
2-polig	811-321	6
3-polig	811-331	4

Sicherungsklemme für Rundsicherungen 10 x 38 mm; 13⁄32" x 1½"; mit Defektanzeige; DC 24 V; für Tragschiene 35; lichtgrau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1-polig	811-314	12

Sicherungsklemme für Sicherungen Class CC; ohne Defektanzeige; für Tragschiene 35; lichtgrau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1-polig	811-410	12
2-polig	811-420	6
3-polig	811-430	4

Sicherungsklemme für Sicherungen Class CC; mit Defektanzeige; AC 90 … 600 V; DC 115 … 600 V; für Tragschiene 35; lichtgrau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1-polig	811-411	12
2-polig	811-421	6
3-polig	811-431	4

Sicherungsklemme für Sicherungen Class CC; mit Defektanzeige; DC 24 V; für Tragschiene 35; lichtgrau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1-polig	811-414	12

Zubehör; Serie 811

Passendes Beschriftungssystem: WMB/Beschriftungsstreifen

Einspeisemodul; 35 mm²; AC 600 V; DC 1000 V

	811-471	16 (4

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Kopplungsset; für 12 Pole

	811-612	1

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Beschriftungsadapter; für POWER CAGE CLAMP 35/50/95 mm²; 10,4 mm breit

grau	285-442	25

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß	2009-115	1

Rundsicherungen sind nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten. Temperaturbereich -35 … +85 °C
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 811

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/Beschriftungsstreifen

Kammbrücker; isoliert; I_N 63 A

2-fach	811-472	50 (10)
3-fach	811-473	40 (10)
4-fach	811-474	40 (10)
5-fach	811-475	40 (10)
6-fach	811-476	30 (10)
7-fach	811-477	20 (10)
8-fach	811-478	20 (10)
9-fach	811-479	20 (10)
10-fach	811-480	20 (10)
11-fach	811-481	20 (10)
12-fach	811-482	20 (10)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Twin-Aderendhülse nur für Serie 811; isoliert; 12 mm lang

Hülse für 2 x 2,5 mm² / 14 AWG	216-545	100
Hülse für 2 x 4 mm² / 12 AWG	216-546	100
Hülse für 2 x 6 mm² / 10 AWG	216-547	100



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.
Klemmstelle mittels Hebel öffnen.

Leiter mit Aderendhülse (bis 10 mm² möglich)

Einsetzen einer Sicherung

Klemme von der Tragschiene lösen.

Öffnen und Schließen des Hebels mittels Betätigungswerkzeug

Beschriftungsadapter (285-442) für den Einsatz von Endlos-Beschriftungsstreifen

WMB-Beschriftungsaufnahme für komfortable Kennzeichnung

Kammbrücker für schnelles und komfortables Brücken

Kopplungsset zur Realisierung einer 2- oder 3-poligen Sicherungsklemme

Hinweise für den Einsatz von G-Sicherungsklemmen

G-Sicherungsklemmen geprüft gemäß IEC bzw. EN 60947-7-3/VDE 0611-6

Bei der Auswahl von G-Sicherungseinsätzen ist darauf zu achten, dass die folgend aufgeführte max. Verlustleistung nicht überschritten wird.
Sie wird gemäß IEC bzw. EN 60947-7-3/VDE 0611-6 bei 23 °C ermittelt.
Je nach Anwendung und Einbauweise sind die Erwärmungsverhältnisse der Klemmen zu prüfen.
Für die Sicherungseinsätze stellen höhere Umgebungstemperaturen eine zusätzliche Belastung dar. In solchen Anwendungsfällen muss daher ggf. eine Reduzierung des Bemessungsstroms berücksichtigt werden.
Nähere Angaben hierzu machen die Sicherungshersteller.

G-Sicherungseinsätze 5 x 20

Serie Bestellnr.	Überlastschutz und Kurzschlussschutz		Ausschließlich Kurzschlussschutz	
	Einzelanordnung	Verbundanordnung	Einzelanordnung	Verbundanordnung
Sicherungsklemmen (mit Schraubkappe) seitliche Verdrahtung (5 x 20 mm)				
282-122 282-124	2,5 W	2,5 W	4 W	4 W
Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze (5 x 20 mm)				
281-611 281-616 281-611/281-541 281-611/281-542 281-611/281-417 281-611/281-418	2,5 W	1,6 W	4 W	4 W
Sicherungsstecker für G-Sicherungseinsätze (5 x 20 mm)				
281-511 281-512 281-512/281-501 281-512/281-418 281-512/281-417	2,5 W	1,6 W	4 W	4 W

G-Sicherungseinsätze 6,3 x 32

Serie Bestellnr.	Überlastschutz und Kurzschlussschutz		Ausschließlich Kurzschlussschutz	
	Einzelanordnung	Verbundanordnung	Einzelanordnung	Verbundanordnung
Sicherungsklemmen (mit Schraubkappe) seitliche Verdrahtung (1/4" x 11/4" ≈ 6,3 x 32 mm)				
282-128 282-128/281-418 282-128/281-413 282-128/281-417	2,5 W	2,5 W	4 W	4 W
Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsätze (1/4" x 11/4" ≈ 6,3 x 32 mm)				
281-623 281-623/281-541 281-623/281-542 281-623/281-417 281-623/281-418	2,5 W	1,6 W	4 W	2,5 W

Sicherungsklemme in Einzelanordnung



Klemmenblock mit
einer Sicherungsklemme und 4 Durchgangsklemmen

Sicherungsklemme in Verbundanordnung



Klemmenblock mit
5 Sicherungsklemmen

Initiatorenklemmen und Aktorenklemmen
Serie 280
Systembeschreibung und Handhabung



Aufrasten auf die Tragschiene
Klemmen mit Schutzleiterfuß kontaktieren dabei automatisch zur Tragschiene.



Demontieren von der Tragschiene
Achtung – vorher Querbrücker ziehen!



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mit geradem Betätigungswerkzeug (210-720) anschließen.

5



Brücken mit Querbrückern (280-402)
Querbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken.





Initiatorenklemmen
Einspeisung auf der Steuerschrankseite

Initiatorenklemmen
Einspeisung auf der Initiatorenseite



Aktorenklemme; mit Schirmleiteranschluss, mit einem Thermoschalter

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleineren Leiterquerschnitt zu wählen.



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mit abgewinkeltem Betätigungswerkzeug (210-658) anschließen.



Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem



Prüfen mit Bananenstecker über Prüfadapter (209-170)



Prüfen mit Spannungsprüfer direkt an der Stromschiene

Aktorenklemmen mit Sicherungssteckern (281-511)
Zusätzlich Zwischenplatten erforderlich!



Aktorenklemme mit Thermoschalter



Aktorenklemmen mit Bauelementesteckern (280-801)

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Initiatorenklemme; für 3-Leiter-Initiatoren
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-560

280-553

Initiatorenklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-560	50
grau	280-553	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 6 A
I_N 6 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	





Initiatorenklemme; für Bauelementestecker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-561 ❸	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Initiatorentrennklemme; zur Signalunterbrechung		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-563	50



Initiatoreneinspeiseklemme; Einspeisung auf der Initiatorenseite		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-564	10



Blindgehäuse; konturengleich mit 3-Leiter-Initiatorenklemmen bzw. entsprechenden Aktorenklemmen Die konturengleichen Blindgehäuse ermöglichen eine klare Abgrenzung zwischen Initiatoren- oder Aktorenklemmengruppen, z. B. unterschiedlicher Stromversorgung.		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-559	50



Initiatoreneinspeiseklemme; Einspeisung auf der Steuerschrankseite; mit Abschlussplatte Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-567	20

Technische Daten	
400 V/6 kV/3	I_N 20 A

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 400 V / 250 V = Bemessungsspannung
6 kV / 4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die elektrischen Daten werden durch den Sicherungs- oder Leerstecker bestimmt.

❸ Leerstecker siehe Hauptkatalog Interface-Bausteine, Band 4
x = 12 mm/0.472 inch
Sicherungsstecker (280-850) siehe Seite 304
x = 20 mm/0.787 inch

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Initiatorenklemme mit 3-Leiter-Initiator

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Dreistockklemmen

orange	**280-321**	100 (25)
grau	**280-319**	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	**280-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	**280-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	**280-472**	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	**280-402**	200 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	**249-116**	50 (25)



Mindestmontageabstand „Klemmen – Kabelkanal“



Einspeisung auf der Initiatorenseite



Einspeisung auf der Steuerschrankseite

CAGE CLAMP®

Initiatoren-LED-Klemme; für 3-Leiter-Initiatoren
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❶	24 V, 15 A
20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❶	24 V, 15 A
20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ Andere Spannungen auf Anfrage

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



280-560/281-434 280-561/281-413





280-564/281-483 280-566/281-496





Initiatoren-LED-Klemme; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; LED rot; Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-560/281-434	50

Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; Einspeisung auf der Initiatorenseite; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; LED grün; Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-564/281-483	10

Initiatoren-LED-Klemme; für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren; LED rot; Stromaufnahme LED: 4,8 mA

grau	280-561/281-413	50

Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; Einspeisung auf der Initiatorenseite; für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren; LED grün; Stromaufnahme LED: 4,8 mA

grau	280-566/281-496	10

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem: WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Dreistockklemmen

orange	280-321	100 (25)
grau	280-319	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)



Mindestmontageabstand „Klemmen – Kabelkanal“

Initiatoren-LED-Klemme mit 3-Leiter-Initiator

CAGE CLAMP®

Initiatoren-LED-Klemme; für 4-Leiter-Initiatoren
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❶	24 V, 15 A
20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-570/281-434 280-571/281-413



Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❶	24 V, 15 A
20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-574/281-483 280-576/281-496



* 12 AWG: THHN, THWN

❶ Andere Spannungen auf Anfrage

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Initiatoren-LED-Klemme; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; LED rot; Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-570/281-434	50

Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; Einspeisung auf der Initiatorenseite; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; LED grün; Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-574/281-483	10

Initiatoren-LED-Klemme; für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren; LED rot; Stromaufnahme LED: 4,8 mA

grau	280-571/281-413	50

Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; Einspeisung auf der Initiatorenseite; für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren; LED grün; Stromaufnahme LED: 4,8 mA

grau	280-576/281-496	10

Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; Einspeisung auf der Steuerschrankseite; mit Abschlussplatte; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; LED grün; Stromaufnahme LED: 4,8 mA
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch

grau	280-577/281-496	20



Mindestmontageabstand „Klemmen – Kabelkanal"

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem: WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Vierstockklemmen

orange	280-323	100 (25)
grau	280-320	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e" (0,14 mm² „f"); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Initiatoren-LED-Klemme mit 3-Leiter-Initiator mit PE-Anschluss

Initiatorenklemme; mit PE-Anschluss; für 3-Leiter-Initiatoren
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	





Initiatorenklemme; mit PE-Anschluss		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-570	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 6 A
I_N 6 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	





Initiatorenklemme; mit PE-Anschluss; für Bauelemente-stecker		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-571 ❸	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	





Initiatorentrennklemme; mit PE-Anschluss; zur Signalun-terbrechung		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-573	50



Initiatoreneinspeiseklemme; mit PE-Anschluss; Einspei-sung auf der Initiatorenseite		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-574	10

Blindgehäuse; konturengleich mit 4-Leiter-Initiatoren-klemmen; 3-Leiter-Initiatorenklemmen mit PE-Anschluss bzw. entsprechenden Aktorenklemmen Die konturengleichen Blindgehäuse ermöglichen eine klare Abgrenzung zwischen Initiatoren- oder Aktoren-klemmengruppen, z. B. unterschiedlicher Stromversor-gung.		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-582	50





Initiatoreneinspeiseklemme; mit PE-Anschluss; Einspei-sung auf der Steuerschrankseite; mit Abschlussplatte Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-577	20

Technische Daten	
400 V/6 kV/3	I_N 20 A

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 400 V / 250 V = Bemessungsspannung
6 kV / 4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die elektrischen Daten werden durch den Sicherungs- oder Leerstecker bestimmt.

❸ Leerstecker siehe Hauptkatalog Interface-Bausteine, Band 4
x = 12 mm/0.472 inch
Sicherungsstecker (280-850) siehe Seite 304
x = 20 mm/0.787 inch

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Vierstockklemmen

orange	**280-323**	100 (25)
grau	**280-320**	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	**280-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	**280-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	**280-472**	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	**280-402**	200 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	**249-116**	50 (25)



Initiatorenklemme mit 3-Leiter-Initiator





Mindestmontageabstand „Klemmen – Kabelkanal“



Einspeisung auf der Initiatorenseite



Einspeisung auf der Steuerschrankseite

Initiatorenklemme; für 4-Leiter-Initiatoren
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Initiatorenklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-580	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
125 V / 5 A ❷	300 V, 6 A
250 V / 6,3 A ❷	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Initiatorenklemme; für Sicherungsstecker; für PNP-(plus-) schaltende Initiatoren; ohne Abschlussplatte

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-588 ❸	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	24 V, 15 A
I_N 10 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Initiatoreneinspeiseklemme; Einspeisung auf der Steuerschrankseite; mit Abschlussplatte

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-587	50



Initiatoreneinspeiseklemme; Einspeisung auf der Initiatorenseite; ohne Abschlussplatte

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-584	10



Initiatorenklemme; für Sicherungsstecker; für PNP-(plus-) schaltende Initiatoren; mit grauer Abschlussplatte
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-588/280-320	50

Initiatorenklemme; für Sicherungsstecker; für PNP-(plus-) schaltende Initiatoren; mit orangefarbener Abschlussplatte
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch

grau	280-588/280-323	50

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die elektrischen Daten werden durch den Sicherungs- oder Leerstecker bestimmt.

❸ Leerstecker siehe Hauptkatalog Interface-Bausteine, Band 4
x = 12 mm/0.472 inch
Sicherungsstecker (281-511) siehe Seite 302
y = 15,5 mm/0.61 inch
x = 10 mm/0.394 inch

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Initiatorenklemme mit 4-Leiter-Initiator



Initiatorenklemme mit Sicherungsstecker, mit 3-Leiter-Initiator

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Vierstockklemmen

orange	**280-323**	100 (25)
grau	**280-320**	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	**280-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	**280-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	**280-472**	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	**280-402**	200 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	**249-116**	50 (25)

Die um 1 mm größere Breite des Sicherungssteckers gegenüber der Klemmenbreite ist durch eine Zwischenplatte auszugleichen.



Mindestmontageabstand „Klemmen – Kabelkanal“

CAGE CLAMP®

Initiatoren-LED-Klemme; für 4-Leiter-Initiatoren
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❶	24 V, 15 A
20 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-580/281-434



280-581/281-413



Initiatoren-LED-Klemme; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; LED rot; Stromaufnahme LED: 4,8 mA		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-580/281-434	50

Initiatoren-LED-Klemme; für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren; LED rot; Stromaufnahme LED: 4,8 mA		
grau	280-581/281-413	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❶	24 V, 15 A
20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-584/281-483



280-586/281-496



Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; Einspeisung auf der Initiatorenseite; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; LED grün; Stromaufnahme LED: 4,8 mA		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-584/281-483	10

Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; Einspeisung auf der Initiatorenseite; für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren; LED grün; Stromaufnahme LED: 4,8 mA		
grau	280-586/281-496	10

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ Andere Spannungen auf Anfrage

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem: WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Vierstockklemmen			
	orange	280-323	100 (25)
	grau	280-320	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang			
	weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang			
	lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang			
	dunkelgrau	280-472	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	grau	280-402	200 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit			
	grau	249-116	100 (25)



Mindestmontageabstand „Klemmen – Kabelkanal“

Initiatoren-LED-Klemme mit 4-Leiter-Initiator

CAGE CLAMP®

Aktorenklemme; für Druckschalter, Thermoschalter
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



280-555



280-554





Aktorenklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-555	50

Aktoreneinspeiseklemme; in Verbindung mit 280-555: Einspeisung auf der Steuerschrankseite; in Verbindung mit 280-554: Einspeisung auf der Aktorenseite; mit Abschlussplatte		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-556	20

Aktorenklemme		
grau	280-554	50



Einspeisung auf der Aktorenseite

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem: WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Dreistockklemmen

orange	280-321	100 (25)
grau	280-319	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)



Mindestmontageabstand „Klemmen – Kabelkanal“

Aktorenklemme mit Thermoschalter

Aktorenklemme; für Magnetventile, Stellmotore
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3; 20 A ❶ ❷	300 V, 15 A
250 V/4 kV/3; 20 A ❶ ❷	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-562



Aktorenklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-562	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
125 V / 5 A ❷	300 V, 6 A
250 V / 6,3 A ❷	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	





280-562/281-411

Aktorenklemme; mit Freilaufdiode 1N4007		
grau	280-562/281-411	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Aktorentrennklemme; zur Phasenunterbrechung		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-566	50



Aktoreneinspeiseklemme; Einspeisung auf der Aktorenseite		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-592	10





Aktorenklemme; für Sicherungsstecker; zur Phasenabsicherung; mit grauer Abschlussplatte Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-565/281-319	50

Aktorenklemme; für Sicherungsstecker; zur Phasenabsicherung; mit orangefarbener Abschlussplatte Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch		
grau	280-565/281-321	50



Aktoreneinspeiseklemme; Einspeisung auf der Steuerschrankseite; mit Abschlussplatte Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-568	20

Technische Daten	
400 V/6 kV/3	I_N 20 A

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 400 V / 250 V = Bemessungsspannung
6 kV / 4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die elektrischen Daten werden durch den Sicherungs- oder Leerstecker bestimmt.

❸ Leerstecker siehe Hauptkatalog Interface-Bausteine, Band 4
x = 12 mm/0.472 inch
Sicherungsstecker (281-511) siehe Seite 302
y = 15,5 mm/0.61 inch
x = 10 mm/0.394 inch

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Initiatorenklemme mit 3-Leiter-Initiator

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Dreistockklemmen

orange	280-321	100 (25)
grau	280-319	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-116	50 (25)



Mindestmontageabstand „Klemmen – Kabelkanal“





Einspeisung auf der Steuerschrankseite

Aktorenklemme; mit PE-Anschluss; für Magnetventile, Stellmotore
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3; 20 A ❶ ❷	300 V, 15 A
250 V/4 kV/3; 20 A ❶ ❷	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-572



Aktorenklemme; mit PE-Anschluss		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-572	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
125 V / 5 A ❷	300 V, 6 A
250 V / 6,3 A ❷	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Aktorenklemme; mit PE-Anschluss; für Sicherungsstecker; zur Phasenabsicherung; ohne Abschlussplatte		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-575 ❸	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Aktorentrennklemme; mit PE-Anschluss; zur Phasenunterbrechung		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-576	50

280-572/281-411

Aktorenklemme; mit PE-Anschluss; mit Freilaufdiode 1N4007		
grau	280-572/281-411	50





Aktoreneinspeiseklemme; mit PE-Anschluss; Einspeisung auf der Aktorenseite		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-593	10



Aktorenklemme; mit PE-Anschluss; für Sicherungsstecker; zur Phasenabsicherung; mit grauer Abschlussplatte Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-575/281-320	50

Aktorenklemme; mit PE-Anschluss; für Sicherungsstecker; zur Phasenabsicherung; mit orangefarbener Abschlussplatte Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch		
grau	280-575/281-323	50





Aktoreneinspeiseklemme; mit PE-Anschluss; Einspeisung auf der Steuerschrankseite; mit Abschlussplatte Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-578	20

Technische Daten	
400 V/6 kV/3	I_N 20 A

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 400 V / 250 V = Bemessungsspannung
6 kV / 4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Die elektrischen Daten werden durch den Sicherungs- oder Leerstecker bestimmt.

❸ Leerstecker siehe Hauptkatalog Interface-Bausteine, Band 4
x =12 mm/0.472 inch
Sicherungsstecker (281-511) siehe Seite 302
x = 15,5 mm/0.61 inch
y = 10 mm/0.394 inch

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Aktorenklemme mit PE-Anschluss, hier mit einem Magnetventil

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Vierstockklemmen

orange	280-323	100 (25)
grau	280-320	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-116	50 (25)



Mindestmontageabstand „Klemmen – Kabelkanal“





Einspeisung auf der Steuerschrankseite

CAGE CLAMP®

Aktoren-LED-Klemme und Aktoren-LED-Klemme; mit PE-Anschluss
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❶	24 V, 15 A
20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-562/281-434 280-562/281-420

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❶	24 V, 15 A
20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-572/281-434 280-572/281-420

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ Andere Spannungen auf Anfrage

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com









Aktoren-LED-Klemme; LED rot; Stromaufnahme LED: 4,8 mA		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-562/281-434	50

Aktoren-LED-Klemme; mit PE-Anschluss; LED rot; Stromaufnahme LED: 4,8 mA		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-572/281-434	50

Aktoren-LED-Klemme; mit Freilaufdiode 1N4007; LED rot; Stromaufnahme LED: 4,8 mA		
grau	280-562/281-420	50

Aktoren-LED-Klemme; mit PE-Anschluss; mit Freilaufdiode 1N4007; LED rot; Stromaufnahme LED: 4,8 mA		
grau	280-572/281-420	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Dreistockklemmen

orange	280-321	100 (25)
grau	280-319	100 (25)

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Vierstockklemmen

orange	280-323	100 (25)
grau	280-320	100 (25)

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem: WMB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)



Einspeisung auf der Steuerschrankseite



Mindestmontageabstand „Klemmen – Kabelkanal“



Mindestmontageabstand „Klemmen – Kabelkanal“

CAGE CLAMP®

Aktorenklemme; für Aktoren mit Schirmleiteranschluss und Aktoren mit Schirmleiterdurchgang, z. B. für Thermoschalter

2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Aktorenklemme; mit Schirmleiteranschluss		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-585	50

Zubehör; artikelspezifisch

siehe Seite 325

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 20 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Aktorenklemme; mit Schirmleiterdurchgang		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-583	50

Zubehör; artikelspezifisch

siehe Seite 325

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Aktoreneinspeiseklemme; mit Schirmleiteranschluss; Einspeisung auf der Steuerschrankseite; mit Abschlussplatte Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-586	10

Zubehör; artikelspezifisch

siehe Seite 325



Aktoreneinspeiseklemme; Einspeisung auf der Steuerschrankseite; mit Abschlussplatte; für Aktoren mit Schirmleiterdurchgang Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-515	50

Zubehör; artikelspezifisch

siehe Seite 325

Einspeisung auf der Steuerschrankseite



Einspeisung auf der Steuerschrankseite

5

Diodenklemme und LED-Klemme
1,5 mm²; Serie 279

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



279-915/281-410 279-915/281-411



2-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	279-915/281-410	100
grau	279-915/281-411	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	279-901	Seite 234

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



279-673/281-410 279-673/281-411



3-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	279-673/281-410	100
grau	279-673/281-411	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	279-681	Seite 234

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



279-674/281-434 279-674/281-413



3-Leiter-LED-Klemme; mit roter LED		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	279-674/281-434	100
grau	279-674/281-413	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	279-681	Seite 234



279-815/281-411 279-815/281-410



4-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	279-815/281-411	100
grau	279-815/281-410	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	279-831	Seite 234



279-809/281-434 279-809/281-413



4-Leiter-LED-Klemme; mit roter LED		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	279-809/281-434	100
grau	279-809/281-413	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	279-831	Seite 234

CAGE CLAMP®

Diodenklemmen und LED-Klemmen
Schaltungsbeispiele

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 279

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	**279-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	**279-471**	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**279-482**	200 (25)
3-fach	**279-483**	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	**279-490**	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**279-492**	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	**279-432**	1
3-fach	**279-433**	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	**279-440**	1



Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Diodengatter realisieren:
279-915/281-410 oder 279-915/281-411



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
279-673/281-410 oder 279-673/281-411



Zu jedem Stromkreis lässt sich mit den folgenden Klemmen eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
279-674/281-434 oder 279-674/281-413



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
279-815/281-410 oder 279-815/281-411



Zu jedem Stromkreis lässt sich mit den folgenden Klemmen eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
279-809/281-434 oder 279-809/281-413

Diodenklemme und LED-Klemme
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-915/281-410 280-915/281-411



2-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-915/281-410	100
grau	280-915/281-411	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	280-901	Seite 236

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-673/281-410 280-673/281-411



3-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-673/281-410	100
grau	280-673/281-411	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	280-681	Seite 236

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-809/281-434 280-809/281-413



4-Leiter-LED-Klemme; mit roter LED		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-809/281-434	100
grau	280-809/281-413	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	280-833	Seite 236



280-815/281-410 280-815/281-411



4-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-815/281-410	100
grau	280-815/281-411	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	280-833	Seite 236

CAGE CLAMP®

Diodenklemmen und LED-Klemmen
Schaltungsbeispiele

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	**280-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	**280-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	**280-472**	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**280-482**	200 (25)
3-fach	**280-483**	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	**280-490**	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**280-492**	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	**280-432**	1
3-fach	**280-433**	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	**280-440**	1

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

schwarz	**210-103**	5

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

blau	**210-123**	5



Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Diodengatter realisieren:
280-915/281-410 oder 280-915/281-411

Diese Diodenklemmen sind speziell für den individuellen Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen, konzipiert.



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
280-673/281-410 oder 280-673/281-411



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
280-815/281-410 oder 280-815/281-411



Zu jedem Stromkreis lässt sich mit den folgenden Klemmen eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
280-809/281-434 oder 280-809/281-413

Diodenklemme
4 mm²; Serie 281

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



281-915/281-410 281-915/281-411



2-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; 0,5 A Dauerstrom

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-915/281-410	50
grau	281-915/281-411	50

2-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; 1,5 A Dauerstrom

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-915/281-400	50
grau	281-915/281-401	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang	281-901	Seite 242

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



281-673/281-410 281-673/281-411



3-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; 0,5 A Dauerstrom

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-673/281-410	50
grau	281-673/281-411	50

3-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; 1,5 A Dauerstrom

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-673/281-400	50
grau	281-673/281-401	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang	281-681	Seite 242

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



281-665/281-410 281-665/281-410



4-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; 0,5 A Dauerstrom

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-665/281-410	50
grau	281-665/281-411	50

4-Leiter-Diodenklemme; mit Diode 1N4007; 1,5 A Dauerstrom

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-665/281-400	50
grau	281-665/281-401	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform

Durchgang	280-652	Seite 242

CAGE CLAMP®

Diodenklemmen
Schaltungsbeispiele

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 281

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	**281-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	**281-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1,5 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	**281-472**	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**281-482**	100 (25)
3-fach	**281-483**	100 (25)
5-fach	**281-485**	100 (25)
10-fach	**281-490**	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	**281-492**	100 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	**280-432**	1
3-fach	**280-433**	1
5-fach	**281-440**	1

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

schwarz	**210-103**	5

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

blau	**210-123**	5



Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Diodengatter realisieren:
281-915/281-410 oder 281-915/281-411



Mit den folgenden Klemmen lassen sich offene Diodengatter realisieren:
281-915/281-400 oder 281-915/281-401



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
281-673/281-410 oder 281-673/281-411



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
281-673/281-400 oder 281-673/281-401



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
281-665/281-410 oder 281-665/281-411



Mit den folgenden Klemmen lassen sich gepolte Diodengatter mit gemeinsamer Kathode realisieren:
281-665/281-400 oder 281-665/281-401

5

Doppelstock-Diodenklemme und LED-Klemme
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-940/281-410 280-940/281-411



Doppelstock-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-940/281-410	50
grau	280-940/281-411	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	280-519	Seite 256

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-941/281-492 280-941/281-491



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-941/281-492	50
grau	280-941/281-491	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



280-943/281-434 280-943/281-413



Doppelstock-LED-Klemme; mit roter LED		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-943/281-434	50
grau	280-943/281-413	50



280-942/281-487 280-942/281-488



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-942/281-487	50
grau	280-942/281-488	50



280-941/281-489 280-941/281-490



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-941/281-489	50
grau	280-941/281-490	50

CAGE CLAMP®

Doppelstock-Diodenklemmen und Doppelstock-LED-Klemmen
Schaltungsbeispiele

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-341	100 (25)
grau	280-340	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-482	200 (25)
3-fach	280-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	280-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	280-440	1

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

schwarz	210-103	5

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

blau	210-123	5



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Freilaufdioden realisieren:
280-940/281-410 oder 280-940/281-411



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Lampenprüfschaltungen realisieren:
280-942/281-487 oder 280-942/281-488



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Lampenprüfschaltungen realisieren:
280-941/281-492 oder 280-941/281-491



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Sammelstörmeldeschaltungen realisieren:
280-941/281-489 oder 280-941/281-490

Doppelstock-Diodenklemmen sind speziell für den individuellen Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen, konzipiert.
Mit Hilfe der LED-Klemmen können Überwachungsbaugruppen z. B. für Steuer- und Arbeitsstromkreise aufgebaut werden.
Bei nur 5mm-Klemmenbreite wird eine hohe Packungsdichte erzielt.



Zu jedem Stromkreis lässt sich mit den folgenden Klemmen eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
280-943/281-434 oder 280-943/281-413

Doppelstock-Diodenklemme und LED-Klemme
4 mm²; Serie 281

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



281-633/281-410 281-633/281-411



Doppelstock-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-633/281-410	50
grau	281-633/281-411	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	280-519	Seite 260

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



281-635/281-492 281-635/281-491



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-635/281-492	50
grau	281-635/281-491	50

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



281-634/281-434 281-634/281-413



Doppelstock-LED-Klemme; mit roter LED		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-634/281-434	50
grau	281-634/281-413	50



281-636/281-487 281-636/281-488



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-636/281-487	50
grau	281-636/281-488	50



281-635/281-489 281-635/281-490



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-635/281-489	50
grau	281-635/281-490	50

Doppelstock-Diodenklemmen und Doppelstock-LED-Klemmen
Schaltungsbeispiele

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	281-341	100 (25)
grau	281-340	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	281-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	281-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1,5 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	281-472	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-482	100 (25)
3-fach	281-483	100 (25)
5-fach	281-485	100 (25)
10-fach	281-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1
5-fach	281-440	1

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

schwarz	210-103	5

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

blau	210-123	5



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Freilaufdioden realisieren:
281-633/281-410 oder 281-633/281-411



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Lampenprüfschaltungen realisieren:
281-636/281-487 oder 281-636/281-488



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Lampenprüfschaltungen realisieren:
281-635/281-492 oder 281-635/281-491



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Sammelstörmeldeschaltungen realisieren:
281-635/281-489 oder 281-635/281-490

Doppelstock-Diodenklemmen sind speziell für den individuellen Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen, konzipiert.
Mit Hilfe der LED-Klemmen können Überwachungsbaugruppen z. B. für Steuer- und Arbeitsstromkreise aufgebaut werden.
Bei nur 6mm-Klemmenbreite wird eine hohe Packungsdichte erzielt.



Zu jedem Stromkreis lässt sich mit den folgenden Klemmen eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
281-634/281-434 oder 281-634/281-413

CAGE CLAMP®

Steckbarer Diodenbaustein auf Basisklemme, 2,5 mm²
Serie 280

Technische Daten

U_N 250 V; U_{RM} 1000 V

I_N 0,5 A

Steckerbreite 5 mm / 0.197 inch

280-801/281-411



280-801/281-420



Diodenbaustein; mit Diode 1N4007; 5 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-801/281-411	100

Diodenbaustein; mit Freilaufdiode 1N4007; LED rot; 5 mm breit; grau		
DC 24 V	280-801/281-420	100
DC 48 V	280-801/281-421	100

Zubehör – Basisklemmen

Passendes Beschriftungssystem: WMB

2-Leiter-Basisklemme; 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau	280-916	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-309	100 (25)
grau	280-308	100 (25)

3-Leiter-Basisklemme; 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau	280-610	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-326	100 (25)
grau	280-324	100 (25)

4-Leiter-Basisklemme; 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau	280-816	100

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	280-315	100 (25)
grau	280-314	100 (25)

* 12 AWG: THHN, THWN

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem: WMB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-482	200 (25)
3-fach	280-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	280-490	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	280-440	1

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

schwarz	210-103	5

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

blau	210-123	5



Maß für Basisklemmen mit steckbarem Diodenbaustein:
1. 53 mm / 2.09 inch für 280-916
2. 64 mm / 2.52 inch für 280-610
3. 75 mm / 2.95 inch für 280-816



Lampenprüfschaltung mit Sperrdioden

Diese für den individuellen Aufbau von z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen konzipierten Diodenbausteine bieten dem Anwender folgende Vorteile:
- Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene
- Kodierte Schaltrichtung
- Einfacher, schneller Bausteinwechsel
- Hohe Packungsdichte bei Klemmen- bzw. Bausteinbreite von nur 5 mm



Diodengatter für Sammelstörmeldung

CAGE CLAMP®

Steckbarer Diodenbaustein auf Durchgangsklemme, 2,5 mm²
Serie 280

Technische Daten
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V
I_N 0,5 A
Steckerbreite 10 mm / 0.394 inch

280-803/281-411



280-803/281-420



Diodenbaustein; mit Diode 1N4007; 10 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**280-803/281-411**	50

Diodenbaustein; mit Freilaufdiode 1N4007; LED rot; 10 mm breit; grau

◯ DC 24 V	**280-803/281-420**	50
◯ DC 48 V	**280-803/281-421**	50

Zubehör – Durchgangsklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB

2-Leiter-Durchgangsklemme; 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau **280-901** 100

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange **280-309** 100 (25)
grau **280-308** 100 (25)

3-Leiter-Durchgangsklemme; 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau **280-681** 100

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange **280-326** 100 (25)
grau **280-324** 100 (25)

4-Leiter-Durchgangsklemme; 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau **280-833** 100

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange **280-315** 100 (25)
grau **280-314** 100 (25)

* 12 AWG: THHN, THWN

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 280

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

2-Leiter-Durchgangsklemme; 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG* Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

grau **280-101** 100

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange **280-302** 100 (25)
grau **280-301** 100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß **280-470** 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau **280-471** 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau **280-472** 200 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau **280-402** 200 (25)

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

schwarz **210-103** 5

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; I_N 8 A

blau **210-123** 5



Maß für Durchgangsklemmen mit steckbarem Diodenbaustein:
❶ 53 mm / 2.09 inch für 280-901
❷ 64 mm / 2.52 inch für 280-681
❸ 75 mm / 2.95 inch für 280-833
❹ 45,5 mm / 1.67 inch für 280-101

Diese Diodenbausteine werden wie normale Steckbrücker von oben in die Kontaktschlitze der Stromschienen zweier benachbarter Durchgangsklemmen gesteckt.
Das bietet dem Anwender folgende Vorteile:
- Die Bausteine sind für alle brückbaren Durchgangsklemmen der Serie 280 geeignet.
- Problemloses Nachrüsten bereits bestehender Anlagen
- Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene
- Schneller Austausch gegen andere Funktionseinheiten



Freilaufdiode und Spannungskontrolle

5

CAGE CLAMP®

Steckbarer LED- und Glimmlampen-Baustein auf Basisklemme, 2,5 mm²
Serie 280

Technische Daten
Steckerbreite 5 mm / 0.197 inch



Maß für Basisklemmen mit steckbarem Diodenbaustein:
1 53 mm / 2.09 inch für 280-916
2 64 mm / 2.52 inch für 280-610
3 75 mm / 2.95 inch für 280-816

LED-Baustein; mit roter LED; 5 mm breit; I_N 5,6 mA; I_F 25 mA; grau

	Bestellnr.	VPE
DC 24 V	**280-801/281-413**	100
DC 48 V	**280-801/281-414**	100

LED-Baustein; mit roter LED; 5 mm breit; I_N 5,6 mA; I_F 25 mA; grau

AC/DC 24 V	**280-801/281-415**	100
AC/DC 48 V	**280-801/281-416**	100

Glimmlampen-Baustein; 5 mm breit; I_N 0,5 mA; grau

AC/DC 120 V	**280-801/281-418**	100
AC/DC 230 V	**280-801/281-417**	100

Basisklemmen siehe Seite 338

Schaltzeichnungen

LED-Baustein



DC 24 V	**280-801/281-413**
DC 48 V	**280-801/281-414**

LED-Baustein



AC/DC 24 V	**280-801/281-415**
AC/DC 48 V	**280-801/281-416**

Glimmlampen-Baustein



AC/DC 120 V	**280-801/281-418**
AC/DC 230 V	**280-801/281-417**

Die Überwachung von Steuer- und Arbeitsstromkreisen mit LED-Bausteinen auf Reihenklemmen bietet dem Anwender verschiedene Vorteile:
- Kein zusätzlicher Montage- und Verdrahtungsaufwand
- Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene
- Einfacher, schneller Austausch gegen andere Funktionseinheiten
- :Kodierte Schaltrichtung
- Hohe Packungsdichte bei nur 5mm-Klemmen- bzw. Bausteinbreite



Basisklemmen mit Bauelementesteckern, Doppelteilungsbrückungskämme, 3-fach-Brückungskamm



LED-Gatter mit Sammelstörmeldung – Einzelanzeige



Stromkreiszugeordnete Spannungskontrolle

CAGE CLAMP®

Steckbarer LED- und Glimmlampen-Baustein auf Durchgangsklemme, 2,5 mm²
Serie 280

Technische Daten
Steckerbreite 10 mm / 0.394 inch

LED-Baustein; mit roter LED; 10 mm breit; I_N 5,6 mA; I_F 25 mA; grau

	Bestellnr.	VPE
DC 24 V	280-803/281-413	100
DC 48 V	280-803/281-414	100

LED-Baustein; mit roter LED; 10 mm breit; I_N 5,6 mA; I_F 25 mA; grau

	Bestellnr.	VPE
AC/DC 24 V	280-803/281-415	100
AC/DC 48 V	280-803/281-416	100

Glimmlampen-Baustein; 10 mm breit; I_N 0,5 mA; grau

	Bestellnr.	VPE
AC/DC 120 V	280-803/281-418	100
AC/DC 230 V	280-803/281-417	100

Durchgangsklemmen siehe Seite 339

Schaltzeichnungen

LED-Baustein



DC 24 V	280-803/281-413
DC 48 V	280-803/281-414

LED-Baustein



AC/DC 24 V	280-803/281-415
AC/DC 48 V	280-803/281-416

Glimmlampen-Baustein



AC/DC 120 V	280-803/281-418
AC/DC 230 V	280-803/281-417



Maß für Durchgangsklemmen mit steckbarem Diodenbaustein:
1. 53 mm / 2.09 inch für 280-901
2. 64 mm / 2.52 inch für 280-681
3. 75 mm / 2.95 inch für 280-833
4. 45,5 mm / 1.67 inch für 280-101

Diese LED- und Glimmlampen-Bausteine werden wie normale Steckbrücker von oben in die Kontaktschlitze der Stromschienen zweier benachbarter Durchgangsklemmen gesteckt.
Das bietet dem Anwender folgende Vorteile:
- Die Bausteine sind für alle brückbaren Durchgangsklemmen der Serie 280 geeignet.
- Problemloses Nachrüsten bereits bestehender Anlagen.
- Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene
- Schneller Austausch gegen andere Funktionseinheiten



Potentialerweiterung mit Leuchtanzeige



Kontrolleinheit

CAGE CLAMP®

L-Prüfsteckermodul zur Prüfung von Reihenklemmen mit Klemmenbreiten 5 mm bzw. 6 mm über die Leitereinführung

Serie 249

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
Prüfspannung 630 V	Prüfstrom 6 A
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
Im Bereich Ex e ist dieses Prüfsteckermodul nicht einsetzbar.	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
Prüfspannung 630 V	Prüfstrom 6 A
Modulbreite 6 mm / 0.236 inch	
Im Bereich Ex e ist dieses Prüfsteckermodul nicht einsetzbar.	



Zusammenrasten von Prüfstecker- und Blindmodulen zu mehrpoligen Prüfsteckerleisten (max. 10-polig)

5

L-Prüfsteckermodul; mit federndem Kontaktstift; Mittelmodul; anreihbar Modulbreite 5 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	249-141	100 (25)

L-Prüfsteckermodul; mit federndem Kontaktstift; Mittelmodul; anreihbar Modulbreite 6 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	249-144	100 (25)

L-Arretierungsprüfmodul; mit starrem Kontaktstift; Außenmodul; anreihbar Modulbreite 5 mm		
◯ grau	249-142	100 (25)

L-Arretierungsprüfmodul; mit starrem Kontaktstift; Außenmodul; anreihbar Modulbreite 6 mm		
◯ grau	249-145	100 (25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. verdrahteten Klemmen Modulbreite 5 mm		
◯ grau	249-143	100 (25)

L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. verdrahteten Klemmen Modulbreite 6 mm		
◯ grau	249-146	100 (25)



A = Mittelmodul mit federndem Kontaktstift
B = Außenmodul mit starrem Kontaktstift

Zubehör; für L-Prüfsteckermodule

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Mini-WSB/Mini-WSB Inline

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm			
unbedruckt	793-5501	5	

Mini-WSB-Beschriftungskarte; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm			
unbedruckt	248-501	5	



Als universelle Prüfsteckerleisten, weitestgehend unabhängig vom Aufbau der Klemmenleisten, bietet sich die Variante „L-Prüfsteckerleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss“ zur Tippprüfung an unverdrahteten Klemmstellen an. Hierbei werden lediglich die äußeren Pole (Arretierungsmodule mit starren Kontaktstiften) der Prüfsteckerleisten unter Zuhilfenahme je eines Betätigungswerkzeuges wie ein Leiter in der zu prüfenden Klemmstelle angeschlossen.
Alle dazwischenliegenden Pole sind mit federnden Kontaktstiften zur Tippkontaktierung an den Stromschienen der unverdrahteten Klemmstellen ausgeführt.
Bereits verdrahtete Klemmstellen werden mit L-Blindmodulen übersprungen.

Achtung:
Steckrichtung beachten (siehe Abb.)!

CAGE CLAMP®-Anschluss
0,08 … 1,5 mm²; Modulbreite 5 mm
0,08 … 2,5 mm²; Modulbreite 6 mm

Die Installation des Prüfadapters muss spannungsfrei erfolgen. Die Sicherheitsregeln für Arbeiten an spannungsführenden Anlagen sind zu beachten.

CAGE CLAMP®

B-Prüfsteckermodul zur Prüfung von Reihenklemmen mit Klemmenbreiten 5 mm bzw. 6 mm über die Brückerschlitze der Stromschienen

Serie 249

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
Prüfspannung 630 V	Prüfstrom 10 A
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
Im Bereich Ex e ist dieses Prüfsteckermodul nicht einsetzbar.	

B-Prüfsteckermodul; anreihbar Modulbreite 5 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	249-106	100 (25)

B-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen Modulbreite 5 mm		
○ grau	249-107	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
Prüfspannung 630 V	Prüfstrom 10 A
Modulbreite 6 mm / 0.236 inch	
Im Bereich Ex e ist dieses Prüfsteckermodul nicht einsetzbar.	

B-Prüfsteckermodul; anreihbar Modulbreite 6 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ grau	249-147	100 (25)

B-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen Modulbreite 6 mm		
○ grau	249-148	100 (25)

Zubehör; für B-Prüfsteckermodule

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/Mini-WSB/Mini-WSB Inline

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/ Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	weiß	2009-115	1

Mini-WSB Inline; unbedruckt; 1.700 Mini-WSB-Schilder (5 mm) auf Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	weiß	2009-145	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	unbedruckt	793-5501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; 10 Streifen à 10 Schilder/ Karte; Schildchenbreite 5 mm			
	unbedruckt	248-501	5



Für die Prüfung einzelner Potentiale oder Signale, z. B. im Service-Fall, gibt es im Zubehörprogramm einpolige Prüfstecker mit CAGE CLAMP®-Direktanschluss bis 2,5 mm² zur direkten Kontaktierung mit der Stromschiene einer Klemme oder einpolige Prüfadapter für Prüfstecker mit Ø 4 mm.

Für die Serienprüfung an kompletten Klemmenleisten sind mehrpolige (max. 10-polig), modular aufgebaute Prüfsteckerleisten die Lösung. Zur Prüfung komplett verdrahteter Klemmenleisten, auch mit Querbrückern gebrückter Klemmen, ist die Variante „B-Prüfsteckermodule mit CAGE CLAMP®-Anschluss“ ideal. Dabei ist der Prüfleistenaufbau dem Klemmenleistenaufbau exakt angepasst. Die Kontaktierung der Prüfsteckermodule erfolgt direkt in den Brückerschlitzen der zu prüfenden Klemmen.



Zusammenrasten von Prüfstecker- und Blindmodulen zu mehrpoligen Prüfsteckerleisten (max. 10-polig)



B-Prüfsteckerleisten werden direkt in die Brückerschlitze der Stromschiene gesteckt.



CAGE CLAMP®-Anschluss
0,08 … 1,5 mm²; Modulbreite 5 mm
0,08 … 2,5 mm²; Modulbreite 6 mm

Die Installation des Prüfadapters muss spannungsfrei erfolgen. Die Sicherheitsregeln für Arbeiten an spannungsführenden Anlagen sind zu beachten.

CAGE CLAMP®

Prüfsteckermodul zur Prüfung von Reihenklemmen mit Klemmenbreiten 5 mm bzw. 6 mm über die Brückerschlitze der Stromschienen

Technische Daten	
Prüfspannung 400 V	Prüfstrom 6 A
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
Im Bereich Ex e ist dieses Prüfsteckermodul nicht einsetzbar.	

Prüfsteckermodul; anreihbar Modulbreite 5 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von Klemmen Modulbreite 5 mm		
grau	280-419	100 (25)

Technische Daten	
Prüfspannung 400 V	Prüfstrom 6 A
Modulbreite 6 mm / 0.236 inch	
Im Bereich Ex e ist dieses Prüfsteckermodul nicht einsetzbar.	

Prüfsteckermodul; anreihbar Modulbreite 6 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von Klemmen Modulbreite 6 mm		
grau	281-419	100 (25)

Zubehör; für Prüfsteckermodule

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V			
	rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V			
	gelb	210-137	50



Zusammenrasten von Prüfstecker- und Blindmodulen zu mehrpoligen Prüfsteckerleisten



Die Prüfsteckermodule werden direkt in die Brückerschlitze der Stromschiene gesteckt.

5

CAGE CLAMP®

B-Prüfsteckermodul zur Prüfung von Reihenklemmen mit Klemmenbreiten 8 mm bzw. 10 mm über die Brückerschlitze der Stromschienen

Serie 709

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
Prüfspannung 800 V	Prüfstrom 32 A
Modulbreite 8 mm / 0.315 inch	
Im Bereich Ex e ist dieses Prüfsteckermodul nicht einsetzbar.	



B-Prüfsteckermodul; anreihbar Modulbreite 8 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	709-310	100 (25)

B-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen Modulbreite 8 mm		
◯ grau	709-311	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch			
Zugentlastungsplatte; grau; für 8 mm breite Klemmen			
	2-polig	709-322	100 (25)
	4-polig	709-324	100 (25)
	6-polig	709-326	100 (25)

Technische Daten
Modulbreite 2 mm / 0.079 inch
Im Bereich Ex e ist diese Distanzplatte nicht einsetzbar.

B-Distanzplatte; anreihbar; zum Anrasten an B-Prüfsteckermodule (709-310) und B-Blindmodule (709-311) Modulbreite 2 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	709-312	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch			
Zugentlastungsplatte; grau; für 10 mm breite Klemmen			
	2-polig	709-332	100 (25)
	4-polig	709-334	100 (25)
	6-polig	709-336	100 (25)



Zusammenrasten von Prüfstecker- und Blindmodulen zu mehrpoligen Prüfsteckerleisten (max. 10-polig) für Klemmenbreite 8 mm



Zusammenrasten von Prüfstecker- und Blindmodulen mit jeweils einer Distanzplatte zu mehrpoligen Prüfsteckerleisten (max. 10-polig) für Klemmenbreite 10 mm



Für die Prüfung einzelner Potentiale oder Signale, z. B. im Service-Fall, gibt es im Zubehörprogramm einpolige Prüfstecker mit CAGE CLAMP®-Direktanschluss bis 2,5 mm² zur direkten Kontaktierung mit der Stromschiene einer Klemme oder einpolige Prüfadapter für Prüfstecker mit Ø 4 mm.

Für die Serienprüfung an kompletten Klemmenleisten sind mehrpolige (max. 10-polig), modular aufgebaute Prüfsteckerleisten die Lösung. Zur Prüfung komplett verdrahteter Klemmenleisten, auch mit Querbrückern gebrückter Klemmen, ist die Variante „B-Prüfsteckermodule mit CAGE CLAMP®-Anschluss“ ideal. Dabei ist der Prüfleistenaufbau dem Klemmenleistenaufbau exakt angepasst. Die Kontaktierung der Prüfsteckermodule erfolgt direkt in den Brückerschlitzen der zu prüfenden Klemmen.

Die Installation des Prüfadapters muss spannungsfrei erfolgen. Die Sicherheitsregeln für Arbeiten an spannungsführenden Anlagen sind zu beachten.

Die Prüfsteckermodule werden direkt in die Brückerschlitze der Stromschiene gesteckt (hier Serie 284).

Isolierungsstopp für Leiter 0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG

Technische Daten
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	**279-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm²; 5 Stück/Strang

● dunkelgrau	**279-471**	200 (25)

Technische Daten
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	**280-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

○ lichtgrau	**280-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

● dunkelgrau	**280-472**	200 (25)

Technische Daten
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	**281-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

○ lichtgrau	**281-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1,5 mm²; 5 Stück/Strang

● dunkelgrau	**281-472**	200 (25)



Abisolierten, unverdrillten Leiter in den Isolierungsstopp einführen.



Der Leiter wird gebündelt.



Die Leiterisolierung stoppt sicher vor der Klemmstelle.

Bei der Verdrahtung von SPS- und Mikroprozessorsteuerungen wird zum Teil mit kleinen Leiterquerschnitten verdrahtet. Die Knicksteifigkeit dieser Leiter ist so gering, dass sie beim Aufstoßen auf den Leiteranschlag in der Klemme abknicken und so unter Umständen die Leiterisolierung mit in die Klemmstelle eingeführt und geklemmt werden kann. Dies ist bei allen am Markt befindlichen Klemmsystemen möglich und führt zu zeitraubender Fehlersuche.

Der Isolierungsstopp für Reihenklemmen schafft hier sichere Abhilfe. Er bündelt feindrähtige Leiter vor dem Eintauchen in die Klemmstelle spleißfrei und reduziert für einen definierten Querschnittsbereich die Leitereinführungsöffnung so, dass die Isolierung dieser Leiter nicht in die Klemmstelle gelangen kann.

Den Isolierungsstopp gibt es als 5-polige, abtrennbare Stränge für Reihenklemmen der Serien 279, 280/780/870/880 und 281/781.
Die für die jeweiligen Reihenklemmen angegebenen Leiterabisolierlängen werden durch den Isolierungsstopp nicht verändert.

Brückungskamm und Doppelteilungsbrückungskamm Betätigungswerkzeug

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme; für Serie 279		
	Bestellnr.	VPE
◯ 2-fach	**279-482**	200 (25)
◯ 3-fach	**279-483**	200 (25)
◯ 10-fach	**279-490**	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme		
◯ 2-fach	**279-492**	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff		
2-fach	**279-432**	1
3-fach	**279-433**	1
10-fach	**279-440**	1



Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme; für Serien 280/769/780/880		
	Bestellnr.	VPE
◯ 2-fach	**280-482**	200 (25)
◯ 3-fach	**280-483**	200 (25)
◯ 10-fach	**280-490**	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme		
◯ 2-fach	**280-492**	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff		
2-fach	**280-432**	1
3-fach	**280-433**	1
10-fach	**280-440**	1

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme; für Serien 281/781		
	Bestellnr.	VPE
◯ 2-fach	**281-482**	100 (25)
◯ 3-fach	**281-483**	100 (25)
◯ 5-fach	**281-485**	100 (25)
◯ 10-fach	**281-490**	50 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme		
◯ 2-fach	**281-492**	100 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff		
2-fach	**280-432**	1
3-fach	**280-433**	1
5-fach	**281-440**	1



Brücken mit Brückungskämmen
Brückungskämme bis zum Anschlag hinunterdrücken.

4-Leiter-Durchgangsklemmen, abgewinkelte Bauform, Gruppenbildung mit 3-fach-Brückungskämmen



Basisklemmen mit Bauelementesteckern, Doppelteilungsbrückungskämme, 3-fach-Brückungskamm

Schachtelbrücker

Technische Daten
400 V/6 kV/3

❶ Für Anwendungen Ex e II geeignet
max. Bemessungsspannung 275 V
23 A, für 2-Leiter-Klemmen
22 A, für 3-Leiter-Klemmen
20 A, für 4-Leiter-Klemmen
(siehe Kapitel 14)

❷ Für Anwendungen Ex e II geeignet
max. Bemessungsspannung 275 V; 26 A
(siehe Kapitel 14)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A		
	Bestellnr.	VPE
○ von 1 auf 2	780-452 ❶	100 (25)
○ von 1 auf 3	780-453 ❶	100 (25)
○ von 1 auf 4	780-454 ❶	100 (25)
○ von 1 auf 5	780-455 ❶	50 (25)
○ von 1 auf 4	780-456 ❶	50 (25)
○ von 1 auf 7	780-457 ❶	50 (25)
○ von 1 auf 4	780-458 ❶	50 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 6 mm; I_N 32 A		
○ von 1 auf 2	781-452 ❷	100 (25)
○ von 1 auf 3	781-453 ❷	100 (25)
○ von 1 auf 4	781-454 ❷	100 (25)
○ von 1 auf 5	781-455 ❷	50 (25)
○ von 1 auf 6	781-456 ❷	50 (25)



Schachtelbrücker sind für ausgeklügelte Schaltungsaufgaben geeignet. Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken!

Steckbarer Leitungsbrücker

Technische Daten
800 V/8 kV/3
I_N 9 A



Klemmen Serie	Leitungsbrücker Bestellnr.	„n"
279 (1,5 mm²)	249-125 249-126 249-127	13 25 60
280, 775, 780 (2,5 mm²) 769, 880 (4 mm²)	249-125 249-126 249-127	10 20 48
281, 781, 776, 777 (4 mm²)	249-125 249-126 249-127	9 17 40

Anzahl „n" der mit einem Leitungsbrücker zu überspringenden Reihenklemmen der Serien 279, 280/769/780/880 und 281/781

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²		
	Bestellnr.	VPE
L = 60 mm	**249-125**	10

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²		
L = 110 mm	**249-126**	10

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²		
L = 250 mm	**249-127**	10



In Klemmen der Serie 279 ist der Brücker nur einfach steckbar, jedoch bei Klemmen der Serien 280/775/780 und 281/776/777/781 auch doppelt. So können Kettenbrücken gesteckt werden. Und bei den Serien 280/769/775/780/880 und 281/776/777/781 lässt sich auch das gleichzeitige Stecken eines Leitungsbrückers und eines Querbrückers in einer Klemme realisieren.

Leitungsbrücker
Bei der Inbetriebnahme von Maschinen, Anlagen oder Steuerungen müssen häufig zwischen nicht direkt nebeneinander liegenden Reihenklemmen zusätzliche Verbindungen und Rangierungen vorgenommen werden. Hier hilft der neue steckbare, berührungssichere Leitungsbrücker auf die Sprünge.

In drei Leitungslängen wird dieser Brücker für Reihenklemmen der Serien 279 (1,5 mm²), 280/775/780 (2,5 mm²) und 281/769/776/777/781 und 880 (4 mm²) angeboten:
60 mm, 110 mm und 250 mm.
Damit können, je nach Klemmenbreite, bis max. 60 Klemmen übersprungen werden (siehe Tabelle unten).



WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®-SYSTEM

CAGE CLAMP®

WAGO Reihenklemmen mit Steckverbinder X-COM®-SYSTEM
Frontverdrahtung

			Seite
	Basisklemmen 0,08 … 4 mm²	Serie 769	358
	Basisklemmen; mit 3-fach-Querbrückung 0,08 … 4 mm²	Serie 769	368
	**Trennbasisklemmen; mit 2-fach-Querbrückung** 0,08 … 4 mm²	Serie 769	370
	Dioden- und LED-Basisklemmen 0,08 … 4 mm²	Serie 769	372
	Basisklemmen für steckbaren Baustein 0,08 … 4 mm²	Serie 769	380
	Doppelstock-Basisklemmen 0,08 … 2,5 (4 „f“) mm²	Serie 870	388
	Stiftleisten; mit CAGE CLAMP®-Anschluss 0,08 … 4 mm²	Serie 769	398
	Stiftleisten; mit Einlötstiften 0,08 … 4 mm²	Serie 769	402
	**Federleisten; mit und ohne seitliche(n) Verriegelungsklinken** 0,08 … 4 mm²	Serie 769	408
	Federleisten zum Selbstkonfektionieren 0,08 … 4 mm²	Serie 769	412
	Vorkonfektionierte Federleisten 0,08 … 4 mm²	Serie 769	414
	Zugentlastungsgehäuse	Serie 769	416

6

Synthese aus Reihenklemmen und Steckverbindern X-COM®-SYSTEM

Das X-COM®-SYSTEM hat seinen Einsatzschwerpunkt im Schaltanlagen- und Steuerungsbau.

Mit den **Nenndaten (U_N 500 V, I_N 16/32 A, Nennquerschnitt 4 mm²)** lassen sich auch schwere Steckverbinder in der Leistungsverdrahtung ersetzen, wo es in erster Linie auf elektrische Kompatibilität nicht aber auf eine hohe Schutzart ankommt.
Steckverbindersysteme bieten durch die Möglichkeit der Vorkonfektionierung folgende Vorteile für den Anwender:

- Bei der Herstellung: Vorkonfektionierte Teil-/Funktionsgruppen sind vor der Montage prüfbar.
- Bei der Montage: Vor Ort sind Zeit und Platz oft begrenzt. Abhilfe schaffen vorkonfektionierte, steckbare Kabelbäume. Fehlsteckgeschützte Systeme sind auch von Nichtfachleuten zu montieren.
- Im Service-Fall: Baugruppen lassen sich sehr schnell und fehlerfrei austauschen.

Das X-COM®-SYSTEM besteht aus speziellen Reihenklemmen als Basisklemmen, aus Stift- und Federleisten für unterschiedliche Montagearten und aus Stiftleisten mit Einlötstiften. Das Teilungsmaß beträgt generell 5 mm.

Berührungs- und Fehlsteckschutz
Basisklemmen, Federleisten und Stiftleisten sind berührungsgeschützt, sodass das X-COM®-SYSTEM **auch im getrennten Zustand vollständigen Berührungsschutz** garantiert. Das macht Überlegungen und Planungen hinsichtlich des Energieflusses einfacher.
Zusätzlich ist das gesamte System **100 % fehlsteckgeschützt** und eine Kodierung ohne Polzahlverlust verhindert sicher Fehlsteckungen von Stift und Federleisten gleicher Polzahl.

Basisklemmen
Die Basisklemmen gibt es als Durchgangsklemmen, Doppelstockklemmen und als Schutzleiterklemmen mit automatischer Kontaktierung zur Tragschiene.
Funktionsbasisklemmen sind als Trenn-, Dioden- oder LED-Klemmen ausgeführt. Zur Nutzung aller Funktionen steckbarer Elektronikbausteine mit einem breiten Spektrum von Relais, Optokopplern, Wandlern etc. gibt es Basisklemmen mit einem zusätzlichen Steckplatz.
Je nach Klemmentyp sind die Basisklemmen mit ein bis drei Brückerpfaden für das Durchschleifen von Signalen mit isolierten Steckbrückern ausgestattet.

Einsatzbereiche

- Geräteanschluss an das X-COM®-SYSTEM für:
- Frequenzumrichter
- Thyristorsteller
- Sanftanlaufgeräte
- Motoren
- Phasenfilter
- Leistungsbaugruppen
- Netzteile
- Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
- „Tür-Schrank"-Verdrahtung
- Steckbarer Hochstrom-Durchführungsanschluss
- Fliegende Verbindung



Federleisten
Gegenstücke der Basisklemmen sind modular aufgebaute 1- bis 15-polige 1-Leiter- und 2-Leiter-Federleisten in gerader und abgewinkelter Ausführung. Letztere bieten zusammen mit den Doppelstockklemmen eine hohe Packungsdichte, bei gleichzeitig geringer Bauhöhe. Ein Brückerschacht ermöglicht eine einfache Potentialvervielfachung.
Das ist z. B. besonders für das Durchschleifen von Versorgungssträngen zur Aufrechterhaltung der Versorgung nachgeschalteter Baugruppen bei gezogenen Federleisten interessant.

1-polige Federleisten
Eine Besonderheit stellen die 1-poligen Federleisten dar. Durch die Belastbarkeit mit dem vollen Nennstrom der Klemmen sind verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten gegeben:
- als Prüfadapter,
- als Anschlussstecker für Motortestläufe,
- für Rangieraufgaben aller Art,
- zur Erstellung mehrpoliger Prototypen,
- zur Gestaltung einer Phasenvorwahl für 230V-Verbaucher im Drehstromnetz ohne Eingriff in die Verdrahtung
  oder
- für die einpolige Spannungsversorgung in Nutzfahrzeugen und Campingmobilen. Dort liegt das Bezugspotential aller elektrischen Komponenten auf dem Chassis.

Stiftleisten
Ergänzende Stiftleisten mit Rastfüßen, mit Befestigungsflanschen oder ohne Montageelemente erlauben die Befestigung auf Montageflächen, den Einsatz für Durchführungsanwendungen oder als fliegende Verbindung. Zugentlastungen werden als Zubehör angeboten.
Stiftleisten mit Einlötstiften beziehen Baugruppen auf Leiterplatten in die Systemverdrahtung ein. Ein schneller Austausch ohne Verdrahtungsfehler ist gewährleistet.

Schutzgrad
gesteckt: IP20
ungesteckt: IP20
Temperaturbereich
-35 … +100 °C

Basisklemmen und Federleisten X-COM®-SYSTEM
Serie 769
Systembeschreibung und Handhabung

Einzelne Basisklemmen auf die Tragschiene aufschnappen und anschließend zusammenrasten.

Verband mit Betätigungswerkzeug öffnen, Klemme seitlich verschieben und über Demontageschlitz lösen.



Basisklemme: Leiter anschließen/lösen mit Betätigungswerkzeug, Klinge (3,5 x 0,5) mm.

Kodierung einer Federleiste – Kodiernase(n) mittels Schneidwerkzeug entfernen. Die 1. und letzte Rastkodiernase nicht entfernen oder zusätzlich Verriegelungsklinke verwenden.



Kodierstift orientiert in die Basisklemmen einrasten. Kodierstift aus der Basisklemme lösen.





Brücken mit Quer- bzw. Schachtelbrückern
Brücker immer bis zum Anschlag hinunterdrücken.



Schachtelbrücker in den Basisklemmen



Schachtelbrücker in 2-Leiter-Federleiste und Querbrücker in Basisklemmen

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.



CAGE CLAMP®-Anschluss
Federleiste: Leiter anschließen/lösen.
Auch seitliche Betätigung ist möglich.
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.



Prüfen mit Prüfsteckern Ø 2 mm oder Ø 2,3 mm



Verriegelungsklinke einrasten/lösen.



Hinweis: Steckverbinder dürfen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/getrennt werden!



Im äußeren Klemmenbereich mit Verriegelungsklinke gesicherte Federleiste

Herausziehen einer Federleiste am zugentlasteten Leiterbündel



Brücken von Basisklemmen mit steckbaren Leitungsbrücken oder Querbrücken, auch über die Zwischenplatte hinweg



Brücken mit Reduzierbrücken von querschnittsgroßen (max. 10 mm²) „Einspeiseklemmen" auf Basisklemmen

Brücken von 1-Leiter-Federleiste mit Mini-Querbrücken

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Basisklemmen, Federleisten und Stiftleisten X-COM®-SYSTEM
Serie 769
Programmübersicht

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme
1-Leiter-Federleiste; gerade*
* Auch abgewinkelte 1-Leiter-Federleiste möglich!

1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme
2-Leiter-Federleiste; grün-gelb

2-Pin-Basisklemme; mit Schirmleiterschiene
2-Leiter-Federleiste
1-Leiter-Federleiste; gerade*
* Auch abgewinkelte 1-Leiter-Federleiste möglich!



4-Pin-Basisklemme
2-Leiter-Federleiste
1-Leiter-Federleiste; gerade



4-Pin-PE-Basisklemme
1-Leiter-Federleiste; gerade
2-Leiter-Federleiste



2-Leiter/2-Pin-Basisklemme; mit Schirmleiterschiene
2-Leiter-Federleiste
1-Leiter-Federleiste; gerade



1-Leiter/1-Pin-Trennbasisklemme
1-Leiter-Federleiste; gerade*
* Auch abgewinkelte 1-Leiter-Federleiste möglich!



2-Pin-Diodenbasisklemme
1-Leiter-Federleiste; gerade*
* Auch abgewinkelte 1-Leiter-Federleiste möglich!



2-Pin-LED-Basisklemme
1-Leiter-Federleiste; gerade*
* Auch abgewinkelte 1-Leiter-Federleiste möglich!



2-Pin-Trennbasisklemme; mit 2-fach-Querbrückung
1-Leiter-Federleiste; gerade*
* Auch abgewinkelte 1-Leiter-Federleiste möglich!



1-Leiter/1-Pin-Diodenbasisklemme; mit 2-fach-Querbrückung
2-Leiter-Federleiste



2-Pin-LED-Basisklemme; mit 2-fach-Querbrückung
2-Leiter-Federleiste
1-Leiter-Federleiste; gerade



1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; mit 3-fach-Querbrückung
1-Leiter-Federleiste; gerade*
* Auch abgewinkelte 1-Leiter-Federleiste möglich!

Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
1-Leiter-Federleiste; gerade



Stiftleiste; mit geraden Einlötstiften und 1-Leiter-Federleiste (hier am Beispiel eines Relaisbausteins)



1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; mit 2-fach-Querbrückung
1-Leiter-Federleiste; gerade*
Sicherungsstecker; 6 mm breit (jede 2. Klemme)
* Auch abgewinkelte 1-Leiter-Federleiste möglich!



Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Rastfüßen
1-Leiter-Federleiste; gerade



Stiftleiste und 1-Leiter-Federleiste; mit seitlichen Verriegelungsklinken



2-Pin-Basisklemmenblock; mit 2-fach-Querbrückung und Trennplatte
1-Leiter-Federleiste; gerade*
Relaisstecker; 25 mm breit
* Auch abgewinkelte 1-Leiter-Federleiste möglich!



Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Befestigungsflanschen
1-Leiter-Federleiste; gerade



Stiftleiste; mit Durchführungsflanschen
1-Leiter-Federleiste
2-Leiter-Federleiste

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme
1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt*
* Auch gerade 1-Leiter-Federleiste möglich!



Kabeleinführung in den Schaltschrank
Die Kabel werden mit angeschlossenen Federleisten in den Schaltschrank geführt und direkt auf die Basisklemmen gesteckt.

Kabeleinführung im unteren Bereich des Schaltschrankes
Separate Zugentlastung, abgedichtet mit Moosgummilippen an verschiebbaren Bodenblechen, für Schutzart IP54 (z. B. Fa. Rittal)

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme X-COM®-SYSTEM
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
250 V/4 kV/3 = Nennspannung mit Schirmleiterschiene
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurve Seite 417 und auf Anfrage

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Prüfzubehör, ab Seite 343
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com





1-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-176	100
blau	769-176/000-006	100
orange	769-176/000-012	100

1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	769-237	100

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; mit Schirmleiterschiene

grau	769-231 ❶	50

Zubehör; artikelspezifisch

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb | 280-415 | 100 (25)

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange | 769-308 | 100 (25)
grau | 769-307 | 100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß | 769-470 | 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau | 769-471 | 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau | 769-472 | 200 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange | 769-435 | 100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau | 280-402 | 200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau | 280-409 | 100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau | 280-418 | 100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau | 280-419 | 100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot | 210-136 | 50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb | 210-137 | 50

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau | 280-404 | 100 (25)

Pin-Abdeckung; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB

grau | 769-438 | 100 (25)
orange | 769-439 | 100 (25)

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau | 769-101 | 200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau | 769-101/022-000 | 200

2-Leiter-Federleiste

grau | 769-121 | 100

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt | 248-501 | 5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau | 249-116 | 100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau | 249-117 | 50 (25)

1-Leiter/1-Pin-Basisklemmen und 1-/2-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten

1-Leiter-Federleiste
Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…



Basisklemme

2-Leiter-Federleiste
Basisklemmen sind nur mit Querbrückern und Doppelteilungsquerbrückern der Serie 280 brückbar.



PE-Basisklemme



Basisklemme; mit Schirmleiterschiene

2-Pin-Basisklemme X-COM®-SYSTEM
Serie 769

Technische Daten	
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	

Technische Daten
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
250 V/4 kV/3 = Nennspannung mit Schirmleiterschiene
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurve und auf Anfrage

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 348
Prüfzubehör, ab Seite 343
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com





2-Pin-Basisklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-156	100

2-Pin-PE-Basisklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	769-227	100

2-Pin-Basisklemme; mit Schirmleiterschiene

grau	769-221 ❶	50

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-306	100 (25)
grau	769-305	100 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-419	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Pin-Abdeckung; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB

grau	769-438	100 (25)
orange	769-439	100 (25)

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau	769-101/022-000	200

2-Leiter-Federleiste

grau	769-121	100

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

2-Pin-Basisklemmen und 1-/2-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten

1-Leiter-Federleisten
Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…



Basisklemme

1-Leiter-Federleiste und 2-Leiter-Federleiste
Basisklemmen sind nur mit Querbrückern und Doppelteilungsquerbrückern der Serie 280 brückbar.



Basisklemme; mit Schirmleiterschiene

2-Leiter-Federleiste und 1-Leiter-Federleiste
Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar.



PE-Basisklemme

CAGE CLAMP®

2-Leiter/2-Pin-Basisklemme X-COM®-SYSTEM
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
250 V/4 kV/3 = Nennspannung mit Schirmleiterschiene
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurve Seite 418 und auf Anfrage

Hinweis: 1-Leiter-Federleisten, abgewinkelt sind nicht einsetzbar.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Prüfzubehör, ab Seite 342
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com





2-Leiter/2-Pin-Basisklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-171	50
blau	769-171/000-006	50

2-Leiter/2-Pin-PE-Basisklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	769-217	50

2-Leiter/2-Pin-Basisklemme; mit Schirmleiterschiene

grau	769-211 ❶	50

Zubehör; artikelspezifisch

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-304	100 (25)
grau	769-303	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-419	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Pin-Abdeckung; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB

grau	769-438	100 (25)
orange	769-439	100 (25)

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

2-Leiter-Federleiste

grau	769-121	100

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

6

CAGE CLAMP®

2-Leiter/2-Pin-Basisklemmen und 1-/2-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten



1-Leiter-Federleiste
Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…



2 x 1-Leiter-Federleisten
Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…



2-Leiter-Federleiste
Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…





1-Leiter-Federleiste und 2-Leiter-Federleiste
Basisklemmen sind nur mit Querbrückern und Doppelteilungsquerbrückern der Serie 280 brückbar.



PE-Basisklemme
Basisklemme; mit Schirmleiterschiene

4-Pin-Basisklemme X-COM®-SYSTEM
Serie 769

Technische Daten	
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	

Technische Daten
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
250 V/4 kV/3 = Nennspannung mit Schirmleiterschiene
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurve Seite 418 und auf Anfrage

Hinweis: 1-Leiter-Federleisten, abgewinkelt sind nicht einsetzbar.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 348
Prüfzubehör, ab Seite 343
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com





4-Pin-Basisklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-151	50

4-Pin-PE-Basisklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	769-207	50

4-Pin-Basisklemme; mit Schirmleiterschiene

grau	769-201 ❶	50

6

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-302	100 (25)
grau	769-301	100 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-419	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Pin-Abdeckung; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB

grau	769-438	100 (25)
orange	769-439	100 (25)

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

2-Leiter-Federleiste

grau	769-121	100

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

4-Pin-Basisklemmen und 1-/2-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten

4 x 1-Leiter-Federleisten
Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…

2 x 2-Leiter-Federleisten
Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…



2 x 1-Leiter-Federleisten links, 1 x 2-Leiter-Federleiste rechts, auch umgekehrt möglich – Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…

1-Leiter und 2-Leiter-Federleisten links, 2-Leiter-Federleiste rechts, auch umgekehrt möglich – Basisklemmen sind nur mit Querbrückern und Doppelteilungsquerbrückern der Serie 280 brückbar.



Basisklemme; mit Schirmleiterschiene

2-Leiter/1-Pin-Basisklemme X-COM®-SYSTEM
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Prüfzubehör, ab Seite 342
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com





2-Leiter/1-Pin-Basisklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-251	50
blau	769-251/000-006	50

1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	769-257	50

Zubehör; artikelspezifisch

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-321	100 (25)
grau	769-320	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-419	100 (25)

B-Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	249-106	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Pin-Abdeckung; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB

grau	769-438	100 (25)
orange	769-439	100 (25)

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau	769-101/022-000	200

2-Leiter-Federleiste

grau	769-121	100

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

CAGE CLAMP®

2-Leiter/1-Pin-Basisklemmen und 1-/2-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten



Pin-Abdeckung (769-438) mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB



1-Leiter-Federleiste
Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…



Basisklemme



PE-Basisklemme

6

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme X-COM®-SYSTEM; mit 3-fach-Querbrückung
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; mit 3-fach-Querbrückung		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-214	50

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-316	100 (25)
grau	769-315	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Pin-Abdeckung; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB

grau	769-438	100 (25)
orange	769-439	100 (25)

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau	769-101/022-000	200

2-Leiter-Federleiste

grau	769-121	100

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)



CAGE CLAMP®

1-Leiter/1-Pin-Basisklemmen und 1-/2-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten





1-Leiter/1-Pin-Basisklemmen; mit 3-fach-Querbrückung
Durch die 3-fach-Querbrückung ergeben sich bis zu 6 Schachtelbrückungsmöglichkeiten.



Basisklemme



Basisklemme

Applikationsbeispiele:
Vervielfachung von Drehstromkreisen L1-L2-L3-N-PE
mit steckbaren Abgängen, z. B. für Motoren, Frequenzumrichter, Netzteile
Versorgungsspannungsstützpunkt für Gleichspannungen,
z. B. ±15 V, 0 V, +5 V, +12 V, +24 V
Variable Übergabemodule

1-Leiter/1-Pin- und 2-Pin-Trennbasisklemme X-COM®-SYSTEM
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 16 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



1-Leiter/1-Pin-Trennbasisklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-232	50

1-Leiter/1-Pin-Trennbasisklemme; mit Schirmleiterschiene		
grau	769-233 ❶	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-308	100 (25)
grau	769-307	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Einschaltsperre; für Trennstöpsel der Trennklemmen der Serien 280/281 und 769

rot	709-170	200 (25)

Technische Daten	
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 16 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	



2-Pin-Trennbasisklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-222	50

2-Pin-Trennbasisklemme; mit Schirmleiterschiene		
grau	769-223 ❶	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-306	100 (25)
grau	769-305	100 (25)

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau	769-101/022-000	200

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
250 V/4 kV/3 = Nennspannung mit Schirmleiterschiene
(siehe Kapitel 14)

❷ 16 A, obere Grenztemperatur 85 °C, Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

CAGE CLAMP®

1-Leiter/1-Pin- und 2-Pin-Trennbasisklemme X-COM®-SYSTEM; mit 2-fach-Querbrückung
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 16 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



1-Leiter/1-Pin-Trennbasisklemme; mit 2-fach-Querbrückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-212	50

1-Leiter/1-Pin-Trennbasisklemme; mit Schirmleiterschiene; mit 2-fach-Querbrückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-213 ❶	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-312	100 (25)
grau	769-311	100 (25)

Trennwand; überstehend; 1,1 mm dick

orange	769-314	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Technische Daten	
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 16 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	



2-Pin-Trennbasisklemme; mit 2-fach-Querbrückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-202	50

2-Pin-Trennbasisklemme; mit Schirmleiterschiene; mit 2-fach-Querbrückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-203 ❶	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-310	100 (25)
grau	769-309	100 (25)

Trennwand; überstehend; 1,1 mm dick

orange	769-313	100 (25)

Einschaltsperre; für Trennstöpsel der Trennklemmen der Serien 280/281 und 769

rot	709-170	200 (25)

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
250 V/4 kV/3 = Nennspannung mit Schirmleiterschiene
(siehe Kapitel 14)

❷ 16 A, obere Grenztemperatur 85 °C, Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Prüfzubehör, ab Seite 344
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-418	100 (25)

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau	769-101/022-000	200

2-Leiter-Federleiste

grau	769-121	100

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

6

CAGE CLAMP®

1-Leiter/1-Pin- und 2-Pin-Diodenbasisklemme X-COM®-SYSTEM
4 mm²; Serie 769

Technische Daten

0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



769-238/281-411 769-238/281-410



1-Leiter/1-Pin-Diodenbasisklemme

	Bestellnr.	VPE
○ Anode rechts	**769-238/281-411**	100
○ Anode links	**769-238/281-410**	100

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

	orange	**769-308**	100 (25)
	grau	**769-307**	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

	weiß	**769-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

	lichtgrau	**769-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

	dunkelgrau	**769-472**	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

	gelb	**280-415**	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

	rot	**210-136**	50

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

	orange	**769-435**	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

	gelb	**210-137**	50

Technische Daten

U_N 250 V; U_{RM} 1000 V
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch



769-228/281-411 769-228/281-410



2-Pin-Diodenbasisklemme

	Bestellnr.	VPE
○ Anode rechts	**769-228/281-411**	100
○ Anode links	**769-228/281-410**	100

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

	orange	**769-306**	100 (25)
	grau	**769-305**	100 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

	orange	**769-435**	100 (25)

1-Leiter-Federleiste; gerade

	grau	**769-101**	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

	grau	769-101/022-000	200

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

	unbedruckt	**248-501**	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

	gelb	**248-501/000-002**	5
	rot	248-501/000-005	5
	blau	248-501/000-006	5
	grau	248-501/000-007	5
	orange	248-501/000-012	5
	hellgrün	248-501/000-017	5
	grün	248-501/000-023	5
	violett	248-501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

	grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

	grau	**249-117**	50 (25)

CAGE CLAMP®

1-Leiter/1-Pin- und 2-Pin-Diodenbasisklemme X-COM®-SYSTEM; mit 2-fach-Querbrückung
4 mm²; Serie 769

Technische Daten

0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



769-218/281-411 769-218/281-410



1-Leiter/1-Pin-Diodenbasisklemme; mit 2-fach-Querbrückung

	Bestellnr.	VPE
◯ Anode rechts	769-218/281-411	50
◯ Anode links	769-218/281-410	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

	orange	769-312	100 (25)
	grau	769-311	100 (25)

Trennwand; überstehend; 1,1 mm dick

	orange	769-314	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

	weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

	lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

	dunkelgrau	769-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

	gelb	280-415	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

	rot	210-136	50

Technische Daten

U_N 250 V; U_{RM} 1000 V
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch



769-208/281-411 769-208/281-410



2-Pin-Diodenbasisklemme; mit 2-fach-Querbrückung

	Bestellnr.	VPE
◯ Anode rechts	769-208/281-411	50
◯ Anode links	769-208/281-410	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

	orange	769-310	100 (25)
	grau	769-309	100 (25)

Trennwand; überstehend; 1,1 mm dick

	orange	769-313	100 (25)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Prüfzubehör, ab Seite 344
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

	orange	769-435	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

	grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

	grau	280-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

	von 1 auf 2	780-452	100 (25)
	von 1 auf 3	780-453	100 (25)
	von 1 auf 4	780-454	100 (25)
	von 1 auf 5	780-455	50 (25)
	von 1 auf 6	780-456	50 (25)
	von 1 auf 7	780-457	50 (25)
	von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

	L = 60 mm	249-125	100 (10)
	L = 110 mm	249-126	100 (10)
	L = 250 mm	249-127	100 (10)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

	grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

	grau	280-419	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

	gelb	210-137	50

1-Leiter-Federleiste; gerade

	grau	769-101	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

	grau	769-101/022-000	200

2-Leiter-Federleiste

	grau	769-121	100

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

	unbedruckt	248-501	5

6

CAGE CLAMP®

1-Leiter/1-Pin- und 2-Pin-LED-Basisklemme X-COM®-SYSTEM
4 mm²; Serie 769

Technische Daten

0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



769-239/281-413 769-239/281-434



1-Leiter/1-Pin-LED-Basisklemme

	Bestellnr.	VPE
○ Anode rechts	**769-239/281-413**	100
○ Anode links	**769-239/281-434**	100

Technische Daten

DC 24 V
I_F 0,025 A max.
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch



769-229/281-413 769-229/281-434



2-Pin-LED-Basisklemme

	Bestellnr.	VPE
○ Anode rechts	**769-229/281-413**	100
○ Anode links	**769-229/281-434**	100

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	**769-308**	100 (25)
grau	**769-307**	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	**769-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	**769-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	**769-472**	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	**280-415**	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	**210-136**	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	**769-306**	100 (25)
grau	**769-305**	100 (25)

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	**769-435**	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	**210-137**	50

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	**769-101**	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau	769-101/022-000	200

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	**248-501**	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	**248-501/000-002**	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	**249-117**	50 (25)

CAGE CLAMP®

1-Leiter/1-Pin- und 2-Pin-LED-Basisklemme X-COM®-SYSTEM; mit 2-fach-Querbrückung
4 mm²; Serie 769

Technische Daten

0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



769-219/281-434 769-219/281-413



1-Leiter/1-Pin-LED-Basisklemme; mit 2-fach-Querbrückung

	Bestellnr.	VPE
◯ Anode links	769-219/281-434	50
◯ Anode rechts	769-219/281-413	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-312	100 (25)
grau	769-311	100 (25)

Trennwand; überstehend; 1,1 mm dick

orange	769-314	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Technische Daten

DC 24 V
I_F 0,025 A max.
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch



769-209/281-434 769-209/281-413



2-Pin-LED-Basisklemme; mit 2-fach-Querbrückung

	Bestellnr.	VPE
◯ Anode links	769-209/281-434	50
◯ Anode rechts	769-209/281-413	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-310	100 (25)
grau	769-309	100 (25)

Trennwand; überstehend; 1,1 mm dick

orange	769-313	100 (25)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Prüfzubehör, ab Seite 344
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-419	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau	769-101/022-000	200

2-Leiter-Federleiste

grau	769-121	100

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

6

1-Leiter/1-Pin- und 2-Pin-Basisklemmen und 1-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten

1-Leiter-Federleiste
Trennbasisklemmen sind nicht brückbar.

1-Leiter-Federleiste
Trennbasisklemmen sind nicht brückbar.

1-Leiter-Federleiste
Diodenbasisklemmen sind nicht brückbar.



Trennbasisklemme; mit Schirmleiterschiene

1-Leiter-Federleiste
LED-Basisklemmen sind nicht brückbar.



LED-Basisklemme

CAGE CLAMP®

1-Leiter/1-Pin und 2-Pin-Basisklemmen; mit 2-fach-Querbrückung und 1-/2-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM

Kombinationsmöglichkeiten



1-Leiter-Federleiste
Trennbasisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…



2-Leiter-Federleiste
Trennbasisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar.



2-Leiter-Federleiste
Diodenbasisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…



Trennbasisklemme; mit Schirmleiterschiene



2-Leiter-Federleiste und 1-Leiter-Federleiste auch umgekehrt möglich
LED-Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…



LED-Basisklemme

1-Leiter/1-Leiter-Trennbasisklemme X-COM®-SYSTEM; mit 2-fach-Querbrückung
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
250 V/4 kV/3 = Nennspannung mit Schirmleiterschiene
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Prüfzubehör, ab Seite 344
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

1-Leiter/1-Leiter-Trennbasisklemme; mit 2-fach-Querbrückung

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-242	50

1-Leiter/1-Leiter-Trennbasisklemme; mit Schirmleiterschiene

grau	769-243 ❶	50

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-318	100 (25)
grau	769-317	100 (25)

Trennplatte; überstehend; 1,1 mm dick

orange	769-319	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-418	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit

grau	280-419	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²

grau	280-404	100 (25)

Einschaltsperre; für Trennstöpsel der Trennklemmen der Serien 280/281 und 769

rot	709-170	200 (25)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

CAGE CLAMP®

1-Leiter/1-Leiter-Trennbasisklemmen X-COM®-SYSTEM; mit 2-fach-Querbrückung
Kombinationsmöglichkeiten



Basisklemmen sind mit Brückersystemen der Serien 280 und 780 brückbar, prüfbar mit Prüfadapter 280-4…



Trennbasisklemme

CAGE CLAMP®

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme und Basisklemmenblock X-COM®-SYSTEM; für steckbaren Baustein (Sicherungen, Relais, Optokoppler usw.)

4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 16 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



1-Leiter/1-Pin-Basisklemme; mit 2-fach-Querbrückung; grau		
	Bestellnr.	VPE
2-polig	769-181	50

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 16 A ❷	300 V, 20 A
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



1-Leiter/1-Pin-Basisklemmenblock; mit 2-fach-Querbrückung; mit orangefarbener Trennplatte; grau		
	Bestellnr.	VPE
4-polig; 11,1 mm breit	769-182/769-314	10
6-polig; 16,1 mm breit	769-183/769-314	5
8-polig; 21,1 mm breit	769-184/769-314	5
10-polig; 26,1 mm breit	769-185/769-314	5

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ 16 A, obere Grenztemperatur 85 °C, Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Prüfzubehör, ab Seite 344
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick			
orange	769-312	100 (25)	
grau	769-311	100 (25)	

Trennwand; überstehend; 1,1 mm dick			
orange	769-314	100 (25)	

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang			
weiß	769-470	200 (25)	

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang			
lichtgrau	769-471	200 (25)	

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang			
dunkelgrau	769-472	200 (25)	

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen			
gelb	280-415	100 (25)	

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten			
orange	769-435	100 (25)	

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
grau	280-402	200 (25)	

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
grau	280-409	100 (25)	

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A			
von 1 auf 2	780-452	100 (25)	
von 1 auf 3	780-453	100 (25)	
von 1 auf 4	780-454	100 (25)	
von 1 auf 5	780-455	50 (25)	
von 1 auf 6	780-456	50 (25)	
von 1 auf 7	780-457	50 (25)	
von 1 auf 8	780-458	50 (25)	

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A			
L = 60 mm	249-125	100 (10)	
L = 110 mm	249-126	100 (10)	
L = 250 mm	249-127	100 (10)	

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit			
grau	280-418	100 (25)	

Blindmodul; anreihbar; 5 mm breit			
grau	280-419	100 (25)	

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V			
rot	210-136	50	

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V			
gelb	210-137	50	

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²			
grau	280-404	100 (25)	

1-Leiter-Federleiste; gerade			
grau	769-101	200	

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm			
unbedruckt	248-501	5	

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm		
gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit			
grau	249-116	100 (25)	

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit			
grau	249-117	50 (25)	

CAGE CLAMP®

1-Leiter-Federleisten und Steckerauswahl X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten



Basisklemme



Steckerauswahl



Steckerauswahl

6

2-Pin-Basisklemme und Basisklemmenblock X-COM®-SYSTEM; für steckbaren Baustein (Sicherungen, Relais, Optokoppler usw.)

Serie 769

Technische Daten	
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 16 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	

Technische Daten	
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 16 A ❷	300 V, 20 A

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ 16 A, obere Grenztemperatur 85 °C, Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 348
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com





2-Pin-Basisklemme; mit 2-fach-Querbrückung; grau

	Bestellnr.	VPE
2-polig	**769-161**	50

2-Pin-Basisklemmenblock; mit 2-fach-Querbrückung; mit orangefarbener Trennplatte; grau

	Bestellnr.	VPE
4-polig; 11,1 mm breit	**769-162/769-313**	10
6-polig; 16,1 mm breit	**769-163/769-313**	5
8-polig; 21,1 mm breit	**769-164/769-313**	5
10-polig; 26,1 mm breit	**769-165/769-313**	5

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	**769-310**	100 (25)
grau	**769-309**	100 (25)

Trennwand; überstehend; 1,1 mm dick

orange	**769-313**	100 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	**769-435**	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	**280-402**	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	**280-409**	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	**780-452**	100 (25)
von 1 auf 3	**780-453**	100 (25)
von 1 auf 4	**780-454**	100 (25)
von 1 auf 5	**780-455**	50 (25)
von 1 auf 6	**780-456**	50 (25)
von 1 auf 7	**780-457**	50 (25)
von 1 auf 8	**780-458**	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	**249-125**	100 (10)
L = 110 mm	**249-126**	100 (10)
L = 250 mm	**249-127**	100 (10)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	**210-137**	50

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	**769-101**	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau	769-101/022-000	200

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	**248-501**	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	**248-501/000-002**	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	**249-117**	50 (25)

1-Leiter-Federleisten und Steckerauswahl X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten



Beim Einsatz der 6 mm breiten Sicherungsstecker sind nur 1-polige Federleisten verwendbar. Das Brücken ist nur mit Querbrückern der Serie 280 und Leitungsbrückern möglich.



Basisklemme
Weitere Abmessungen siehe Basisklemme (769-151)!

2-Pin-Basisklemmenblock; mit orangefarbener Trennplatte



Basisklemme



Steckerauswahl



Steckerauswahl

CAGE CLAMP®

1-Leiter/1-Leiter-Basisklemme und Basisklemmenblock X-COM®-SYSTEM; für steckbaren Baustein (Sicherungen, Relais, Optokoppler usw.)

4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 16 A ❷	300 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 16 A ❷	300 V, 20 A
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ 16 A, obere Grenztemperatur 85 °C, Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brücker, ab Seite 348
Prüfzubehör, ab Seite 344
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com





1-Leiter/1-Leiter-Basisklemme; mit 2-fach-Querbrückung; grau

	Bestellnr.	VPE
2-polig	769-191	50

1-Leiter/1-Leiter-Basisklemmenblock; mit 2-fach-Querbrückung; mit orangefarbener Trennplatte; grau

	Bestellnr.	VPE
4-polig; 11,1 mm breit	769-192/769-319	10
6-polig; 16,1 mm breit	769-193/769-319	5
8-polig; 21,1 mm breit	769-194/769-319	5
10-polig; 26,1 mm breit	769-195/769-319	5

Zubehör; Serie 769

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick

orange	769-318	100 (25)
grau	769-317	100 (25)

Trennwand; überstehend; 1,1 mm dick

orange	769-319	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-409	100 (25)

Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A

von 1 auf 2	780-452	100 (25)
von 1 auf 3	780-453	100 (25)
von 1 auf 4	780-454	100 (25)
von 1 auf 5	780-455	50 (25)
von 1 auf 6	780-456	50 (25)
von 1 auf 7	780-457	50 (25)
von 1 auf 8	780-458	50 (25)

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; Leitungsquerschnitt 0,75 mm²; I_N 9 A

L = 60 mm	249-125	100 (10)
L = 110 mm	249-126	100 (10)
L = 250 mm	249-127	100 (10)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	6

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Steckerauswahl
Kombinationsmöglichkeiten



Basisklemme



Basisklemme



1-Leiter/1-Leiter-Basisklemme; mit 2-fach-Querbrückung



Basisklemme



Steckerauswahl



Steckerauswahl

Sicherungsstecker, Diodenstecker und LED-Stecker

Sicherungsstecker; mit eingelöteter Miniatursicherung; 5 mm breit; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.



	Bestellnr.	VPE
250 mA FF	280-850	100
500 mA FF	280-852	100
1 A FF	280-854	100
2 A FF	280-856	100

Diodenbaustein; mit Diode 1N4007; 5 mm breit



	Bestellnr.	VPE
grau	280-801/281-411	100

LED-Baustein; mit roter LED; 5 mm breit; I_N 5,6 mA; I_F 25 mA; grau



	Bestellnr.	VPE
DC 24 V	280-801/281-413	100
DC 48 V	280-801/281-414	100

Sicherungsstecker; mit eingelöteter Miniatursicherung; zusätzlich mit Leuchtanzeige; LED rot; DC 15 … 30 V; 5 mm breit; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 5 … 20 mA



250 mA FF	280-850/281-413	100
500 mA FF	280-852/281-413	100
1 A FF	280-854/281-413	100
2 A FF	280-856/281-413	100

Diodenbaustein; mit Freilaufdiode 1N4007; LED rot; 5 mm breit; grau



DC 24 V	280-801/281-420	100
DC 48 V	280-801/281-421	100

LED-Baustein; mit roter LED; 5 mm breit; I_N 5,6 mA; I_F 25 mA; grau



AC/DC 24 V	280-801/281-415	100
AC/DC 48 V	280-801/281-416	100

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; 6 mm breit
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bestimmt.



	281-511	50

Glimmlampen-Baustein; 5 mm breit; I_N 0,5 mA; grau



AC/DC 120 V	280-801/281-418	100
AC/DC 230 V	280-801/281-417	100

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit Öffnung für eine LED (für Selbsteinbau); 6 mm breit; grau
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt.



	281-512	50

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit LED-Leuchtanzeige; AC/DC 24 V; 6 mm breit
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: LED 5 … 20 mA



	281-512/281-501	50

Sicherungsstecker mit Lasche; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm und 5 x 25 mm; mit Glimmlampe AC/DC 120 V; 6 mm breit
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung und Defektanzeige bestimmt. Reststrom bei defekter Sicherung: Glimmlampe < 0,4 mA



	281-512/281-418	50
	281-512/281-417	50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme X-COM®-SYSTEM
2,5 (4 „f“) mm²; Serie 870

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
L/L	870-101	50
N/L	870-102	50
L/N	870-103	50

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe blau		
N/N	870-104	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	870-501	Seite 432

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
PE/N	870-117	50
PE/L	870-127	50



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
L	870-108	50

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau		
N	870-109	50



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Schutzleiterklemme; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb		
	Bestellnr.	VPE
PE	870-107	50

❶ Max. Isolierungsdurchmesser: 4,4 mm

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	870-119	100 (25)
grau	870-118	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	870-402	200 (25)
3-fach	870-403	200 (25)
4-fach	870-404	100 (25)
5-fach	870-405	100 (25)
6-fach	870-406	100 (25)
7-fach	870-407	100 (25)
8-fach	870-408	100 (25)
9-fach	870-409	100 (25)
10-fach	870-410	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

von 1 auf 3	870-433	200 (25)
von 1 auf 4	870-434	200 (25)
von 1 auf 5	870-435	100 (25)
von 1 auf 6	870-436	100 (25)
von 1 auf 7	870-437	100 (25)
von 1 auf 8	870-438	100 (25)
von 1 auf 9	870-439	100 (25)
von 1 auf 10	870-440	50 (25)

Pin-Abdeckung; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB

grau	769-438	100 (25)
orange	769-439	100 (25)

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau	769-101/022-000	200

6

CAGE CLAMP®

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemmen und 1-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten

Brücken mit Kammbrückern von Doppelstock-Durchgangsklemme (870-501) zu 1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme (870-101)



1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt
Doppelstock-Basisklemmen sind mit Kammbrückern der Serie 870 brückbar.



Basisklemme



Basisklemme

6

CAGE CLAMP®

2-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme X-COM®-SYSTEM
2,5 (4 „f“) mm²; Serie 870

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	





2-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	870-1131	40

4-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 4-Leiter/2-Pin-Schutzleiterklemme; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE/N	870-1137	40

4-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 2-Leiter/2-Pin-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

L	870-1138	40

❶ Max. Isolierungsdurchmesser: 4,4 mm

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	870-1149	100 (25)
grau	870-1148	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	870-402	200 (25)
3-fach	870-403	200 (25)
4-fach	870-404	100 (25)
5-fach	870-405	100 (25)
6-fach	870-406	100 (25)
7-fach	870-407	100 (25)
8-fach	870-408	100 (25)
9-fach	870-409	100 (25)
10-fach	870-410	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

von 1 auf 3	870-433	200 (25)
von 1 auf 4	870-434	200 (25)
von 1 auf 5	870-435	100 (25)
von 1 auf 6	870-436	100 (25)
von 1 auf 7	870-437	100 (25)
von 1 auf 8	870-438	100 (25)
von 1 auf 9	870-439	100 (25)
von 1 auf 10	870-440	50 (25)

Pin-Abdeckung; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB

grau	769-438	100 (25)
orange	769-439	100 (25)

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau	769-101/022-000	200

6

2-Pin/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme X-COM®-SYSTEM
Serie 870

Technische Daten

500 V/6 kV/3 ❶

I_N 16 A

Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch



2-Pin/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
◯ L/L	870-151	50

Technische Daten

Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch



4-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 4-Pin-Schutzleiterklemme; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
◐ PE	870-157	50



4-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 4-Pin-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
◯ L	870-158	50

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	870-169	100 (25)
grau	870-168	100 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	870-402	200 (25)
3-fach	870-403	200 (25)
4-fach	870-404	100 (25)
5-fach	870-405	100 (25)
6-fach	870-406	100 (25)
7-fach	870-407	100 (25)
8-fach	870-408	100 (25)
9-fach	870-409	100 (25)
10-fach	870-410	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

von 1 auf 3	870-433	200 (25)
von 1 auf 4	870-434	200 (25)
von 1 auf 5	870-435	100 (25)
von 1 auf 6	870-436	100 (25)
von 1 auf 7	870-437	100 (25)
von 1 auf 8	870-438	100 (25)
von 1 auf 9	870-439	100 (25)
von 1 auf 10	870-440	50 (25)

Pin-Abdeckung; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB

grau	769-438	100 (25)
orange	769-439	100 (25)

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt

grau	769-101/022-000	200

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

6

2-Pin/2-Pin-Doppelstock-Basisklemmen und 1-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten

1-Leiter-Federleiste; gerade
Doppelstock-Basisklemmen sind mit Kammbrückern der Serie 870 brückbar.
Achtung: 2-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar!



Basisklemme



1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt
Doppelstock-Basisklemmen sind mit Kammbrückern der Serie 870 brückbar.



Basisklemme

CAGE CLAMP®

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme X-COM®-SYSTEM
2,5 (4 „f“) mm²; Serie 870

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	
I_N 16 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	870-131	40

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



4-Leiter/4-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 4-Leiter/4-Pin-Schutzleiterklemme; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	870-137	40



4-Leiter/4-Pin-Doppelstock-Basisklemme; 4-Leiter/4-Pin-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	870-138	40

❶ Max. Isolierungsdurchmesser: 4,4 mm

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Hinweis: 2-Leiter-Federleisten und 1-Leiter-Federleisten, abgewinkelt, sind nicht einsetzbar.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	870-149	100 (25)
grau	870-148	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	870-402	200 (25)
3-fach	870-403	200 (25)
4-fach	870-404	100 (25)
5-fach	870-405	100 (25)
6-fach	870-406	100 (25)
7-fach	870-407	100 (25)
8-fach	870-408	100 (25)
9-fach	870-409	100 (25)
10-fach	870-410	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

von 1 auf 3	870-433	200 (25)
von 1 auf 4	870-434	200 (25)
von 1 auf 5	870-435	100 (25)
von 1 auf 6	870-436	100 (25)
von 1 auf 7	870-437	100 (25)
von 1 auf 8	870-438	100 (25)
von 1 auf 9	870-439	100 (25)
von 1 auf 10	870-440	50 (25)

Pin-Abdeckung; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB

grau	769-438	100 (25)
orange	769-439	100 (25)

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-101	200

CAGE CLAMP®

2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemmen und 1-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Kombinationsmöglichkeiten



1-Leiter-Federleiste; gerade
Doppelstock-Basisklemmen sind mit Kammbrückern der Serie 870 brückbar.
Achtung: Federleisten in der oberen Ebene sind entgegengesetzt zu konfektionieren.
2-Leiter-Federleisten und abgewinkelte 1-Leiter-Federleisten sind nicht einsetzbar.



Basisklemme

Stiftleisten und Federleisten X-COM®-SYSTEM
Serie 769
Systembeschreibung und Handhabung

Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
1-Leiter-Federleiste; gerade



Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Rastfüßen
1-Leiter-Federleiste; gerade



Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Befestigungsflanschen
1-Leiter-Federleiste; gerade

Stitleiste; mit Snap-In-Flanschen (769-604/005-000) in den Blechausschnitt stecken.

Zum Demontieren die Laschen mit einem Betätigungswerkzeug aus der Rastposition lösen und bewegliche Elemente zusammendrücken.

Seitliche Laschen zum Fixieren der Stiftleiste anlegen und einrasten.

Betätigungswerkzeug
Leiter anschließen – seitliche Verdrahtung am Beispiel einer Federleiste
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.

Betätigungswerkzeug
Leiter mittels Betätigungswerkzeug (hier am Beispiel einer Stiftleiste) anschließen.



Betätigungsdrücker
Leiter anschließen – seitliche Verdrahtung am Beispiel einer Federleiste



Zugentlastungsplatten sind einrastbar in Stift- und Federleisten.



Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss mit Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem

Federleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss mit Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.

Kodierung einer Federleiste – Kodiernase(n) mittels Schneidwerkzeug entfernen. Die 1. und letzte Rastkodiernase nicht entfernen oder zusätzlich Verriegelungsklinke verwenden.



Verriegelungsklinke einrasten/lösen.

Brücken von 1-Leiter-Federleiste mit Mini-Querbrückern



Hinweis: Steckverbinder dürfen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch nicht spannungsführend oder unter Last gesteckt/getrennt werden!



Stiftleiste und 1-Leiter-Federleiste; mit seitlichen Verriegelungsklinken



Stiftleiste; mit Einlötstiften für Leiterplatten



Steckbarer Leiterplattenanschluss
Schaltschrank: interne Steckverbindung zu einem Relaisbaustein



Stiftleiste; mit geraden Einlötstiften und 1-Leiter-Federleiste (hier am Beispiel eines Relaisbausteins)



Stiftleiste; mit Einlötstiften
Integration von Leiterplatten-Baugruppen in die Systemverdrahtung

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Stiftleiste X-COM®-SYSTEM; mit CAGE CLAMP®-Anschluss; Rastermaß 5 mm
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Abmessungen in mm



B = A + 3,6 mm
A = Polzahl x Rastermaß

Abmessungen in mm



B = A + 3,6 mm
A = Polzahl x Rastermaß

Abmessungen in mm



C = A + 15,4 mm
B = A + 3,6 mm
A = Polzahl x Rastermaß

Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss; für fliegende Verbindungen; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-602	100
3	769-603	100
4	769-604	100
5	769-605	50
6	769-606	50
7	769-607	25
8	769-608	25
9	769-609	25
10	769-610	25
11	769-611	25
12	769-612	25
13	769-613	25
14	769-614	15
15	769-615	10

Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm; mit Montageadapter (209-137) auch für Tragschiene 35; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-602/001-000	100
3	769-603/001-000	100
4	769-604/001-000	50
5	769-605/001-000	50
6	769-606/001-000	50
7	769-607/001-000	25
8	769-608/001-000	25
9	769-609/001-000	25
10	769-610/001-000	25
11	769-611/001-000	25
12	769-612/001-000	25
13	769-613/001-000	15
14	769-614/001-000	15
15	769-615/001-000	20

Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Befestigungsflanschen; für Schraub- o. ä. Befestigungsarten; für vertikale oder horizontale Befestigung; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-602/002-000	100
3	769-603/002-000	50
4	769-604/002-000	50
5	769-605/002-000	50
6	769-606/002-000	50
7	769-607/002-000	25
8	769-608/002-000	25
9	769-609/002-000	25
10	769-610/002-000	25
11	769-611/002-000	25
12	769-612/002-000	25
13	769-613/002-000	15
14	769-614/002-000	10
15	769-615/002-000	20

Zubehör; artikelspezifisch

Zugentlastungsplatte; grau

2- … 3-polig	769-411	100 (25)
4- … 5-polig	769-412	100 (25)
6- … 9-polig	769-413	100 (25)
10- … 15-polig	769-414	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Montageadapter; für Tragschiene 35; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit

grau	209-137	25

Zubehör; artikelspezifisch

Befestigungsschraube M2,5 x 16; und Sechskantmutter M2,5

	769-499	100 (25)

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Abmessungen in mm



L3 = L + 13,5 mm
L2 = L + 7 mm
L1 = L + 2,4 mm
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6,2 mm

Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Durchführungsflanschen; für Schraub- o. ä. Befestigungsarten; für vertikale oder horizontale Befestigung; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-602/004-000	100
3	769-603/004-000	50
4	769-604/004-000	25
5	769-605/004-000	25
6	769-606/004-000	25
7	769-607/004-000	25
8	769-608/004-000	25
9	769-609/004-000	25
10	769-610/004-000	25
11	769-611/004-000	25
12	769-612/004-000	15
13	769-613/004-000	15
14	769-614/004-000	10
15	769-615/004-000	10

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurve Seite 419 und auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Stiftleisten

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-102	100

1-Leiter-Federleiste; mit seitlichen Verriegelungsklinken

grau	769-102/021-000	50

2-Leiter-Federleiste

grau	769-122	50

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Betätigungswerkzeug; für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss

210-490	1

Betätigungsdrücker; lose; für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss

769-434	2000 (100)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss
1-Leiter-Federleiste; gerade



Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss mit Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem

6

CAGE CLAMP®

Stiftleiste X-COM®-SYSTEM; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen; Rastermaß 5 mm

4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Abmessungen in mm



F = A + 8,1 mm
E = A + 4,9 mm
D = A + 21,3 mm
A = Polzahl x Rastermaß

Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen; für fliegende Verbindungen; grau		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-602/005-000	50
3	769-603/005-000	25
4	769-604/005-000	25
5	769-605/005-000	25
6	769-606/005-000	25
7	769-607/005-000	25
8	769-608/005-000	20
9	769-609/005-000	20
10	769-610/005-000	20
11	769-611/005-000	15
12	769-612/005-000	15
13	769-613/005-000	15
14	769-614/005-000	10
15	769-615/005-000	10

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Stiftleisten

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-102	100

1-Leiter-Federleiste; mit seitlichen Verriegelungsklinken

grau	769-102/021-000	50

2-Leiter-Federleiste

grau	769-122	50

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Betätigungswerkzeug; für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss

210-490	1

Betätigungsdrücker; lose; für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss

769-434	2000 (100)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5



L12 = Polzahl x Rastermaß + 6,8 mm
L4 = Polzahl x Rastermaß + 1,7 mm
L7 = L4 + 9,4 mm

Blechausschnitt
Stiftleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss (769-6xx/005-000) und Snap-In-Flanschen

Stitleiste; mit Snap-In-Flanschen (769-604/005-000) in den Blechausschnitt stecken.

Zum Demontieren die Laschen mit einem Betätigungswerkzeug aus der Rastposition lösen und bewegliche Elemente zusammendrücken.

Seitliche Laschen zum Fixieren der Stiftleiste anlegen und einrasten.

CAGE CLAMP®

Stiftleiste X-COM®-SYSTEM; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen; Rastermaß 5 mm

4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



L12 = Polzahl x Rastermaß + 10,2 mm

Blechausschnitt (für Federleisten ohne Verriegelung)
Stiftleiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss
(769-6xx/006-000) und Snap-In-Flanschen

Abmessungen in mm



C = A + 14,3 mm
B = A + 9,3 mm
A = Polzahl x Rastermaß

Stitleiste mit Snap-In-Flanschen (769-605/006-000) in den Blechausschnitt stecken.

Snap-In-Flansch fixieren.

Zum Lösen Betätigungswerkzeug (Klinge 2,5 mm) in den Löseschlitz einführen.



Mit der Hand in Richtung Stiftleistenmitte drücken. Dann Snap-In-Flansch vom Blech abziehen.

Stiftleiste; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und Snap-In-Flanschen; für fliegende Verbindungen; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-602/006-000	50
3	769-603/006-000	25
4	769-604/006-000	25
5	769-605/006-000	25
6	769-606/006-000	25
7	769-607/006-000	25
8	769-608/006-000	20
9	769-609/006-000	20
10	769-610/006-000	20
11	769-611/006-000	15
12	769-612/006-000	15
13	769-613/006-000	15
14	769-614/006-000	10
15	769-615/006-000	10

Stiftleiste X-COM®-SYSTEM; mit Einlötstiften; Rastermaß 5 mm
Serie 769

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
500 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
500 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	

❶ 250 V / 500 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurve Seite 420 und auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Abmessungen in mm



L1 = L + 2,4 mm
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6,2 mm

Abmessungen in mm



L1 = L + 2,4 mm
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6,2 mm



L6 = L4 + 2,6 mm
L4 = Polzahl x Rastermaß + 1,7 mm

Blechausschnitt
Stiftleiste; mit Einlötstiften



Stiftleiste; mit abgewinkelten Einlötstiften

Stiftleiste; mit geraden Einlötstiften; 1 x 1 mm; Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte; grau		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-632	200
3	769-633	100
4	769-634	50
5	769-635	50
6	769-636	50
7	769-637	50
8	769-638	25
9	769-639	25
10	769-640	25
11	769-641	25
12	769-642	25
13	769-643	25
14	769-644	25
15	769-645	25

Stiftleiste; mit abgewinkelten Einlötstiften; 1 x 1 mm; Steckrichtung parallel zur Leiterplatte; grau		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-662	200
3	769-663	100
4	769-664	50
5	769-665	50
6	769-666	50
7	769-667	50
8	769-668	25
9	769-669	25
10	769-670	25
11	769-671	25
12	769-672	25
13	769-673	25
14	769-674	25
15	769-675	25

Stiftleiste; mit voreilendem Kontakt; mit geraden Einlötstiften; 1 x 1 mm; Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte; grau		
2	769-632/000-036	200
3	769-633/000-036	100
4	769-634/000-036	50
5	769-635/000-036	50

Zubehör; für Stiftleisten

1-Leiter-Federleiste; gerade			
	grau	769-102	100

1-Leiter-Federleiste; mit seitlichen Verriegelungsklinken			
	grau	769-102/021-000	50

Stiftleiste X-COM®-SYSTEM; mit Einlötstiften und Befestigungsflanschen; Rastermaß 5 mm
Serie 769

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
500 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
500 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	

❶ 250 V / 500 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurve Seite 420 und auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



L6 = L4 + 2,6 mm
L5 = L4 + 6,6 mm
L4 = Polzahl x Rastermaß + 1,7 mm

Blechausschnitt
Stiftleiste; mit Einlötstiften und Befestigungsflanschen

Abmessungen in mm



L1 = L + 2,4 mm, L2 = L + 7 mm, L3 = L + 13,5 mm
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6,2 mm

Abmessungen in mm



L1 = L + 2,4 mm, L2 = L + 7 mm, L3 = L + 13,5 mm
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6,2 mm

Stiftleiste; mit voreilendem Kontakt, mit geraden Einlötstiften und Befestigungsflanschen

Stiftleiste; mit geraden Einlötstiften und Befestigungsflanschen; 1 x 1 mm; Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-632/003-000	200
3	769-633/003-000	100
4	769-634/003-000	50
5	769-635/003-000	50
6	769-636/003-000	25
7	769-637/003-000	25
8	769-638/003-000	25
9	769-639/003-000	25
10	769-640/003-000	25
11	769-641/003-000	25
12	769-642/003-000	25
13	769-643/003-000	15
14	769-644/003-000	15
15	769-645/003-000	15

Stiftleiste; mit abgewinkelten Einlötstiften und Befestigungsflanschen; 1 x 1 mm; Steckrichtung parallel zur Leiterplatte; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-662/003-000	100
3	769-663/003-000	100
4	769-664/003-000	50
5	769-665/003-000	50
6	769-666/003-000	50
7	769-667/003-000	25
8	769-668/003-000	25
9	769-669/003-000	25
10	769-670/003-000	25
11	769-671/003-000	25
12	769-672/003-000	25
13	769-673/003-000	15
14	769-674/003-000	15
15	769-675/003-000	15



Stiftleiste mit Befestigungsflanschen
1-Leiter-Federleiste mit hinten angerasteter Verriegelungsklinke

Stiftleiste; mit voreilendem Kontakt; mit geraden Einlötstiften und Befestigungsflanschen; 1 x 1 mm; Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte; grau

2	769-632/003-036	200
3	769-633/003-036	100
4	769-634/003-036	50
5	769-635/003-036	50
6	769-636/003-036	25



Stiftleiste und 1-Leiter-Federleiste mit seitlichen Verriegelungsklinken

Zubehör; für Stiftleisten

1-Leiter-Federleiste; gerade			
	grau	769-102	100

1-Leiter-Federleiste; mit seitlichen Verriegelungsklinken			
	grau	769-102/021-000	50

Stiftleiste X-COM®-SYSTEM; mit Einlötstiften und Durchführungsflanschen; Rastermaß 5 mm
Serie 769

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
500 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	

Technische Daten	
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch	
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
500 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	

❶ 250 V / 500 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurve Seite 420 und auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Abmessungen in mm



L1 = L + 2,4 mm, L2 = L + 7 mm, L3 = L + 13,5 mm
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6,2 mm

Abmessungen in mm



L1 = L + 2,4 mm, L2 = L + 7 mm, L3 = L + 13,5 mm
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6,2 mm



Stiftleiste; mit Durchführungsflanschen
1-Leiter-Federleiste
2-Leiter-Federleiste



Stiftleiste und 1-Leiter-Federleiste mit seitlichen Verriegelungsklinken

Stiftleiste; mit geraden Einlötstiften und Durchführungsflanschen; 1 x 1 mm; Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-632/004-000	200
3	769-633/004-000	50
4	769-634/004-000	50
5	769-635/004-000	50
6	769-636/004-000	50
7	769-637/004-000	25
8	769-638/004-000	25
9	769-639/004-000	25
10	769-640/004-000	25
11	769-641/004-000	25
12	769-642/004-000	25
13	769-643/004-000	15
14	769-644/004-000	15
15	769-645/004-000	15

Stiftleiste; mit abgewinkelten Einlötstiften und Durchführungsflanschen; 1 x 1 mm; Steckrichtung parallel zur Leiterplatte; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-662/004-000	200
3	769-663/004-000	100
4	769-664/004-000	50
5	769-665/004-000	50
6	769-666/004-000	50
7	769-667/004-000	50
8	769-668/004-000	25
9	769-669/004-000	25
10	769-670/004-000	25
11	769-671/004-000	25
12	769-672/004-000	25
13	769-673/004-000	25
14	769-674/004-000	15
15	769-675/004-000	15

Zubehör; für Stiftleisten

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau	769-102	100

1-Leiter-Federleiste; mit seitlichen Verriegelungsklinken

grau	769-102/021-000	50

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange	769-435	100 (25)

Stiftleisten X-COM®-SYSTEM; mit Einlötstiften mit 1-/2-Leiter-Federleisten
Kombinationsmöglichkeiten



Stiftleiste; mit geraden Einlötstiften



* Maxmaß bei Verwendung von 1-Leiter-Federleisten

Stiftleiste; mit abgewinkelten Einlötstiften



* Maxmaß bei Verwendung von 2-Leiter-Federleisten

Stiftleiste; mit abgewinkelten Einlötstiften



Stiftleiste; mit Befestigungsflanschen
1-Leiter-Federleiste; mit hinten angerasteter Verriegelungsklinke



Stiftleiste; mit Befestigungsflanschen
1-Leiter-Federleiste; mit seitlichen Verriegelungsklinken



Stiftleiste; mit Durchführungsflanschen
1-Leiter-Federleiste
2-Leiter-Federleiste

6

Blechausschnitte für Stiftleisten mit Durchführungsflanschen und Verriegelungsklinken

Federleiste mit **hinten** angerasteten Verriegelungsklinken



Ausnehmungen für
2-polige Verriegelungsklinken
(Federleisten 2- bis 15-polig)



Anordnung der Verriegelungsklinken außen . . .





. . . innen



Ausnehmungen für
1-polige Verriegelungsklinken

Federleiste **ohne** Verriegelungsklinken



Federleiste mit **seitlichen** Verriegelungsklinken



L 4 =Polzahl x Rastermaß + 1,7 mm
L 5 = L4 + 6,6 mm
L 7 = L4 + 9,4 mm
L 8 = Polzahl VK x Rastermaß - 0,3 mm
L 9 = L8 + 11,6 mm
L10 = Polzahl VK x Rastermaß + 0,6 mm
L11= L10 + 5,4 mm
Polzahl VK: Anzahl der Pole vor den Polen mit eingerasteter Verriegelungsklinke
VK = Verriegelungsklinke

Stiftleiste X-COM®-SYSTEM; mit Einlötstiften und Nietbefestigungsflanschen; Rastermaß 5 mm
Serie 769

Technische Daten
Rastermaß 5 mm / 0.197 inch
250 V/4 kV/3 ❶
500 V/4 kV/3 ❶
I_N 32 A ❷

❶ 250 V / 500 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Montage mit Blindnieten Ø 3 mm

Abmessungen in mm



L1 = L + 2,4 mm, L2 = L + 7 mm, L3 = L + 13,5 mm
L = (Polzahl - 1) x Rastermaß + 6,2 mm

Stiftleiste; mit geraden Einlötstiften und Nietbefestigungsflanschen; 1 x 1 mm; Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-632/007-000	200
3	769-633/007-000	50
4	769-634/007-000	50
5	769-635/007-000	50
6	769-636/007-000	50
7	769-637/007-000	25
8	769-638/007-000	25
9	769-639/007-000	25
10	769-640/007-000	25
11	769-641/007-000	25
12	769-642/007-000	25
13	769-643/007-000	15
14	769-644/007-000	15
15	769-645/007-000	15

Zubehör; für Stiftleisten

1-Leiter-Federleiste; gerade

grau 769-102 100

1-Leiter-Federleiste; mit seitlichen Verriegelungsklinken

grau 769-102/021-000 50

Kodierstift; zur Kodierung der Federleisten

orange 769-435 100 (25)

CAGE CLAMP®

1-Leiter-Federleiste X-COM®-SYSTEM
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Abmessungen in mm



L = Polzahl x Modulbreite

1-Leiter-Federleiste; gerade; zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten; kodierbar; brückbar mit Mini-Querbrückern; grau		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
1	769-101	200
2	769-102	100
3	769-103	50
4	769-104	50
5	769-105	50
6	769-106	25
7	769-107	25
8	769-108	25
9	769-109	25
10	769-110	25
11	769-111	20
12	769-112	20
13	769-113	10
14	769-114	10
15	769-115	10

1-Leiter-Federleiste; gerade; zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten; kodierbar; brückbar mit Mini-Querbrückern		
1 blau	769-101/000-006	200
1 orange	769-101/000-012	200
1 grün-gelb	769-101/000-016	200

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurve ab Seite 417 und auf Anfrage

Zusatz-Bestellnr.
blau …/000-006
grün-gelb …/000-016

Anrastbares Zugentlastungsgehäuse, siehe Seite 416

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Mini-Querbrücker; isoliert; I_N 24 A

grau	769-402	100 (25)

Brückerabdeckung; für 1-Leiter-Federleisten; für 5 Pole

grau	769-436	100 (25)

Betätigungsdrücker; lose; für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss

	769-434	2000 (100)

Verriegelungsklinke; für 1-polige Federleisten

grau	769-428	100 (25)
orange	769-429	100 (25)

Verriegelungsklinke; ab 2-polige Federleisten

grau	769-431	100 (25)
orange	769-430	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

1-polig	769-410	100 (25)
2- … 3-polig	769-411	100 (25)
4- … 5-polig	769-412	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

6- … 9-polig	769-413	100 (25)
10- … 15-polig	769-414	100 (25)

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Anrastbares Zugentlastungsgehäuse; bestehend aus Zugentlastungsunterteil und -oberteil

5-polig	769-1605	25

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

1-polige Federleiste
z. B.
- Zur Phasenvorwahl im Drehstromnetz
- Als Prüfstecker mit Nennstromfähigkeit
- Vereinfachung des Konstruktionsaufwands, insbesondere bei Erweiterungen



Brückerabdeckung für 1-Leiter-Federleisten

CAGE CLAMP®

1-Leiter-Federleiste X-COM®-SYSTEM; mit seitlichen Verriegelungsklinken
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Abmessungen in mm



L = (Polzahl x Modulbreite) + 1 mm

1-Leiter-Federleiste; mit seitlichen Verriegelungsklinken; nur bei Stiftleisten einsetzbar; kodierbar; brückbar mit Mini-Querbrückern; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-102/021-000	200
3	769-103/021-000	50
4	769-104/021-000	50
5	769-105/021-000	50
6	769-106/021-000	50
7	769-107/021-000	25
8	769-108/021-000	25
9	769-109/021-000	25
10	769-110/021-000	25
11	769-111/021-000	25
12	769-112/021-000	25
13	769-113/021-000	15
14	769-114/021-000	15
15	769-115/021-000	15

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurve ab Seite 417 und auf Anfrage

Zusatz-Bestellnr.
blau …/000-006
grün-gelb …/000-016

Anrastbares Zugentlastungsgehäuse, siehe Seite 416

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Mini-Querbrücker; isoliert; I_N 24 A

grau	769-402	100 (25)

Brückerabdeckung; für 1-Leiter-Federleisten; für 5 Pole

grau	769-436	100 (25)

Betätigungsdrücker; lose; für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss

	769-434	2000 (100)

Zugentlastungsplatte; grau

2- … 3-polig	769-411	100 (25)
4- … 5-polig	769-412	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

6- … 9-polig	769-413	100 (25)
10- … 15-polig	769-414	100 (25)

Anrastbares Zugentlastungsgehäuse; bestehend aus Zugentlastungsunterteil und -oberteil

5-polig	769-1605	25

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5



Stiftleiste; mit Befestigungsflanschen
1-Leiter-Federleiste mit seitlichen Verriegelungsklinken



Stiftleiste und 1-Leiter-Federleiste mit seitlichen Verriegelungsklinken

6

2-Leiter-Federleiste X-COM®-SYSTEM
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Abmessungen in mm



L = Polzahl x Modulbreite

2-Leiter-Federleiste; zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten; kodierbar; brückbar mit Quer- und Schachtelbrückern; grau		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
1	769-121	100
2	769-122	50
3	769-123	25
4	769-124	25
5	769-125	20
6	769-126	10
7	769-127	10
8	769-128	10
9	769-129	10
10	769-130	10
11	769-131	5
12	769-132	5
13	769-133	5
14	769-134	5
15	769-135	5

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Zusatz-Bestellnr.
blau .../000-006
grün-gelb .../000-016

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Brücker, ab Seite 348

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e" (0,14 mm² „f"); 5 Stück/Strang			
	weiß	769-470	200 (25)
Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang			
	lichtgrau	769-471	200 (25)
Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang			
	dunkelgrau	769-472	200 (25)
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen			
	gelb	280-415	100 (25)
Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	grau	280-402	200 (25)
Schachtelbrücker; isoliert; Teilung 5 mm; I_N 24 A			
	von 1 auf 2	780-452	100 (25)
	von 1 auf 3	780-453	100 (25)
	von 1 auf 4	780-454	100 (25)
	von 1 auf 5	780-455	50 (25)
	von 1 auf 6	780-456	50 (25)
	von 1 auf 7	780-457	50 (25)
	von 1 auf 8	780-458	50 (25)
Verriegelungsklinke; für 1-polige Federleisten			
	grau	769-428	100 (25)
	orange	769-429	100 (25)
Verriegelungsklinke; ab 2-polige Federleisten			
	grau	769-431	100 (25)
	orange	769-430	100 (25)
Zugentlastungsplatte; grau			
	1-polig	769-410	100 (25)
	2- … 3-polig	769-411	100 (25)
	4- … 5-polig	769-412	100 (25)
Zugentlastungsplatte; grau			
	6- … 9-polig	769-413	100 (25)
	10- … 15-polig	769-414	100 (25)

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm			
	unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm			
	gelb	248-501/000-002	5
	rot	248-501/000-005	5
	blau	248-501/000-006	5
	grau	248-501/000-007	5
	orange	248-501/000-012	5
	hellgrün	248-501/000-017	5
	grün	248-501/000-023	5
	violett	248-501/000-024	5

2-Leiter-Federleisten
- Durchschleifen von Signalen von Baugruppe zu Baugruppe (Busstruktur)
- Erhalt einer Leitungsstruktur auch bei abgezogener Komponente (T-Abzweig) z. B. bei Leuchtenverdrahtung
- Erhöhte Zahl von Anschlüssen



Brückungsmöglichkeit der Federleisten:
- Gebrückte Potentiale bleiben im getrennten Zustand gebrückt.
- Brückungsmöglichkeit vor Ort erspart zusätzliche Leitungen.
- Kodierung von Betriebszuständen sowie Autorisierung von Service- und Bedienpersonal per Hardwareschlüssel
- Kurzschlussbrücke für optionale Maschinenfunktion oder Sensoren



Stiftleiste mit Durchführungsflanschen,
1-Leiter-Federleiste,
2-Leiter-Federleiste

CAGE CLAMP®

1-Leiter-Federleiste X-COM®-SYSTEM; abgewinkelt
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A ❷	300 V, 20 A
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Abmessungen in mm



L = Polzahl x Modulbreite

1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt; zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten; kodierbar; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
1	769-101/022-000	200
2	769-102/022-000	100
3	769-103/022-000	50
4	769-104/022-000	50
5	769-105/022-000	50
6	769-106/022-000	25
7	769-107/022-000	25
8	769-108/022-000	25
9	769-109/022-000	25
10	769-110/022-000	25
11	769-111/022-000	20
12	769-112/022-000	20
13	769-113/022-000	10
14	769-114/022-000	10
15	769-115/022-000	10

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Siehe Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Zusatz-Bestellnr.
blau …/000-006
grün-gelb …/000-016

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Betätigungsdrücker; lose; für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss

	769-434	2000 (100)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Zugentlastungsplatte; grau

1-polig	769-410	100 (25)
2- … 3-polig	769-411	100 (25)
4- … 5-polig	769-412	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

6- … 9-polig	769-413	100 (25)
10- … 15-polig	769-414	100 (25)

Anrastbares Zugentlastungsgehäuse; bestehend aus Zugentlastungsunterteil und -oberteil

5-polig	769-1605	25

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5



Reduzierte Bauhöhe durch abgewinkelte Federleisten

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme
1-Leiter-Federleiste, abgewinkelt*
* Auch gerade 1-Leiter-Federleiste möglich!

6

Federleiste zum Selbstkonfektionieren X-COM®-SYSTEM
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 32 A ❷	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 32 A ❷	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 32 A ❷	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

1-Leiter-Endmodul; kodierbar; brückbar mit Mini-Querbrückern

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-503	250
blau	769-503/000-006	250
grün-gelb	769-503/000-016	250

2-Leiter-Endmodul; kodierbar; brückbar mit Quer- und Schachtelbrückern

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-506	250
blau	769-506/000-006	250
grün-gelb	769-506/000-016	250

1-Leiter-Endmodul; abgewinkelt; kodierbar

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-515	250
blau	769-515/000-006	250
grün-gelb	769-515/000-016	250

1-Leiter-Mittelmodul; kodierbar; brückbar mit Mini-Querbrückern

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-502	250
blau	769-502/000-006	250
grün-gelb	769-502/000-016	250

2-Leiter-Mittelmodul; kodierbar; brückbar mit Quer- und Schachtelbrückern

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-505	250
blau	769-505/000-006	250
grün-gelb	769-505/000-016	250

1-Leiter-Mittelmodul; abgewinkelt; kodierbar

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-513	250
blau	769-513/000-006	250
grün-gelb	769-513/000-016	250

1-Leiter-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; kodierbar; brückbar mit Mini-Querbrückern

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-501	250
blau	769-501/000-006	250
grün-gelb	769-501/000-016	250

2-Leiter-Anfangsmodul; mit integrierter Abschlussplatte; kodierbar; brückbar mit Quer- und Schachtelbrückern

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-504	250
blau	769-504/000-006	250
grün-gelb	769-504/000-016	250

1-Leiter-Anfangsmodul; abgewinkelt; mit integrierter Abschlussplatte; kodierbar

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	769-512	250
blau	769-512/000-006	250
grün-gelb	769-512/000-016	250

Zubehör; artikelspezifisch

Mini-Querbrücker; isoliert; I_N 24 A

grau	769-402	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme

grau	280-402	200 (25)

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Betätigungsdrücker; lose; für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss

	769-434	2000 (100)

Verriegelungsklinke; für 1-polige Federleisten

grau	769-428	100 (25)
orange	769-429	100 (25)

Verriegelungsklinke; ab 2-polige Federleisten

grau	769-431	100 (25)
orange	769-430	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Zugentlastungsplatte; grau

1-polig	769-410	100 (25)
2- … 3-polig	769-411	100 (25)
4- … 5-polig	769-412	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

6- … 9-polig	769-413	100 (25)
10- … 15-polig	769-414	100 (25)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Selbstmontage individueller Federleisten
Mit seinem modularen Aufbau der Federleisten des X-COM®-SYSTEMs bietet WAGO die Möglichkeit für das Erstellen von individuellen, häufig wechselnden Polzahlen, z. B. für den Prototypenbau.

Module und Polzahlen
Eine selbst zu erstellende Federleiste X-COM®-SYSTEM besteht aus:
- Einem Anfangsmodul mit integrierter Abschlussplatte
- Bis zu 13 Mittelmodulen (entspricht einer 15-poligen Federleiste = maximale Polzahl)
- Einem Endmodul

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Montage
Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verrastens der einzelnen Module untereinander, ohne Beschädigung der Rastzapfen, ist die Verwendung einer Montagevorrichtung zu empfehlen.


Endmodul


Mittelmodul

Anfangsmodul

6

Beispiel einer 5-poligen 1-Leiter-Federleiste



Vorkonfektionierte 1-Leiter-Federleiste X-COM®-SYSTEM
4 mm²; Serie 769

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 32 A ❷	
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten; kodierbar; brückbar mit Mini-Querbrückern

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	769-103/000-036	25
4	769-104/000-036	25
5	769-105/000-036	20
6	769-106/000-036	10
7	769-107/000-036	10
8	769-108/000-036	10
9	769-109/000-036	10
10	769-110/000-036	10
11	769-111/000-036	5
12	769-112/000-036	5
13	769-113/000-036	5
14	769-114/000-036	5
15	769-115/000-036	5

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 32 A ❷	
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten; kodierbar; brückbar mit Mini-Querbrückern

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	769-103/000-037	25
4	769-104/000-037	25
5	769-105/000-037	20
6	769-106/000-037	10
7	769-107/000-037	10
8	769-108/000-037	10
9	769-109/000-037	10
10	769-110/000-037	10
11	769-111/000-037	5
12	769-112/000-037	5
13	769-113/000-037	5
14	769-114/000-037	5
15	769-115/000-037	5

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 32 A ❷	
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten; kodierbar; brückbar mit Mini-Querbrückern

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	769-103/000-038	25
4	769-104/000-038	25
5	769-105/000-038	20
6	769-106/000-038	10
7	769-107/000-038	10
8	769-108/000-038	10
9	769-109/000-038	10
10	769-110/000-038	10
11	769-111/000-038	5
12	769-112/000-038	5
13	769-113/000-038	5
14	769-114/000-038	5
15	769-115/000-038	5

6

Zubehör; für Federleisten

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e" (0,14 mm² „f"); 5 Stück/Strang

weiß	769-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	769-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	769-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Mini-Querbrücker; isoliert; I_N 24 A

grau	769-402	100 (25)

Brückerabdeckung; für 1-Leiter-Federleisten; für 5 Pole

grau	769-436	100 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Zugentlastungsplatte; grau

2- … 3-polig	769-411	100 (25)
4- … 5-polig	769-412	100 (25)

Zugentlastungsplatte; grau

6- … 9-polig	769-413	100 (25)
10- … 15-polig	769-414	100 (25)

Anrastbares Zugentlastungsgehäuse; bestehend aus Zugentlastungsunterteil und -oberteil

5-polig	769-1605	25

Betätigungsdrücker; lose; für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss

	769-434	2000 (100)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 32 A ❷	
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Strombelastbarkeitskurven auf Anfrage

Anrastbares Zugentlastungsgehäuse, siehe Seite 416

Hinweis:
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

1-Leiter-Federleiste; mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb); zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten; kodierbar; brückbar mit Mini-Querbrückern

Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	769-103/000-039	25
4	769-104/000-039	25
5	769-105/000-039	20
6	769-106/000-039	10
7	769-107/000-039	10
8	769-108/000-039	10
9	769-109/000-039	10
10	769-110/000-039	510
11	769-111/000-039	5
12	769-112/000-039	5
13	769-113/000-039	5
14	769-114/000-039	5
15	769-115/000-039	5

Anrastbares Zugentlastungsgehäuse X-COM®-SYSTEM; für Feder- und Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Serie 769





Abmessungen in mm

Abmessungen der Zugentlastungsgehäuse



Pol-zahl	L1	L2	L3	L4	L5	D
2	71,7	76,7	64,4	10	31,5	5
3	71,7	76,7	64,4	15	31,5	9,7
4	71,7	76,7	64,4	20	31,5	14
5	71,7	76,7	64,4	25	31,5	14
6	71,7	76,7	64,4	30	31,5	15,5
7	77,7	81,7	69,4	35	36,5	15,5
8	86,2	91,2	78,9	40	46	15,5
9	86,2	91,2	78,9	45	46	15,5
10	86,2	91,2	78,9	50	46	15,5
11	86,2	91,2	78,9	55	46	15,5
12	86,2	91,2	78,9	60	46	15,5
13	86,2	91,2	78,9	65	46	15,5
14	86,2	91,2	78,9	70	46	15,5
15	86,2	91,2	78,9	75	46	15,5

❶ 1 Kabelausgang hinten, 2- … 5-pol. nur für Kabelbinder geeignet (z. B. Fa. Hellermann – nicht im WAGO Lieferprogramm enthalten)

❷ 1 Kabelausgang hinten

❸ 2 Kabelausgänge, 1 Verschlusskappe

❹ 3 Kabelausgänge, 2 Verschlusskappen



Anwendung
Anrastbare Zugentlastungsgehäuse für Serie 769



Stiftleiste und 1-Leiter-Federleiste mit seitlichen Verriegelungsklinken



Anrastbares Zugentlastungsgehäuse; bestehend aus Zugentlastungsunterteil und -oberteil; 6-polig und 1-Leiter-Federleiste; abgewinkelt; 6-polig



2- bis 5-polige Zugentlastungsgehäuse besitzen 1 Kabelausgang hinten.
6- bis 9-polige Zugentlastungsgehäuse besitzen 2 Kabelausgänge und 1 Verschlusskappe.
10- bis 16-polige Zugentlastungsgehäuse besitzen 3 Kabelausgänge und 2 Verschlusskappen.

Anrastbares Zugentlastungsgehäuse; bestehend aus Zugentlastungsunterteil und -oberteil; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-1602 ❶	100
3	769-1603 ❶	100
4	769-1604 ❶	100
5	769-1605 ❶	50

Anrastbares Zugentlastungsgehäuse; bestehend aus Zugentlastungsunterteil und -oberteil; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	769-1606 ❷	100
3	769-1607 ❷	100
4	769-1608 ❸	50
5	769-1609 ❸	50
6	769-1610 ❹	50
7	769-1611 ❹	25
8	769-1612 ❹	25
9	769-1613 ❹	25
10	769-1614 ❹	25
11	769-1615 ❹	25

Zubehör; artikelspezifisch

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt 209-501 5

Zubehör; artikelspezifisch

Kabelschelle; für Zugentlastung

ab 6-polig 209-174 25

Befestigungsschraube; für Kabelschelle

ab 6-polig 209-173 50

1-Leiter/1-Pin- und 2-Pin-Basisklemmen und 1-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Strombelastbarkeitskurven



1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, 769-176
Leiterquerschnitt: 4 mm²

1-Leiter-Federleisten, 769-102 bis 769-115
Leiterquerschnitt: 4 mm²
Leiterschleifenlänge: 1 m



2-Pin-Basisklemme, 769-156

1-Leiter-Federleisten, 769-102 bis 769-115
Leiterquerschnitt: 4 mm²
Leiterschleifenlänge: 1 m

2-Leiter/2-Pin- und 4-Pin-Basisklemmen und 1-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Strombelastbarkeitskurven





2-Leiter/2-Pin-Basisklemme, 769-171
Leiterquerschnitt: 4 mm²

1-Leiter-Federleisten, 769-102 bis 769-115
Leiterquerschnitt: 4 mm²
Leiterschleifenlänge: 1 m

6



4-Pin-Basisklemme, 769-151

1-Leiter-Federleisten, 769-102 bis 769-115
Leiterquerschnitt: 4 mm²
Leiterschleifenlänge: 1 m

CAGE CLAMP®

Stiftleisten; mit CAGE CLAMP®-Anschluss und 1-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM
Strombelastbarkeitskurven



Stiftleisten mit
CAGE CLAMP®-Anschluss, 769-602 bis 769-615
Leiterquerschnitt: 4 mm²

1-Leiter-Federleisten, 769-102 bis 769-115
Leiterquerschnitt: 4 mm²
Leiterschleifenlänge: 1 m

6

CAGE CLAMP®

Stiftleisten mit geraden und abgewinkelten Einlötstiften und 1-Leiter-Federleisten X-COM®-SYSTEM

Strombelastbarkeitskurven





Stiftleisten mit
geraden Einlötstiften, 769-632 bis 769-645

1-Leiter-Federleisten, 769-102 bis 769-115
Leiterquerschnitt: 4 mm²
Leiterschleifenlänge: 1 m

6





Stiftleisten mit
abgewinkelten Einlötstiften, 769-662 bis 769-675

1-Leiter-Federleisten, 769-102 bis 769-115
Leiterquerschnitt: 4 mm²
Leiterschleifenlänge: 1 m



WAGO Reihenklemmen Mini
WAGO Reihenklemmen Compact

CAGE CLAMP®

WAGO Reihenklemmen Mini
WAGO Reihenklemmen Compact
Frontverdrahtung

			Seite
	Durchgangs-, Schutzleiter- und Ex-Klemmen für Tragschienen 35 und 15 0,08 … 2,5 mm²	Serie 264	426
	Durchgangs-, Schutzleiter- und Ex-Klemmen für Tragschienen 35 und 15 0,08 … 2,5 (4 „f“) mm²	Serie 870	430
	Mehrstock-Reihenklemmen 0,08 … 2,5 (4 „f“) mm²	Serie 870	432
	Mehrstock-Dioden- und -LED-Klemmen 0,08 … 2,5 (4 „f“) mm²	Serie 870	436
	**Initiatoren- und Aktorenklemmen** 0,08 … 2,5 mm²	Serie 270	443
	Zubehör für Reihenklemmen		441

7

Reihenklemmen Mini; für Tragschienen 35 und 15
Serie 264
Systembeschreibung und Handhabung



Rastnocken verhindern seitenverkehrtes Anreihen.



Klemmenleiste auftrennen und Einzelklemme seitlich verschieben.

Die Klemme von der Tragschiene hebeln.

Brücken mit Einlegebrücke





Brücken mit Einlegebrücke



Uneingeschränkte, optimale Zugänglichkeit in schmalen Klemmkästen

Mischen von 2- und 4-Leiter-Klemmen
Beschriftung mit Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten.

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.



Gruppenbildung durch Zwischenplatten



Trennwand Ex e/Ex i für Mini-Reihenklemmen



Tippkontaktierung, über die Feder des CAGE CLAMP®-Anschlusses, begrenzt den Nennstrom auf maximal 0,5 A und die maximale Prüfspannung auf 48 V; die Prüfstifte sind nicht berührungsgeschützt.

Prüfen über CAGE CLAMP®-Anschluss an der Stromschiene – möglicher Nennstrom 6 A; durch CAGE CLAMP®-Betätigung können einzelne Prüfkontakte geklemmt werden.
Die maximale Prüfspannung beträgt 400 V.

Beschriftung mit T-Beschriftungsstrang (209-290)

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

CAGE CLAMP®

Mini-Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme; für Tragschiene 35
2,5 mm²; Serie 264

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	264-711	100
blau	264-714 ❷	100
orange	264-716	100
lichtgrau	264-125 ❸	100

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-492	100 (25)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 6 mm breit

grau	249-136	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

4-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	264-731	100
blau	264-734 ❷	100
orange	264-736	100
lichtgrau	264-225 ❸	100

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 10 mm breit

grau	249-139	100 (25)

4-Leiter-Mini-Schutzleiterklemme; für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	264-737	100
grün-gelb	264-737/999-950 ❸	100

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 10 mm breit

grau	249-139	100 (25)

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,5 … 2,5 mm² / 20 … 12 AWG*
690 V; 23 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Doppelteilungsbrückungskamm, Seite 347
Prüfsteckermodul, Seite 474
Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem, Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 264

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/T-Beschriftungsstrang

Abschluss- und Zwischenplatte; 4 mm dick

orange	264-369	25
grau	264-368	25
lichtgrau	264-370	25

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 4 mm dick

66 mm	264-367	25

Einlegebrücke; isoliert; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1,5 mm²; I_N 16 A; grau

2-fach	264-402	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Stahltragschiene; gemäß EN 60715; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang

gelocht	210-112	10 (1)
ungelocht	210-113	10

Aluminiumtragschiene; ähnlich EN 60715; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang



ungelocht	210-196	10

7

CAGE CLAMP®

Mini-Durchgangs-/Schutzleiter- und Ex-Klemme; für Tragschiene 15
2,5 mm²; Serie 264

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



32 mm/1.26 in

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; für Tragschiene 15

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	264-701	100
blau	264-704 ❷	100
orange	264-706	100
lichtgrau	264-120 ❸	100

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-492	100 (25)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 6 mm breit

grau	249-136	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



32 mm/1.26 in

4-Leiter-Mini-Durchgangsklemme; für Tragschiene 15

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	264-721	100
blau	264-724 ❷	100
orange	264-726	100
lichtgrau	264-220 ❸	100

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 10 mm breit

grau	249-139	100 (25)

32 mm/1.26 in

4-Leiter-Mini-Schutzleiterklemme; für Tragschiene 15

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	264-727	100
grün-gelb	264-727/999-950 ❸	100

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 10 mm breit

grau	249-139	100 (25)

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,5 … 2,5 mm² / 20 … 12 AWG*
690 V; 23 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Doppelteilungsbrückungskamm, Seite 347
Prüfsteckermodul, Seite 474
Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem, Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 264

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/T-Beschriftungsstrang

Abschluss- und Zwischenplatte; 4 mm dick

orange	264-369	25
grau	264-368	25
lichtgrau	264-370	25

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 4 mm dick

66 mm	264-367	25

Einlegebrücke; isoliert; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1,5 mm²; I_N 16 A; grau

2-fach	264-402	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

1-fach	209-130	1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

gelb	210-137	50

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 15; 6 mm breit

grau	249-101	25

Stahltragschiene; gemäß EN 60715; 15 x 5,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang

gelocht	210-111	10 (1)
ungelocht	210-295	10 (1)

Aluminiumtragschiene; ähnlich EN 60715; 15 x 5,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang

ungelocht	210-296	1

7

Reihenklemmen Compact; für Tragschienen 35 und 15
Serie 870
Systembeschreibung und Handhabung



Aufrasten einer Reihenklemme auf die Tragschiene 35



Demontieren einer Klemme aus dem Verband



Isolierungsstopp in die Leitereinführungsöffnungen der Klemmenleiste einsetzen.

Kammbrücker (höherpolige wechselseitig) bis zum Anschlag hinunterdrücken!
Kammbrücker 1 – 3 – 5 – 7 oder 1 – – 4 – – 7
auf Anfrage

Brücken mit Kammbrückern
2 parallele Brückungsaufnahmen in einer Klemme



Brücken mit Reduzierbrückern von querschnittsgroßen auf querschnittskleine Klemmen



Prüfen
Leiste mit angeschlossenen Leitern kann als Prüfstecker verwendet werden.



Prüfen mit Phasenprüfer, auch mit einpoligem Spannungsprüfer möglich

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten.

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen (0,08 … 4 mm² „f").
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen (0,08 … 4 mm² „f").

Mehrstockklemmen
Doppel- und Dreistockklemmen mit interner Brückung als 4- und 6-Leiter-Klemmen





Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil (280-405)



WMB-Beschriftung in Mini-WSB-Aufnahme
Beschriftungsstreifen; transluzent
Mini-WSB-Beschriftung

50 % Platzeinsparung in Anreihrichtung, bei Doppelstockklemmen



67 % Platzeinsparung in Anreihrichtung, bei Dreistockklemmen

Beschriftungsstreifen (709-196), hier mit darunter sichtbaren Kammbrückern

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Durchgangs-/Schutzleiter-/Ex- und Doppeldurchgangsklemme; für Tragschienen 35 und 15
2,5 (4 „f“) mm²; Serie 870

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme; für Tragschiene 35		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-901	100
blau	870-904 ❸	100
orange	870-902	100
lichtgrau	870-909 ❹	100

3-Leiter-Durchgangsklemme; für Tragschiene 35		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-681	100
blau	870-684 ❸	100
orange	870-682	100

4-Leiter-Durchgangsklemme; für Tragschiene 35		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-831	100
blau	870-834 ❸	100
orange	870-832	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme; für Tragschiene 35 Achtung: Diese Schutzleiterklemme ist nicht mit Kammbrückern brückbar!		
grün-gelb	870-907	100
grün-gelb	870-907/999-950 ❹	100

3-Leiter-Schutzleiterklemme; für Tragschiene 35 Achtung: Diese Schutzleiterklemme ist nicht mit Kammbrückern brückbar!		
grün-gelb	870-687	100

4-Leiter-Schutzleiterklemme; für Tragschiene 35 Achtung: Diese Schutzleiterklemme ist nicht mit Kammbrückern brückbar!		
grün-gelb	870-837	100

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Doppeldurchgang	870-826	Seite 430

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick

orange	870-924	100 (25)
grau	870-923	100 (25)
lichtgrau	870-925	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	870-929	100 (25)
grau	870-928	100 (25)

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick; nur für 2-Leiter-Schutzleiter-Ex-Klemmen

grün-gelb	870-926	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick

90 mm	209-190	50 (25)
120 mm	209-191	50 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	870-934	100 (25)
grau	870-933	100 (25)

Trennwand; überstehend; 1 mm dick

orange	870-947	100 (25)
grau	870-946	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	870-944	100 (25)
grau	870-943	100 (25)

Trennwand; überstehend; 1 mm dick

orange	870-949	100 (25)
grau	870-948	100 (25)

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	870-402	200 (25)
3-fach	870-403	200 (25)
4-fach	870-404	100 (25)
5-fach	870-405	100 (25)
6-fach	870-406	100 (25)
7-fach	870-407	100 (25)
8-fach	870-408	100 (25)
9-fach	870-409	100 (25)
10-fach	870-410	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

von 1 auf 3	870-433	200 (25)
von 1 auf 4	870-434	200 (25)
von 1 auf 5	870-435	100 (25)
von 1 auf 6	870-436	100 (25)
von 1 auf 7	870-437	100 (25)
von 1 auf 8	870-438	100 (25)
von 1 auf 9	870-439	100 (25)
von 1 auf 10	870-440	50 (25)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



❶ Max. Isolierungsdurchmesser: 4,4 mm

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Für Anwendungen Ex e II geeignet
0,2 … 2,5 (4 „f“) mm² / 24 … 12 AWG
440 V; 22 A
(siehe Kapitel 14)
Bei Verwendung von Kammbrückern 1 auf X reduziert sich die max. Bemessungsspannung auf 275 V und der Bemessungsstrom auf 13,5 A.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Steckabgriff, Seite 441
Gruppenschildträger, Seite 435

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Durchgangsklemme; für Tragschiene 15

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-911	100
lichtgrau	870-914 ❸	100
orange	870-912	100
lichtgrau	870-919 ❹	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme; für Tragschiene 15
Achtung: Diese Schutzleiterklemme ist nicht mit Kammbrückern brückbar!

grün-gelb	870-917	100

Doppeldurchgangsklemme; mit integrierter Beschriftungsebene

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-826	100

Achtung: Diese Doppeldurchgangsklemmen sind nicht mit Kammbrückern brückbar!
Doppeldurchgangsklemmen sind Raumsparer.
Bei nur 5mm-Klemmenbreite sind in einem Isoliergehäuse 2 potentialfremde Durchgangsklemmen in einer Ebene untergebracht. Bezogen auf „normale“ Durchgangsklemmen beträgt die Klemmenbreite also nur 2,5 mm, bei nur 27,5mm-Klemmenhöhe ab Oberkante Tragschiene.
„Eingang“ und „Ausgang“ eines Stromkreises liegen auf der gleichen Klemmenseite. Beide Stromkreise können getrennt nach „Eingang“ und „Ausgang“ gekennzeichnet werden.
Technische Daten und Zubehör
siehe www.wago.com

Montage Tragschiene 15
Einzelne Klemmen auf die Tragschiene 15 schnappen und anschließend untereinander zusammenrasten.
Demontage Tragschiene 15
Verband mit dem Betätigungswerkzeug öffnen – anschließend Klemme von der Tragschiene hebeln.

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick

orange	870-924	100 (25)
grau	870-923	100 (25)
lichtgrau	870-925	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	870-929	100 (25)
grau	870-928	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

orange	870-944	100 (25)
grau	870-943	100 (25)

Trennwand; überstehend; 1 mm dick

orange	870-949	100 (25)
grau	870-948	100 (25)



Zur Einhaltung der im Bereich Ex e geforderten Kriech- und Luftstrecken muss zwischen einer Durchgangs- und einer Schutzleiterklemme grundsätzlich eine Abschluss- oder Zwischenplatte gesetzt werden.
Abschlussplatten (870-923, grau und 870-924 orange und 870-925 lichtgrau) sowie Trennwände (870-928 grau und 870-929 orange) sind nicht an 2-Leiter-Schutzleiter-Ex-Klemmen (870-907/999-950) anrastbar.

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-405	100 (25)

Steckabgriffmodul; mit Verdrehschutz; anreihbar; 5 mm breit

grau	870-425	100 (25)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

CAGE CLAMP®

Doppelstockklemme
2,5 (4 „f“) mm²; Serie 870

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
L/L	870-501	50
N/L	870-502	50
L/N	870-503	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe blau		
N/N	870-504 ❸	50

Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe lichtgrau		
L/L	870-961 ❹	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Dioden	870-540/281-410	Seite 436
LED	870-543/281-434	Seite 436



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
L	870-508	50

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau		
N	870-509 ❸	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
PE/N	870-517	50
PE/L	870-527	50

Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe lichtgrau		
PE/L	870-967/999-950 ❸	50



Doppelstockklemme; 4-Leiter-Schutzleiterklemme; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb		
	Bestellnr.	VPE
PE	870-507	50

❶ Max. Isolierungsdurchmesser: 4,4 mm

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Für Anwendungen Ex e II geeignet
0,2 … 2,5 (4 „f“) mm² / 24 … 12 AWG
440 V; 22 A
(siehe Kapitel 14)
Bei Verwendung von Kammbrückern 1 auf X reduziert sich die max. Bemessungsspannung auf 275 V und der Bemessungsstrom auf 13,5 A.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Gruppenschildträger, Seite 435

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick			
	orange	870-519	100 (25)
	grau	870-518	100 (25)

Trennwand Ex e/Ex i; orange; 3 mm dick			
	125,5 mm	209-192	50 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang			
	weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang			
	lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang			
	dunkelgrau	280-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen			
	gelb	280-405	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau			
	2-fach	870-402	200 (25)
	3-fach	870-403	200 (25)
	4-fach	870-404	100 (25)
	5-fach	870-405	100 (25)
	6-fach	870-406	100 (25)
	7-fach	870-407	100 (25)
	8-fach	870-408	100 (25)
	9-fach	870-409	100 (25)
	10-fach	870-410	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau			
	von 1 auf 3	870-433	200 (25)
	von 1 auf 4	870-434	200 (25)
	von 1 auf 5	870-435	100 (25)
	von 1 auf 6	870-436	100 (25)
	von 1 auf 7	870-437	100 (25)
	von 1 auf 8	870-438	100 (25)
	von 1 auf 9	870-439	100 (25)
	von 1 auf 10	870-440	50 (25)

7

3-Leiter-Doppelstockklemme
2,5 (4 „f“) mm²; Serie 870

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



3-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L/L	870-531	50
N/L	870-532	50
L/N	870-533	50

3-Leiter-Doppelstockklemme; Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N/N	870-534 ❸	50



3-Leiter-Doppelstockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
L	870-538	50

3-Leiter-Doppelstockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe blau

	Bestellnr.	VPE
N	870-539 ❸	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



3-Leiter-Doppelstockklemme; Schutzleiter-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau

	Bestellnr.	VPE
PE/N	870-535	50
PE/L	870-536	50



3-Leiter-Doppelstockklemme; 6-Leiter-Schutzleiterklemme; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb

	Bestellnr.	VPE
PE	870-537	50

❶ Max. Isolierungsdurchmesser: 4,4 mm

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Gruppenschildträger, Seite 435

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick

orange	870-574	100 (25)
grau	870-573	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-405	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	870-402	200 (25)
3-fach	870-403	200 (25)
4-fach	870-404	100 (25)
5-fach	870-405	100 (25)
6-fach	870-406	100 (25)
7-fach	870-407	100 (25)
8-fach	870-408	100 (25)
9-fach	870-409	100 (25)
10-fach	870-410	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

von 1 auf 3	870-433	200 (25)
von 1 auf 4	870-434	200 (25)
von 1 auf 5	870-435	100 (25)
von 1 auf 6	870-436	100 (25)
von 1 auf 7	870-437	100 (25)
von 1 auf 8	870-438	100 (25)
von 1 auf 9	870-439	100 (25)
von 1 auf 10	870-440	50 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 7,5 mm breit; 1 m lang

transluzent	709-196	1

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Dreistockklemme
2,5 (4 „f“) mm²; Serie 870

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
L/L/L	870-551	50
L/L/N	870-553	50

Dreistockklemme; Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe lichtgrau		
L/L/L	870-951 ❸	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Dioden	870-590/281-410	Seite 438
LED	870-593/281-434	Seite 438



Dreistockklemme; 6-Leiter-Durchgangsklemme; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
L	870-556	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



Dreistockklemme; Schirmleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau		
	Bestellnr.	VPE
Schirm/N/L	870-558	50
Schirm/L/L	870-559	50

Dreistockklemme; Schutzleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe grau		
PE/N/L	870-567	50
PE/L/L	870-577	50

Dreistockklemme; Schutzleiter-/Durchgangs-/Durchgangsklemme; Gehäusefarbe lichtgrau		
PE/L/L	870-957/999-950 ❸	50



Dreistockklemme; 6-Leiter-Schutzleiterklemme; intern gebrückt; Gehäusefarbe grün-gelb		
	Bestellnr.	VPE
PE	870-557	50

❶ Max. Isolierungsdurchmesser: 4,4 mm

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❹ Für Anwendungen Ex e II geeignet
0,2 … 2,5 (4 „f“) mm² / 24 … 12 AWG
440 V; 22 A
(siehe Kapitel 14)
Bei Verwendung von Kammbrückern 1 auf X reduziert sich die max. Bemessungsspannung auf 275 V und der Bemessungsstrom auf 13,5 A.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Gruppenschildträger, Seite 435

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick			
	orange	870-569	100 (25)
	grau	870-568	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang			
	weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang			
	lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang			
	dunkelgrau	280-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen			
	gelb	280-405	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau			
	2-fach	870-402	200 (25)
	3-fach	870-403	200 (25)
	4-fach	870-404	100 (25)
	5-fach	870-405	100 (25)
	6-fach	870-406	100 (25)
	7-fach	870-407	100 (25)
	8-fach	870-408	100 (25)
	9-fach	870-409	100 (25)
	10-fach	870-410	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau			
	von 1 auf 3	870-433	200 (25)
	von 1 auf 4	870-434	200 (25)
	von 1 auf 5	870-435	100 (25)
	von 1 auf 6	870-436	100 (25)
	von 1 auf 7	870-437	100 (25)
	von 1 auf 8	870-438	100 (25)
	von 1 auf 9	870-439	100 (25)
	von 1 auf 10	870-440	50 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 7,5 mm breit; 1 m lang			
	transluzent	709-196	1

Gruppenschildträger, Beschriftungsstreifen und Kammbrücker

Gruppenbeschriftungsträger; passen in die Brückerschlitze der Stromschienen Modulbreite 5 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**870-184**	50 (25)

Gruppenbeschriftungsträger; passen in die Brückerschlitze der Stromschienen Modulbreite 10 mm		
◯ grau	**870-183**	50 (25)

Gruppenbeschriftungsträger; passen in die Brückerschlitze der Stromschienen Modulbreite 15 mm		
◯ grau	**870-182**	50 (25)



Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 7,5 mm breit; 1 m lang		
Farbe	Bestellnr.	VPE
transluzent	**709-196**	50 (25)

Für die Gruppenbeschriftung stehen nun neben dem Kunststoffbeschriftungsstreifen Gruppenschildträger für WMB-Beschriftungssystem zur Verfügung. Der Schildträger wird im Brückungsschacht montiert, wo er selbst dann noch Platz findet, wenn ein Kammbrücker gesteckt ist. Außer zur Gruppenbeschriftung leistet das Bauteil auch dann gute Dienste, wenn die seitlichen Beschriftungsaufnahmen der Klemme verdeckt sind. Der Schildträger ist in 5 mm, 10 mm und 15 mm Breite erhältlich.

Achtung:
Er passt nicht für PE-Klemmen und Doppeldurchgangsklemmen, da diese keine Brückerschlitze besitzen.

Vorkonfektionierter Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau		
	Bestellnr.	VPE
◯ 1-3-5	**870-405/011-000**	200 (25)
◯ 1-3-5-7	**870-407/011-000**	200 (25)
◯ 1-3-5-7-9	**870-409/011-000**	100 (25)

Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; I_N 18 A		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ lichtgrau	**870-406/020-000**	100 (25)

7

Doppelstock-Diodenklemme und LED-Klemme
2,5 (4 „f“) mm²; Serie 870

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



870-540/281-410 870-540/281-411



Doppelstock-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-540/281-410	50
grau	870-540/281-411	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	870-501	Seite 432



870-541/281-492 870-541/281-491



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-541/281-492	50
grau	870-541/281-491	50



870-543/281-413 870-543/281-434



Doppelstock-LED-Klemme; mit roter LED		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-543/281-413	50
grau	870-543/281-434	50



870-542/281-487 870-542/281-488



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-542/281-487	50
grau	870-542/281-488	50



870-541/281-489 870-541/281-490



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-541/281-489	50
grau	870-541/281-490	50

CAGE CLAMP®

Doppelstock-Diodenklemmen und Doppelstock-LED-Klemmen
Schaltungsbeispiele

❶ Max. Isolierungsdurchmesser: 4,4 mm

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Gruppenschildträger, Seite 435

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick

orange	870-519	100 (25)
grau	870-518	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-405	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	870-402	200 (25)
3-fach	870-403	200 (25)
4-fach	870-404	100 (25)
5-fach	870-405	100 (25)
6-fach	870-406	100 (25)
7-fach	870-407	100 (25)
8-fach	870-408	100 (25)
9-fach	870-409	100 (25)
10-fach	870-410	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

von 1 auf 3	870-433	200 (25)
von 1 auf 4	870-434	200 (25)
von 1 auf 5	870-435	100 (25)
von 1 auf 6	870-436	100 (25)
von 1 auf 7	870-437	100 (25)
von 1 auf 8	870-438	100 (25)
von 1 auf 9	870-439	100 (25)
von 1 auf 10	870-440	50 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 7,5 mm breit; 1 m lang

transluzent	709-196	1

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Freilaufdioden realisieren:
870-540/281-410 oder 870-540/281-411



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Lampenprüfschaltungen realisieren:
870-542/281-487 oder 870-542/281-488



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Lampenprüfschaltungen realisieren:
870-541/281-492 oder 870-541/281-491



Mit den folgenden Klemmen lassen sich Sammelstörmeldeschaltungen realisieren:
870-541/281-489 oder 870-541/281-490

Doppelstock-Diodenklemmen sind speziell für den individuellen Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen, konzipiert.
Mit Hilfe der LED-Klemmen können Überwachungsbaugruppen z. B. für Steuer- und Arbeitsstromkreise aufgebaut werden.
Bei nur 5mm-Klemmenbreite wird eine hohe Packungsdichte erzielt.

Der Einsatz von Kammbrückern bietet zusätzlichen Spielraum für den Aufbau individueller Schaltungen.



Zu jedem Stromkreis lässt sich mit den folgenden Klemmen eine entsprechende Spannungskontrolle realisieren:
870-543/281-434 oder 870-543/281-413

Dreistock-Diodenklemme und LED-Klemme
2,5 (4 „f“) mm²; Serie 870

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



280-590/281-410 280-590/281-411



Doppelstock-Diodenklemme; mit Diode 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-590/281-410	50
grau	870-590/281-411	50

Weitere Klemmen gleicher Bauform		
Durchgang	870-551	Seite 434

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
U_N 250 V; U_{RM} 1000 V	
1N4007 – 0,5 A Dauerstrom	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



280-590/281-675 280-590/281-676



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-590/281-675	50
grau	870-590/281-676	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
DC 24 V	
I_F 0,025 A max.	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



280-593/281-434 280-593/281-413



Doppelstock-LED-Klemme; mit roter LED		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-593/281-434	50
grau	870-593/281-413	50



280-596/281-673 280-596/281-674



Doppelstock-Diodenklemme; mit 2 Dioden 1N4007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-596/281-673	50
grau	870-596/281-674	50

❶ Max. Isolierungsdurchmesser: 4,4 mm

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Gruppenschildträger, Seite 435

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 2 mm dick

orange	**870-569**	100 (25)
grau	**870-568**	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	**280-470**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	**280-471**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	**280-472**	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	**280-405**	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	**870-402**	200 (25)
3-fach	**870-403**	200 (25)
4-fach	**870-404**	100 (25)
5-fach	**870-405**	100 (25)
6-fach	**870-406**	100 (25)
7-fach	**870-407**	100 (25)
8-fach	**870-408**	100 (25)
9-fach	**870-409**	100 (25)
10-fach	**870-410**	50 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

von 1 auf 3	**870-433**	200 (25)
von 1 auf 4	**870-434**	200 (25)
von 1 auf 5	**870-435**	100 (25)
von 1 auf 6	**870-436**	100 (25)
von 1 auf 7	**870-437**	100 (25)
von 1 auf 8	**870-438**	100 (25)
von 1 auf 9	**870-439**	100 (25)
von 1 auf 10	**870-440**	50 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 7,5 mm breit; 1 m lang

transluzent	**709-196**	1

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	**248-501**	5



Dreistock-Diodenklemmen sind speziell für den individuellen Aufbau von Diodenschaltungen, wie z. B. Lampenprüf- und Sammelstörmeldeschaltungen, konzipiert.
Mit Hilfe der LED-Klemmen können Überwachungsbaugruppen z. B. für Steuer- und Arbeitsstromkreise aufgebaut werden.

Bei nur 5mm-Klemmenbreite wird eine hohe Packungsdichte erzielt.

Der Einsatz von Kammbrückern bietet zusätzlichen Spielraum für den Aufbau individueller Schaltungen.

CAGE CLAMP®

Steckabgriffmodule
Serie 870
Systembeschreibung und Handhabung



Zusammenrasten von Steckabgriff- und Blindmodulen zu mehrpoligen Steckabgriffleisten (max. 10-polig)

Leiste mit CAGE CLAMP®-Anschluss (0,25 … 2,5 mm²) und Zugentlastungsplatte, wahlweise Beschriftung mit Mini-WSB oder WMB-Beschriftung



Die Steckabgriffleiste wird direkt in die Brückerschlitze der Stromschiene gesteckt, auch wenn parallel ein Kammbrücker gesteckt ist.



CAGE CLAMP®-Anschluss
Steckabgriffmodul als Zusatzanschluss
Module lassen sich auch im gesteckten Zustand verdrahten.





Modul mit Verdrehschutz jeweils am Anfang und am Ende einer Zusatzanschluss-Modulleiste setzen.

Bei Steckabgriffleisten ab 7-polig sind drei Module mit Verdrehschutz zu verwenden.



Die Steckabgriffleiste mit angeschlossenen Leitern kann als Prüfstecker verwendet werden.

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

CAGE CLAMP®

Steckabgriffmodul
Serie 870

Technische Daten	
0,25 … 2,5 mm²	22 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 18 A	
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
10 mm / 0.38 inch	

Steckabgriffmodul; mit Verdrehschutz; anreihbar; für Reihenklemmen der Serie 870 mit Brückerschlitzen in den Stromschienen

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-425	100 (25)

Technische Daten	
0,25 … 2,5 mm²	22 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 10 A	
Modulbreite 5 mm / 0.197 inch	
10 mm / 0.38 inch	

Steckabgriffmodul; anreihbar; für Reihenklemmen der Serie 870 mit Brückerschlitzen in den Stromschienen

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	870-426	100 (25)

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von Klemmen

grau	870-427	100 (25)

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Steckabgriffmodule

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Zugentlastungsplatte; grau

35 mm breit	734-326	100 (25)
6 mm breit	734-327	100 (25)
12,5 mm breit	734-328	100 (25)
25 mm breit	734-329	100 (25)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

gelb	248-501/000-002	5
rot	248-501/000-005	5
blau	248-501/000-006	5
grau	248-501/000-007	5
orange	248-501/000-012	5
hellgrün	248-501/000-017	5
grün	248-501/000-023	5
violett	248-501/000-024	5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt	793-501	5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

gelb	793-501/000-002	5
rot	793-501/000-005	5
blau	793-501/000-006	5
grau	793-501/000-007	5
orange	793-501/000-012	5
hellgrün	793-501/000-017	5
grün	793-501/000-023	5
violett	793-501/000-024	5

7

CAGE CLAMP®

Initiatorenklemmen und Aktorenklemmen
Serie 270
Systembeschreibung und Handhabung



Brücker einsetzen.



Brücken der Versorgungsspannung mittels blanker Brücker, je nach Anwendung 2- bis 9-fach und 17-fach (2 x 8 Bit)

Brücken der Signalebene durch Einsatz der isolierten Kammbrücker – Serie 870
Je nach Anwendung 2- bis 9-fach
LED-Ausführung nicht brückbar!

Klemmenblock
Initiatorenklemmen

Klemmenblock
Initiatoren-LED-Klemmen



Beschriftungsstreifen (Bestellnr. 709-196)
Nicht bei LED-Ausführung anwendbar!



Initiatoren-LED-Klemme

CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:					
eindrähtig	mehrdrähtig	feindrähtig, auch mit verzinnten Einzeladern	feindrähtig, litzenverdichtet	feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)	feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.

CAGE CLAMP®

4-Leiter-Initiatorenklemme und 4-Leiter-Initiatoren-LED-Klemme
2,5 mm²; Serie 270

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 18 A ❷	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❸	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	





270-570/281-434

270-570/281-434







4-Leiter-Initiatorenklemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	270-570	50

4-Leiter-Initiatoren-LED-Klemme; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; LED rot

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	270-570/281-434	50

4-Leiter-Initiatoren-LED-Klemme; für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren; LED gelb

grau	270-570/281-507	50









4-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; interne Brückung 9 A

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	270-574	10

4-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED grün

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	870-574/281-483	10

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Interne Brückung 9 A

❸ Andere Spannungen auf Anfrage
Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Vierstockklemmen

orange	270-322	100 (25)
grau	270-320	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Brücker; blank; I_N 18 A
Brücker können mit Elektronikseitenschneider gekürzt werden.

9-fach	270-409	200 (25)
17-fach	270-417	200 (25)
80-fach	270-480	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	870-402	200 (25)
3-fach	870-403	200 (25)
4-fach	870-404	100 (25)
5-fach	870-405	100 (25)
6-fach	870-406	100 (25)
7-fach	870-407	100 (25)
8-fach	870-408	100 (25)
9-fach	870-409	50 (25)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

	210-720	1

7

3-Leiter-Initiatorenklemme und 3-Leiter-Initiatoren-LED-Klemme
2,5 mm²; Serie 270

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 18 A ❷	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	





3-Leiter-Initiatorenklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	270-560	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❸	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	





3-Leiter-Initiatoren-LED-Klemme; für PNP-(plus-)schaltende Initiatoren; LED rot		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	270-560/281-434	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❸	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	





3-Leiter-Initiatoren-LED-Klemme; für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren; LED gelb		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	270-560/281-507	50



3-Leiter-Initiatoreneinspeiseklemme; interne Brückung 9 A		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	270-564	10





3-Leiter-Initiatoren-LED-Einspeiseklemme; LED grün		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	270-564/281-483	10

In der Signalebene ist der Einsatz der Steckabgriffmodule Bestellnr. 870-425, 870-426, 870-427 möglich.

CAGE CLAMP®

3-Leiter-Aktorenklemme und 3-Leiter-Aktoren-LED-Klemme
2,5 mm²; Serie 270

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 18 A ❷	300 V, 10 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
DC 24 V ❸	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	





270-572



270-585





3-Leiter-Aktorenklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	270-572	50

3-Leiter-Aktoren-LED-Klemme; für PNP-(plus-)schaltende Aktoren; LED rot		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	270-572/281-434	50

3-Leiter-Aktorenklemme		
grau	270-585	50



270-577



270-586





3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	270-577	10

3-Leiter-Aktoren-LED-Klemme; für NPN-(minus-)schaltende Aktoren; LED gelb		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	270-585/281-507	50

3-Leiter-Aktoreneinspeiseklemme		
orange	270-586	10

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Andere Spannungen auf Anfrage
Stromaufnahme LED: 4,8 mA

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 331
Beschriftung, ab Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 870

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; für Dreistockklemmen

orange	270-321	100 (25)
grau	270-319	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Brücker; blank; I_N 18 A
Brücker können mit Elektronikseitenschneider gekürzt werden.

9-fach	270-409	200 (25)
17-fach	270-417	200 (25)
80-fach	270-480	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	870-402	200 (25)
3-fach	870-403	200 (25)
4-fach	870-404	100 (25)
5-fach	870-405	100 (25)
6-fach	870-406	100 (25)
7-fach	870-407	100 (25)
8-fach	870-408	100 (25)
9-fach	870-409	50 (25)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt	793-5501	5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

	210-720	1

7



WAGO Einzelklemmen und WAGO Klemmenleisten

CAGE CLAMP®

WAGO Einzelklemmen und WAGO Klemmenleisten
Seitliche/Frontverdrahtung

			Seite
	Anreihbare Einzelklemmen und Klemmenleisten; mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen – Frontverdrahtung 2,5 (4 „f") mm²	Serie 869	449
	Anreihbare Einzelklemmen und Klemmenleisten; mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen – Frontverdrahtung 2,5 mm²	Serie 264	454
	Anreihbare Einzelklemmen und Klemmenleisten; mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen – Seitliche Verdrahtung 0,08 … 1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm²	Serien 260/261/262	460
	Ein- oder beidseitig; mit Drückern 0,08 … 1,5 mm²	Serie 261	464
	Mit zusätzlicher seitlicher Mini-WSB-Beschriftungsaufnahme und ein- oder beidseitig mit Drückern 1,5 mm²	Serie 261	468
	Zubehör für Einzelklemmen und Klemmenleisten	Serien 260/261/262	474

8

CAGE CLAMP®

Anreihbare Einzelklemmen und Klemmenleisten
Serie 869
Systembeschreibung und Handhabung



Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; Schraubbefestigung



Klemmenleiste; mit Rastfüßen; Einrasten in Rastlöcher



Klemmenleiste; mit Rastfüßen; Montage für Aluminiumtragschiene



Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen, bestehend aus:
- Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch ①
- Mittelklemmen ②
- Endklemme; mit Befestigungsflansch ③



Klemmenleiste; mit Rastfüßen, bestehend aus:
- Abschlussplatte ④
- Mittelklemmen; mit/ohne Rastfüße(n) ⑤
- Endklemme; mit/ohne Rastfuß ⑥



WMB-Beschriftung in Mini-WSB-Aufnahme
Beschriftungsstreifen; transluzent
Mini-WSB-Beschriftung

Kammbrücker (höherpolige wechselseitig) bis zum Anschlag hinunterdrücken!
Kammbrücker 1 – 3 – 5 – 7 oder 1 – – 4 – – 7
auf Anfrage



Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil (280-405)

CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:					
eindrähtig	mehrdrähtig	feindrähtig, auch mit verzinnten Einzeladern	feindrähtig, litzenverdichtet	feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)	feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.

CAGE CLAMP®

Kompaktblock-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen
2,5 (4 „f“) mm²; Serie 870

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm²	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Polbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Polbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Polbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	

Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste); mit Befestigungsflanschen M3; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	869-102	100
3	869-103	100
4	869-104	100
5	869-105	100
6	869-106	50
7	869-107	50
8	869-108	50
9	869-109	50
10	869-110	50
11	869-111	25
12 ❶	869-112	25

lichtgrau		
2	869-132	100
3	869-133	100
4	869-134	100
5	869-135	100
6	869-136	50
7	869-137	50
8	869-138	50
9	869-139	50
10	869-140	25
11	869-141	25
12 ❶	869-142	25

Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste); mit Befestigungsflanschen M4; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 4,2 mm; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	869-202	100
3	869-203	100
4	869-204	100
5	869-205	100
6	869-206	50
7	869-207	50
8	869-208	50
9	869-209	50
10	869-210	25
11	869-211	25
12 ❶	869-212	25

lichtgrau		
2	869-232	100
3	869-233	100
4	869-234	100
5	869-235	100
6	869-236	50
7	869-237	50
8	869-238	50
9	869-239	50
10	869-240	25
11	869-241	25
12 ❶	869-242	25

Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste); mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 + 0,1 mm; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	869-152	100
3	869-153	100
4	869-154	100
5	869-155	100
6	869-156	50
7	869-157	50
8	869-158	50
9	869-159	50
10	869-160	25
11	869-161	25
12 ❶	869-162	25

lichtgrau		
2	869-182	100
3	869-183	100
	869-184	100
	869-185	100
	869-186	50
	869-187	50
	869-188	50
	869-189	50
	869-190	25
	869-191	25
12 ❶	869-192	25

Einzelklemmen und Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen
L = (Polzahl x Polbreite) + 2,5 mm L_1 = L + 5,6 mm (6,6 mm) ( ) Klammerwerte Flansch M4



Einzelklemmen und Klemmenleisten mit Rastfüßen
L = (Polzahl x Polbreite) + 2,5 mm

Abmessungen in mm

❶ Höhere Polzahlen und/oder farbig gemischte Klemmenleisten nach Kundenspezifikation auf Anfrage

Zusatz-Bestellnr. für graue Klemmenleisten in
blau …/000-006 ❷
grün-gelb …/000-016
869-102 … 869-112
869-202 … 869-212
869-152 … 869-162

❷ Klemmenleisten mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

8

Anreihbare Einzelklemme; mit Befestigungsflansch oder Rastfuß
2,5 (4 „f“) mm²; Serie 870

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	



Mittelklemme; ohne Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; wird bei Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen zwischen Abschlussplatte und Endklemme benötigt

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	869-321	100
blau	869-324 ❸	100
orange	869-326	100
grün-gelb	869-327	100
lichtgrau	869-329	100

Mittelklemme; mit PE-Direktkontakt; Bohrlochdurchmesser 3,5 + 0,1 mm; wird bei Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen zwischen Abschlussplatte und Endklemme benötigt
Achtung: Klemme ist nicht brückbar!

grün-gelb	869-328	100

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	

Endklemme; mit Befestigungsflansch M3; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	869-301	100
blau	869-304 ❸	100
grün-gelb	869-307	100
lichtgrau	869-309	100

Endklemme; mit Befestigungsflansch M4; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 4,2 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	869-351	100
blau	869-354 ❸	100
grün-gelb	869-357	100
lichtgrau	869-359	100

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	

Endklemme; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 + 0,1 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	869-331	100
blau	869-334 ❸	100
grün-gelb	869-337	100
lichtgrau	869-339	100

Endklemme; ohne Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	869-341	100
blau	869-344 ❸	100
grün-gelb	869-347	100
lichtgrau	869-349	100

Zubehör; artikelspezifisch

Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch

210-154 | 1

Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; für Aluminiumtragschiene (210-154); 6 mm breit

209-122 | 25

Zubehör; Serie 869

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch M3; 2,5 mm dick

grau	869-385	100 (25)
blau	869-388	100 (25)
grün-gelb	869-389	100 (25)
lichtgrau	869-387	100 (25)

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch M4; 2,5 mm dick

grau	869-395	100 (25)
blau	869-398	100 (25)
grün-gelb	869-399	100 (25)
lichtgrau	869-397	100 (25)

Abschlussplatte; für Klemmen mit Rastfuß; 2,5 mm dick

grau	869-375	100 (25)
blau	869-378	100 (25)
grün-gelb	869-379	100 (25)
lichtgrau	869-377	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-405	100 (25)

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

2-fach	870-402	200 (25)
3-fach	870-403	200 (25)
4-fach	870-404	100 (25)
5-fach	870-405	100 (25)
6-fach	870-406	100 (25)
7-fach	870-407	100 (25)
8-fach	870-408	100 (25)
9-fach	870-409	100 (25)
10-fach	870-410	50 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Technische Daten	
0,08 … 2,5 (4 „f“) mm² ❶	28 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 24 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 inch	

Mittelklemme; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 + 0,1 mm

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	869-311	100
blau	869-314 ❸	100
orange	869-316	100
grün-gelb	869-317	100
lichtgrau	869-319	100

❶ Max. Isolierungsdurchmesser: 4,4 mm

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Gruppenschildträger, Seite 435

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 869

Passendes Beschriftungssystem:
Mini-WSB/Mini-WSB Inline/WMB/WMB Inline

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Gruppenbeschriftungsträger; passen in die Brückerschlitze der Stromschienen

grau	870-184	50 (25)

Klemmenleisten; mit Befestigungsflanschen M3 oder M4; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten
Befestigungslöcher
Ø 3,2 mm; Flansch M3
Ø 4,2 mm; Flansch M4



Isolierungsstopp in die Leitereinführungsöffnungen der Klemmenleiste einsetzen.



Isolierungsstopp in die Leitereinführungsöffnungen der Klemmenleiste einsetzen.

Zubehör; artikelspezifisch

Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch

	210-154	1

Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; für Aluminiumtragschiene (210-154); 6 mm breit

	209-122	25

Kammbrücker; isoliert; I_N 18 A; lichtgrau

von 1 auf 3	870-433	200 (25)
von 1 auf 4	870-434	200 (25)
von 1 auf 5	870-435	100 (25)
von 1 auf 6	870-436	100 (25)
von 1 auf 7	870-437	100 (25)
von 1 auf 8	870-438	100 (25)
von 1 auf 9	870-439	100 (25)
von 1 auf 10	870-440	50 (25)

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 7,5 mm breit; 1 m lang

transluzent	709-196	1

Bei der Verdrahtung von SPS- und Microprozessorsteuerungen wird zum Teil mit kleinen Leiterquerschnitten verdrahtet. Die Knicksteifigkeit dieser Leiter ist so gering, dass sie beim Aufstoßen auf den Leiteranschlag in der Klemme abknicken und so unter Umständen die Leiterisolierung mit in die Klemmstelle eingeführt und geklemmt werden kann. Dies ist bei allen am Markt befindlichen Klemmsystemen möglich und führt zu zeitraubender Fehlersuche.

Der Isolierungsstopp für Kompaktklemmen schafft hier sichere Abhilfe. Er bündelt feindrähtige Leiter vor dem Eintauchen in die Klemmstelle spleißfrei und reduziert für einen definierten Querschnittsbereich die Leitereinführungsöffnung so, dass die Isolierung dieser Leiter nicht in die Klemmstelle gelangen kann.

Den Isolierungsstopp gibt es als 5-polige, abtrennbare Stränge passend auch für Klemmenleisten der Serie 869.

Die für die jeweiligen Klemmenleisten angegebenen Leiterabisolierlängen werden durch den Isolierungsstopp nicht verändert.

Anreihbare Einzelklemmen und Klemmenleisten
Serie 264
Systembeschreibung und Handhabung



Zusammenrasten von Einzelklemmen zu Klemmenleisten



Anrasten einer „Endklemme"; mit Befestigungsflansch



Anrasten der Abschlussplatte

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.



Demontage einer Klemmenleiste





Brücken mit Einlegebrücke

Beschriftung mit T-Beschriftungsstrang (209-290)

Mischen von 2- und 4-Leiter-Klemmen
Beschriftung mit Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten
Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten.

Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; Schraubbefestigung



Klemmenleiste; mit Rastfüßen; Einrasten in Rastlöcher



Klemmenleiste; mit Rastfüßen; Montage für Aluminiumtragschiene





Tippkontaktierung, über die Feder des CAGE CLAMP®-Anschlusses, begrenzt den Nennstrom auf maximal 0,5 A und die maximale Prüfspannung auf 48 V; die Prüfstifte sind nicht berührungsgeschützt.



Prüfen über CAGE CLAMP®-Anschluss an der Stromschiene – möglicher Nennstrom 6 A;
Durch CAGE CLAMP®-Betätigung können einzelne Prüfkontakte geklemmt werden.
Die maximale Prüfspannung beträgt 400 V.

Klemmenleiste Ex e II; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungslöcher Ø 3,2 mm

Klemmenleiste Ex e II; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

CAGE CLAMP®

Anreihbare Einzelklemme; mit Befestigungsflansch
2,5 mm²; Serie 264

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,5 … 2,5 mm² / 20 … 12 AWG*
690 V; 23 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Doppelteilungsbrückungskamm, Seite 347
Prüfsteckermodul, Seite 474
Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem, Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Mittelklemme; wird bei Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen zwischen Abschlussplatte und Endklemme benötigt

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	264-321	100
blau	264-324 ❷	100
orange	264-326	100
grün-gelb	264-327	100
lichtgrau	264-131 ❸	100

4-Leiter-Mittelklemme; wird bei Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen zwischen Abschlussplatte und Endklemme benötigt

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	264-351	100
blau	264-354 ❷	100
orange	264-356	100
grün-gelb	264-357	100
lichtgrau	264-231 ❸	100

2-Leiter-Endklemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm

grau	264-301	100
blau	264-304 ❷	100
orange	264-306	100
grün-gelb	264-307	100
lichtgrau	264-130 ❸	100

4-Leiter-Endklemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm

grau	264-331	100
blau	264-334 ❷	100
orange	264-336	100
grün-gelb	264-337	100
lichtgrau	264-230 ❸	100

Komplette Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen, bestehend aus:
- Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch
- Mittelklemmen
- Endklemme; mit Befestigungsflansch

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-492	100 (25)

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 6 mm breit

grau	249-136	100 (25)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 10 mm breit

grau	249-139	100 (25)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

	264-900	5

Zubehör; Serie 264

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline/T-Beschriftungsstrang

Abschluss- und Zwischenplatte; 4 mm dick

orange	264-361	25
grau	264-364	25
lichtgrau	264-363	25

Einlegebrücke; isoliert; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1,5 mm²; I_N 16 A; grau

2-fach	264-402	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

T-Beschriftungsstrang; 30 Schilder/Strang; bis 6 Zeichen je Schild; dehnbar 5 … 6 mm

unbedruckt	209-290	50

8

CAGE CLAMP®

Anreihbare Einzelklemme; mit Rastfuß
2,5 mm²; Serie 264

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
0,5 … 2,5 mm² / 20 … 12 AWG*
690 V; 23 A
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Doppelteilungsbrückungskamm, Seite 347
Prüfsteckermodul, Seite 474
Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem, Seite 589

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Mittelklemme; wird bei Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen zwischen Abschlussplatte und Endklemme benötigt

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	264-311	100
blau	264-314 ❷	100
orange	264-316	100
grün-gelb	264-317	100
lichtgrau	264-180 ❸	100

4-Leiter-Mittelklemme; wird bei Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen zwischen Abschlussplatte und Endklemme benötigt

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	264-341	100
blau	264-344 ❷	100
orange	264-346	100
grün-gelb	264-347	100
lichtgrau	264-280 ❸	100

Komplette Klemmenleiste; mit Rastfüßen, bestehend aus:
Abschlussplatte
- 4-Leiter-Klemme; mit Rastfuß1)
- Mittelklemmen
- 2-Leiter-Klemme; mit Rastfuß1)

1) an jeder 4. oder 5. Stelle der Klemmenleiste

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	281-492	100 (25)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 6 mm breit

grau	249-136	100 (25)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt	248-501	5

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsbrückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-492	200 (25)

Prüfsteckermodul; anreihbar; 10 mm breit

grau	249-139	100 (25)

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

264-900	5	

Zubehör; Serie 264

Passendes Beschriftungssystem: Mini-WSB/Mini-WSB Inline/T-Beschriftungsstrang

Abschluss- und Zwischenplatte; 4 mm dick

orange	264-371	25
grau	264-374	25
lichtgrau	264-373	25

Einlegebrücke; isoliert; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1,5 mm²; I_N 16 A; grau

2-fach	264-402	200 (25)

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch

210-154	1	

Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; für Aluminiumtragschiene (210-154); 6 mm breit

209-122	25	

T-Beschriftungsstrang; 30 Schilder/Strang; bis 6 Zeichen je Schild; dehnbar 5 … 6 mm

unbedruckt	209-290	50

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

210-720	1	

8

Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen
2,5 mm²; Serie 264

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Polbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Polbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
690 V ❷	300 V, 20 A
I_N 23 A	600 V, 20 A
Polbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Abmessungen in mm



8

2-Leiter-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	264-102	100
3	264-103	100
4	264-104	100
5	264-105	100
6	264-106	100
7	264-107	100
8	264-108	100
9	264-109	50
10	264-110	50
11	264-111	50
12 ❸	264-112	25

4-Leiter-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	264-202	100
3	264-203	100
4	264-204	100
5	264-205	100
6	264-206	100
7	264-207	100
8	264-208	100
9	264-209	50
10	264-210	50
11	264-211	25
12 ❸	264-212	25

2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; lichtgrau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	264-132	100
3	264-133	100
4	264-134	100
5	264-135	100
6	264-136	100
7	264-137	100
8	264-138	100
9	264-139	50
10	264-140	50
11	264-141	25
12 ❸	264-142	25

2-Leiter-Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; grau

2	264-152	100
3	264-153	100
4	264-154	100
5	264-155	100
6	264-156	50
7	264-157	50
8	264-158	50
9	264-159	50
10	264-160	25
11	264-161	25
12 ❸	264-162	25

4-Leiter-Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; grau

2	264-252	100
3	264-253	100
4	264-254	100
5	264-255	100
6	264-256	50
7	264-257	50
8	264-258	50
9	264-259	50
10	264-260	25
11	264-261	25
12 ❸	264-262	25

2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; lichtgrau

2	264-182	100
3	264-183	100
4	264-184	100
5	264-185	100
6	264-186	50
7	264-187	50
8	264-188	50
9	264-189	50
10	264-190	25
11	264-191	25
12 ❸	264-192	25

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
690 V ❷	300 V, 20 A
I_N 23 A	600 V, 20 A
Polbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Für Anwendungen Ex e II geeignet
(siehe Kapitel 14)

❸ Höhere Polzahlen und/oder farbig gemischte Klemmenleisten nach Kundenspezifikation auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Zusammenrasten von Einzelmodulen zu Prüfsteckerleisten

Zusatz-Bestellnr. für graue Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen
264-102 bis 264-112
264-202 bis 264-212

blau …/000-006
Klemmenleisten mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Zusatz-Bestellnr. für graue Klemmenleisten mit Rastfüßen
264-152 bis 264-162
264-252 bis 264-262

blau …/000-006
Klemmenleisten mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

8

4-Leiter-Klemmenleiste Ex e II; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; lichtgrau		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
◯ 2	264-232	100
◯ 3	264-233	100
◯ 4	264-234	100
◯ 5	264-235	100
◯ 6	264-236	100
◯ 7	264-237	100
◯ 8	264-238	100
◯ 9	264-239	50
◯ 10	264-240	50
◯ 11	264-241	100
◯ 12 ❸	264-242	25

Klemmenleiste Ex e II; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungslöcher Ø 3,2 mm

Klemmenleiste Ex e II; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm

4-Leiter-Klemmenleiste Ex e II; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; lichtgrau		
◯ 2	264-282	100
◯ 3	264-283	100
◯ 4	264-284	100
◯ 5	264-285	100
◯ 6	264-286	100
◯ 7	264-287	50
◯ 8	264-288	50
◯ 9	264-289	50
◯ 10	264-290	25
◯ 11	264-291	25
◯ 12 ❸	264-292	25

Anreihbare Einzelklemmen und Klemmenleisten
Serien 260 bis 262
Systembeschreibung und Handhabung



Zusammenrasten von Einzelklemmen zu Klemmenleisten



Anrasten der Abschlussplatte



Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; Schraubbefestigung

CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mittels Drücker anschließen.





Klemmenleiste; mit einseitigen Drückern



Klemmenleiste; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem



Brücken mit Einlegebrücke

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten.

Klemmenleiste; mit Rastfüßen; Einrasten in Rastlöcher

Klemmenleiste; mit Rastfüßen; Montage für Aluminium-tragschiene



Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen, Anschrauben des Montagefußes (209-123)
(Der Abstand der Montagefüße zueinander unter einer Klemmenleiste soll ca. 20 … 25 mm betragen.)





Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Tragschiene 35



Klemmenleiste; mit Rastfüßen; Anrasten des Montagefußes (209-123)
(Der Abstand der Montagefüße zueinander unter einer Klemmenleiste soll ca. 20 … 25 mm betragen.)

Beschriftung mit selbstklebenden Beschriftungsstreifen

Beschriftung durch direktes Bedrucken (auf Anfrage)



Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Tragschiene 35

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

CAGE CLAMP®

Anreihbare Einzelklemme; mit Befestigungsflansch oder Rastfuß
1,5 mm²; Serie 260

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 18 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 18 A	300 V, 15 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Prüfsteckermodul, Seite 474

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	260-301	300 (50)
lichtgrau	260-303	300 (50)
blau	260-304	300 (50)
orange	260-306	300 (50)
grün-gelb	260-307	300 (50)

4-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	260-331	300 (50)
lichtgrau	260-333	300 (50)
blau	260-334	300 (50)
orange	260-336	300 (50)
grün-gelb	260-337	300 (50)

2-Leiter-Klemme; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

grau	260-311	300 (50)
lichtgrau	260-313	300 (50)
blau	260-314	300 (50)
orange	260-316	300 (50)
grün-gelb	260-317	300 (50)

4-Leiter-Klemme; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

grau	260-341	300 (50)
lichtgrau	260-343	300 (50)
blau	260-344	300 (50)
orange	260-346	300 (50)
grün-gelb	260-347	300 (50)

Platzsparende 2-Leiter-Endklemme; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

grau	260-321	300 (50)
lichtgrau	260-323	300 (50)
blau	260-324	300 (50)
orange	260-326	300 (50)
grün-gelb	260-327	300 (50)

Platzsparende 4-Leiter-Endklemme; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

grau	260-351	300 (50)
lichtgrau	260-353	300 (50)
blau	260-354	300 (50)
orange	260-356	300 (50)
grün-gelb	260-357	300 (50)

Zubehör; artikelspezifisch

Prüfsteckermodul; anreihbar; 5 mm breit

grau | 249-135 | 100 (25)

Prüfsteckermodul; mit Rastklinken; anreihbar; 5 mm breit

grau | 260-404 | 100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Prüfsteckermodul; anreihbar; 8 mm breit

grau | 249-138 | 100 (25)

Prüfsteckermodul; mit Rastklinken; anreihbar; 8 mm breit

grau | 260-405 | 100 (25)

Zubehör; Serie 260

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch

grau | 260-361 | 300 (50)

Abschlussplatte; mit Rastfuß

grau | 260-371 | 300 (50)

Einlegebrücke; isoliert; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1 mm²; I_N 10 A; grau

2-fach | 260-402 | 25

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff; zum Anschließen der Einlegebrücke

2-fach | 209-132 | 1

Zubehör; Serie 260

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot | 210-136 | 50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb | 210-137 | 50

Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch

210-154 | 1

Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; für Aluminiumtragschiene (210-154); 6 mm breit

209-122 | 25

Montagefuß; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; 6,4 mm breit

grau | 209-120 | 25

Befestigungsschraube; für Montagefuß (209-120)

209-119 | 500 (50)

Montagefuß mit Schraube; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit

grau | 209-123 | 25

Montageadapter; für Tragschiene 35; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit

grau | 209-137 | 25

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

210-720 | 1

8

CAGE CLAMP®

Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen
1,5 mm²; Serie 260

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 18 A	300 V, 15 A
Polbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 18 A	300 V, 15 A
Polbreite 8 mm / 0.315 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Höhere Polzahlen und/oder farbig gemischte Klemmenleisten nach Kundenspezifikation auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com





Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungslöcher Ø 3,2 mm (mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35)

Abmessungen in mm



Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm (auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35)

8

2-Leiter-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	260-102	100
3	260-103	100
4	260-104	100
5	260-105	100
6	260-106	100
7	260-107	100
8	260-108	100
9	260-109	50
10	260-110	50
11	260-111	50
12 ❷	260-112	25

4-Leiter-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	260-202	100
3	260-203	100
4	260-204	100
5	260-205	100
6	260-206	100
7	260-207	100
8	260-208	100
9	260-209	50
10	260-210	50
11	260-211	25
12 ❷	260-212	25

2-Leiter-Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau		
2	260-152	100
3	260-153	100
4	260-154	100
5	260-155	100
6	260-156	50
7	260-157	50
8	260-158	50
9	260-159	50
10	260-160	25
11	260-161	25
12 ❷	260-162	25

4-Leiter-Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau		
2	260-252	100
3	260-253	100
4	260-254	100
5	260-255	100
6	260-256	50
7	260-257	50
8	260-258	50
9	260-259	50
10	260-260	25
11	260-261	25
12 ❷	260-262	25

CAGE CLAMP®

Anreihbare Einzelklemme; mit Befestigungsflansch oder Rastfuß
2,5 mm²; Serie 261

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	261-301	200 (50)
lichtgrau	261-303	200 (50)
blau	261-304 ❷	200 (50)
orange	261-306	200 (50)
grün-gelb	261-307	200 (50)

2-Leiter-Klemme; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

grau	261-311	200 (50)
lichtgrau	261-313	200 (50)
blau	261-314 ❷	200 (50)
orange	261-316	200 (50)
grün-gelb	261-317	200 (50)

Platzsparende 2-Leiter-Endklemme; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

grau	261-321	200 (50)
lichtgrau	261-323	200 (50)
blau	261-324 ❷	200 (50)
orange	261-326	200 (50)
grün-gelb	261-327	200 (50)

Zubehör; artikelspezifisch

Prüfsteckermodul; anreihbar; 6 mm breit

grau 249-136 100 (25)

Prüfsteckermodul; mit Rastklinken; anreihbar; 6 mm breit

grau 261-404 100 (25)

Zubehör; Serie 261

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch

grau 261-361 300 (50)

Abschlussplatte; mit Rastfuß

grau 261-371 300 (50)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

4-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	261-331	200 (50)
lichtgrau	261-333	200 (50)
blau	261-334 ❷	200 (50)
orange	261-336	200 (50)
grün-gelb	261-337	200 (50)

4-Leiter-Klemme; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

grau	261-341	200 (50)
lichtgrau	261-343	200 (50)
blau	261-344 ❷	200 (50)
orange	261-346	200 (50)
grün-gelb	261-347	200 (50)

Platzsparende 4-Leiter-Endklemme; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

grau	261-351	200 (50)
lichtgrau	261-353	200 (50)
blau	261-354 ❷	200 (50)
orange	261-356	200 (50)
grün-gelb	261-357	200 (50)

Zubehör; artikelspezifisch

Prüfsteckermodul; anreihbar; 10 mm breit

grau 249-139 100 (25)

Prüfsteckermodul; mit Rastklinken; anreihbar; 10 mm breit

grau 261-405 100 (25)

Zubehör; Serie 261

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Einlegebrücke; isoliert; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1,5 mm²; I_N 16 A; grau

2-fach 261-402 25

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff; zum Anschließen der Einlegebrücke

2-fach 209-132 1

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Prüfsteckermodul, Seite 474

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 261

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot 210-136 50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb 210-137 50

Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch

210-154 1

Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; für Aluminiumtragschiene (210-154); 6 mm breit

209-122 25

Montagefuß; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; 6,4 mm breit

grau 209-120 25

Befestigungsschraube; für Montagefuß (209-120)

209-119 500 (50)

Montagefuß mit Schraube; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit

grau 209-123 25

Montageadapter; für Tragschiene 35; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit

grau 209-137 25

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

210-720 1

8

CAGE CLAMP®

Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen
2,5 mm²; Serie 261

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Polbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Polbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmenleisten mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.
Zusatz-Bestellnr. …/000-006 (auf Anfrage)

❸ Höhere Polzahlen und/oder farbig gemischte Klemmenleisten nach Kundenspezifikation auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungslöcher Ø 3,2 mm (mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35)

Abmessungen in mm



Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm (auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35)

8

2-Leiter-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau ❷

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	261-102	100
3	261-103	100
4	261-104	100
5	261-105	200
6	261-106	50
7	261-107	50
8	261-108	50
9	261-109	50
10	261-110	25
11	261-111	25
12 ❸	261-112	25

4-Leiter-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau ❷

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	261-202	100
3	261-203	100
4	261-204	100
5	261-205	100
6	261-206	50
7	261-207	50
8	261-208	50
9	261-209	50
10	261-210	25
11	261-211	25
12 ❸	261-212	25

2-Leiter-Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau ❷

2	261-152	100
3	261-153	100
4	261-154	100
5	261-155	100
6	261-156	50
7	261-157	50
8	261-158	50
9	261-159	50
10	261-160	25
11	261-161	25
12 ❸	261-162	25

4-Leiter-Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau ❷

2	261-252	100
3	261-253	100
4	261-254	100
5	261-255	100
6	261-256	50
7	261-257	50
8	261-258	50
9	261-259	50
10	261-260	25
11	261-261	25
12 ❸	261-262	25

Anreihbare Einzelklemme; einseitig mit Drücker; mit Befestigungsflansch oder Rastfuß
2,5 mm²; Serie 261

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Klemme; einseitig mit Drücker; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	261-301/331-000	200 (50)
lichtgrau	261-303/331-000	200 (50)
blau	261-304/331-000 ❷	200 (50)
orange	261-306/331-000	200 (50)
grün-gelb	261-307/331-000	200 (50)

4-Leiter-Klemme; einseitig mit Drücker; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	261-331/332-000	200 (50)
lichtgrau	261-333/332-000	200 (50)
blau	261-334/332-000 ❷	200 (50)
orange	261-336/332-000	200 (50)
grün-gelb	261-337/332-000	200 (50)

2-Leiter-Klemme; einseitig mit Drücker; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

grau	261-311/331-000	200 (50)
lichtgrau	261-313/331-000	200 (50)
blau	261-314/331-000 ❷	200 (50)
orange	261-316/331-000	200 (50)
grün-gelb	261-317/331-000	200 (50)

4-Leiter-Klemme; einseitig mit Drücker; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

grau	261-341/332-000	200 (50)
lichtgrau	261-343/332-000	200 (50)
blau	261-344/332-000 ❷	200 (50)
orange	261-346/332-000	200 (50)
grün-gelb	261-347/332-000	200 (50)

Platzsparende 2-Leiter-Endklemme; einseitig mit Drücker; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

grau	261-321/331-000	200 (50)
lichtgrau	261-323/331-000	200 (50)
blau	261-324/331-000 ❷	200 (50)
orange	261-326/331-000	200 (50)
grün-gelb	261-327/331-000	200 (50)

Platzsparende 4-Leiter-Endklemme; einseitig mit Drücker; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

grau	261-351/332-000	200 (50)
lichtgrau	261-353/332-000	200 (50)
blau	261-354/332-000 ❷	200 (50)
orange	261-356/332-000	200 (50)
grün-gelb	261-357/332-000	200 (50)

Zubehör; Serie 261

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch

grau 261-361 300 (50)

Abschlussplatte; mit Rastfuß

grau 261-371 300 (50)

Einlegebrücke; isoliert; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1,5 mm²; I_N 16 A; grau

2-fach 261-402 25

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff; zum Anschließen der Einlegebrücke

2-fach 209-132 1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot 210-136 50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb 210-137 50

Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch

210-154 1

Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; für Aluminiumtragschiene (210-154); 6 mm breit

209-122 25

Zubehör; Serie 261

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Montagefuß; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; 6,4 mm breit

grau 209-120 25

Befestigungsschraube; für Montagefuß (209-120)

209-119 500 (50)

Montagefuß mit Schraube; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit

grau 209-123 25

Montageadapter; für Tragschiene 35; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit

grau 209-137 25

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

210-720 1

8

CAGE CLAMP®

Klemmenleiste; einseitig mit Drückern; mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen
2,5 mm²; Serie 261

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 24 A	
Polbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 24 A	
Polbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmenleisten mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.
Zusatz-Bestellnr. …/000-006 (auf Anfrage)

❸ Höhere Polzahlen und/oder farbig gemischte Klemmenleisten nach Kundenspezifikation auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungslöcher Ø 3,2 mm (mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35)

Abmessungen in mm





Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm (auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35)

8

2-Leiter-Klemmenleiste; einseitig mit Drückern; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau ❷

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	261-102/331-000	100
3	261-103/331-000	100
4	261-104/331-000	100
5	261-105/331-000	200
6	261-106/331-000	50
7	261-107/331-000	50
8	261-108/331-000	50
9	261-109/331-000	50
10	261-110/331-000	25
11	261-111/331-000	25
12 ❸	261-112/331-000	25

4-Leiter-Klemmenleiste; einseitig mit Drückern; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau ❷

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	261-202/332-000	100
3	261-203/332-000	100
4	261-204/332-000	100
5	261-205/332-000	100
6	261-206/332-000	50
7	261-207/332-000	50
8	261-208/332-000	50
9	261-209/332-000	50
10	261-210/332-000	50
11	261-211/332-000	25
12 ❸	261-212/332-000	50

2-Leiter-Klemmenleiste; einseitig mit Drückern; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau ❷

2	261-152/331-000	100
3	261-153/331-000	100
4	261-154/331-000	100
5	261-155/331-000	100
6	261-156/331-000	50
7	261-157/331-000	50
8	261-158/331-000	50
9	261-159/331-000	50
10	261-160/331-000	25
11	261-161/331-000	25
12 ❸	261-162/331-000	25

4-Leiter-Klemmenleiste; einseitig mit Drückern; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau ❷

2	261-252/332-000	100
3	261-253/332-000	100
4	261-254/332-000	100
5	261-255/332-000	100
6	261-256/332-000	50
7	261-257/332-000	50
8	261-258/332-000	50
9	261-259/332-000	50
10	261-260/332-000	25
11	261-261/332-000	100
12 ❸	261-262/332-000	25

CAGE CLAMP®

Anreihbare Einzelklemme; beidseitig mit Drückern; mit Befestigungsflansch oder Rastfuß
2,5 mm²; Serie 261

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Klemme; beidseitig mit Drückern; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	261-301/341-000	200 (50)
lichtgrau	261-303/341-000	200 (50)
blau	261-304/341-000 ❷	200 (50)
orange	261-306/341-000	200 (50)
grün-gelb	261-307/341-000	200 (50)

4-Leiter-Klemme; beidseitig mit Drückern; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	261-331/342-000	200 (50)
lichtgrau	261-333/342-000	200 (50)
blau	261-334/342-000 ❷	200 (50)
orange	261-336/342-000	200 (50)
grün-gelb	261-337/342-000	200 (50)

2-Leiter-Klemme; beidseitig mit Drückern; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

grau	261-311/341-000	200 (50)
lichtgrau	261-313/341-000	200 (50)
blau	261-314/341-000 ❷	200 (50)
orange	261-316/341-000	200 (50)
grün-gelb	261-317/341-000	200 (50)

4-Leiter-Klemme; beidseitig mit Drückern; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

grau	261-341/342-000	200 (50)
lichtgrau	261-343/342-000	200 (50)
blau	261-344/342-000 ❷	200 (50)
orange	261-346/342-000	200 (50)
grün-gelb	261-347/342-000	200 (50)

Platzsparende 2-Leiter-Endklemme; beidseitig mit Drückern; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

grau	261-321/341-000	200 (50)
lichtgrau	261-323/341-000	200 (50)
blau	261-324/341-000 ❷	200 (50)
orange	261-326/341-000	200 (50)
grün-gelb	261-327/341-000	200 (50)

Platzsparende 4-Leiter-Endklemme; beidseitig mit Drückern; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

grau	261-351/342-000	200 (50)
lichtgrau	261-353/342-000	200 (50)
blau	261-354/342-000 ❷	200 (50)
orange	261-356/342-000	200 (50)
grün-gelb	261-357/342-000	200 (50)

Zubehör; Serie 261

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch

grau 261-361 300 (50)

Abschlussplatte; mit Rastfuß

grau 261-371 300 (50)

Einlegebrücke; isoliert; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1,5 mm²; I_N 16 A; grau

2-fach 261-402 25

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff; zum Anschließen der Einlegebrücke

2-fach 209-132 1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot 210-136 50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb 210-137 50

Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch

210-154 1

Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; für Aluminiumtragschiene (210-154); 6 mm breit

209-122 25

Zubehör; Serie 261

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Montagefuß; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; 6,4 mm breit

grau 209-120 25

Befestigungsschraube; für Montagefuß (209-120)

209-119 500 (50)

Montagefuß mit Schraube; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit

grau 209-123 25

Montageadapter; für Tragschiene 35; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit

grau 209-137 25

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

210-720 1

8

CAGE CLAMP®

Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen
2,5 mm²; Serie 261

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 24 A	
Polbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 24 A	
Polbreite 10 mm / 0.394 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmenleisten mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.
Zusatz-Bestellnr. …/000-006 (auf Anfrage)

❸ Höhere Polzahlen und/oder farbig gemischte Klemmenleisten nach Kundenspezifikation auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungslöcher Ø 3,2 mm (mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35)

Abmessungen in mm





Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm (auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35)

8

2-Leiter-Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau ❷

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	261-102/341-000	100
3	261-103/341-000	100
4	261-104/341-000	50
5	261-105/341-000	100
6	261-106/341-000	25
7	261-107/341-000	50
8	261-108/341-000	50
9	261-109/341-000	100
10	261-110/341-000	25
11	261-111/341-000	25
12 ❸	261-112/341-000	25

4-Leiter-Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau ❷

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	261-202/342-000	100
3	261-203/342-000	100
4	261-204/342-000	100
5	261-205/342-000	100
6	261-206/342-000	50
7	261-207/342-000	50
8	261-208/342-000	100
9	261-209/342-000	50
10	261-210/342-000	25
11	261-211/342-000	25
12 ❸	261-212/342-000	50

2-Leiter-Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau ❷

2	261-152/341-000	100
3	261-153/341-000	100
4	261-154/341-000	50
5	261-155/341-000	100
6	261-156/341-000	100
7	261-157/341-000	50
8	261-158/341-000	50
9	261-159/341-000	50
10	261-160/341-000	25
11	261-161/341-000	25
12 ❸	261-162/341-000	100

4-Leiter-Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau ❷

2	261-252/342-000	100
3	261-253/342-000	100
4	261-254/342-000	100
5	261-255/342-000	100
6	261-256/342-000	50
7	261-257/342-000	50
8	261-258/342-000	50
9	261-259/342-000	50
10	261-260/342-000	25
11	261-261/342-000	100
12 ❸	261-262/342-000	25

CAGE CLAMP®

Anreihbare Einzelklemme; mit Befestigungsflansch; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem

2,5 mm²; Serie 261

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 261

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Mini-WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Schildchenbreite 5 mm

unbedruckt **248-501** 5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

210-720 1

2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**261-411**	200 (50)

2-Leiter-Klemme; einseitig mit Drücker; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

◯ grau **261-411/331-000** 200 (50)

2-Leiter-Klemme; beidseitig mit Drückern; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

◯ grau **261-411/341-000** 200 (50)

Zubehör; Serie 261

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch

grau **261-410** 300 (50)

Einlegebrücke; isoliert; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 1 mm²; I_N 10 A; grau

2-fach **261-402** 25

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff; zum Anschließen der Einlegebrücke

2-fach **209-132** 1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot **210-136** 50

Montagefuß mit Schraube; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit

grau **209-123** 25

Montageadapter; für Tragschiene 35; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit

grau **209-137** 25



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mittels Drücker anschließen.



Klemmenleiste; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem

Prüfen mit Spannungsprüfer

8

CAGE CLAMP®

Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; mit Beschriftungsaufnahme für Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem

2,5 mm²; Serie 261

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Polbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 15 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Polbreite 6 mm / 0.236 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Höhere Polzahlen nach Kundenspezifikation auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungslöcher Ø 3,2 mm (mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35)

Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungslöcher Ø 3,2 mm (mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35)

Abmessungen in mm

Einzelklemmen und Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen

L = Polzahl x Polbreite $L_1 = L + 7{,}2$ mm $L_2 = L + 13$ mm



2-Leiter-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	261-422	100
3	261-423	100
4	261-424	100
5	261-425	200
6	261-426	50
7	261-427	50
8	261-428	50
9	261-429	50
10	261-430	25
11	261-431	25
12 ❷	261-432	25

2-Leiter-Klemmenleiste; einseitig mit Drückern; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	261-422/331-000	100
3	261-423/331-000	100
4	261-424/331-000	100
5	261-425/331-000	100
6	261-426/331-000	50
7	261-427/331-000	50
8	261-428/331-000	50
9	261-429/331-000	50
10	261-430/331-000	25
11	261-431/331-000	25
12 ❸	261-432/331-000	25

2-Leiter-Klemmenleiste; beidseitig mit Drückern; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau

2	261-422/341-000	100
3	261-423/341-000	100
4	261-424/341-000	100
5	261-425/341-000	100
6	261-426/341-000	50
7	261-427/341-000	50
8	261-428/341-000	50
9	261-429/341-000	50
10	261-430/341-000	25
11	261-431/341-000	25
12 ❸	261-432/341-000	25

Anreihbare Einzelklemme; mit Befestigungsflansch oder Rastfuß
4 mm²; Serie 262

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
630 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
630 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

❶ 630 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Prüfsteckermodul, Seite 474

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

2-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	262-301	100 (50)
blau	262-304 ❷	100 (50)
orange	262-306	100 (50)
grün-gelb	262-307	100 (50)

4-Leiter-Klemme; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	262-331	100 (50)
blau	262-334 ❷	100 (50)
orange	262-336	100 (50)
grün-gelb	262-337	100 (50)

2-Leiter-Klemme; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

grau	262-311	100 (50)
blau	262-314 ❷	100 (50)
orange	262-316	100 (50)
grün-gelb	262-317	100 (50)

4-Leiter-Klemme; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

grau	262-341	100 (50)
blau	262-344 ❷	100 (50)
orange	262-346	100 (50)
grün-gelb	262-347	100 (50)

Platzsparende 2-Leiter-Endklemme; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

grau	262-321	100 (50)
blau	262-324 ❷	100 (50)
orange	262-326	100 (50)
grün-gelb	262-327	100 (50)

Platzsparende 4-Leiter-Endklemme; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

grau	262-351	100 (50)
blau	262-354 ❷	100 (50)
orange	262-356	100 (50)
grün-gelb	262-357	100 (50)

Zubehör; artikelspezifisch

Prüfsteckermodul; anreihbar; 7 mm breit

grau | 249-137 | 100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Prüfsteckermodul; anreihbar; 12 mm breit

grau | 249-140 | 100 (25)

Zubehör; Serie 262

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch

grau | 262-361 | 300 (50)

Abschlussplatte; mit Rastfuß

grau | 262-371 | 300 (50)

Einlegebrücke; isoliert; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 2,5 mm²; I_N 16 A; grau

2-fach | 262-402 | 25

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff; zum Anschließen der Einlegebrücke

2-fach | 209-132 | 1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot | 210-136 | 50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb | 210-137 | 50

Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch

210-154 | 1

Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; für Aluminiumtragschiene (210-154); 6 mm breit

209-122 | 25

Zubehör; Serie 262

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Montagefuß; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; 6,4 mm breit

grau | 209-120 | 25

Befestigungsschraube; für Montagefuß (209-120)

209-119 | 500 (50)

Montagefuß mit Schraube; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit

grau | 209-123 | 25

Montageadapter; für Tragschiene 35; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit

grau | 209-137 | 25

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

210-720 | 1

8

CAGE CLAMP®

Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen
4 mm²; Serie 262

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
630 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
Polbreite 7 mm / 0.276 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
630 V/8 kV/3 ❶	300 V, 20 A
I_N 32 A	300 V, 20 A
Polbreite 12 mm / 0.472 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



❶ 630 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmenleisten mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.
Zusatz-Bestellnr. …/000-006 (auf Anfrage)

❸ Höhere Polzahlen und/oder farbig gemischte Klemmenleisten nach Kundenspezifikation auf Anfrage

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungslöcher Ø 3,2 mm (mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35)

Abmessungen in mm



Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm (auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35)

8

2-Leiter-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau ❷		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	262-102	100
3	262-103	100
4	262-104	100
5	262-105	100
6	262-106	100
7	262-107	100
8	262-108	100
9	262-109	50
10	262-110	25
11	262-111	25
12 ❸	262-112	25

4-Leiter-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau ❷		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	262-202	100
3	262-203	100
4	262-204	100
5	262-205	100
6	262-206	50
7	262-207	50
8	262-208	50
9	262-209	50
10	262-210	25
11	262-211	25
12 ❸	262-212	25

2-Leiter-Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau ❷		
2	262-152	100
3	262-153	100
4	262-154	100
5	262-155	100
6	262-156	50
7	262-157	50
8	262-158	50
9	262-159	50
10	262-160	25
11	262-161	25
12 ❸	262-162	25

4-Leiter-Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau ❷		
2	262-252	100
3	262-253	100
4	262-254	100
5	262-255	100
6	262-256	50
7	262-257	50
8	262-258	50
9	262-259	50
10	262-260	25
11	262-261	25
12 ❸	262-262	25

CAGE CLAMP®

Anreihbare Ex-Einzelklemme; mit Befestigungsflansch oder Rastfuß
4 mm²; Serie 262

Technische Daten	
0,5 … 4 mm²	28 … 12 AWG
550 V	300 V, 20 A
I_N 23 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 7 mm / 0.276 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

Technische Daten	
0,5 … 4 mm²	28 … 12 AWG
550 V	300 V, 20 A
I_N 30 A	300 V, 20 A
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

❶ Bei Verwendung von gasdicht aufgecrimpten Aderendhülsen – als Korrosionsschutzmaßnahme – verringert sich der Nennquerschnitt um eine Stufe. Leiterarten und deren Vorbehandlung siehe Kapitel 14 „Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche".



2-Leiter-Klemme Ex e II; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
lichtgrau	262-130	100 (50)

4-Leiter-Klemme Ex e II; mit Befestigungsflansch; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35

Farbe	Bestellnr.	VPE
lichtgrau	262-230	100 (50)

2-Leiter-Klemme Ex e II; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

lichtgrau	262-180	100 (50)

4-Leiter-Klemme Ex e II; mit Rastfuß; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35

lichtgrau	262-280	100 (50)

Platzsparende 2-Leiter-Endklemme Ex e II; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

lichtgrau	262-181	100 (50)

Platzsparende 4-Leiter-Endklemme Ex e II; ohne seitlich überstehenden Rastfuß; für Klemmenleisten mit Rastfüßen

lichtgrau	262-281	100 (50)



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.

8

Zubehör; Serie 262

Beschriftungsmaterial siehe Kapitel 13

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch

grau	262-363	50

Abschlussplatte; mit Rastfuß

grau	262-373	50

Einlegebrücke; isoliert; reduziert anschließbaren Querschnitt auf 2,5 mm²; I_N 16 A; grau

2-fach	262-402	25

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff; zum Anschließen der Einlegebrücke

2-fach	209-132	1

Aluminiumtragschiene; 1000 mm lang; 18 mm breit; 7 mm hoch

	210-154	1

Kunststoffendklammer; mit WSB beschriftbar; für Aluminiumtragschiene (210-154); 6 mm breit

	209-122	25

Montagefuß; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Rastfuß anrastbar; 6,4 mm breit

grau	209-120	25

Befestigungsschraube; für Montagefuß (209-120)

	209-119	500 (50)

Montagefuß mit Schraube; für Tragschiene 35; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit

grau	209-123	25

Montageadapter; für Tragschiene 35; als Endklammer verwendbar; 6,5 mm breit

grau	209-137	25

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

	210-720	1



Brücken mit Einlegebrücke

CAGE CLAMP®

Ex-Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen
4 mm²; Serie 262

Technische Daten	
0,5 … 4 mm²	28 … 12 AWG
550 V	300 V, 20 A
I_N 23 A	300 V, 20 A
Polbreite 7 mm / 0.276 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

Technische Daten	
0,5 … 4 mm²	28 … 12 AWG
550 V	300 V, 20 A
I_N 30 A	300 V, 20 A
Polbreite 12 mm / 0.472 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

❶ Bei Verwendung von gasdicht aufgecrimpten Aderendhülsen – als Korrosionsschutzmaßnahme – verringert sich der Nennquerschnitt um eine Stufe. Leiterarten und deren Vorbehandlung siehe Kapitel 14 „Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche".



Abmessungen in mm





Klemmenleiste; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungslöcher Ø 3,2 mm (mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35)

Klemmenleiste; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungslöcher Ø 3,5 mm (auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35)

8

2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	262-132	100
3	262-133	100
4	262-134	100
5	262-135	100
6	262-136	100
7	262-137	50
8	262-138	50
9	262-139	50
10	262-140	25
11	262-141	25
12 ❷	262-142	25

4-Leiter-Klemmenleiste Ex e II; mit Befestigungsflanschen; für Schraub- u. ä. Befestigungsarten; Befestigungsloch Ø 3,2 mm; mit Montagefuß (209-123) auch für Tragschiene 35; grau

Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	262-232	100
3	262-233	100
4	262-234	100
5	262-235	100
6	262-236	50
7	262-237	50
8	262-238	50
9	262-239	50
10	262-240	25
11	262-241	25
12 ❷	262-242	25

2-Leiter-Klemmenleiste Ex e II; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau

2	262-182	100
3	262-183	100
4	262-184	100
5	262-185	100
6	262-186	50
7	262-187	50
8	262-188	50
9	262-189	50
10	262-190	25
11	262-191	25
12 ❷	262-192	25

4-Leiter-Klemmenleiste Ex e II; mit Rastfüßen; für Blechdicke 0,6 … 1,2 mm; Befestigungsloch Ø 3,5 mm; auch für Aluminiumtragschiene (210-154) oder mit Montagefuß (209-120) für Tragschiene 35; grau

2	262-282	100
3	262-283	100
4	262-284	100
5	262-285	100
6	262-286	50
7	262-287	50
8	262-288	50
9	262-289	50
10	262-290	25
11	262-291	25
12 ❷	262-292	25

Prüfsteckermodul; für Klemmenleisten ohne Drücker
Serien 260, 261 und 262

Technische Daten
für Serie 260
Prüfspannung 250 V / 500 V ❶
Prüfstrom 0,5 A / 6 A ❷
mittlere Andruckkraft 2,2 N pro Pol

Technische Daten
für Serie 261 (auch Serie 264)
Prüfspannung 400 V / 800 V ❶
Prüfstrom 0,5 A / 6 A ❷
mittlere Andruckkraft 2,2 N pro Pol

Technische Daten
für Serie 262
Prüfspannung 500 V / 800 V ❶
Prüfstrom 0,5 A / 6 A ❷
mittlere Andruckkraft 2,2 N pro Pol



Prüfsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; für 2-Leiter-Klemmen Modulbreite 5 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**249-135**	100 (25)

Prüfsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; für 2-Leiter-Klemmen Modulbreite 6 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**249-136**	100 (25)

Prüfsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; für 2-Leiter-Klemmen Modulbreite 7 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**249-137**	100 (25)

Prüfsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; für 4-Leiter-Klemmen Modulbreite 8 mm		
◯ grau	**249-138**	100 (25)

Prüfsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; für 4-Leiter-Klemmen Modulbreite 10 mm		
◯ grau	**249-139**	100 (25)

Prüfsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; für 4-Leiter-Klemmen Modulbreite 12 mm		
◯ grau	**249-140**	100 (25)

Prüfsteckermodul; mit Rastklinken; anreihbar; für 2-Leiter-Klemmen Modulbreite 5 mm		
◯ grau	**260-404**	100 (25)

Prüfsteckermodul; mit Rastklinken; anreihbar; für 2-Leiter-Klemmen Modulbreite 6 mm		
◯ grau	**261-404**	100 (25)

Prüfsteckermodul; mit Rastklinken; anreihbar; für 4-Leiter-Klemmen Modulbreite 8 mm		
◯ grau	**260-405**	100 (25)

Prüfsteckermodul; ohne Rastklinken; anreihbar; für 4-Leiter-Klemmen Modulbreite 10 mm		
◯ grau	**261-405**	100 (25)

Zubehör; für L-Prüfsteckermodule

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V			
	rot	**210-136**	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V			
	gelb	**210-137**	50

8

❶ Bei Tippprüfung von Hand maximale Prüfspannung 48 V; Prüfstifte nicht berührungsgeschützt

❷ Prüfstrom bei Tippprüfung max. 0,5 A
Prüfstrom max. 6 A, wenn Prüfstifte fest in den Klemmstellen angeschlossen sind.



Zusammenrasten von Einzelmodulen zu Prüfsteckerleisten



Die Prüfsteckerleisten lassen sich zum Prüfvorgang – auch bei angeschlossenen Leitern – auf die Klemmenleiste aufschnappen. Da die Kontaktierung per Tippkontakt an den CAGE CLAMP®-Anschluss aus Federstahl erfolgt, bleibt diese Prüfart auf einen Nennstrom bis maximal 0,5 A beschränkt.

Rastklinkenabstand ca. 35 … 40 mm!

Prüfen auch bei angeschlossenem Leiter

WAGO Geräteanschlussklemmen
WAGO Netzanschlussklemmen

PUSH-IN CAGE CLAMP® PUSH WIRE®

WAGO Geräteanschlussklemmen
WAGO Netzanschlussklemmen
Seitliche Verdrahtung

			Seite
	4-Leiter-Geräteanschlussklemmen 0,5 … 4 mm²	Serie 862	480
	Netzanschlussklemmen 0,5 … 2,5 mm²	Serie 294	489

9

PUSH-IN CAGE CLAMP®

4-Leiter-Geräteanschlussklemmen
Serie 862
Systembeschreibung und Handhabung



4 Leiter pro Pol für eindrähtige und feindrähtige Leiter

Leiter anschließen – mit Drücker.

Prüfen mit Prüfstecker Ø 2 mm

Direktkontaktierung des PE-Kontaktes zur Montageplatte
Automatisches Durchstoßen einer eventuell vorhandenen Lackschicht

Brücken mit Einlegebrücke (862-482)

Eigenschaften und Vorteile
Diese Klemmenreihe wurde gezielt zum kostenminimierenden Anschluss von elektrischen Geräten entwickelt. Dabei sind simultan die Anforderungen an eine flexible Montage, die vielseitigen elektrischen Anschlussmöglichkeiten und die einfache Handhabung in die Konstruktion eingeflossen:

- Der Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss ermöglicht den Anschluss von bis zu vier Leitern mit Querschnitten von 0,5 bis 4 mm². Der gemischte Anschluss verschiedener Querschnitte in einer Klemme ist damit ebenfalls möglich.
- Bei der werkseitigen Verdrahtung ermöglicht der Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss ein einfaches Stecken von eindrähtigen Leitern oder mit ultraschallverdichteten Leiterenden von 0,5 bis 4 mm² (Länge des litzenverdichteten Kabelendes min. 10 mm) oder mit feindrähtigen Leitern mit aufgecrimpter Aderendhülse 1 bis 2,5 mm².
- Optional mit automatisch kontaktierendem PE-Kontakt
- Rastfüße zur schnellen Montage
- Drücker für die einfache Handhabung mit einem Betätigungswerkzeug oder von Hand
- Direktes Prüfen mit Prüfstecker Ø 2 mm
- Standardbeschriftung pro Pol oder bei großen Stückzahlen gemäß Kundenwunsch

Push-in CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:					
eindrähtig	mehrdrähtig	feindrähtig, auch mit verzinnten Einzeladern	feindrähtig, litzenverdichtet	feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)	feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.

Befestigungsarten



Abmessungen in mm



Abmessungen in mm
für PE-Kontakt und Rastfuß Ø 5,2 mm



Abmessungen in mm
für Geräteanschlussklemmen

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 2-polig
4 mm²; Serie 862

Technische Daten	
0,5 … 4 mm² ❶	20 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 32 A	300 V, 20 A
10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch	

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; mit 2 x Pin; schwarz

	Bestellnr.	VPE
● N-L1	862-2552	500
● L1-N	862-1552	500
● L1-N Ex	862-1552/999-950 ❸	500
● ohne Aufdruck	862-552	500

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von unten; mit 2 x Pin; schwarz

● N-L1	862-2562	500
● L1-N	862-1562	500
● L1-N Ex	862-1562/999-950 ❸	500
● ohne Aufdruck	862-562	500

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 1 Rastfuß pro Pol; schwarz

● N-L1	862-2532	500
● L1-N	862-1532	500
● L1-N Ex	862-1532/999-950 ❸	500
● ohne Aufdruck	862-532	500

Technische Daten	
0,5 … 4 mm² ❶	20 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 32 A	300 V, 20 A
10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch	

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; mit 2 x Pin; weiß

	Bestellnr.	VPE
○ N-L1	862-2652	500
○ L1-N	862-1652	500
○ L1-N Ex	862-1652/999-950 ❸	500
○ ohne Aufdruck	862-652	500

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von unten; mit 2 x Pin; weiß

○ N-L1	862-2662	500
○ L1-N	862-1662	500
○ L1-N Ex	862-1662/999-950 ❸	500
○ ohne Aufdruck	862-662	500

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 1 Rastfuß pro Pol; weiß

○ N-L1	862-2632	500
○ L1-N	862-1632	500
○ L1-N Ex	862-1632/999-950 ❸	500
○ ohne Aufdruck	862-632	500

❶ anschließbar: 0,5 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
440 V; 28 A
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; Serie 862

Passendes Beschriftungssystem:
Beschriftungsstreifen

Einlegebrücke; für Leitereinführung; isoliert; komplette Belegung der Leitereinführung; I_N 32 A

schwarz 862-482 5

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot 210-136 50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb 210-137 50

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

weiß 709-178 1

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

210-720 1

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 3-polig
4 mm²; Serie 862

Technische Daten	
0,5 … 4 mm² ❶	20 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 32 A	300 V, 20 A
10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch	

Technische Daten	
0,5 … 4 mm² ❶	20 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 32 A	300 V, 20 A
10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch	

❶ anschließbar: 0,5 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
440 V; 28 A
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; schwarz

	Bestellnr.	VPE
● N-PE-L1; ohne PE-Kontakt	862-2503	250
● PE-N-L1; ohne PE-Kontakt	862-1503	250
● PE-N-L1; ohne PE-Kontakt ❸	862-1503/999-950	250
● ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-503	250
● N-PE-L1; mit PE-Kontakt	862-8503	250
● PE-N-L1; mit PE-Kontakt	862-9503	250

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; weiß

	Bestellnr.	VPE
○ N-PE-L1; ohne PE-Kontakt	862-2603	250
○ PE-N-L1; ohne PE-Kontakt	862-1603	250
○ PE-N-L1; ohne PE-Kontakt ❸	862-1603/999-950	250
○ ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-603	250
○ N-PE-L1; mit PE-Kontakt	862-8603	250
○ PE-N-L1; mit PE-Kontakt	862-9603	250

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 1 Rastfuß pro Pol; schwarz

● N-PE-L1; ohne PE-Kontakt	862-2533	250
● PE-N-L1; ohne PE-Kontakt	862-1533	250
● PE-N-L1; ohne PE-Kontakt ❸	862-1533/999-950	250
● ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-533	250
● N-PE-L1; mit PE-Kontakt	862-8533	250
● PE-N-L1; mit PE-Kontakt	862-9533	250

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 1 Rastfuß pro Pol; weiß

○ N-PE-L1; ohne PE-Kontakt	862-2633	250
○ PE-N-L1; ohne PE-Kontakt	862-1633	250
○ PE-N-L1; ohne PE-Kontakt ❸	862-1633/999-950	250
○ ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-633	250
○ N-PE-L1; mit PE-Kontakt	862-8633	250
○ PE-N-L1; mit PE-Kontakt	862-9633	250

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; Rastfuß an Pos. 1+3; schwarz

● N-PE-L1; ohne PE-Kontakt	862-2593	250
● PE-N-L1; ohne PE-Kontakt	862-1593	250
● PE-N-L1; ohne PE-Kontakt ❸	862-1593/999-950	250
● ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-593	250
● N-PE-L1; mit PE-Kontakt	862-8593	250
● PE-N-L1; mit PE-Kontakt	862-9593	250

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; Rastfuß an Pos. 1+3; weiß

○ N-PE-L1; ohne PE-Kontakt	862-2693	250
○ PE-N-L1; ohne PE-Kontakt	862-1693	250
○ PE-N-L1; ohne PE-Kontakt ❸	862-1693/999-950	250
○ ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-693	250
○ N-PE-L1; mit PE-Kontakt	862-8693	250
○ PE-N-L1; mit PE-Kontakt	862-9693	250

Zubehör; Serie 862

Passendes Beschriftungssystem:
Beschriftungsstreifen

Einlegebrücke; für Leitereinführung; isoliert; komplette Belegung der Leitereinführung; I_N 32 A

schwarz — 862-482 — 5

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot — 210-136 — 50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb — 210-137 — 50

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufstrabar

weiß — 709-178 — 1

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

210-720 — 1

9

PUSH-IN CAGE CLAMP®

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 4-polig
4 mm²; Serie 862

Technische Daten	
0,5 … 4 mm² ❶	20 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 32 A	300 V, 20 A
10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch	

Technische Daten	
0,5 … 4 mm² ❶	20 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 32 A	300 V, 20 A
10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch	

❶ anschließbar: 0,5 … 4 mm² „e + f";
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e" und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm"
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
440 V; 28 A
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; schwarz

	Bestellnr.	VPE
● N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2504	200
● PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-1504	200
● PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt ❸	862-1504/999-950	200
● ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-504	200
● N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8504	200
● PE-N-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-9504	200

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; weiß

	Bestellnr.	VPE
○ N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2604	200
○ PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-1604	200
○ PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt ❸	862-1604/999-950	200
○ ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-604	200
○ N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8604	200
○ PE-N-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-9604	200

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 1 Rastfuß pro Pol; schwarz

● N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2534	200
● PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-1534	200
● PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt ❸	862-1534/999-950	200
● ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-534	200
● N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8534	200
● PE-N-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-9534	200

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 1 Rastfuß pro Pol; weiß

○ N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2634	200
○ PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-1634	200
○ PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt ❸	862-1634/999-950	200
○ ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-634	200
○ N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8634	200
○ PE-N-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-9634	200

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; Rastfuß an Pos. 1+4; schwarz

● N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2594	200
● PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-1594	200
● PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt ❸	862-1594/999-950	200
● ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-594	200
● N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8594	200
● PE-N-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-9594	200

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; Rastfuß an Pos. 1+4; weiß

○ N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2694	200
○ PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-1694	200
○ PE-N-L1-L2; ohne PE-Kontakt ❸	862-1694/999-950	200
○ ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-694	200
○ N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8694	200
○ PE-N-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-9694	200

Zubehör; Serie 862

Passendes Beschriftungssystem:
Beschriftungsstreifen

Einlegebrücke; für Leitereinführung; isoliert; komplette Belegung der Leitereinführung; I_N 32 A

schwarz | 862-482 | 5

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot | 210-136 | 50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb | 210-137 | 50

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

weiß | 709-178 | 1

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

210-720 | 1

9

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 5-polig
4 mm²; Serie 862

Technische Daten	
0,5 … 4 mm² ❶	20 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 32 A	300 V, 20 A
10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch	

Technische Daten	
0,5 … 4 mm² ❶	20 … 12 AWG
500 V/6 kV/3 ❷	300 V, 20 A
I_N 32 A	300 V, 20 A
10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 inch	

❶ anschließbar: 0,5 … 4 mm² „e + f“;
direkt steckbar: 1 … 4 mm² „e“ und 1 … 2,5 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 12 mm“
Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein.

❷ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Die mit dem Ex-Zeichen gekennzeichneten Klemmen sind für Anwendungen Ex e II geeignet.
440 V; 28 A
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; schwarz

	Bestellnr.	VPE
● L3-N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2505	200
● PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt	862-1505	200
● PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt ❸	862-1505/999-950	200
● ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-505	200
● L3-N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8505	200
● PE-N-L1-L2-L3; mit PE-Kontakt	862-9505	200

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube Ø 2,9 mm von oben; weiß

	Bestellnr.	VPE
○ L3-N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2605	200
○ PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt	862-1605	200
○ PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt ❸	862-1605/999-950	200
○ ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-605	200
○ L3-N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8605	200
○ PE-N-L1-L2-L3; mit PE-Kontakt	862-9605	200

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 1 Rastfuß pro Pol; schwarz

● L3-N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2525	200
● PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt	862-1525	200
● PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt ❸	862-1525/999-950	200
● ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-525	200
● L3-N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8525	200
● PE-N-L1-L2-L3; mit PE-Kontakt	862-9525	200

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; 1 Rastfuß pro Pol; weiß

○ L3-N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2625	200
○ PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt	862-1625	200
○ PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt ❸	862-1625/999-950	200
○ ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-625	200
○ L3-N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8625	200
○ PE-N-L1-L2-L3; mit PE-Kontakt	862-9625	200

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; Rastfuß an Pos. 1+3; schwarz

● L3-N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2515	200
● PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt	862-1515	200
● PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt ❸	862-1515/999-950	200
● ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-515	200
● L3-N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8515	200
● PE-N-L1-L2-L3; mit PE-Kontakt	862-9515	200

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; Rastfuß an Pos. 1+3; weiß

○ L3-N-PE-L1-L2; ohne PE-Kontakt	862-2615	200
○ PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt	862-1615	200
○ PE-N-L1-L2-L3; ohne PE-Kontakt ❸	862-1615/999-950	200
○ ohne Aufdruck; ohne PE-Kontakt	862-615	200
○ L3-N-PE-L1-L2; mit PE-Kontakt	862-8615	200
○ PE-N-L1-L2-L3; mit PE-Kontakt	862-9615	200

Zubehör; Serie 862

Passendes Beschriftungssystem:
Beschriftungsstreifen

Einlegebrücke; für Leitereinführung; isoliert; komplette Belegung der Leitereinführung; I_N 32 A

schwarz | 862-482 | 5

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

rot | 210-136 | 50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V

gelb | 210-137 | 50

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufstrabar

weiß | 709-178 | 1

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm

210-720 | 1

9

Für den weltweiten Anschluss von Leuchten und Geräten
Die Kontakttechnik
Serie 294

Die Kontakttechnik



EUROPA
1 x 0,5 … 2,5 mm² „e“
1 x 0,5 … 1,5 mm² „e“
1 x 0,5 … 0,75 mm² „e“
AMERIKA
1 x AWG 18 … 14 „e“
1 x AWG 18 … 16 „e“
1 x AWG 18 „e“
JAPAN
1 x 0,8 … 1,6 mm Ø „e“
1 x 0,8 … 1 mm Ø „e“
1 x 0,8 mm Ø „e“

Interne Anschlussseite:
PUSH WIRE®-Funktion für die geräteinterne Verdrahtung mit eindrähtigen Leitern

EUROPA
2 x 0,5 … 2,5 mm² „e, m, f“
AMERIKA
2 x AWG 18 … 12 „e“
2 x AWG 18 … 14 „m, f“
JAPAN
2 x 0,8 … 2 mm Ø „e“
2 x 0,5 … 2 mm² „m, f“

Externe Anschlussseite:
Push-in CAGE CLAMP®-Funktion für den Netzanschluss aller Leiterarten


Lehre für Abisolierlänge
Drücker
Prüföffnung
Ø 2,5 mm
Direktanschluss/
außenliegende PE-Kontakte
Interne Anschlussseite
Rastfuß
PE-Direktkontakt

PUSH-IN CAGE CLAMP® PUSH WIRE®

Netzanschlussklemme; mit zwei Rastfüßen – Übersicht
Serie 294



ohne PE-Kontakt	mit PE-Direktkontakt	mit PE-Schraubkontakt	mit PE-Rastkontakt	mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt

Polzahl	Aufdruck	Bestellnr.	Bestellnr.	Bestellnr.	Bestellnr.	Bestellnr.
2	ohne	294-5002				
	N-L	294-5012				
	N´-L´	294-5022				
	DA- DA+	294-5032				
	- +	294-5072				
	1-N	294-5052				
	2-1	294-5042				
3	ohne	294-5003				
	N-PE-L	294-5013	294-5113	294-5413	294-5213	294-5313
	N´-PE-L´	294-5023	294-5123	294-5423	294-5223	294-5323
	1-PE-N	294-5053	294-5153	294-5453	294-5253	294-5353
	3-2-1	294-5043				
4	ohne	294-5004				
	1/L´-2/L-PE-N	294-5024	294-5124	294-5424	294-5224	294-5324
	1-2-PE-N	294-5014	294-5124	294-5424	294-5224	294-5324
	4-3-2-1	294-5044				
	1/L´-2/L E-N	294-5094/4025-000				
5	ohne	294-5005				
	L3-L2-L1-PE_N	294-5015		294-5415	294-5215	294-5315
	L´-N`-L-PE-N	294-5025		294-5425	294-5225	294-5325
	DA+ DA- L PE N	294-5035		294-5435	294-5235	294-5335
	DA- N PE L DA+	294-5075	294-5175	294-5475	294-5275	294-5375
	3-N-PE-1-2	294-5055	294-5155	294-5455	294-5255	294-5355
	5-4-3-2-1	294-5045				
	DA+ DA- L E N	294-5095/5025-000				
	L3-L2-L1-E-N	294-5095/5026-000				
	L´-N`-L-E-N	294-5095/5027-000				

Netzanschlussklemme; ohne Rastfüße – Übersicht
Serie 294

ohne PE-Kontakt	mit PE-Direktkontakt	mit PE-Schraubkontakt	mit PE-Rastkontakt	mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt

Polzahl	Aufdruck	Bestellnr.	Bestellnr.	Bestellnr.	Bestellnr.	Bestellnr.
2	ohne	294-4002				
	N-L	294-4012				
	N´-L´	294-4022				
	DA- DA+	294-4032				
	- +	294-4072				
	1-N	294-4052				
	2-1	294-4042				
3	ohne	294-4003				
	N-PE-L	294-4013		294-4413	294-4213	294-4313
	N´-PE-L´	294-4023		294-4423	294-4223	294-4323
	1-PE-N	294-4053		294-4453	294-4253	294-4353
	3-2-1	294-4043				
4	ohne	294-4004				
	1/L´-2/L-PE-N	294-4024		294-4424	294-4224	294-4324
	1-2-PE-N	294-4014		294-4424	294-4224	294-4324
	4-3-2-1	294-4044				
	1/L´-2/L E-N	294-4094/4025-000				
5	ohne	294-4005				
	L3-L2-L1-PE_N	294-4015		294-4415	294-4215	294-4315
	L´-N`-L-PE-N	294-4025		294-4425	294-4225	294-4325
	DA+ DA- L PE N	294-4035		294-4435	294-4235	294-4335
	DA- N PE L DA+	294-4075		294-4475	294-4275	294-4375
	3-N-PE-1-2	294-4055		294-4455	294-4255	294-4355
	5-4-3-2-1	294-4045				
	DA+ DA- L E N	294-4095/5025-000				
	L3-L2-L1-E-N	294-4095/5026-000				
	L´-N`-L-E-N	294-4095/5027-000				
6	ohne	294-4006				
7	ohne	294-4007				

9

Netzanschlussklemme
2,5 mm; Serie 294

5 Leiter pro Pol für eindrähtige und feindrähtige Leiter

- Externer Anschluss von eindrähtigen, mehrdrähtigen und feindrähtigen Leitern
- Universelle Leiteranschlussmöglichkeit (AWG, metrisch)
- Untenliegender Drittanschluss auf der internen Anschlussseite
- Nachträglich anrastbare Zugentlastung



Technische Daten		
Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60998-1	IEC/EN 60998-2-2
Überspannungskategorie	II	II
Verschmutzungsgrad	2	2
Bemessungsspannung	500 V	500 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV	4 kV
Bemessungsstrom	24 A	24 A
Temperaturangabe	T 85	

Leiterdaten für externe Anschlussseite	
Anschlusstechnik ❶	Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,5 … 2,5 mm / 18 … 12 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	0,5 … 2,5 mm / 18 … 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,5 … 2,5 mm / 18 … 16 AWG
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar	0,5 … 2,5 mm / 18 … 12 AWG
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse, direkt steckbar	0,5 mm² /18 AWG
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,5 … 1,5 mm / 18 … 16 AWG
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	0,5 … 1,5 mm / 18 … 16 AWG

Leiterdaten für interne Anschlussseite	
Anschlusstechnik	PUSH WIRE®
Leiteranschluss ❷	
Eindrähtiger Leiter	0,5 … 2,5 mm / 18 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	0,5 … 1,5 mm / 18 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,5 … 1,5 mm / 18 … 14 AWG
Leiteranschluss ❸	
Eindrähtiger Leiter	0,5 … 1,5 mm / 18 … 16 AWG
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	0,5 … 1 mm / 18 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,5 … 0,75 mm / 18 AWG
Leiteranschluss ❹	
Eindrähtiger Leiter	0,5 … 0,75 mm / 18 AWG
Abisolierlänge	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch

Werkstoffdaten	
Isolierstoffgruppe	IIIa
Isolierwerkstoff	Polycarbonat (PC)
Temperaturbeständigkeit	Relativer Temperaturindex 120 °C
Entflammbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Kontaktfederwerkstoff	Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Kontaktwerkstoff	Elektrolytkupfer (E_{Cu})
Kontaktoberfläche	verzinnt
Variante mit 16mm-Bauhöhe auf Anfrage!	

PUSH-IN CAGE CLAMP® PUSH WIRE®

Netzanschlussklemme
2,5 mm; Serie 294



Abmessungen in mm



Abmessungen in mm



Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; mit Rastfüßen; 2-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ N-L	294-5012	1000
○ N´-L´	294-5022	1000
○ DA- DA+	294-5032	1000
○ - +	294-5072	1000
○ 2-1	294-5042	1000
○ 1-N	294-5052	1000
○ ohne Aufdruck	294-5002	1000

Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; mit Rastfüßen; 3-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ N-PE-L	294-5013	500
○ N´-PE-L´	294-5023	500
○ 1-PE-N	294-5053	500
○ 3-2-1	294-5043	500
○ ohne Aufdruck	294-5003	500

Netzanschlussklemme; mit PE-Direktkontakt; mit Rastfüßen; 3-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ N-PE-L	294-5113	500
○ N´-PE-L´	294-5123	500
○ 1-PE-N	294-5153	500

Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; ohne Rastfüße; 2-polig; weiß		
○ N-L	294-4012	1000
○ N´-L´	294-4022	1000
○ DA- DA+	294-4032	1000
○ - +	294-4072	1000
○ 2-1	294-4042	1000
○ 1-N	294-4052	1000
○ ohne Aufdruck	294-4002	1000

Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; ohne Rastfüße; 3-polig; weiß		
○ N-PE-L	294-4013	500
○ N´-PE-L´	294-4023	500
○ 1-PE-N	294-4053	500
○ 3-2-1	294-4043	500
○ ohne Aufdruck	294-4003	500
○ N-E-L	294-4093/3025-000	500

Netzanschlussklemme
2,5 mm; Serie 294

Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; mit PE-Schraubkontakt; mit Rastfüßen; 3-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ N-PE-L	294-5413	500
○ N´-PE-L´	294-5423	500
○ 1-PE-N	294-5453	500



Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; mit PE-Rastkontakt; mit Rastfüßen; 3-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ N-PE-L	294-5213	500
○ N´-PE-L´	294-5223	500
○ 1-PE-N	294-5253	500



Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt; mit Rastfüßen; 3-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ N-PE-L	294-5313	500
○ N´-PE-L´	294-5323	500
○ 1-PE-N	294-5353	500

9

Netzanschlussklemme; mit PE-Schraubkontakt; ohne Rastfüße; 3-polig; weiß		
○ N-PE-L	294-4413	500
○ N´-PE-L´	294-4423	500
○ 1-PE-N	294-4453	500

Netzanschlussklemme; mit PE-Rastkontakt; ohne Rastfüße; 3-polig; weiß		
○ N-PE-L	294-4213	500
○ N´-PE-L´	294-4223	500
○ 1-PE-N	294-4253	500

Netzanschlussklemme; mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt; ohne Rastfüße; 3-polig; weiß		
○ N-PE-L	294-4313	500
○ N´-PE-L´	294-4323	500
○ 1-PE-N	294-4353	500

PUSH-IN CAGE CLAMP® PUSH WIRE®

Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; mit Rastfüßen; 4-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ 1/L´-2/L-PE-N	**294-5024**	500
○ 1-2-PE-N	**294-5014**	500
○ 4-3-2-1	**294-5044**	500
○ ohne Aufdruck	**294-5004**	500
○ 1/L´-2/L-E-N	**294-5094/4025-000**	500

Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; ohne Rastfüße; 4-polig; weiß		
○ 1/L´-2/L-PE-N	**294-4024**	500
○ 1-2-PE-N	**294-4014**	500
○ 4-3-2-1	**294-4044**	500
○ ohne Aufdruck	**294-4004**	500
○ 1/L´-2/L-E-N	**294-4094/4025-000**	500

Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; mit PE-Direktkontakt; mit Rastfüßen; 4-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ 1/L´-2/L-PE-N	**294-5124**	500
○ 1-2-PE-N	**294-5114**	500

Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; mit PE-Schraubkontakt; mit Rastfüßen; 4-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ 1/L´-2/L-PE-N	**294-5424**	500
○ 1-2-PE-N	**294-5414**	500

Netzanschlussklemme; mit PE-Schraubkontakt; ohne Rastfüße; 4-polig; weiß		
○ 1/L´-2/L-PE-N	**294-4424**	**500**
○ 1-2-PE-N	**294-4414**	500

9

Netzanschlussklemme
2,5 mm; Serie 294

Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; mit PE-Rastkontakt; mit Rastfüßen; 4-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ 1/L´-2/L-PE-N	294-5224	500
○ 1-2-PE-N	294-5214	500



Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt; mit Rastfüßen; 4-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ 1/L´-2/L-PE-N	294-5324	500
○ 1-2-PE-N	294-5314	500

Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; mit Rastfüßen; 5-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ L´-N´-L-PE-N	294-5025	250
○ L3-L2-L1-PE-N	294-5015	250
○ DA+ DA- L PE N	294-5035	250
○ DA- N PE L DA+	294-5075	250
○ 3-N-PE-1-2	294-5055	250
○ 5-4-3-2-1	294-5045	250
○ ohne Aufdruck	294-5005	250
○ DA+ DA- L E N	294-5095/5025-000	250
○ L3-L2-L1-E-N	294-5095/5026-000	250
○ L´-N´-L-E-N	294-5095/5027-000	250

Netzanschlussklemme; mit PE-Rastkontakt; ohne Rastfüße; 4-polig; weiß		
○ 1/L´-2/L-PE-N	294-4224	500
○ 1-2-PE-N	294-4214	500

Netzanschlussklemme; mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt; ohne Rastfüße; 4-polig; weiß		
○ 1/L´-2/L-PE-N	294-4324	500
○ 1-2-PE-N	294-4314	500

Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; ohne Rastfüße; 5-polig; weiß		
○ L´-N´-L-PE-N	294-4025	250
○ L3-L2-L1-PE-N	294-4015	250
○ DA+ DA- L PE N	294-4035	250
○ DA- N PE L DA+	294-4075	250
○ 3-N-PE-1-2	294-4055	250
○ 5-4-3-2-1	294-4045	250
○ ohne Aufdruck	294-4005	250
○ DA+ DA- L E N	294-4095/5025-000	250
○ L3-L2-L1-E-N	294-4095/5026-000	250
○ L´-N´-L-E-N	294-4095/5027-000	250

PUSH-IN CAGE CLAMP® PUSH WIRE®

Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; mit PE-Direktkontakt; mit Rastfüßen; 5-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ DA- N PE L DA+	294-5175	250
○ 3-N-PE-1-2	294-5155	250



Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; mit PE-Schraubkontakt; mit Rastfüßen; 5-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ L´-N´-L-PE-N	294-5425	250
○ L3-L2-L1-PE-N	294-5415	250
○ DA+ DA- L PE N	294-5435	250
○ DA- N PE L DA+	294-5475	250
○ 3-N-PE-1-2	294-5455	250



Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; mit PE-Rastkontakt; mit Rastfüßen; 5-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ L´-N´-L-PE-N	294-5225	250
○ L3-L2-L1-PE-N	294-5215	250
○ DA+ DA- L PE N	294-5235	250
○ DA- N PE L DA+	294-5275	250
○ 3-N-PE-1-2	294-5255	250

Netzanschlussklemme; mit PE-Schraubkontakt; ohne Rastfüße; 5-polig; weiß		
○ L´-N´-L-PE-N	294-4425	250
○ L3-L2-L1-PE-N	294-4415	250
○ DA+ DA- L PE N	294-4435	250
○ DA- N PE L DA+	294-4475	250
○ 3-N-PE-1-2	294-4455	250

Netzanschlussklemme; mit PE-Rastkontakt; ohne Rastfüße; 5-polig; weiß		
○ L´-N´-L-PE-N	294-4225	250
○ L3-L2-L1-PE-N	294-4215	250
○ DA+ DA- L PE N	294-4235	250
○ DA- N PE L DA+	294-4275	250
○ 3-N-PE-1-2	294-4255	250

PUSH-IN CAGE CLAMP® PUSH WIRE®

Netzanschlussklemme
2,5 mm; Serie 294





Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; mit Rastfüßen; 5-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ L´-N´-L-PE-N	**294-5325**	250
○ L3-L2-L1-PE-N	**294-5315**	250
○ DA+ DA- L PE N	**294-5335**	250
○ DA- N PE L DA+	**294-5375**	250
○ 3-N-PE-1-2	**294-5355**	250

Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; ohne Rastfüße; 5-polig; weiß		
○ L´-N´-L-PE-N	**294-4325**	250
○ L3-L2-L1-PE-N	**294-4315**	250
○ DA+ DA- L PE N	**294-4335**	250
○ DA- N PE L DA+	**294-4375**	250
○ 3-N-PE-1-2	**294-4355**	250

Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; ohne Rastfüße; 6-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ ohne Aufdruck	**294-4006**	200

Abmessungen in mm



Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; ohne Rastfüße; 7-polig; weiß		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ ohne Aufdruck	**294-4007**	200

9

Werkzeug und Zugentlastungsplatte

Abmessungen in mm



Abmessungen in mm

Montagewerkzeug; zum Eindrücken der Rastfüße in die Montageplatte; zum einfachen und sicheren Einrasten der PE-Kontakte

	Bestellnr.	VPE
	294-199	50

Zugentlastungsplatte; mit gesicherter Rastschelle; für Mantelleitung: 1 x Außendurchmesser 5,2 … 12 mm

Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ weiß	294-364	50

Zugentlastung; mit Rastfüßen; für Leitungsdurchmesser 4,5 … 12 mm

Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ weiß	294-370	500

Zugentlastungsplatte; mit gesicherter Rastschelle; für Flachleitungen und Einzelleiter: min. 3 x 0,5 mm²; max. 5 x 2,5 mm² oder 7 x 1,5 mm²

○ weiß	294-384	50

Zugentlastung; zur Schraub-/Nietbefestigung; für Leitungsdurchmesser 4,5 … 12 mm

○ weiß	294-375	500

Lösewerkzeug; zum Lösen der Verdrahtung am PUSH WIRE®-Anschluss

	Bestellnr.	VPE
	206-294	1



Lösen eines gesteckten Leiters
Lösewerkzeug unterhalb des Leiters einschieben und Leiter gemeinsam mit dem Lösewerkzeug herausziehen.



Zugentlastung, zur Schraub-/Nietbefestigung, für Leitungsdurchmesser 4,5 … 12 mm

Bohrlochzeichnungen für Befestigung mit Rastfüßen
Serie 294



2-polig – ohne PE-Kontakt



3-polig – mit PE-Direktkontakt



3-polig – mit PE-Direktkontakt



3-polig
mit PE-Rastkontakt, d = 4,9 mm
mit PE-Schraubkontakt, d ≤ 4,1 mm



4-polig
mit PE-Rastkontakt, d = 4,9 mm
mit PE-Schraubkontakt, d ≤ 4,1 mm



3-polig – mit PE-Direktkontakt



Bohrloch für Rastfuß



Rastfuß



5-polig
mit PE-Rastkontakt, d = 4,9 mm
mit PE-Schraubkontakt, d ≤ 4,1 mm

Bohrlochzeichnungen für Befestigung mit Rastfüßen
Serie 294



2-polig – ohne PE-Kontakt



3-polig
mit PE-Rastkontakt, d = 4,9 mm
mit PE-Schraubkontakt, d ≤ 4,1 mm



4-polig
mit PE-Rastkontakt, d = 4,9 mm
mit PE-Schraubkontakt, d ≤ 4,1 mm



5-polig
mit PE-Rastkontakt, d = 4,9 mm
mit PE-Schraubkontakt, d ≤ 4,1 mm



Bohrung für Schraube
Achtung:
Maximaler Gewindedurchmesser 3 mm bei selbstschneidenden Schrauben!



Befestigungsloch für Schraube
Achtung:
Maximaler Gewindedurchmesser 3 mm bei selbstschneidenden Schrauben!

9



WAGO Reihenklemmen Classic

CAGE CLAMP®

WAGO Reihenklemmen Classic
Seitliche Verdrahtung

			Seite
	Durchgangs- und Schutzleiterklemmen 0,08 … 16 mm²	Serien 279 … 283	502
	Trenn- und Messklemmen und Erdleiter-Trennklemmen 0,2 … 6 mm²	Serie 282	506
	Sicherungsklemmen 0,2 … 6 mm²	Serie 282	508

10

Reihenklemmen Classic; Seitliche Verdrahtung
Serien 279 … 284
Systembeschreibung und Handhabung



Aufrasten von Reihenklemmen mit seitlicher Verdrahtung auf die Tragschiene



Schnellmontagenocken verhindern seitenverkehrtes Aufrasten.



Demontieren einer Klemme aus dem Verband



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter anschließen.
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils die nächst größere Klemme zu wählen.





Prüfen mit Prüfstecker
Hier über den Prüfadapter (209-170)

Brücken mit Querbrückern (280-402)
Querbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken!

Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen mit seitlicher Verdrahtung
Reduzierbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken!

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten.

Für alle Tragschienen 35 geeignet



Austausch einer Sicherung





Verschieben des Trennschlittens bei Trenn- und Messklemmen



Zum Auslösen der Rastsperre die Griffe über den Rastpunkt hinweg zusammendrücken.
Betätigungszange von der Klemme nehmen und auf die nächste Klemme umsetzen.

Beschriftung mit WMB-Multibeschriftungssystem

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Durchgangs- und Schutzleiterklemme

1,5 mm²; Serie 279 und 2,5 mm²; Serie 280 und 4 mm²; Serie 281 und 6 mm²; Serie 282

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 10 A
I_N 18 A	600 V, 15 A
Klemmenbreite 4 mm / 0.157 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	279-101	100
blau	279-104 ❷	100

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	280-302	100 (25)
	grau	280-301	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	280-322	100 (25)
	grau	280-332	100 (25)
Querbrücker; isoliert; I_N 15 A			
	grau	279-402	200 (25)
	gelbgrün	279-422	200 (25)
Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 15 A			
	grau	279-409	100 (25)
Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 15 A			
	grau	284-414	50 (25)
Reduzierzwischenplatte; 1 mm dick; nur bei Klemmen 4; 2,5 und 1,5 mm²			
	grau	281-333	100 (25)
	orange	281-336	100 (25)
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen			
	gelb	279-405	100 (25)
Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²			
	grau	209-170	50 (25)
Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²			
	grau	280-404	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-101	100
blau	280-104 ❷	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	280-107	100

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick			
	orange	280-302	100 (25)
	grau	280-301	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	280-322	100 (25)
	grau	280-332	100 (25)
Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	grau	280-402	200 (25)
	gelbgrün	280-422	200 (25)
Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	grau	280-409	100 (25)
Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 15 A			
	grau	284-414	50 (25)
Reduzierzwischenplatte; 1 mm dick; nur bei Klemmen 4; 2,5 und 1,5 mm²			
	grau	281-333	100 (25)
	orange	281-336	100 (25)
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen			
	gelb	280-405	100 (25)
Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²			
		209-170	50 (25)
Prüfadapter; 5 mm breit; für Prüfstecker 210-137 (Ø 2,3 mm); für Klemmen 1,5 … 4 mm²			
	grau	280-404	100 (25)

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 12 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 20 A
I_N 32 A	600 V, 25 A
Klemmenbreite 6 mm / 0.236 inch	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	281-101	100
blau	281-104 ❷	100

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	281-107	100

Zubehör; artikelspezifisch			
Abschluss- und Zwischenplatte; 3 mm dick			
	orange	281-302	100 (25)
	grau	281-301	100 (25)
Trennwand; überstehend; 2 mm dick			
	orange	281-322	100 (25)
	grau	281-332	100 (25)
Querbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	grau	281-402	200 (25)
	gelbgrün	281-422	200 (25)
Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N = I_N Klemme			
	grau	281-409	100 (25)
Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 15 A			
	grau	284-414	50 (25)
Reduzierzwischenplatte; 1 mm dick; nur bei Klemmen 4; 2,5 und 1,5 mm²			
	grau	281-333	100 (25)
	orange	281-336	100 (25)
Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 6/4 mm²; I_N 30 A			
	grau	284-413	50 (25)
Reduzierbrücker; isoliert; von 16 mm² auf 45 mm²; I_N 32 A			
	grau	283-414	50 (25)
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen			
	gelb	281-405	100 (25)

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 30 A
I_N 41 A	600 V, 10 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-101	50
blau	282-104 ❷	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	282-107	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 4 mm dick

orange	282-302	100 (25)
grau	282-301	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	282-322	100 (25)
grau	282-332	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-402	100 (25)
gelbgrün	282-422	100 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-409	100 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 6/4 mm²; I_N 30 A

grau	284-413	50 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	284-333	100 (25)
orange	284-343	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	282-405	100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

B-Prüfsteckermodul; anreihbar; 8 mm breit

grau	709-310	100 (25)

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Reduzierbrücker, Seite 234
Prüfsteckermodul, Seite 345
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Tragschiene	Bestell-nr.	Strom [A]	entspr. mm² Cu
Tragschiene 35 x 7,5 (Stahl)			
gelocht	210-112	76	16
ungelocht	210-113	76	16
Tragschiene 35 x 15 (Stahl)			
1,5 mm dick	210-114	125	35
2,3 mm dick	210-118	125	35
Tragschiene 35 x 7,5 (Alu)			
ungelocht	210-196	76	16
Tragschiene 35 x 15 (Cu)			
2,3 mm dick	210-198	309	150
Strom bezogen auf Schienen mit 1m-Länge			

Es ist üblich, genormte Tragschienen als Schutzleiter-Sammelschienen einzusetzen. Dabei sind maximale Strombelastbarkeiten zu beachten.
Stahltragschienen sind gemäß EN 60947-7-2 [VDE 0611, Teil 3] nicht für PEN-Anwendungen einsetzbar (PEN = Schutz- und Neutralleiter).



Aufschnappen auf die Tragschiene
Schutzleiterklemmen werden wie Durchgangsklemmen auf die Tragschiene aufgeschnappt. Dabei wird die Kontaktierung zur Tragschiene ohne zusätzliche Handhabung automatisch sichergestellt.
Ein seitliches Verschieben auf der Tragschiene im aufgeschnappten Zustand ist nicht möglich.

Demontieren von der Tragschiene
Beim Aufschnappen auf Tragschienen 35 ist darauf zu achten, dass die offene Seite der Schutzleiterklemmen in die gleiche Richtung weist wie die der benachbarten Klemmen.
Zur optischen Kontrolle: Bei allen Klemmen befinden sich die Klemmenfüße mit den Demontageschlitzen auf der gleichen Seite.



Querbrücker bis zum Anschlag hinunterdrücken.
Schutzleiterklemmen lassen sich mit Querbrückern in einer Richtung (über die Klemmenrückwand) mit Durchgangsklemmen brücken. Zusätzlich zur Kennzeichnung dieser Klemmen empfehlen wir die Verwendung der gelb-grünen Querbrücker.

CAGE CLAMP®

Durchgangs- und Schutzleiterklemme
10 mm²; Serie 284 und 16 mm²; Serie 283

Technische Daten	
0,2 … 10 mm²	24 … 8 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 50 A
I_N 57 A	600 V, 65 A
Klemmenbreite 10 mm / 0.394 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	284-101	50
blau	284-104 ❷	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	284-107	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 2,5 mm dick

orange	284-302	100 (25)
grau	284-301	100 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	284-322	100 (25)
grau	284-332	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 57 A

grau	284-402	100 (25)
gelbgrün	284-422	100 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 57 A

grau	284-409	50 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 6/4 mm²; I_N 30 A

grau	284-413	50 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	284-333	100 (25)
orange	284-343	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	284-405	50 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

	209-170	50 (25)

B-Prüfsteckermodul; anreihbar; 8 mm breit

grau	709-310	100 (25)

Technische Daten	
0,2 … 16 mm²	24 … 6 AWG
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 65 A
I_N 76 A	600 V, 90 A
Klemmenbreite 12 mm / 0.472 inch	
16 … 17 mm / 0.63 … 0.67 inch	



2-Leiter-Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	283-101	50
blau	283-104 ❷	50

2-Leiter-Schutzleiterklemme		
grün-gelb	283-107	50

Zubehör; artikelspezifisch

Abschluss- und Zwischenplatte; 4 mm dick

orange	283-302	50 (25)
grau	283-301	50 (25)

Trennwand; überstehend; 2 mm dick

orange	283-322	50 (25)
grau	283-332	50 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 70 A

grau	283-402	50 (25)
gelbgrün	283-422	50 (25)

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 76 A

grau	283-409	50 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; von 16 mm² auf 45 mm²; I_N 32 A

grau	283-414	50 (25)

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	283-333	100 (25)
orange	283-335	100 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	283-405	50 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	283-404	25

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Reduzierbrücker, Seite 234
Prüfsteckermodul, Seite 345
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Reduzierbrücker schaffen den Übergang von querschnittsgroßen auf querschnittskleine Durchgangsklemmen, ohne Klemmstellenverlust. Sie sind z. B. interessant, wenn bei großen Leitungslängen der Spannungsfall gering gehalten werden soll, „vor Ort" aber der Nennquerschnitt ausreicht.

Reduzierbrücker werden, wie bei Querbrückern üblich, von oben in die zu brückenden Klemmen bis zum Anschlag hineingesteckt. Das Brücken kann wahlweise zur offenen Klemmenseite hin oder über die Klemmenrückwand, aber auch in beide Richtungen gleichzeitig vorgenommen werden. Die querschnittskleineren Durchgangsklemmen können bei Bedarf durch Querbrücker parallel geschaltet werden.

Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
Der Summenstrom der Abgänge darf den Nennstrom des Reduzierbrückers nicht überschreiten.
Es werden spezielle Reduzierabdeckplatten und Reduzierzwischenplatten benötigt. Wie diese zu verwenden sind, entnehmen Sie bitte den nebenstehenden Aufbaubeispielen.

10

Reduzierbrücker; für Durchgangsklemmen mit seitlicher Verdrahtung
Handhabung

Klemmen mit seitlicher Verdrahtung sind nicht mit Klemmen mit Frontverdrahtung mit Reduzierbrückern brückbar.
Brücken mit Reduzierbrückern bei Frontverdrahtungsklemmen siehe Seite 250

Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 4/2,5/1,5 mm²; I_N 15 A

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	284-414	50 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; von 10/6 mm² auf 6/4 mm²; I_N 30 A

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	284-413	50 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	284-333	100 (25)
orange	284-343	100 (25)

Reduzierzwischenplatte; 1 mm dick; nur bei Klemmen 4; 2,5 und 1,5 mm²

grau	281-333	100 (25)
orange	281-336	100 (25)

Reduzierbrücker; isoliert; von 16 mm² auf 45 mm²; I_N 32 A

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	283-414	50 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Reduzierabdeckplatte; 1 mm dick

grau	283-333	100 (25)
orange	283-335	100 (25)



Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 6 mm² (Serie 282)
auf Reihenklemmen 1,5 mm² (Serie 279)



Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 10 mm²/6 mm²
auf Reihenklemmen 4 mm²/2,5 mm²/1,5 mm²
mit Reduzierbrücker 284-414“
❶ Das Brücken mit Reduzierbrückern von Reihenklemmen 10 mm² (284-101) auf Klemmen 2,5 mm² (280-101) oder 1,5 mm² (279-101) über die Klemmenrückwand (siehe Beispiel: Klemme A nach Klemme 11) ist nicht möglich.



Aufbaubeispiel „Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 16 mm²
auf Reihenklemmen 4 mm²
mit Reduzierbrücker 283-414“



Brücken mit Reduzierbrückern
von Reihenklemmen 16 mm² (Serie 283)
auf Reihenklemmen 4 mm² (Serie 281)

10

Trenn- und Messklemme
6 mm²; Serie 282

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 30 A
I_N 41 A	300 V, 40 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 30 A
I_N 41 A	300 V, 40 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
400 V/6 kV/3 ❶	300 V, 30 A
I_N 41 A	300 V, 40 A
Klemmenbreite 8 mm / 0.315 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	







Trenn- und Messklemme; mit Prüfbuchsen Ø 4 mm		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-131	25

Durchgangsklemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-133	25

Trenn- und Messklemme; ohne Prüfbuchsen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-135	25

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-409	100 (25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einschnappbar

orange	282-137	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-409	100 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Doppelteilungsquerbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-409	100 (25)

Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einschnappbar

orange	282-137	100 (25)

Zubehör; Serie 282

Passendes Beschriftungssystem: WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 4 mm dick

grau	282-315	50 (25)
orange	282-314	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	282-405	100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau	282-402	100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau	209-170	50 (25)

B-Prüfsteckermodul; anreihbar; 8 mm breit

grau	709-310	100 (25)

B-Blindmodul; anreihbar; 8 mm breit

grau	709-311	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

10

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG

Klemmenbreite 16 mm / 0.63 inch
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch



Erdleiter-Trennklemme; grau		
Farbe	Bestellnr.	VPE
24 V	282-140	12
48 V	282-141	12
120 V	282-138	12
230 V	282-139	12

Zubehör; artikelspezifisch			
Schaltsperre; zum Sichern des Trennschlittens; einschnappbar			
	orange	282-137	100 (25)

❶ 400 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Prüfsteckermodul, Seite 345
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Betrieb
Geschlossener Trennschieber, Hilfsstromkreis ist geerdet, grüne LED/Glimmlampe leuchtet.



Prüfung – kein Erdschluss
Geöffneter Trennschieber, Hilfsstromkreis ist nicht geerdet.



Prüfung – Erdschluss
Geöffneter Trennschieber, Hilfsstromkreis ist nicht geerdet, rote LED/Glimmlampe leuchtet.

Stromwandlerschaltung mit Strompfadtrennung und Querbrückungsmöglichkeit



Stromwandlerschaltung mit Anschluss eines zweiten Prüfgerätes über Prüfbuchsen



Stromwandler-Prüfschaltung, k-Leitungen der Wandler verbunden



In der EN 60204, Teil 1/DIN VDE 0113, Teil 1 „Elektrische Ausrüstungen von Maschinen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen" heißt es unter 9.4.3.1 Erdschlüsse:

Erdschlüsse in Steuerstromkreisen dürfen weder zum unbeabsichtigten Anlauf oder zu gefahrbringenden Bewegungen einer Maschine führen noch deren Stillsetzen verhindern.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, muss, in Übereinstimmung mit 8.2, eine Verbindung zum Schutzleitersystem vorgesehen sein, und die Geräte müssen, wie in 9.1.4 beschrieben, angeschlossen sein. Steuerstromkreise, die von einem Transformator gespeist und nicht an den Schutzleiterkreis angeschlossen werden, müssen mit einer Isolationsüberwachungseinrichtung (z. B. Fehlerstromeinrichtung) versehen sein, die einen Erdschluss entweder anzeigt oder den Stromkreis nach einem Erdschluss automatisch unterbricht.
Bei elektronischen Stromkreisen kann der Anschluss von einer Seite des Steuerstromkreises an den Schutzleiterkreis gemäß 9.1.4 einen unbeabsichtigten Betrieb verhindern. Wenn dies nicht ausreicht oder, wenn aus anderen Gründen elektronische Kreise nicht an den Schutzleiterkreis angeschlossen werden können, müssen andere Maßnahmen ergriffen werden, um das gleiche Sicherheitsniveau zu erreichen.

Ist der Steuerstromkreis direkt zwischen den Außenleitern der Versorgung oder zwischen einem Außenleiter und einem Neutralleiter, der entweder nicht geerdet oder über einen hohen Widerstand geerdet ist, angeschlossen, müssen mehrpolige Steuerschalter verwendet werden, die alle stromführenden Leiter unterbrechen. Diese Forderung gilt für Start- und Stoppfunktionen der Maschine, bei der ein unbeabsichtigter Anlauf oder ein nicht mögliches Stillsetzen einen gefährlichen Zustand oder Schaden an der Maschine oder am Arbeitsgut verursachen können.

Sicherungsklemme
6 mm²; Serie 282

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	600 V, 10 A
I_N 10 A	250 V, 10 A
Klemmenbreite 13 mm / 0.512 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Sicherungsklemme; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm; ohne Kennmelder

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-122	40

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	
I_N 10 A	250 V, 10 A
Klemmenbreite 13 mm / 0.512 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Sicherungsklemme; für G-Sicherungseinsätze ¼" x 1"; ohne Kennmelder

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-120	40

2-Leiter-Sicherungsklemme; für G-Sicherungseinsätze ¼" x 1¼ "; ohne Kennmelder

grau	282-128	40

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	600 V, 10 A
I_N 10 A	250 V, 10 A
Klemmenbreite 13 mm / 0.512 inch	
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	



2-Leiter-Sicherungsklemme; für G-Sicherungseinsätze 5 x 25 mm; mit Kennmelder

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-126	40

Zubehör; artikelspezifisch

G-Sicherungseinsatz; ohne Kennmelder; 5 x 20 mm; 6,3 A / 250 V; mittelträge

282-451 100

Zubehör; artikelspezifisch

G-Sicherungseinsatz; ohne Kennmelder; ¼" x 1"; 10 A / 240 V; gemäß BS 1362

282-458 200 (10)

G-Sicherungseinsatz; ohne Kennmelder; ¼" x 1¼"; 10 A / 250 V; mittelträge

282-457 200 (100)

G-Sicherungseinsatz; ohne Kennmelder; ¼" x 1¼"; superflink

282-454 200 (10)

Zubehör; artikelspezifisch

G-Sicherungseinsatz; mit Kennmelder; 5 x 25 mm; 6,3 A / 250 V; mittelträge

282-452 200 (10)

G-Sicherungseinsatz; mit Kennmelder; 5 x 25 mm; 10 A / 450 V; flink

282-453 200 (10)

Zubehör; Serie 282

Passendes Beschriftungssystem: WMB

Abschluss- und Zwischenplatte; 4 mm dick

grau	282-312	50 (25)
orange	282-311	50 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb 282-405 100 (25)

Querbrücker; isoliert; I_N 41 A

grau 282-402 100 (25)

Prüfadapter; 8,3 mm breit; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Klemmen 1,5 … 10 mm²

grau 209-170 50 (25)

Prüfstecker; 6 mm breit; mit CAGE CLAMP®; für 0,08 … 2,5 mm²

I_N 24 A 281-407 100 (25)

Betätigungszange; für Reihenklemmen mit seitlicher Verdrahtung, Serien 281, 282, 283, 284

210-141 1

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG

Klemmenbreite 13 mm / 0.512 inch

12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch



2-Leiter-Sicherungsklemme; für G-Sicherungseinsätze ¼" x 1¼ "; mit roter LED DC 24 V

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-128/281-413	40

Zubehör; artikelspezifisch

G-Sicherungseinsatz; ohne Kennmelder; ¼" x 1¼"; 10 A / 250 V; mittelträge

282-457 200 (100)

G-Sicherungseinsatz; ohne Kennmelder; ¼" x 1¼"; superflink

282-454 200 (10)

Technische Daten	
0,2 … 6 mm²	24 … 10 AWG

Klemmenbreite 13 mm / 0.512 inch

12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch



2-Leiter-Sicherungsklemme; für G-Sicherungseinsätze ¼" x 1¼ "; mit Glimmlampe AC 250 V / DC 220 V

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	282-128/281-417	40

2-Leiter-Sicherungsklemme; für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm; mit Glimmlampe AC 250 V / DC 220 V

grau	282-124	40

2-Leiter-Sicherungsklemme; für G-Sicherungseinsätze ¼" x 1¼ "; mit Glimmlampe AC/DC 120 V

grau	282-128/281-418	40

Zubehör; artikelspezifisch

G-Sicherungseinsatz; ohne Kennmelder; 5 x 20 mm; 6,3 A / 250 V; mittelträge

282-451 100

G-Sicherungseinsatz; ohne Kennmelder; ¼" x 1¼"; 10 A / 250 V; mittelträge

282-457 200 (100)

G-Sicherungseinsatz; ohne Kennmelder; ¼" x 1¼"; superflink

282-454 200 (10)

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)
Die elektrischen Daten werden durch die Sicherung bzw. Nennspannung der Leuchtanzeige bestimmt (siehe Seite 292).

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Abmessungen in mm
Bestellnr. 282-124



Abmessungen in mm
Bestellnr. 282-128/281-418



WAGO Rangiersysteme

WAGO Anschlussblöcke für Sammelschienen

CAGE CLAMP®

WAGO Rangiersysteme
WAGO Anschlussblöcke für Sammelschienen

			Seite
	Rangierwaben	Serie 726	514
	Potentialblöcke **Beschriftungsebene auf der Rangierseite** **Beschriftungsebene auf der Einspeiseseite**	Serie 726	518
	Zubehör für Rangierwaben		522
	Rangierklemmen und Potentialklemmen 1,5 mm²	Serie 727	526
	3-Leiter-Doppeldurchgangsklemmen 2,5 mm²	Serie 280	531
	Anschlussblöcke für Sammelschienen	Serie 812	533

11

Rangierwaben
Serie 726
Systembeschreibung und Handhabung



CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mit Betätigungswerkzeug (210-719), Klinge (2,5 x 0,4) mm, anschließen.

Kammerkennzeichnung (werkseitige Bedruckung)
Seite 1: 1, 2, 3, 4 ...



Prüfen mit Prüfstecker (210-137) Ø 2,3 mm



Blaue Rangierwaben sind für Anwendungen Ex i geeignet.



WFB-Beschriftungsprofil, passt in die Beschriftungsaufnahme und den Gruppenbeschriftungsadapter der Rangierwaben.

Individuelle Gruppenbeschriftung mit WSB-Schnellbeschriftungssystem

Montagebeispiel
Rangierwaben im Gestellrahmen

Montagebeispiel
Rangierwaben im 19"-Gestell

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten.

Platzersparnis
Rangierwaben, schmale Bauform (rechts im Bild), unten 180° gedreht montiert

Anrasten eines Zusatzmoduls mit Kontakt zur Befestigungsauflage

Montage einer Rangierwabe mit angerastetem Zusatzmodul; direkte Kontaktierung zum Montagerahmen

	max. Leiterquerschnitt (mm²) ohne Aderendhülse	max. Leiterquerschnitt (mm²) mit Aderendhülse			
		mit Kunststoffkragen		ohne Kunststoffkragen	
			Bestellnr./Farbe		Bestellnr.
Seite 2	1,5	0,75	**216-202/** grau	1	**216-103**
Seite 1	1,5	0,75	**216-202/** grau	1	**216-103**
Seite 2	2,5	1,5	**216-204/** schwarz	1,5	**216-104**
Seite 1	1,5	0,75	**216-202/** grau	1	**216-103**

Leiter mit Aderendhülsen anschließen.

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

CAGE CLAMP®

Rangierwabe; 32-polig
Serie 726

Technische Daten	
Seite 1: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
Seite 2: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 10 A
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

Technische Daten	
Seite 1: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
Seite 2: 2x 0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 10 A
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Für Anwendungen Ex i geeignet

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 523

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Abmessungen in mm



Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben grau/weiß; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 32-polig		
	Bestellnr.	VPE
Aufdruck 1 … 32	726-121	20
Aufdruck 33 … 64	726-122	20

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben grau/weiß; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 32-polig		
	Bestellnr.	VPE
Aufdruck 1 … 32	726-221	20
Aufdruck 33 … 64	726-222	20

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 32-polig		
Aufdruck 1 … 32	726-141 ❷	20
Aufdruck 33 … 64	726-142 ❷	20

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 32-polig		
Aufdruck 1 … 32	726-241 ❷	20
Aufdruck 33 … 64	726-242 ❷	20

Zubehör; für Rangierwaben

Passendes Beschriftungssystem: WSB/WFB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 4 x 3 Stück/Strang

weiß | 726-901 | 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm² „e+f“; 4 x 3 Stück/Strang

dunkelgrau | 726-907 | 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm² „e“; 0,14 … 0,25 mm² „f“; 4 x 3 Stück/Strang

lichtgrau | 726-906 | 200 (25)

Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse; I_N 6 A; max. 50 V; 0,5 mm²

grau | 709-107 | 1

Zubehör; für Rangierwaben

Passendes Beschriftungssystem: WSB/WFB

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb | 210-137 | 50

Gruppenbeschriftungsadapter für die Seite 2

dunkelgrau | 726-902 | 50

WFB-Flächenbeschriftungsprofil; 1000 mm lang

transparent | 210-612 | 10

Adapter für WFB-Flächenbeschriftungsprofil; zum Einrasten in die Beschriftungsaufnahme

grau | 209-185 | 200 (25)

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt | 209-501 | 5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

1 … 10 (10x) | 209-502 | 5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

1 … 50 (2x) | 209-566 | 5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

X (100x) | 209-500/209-035 | 5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

210-719 | 1

11

Rangierwabe; 48-polig
Serie 726

Technische Daten	
Seite 1: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
Seite 2: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 10 A
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

Technische Daten	
Seite 1: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
Seite 2: 2x 0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 10 A
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Für Anwendungen Ex i geeignet

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 523

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Abmessungen in mm



Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben grau/weiß; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 48-polig		
	Bestellnr.	VPE
Aufdruck 1 … 48	**726-421**	10

Rangierwabe; Kammerfarben grau/weiß; Kammerkennzeichnung auf Rahmen dunkelgrau; den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 48-polig		
	Bestellnr.	VPE
Aufdruck 1 … 48	**726-521**	10

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 48-polig		
Aufdruck 1 … 48	**726-441** ❷	10

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 48-polig		
Aufdruck 1 … 48	**726-541** ❷	10

Zubehör; für Rangierwaben

Passendes Beschriftungssystem: WSB/WFB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 4 x 3 Stück/Strang

weiß | **726-901** | 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm² „e“; 0,14 … 0,25 mm² „f“; 4 x 3 Stück/Strang

lichtgrau | **726-906** | 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm² „e+f“; 4 x 3 Stück/Strang

dunkelgrau | **726-907** | 200 (25)

Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse; I_N 6 A; max. 50 V; 0,5 mm²

grau | **709-107** | 1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb | **210-137** | 50

Gruppenbeschriftungsadapter für die Seite 2

dunkelgrau | **726-902** | 50

Zubehör; für Rangierwaben

Passendes Beschriftungssystem: WSB/WFB

WFB-Flächenbeschriftungsprofil; 1000 mm lang

transparent | **210-612** | 10

Adapter für WFB-Flächenbeschriftungsprofil; zum Einrasten in die Beschriftungsaufnahme

grau | **209-185** | 200 (25)

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt | **209-501** | 5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

1 … 10 (10x) | **209-502** | 5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

1 … 50 (2x) | **209-566** | 5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

X (100x) | **209-500/209-035** | 5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

210-719 | 1

11

CAGE CLAMP®

Rangierwabe; 80-polig
Serie 726

Technische Daten	
Seite 1: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
Seite 2: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 10 A
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

Technische Daten	
Seite 1: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
Seite 2: 2x 0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 10 A
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Für Anwendungen Ex i geeignet

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 523

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Abmessungen in mm



Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben grau/weiß; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 48-polig		
	Bestellnr.	VPE
Aufdruck 1 … 80	726-721	8

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben grau/weiß; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 48-polig		
	Bestellnr.	VPE
Aufdruck 1 … 80	726-821	8

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 48-polig		
Aufdruck 1 … 80	726-741 ❷	8

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; 48-polig		
Aufdruck 1 … 80	726-841 ❷	8

Zubehör; für Rangierwaben

Passendes Beschriftungssystem: WSB/WFB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 4 x 3 Stück/Strang			
	weiß	726-901	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm² „e“; 0,14 … 0,25 mm² „f“; 4 x 3 Stück/Strang			
	lichtgrau	726-906	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm² „e+f“; 4 x 3 Stück/Strang			
	dunkelgrau	726-907	200 (25)

WFB-Flächenbeschriftungsprofil; 1000 mm lang			
	transparent	210-612	10

Adapter für WFB-Flächenbeschriftungsprofil; zum Einrasten in die Beschriftungsaufnahme			
	grau	209-185	200 (25)

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm			
	unbedruckt	209-501	5

Zubehör; für Rangierwaben

Passendes Beschriftungssystem: WSB/WFB

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht			
	1 … 10 (10x)	209-502	5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht			
	1 … 50 (2x)	209-566	5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht			
	X (100x)	209-500/209-035	5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm			
		210-719	1

11

Rangierwabe; schmale Bauform; für 19"-Gestelle; 32-polig
Serie 726

Technische Daten	
Seite 1: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
Seite 2: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 10 A
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

Technische Daten	
Seite 1: 3x 0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
Seite 2: 2x 0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 10 A
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Für Anwendungen Ex i geeignet

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 523

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Abmessungen in mm



Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben grau/weiß; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; schmale Bauform; 32-polig

	Bestellnr.	VPE
Aufdruck 1 … 32	726-321	24
Aufdruck 33 … 64	726-322	24

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben grau/weiß; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; 180° gedreht; schmale Bauform; 32-polig

	Bestellnr.	VPE
Aufdruck 1 … 32	726-325	24
Aufdruck 33 … 64	726-326	24

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; schmale Bauform; 32-polig

Aufdruck 1 … 32	726-341 ❷	24
Aufdruck 33 … 64	726-342 ❷	24

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; 180° gedreht; schmale Bauform; 32-polig

Aufdruck 1 … 32	726-345 ❷	24
Aufdruck 33 … 64	726-346 ❷	24

Zubehör; für Rangierwaben

Passendes Beschriftungssystem: WSB/WFB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e" (0,14 mm² „f"); 4 x 3 Stück/Strang

weiß	726-901	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm² „e+f"; 4 x 3 Stück/Strang

dunkelgrau	726-907	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm² „e"; 0,14 … 0,25 mm² „f"; 4 x 3 Stück/Strang

lichtgrau	726-906	200 (25)

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Zubehör; für Rangierwaben

Passendes Beschriftungssystem: WSB/WFB

WFB-Flächenbeschriftungsprofil; 1000 mm lang

transparent	210-612	10

Adapter für WFB-Flächenbeschriftungsprofil; zum Einrasten in die Beschriftungsaufnahme

grau	209-185	200 (25)

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt	209-501	5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

1 … 10 (10x)	209-502	5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

1 … 50 (2x)	209-566	5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

X (100x)	209-500/209-035	5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

210-719	1

11

Potentialblock; schmale Bauform; für 19“-Gestelle
Serie 726

Technische Daten		
Seite 1: I_N 24 A		
24x 2x 0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch		
Seite 2: I_N 76 A		
1x oder 2x 0,5 … 16 (25 „f“) mm²	20 … 4 AWG	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch		

Technische Daten		
Seite 1: I_N 24 A		
24x 2x 0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch		
Seite 2: I_N 76 A		
1x oder 2x 0,5 … 16 (25 „f“) mm²	20 … 4 AWG	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch		



Technische Daten		
Seite 1:		
24x 2x 0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch		
Seite 2:		
1x oder 2x 0,5 … 16 (25 „f“) mm²	20 … 4 AWG	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch		

Abmessungen in mm



Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich grau; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; mit 1 Einspeiseklemme inkl. Abschlussplatte; für 19“-Gestelle; schmale Bauform		
	Bestellnr.	VPE
	726-601	10

Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich weiß; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; mit 1 Einspeiseklemme inkl. Abschlussplatte; für 19“-Gestelle; schmale Bauform		
	Bestellnr.	VPE
	726-611	10

Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich grün-gelb; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; mit 1 Einspeiseklemme inkl. Abschlussplatte; für 19“-Gestelle; schmale Bauform		
	Bestellnr.	VPE
	726-621	10

Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich grau; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte; für 19“-Gestelle; schmale Bauform		
	726-602	10

Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich weiß; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte; für 19“-Gestelle; schmale Bauform		
	726-612	10

Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich grün-gelb; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte; für 19“-Gestelle; schmale Bauform		
	726-622	10

Zubehör; artikelspezifisch			
Ersatzeinspeiseklemme; nur für den Einsatz bei Potentialblöcken Serie 726; 16 mm²; 12 mm breit			
	grau	2016-7611	20
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	grau	2016-7691	100 (25)
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 3; Klinge (5,5 x 0,8) mm			
		210-721	1

Zubehör; artikelspezifisch			
Ersatzeinspeiseklemme; nur für den Einsatz bei Potentialblöcken Serie 726; 16 mm²; 12 mm breit			
	weiß	2016-7608	20
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	grau	2016-7691	100 (25)
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 3; Klinge (5,5 x 0,8) mm			
		210-721	1

Zubehör; artikelspezifisch			
PE-Einspeiseklemme; 2-Leiter-Schutzleiterklemme; 16 mm²; 12 mm breit			
	grün-gelb	2016-7607	20
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	grau	2016-7691	100 (25)
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 3; Klinge (5,5 x 0,8) mm			
		210-721	1

Technische Daten

Seite 1: I_N 24 A

24x 2x 0,08 … 2,5 mm² | 28 … 14 AWG

8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch

Seite 2: I_N 76 A

1x oder 2x 0,5 … 16 (25 „f“) mm² | 20 … 4 AWG

18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch



Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; mit 1 Einspeiseklemme inkl. Abschlussplatte; für 19“-Gestelle; schmale Bauform

	Bestellnr.	VPE
	726-631 ❶	10

Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte; für 19“-Gestelle; schmale Bauform

	726-632 ❶	10

Zubehör; artikelspezifisch

Ersatzeinspeiseklemme; 2-Leiter-Verteilereinspeiseklemme; nur für den Einsatz bei Potentialblöcken Serie 726; 16 mm²; 12 mm breit

blau | 2016-7614 | 20

Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick

grau | 2016-7691 | 100 (25)

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 3; Klinge (5,5 x 0,8) mm

210-721 | 1

❶ Für Anwendungen Ex i geeignet

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 523

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Potentialblöcke

Passendes Beschriftungssystem:
WSB/WFB

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 4 x 3 Stück/Strang

weiß | 726-901 | 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm² „e“; 0,14 … 0,25 mm² „f“; 4 x 3 Stück/Strang

lichtgrau | 726-906 | 200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm² „e+f“; 4 x 3 Stück/Strang

dunkelgrau | 726-907 | 200 (25)

Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse; I_N 6 A; max. 50 V; 0,5 mm²

grau | 709-107 | 1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb | 210-137 | 50

Gruppenbeschriftungsadapter für die Seite 2

dunkelgrau | 726-902 | 50

WFB-Flächenbeschriftungsprofil; 1000 mm lang

transparent | 210-612 | 10

Adapter für WFB-Flächenbeschriftungsprofil; zum Einrasten in die Beschriftungsaufnahme

grau | 209-185 | 200 (25)

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

unbedruckt | 209-501 | 5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

1 … 10 (10x) | 209-502 | 5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

1 … 50 (2x) | 209-566 | 5

WSB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; Aufdruck waagerecht

X (100x) | 209-500/209-035 | 5

Zubehör; für Potentialblöcke

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline/WFB

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm

weiß | 2009-115 | 1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

unbedruckt | 793-5501 | 5

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm

gelb	793-5501/000-002	5
rot	793-5501/000-005	5
blau	793-5501/000-006	5
grau	793-5501/000-007	5
orange	793-5501/000-012	5
hellgrün	793-5501/000-017	5
grün	793-5501/000-023	5
violett	793-5501/000-024	5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

210-719 | 1

11

Potentialblock; schmale Bauform; für 19"-Gestelle; 180° horizontal gedreht
Serie 726

Technische Daten		
Seite 1: I_N 76 A		
1x oder 2x 0,5 … 16 (25 „f") mm²	20 … 4 AWG	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch		
Seite 2: I_N 24 A		
24x 2x 0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch		

Technische Daten		
Seite 1: I_N 76 A		
1x oder 2x 0,5 … 16 (25 „f") mm²	20 … 4 AWG	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch		
Seite 2: I_N 24 A		
24x 2x 0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch		

Technische Daten		
Seite 1:		
1x oder 2x 0,5 … 16 (25 „f") mm²	20 … 4 AWG	
18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 inch		
Seite 2:		
24x 2x 0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch		

Abmessungen in mm



Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; mit 1 Einspeiseklemme inkl. Abschlussplatte; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich grau; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; schmale Bauform		
Bestellnr.	VPE	
726-651	10	

Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; mit 1 Einspeiseklemme inkl. Abschlussplatte; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich weiß; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; schmale Bauform		
Bestellnr.	VPE	
726-661	10	

Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; mit 1 Einspeiseklemme inkl. Abschlussplatte; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich grün-gelb; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; schmale Bauform		
Bestellnr.	VPE	
726-671	10	

Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich grau; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; schmale Bauform		
726-652	10	

Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich weiß; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; schmale Bauform		
726-662	10	

Potentialblock; Rahmen dunkelgrau; mit 2 Einspeiseklemmen inkl. Abschlussplatte; Aufdruck 1 … 24; Kammerfarben einheitlich grün-gelb; Kammerkennzeichnung in senkrechter Linie; für 19"-Gestelle; schmale Bauform		
726-672	10	

Zubehör; artikelspezifisch			
Ersatzeinspeiseklemme; nur für den Einsatz bei Potentialblöcken Serie 726; 16 mm²; 12 mm breit			
	grau	2016-7611	20
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	grau	2016-7691	100 (25)
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 3; Klinge (5,5 x 0,8) mm			
		210-721	1

Zubehör; artikelspezifisch			
Ersatzeinspeiseklemme; nur für den Einsatz bei Potentialblöcken Serie 726; 16 mm²; 12 mm breit			
	weiß	2016-7608	20
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	grau	2016-7691	100 (25)
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 3; Klinge (5,5 x 0,8) mm			
		210-721	1

Zubehör; artikelspezifisch			
PE-Einspeiseklemme; 2-Leiter-Schutzleiterklemme; 16 mm²; 12 mm breit			
	grün-gelb	2016-7607	20
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick			
	grau	2016-7691	100 (25)
Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 3; Klinge (5,5 x 0,8) mm			
		210-721	1

Rangierwabe; mit Drückern; schmale Bauform; für 19“-Gestelle; 32-polig
Serie 726

Technische Daten	
Seite 1: 32x 0,2 … 1,5 mm² ❶	24 … 16 AWG
Seite 2: 32x 0,2 … 1,5 mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 10 A
10 mm / 0.39 inch	

Abmessungen in mm



Technische Daten	
Seite 1: 32x 0,2 … 1,5 mm² ❶	24 … 16 AWG
Seite 2: 32x 0,2 … 1,5 mm² ❶	24 … 16 AWG
800 V/8 kV/3 ❷	300 V, 10 A
I_N 10 A	300 V, 10 A
10 mm / 0.39 inch	

Abmessungen in mm



Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben grau/weiß; für 19“-Gestelle; schmale Bauform; 32-polig		
	Bestellnr.	VPE
ohne Aufdruck	726-770	30

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben einheitlich blau; für 19“-Gestelle; schmale Bauform; 32-polig		
	Bestellnr.	VPE
ohne Aufdruck	726-800 ❸	30

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben grau/weiß; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für 19“-Gestelle; schmale Bauform; 32-polig		
Aufdruck 1 … 32	726-771	30

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben einheitlich blau; Kammerkennzeichnung auf den Seiten 1 und 2 in senkrechter Linie; für 19“-Gestelle; schmale Bauform; 32-polig		
Aufdruck 1 … 32	726-801 ❸	30

Rangierwabe; Rahmen dunkelgrau; Kammerfarben weiß/grau; für 19“-Gestelle; schmale Bauform; 32-polig		
ohne Aufdruck	726-780	30

Zubehör; für Rangierwaben

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse; I_N 6 A; max. 50 V; 0,5 mm²			
	grau	709-107	1

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	unbedruckt	793-5501	5

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	weiß	2009-115	1

❶ anschließbar: 0,2 … 1,5 mm² „e + f“ und 0,25 … 1 mm² „Aderendhülse mit Kunststoffkragen; 10 mm“

❷ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❸ Für Anwendungen Ex i geeignet

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör; für Rangierwaben

Passendes Beschriftungssystem: WMB/WMB Inline/WFB

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; dehnbar 5 … 5,2 mm			
	gelb	793-5501/000-002	5
	rot	793-5501/000-005	5
	blau	793-5501/000-006	5
	grau	793-5501/000-007	5
	orange	793-5501/000-012	5
	hellgrün	793-5501/000-017	5
	grün	793-5501/000-023	5
	violett	793-5501/000-024	5

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm			
		210-719	1

Prüfspitze, Ø 2 mm, mindestens12 mm lange, freie Prüfspitze, nicht im WAGO Lieferprogramm (z. B. MultiContact XPP-80/2-16)

CAGE CLAMP®

Zusatzmodul für Rangierwaben
Serie 726

Technische Daten	
0,08 … 4 mm²	28 … 14 AWG
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
500 V/6 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 10 A	
9 mm / 0.35 inch	

❶ 500 V = Bemessungsspannung
6 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Für Anwendungen Ex i geeignet

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 523

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Abmessungen in mm



Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; mit CAGE CLAMP®; Zusatzmodul mit Kontakt zur Befestigungsauflage		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ weiß	726-903	25

Zusatzmodul für Rangierwaben; anrastbar an das untere Befestigungselement; mit CAGE CLAMP®; isoliert		
◯ grau	726-904	25

Anrasten eines Zusatzmoduls mit Kontakt zur Befestigungsauflage

Montage einer Rangierwabe mit angerastetem Zusatzmodul; direkte Kontaktierung zum Montagerahmen

11

Isolierungsstopp; für Rangierwabe
Serie 726

Anwendbar für die Rangierseite (Seite 1) der Rangierwaben 1,5 mm² (Vorder- und Rückseite unterscheiden sich)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 4 x 3 Stück/Strang		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	**726-901**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm² „e“; 0,14 … 0,25 mm² „f“; 4 x 3 Stück/Strang		
○ grau	**726-906**	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm² „e+f“; 4 x 3 Stück/Strang		
● dunkelgrau	**726-907**	200 (25)

Isolierungsstopp in die Leitereinführungsöffnungen der Rangierwaben einsetzen.

Montierter Isolierungsstopp

Rangierklemmen und Potentialklemmen
Serie 727
Systembeschreibung und Handhabung

Einzelne 4- oder 8-Etagen-Klemmen auf die Tragschiene aufrasten.

Klemmen anschließend untereinander zusammenrasten.



Wahlweise sind Klemmen für Tragschiene 35 x 7,5 mm oder Tragschiene 35 x 15 mm lieferbar.

Abschlussplatte seitlich greifen und:
- nach unten hineindrücken (montieren)
- nach oben herausziehen (demontieren)





Verband mit Betätigungswerkzeug, Klinge (2,5 x 0,4) mm, öffnen.



Klemme kräftig nach außen drücken und von der Tragschiene hebeln.



Klemmstellenbeschriftung durch direktes Bedrucken

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig,
auch mit verzinnten Einzeladern

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten.



Beispiel:
Links: durch Rasthaken hindurch eingespeiste Stammkabel auf der Feldseite
Rechts: durch Rasthaken hindurchgeführte Steuerleitungen
Mitte: Verdrahtung der beiden Rangierseiten

Bei Klemmen mit Rasthaken lässt sich der Verdrahtungsraum zwischen den Klemmenleisten mit Kabelkanaldeckeln (Herstellerbenennung auf Anfrage) verschließen.





CAGE CLAMP®-Anschluss
Leiter mit Betätigungswerkzeug (210-719), Klinge (2,5 x 0,4) mm, anschließen.
Max. Leiterquerschnitt für Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen 1 mm², mit Kunststoffkragen 0,75 mm²

Spezieller Prüfkontakt für Prüfstecker Ø 2,3 mm



Koordinatenkennzeichnung mit WMB-Multibeschriftungssystem



Blaue Rangierklemmen sind für Anwendungen Ex i geeignet.

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)

feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

4-Etagen-Rangierklemme
1,5 mm²; Serie 727

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 12 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 7,62 mm / 0.3 inch	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 12 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 7,62 mm / 0.3 inch	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	



❶ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.
60 V = Scheitelwert ^ Tab. 4, EN 60079-11
bei Bescheinigung durch den Werkssachverständigen

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Kabelbaumhalter, Seite 530
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

4-Etagen-Rangierklemme; mit Rasthaken; ohne Aufdruck; 4 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen; für Tragschiene 35 x 7,5

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	727-219	50
weiß	727-221	50
blau	727-223 ❷	50

4-Etagen-Rangierklemme; ohne Rasthaken; ohne Aufdruck; 4 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen; für Tragschiene 35 x 7,5

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	727-220	50
weiß	727-222	50
blau	727-224 ❷	50

4-Etagen-Rangierklemme; mit Rasthaken; ohne Aufdruck; 4 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen; für Tragschiene 35 x 15

grau	727-229	50
weiß	727-231	50
blau	727-233 ❷	50

4-Etagen-Rangierklemme; ohne Rasthaken; ohne Aufdruck; 4 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen; für Tragschiene 35 x 15

grau	727-230	50
weiß	727-232	50
blau	727-234 ❷	50

Zusatz-Bestellnr. für Klemmen mit Aufdruck	
0-1-2-3--3-2-1-0	…/021-000
a-b-c-d--d-c-b-a	…/022-000
3-2-1-0--0-1-2-3	…/023-000
d-c-b-a--a-b-c-d	…/024-000

Weitere Klemmen gleicher Bauform	
0-1-2-3--3-2-1-0	…/021-000
a-b-c-d--d-c-b-a	…/022-000
3-2-1-0--0-1-2-3	…/023-000
d-c-b-a--a-b-c-d	…/024-000

Zubehör; Serie 727

Passendes Beschriftungssystem: WMB

4-Etagen-Abschlussplatte; ohne Aufdruck; 7,62 mm dick

orange	727-217	25
grau	727-213	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 0-1-2-3--3-2-1-0; 7,62 mm dick

orange	727-205	25
grau	727-255	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: a-b-c-d--d-c-b-a; 7,62 mm dick

orange	727-206	25
grau	727-256	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 3-2-1-0--0-1-2-3; 7,62 mm dick

orange	727-207	25
grau	727-257	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: d-c-b-a--a-b-c-d; 7,62 mm dick



orange	727-208	25
grau	727-258	25

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 8 Stück/Strang

weiß	727-197	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm² „e“; 0,14 … 0,25 mm² „f“; 8 Stück/Strang

lichtgrau	727-198	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm² „e+f“; 8 Stück/Strang

dunkelgrau	727-199	200 (25)

Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse; I_N 6 A; max. 50 V; 0,5 mm²

grau	709-107	1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Zubehör; Serie 727

Passendes Beschriftungssystem: WMB

Reduzierprüfstecker; von 4mm-Buchse auf 2mm-Stecker; max. 42 V

rot	210-297	100 (25)

Kabelbaumhalter

grau	249-109	50

Doppelschildträger; für E-/A-Kennzeichnungen in der Klemmenmitte; für WSB- und WMB-Beschriftungssysteme; 4 mm breit

grau	209-128	200 (100)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

	210-719	1

11

4-Etagen-Potentialklemme
1,5 mm²; Serie 727

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 18 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 7,62 mm / 0.3 inch	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 18 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 7,62 mm / 0.3 inch	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	



❶ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Kabelbaumhalter, Seite 530
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

4-Etagen-Potentialklemme; mit Rasthaken; ohne Aufdruck; alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen; für Tragschiene 35 x 7,5

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	727-225	50
lichtgrau	727-227	50

4-Etagen-Potentialklemme; ohne Rasthaken; ohne Aufdruck; alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen; für Tragschiene 35 x 7,5

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	727-226	50
lichtgrau	727-228	50

4-Etagen-Potentialklemme; mit Rasthaken; ohne Aufdruck; alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen; für Tragschiene 35 x 15

orange	727-235	50
lichtgrau	727-237	50

4-Etagen-Potentialklemme; ohne Rasthaken; ohne Aufdruck; alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen; für Tragschiene 35 x 15

orange	727-236	50
lichtgrau	727-238	50

Zusatz-Bestellnr. für Klemmen mit Aufdruck

0-1-2-3--3-2-1-0	…/021-000
a-b-c-d--d-c-b-a	…/022-000
3-2-1-0--0-1-2-3	…/023-000
d-c-b-a--a-b-c-d	…/024-000

Weitere Klemmen gleicher Bauform

0-1-2-3--3-2-1-0	…/021-000
a-b-c-d--d-c-b-a	…/022-000
3-2-1-0--0-1-2-3	…/023-000
d-c-b-a--a-b-c-d	…/024-000

Zubehör; Serie 727

Passendes Beschriftungssystem: WMB

4-Etagen-Abschlussplatte; ohne Aufdruck; 7,62 mm dick

orange	727-217	25
grau	727-213	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 0-1-2-3--3-2-1-0; 7,62 mm dick

orange	727-205	25
grau	727-255	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: a-b-c-d--d-c-b-a; 7,62 mm dick

orange	727-206	25
grau	727-256	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 3-2-1-0--0-1-2-3; 7,62 mm dick

orange	727-207	25
grau	727-257	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: d-c-b-a--a-b-c-d; 7,62 mm dick

orange	727-208	25
grau	727-258	25

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 8 Stück/Strang

weiß	727-197	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm² „e“; 0,14 … 0,25 mm² „f“; 8 Stück/Strang

lichtgrau	727-198	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm² „e+f“; 8 Stück/Strang

dunkelgrau	727-199	200 (25)

Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse; I_N 6 A; max. 50 V; 0,5 mm²

grau	709-107	1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Reduzierprüfstecker; von 4mm-Buchse auf 2mm-Stecker; max. 42 V

rot	210-297	100 (25)

Kabelbaumhalter

grau	249-109	50

Doppelschildträger; für E-/A-Kennzeichnungen in der Klemmenmitte; für WSB- und WMB-Beschriftungssysteme; 4 mm breit

grau	209-128	200 (100)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

	210-719	1

CAGE CLAMP®

8-Etagen-Rangierklemme
1,5 mm²; Serie 727

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 12 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 7,62 mm / 0.3 inch	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 12 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 7,62 mm / 0.3 inch	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	





❶ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

❷ Klemmen mit blauem Isoliergehäuse sind für Anwendungen Ex i geeignet.
60 V = Scheitelwert ^ Tab. 4, EN 60079-11
bei Bescheinigung durch den Werkssachverständigen

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Kabelbaumhalter, Seite 530
Beschriftung, ab Seite 588

Hinweis: Nur Klemmen und Abschlussplatten der Farbgruppen **grau/weiß/lichtgrau** oder **orange/blau** zu Klemmenblöcken zusammenfassen bzw. miteinander kombinieren!

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

8-Etagen-Rangierklemme; mit Rasthaken; ohne Aufdruck; 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen; für Tragschiene 35 x 7,5

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	727-119	25
weiß	727-121	25
blau	727-123 ❷	25

8-Etagen-Rangierklemme; ohne Rasthaken; ohne Aufdruck; 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen; für Tragschiene 35 x 7,5

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	727-120	25
weiß	727-122	25
blau	727-124 ❷	25

8-Etagen-Rangierklemme; mit Rasthaken; ohne Aufdruck; 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen; für Tragschiene 35 x 15

grau	727-129	25
weiß	727-131	25
blau	727-133 ❷	25

8-Etagen-Rangierklemme; ohne Rasthaken; ohne Aufdruck; 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen; für Tragschiene 35 x 15

grau	727-130	25
weiß	727-132	25
blau	727-134 ❷	25

Zusatz-Bestellnr. für Klemmen mit Aufdruck	
0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0	.../001-000
a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a	.../002-000
7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7	.../003-000
h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h	.../004-000

Weitere Klemmen gleicher Bauform	
0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0	.../001-000
a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a	.../002-000
7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7	.../003-000
h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h	.../004-000

Zubehör; Serie 727

Passendes Beschriftungssystem: WMB

4-Etagen-Abschlussplatte; ohne Aufdruck; 7,62 mm dick

orange	727-117	25
grau	727-113	25
blau	727-114	25
weiß	727-115	25
lichtgrau	727-116	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; 7,62 mm dick

orange	727-105	25
grau	727-155	25
blau	727-159	25
weiß	727-163	25
lichtgrau	727-167	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; 7,62 mm dick

orange	727-106	25
grau	727-156	25
blau	727-160	25
weiß	727-164	25
lichtgrau	727-168	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; 7,62 mm dick

orange	727-107	25
grau	727-157	25
blau	727-161	25
weiß	727-165	25
lichtgrau	727-169	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick

orange	727-108	25
grau	727-158	25
blau	727-162	25
weiß	727-166	25
lichtgrau	727-170	25

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 8 Stück/Strang

weiß	727-197	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm² „e“; 0,14 … 0,25 mm² „f“; 8 Stück/Strang

lichtgrau	727-198	200 (25)

Zubehör; Serie 727

Passendes Beschriftungssystem: WMB

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm² „e+f“; 8 Stück/Strang

dunkelgrau	727-199	200 (25)

Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse; I_N 6 A; max. 50 V; 0,5 mm²

grau	709-107	1

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Reduzierprüfstecker; von 4mm-Buchse auf 2mm-Stecker; max. 42 V

rot	210-297	100 (25)

Kabelbaumhalter

grau	249-109	50

Doppelschildträger; für E-/A-Kennzeichnungen in der Klemmenmitte; für WSB- und WMB-Beschriftungssysteme; 4 mm breit

grau	209-128	200 (100)

WMB-Beschriftungskarte; weiß; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte; für SPS-Eingangskennzeichnung; für Klemmenbreite 5 … 17,5 mm

E0.0, E0.1, ..., E9.6, E9.7 (je 1x)	793-933	5

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

	210-719	1

CAGE CLAMP®

8-Etagen-Potentialklemme
1,5 mm²; Serie 727

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 18 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 7,62 mm / 0.3 inch	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	

Technische Daten	
0,08 … 1,5 mm²	28 … 16 AWG
250 V/4 kV/3 ❶	300 V, 10 A
I_N 18 A	300 V, 10 A
Klemmenbreite 7,62 mm / 0.3 inch	
8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 inch	





❶ 250 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Kabelbaumhalter, Seite 530
Beschriftung, ab Seite 588

Hinweis: Nur Klemmen und Abschlussplatten der Farbgruppen **grau/weiß/lichtgrau** oder **orange/blau** zu Klemmenblöcken zusammenfassen bzw. miteinander kombinieren!

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

8-Etagen-Potentialklemme; mit Rasthaken; ohne Aufdruck; alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen; für Tragschiene 35 x 7,5

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	727-125	25
lichtgrau	727-127	25

8-Etagen-Potentialklemme; ohne Rasthaken; ohne Aufdruck; alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen; für Tragschiene 35 x 7,5

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	727-126	25
lichtgrau	727-128	25

8-Etagen-Potentialklemme; mit Rasthaken; ohne Aufdruck; alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen; für Tragschiene 35 x 15

orange	727-135	25
lichtgrau	727-137	25

8-Etagen-Potentialklemme; ohne Rasthaken; ohne Aufdruck; alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen; für Tragschiene 35 x 15

orange	727-136	25
lichtgrau	727-138	25

Zusatz-Bestellnr. für Klemmen mit Aufdruck	
0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0	.../001-000
a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a	.../002-000
7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7	.../003-000
h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h	.../004-000

Weitere Klemmen gleicher Bauform	
0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0	.../001-000
a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a	.../002-000
7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7	.../003-000
h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h	.../004-000

Zubehör; Serie 727

Passendes Beschriftungssystem: WMB

4-Etagen-Abschlussplatte; ohne Aufdruck; 7,62 mm dick

orange	727-117	25
grau	727-113	25
blau	727-114	25
weiß	727-115	25
lichtgrau	727-116	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0; 7,62 mm dick

orange	727-105	25
grau	727-155	25
blau	727-159	25
weiß	727-163	25
lichtgrau	727-167	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a; 7,62 mm dick

orange	727-106	25
grau	727-156	25
blau	727-160	25
weiß	727-164	25
lichtgrau	727-168	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7; 7,62 mm dick

orange	727-107	25
grau	727-157	25
blau	727-161	25
weiß	727-165	25
lichtgrau	727-169	25

4-Etagen-Abschlussplatte; Aufdruck: h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h; 7,62 mm dick

orange	727-108	25
grau	727-158	25
blau	727-162	25
weiß	727-166	25
lichtgrau	727-170	25

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e“ (0,14 mm² „f“); 8 Stück/Strang

weiß	727-197	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 mm² „e“; 0,14 … 0,25 mm² „f“; 8 Stück/Strang

lichtgrau	727-198	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm² „e+f“; 8 Stück/Strang

dunkelgrau	727-199	200 (25)

Drahtkettenbrücke; isoliert; 32 Anschlüsse; I_N 6 A; max. 50 V; 0,5 mm²

grau	709-107	1

Zubehör; Serie 727

Passendes Beschriftungssystem: WMB

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V

gelb	210-137	50

Reduzierprüfstecker; von 4mm-Buchse auf 2mm-Stecker; max. 42 V

rot	210-297	100 (25)

Kabelbaumhalter

grau	249-109	50

Doppelschildträger; für E-/A-Kennzeichnungen in der Klemmenmitte; für WSB- und WMB-Beschriftungssysteme; 4 mm breit

grau	209-128	200 (100)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit

grau	249-116	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit

grau	249-117	50 (25)

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm

	210-719	1

11

CAGE CLAMP®

Rangierklemmen
Serie 280
Systembeschreibung und Handhabung



Rangierklemmen
Leiter im äußeren Klemmenbereich anschließen/lösen.
Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.

Rangierklemmen
Leiter im inneren Klemmenbereich anschließen/lösen.



Verwendung als Trennklemme
Einsetzen von Trennbrückern



Einsetzen eines Stiftmoduls, hier Klemmen der Serie 280



Verwendung als Potentialvervielfacher
Einsetzen eines 10-fach-Brückungskamms
(nur im inneren Bereich möglich!)

Seitliches Einschieben eines Kabelbaumhalters in die Beschriftungsaufnahme

Einlegen einer Leitung in den Kabelbaumhalter



2 x Gruppenbeschriftung oben
1 x Klemmenbeschriftung unten

CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:					
eindrähtig	mehrdrähtig	feindrähtig, auch mit verzinnten Einzeladern	feindrähtig, litzenverdichtet	feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)	feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.

CAGE CLAMP®

Rangierklemme
2,5 mm²; Serie 280

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 12 AWG*
800 V/8 kV/3 ❶	600 V, 10 A
I_N 18 A	
Klemmenbreite 5 mm / 0.197 inch	
8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 inch	



3-Leiter-Doppeldurchgangsklemme oder Rangierklemme
Achtung: Diese 3-Leiter-Doppeldurchgangsklemme ist nicht mit Querbrückern brückbar!

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	280-675	100

Zubehör Rangierklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline

Abschluss- und Zwischenplatte; 25 mm dick

orange	280-333	25
grau	280-325	25

Trennwand; 3 mm überstehend; 1 mm dick

grau	280-394	100 (25)
orange	280-395	100 (25)

Isolierungsstopp; 0,08 … 0,2 mm² „e" (0,14 mm² „f"); 5 Stück/Strang

weiß	280-470	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,25 … 0,5 mm²; 5 Stück/Strang

lichtgrau	280-471	200 (25)

Isolierungsstopp; 0,75 … 1 mm²; 5 Stück/Strang

dunkelgrau	280-472	200 (25)

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen

gelb	280-415	100 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

2-fach	280-482	200 (25)
3-fach	280-483	200 (25)

Brückungskamm; isoliert; I_N = I_N Klemme

10-fach	280-490	50 (25)

Trennbrücker; mit Lasche; I_N = I_N Klemme; orange

2-fach	280-494	200 (25)

* 12 AWG: THHN, THWN

❶ 800 V = Bemessungsspannung
8 kV = Bemessungsstoßspannung
3 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)
500 V/6 kV/3 zwischen beiden Stromschienen
(bei Verwendung als Trennklemme oder Potentialvervielfacher)

Beachten Sie bitte die anwendungstechnischen Hinweise:
Isolierungsstopp, Seite 346
Brückungskamm, Seite 347
Beschriftung, ab Seite 588

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Zubehör Rangierklemmen

Passendes Beschriftungssystem:
WMB/WMB Inline

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff

10-fach	280-440	1

Stiftmodul; 1 x 1 mm; zum Selbstbestücken aller Reihenklemmen mit Frontverdrahtung der Serie 280; für Wickelanschluss; 2-polig

	280-477	100

Stiftmodul; 0,8 x 2,4 mm; zum Selbstbestücken aller Reihenklemmen mit Frontverdrahtung der Serie 280; für Klammeranschluss; 2-polig

	280-473	100

Stiftmodul; 1 x 1 mm; zum Selbstbestücken aller Reihenklemmen mit Frontverdrahtung der Serie 280; für Wickelanschluss; 3-polig

	280-478	100

Stiftmodul; 0,8 x 2,4 mm; zum Selbstbestücken aller Reihenklemmen mit Frontverdrahtung der Serie 280; für Klammeranschluss; 3-polig

	280-474	100

Kabelbaumhalter

grau	249-109	50

In der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik ist der Rangierverteiler ein wesentlicher Bestandteil von Automatisierungsanlagen. Hier schafft jetzt der Kabelbaumhalter eine übersichtliche Verdrahtung und Leitungsführung.
Für das „Verbinden" der peripheren Teile des Feldes (wie Mess- und Stellgeräte) mit den zentralen Teilen der Prozessleitwarte (z. B. Tafeln, Pulte, Schränke) sowie für das „Rangieren" sind 3-Leiter-Doppeldurchgangsklemmen der Serie 280 mit oder ohne Wire-Wrap®-/TERMI-POINT®-Pfosten geradezu ideal.
Die zum Beispiel an jeder 8. Klemme angebrachten Kabelbaumhalter schaffen nun einen zusätzlichen „Kabelkanal" über der Verdrahtungsebene der Klemmen. Die beiden oberen Beschriftungsaufnahmen können für die Gruppen-, die untere für die Klemmenbeschriftung genutzt werden.



Bei der Montage/Demontage ist zu beachten, dass, aufgrund der hervorstehenden Stege, die Klemmen nicht ohne seitliches Verschieben benachbarter Klemmen in den „Verband" eingefügt oder aus diesem herausgelöst werden können.
Demontieren: Klemmleiste auftrennen, Einzelklemme seitlich verschieben und von der Tragschiene hebeln.



Rangierklemmen mit Kabelbaumhalter
Bei diesen 5 mm breiten Doppeldurchgangsklemmen sind in einem Isoliergehäuse 2 potentialfremde 3-Leiter-Durchgangsklemmen in einer Ebene untergebracht. Bezogen auf „normale" Durchgangsklemmen beträgt die Klemmenbreite nur 2,5 mm. Beide „Klemmenseiten" haben eigene Beschriftungsaufnahmen für WAGO Beschriftungssysteme. Mit Hilfe des angebotenen Zubehörs können diese Klemmen aber auch z. B. als 4-Leiter-Trennklemmen oder als Potentialvervielfacher eingesetzt werden.

Die zum Beispiel an jeder 8. Klemme angebrachten Kabelbaumhalter schaffen nun einen zusätzlichen „Kabelkanal" über der Verdrahtungsebene der Klemmen. Die beiden oberen Beschriftungsaufnahmen können für die Gruppen-, die untere für die Klemmenbeschriftung genutzt werden.

PUSH-IN CAGE CLAMP® CAGE CLAMP®

Anschlussblöcke für Sammelschienen; Serie 812

Systembeschreibung und Handhabung



PE-Anschlussblock auf die Sammelschiene aufrasten.

PE-Anschlussblock durch Entriegeln der linken und rechten Blockseite demontieren. Block dann nach oben von der Sammelschiene ziehen.

Anschlussblöcke der Serie 812 ermöglichen die komfortable und kostengünstige Potentialverteilung auf Standardsammelschienen (10 x 3) mm in Schaltschränken und Verteilern. Durch werkzeugloses Aufschieben mit selbsttätigem Verrasten der Anschlussblöcke auf die eingebaute Sammelschiene wird die sehr einfache und schnelle Montage bzw. spätere Erweiterung gewährleistet. In zwei Varianten können insgesamt Leiterquerschnitte von 1,5 bis 16 mm² angeschlossen werden.
Strombelastbarkeit: Unter Berücksichtigung des maximalen Summenstromes von 96 A für die Sammelschienenblöcke können die Klemmstellen mit dem jeweiligen Leiternennstrom der zugelassenen Anschlussquerschnitte belastet werden. Diese Angabe gilt nur bei Stromverteilung über die verzinnte Sammelschiene (10 x 3) mm.



Sammelschienenträger (812-140)
Er bietet 3 Sammelschienenaufnahmen für Sammelschienen (10 x 3) mm mit Rastverschluss zur komfortablen Montage der Sammelschienen. Die Befestigung der Träger erfolgt durch Aufrasten auf die Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung auf glatter Fläche.



PE-Sammelschienenträger (812-141)
Er bietet eine Rastaufnahme für Sammelschienen (10 x 3) mm. Die Montage auf die Tragschiene 35 erfolgt komfortabel durch einfaches Aufrasten. Dabei wird automatisch der Kontakt zwischen der Sammelschiene und der Tragschiene hergestellt. Die Sammelschienenposition entspricht der mittleren Position des isolierten Sammelschienenträgers.



Kombination Anschlussblöcke 4 mm² und 16 mm²



Leiteranschluss 4 mm²
Durch Einsatz des Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusses bei der Variante 12 x 4 mm² können eindrähtige Leiter direkt gesteckt werden – ein bedeutender Vorteil, der die Montagezeit für den Anschluss der vielen zugeführten Leiter wesentlich verkürzt.



Leiteranschluss 16 mm²
Klemmstelle für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Betätigungswerkzeug öffnen.



Lösen des Leiters 4 mm² und 16 mm²
Klemmstelle mit Betätigungswerkzeug öffnen.

CAGE CLAMP® und Push-in CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:			
eindrähtig	mehrdrähtig	feindrähtig, auch mit verzinnten Einzeladern	feindrähtig, litzenverdichtet

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten.

Anschlussblock; für Sammelschiene
4 mm² und 16 mm²; Serie 812

Technische Daten	
0,5 … 4 mm²	20 … 12 AWG
1000 V/6 kV/3	600 V, 20 A
I_N 96 A	600 V, 95 A
Blockbreite 75 mm / 2.953 inch	
11 mm / 0.43 inch	

Anschlussblock 4 mm²; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	812-104	10
lichtgrau	812-101	10
dunkelgrau	812-102	10
rot	812-103	10

Zubehör; artikelspezifisch

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

I_N 140 A — 210-133 — 1

Technische Daten	
1,5 … 16 mm²	14 … 6 AWG
1000 V/6 kV/3	600 V, 20 A
I_N 96 A	600 V, 95 A
Blockbreite 38 mm / 1.496 inch	
12 mm / 0.47 inch	



Anschlussblock 16 mm²; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
blau	812-114	12
lichtgrau	812-111	12
dunkelgrau	812-112	12
rot	812-113	12

Zubehör; artikelspezifisch

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

I_N 140 A — 210-133 — 1

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb — 284-400 — 100 (25)



Isolierter Sammelschienenträger; 12 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	812-140	25



PE-Anschlussblock 4 mm²; mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	812-100	10

Zubehör; artikelspezifisch

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

I_N 140 A — 210-133 — 1



PE-Anschlussblock 16 mm²; mit CAGE CLAMP®-Anschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	812-110	12

Zubehör; artikelspezifisch

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

I_N 140 A — 210-133 — 1

Fingerschutzabdeckung; dient als Berührungsschutz für nicht belegte Klemmstellen

gelb — 284-400 — 100 (25)



PE-Sammelschienenträger; mit Durchkontaktierung zur Tragschiene 35; 11 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
grün-gelb	812-141	25



WAGO Verbindungsklemmen
WAGO Leuchtenklemmen

PUSH WIRE® CAGE CLAMP®

WAGO Verbindungsklemmen
WAGO Leuchtenklemmen

			Seite
	COMPACT-Verbindungsdosenklemmen 2,5 mm²	Serie 2273	537
	Verbindungsdosenklemmen 4 mm² und 6 mm²	Serie 773	540
	Ex-Verbindungsdosenklemmen 2,5 mm² und 6 mm²	Serie 773	542
	MICRO-Verbindungsdosenklemmen Ø 0,8 mm	Serie 243	546
	COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten 4 mm² und 6 mm²	Serie 221	549
	CLASSIC-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten 2,5 mm²	Serie 222	557
	Leuchtenklemmen 2,5 mm²	Serie 224	561
	Verbindungsklemmenset	Serie 887	562
	Leuchtensteckverbinder 12 AWG	Serie 873	566

12

PUSH WIRE®

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen für eindrähtige Leiter
Serie 2273
Systembeschreibung und Handhabung

Vorteile:
- Komfortables Verdrahten durch kleinstmögliche Bauform
- Bis zu 8 eindrähtige Leiter steckbar
- Querschnittsbereich: 0,5 … 2,5 mm²
- Querschnitte individuell mischbar
- Klemmen eindrähtiger Kupferleiter („e") mittels Steckklemmanschluss

Eindrähtigen Leiter gemäß dem aufgedruckten Maß 11 mm abisolieren.

Anschließen: Abisolierten eindrähtigen Leiter bis zum Anschlag einstecken.

Leiteranschlag am Gehäuse und korrekte Abisolierlänge im farbigen Deckelsichtfenster visuell prüfen.
Die korrekte Abisolierlänge ist eingehalten, wenn im farbigen Sichtfenster auf der unbedruckten Seite der Klemme kein blanker Leiter zu sehen ist. Im Bild ist der mittlere Leiter zu lang abisoliert.

Lösen: Leiter festhalten, Klemme durch Hin- und Herdrehen mit leichtem Zug vom Leiter ziehen.

In Prüföffnung auf der den Leitereinführungen entgegengesetzten Klemmenseite kann geprüft werden.

Bis zu 24 Klemmstellen in einem einzigen, entsprechend bestückten Adapter bieten auf engstem Raum Möglichkeiten, die bisher nur mit Reihenklemmen realisierbar waren.

Die weiteren Vorteile für Sie:
- Leichte und schnelle Montage; durch Aufrasten auf die Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung
- Mindestens drei 2,5mm²-Klemmen der Serie 2273 passen in einen Adapter.
- Komfortables Lösen jeder Klemme aus ihrem Steckplatz
- Großzügige Beschriftungsfläche für selbstklebende Beschriftungsstreifen oder direkte Beschriftung mit einem Permanentfaserschreiber

Verbindungsklemmen in Verteilern
In Verteilern gibt es bei Änderungen oder Erweiterungen häufig das Problem, dass Leitungen verlängert werden müssen oder zusätzliche Klemmstellen benötigt werden. Lose Verbindungsklemmen wie z. B. die Serie 2273 sind gemäß der Produktnorm EN 60998 als Verbindungsmittel für Gebäudeverdrahtungen zugelassen. Die Anwendungsnormen für die Gebäudeinstallation wie z. B. die Teile 510 und 520 der DIN VDE 0100 stellen an Verbindungen in Verteilern zusätzlich folgende Anforderungen:
- Sie müssen so angeordnet sein, dass ihre betriebsmäßige Bedienung, ihre Inspektion, ihre Wartung und der Zugang zu den lösbaren Verbindungen leicht möglich sind.
- Ihre Prüfung muss möglich sein.
- Die Zuordnung der von außen eingeführten Leiter zu ihren Stromkreisen muss eindeutig und dauerhaft erkennbar sein.

Diese Forderungen kann man mit Verbindungsklemmen allein nicht erfüllen. In Kombination mit den Befestigungsadaptern für die Verbindungsklemmen werden diese Anforderungen eindeutig erfüllt – und es besteht praktisch kein Unterschied mehr zu einer Reihenklemme. Der Einsatz von Verbindungsklemmen mit Montageadaptern in Verteilern wird erfahrungsgemäß von Prüfern anerkannt.

Verrastung mit Betätigungswerkzeug (Klinge 5,5 mm) entriegeln und Klemmschlitten durch Drehen des Werkzeuges auf gewünschte Breite bringen.

Befestigungsadapter ist für beide Klemmenbreiten geeignet.

PUSH WIRE®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise Kapitel 14 beachten.

PUSH WIRE®

COMPACT-Verbindungsdosenklemme für eindrähtige Leiter und Befestigungsadapter
2,5 mm²; Serie 2273

Technische Daten	
0,5 … 2,5 mm² „e“	20 … 14 AWG „e“
450 V/4 kV/2	
I_N 24 A	
11 mm / 0.43 inch	

Abmessungen in mm



COMPACT-Verbindungsdosenklemme; 2-Leiter-Klemme; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe weiß; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60)

	Bestellnr.	VPE
	2273-202	1000 (100)

Technische Daten	
0,5 … 2,5 mm² „e“	20 … 14 AWG „e“
450 V/4 kV/2	
I_N 24 A	
11 mm / 0.43 inch	

Abmessungen in mm



COMPACT-Verbindungsdosenklemme; 3-Leiter-Klemme; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe transparent; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60)

	Bestellnr.	VPE
	2273-203	1000 (100)

Technische Daten	
0,5 … 2,5 mm² „e“	20 … 14 AWG „e“
450 V/4 kV/2	
I_N 24 A	
11 mm / 0.43 inch	

Abmessungen in mm



COMPACT-Verbindungsdosenklemme; 4-Leiter-Klemme; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60)

	Bestellnr.	VPE
	2273-204	1000 (100)

Abmessungen in mm



COMPACT-Verbindungsdosenklemme; 5-Leiter-Klemme; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe gelb; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60)

	Bestellnr.	VPE
	2273-205	1000 (100)

Abmessungen in mm



COMPACT-Verbindungsdosenklemme; 8-Leiter-Klemme; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe lichtgrau; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60)

	Bestellnr.	VPE
	2273-208	500 (50)



Befestigungsadapter; für ein- und zweireihige Klemmen

	Bestellnr.	VPE
orange	2273-500	50 (10)

Zubehör; artikelspezifisch

Beschriftungsstreifen; Streifenhöhe 5 mm; pro Trägerkarte 48 selbstklebende Streifen; unbedruckt

weiß 210-334 100

Zubehör; Serie 2273

Füllspritze; Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste

249-130 20 (5)

12

PUSH WIRE®

Verbindungsdosenklemmen
Serie 773
Systembeschreibung und Handhabung





Eindrähtigen Leiter 12 mm abisolieren.

Anschließen: Abisolierten eindrähtigen Leiter bis zum Anschlag hineinstecken.

Lösen: Leiter festhalten, Klemme durch Hin- und Herdrehen mit leichtem Zug vom Leiter ziehen.

Prüfen



PUSH WIRE®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise Kapitel 14 beachten.

Befestigungsadapter; für Verbindungsdosenklemmen; für Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung
Serie 773



Kappe als abschließende Adapterwand einsetzen.

Befestigungsadapter; für alle Verbindungsdosenklemmen der Serie 773		
Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	773-332	50 (10)

Zubehör; artikelspezifisch			
Beschriftungsstreifen; Streifenhöhe 5 mm; pro Trägerkarte 48 selbstklebende Streifen; unbedruckt			
	weiß	210-334	100


Den Befestigungsadapter auf die Tragschiene aufrasten.


Den Befestigungsadapter von der Tragschiene lösen.



In Verbindung mit dem als Zubehör erhältlichen Befestigungsadapter können die Klemmen in der Lage fixiert und beschriftet werden. Der mit maximal 6 Klemmen ausrüstbare Befestigungsadapter kann auf der Tragschiene 35 aufgerastet oder mittels zweier Schrauben auf glatter Oberfläche befestigt werden.

Mit diesem „Anschlussterminal“ können vielfältige Verdrahtungsaufgaben in Verteilerdosen, Anschlusskästen, Kleinverteilern etc. realisiert werden. Insbesondere die Potentialvervielfältigung und der Wechsel von oder auf den Querschnitt 6 mm² sind die Einsatzgebiete.

PUSH WIRE®

Verbindungsdosenklemme für eindrähtige Leiter
4 mm²; Serie 773

Technische Daten
1,5 … 4 mm² „e“
400 V/4 kV/2 ❶
I_N 32 A
12 mm / 0.47 inch

Abmessungen in mm



Verbindungsdosenklemme für eindrähtige Leiter bis 4 mm²; 2-Leiter-Klemme; Gehäusefarbe braun-transparent; Deckelfarbe weiß; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C

	Bestellnr.	VPE
	773-602	1000 (100)

Technische Daten
1,5 … 4 mm² „e“
400 V/4 kV/2 ❶
I_N 32 A
12 mm / 0.47 inch

Abmessungen in mm



Verbindungsdosenklemme für eindrähtige Leiter bis 4 mm²; 2-Leiter-Klemme; Gehäusefarbe braun-transparent; Deckelfarbe rot; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C

	Bestellnr.	VPE
	773-604	1000 (100)

Technische Daten
1,5 … 4 mm² „e“
400 V/4 kV/2 ❶
I_N 32 A
12 mm / 0.47 inch

Abmessungen in mm



Verbindungsdosenklemme für eindrähtige Leiter bis 4 mm²; 2-Leiter-Klemme; Gehäusefarbe braun-transparent; Deckelfarbe braun; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C

	Bestellnr.	VPE
	773-606	500 (50)

Zubehör; Serie 773

Füllspritze; Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste

	249-130	20 (5)

Befestigungsadapter; für ein- und zweireihige Klemmen

orange	773-332	50 (10)

12

PUSH WIRE®

Verbindungsdosenklemme
2,5 mm² und 6 mm²; Serie 773

Technische Daten	
0,75 … 2,5 mm² „e“	18 … 12 AWG „e“
1,5 … 2,5 mm² „m“	16 … 12 AWG „m“
400 V/4 kV/2 ❶	600 V, 20 A
I_N 24 A	600 V, 20 A
12 mm / 0.47 inch	

Technische Daten	
2,5 … 6 mm² „e+m“	14 … 10 AWG „e+m“
400 V/4 kV/2 ❶	600 V, 30 A
I_N 41 A	600 V, 30 A
12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 inch	

❶ In geerdeten Netzen
400 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
2 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Abmessungen in mm



Abmessungen in mm



Verbindungsdosenklemme; 4-Leiter-Klemme; Dauergebrauchstemperatur 150 °C; Umgebungstemperatur max. 105 °C

Farbe	Bestellnr.	VPE
● schwarz	773-514	1000 (100)

Verbindungsdosenklemme; 3-Leiter-Klemme; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe rot; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C

Bestellnr.	VPE
773-173	500 (50)

Zubehör; Serie 773

Füllspritze; Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste

249-130 20 (5)

Verbindungsklemmen in Verteilern

In Verteilern gibt es bei Änderungen oder Erweiterungen häufig das Problem, dass Leitungen verlängert werden müssen oder zusätzliche Klemmstellen benötigt werden. Lose Verbindungsklemmen wie z. B. die Serie 773 sind gemäß der Produktnorm EN 60998 als Verbindungsmittel für Gebäudeverdrahtungen zugelassen. Die Anwendungsnormen für die Gebäudeinstallation wie z. B. die Teile 510 und 520 der DIN VDE 0100 stellen an Verbindungen in Verteilern zusätzlich folgende Anforderungen:

- Sie müssen so angeordnet sein, dass ihre betriebsmäßige Bedienung, ihre Inspektion, ihre Wartung und der Zugang zu den lösbaren Verbindungen leicht möglich sind.
- Ihre Prüfung muss möglich sein.
- Die Zuordnung der von außen eingeführten Leiter zu ihren Stromkreisen muss eindeutig und dauerhaft erkennbar sein.

Diese Forderungen kann man mit Verbindungsklemmen allein nicht erfüllen. In Kombination mit den Befestigungsadaptern für die Verbindungsklemmen werden diese Anforderungen eindeutig erfüllt – und es besteht praktisch kein Unterschied mehr zu einer Reihenklemme. Der Einsatz von Verbindungsklemmen mit Montageadaptern in Verteilern wird erfahrungsgemäß von Prüfern anerkannt.

PUSH WIRE®

Ex-Verbindungsdosenklemme
2,5 mm² und 6 mm²; Serie 773

Technische Daten	
0,75 … 2,5 mm² „e“	18 … 14 AWG „e“ 16 … 12 AWG „m“
550 V ❶	
I_N 24 A	
12 mm / 0.47 inch	

Abmessungen in mm



Verbindungsdosenklemme; 2-Leiter-Klemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ lichtgrau	773-492 ❷	1000 (100)

Technische Daten	
0,75 … 2,5 mm² „e“	18 … 14 AWG „e“ 16 … 12 AWG „m“
550 V ❶	
I_N 24 A	
12 mm / 0.47 inch	

Abmessungen in mm



Verbindungsdosenklemme; 6-Leiter-Klemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ lichtgrau	773-496 ❷	500 (50)

Technische Daten	
2,5 … 6 mm² „e“	14 … 10 AWG „e“
550 V ❶	
I_N 42 A	
12 … 15 mm / 0.47 … 0.59 inch	

Abmessungen in mm



Verbindungsdosenklemme; 3-Leiter-Klemme

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ lichtgrau	773-493 ❷	500 (50)

Abmessungen in mm



Verbindungsdosenklemme; 4-Leiter-Klemme

	Bestellnr.	VPE
○ lichtgrau	773-494 ❷	1000 (100)

Abmessungen in mm



Verbindungsdosenklemme; 8-Leiter-Klemme

	Bestellnr.	VPE
○ lichtgrau	773-498 ❷	500 (50)

12

Befestigungsadapter; für Ex-Verbindungsdosenklemmen; für Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung
Serie 773



Befestigungsadapter; für Ex-Verbindungsdosenklemmen		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ lichtgrau	773-331	50 (10)

Zubehör; artikelspezifisch			
Beschriftungsstreifen; Streifenhöhe 5 mm; pro Trägerkarte 48 selbstklebende Streifen; unbedruckt			
	weiß	210-334	100

❶ 275 V bei Abstand < 10 mm zu Teilen anderer Potentiale

❷ Nur in Verbindung mit Befestigungsadapter (773-331) einsetzbar!

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com


Verdrahtungsbeispiel in einem Ex-Gehäuse


Adapter mit Klemmen bestücken.


Kappe als abschließende Adapterwand einsetzen.

Den Befestigungsadapter auf die Tragschiene aufrasten.

Den Befestigungsadapter von der Tragschiene lösen.

Gegenüber den bisher üblicherweise verwendeten Klemmen bieten Ex-Verbindungsdosenklemmen für den Einsatz in Abzweigdosen und Anschlusskästen sowie Steuer- und Befehlsgeräten für explosionsgefährdete Bereiche folgende Vorteile:
- Zeit- und kostensparender Steckklemmanschluss
- Rüttelsichere, wartungsfreie Klemmverbindungen
- Berührungsschutz 100 %
- Sachgerechte, „in der Lage fixierte“ Anwendung durch Befestigungsadapter
- Material- und kostensparende Ausnutzung durch bedarfsgerechte Bestückung des Befestigungsadapters mit 2-, 4-, 6- und 8-Leiter-Klemmen – bis maximal 16 Klemmstellen
- Mehrwertausstattung als OEM-Produkt für Hersteller und Lieferanten, die Gehäuse und Abzweigdosen für explosionsgefährdete Bereiche führen

PUSH WIRE®

MICRO-Verbindungsdosenklemmen für eindrähtige Leiter
Serie 243
Systembeschreibung und Handhabung





Eindrähtige Leiter 5 … 6 mm abisolieren.

Klemmenblöcke
Einzelklemmen zu Klemmenblöcken zusammenrasten.



Anschließen: Abisolierten Leiter bis zum Anschlag hineinstecken.



Lösen: Leiter festhalten, Klemme durch Hin- und Herdrehen mit leichtem Zug vom Leiter ziehen.

Prüfen



Klemmenblöcke sind gebrückt.

PUSH WIRE®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten.
Verbindungsklemmen für KNX-Anwendungen siehe Band 2, Steckverbinder und Leiterplattenklemmen

Befestigungsadapter; für MICRO-Verbindungsdosenklemmen; für Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung
Serie 243



MICRO-Dosenklemme in den Adapter einschieben.



Befestigungsadapter aus dem Verband lösen.

Anwendung für eine Hausklingelanlage
– Befestigung auf Tragschiene 35



Anwendung in der Hauskommunikation



Anwendung im Klemmenkasten für Einbruchmeldeanlagen
– Schraubbefestigung

Fix fest montiert

Dem Wunsch nach einer Befestigungsmöglichkeit für MICRO-Verbindungsdosenklemmen wird mit diesem Befestigungsadapter Rechnung getragen. Denn nicht nur in Verbindungsdosen, sondern auch im Installationsverteiler selbst wird die Verdrahtung der dünnen Drähte von Schwachstrominstallationen, wie z. B. Klingel-, Türöffnungs- oder Kommunikationsanlagen, vorgenommen.

Der Befestigungsadapter ist die professionelle Lösung. Es gibt ihn anreihbar – mit 4 oder 6 Steckplätzen – zur Aufnahme von MICRO-Verbindungsdosenklemmen.

Dabei kann jeder Steckplatz, je nach Aderanzahl, mit einer 4-Leiter- oder 8-Leiter-MICRO-Verbindungsdosenklemme belegt werden. Die Klemmen werden – wieder lösbar – in die Steckplätze eingerastet. So ist das gewohnte Lösen eines eventuell fehlgesteckten Leiters sichergestellt.

Der Befestigungsadapter erlaubt die Montage auf Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung über seitliche Befestigungsflansche. Eine großzügige Beschriftungsfläche bietet Platz für eindeutige Kennzeichnungsmöglichkeiten mit einem Permanentfaserschreiber oder mit selbstklebenden Beschriftungsstreifen.

PUSH WIRE®

MICRO-Verbindungsdosenklemme
Ø 0,8 mm und Ø 0,5 mm; Serie 243

Technische Daten	
0,6 … 0,8 mm Ø „e“ ❶	22 … 20 AWG „e“
100 V/1,5 kV/2 ❷	150 V, 7 A
I_N 6 A	150 V, 7 A
5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch	

Abmessungen in mm



MICRO-Verbindungsdosenklemme; 4-Leiter-Klemme; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C

Farbe	Bestellnr.	VPE
dunkelgrau	243-204	1000 (100)
rot	243-804	1000 (100)

Technische Daten	
0,6 … 0,8 mm Ø „e“ ❶	22 … 20 AWG „e“
100 V/1,5 kV/2 ❷	150 V, 7 A
I_N 6 A	150 V, 7 A
5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch	

Abmessungen in mm



MICRO-Verbindungsdosenklemme; 8-Leiter-Klemme; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C

Farbe	Bestellnr.	VPE
dunkelgrau	243-208	500 (50)
rot	243-808	500 (50)

Technische Daten	
0,4 … 0,5 mm Ø „e“	26 … 24 AWG „e“
100 V/1,5 kV/2 ❷	
I_N 6 A	150 V, 7 A
5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch	

Abmessungen in mm



MICRO-Verbindungsdosenklemme; 4-Leiter-Klemme; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C

Farbe	Bestellnr.	VPE
transparent	243-144	1000 (100)

Abmessungen in mm



MICRO-Verbindungsdosenklemme; 4-Leiter-Klemme; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C

Farbe	Bestellnr.	VPE
lichtgrau	243-304	1000 (100)
rot	243-504	1000 (100)

Abmessungen in mm



MICRO-Verbindungsdosenklemme; 8-Leiter-Klemme; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C

Farbe	Bestellnr.	VPE
lichtgrau	243-308	500 (50)
rot	243-508	500 (50)

12

Befestigungsadapter für MICRO-Verbindungsdosenklemmen; für Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung

Serie 243



Befestigungsadapter; für 4 Steckplätze		
Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	243-112	50 (10)

Befestigungsadapter; für 6 Steckplätze		
orange	243-113	50 (10)

Zubehör; artikelspezifisch			
Beschriftungsstreifen; Streifenhöhe 7 mm; pro Trägerkarte 6 selbstklebende Streifen; unbedruckt			
	weiß	243-110	100

❶ Bei Belegung mit ausschließlich dem gleichen Durchmesser auch Ø 0,5 mm / 24 AWG oder Ø 1 mm / 18 AWG möglich.

❷ 100 V = Bemessungsspannung
1,5 kV = Bemessungsstoßspannung
2 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Gemäß den Richtlinien des VdS (Verband der Schadenversicherer e. V.) können Klemmen der Serie 243 in Kommunikations- und Gefahrenmeldeanlagen eingesetzt werden.

Der VdS vergibt keine generelle Zulassung für Klemmen. Die Verbindungstechnik ist im Zusammenhang mit den jeweiligen Anlagenteilen zu prüfen.

Die Anforderungen für Anschlusselemente sind in den VdS-Geräterichtlinien für Verteiler (VdS 2116) unter Punkt 9.8 festgelegt: „Die Anschlusselemente von Verteilern müssen so ausgeführt sein, dass eine einwandfreie und dauerhafte Verbindung sichergestellt ist."

Der Nachweis für die Erfüllung dieser Anforderungen wird bei den isolierten Verbindungsklemmen der Serie 243 durch den VDE-Prüfbericht zur Information des Antragstellers Nr. 2574-1440-4031 erbracht.

Fix fest montiert

Dem Wunsch nach einer Befestigungsmöglichkeit für MICRO-Verbindungsdosenklemmen wird mit diesem Befestigungsadapter Rechnung getragen. Denn nicht nur in Verbindungsdosen, sondern auch im Installationsverteiler selbst wird die Verdrahtung der dünnen Drähte von Schwachstrominstallationen, wie z. B. Klingel-, Türöffnungs- oder Kommunikationsanlagen, vorgenommen.

Der Befestigungsadapter ist die professionelle Lösung. Es gibt ihn anreihbar – mit 4 oder 6 Steckplätzen – zur Aufnahme von MICRO-Verbindungsdosenklemmen.

Dabei kann jeder Steckplatz, je nach Aderanzahl, mit einer 4-Leiter- oder 8-Leiter-MICRO-Verbindungsdosenklemme belegt werden. Die Klemmen werden – wieder lösbar – in die Steckplätze eingerastet. So ist das gewohnte Lösen eines eventuell fehlgesteckten Leiters sichergestellt.

Der Befestigungsadapter erlaubt die Montage auf Tragschiene 35 oder Schraubbefestigung über seitliche Befestigungsflansche. Eine großzügige Beschriftungsfläche bietet Platz für eindeutige Kennzeichnungsmöglichkeiten mit einem Permanentfaserschreiber oder mit selbstklebenden Beschriftungsstreifen.

CAGE CLAMP®

COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten
Serie 221
Systembeschreibung und Handhabung


Leiter 11 mm abisolieren.

Leiter anschließen: Klemmstelle durch Hebel öffnen und Leiter einführen.


Hebel in Ruhelage zurückführen.


Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen

Individueller Aufbau von Niedervolt-Beleuchtungssystemen

Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen bei Fußbodenheizung

Leuchtenverteilung in Deckenbaldachin

Anschluss von Pendelleuchten in abgehängten Decken

12

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:

eindrähtig	mehrdrähtig	feindrähtig, auch mit verzinnten Einzeladern	feindrähtig, litzenverdichtet

CAGE CLAMP®

COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten
4 mm²; Serie 221

Technische Daten	
0,2 … 4 mm² „e+m“	24 … 12 AWG
0,14 … 4 mm² „f“	
450 V/4 kV/2 ❶	600 V, 20 A
I_N 32 A	
11 mm / 0.43 inch	

Technische Daten	
0,2 … 4 mm² „e+m“	24 … 12 AWG
0,14 … 4 mm² „f“	
450 V/4 kV/2 ❶	600 V, 20 A
I_N 32 A	
11 mm / 0.43 inch	

❶ 450 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
2 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Abmessungen in mm



COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 2-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; max. Umgebungstemperatur 85 °C (T85)

	Bestellnr.	VPE
	221-412	1000 (100)

Abmessungen in mm



COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 3-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; max. Umgebungstemperatur 85 °C (T85)

	Bestellnr.	VPE
	221-413	500 (50)

Kompakte Verbindungsklemmen
Sie klemmen bis zu 5 abisolierte, feindrähtige Leiter 0,14 … 4 mm², ein- oder mehrdrähtig 0,2 … 4 mm² – und das ohne Werkzeug!

So wirds gemacht:
Mit einem orangefarbenen Hebel die Klemmstelle so weit öffnen, bis der Hebel senkrecht steht. Nun kann der Leiter eingeführt und danach der Hebel in die Ruhelage, bündig mit dem Klemmengehäuse, umgelegt werden.

Die Sicherheit:
Aufgrund der versenkten Hebel ist eine zufällige Fehlbetätigung beim Einlegen in enge Einbauverhältnisse ausgeschlossen.
Die zusätzliche Anwendungssicherheit für alle Leiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig) wird durch Approbationen (ENEC, UL) bestätigt.

Das ENEC-Zeichen ist das europäische Sicherheitszeichen für elektrische Produkte. Es steht für die Übereinstimmung der damit markierten Produkte mit den europäischen Sicherheitsstandards. Der Erteilung des ENEC-Zeichens liegen die gleichen EN-Normen wie dem VDE-Zeichen zugrunde.

Während das VDE-Zeichen lediglich in Deutschland anerkannt ist, wird das ENEC-Zeichen europaweit in mehr als 20 Ländern anerkannt.

Abmessungen in mm



COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 5-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; max. Umgebungstemperatur 85 °C (T85)

	Bestellnr.	VPE
	221-415	250 (25)

Befestigungsadapter
Serie 221
Handhabung

Einrasten der Klemmen in den Befestigungsadapter


Lösen der Verbindungsklemme aus dem Befestigungs-adapter

Lösen der Leiter im Befestigungsadapter

Prüfen der im Adapter montierten Klemmen durch die Prüföffnungen


Montage der Zugentlastungsplatte (222-505) an den Befestigungsadapter


Verrasten des Universal-Winkeladapters (222-510) an den Befestigungsadapter

Zugentlastung durch Kabelbinder am Adapter, quer zur Klemmenanschlussrichtung; Klemmstellenkennzeichnung durch Beschriftungsstreifen (210-334)

Senkrechte Montage mit Zugentlastungsplatte auf Trag-schiene 35

Liegende Montage auf Tragschiene 35 mittels Universal-Winkeladapter

Liegende Schraubmontage mit Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche

Senkrechte Schraubmontage mit Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche

Befestigungsadapter
Serie 221

Befestigungsadapter; für 2-, 3-, 5-Leiter-Verbindungsklemmen (4 mm²); 17,5 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	**221-500**	50 (10)



Zugentlastungsplatte; für Befestigungsadapter Serie 221 oder 222; anrastbar; 4 mm dick

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	**222-505**	50 (10)



Universal-Winkeladapter; in Kombination mit Befestigungsadapter (221-500 oder 222-500) zur Montage auf Tragschiene 35; 18,5 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	**222-510**	50 (10)

Zubehör; artikelspezifisch

Beschriftungsstreifen; Streifenhöhe 5 mm; pro Trägerkarte 48 selbstklebende Streifen; unbedruckt

weiß	**210-334**	100

12

Befestigungsadapter; für Einzelklemmen
Serie 221
Handhabung

Die Klemme in den Befestigungsadapter einrasten.

Die Klemme aus dem Befestigungsadapter lösen.

Leiter anschließen.

Zugentlastung mit Kabelbinder herstellen.


Beschriftung anbringen.

Die im Adapter montierte Klemme über die Prüföffnung prüfen.

Die Zugentlastungsplatte ist abtrennbar.

Liegende Schraubmontage

Stehende Schraubmontage

Liegende Rastfußbefestigung


Stehende Rastfußbefestigung

Netzanschluss in der Leuchte

Befestigungsadapter; für Einzelklemmen
Serie 221

Abmessungen in mm



	2	3	5
A	18,1	23,7	35
B	15,9	21,5	32,8
C	7,3	10	20
D	4	4	5

Befestigungsadapter; für 2-Leiter-Klemmen (4 mm²); für Schraubbefestigung
Abmessungen ab Oberfläche (mm) B x H x T
18,1 x 16,9 x 52,8

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	221-502	50 (10)
● schwarz	221-502/000-004	50 (10)

Befestigungsadapter; für 2-Leiter-Klemmen (4 mm²); mit Rastfuß für liegende Montage
Abmessungen ab Oberfläche (mm) B x H x T
18,1 x 16,9 (+ 4,5 Rastfuß) x 52,8

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	221-512	50 (10)
● schwarz	221-512/000-004	50 (10)

Befestigungsadapter; für 2-Leiter-Klemmen (4 mm²); mit Rastfuß für stehende Montage
Abmessungen ab Oberfläche (mm) B x H x T
18,1 x 52,8 (+ 4,5 Rastfuß) x 16,9

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	221-522	50 (10)
● schwarz	221-522/000-004	50 (10)

Weitere Informationen zu Abmessungen stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Zubehör; artikelspezifisch

Beschriftungsstreifen; Streifenhöhe 5 mm; pro Trägerkarte 48 selbstklebende Streifen; unbedruckt

weiß	210-334	100

Abmessungen in mm



	2	3	5
A	18,1	23,7	35
B	15,9	21,5	32,8
C	7,3	10	20
D	4	4	5

Befestigungsadapter; für 3-Leiter-Klemmen (4 mm²); für Schraubbefestigung
Abmessungen ab Oberfläche (mm) B x H x T
18,1 x 16,9 x 52,8

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	221-503	50 (10)
● schwarz	221-503/000-004	50 (10)

Befestigungsadapter; für 3-Leiter-Klemmen (4 mm²); mit Rastfuß für liegende Montage
Abmessungen ab Oberfläche (mm) B x H x T
18,1 x 16,9 (+ 4,5 Rastfuß) x 52,8

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	221-513	50 (10)
● schwarz	221-513/000-004	50 (10)

Befestigungsadapter; für 3-Leiter-Klemmen (4 mm²); mit Rastfuß für stehende Montage
Abmessungen ab Oberfläche (mm) B x H x T
18,1 x 52,8 (+ 4,5 Rastfuß) x 16,9

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	221-523	50 (10)
● schwarz	221-523/000-004	50 (10)

Abmessungen in mm



	2	3	5
A	18,1	23,7	35
B	15,9	21,5	32,8
C	7,3	10	20
D	4	4	5

Befestigungsadapter; für 5-Leiter-Klemmen (4 mm²); für Schraubbefestigung
Abmessungen ab Oberfläche (mm) B x H x T
18,1 x 16,9 x 52,8

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	221-505	50 (10)
● schwarz	221-505/000-004	50 (10)

Befestigungsadapter; für 5-Leiter-Klemmen (4 mm²); mit Rastfuß für liegende Montage
Abmessungen ab Oberfläche (mm) B x H x T
18,1 x 16,9 (+ 4,5 Rastfuß) x 52,8

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	221-515	50 (10)
● schwarz	221-515/000-004	50 (10)

Befestigungsadapter; für 5-Leiter-Klemmen (4 mm²); mit Rastfuß für stehende Montage
Abmessungen ab Oberfläche (mm) B x H x T
18,1 x 52,8 (+ 4,5 Rastfuß) x 16,9

Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	221-525	50 (10)
● schwarz	221-525/000-004	50 (10)

CAGE CLAMP®

COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten
Serie 221
Systembeschreibung und Handhabung


Leiter 12 … 14 mm abisolieren.

Leiter anschließen: Klemmstelle durch Hebel öffnen und Leiter einführen.


Hebel in Ruhelage zurückführen.


Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen

Individueller Aufbau von Niedervolt-Beleuchtungssystemen

Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen bei Fußbodenheizung

Leuchtenverteilung in Deckenbaldachin

Anschluss von Pendelleuchten in abgehängten Decken

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:

eindrähtig	mehrdrähtig	feindrähtig, auch mit verzinnten Einzeladern	feindrähtig, litzenverdichtet

CAGE CLAMP®

COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten und Befestigungsadapter
6 mm²; Serie 221

Technische Daten	
0,5 … 6 mm²	20 … 10 AWG
450 V/4 kV/2 ❶	600 V, 20 A
I_N 41 A	
12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 inch	

Technische Daten	
0,5 … 6 mm²	20 … 10 AWG
450 V/4 kV/2 ❶	600 V, 20 A
I_N 41 A	
12 … 14 mm / 0.47 … 0.55 inch	

❶ 450 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
2 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Abmessungen in mm



COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 2-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; max. Umgebungstemperatur 85 °C (T85)

Bestellnr.	VPE
221-612	500 (50)

Abmessungen in mm



COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 3-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; max. Umgebungstemperatur 85 °C (T85)

Bestellnr.	VPE
221-613	300 (30)

Abmessungen in mm



COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 5-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; max. Umgebungstemperatur 85 °C (T85)

Bestellnr.	VPE
221-615	150 (15)

Befestigungsadapter; für 2-, 3-, 5-Leiter-Verbindungsklemmen (6 mm²); 19,3 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	221-510	50 (10)

Zubehör; artikelspezifisch

Beschriftungsstreifen; Streifenhöhe 5 mm; pro Trägerkarte 48 selbstklebende Streifen; unbedruckt

weiß	210-334	100

Kompakte Verbindungsklemmen
Sie klemmen bis zu 5 abisolierte, Leiter 0,5 … 6 mm² – und das ohne Werkzeug!

So wirds gemacht:
Mit einem orangefarbenen Hebel die Klemmstelle so weit öffnen, bis der Hebel senkrecht steht. Nun kann der Leiter eingeführt und danach der Hebel in die Ruhelage, bündig mit dem Klemmengehäuse, umgelegt werden.

Die Sicherheit:
Aufgrund der versenkten Hebel ist eine zufällige Fehlbetätigung beim Einlegen in enge Einbauverhältnisse ausgeschlossen.
Die zusätzliche Anwendungssicherheit für alle Leiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig) wird durch Approbationen (ENEC, UL) bestätigt.

Das ENEC-Zeichen ist das europäische Sicherheitszeichen für elektrische Produkte. Es steht für die Übereinstimmung der damit markierten Produkte mit den europäischen Sicherheitsstandards. Der Erteilung des ENEC-Zeichens liegen die gleichen EN-Normen wie dem VDE-Zeichen zugrunde.

Während das VDE-Zeichen lediglich in Deutschland anerkannt ist, wird das ENEC-Zeichen europaweit in mehr als 20 Ländern anerkannt.

CAGE CLAMP®

CLASSIC-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten
Serie 222
Systembeschreibung und Handhabung

Leiter 9 … 10 mm abisolieren.



Leiter anschließen: Klemmstelle durch Hebel öffnen und Leiter einführen.



Hebel in Ruhelage zurückführen.



Verdrahtung feindrähtiger Leiter in Installationsdosen



Prüfen der installierten Klemmen

12

CAGE CLAMP® klemmt folgende Kupferleiter:		feindrähtig, auch mit verzinnten Einzeladern		feindrähtig, mit Aderendhülse (gasdicht aufgecrimpt)	feindrähtig, mit Stiftkabelschuh (gasdicht aufgecrimpt)
eindrähtig	mehrdrähtig		feindrähtig, litzenverdichtet		

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise im Kapitel 14 beachten. Bei Verwendung der Nennquerschnitte mit Aderendhülsen ist jeweils der nächst kleinere Leiterquerschnitt zu wählen.

CAGE CLAMP®

CLASSIC-Verbindungsklemme für alle Leiterarten
2,5 mm²; Serie 222

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm² „e+m“	28 … 12 AWG „e+m“
0,08 … 4 mm² „f“	28 … 12 AWG „f“
400 V/4 kV/2 ❶	600 V, 20 A
I_N 32 A	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm² „e+m“	28 … 12 AWG „e+m“
0,08 … 4 mm² „f“	28 … 12 AWG „f“
400 V/4 kV/2 ❶	600 V, 20 A
I_N 32 A	
9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch	

❶ In geerdeten Netzen
400 V = Bemessungsspannung
4 kV = Bemessungsstoßspannung
2 = Verschmutzungsgrad
(siehe Kapitel 14)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Abmessungen in mm



Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 2-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 85 °C; max. Umgebungstemperatur 40 °C

Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	222-412	500 (50)

Abmessungen in mm



Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 3-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 85 °C; max. Umgebungstemperatur 40 °C

Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	222-413	500 (50)

Abmessungen in mm



Verbindungsklemme für alle Leiterarten; 5-Leiter-Klemme; mit Hebeln; Dauergebrauchstemperatur max. 85 °C; max. Umgebungstemperatur 40 °C

Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	222-415	400 (40)

Kompakte Verbindungsklemmen
Sie klemmen bis zu 5 abisolierte, feindrähtige Leiter 0,08 … 4 mm², ein- oder mehrdrähtig bis 2,5 mm² – und das ohne Werkzeug!

So wirds gemacht:
Mit einem der orangefarbenen Hebel die Klemmstelle so weit öffnen, bis er einrastet und die Klemmstelle in geöffneter Position hält. Nun kann der Leiter eingeführt und danach der Hebel in die Ruhelage, bündig mit dem Klemmengehäuse, umgelegt werden.

Die Sicherheit:
Aufgrund der versenkten Hebel ist eine zufällige Fehlbetätigung beim Einlegen in enge Einbauverhältnisse ausgeschlossen.
Die zusätzliche Anwendungssicherheit für alle Leiterarten (ein-, mehr- und feindrähtig) wird durch Approbationen (ENEC, UL) bestätigt.

Das ENEC-Zeichen ist das europäische Sicherheitszeichen für elektrische Produkte. Es steht für die Übereinstimmung der damit markierten Produkte mit den europäischen Sicherheitsstandards. Der Erteilung des ENEC-Zeichens liegen die gleichen EN-Normen wie dem VDE-Zeichen zugrunde.

Während das VDE-Zeichen lediglich in Deutschland anerkannt ist, wird das ENEC-Zeichen europaweit in mehr als 20 Ländern anerkannt.

12

Befestigungsadapter
Serie 222
Handhabung

Liegende Montage auf Tragschiene 35 mittels Universal-Winkeladapter

Liegende Montage mit Zugentlastungsplatte auf Tragschiene 35 mittels Universal-Winkeladapter



Liegende Schraubmontage mit Zugentlastungsplatte auf glatter Oberfläche

Senkrechte Montage mit Zugentlastungsplatte auf Tragschiene 35;
Klemmstellenkennzeichnung durch Beschriftungsstreifen

Zugentlastung durch Kabelbinder am Adapter, quer zur Klemmenanschlussrichtung;
Eingespritzte Klemmstellenkennzeichnung



Befestigungsadapter mit Zugentlastungsplatte stehend auf Blech montiert
Das Rundkabel ist durch eine Zugentlastungslasche fixiert.

Einrasten der seitlichen Klemmensicherung



Montage der Zugentlastungsplatte an den Befestigungsadapter



Verrasten des Universal-Winkeladapters an den Befestigungsadapter

Befestigungsadapter
Serie 222

Befestigungsadapter; für 2-, 3-, 5-Leiter-Verbindungsklemmen; 22 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	**222-500**	50 (10)



Zugentlastungsplatte; für Befestigungsadapter Serie 221 oder 222; anrastbar; 4 mm dick

Farbe	Bestellnr.	VPE
orange	**222-505**	50 (10)



Universal-Winkeladapter; in Kombination mit Befestigungsadapter (221-500 oder 222-500) zur Montage auf Tragschiene 35; 18,5 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	**222-510**	50 (10)

Zubehör; artikelspezifisch

Beschriftungsstreifen; Streifenhöhe 5 mm; pro Trägerkarte 48 selbstklebende Streifen; unbedruckt

weiß	**210-334**	100

PUSH WIRE® CAGE CLAMP®

Leuchtenklemmen; Serie 224
Leuchtenseite und Installationsseite
Systembeschreibung und Handhabung



Leiter 9 … 11 mm abisolieren.

Leiter anschließen: Klemme auf der Seite mit der eckigen Öffnung zusammendrücken und Leiter einführen.



Leiter lösen: Klemme auf der Seite mit der eckigen Öffnung zusammendrücken und Leiter herausnehmen.

Leuchtenseite

CAGE CLAMP®
klemmt folgende Kupferleiter:

eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig, auch mit verzinnten Einzeladern

feindrähtig, verzinnt (bis 1,5 mm² / 16 AWG)

feindrähtig, litzenverdichtet

feindrähtig, mit Aderendhülse (bis 1,5 mm² / 16 AWG)





Leiter anschließen: Abisolierten eindrähtigen Leiter bis zum Anschlag in die runde Öffnung hineinstecken.



Leiter lösen: Leiter festhalten, Klemme unter leichtem Hin- und Herdrehen vom Leiter ziehen.

Prüfen in separater Prüföffnung

Installationsseite

PUSH WIRE®
klemmt folgende Kupferleiter:
eindrähtig

Für Aluminiumleiter bitte Hinweise Kapitel 14 beachten.

PUSH WIRE® CAGE CLAMP®

Leuchtenklemme und Service-Klemme
2,5 mm², Serie 224

Technische Daten	
Installationsseite	
1 … 2,5 mm² „e“	14 … 12 AWG
Leuchtenseite	
0,5 … 2,5 mm² „e+f“	20 … 16 AWG
400 V/4 kV/2	300 V, 20 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

Technische Daten	
Installationsseite	
1 … 2,5 mm² „e“	16 … 14 AWG
Leuchtenseite	
0,5 … 2,5 mm² „e+f“	20 … 16 AWG
400 V/4 kV/2	300 V, 20 A
I_N 24 A	300 V, 20 A
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

Technische Daten	
0,5 … 2,5 mm² „e+f“	20 … 16 AWG
400 V/4 kV/2	300 V, 20 A
I_N 24 A	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	

Abmessungen in mm



Abmessungen in mm



Abmessungen in mm



Leuchtenklemme; Standardausführung; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	224-101	1000 (100)

2-Leiter-Leuchtenklemme; Standardausführung; Dauergebrauchstemperatur max. 105 °C; Umgebungstemperatur max. 60 °C		
Farbe	Bestellnr.	VPE
weiß	224-112	1000 (100)

Service-Klemme		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	224-201	50

Leuchtenklemme; Ausführung für erhöhte Dauergebrauchstemperatur 120 °C; Umgebungstemperatur max. 75 °C		
schwarz	224-104	100

2-Leiter-Leuchtenklemme; Ausführung für erhöhte Dauergebrauchstemperatur 120 °C; Umgebungstemperatur max. 75 °C		
schwarz	224-114	100

Zubehör; Serie 224

Füllspritze; Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste		
	249-130	20 (5)

Verbindungsklemmenset
Serie 887

Verbindungsklemmenset; Vario-T-BOXX; Sortiment Serien 222, 224, 243, 2273

	Bestellnr.	VPE
	887-910	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen			
weiß	2 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-202	100
orange	3 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-203	100
gelb	5 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-205	100
lichtgrau	8 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-208	50
Verbindungsklemmen			
grau	3 x 0,08 … 4 mm²	222-413	50
grau	5 x 0,08 … 4 mm²	222-415	40
Leuchtenklemmen			
weiß	1 … 2,5 mm² „e“	224-101	100
MICRO-Verbindungsdosenklemmen			
dunkelgrau	4 x Ø 0,6 … 0,8 mm	243-204	100
rot	4 x Ø 0,6 … 0,8 mm	243-804	100
dunkelgrau	8 x Ø 0,6 … 0,8 mm	243-208	50
Befestigungsadapter			
6-fach		243-113	10

Verbindungsklemmenset; Vario-T-BOXX; Sortiment Serien 221, 224, 243, 773, 2273

	Bestellnr.	VPE
	887-912	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen			
orange	3 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-203	100
gelb	5 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-205	100
lichtgrau	8 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-208	50
COMPACT-Verbindungsklemmen			
transparent	3 x 0,14 … 4 mm²	221-413	50
transparent	5 x 0,14 … 4 mm²	221-415	25
Leuchtenklemmen			
weiß	2x 1 … 2,5 mm² „e“	224-112	100
Verbindungsdosenklemmen			
rot	1,5 … 4 mm² „e“	773-604	100
MICRO-Verbindungsdosenklemmen			
dunkelgrau	4 x Ø 0,6 … 0,8 mm	243-204	100
rot	4 x Ø 0,6 … 0,8 mm	243-804	100
dunkelgrau	8 x Ø 0,6 … 0,8 mm	243-208	50
Befestigungsadapter			
6-fach		243-113	10

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® 102; Sortiment Serien 221, 224, 243, 773, 2273

	Bestellnr.	VPE
	887-913	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen			
orange	3 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-203	100
gelb	5 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-205	100
lichtgrau	8 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-208	50
COMPACT-Verbindungsklemmen			
transparent	2 x 0,14 … 4 mm²	221-412	100
transparent	3 x 0,14 … 4 mm²	221-413	50
transparent	5 x 0,14 … 4 mm²	221-415	25
Leuchtenklemmen			
weiß	2 x 1 … 2,5 mm² „e“	224-112	100
Verbindungsdosenklemmen			
rot	2,5 … 6 mm² „e+m“	773-173	50
MICRO-Verbindungsdosenklemmen			
dunkelgrau	4 x 0,6 … 0,8 mm Ø	243-204	100
dunkelgrau	8 x 0,6 … 0,8 mm Ø	243-208	50
Befestigungsadapter			
orange		221-500	4

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® 102; Sortiment Serie 221; 4 mm² und 6 mm²

	Bestellnr.	VPE
	887-921	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen			
transparent	3 x 0,5 … 6 mm²	221-613	30
COMPACT-Verbindungsklemmen			
transparent	2 x 0,14 … 4 mm²	221-412	100
transparent	3 x 0,14 … 4 mm²	221-413	250
transparent	5 x 0,14 … 4 mm²	221-415	25
Befestigungsadapter			
orange		221-500	10

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® 102; Sortiment Serien 221, 2273

Bestellnr.	VPE
887-917	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen

weiß	2 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-202	100
orange	3 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-203	100
rot	4 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-204	100
gelb	5 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-205	100
lichtgrau	8 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-208	50

COMPACT-Verbindungsklemmen

transparent	2 x 0,14 … 4 mm²	221-412	100
transparent	3 x 0,14 … 4 mm²	221-413	100
transparent	5 x 0,14 … 4 mm²	221-415	25

Befestigungsadapter

orange	2273-500	2

Befestigungsadapter

orange	221-500	2

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® 102; Sortiment Serie 221

Bestellnr.	VPE
887-918	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsklemmen

transparent	2 x 0,14 … 4 mm²	221-412	100
transparent	3 x 0,14 … 4 mm²	221-413	250
transparent	5 x 0,14 … 4 mm²	221-415	50

Befestigungsadapter

orange	221-500	10

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® 102; Sortiment Serie 221; 4 mm² und 6 mm²

Bestellnr.	VPE
887-920	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen

transparent	2 x 0,5 … 6 mm²	221-612	50
transparent	3 x 0,5 … 6 mm²	221-613	30
transparent	5 x 0,5 … 6 mm²	221-615	5

COMPACT-Verbindungsklemmen

transparent	2 x 0,14 … 4 mm²	221-412	200
transparent	3 x 0,14 … 4 mm²	221-413	150
transparent	5 x 0,14 … 4 mm²	221-415	25

Befestigungsadapter

orange	221-510	2

Befestigungsadapter

orange	221-500	2

Verbindungsklemmenset
Serie 887

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® Mini; Serie 221		
	Bestellnr.	VPE
	887-952	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsklemmen			
transparent	2 x 0,14 … 4 mm²	221-412	100
transparent	3 x 0,14 … 4 mm²	221-413	100
transparent	5 x 0,14 … 4 mm²	221-415	25
Befestigungsadapter			
orange		221-500	4

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® Mini; Serie 2273		
	Bestellnr.	VPE
	887-953	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen			
weiß	2 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-202	100
orange	3 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-203	100
rot	4 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-204	100
gelb	5 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-205	75
lichtgrau	8 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-208	25
Befestigungsadapter			
orange		2273-500	4

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® Mini; Sortiment Serien 221, 2273		
	Bestellnr.	VPE
	887-955	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen			
orange	3 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-203	100
gelb	5 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-205	75
lichtgrau	8 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-208	25
COMPACT-Verbindungsklemmen			
transparent	2 x 0,14 … 4 mm²	221-412	75
transparent	3 x 0,14 … 4 mm²	221-413	50
transparent	5 x 0,14 … 4 mm²	221-415	25
Befestigungsadapter			
orange		2273-500	1
Befestigungsadapter			
orange		221-500	1

Set; L-BOXX® Mini

	Bestellnr.	VPE
	887-957	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen

transparent	2 x 0,5 … 6 mm²	221-612	40
transparent	3 x 0,5 … 6 mm²	221-613	30
transparent	5 x 0,5 … 6 mm²	221-615	15

COMPACT-Verbindungsklemmen

transparent	2 x 0,14 … 4 mm²	221-412	75
transparent	3 x 0,14 … 4 mm²	221-413	50
transparent	5 x 0,14 … 4 mm²	221-415	25

Befestigungsadapter

orange		221-500	1

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® Mini; Serie 221; 4 mm² und 6 mm²

	Bestellnr.	VPE
	887-959	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen

transparent	2 x 0,14 … 4 mm²	221-412	100
transparent	3 x 0,14 … 4 mm²	221-413	100
transparent	5 x 0,14 … 4 mm²	221-415	25

COMPACT-Verbindungsklemmen

transparent	3 x 0,5 … 6 mm²	221-613	30

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® Mini; Serien 221, 2273, 224

	Bestellnr.	VPE
	887-960	1

Bestückung:

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen

weiß	2 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-202	40
orange	3 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-203	30
rot	4 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-204	25
gelb	5 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-205	20
lichtgrau	8 x 0,5 … 2,5 mm²	2273-208	15

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen

transparent	2 x 0,14 … 4 mm²	221-412	20
transparent	3 x 0,14 … 4 mm²	221-413	15
transparent	5 x 0,14 … 4 mm²	221-415	10

COMPACT-Verbindungsdosenklemmen

transparent	3 x 0,5 … 6 mm²	221-613	5

Leuchtenklemmen

weiß	1 … 2,5 mm² „e“	224-112	15

PUSH WIRE®

Leuchtensteckverbinder (USA-Ausführung)
12 AWG; Serie 873

Technische Daten	
2-Leiter-Stecker ❶	1-Leiter-Buchse ❷
18 … 12 AWG „e“	18 AWG „e“
16 … 12 AWG „m“	600 V, 6 A
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch ❶	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch ❷	

Technische Daten	
2-Leiter-Stecker ❶	1-Leiter-Buchse ❷
18 … 12 AWG „e“	18 AWG „e“
16 … 12 AWG „m“	600 V, 6 A
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch ❶	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch ❷	

❶ 2-Leiter-Stecker

❷ 1-Leiter-Buchse

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com





Correct method of solid wire removal
Hold wire to be removed in one hand, the connector in the other – twist slightly while pulling the connector.

Déconnexion correcte du conducteur rigide
Tenir d'une main le conducteur à déconnecter et de l'autre main le connecteur – Opérer une légère torsion du conducteur tout en tirant sur le connecteur.

Berührungsgeschützte Steckverbinder sind für die Versorgungsleitung des Vorschaltgerätes in Leuchtstoffleuchten in den USA und Kanada vorgeschrieben. Beim Wechsel des Vorschaltgerätes wird die berührungsgeschützte Steckverbindung gelöst, das Vorschaltgerät gewechselt und die Verbindung zum Netz durch Zusammenstecken der Verbindung wiederhergestellt. So können Vorschaltgeräte im laufenden Betrieb, ohne Risiko eines elektrischen Schlags für den Installateur, schnell und sicher gewechselt werden. Die Steckverbinder der Serie 873 sind gemäß der Vorschriften UL 2459 und CSA 22.2 für diese Anwendung approbiert.

Die Serie 873 ist auch gemäß der EN 60998 und EN 61984 wie folgt zugelassen:

EN 60998
0,75 mm² eindrähtig, 6 A für Buchse
1,5 … 4 mm² eindrähtig, 32 A für Stecker
400 V / 4 kV / 2

EN 61984
0,75 mm² eindrähtig, 6 A für Buchse
0,75 … 4 mm² eindrähtig, 32 A für Stecker
400 V / 4 kV / 2

Leuchtensteckverbinder		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	873-902	400

Leuchtensteckverbinder		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
3	873-903	200

12

PUSH WIRE®

Leuchtensteckverbinder (USA-Ausführung)
12 AWG; Serie 873

Technische Daten	
2-Leiter-Stecker ❶	1-Leiter-Buchse ❷
18 … 12 AWG „e“	18 AWG „e“
16 … 12 AWG „m“	600 V, 6 A
11 … 13 mm / 0.43 … 0.51 inch ❶	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch ❷	

❶ 2-Leiter-Stecker

❷ 1-Leiter-Buchse

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com



Leuchtensteckverbinder; mit voreilendem Schutzleiterkontakt		
Polzahl	Bestellnr.	VPE
2	873-953	500

Berührungsgeschützte Steckverbinder sind für die Versorgungsleitung des Vorschaltgerätes in Leuchtstoffleuchten in den USA und Kanada vorgeschrieben. Beim Wechsel des Vorschaltgerätes wird die berührungsgeschützte Steckverbindung gelöst, das Vorschaltgerät gewechselt und die Verbindung zum Netz durch Zusammenstecken der Verbindung wiederhergestellt. So können Vorschaltgeräte im laufenden Betrieb, ohne Risiko eines elektrischen Schlags für den Installateur, schnell und sicher gewechselt werden. Die Steckverbinder der Serie 873 sind gemäß der Vorschriften UL 2459 und CSA 22.2 für diese Anwendung approbiert.

Die Serie 873 ist auch gemäß der EN 60998 und EN 61984 wie folgt zugelassen:

EN 60998
0,75 mm² eindrähtig, 6 A für Buchse
1,5 … 4 mm² eindrähtig, 32 A für Stecker
400 V / 4 kV / 2

EN 61984
0,75 mm² eindrähtig, 6 A für Buchse
0,75 … 4 mm² eindrähtig, 32 A für Stecker
400 V / 4 kV / 2

12

WAGO Zubehör und WAGO Werkzeuge

WAGO Zubehör und WAGO Werkzeuge

			Seite
	Schirmklemmbügel	Serie 790	572
	Schirmklemmbügel mit Feder	Serie 790	575
	Sammelschienenhalter	Serie 790	578
	Beschriftungssysteme		588
	Endklammern für Tragschienen 35 und 15		606
	Tragschienen, Sammelträger für Brücker und Abdeckprofile für Reihenklemmen		604
	Betätigungswerkzeuge		612
	Abmantelwerkzeug		616
	Crimp-Zangen für Aderendhülsen		618
	Kabelschneider		624
	Alu-Plus-Kontaktpaste		625
	Prüf- und Messgeräte		626

Schirmanschlusssystem
Serie 790
Handhabung

Träger mit Ableitfuß* (790-113),
45 mm lang, 90° zur Tragschiene

* für alle Schirmklemmbügel-Größen

Träger mit Ableitfuß* (790-114),
45 mm lang, parallel zur Tragschiene

* für alle Schirmklemmbügel-Größen

Träger mit Ableitfuß* (790-115),
125 mm lang, parallel zur Tragschiene

* für alle Schirmklemmbügel-Größen



Aufsetzen der Distanzhülse bei spezialgelochter Tragschiene



Aufstecken eines weiteren Schirmklemmbügels



Festdrehen/Lösen eines Schirmklemmbügels

Nach dem Aufstecken die Rändelschraube festdrehen. Empfohlenes Anzugsmoment der Schraube 0,5 Nm

Zum Demontieren eines Schirmklemmbügels die Rändelschraube über den Druckpunkt hinaus aufdrehen und Klemmbügel unter leichtem Abkippen entnehmen.

Schirmanschlusssystem
Serie 790
Anwendungstechnische Montage



Träger mit Ableitfuß, parallel zur Tragschiene

Isolierte Halteblöcke für ein gemeinsames Schirmbezugspotential, unabhängig vom Gehäusepotential



Schirmklemmbügel auf anwendungsspezifisch gefertigtem Cu-Sammelschienenbügel (10 x 3) mm



Schirmklemmbügel auf Befestigungsblechen bis 3 mm Dicke

Negative Schirmdämpfung



Das Schirmanschlusssystem erhält seine hohe Wirksamkeit durch den Vorteil, die Schirmablage so nahe wie möglich an die Verbindungsstellen der abgeschirmten Leitungen heranführen zu können.

Abmessungen für Blechmontage

Schirmklemmbügel

Breite	X
11 mm	9,5 mm
Breite	Y
19 mm	17,5 mm
27 mm	25,5 mm
43 mm	41,5 mm



Eine Zugentlastungsfunktion ist integrierter Bestandteil der Schirmverbindung (nicht als Hauptzugentlastung). Das in die Schirmklemmbügel integrierte Federelement kompensiert Verformungen und daraus resultierende Setzerscheinungen der angeschlossenen Schirmleiter.

Schirmklemmbügel
Serie 790

Lieferposition
zum direkten Aufrasten



Aufrastposition
geschlossen



Löseposition



Maße in mm

Bestellnr.	A	B	C	D	E	F
790-108	51	15	8	16	55	42
790-116	53	15	16	16	57	45
790-124	78	15	24	16	83	58
790-140	97	15	40	16	100	73

Schirmklemmbügel; 11 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 3 … 8 mm
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse!

Bestellnr.	VPE
790-108	50 (10)

Schirmklemmbügel; 19 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 7 … 16 mm
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse!

Bestellnr.	VPE
790-116	50 (10)

Schirmklemmbügel; 27 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 6 … 24 mm
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse!

Bestellnr.	VPE
790-124	50 (10)

Zubehör; für Schirmklemmbügel

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 15 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; für Schirmklemmbügel (790-108)

790-110 25

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 25 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; für Schirmklemmbügel (790-108; 790-116) und Schirmanschlussklemmen (791-111; 791-117)

790-112 25

Träger mit Ableitfuß; 90° zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; für Schirmklemmbügel Serie 790

790-113 25

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; für Schirmklemmbügel Serie 790 und Schirmanschlussklemmen Serie 791

790-114 25

Träger mit 2 Ableitfüßen; parallel zur Tragschiene; 125 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

790-115 25

Tragschiene; spezialgelocht; 1000 mm lang; verzinnt

790-145

Distanzhülse; Stahl; für Tragschiene, spezialgelocht; für Schraube mit Gewinde M5

790-144 200 (100)

Isolierter Haltebock; für Sammelschiene mit Schraube M4 x 8 mm

790-100 50 (25)

Isolierter Haltebock; für Sammelschiene mit Blechschraube (3,5 x 9) mm

790-101 50 (25)

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

210-133 1

Sammelschiene; verzinnt; 30 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

790-133 20

Sammelschiene; verzinnt; 50 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

790-134 20

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 5 E/A; für I/O-Module, Serie 750

790-190 25 (5)

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 8 E/A; für I/O-Module, Serie 750

790-191 25

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 5 E/A; für I/O-Module, Serie 750

790-192 25

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 8 E/A; für I/O-Module, Serie 750

790-193 25

13



Maße in mm

Bestellnr.	A	B	C	Bestellnr.	A	B	C
für I/O-Module Serie 750 (5 E/A)							
790-190	63	60	83	**790-192**	63	35	83
für I/O-Module Serie 750 (8 E/A)							
790-191	100	60	118	**790-193**	100	35	118

Schirmklemmbügel; 43 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 22 … 40 mm
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse!

Bestellnr.	VPE
790-140	50 (10)

Träger mit Ableitfuß* (790-114),
45 mm lang, parallel zur Tragschiene

* für alle Schirmklemmbügel-Größen

Träger mit Ableitfuß* (790-115),
125 mm lang, parallel zur Tragschiene

* für alle Schirmklemmbügel-Größen

13

Schirmklemmbügel mit Feder
Serie 790
Handhabung

Schirmklemmbügel in drei Größen, für Schirmdurchmesser 3 bis 20 mm



Anwendungsbeispiel

Schirmklemmbügel spannen bis zum Einrasten.

Schirmklemmbügel auf der spezialgelochten Tragschiene (790-145) aufsetzen.
Finger nicht unter den Bügel legen und dann die Feder entspannen!

Schirmklemmbügel entspannen.

Schirmklemmbügel kontaktiert Schirmleiter und spezialgelochte Tragschiene (790-145).

Beschriftung – hier mit Beschriftungsstreifen

Beschriftung – hier mit WMB-Beschriftungsschildern

Schirmklemmbügel mit Feder
Serie 790

Lieferposition



Montageposition



Maße in mm

Bestellnr.	A	B	C	D	E*
790-208	30	29,9	8	12,4	25,8
790-216	34,6	28,3	16	21,8	30,2
790-220	45,6	28,3	24	30	41,2

* Höhe mit WMB-Schild

Schirmklemmbügel; 12,4 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 3 … 8 mm
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse und Zugentlastung!

Bestellnr.	VPE
790-208	50

Schirmklemmbügel; 21,8 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 6 … 16 mm
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse und Zugentlastung!

Bestellnr.	VPE
790-216	25

Schirmklemmbügel; 30 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 6 … 20 mm
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse und Zugentlastung!

Bestellnr.	VPE
790-220	25

Zubehör; für Schirmklemmbügel

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 15 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; für Schirmklemmbügel (790-108)

790-110 25

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 25 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; für Schirmklemmbügel (790-108; 790-116) und Schirmanschlussklemmen (791-111; 791-117)

790-112 25

Träger mit Ableitfuß; 90° zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; für Schirmklemmbügel Serie 790

790-113 25

Träger mit Ableitfuß; parallel zur Tragschiene; 45 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm; für Schirmklemmbügel Serie 790 und Schirmanschlussklemmen Serie 791

790-114 25

Träger mit 2 Ableitfüßen; parallel zur Tragschiene; 125 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

790-115 25

Tragschiene; spezialgelocht; 1000 mm lang; verzinnt

790-145

Distanzhülse; Stahl; für Tragschiene, spezialgelocht; für Schraube mit Gewinde M5

790-144 200 (100)

Sammelschiene; verzinnt; 1000 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

210-133 1

Sammelschiene; verzinnt; 30 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

790-133 20

Sammelschiene; verzinnt; 50 mm lang; Cu 10 mm x 3 mm

790-134 20

13

Schirmanschlussklemme und Schirmübergabe
Serie 791 und Serie 709

Abmessungen in mm



Schirmübergabe mittels Betätigungswerkzeug in die Federleiste einsetzen.

Schirmübergabe an dem Schirmleiter anbringen.

Mittels Kabelbinder den Schirmleiter und die Schirmübergabe an der Zugentlastungsplatte befestigen.

Schirmübergabe, hier am Beispiel einer X-COM®-SYSTEM-Federleiste

Schirmanschlussklemme; kontaktierbarer Schirmdurchmesser 1,5 … 6,5 mm; Hmax. 40 mm; 10 mm breit
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse!

	Bestellnr.	VPE
	791-107	50

Schirmanschlussklemme; kontaktierbarer Schirmdurchmesser 5 … 11 mm; Hmax. 47 mm; 17 mm breit
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse!

	791-111	50

Schirmanschlussklemme; kontaktierbarer Schirmdurchmesser 10 … 17 mm; Hmax. 63 mm; 23 mm breit
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse!

	791-117	50

Schirmanschlussklemme; kontaktierbarer Schirmdurchmesser 16 … 24 mm; Hmax. 78 mm; 30 mm breit
Hinweis: Nicht einzusetzen für Schutzleiteranschlüsse!

	791-124	50

Schirmübergabe; inklusive Kabelbinder für Schirmdurchmesser 5 … 10 mm; 60 mm lang

	Bestellnr.	VPE
	709-350	100 (25)

Schirmübergabe; inklusive Kabelbinder für Schirmdurchmesser 5 … 10 mm; 150 mm lang

	709-352	100 (25)

Sammelschienenhalter
Serie 790



Abmessungen in mm

Sammelschienenhalter auf Tragschiene 35 rasten.

Senkrechte Einbaulage der Sammelschiene



Sammelschienenhalter; für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm; kein Kontakt zur Tragschiene; isoliert		
	Bestellnr.	VPE
	790-400	20

Sammelschiene in Halter einsetzen.

Waagerechte Einbaulage der Sammelschiene

Fixierbügel einrasten.



Zum Lösen des Fixierbügels Betätigungswerkzeug hinunterdrücken ① und seitlich wegschwenken ②.

Sammelschienenhalter
Serie 790

Abmessungen in mm



Sammelschienenhalter; für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm; einseitig; gerade; Abstand zwischen Mitte Tragschiene und Sammelschienenhalter: 70 mm

	Bestellnr.	VPE
	790-300	10

Abmessungen in mm



Sammelschienenhalter; für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm; einseitig; gerade; Abstand zwischen Mitte Tragschiene und Sammelschienenhalter: 80 mm

	Bestellnr.	VPE
	790-302	10

Abmessungen in mm



Sammelschienenhalter; für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm; einseitig; abgewinkelt; Abstand zwischen Mitte Tragschiene und Sammelschienenhalter: 70 mm

	Bestellnr.	VPE
	790-301	10

Sammelschienenhalter mittels Betätigungswerkzeug Typ 3, Klinge (5,5 x 0,8) mm demontieren.



Zum Lösen der Sammelschiene Feder mittels Zange entspannen.

Sammelschiene auf den Sammelschienenhalter setzen.

Sammelschienenhalter
Serie 790

Abmessungen in mm



Sammelschienenhalter; für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm; beidseitig; gerade; Abstand zwischen Mitte Tragschiene und Sammelschienenhalter: 70 mm

	Bestellnr.	VPE
	790-310	10

Abmessungen in mm



Sammelschienenhalter; für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm; beidseitig; gerade; Abstand zwischen Mitte Tragschiene und Sammelschienenhalter: 80 mm

	Bestellnr.	VPE
	790-312	10

Abmessungen in mm



Sammelschienenhalter; für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm; beidseitig; abgewinkelt; Abstand zwischen Mitte Tragschiene und Sammelschienenhalter: 70 mm

	Bestellnr.	VPE
	790-311	10



Anwendungsbeispiel

Sammelschienenhalter mit T-Verbinder; flexibel und T-Verbinder
Serie 790

Abmessungen in mm

	A	B	X	Y
790-350/790-398	100	56	70	15 ... 52
790-352/790-398	100	99	70	15 ... 92
790-360/790-398	115	56	85	15 ... 52
790-362/790-398	115	99	85	15 ... 92



Sammelschienenhalter mit T-Verbinder; flexibel; für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm; Abstand zwischen Mitte Tragschiene und Sammelschienenhalter: 70 mm; Höhe 56 mm

	Bestellnr.	VPE
	790-350/790-398	12

Sammelschienenhalter mit T-Verbinder; flexibel; für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm; Abstand zwischen Mitte Tragschiene und Sammelschienenhalter: 70 mm; Höhe 99 mm

	790-352/790-398	12

Sammelschienenhalter mit T-Verbinder; flexibel; für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm; Abstand zwischen Mitte Tragschiene und Sammelschienenhalter: 85 mm; Höhe 56 mm

	790-360/790-398	12

Sammelschienenhalter mit T-Verbinder; flexibel; für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm; Abstand zwischen Mitte Tragschiene und Sammelschienenhalter: 85 mm; Höhe 99 mm

	790-362/790-398	12

Abmessungen in mm



T-Verbinder; zum Verbinden von zwei Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm

	Bestellnr.	VPE
	790-398	



Waagerechte Einbaulage der Sammelschiene

Senkrechte Einbaulage der Sammelschiene



Die Sammelschiene ist höhenverstellbar.

Die Sammelschiene durch das Festdrehen der Schrauben an der gewünschten Position fixieren.

13

Smart Data
Unterstützung des Workflows von der Planung bis zum fertigen Schaltschrank

Elektrische Planung
Übernahme der Daten direkt aus dem CAE-Stromlaufplan in die Projektierungssoftware Smart Designer oder direkte Ausgabe der Beschriftungsinhalte auf den Smart Printer



Technische und kaufmännische Artikeldaten
Klassifizierung gemäß ETIM und eCl@ss – auch im Advanced-Format



Mechanische Planung
CAD-Export in alle gängigen CAD-Formate und mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad



13

Smart Designer
- Kostenlose Onlineprojektierungs- und Bestellsoftware für alle Komponenten der Verbindungstechnik und Automation
- Keine Installation erforderlich
- Weltweit 24 Stunden verfügbar
- Immer aktuelle Artikeldaten
- Prüfung mit WAGO Expertenwissen auf Plausibilität
- Projektierung vollständig in 3D



Smart Script
- XML-basierte Software für alle WAGO Beschriftungsmaterialien
- Datenimporte aus CAE-Systemen
- Textgrößenprüfung
- Assistent zur Auswahl des Materials

Projektierung leicht gemacht – http://configurator.wago.com

Smart Printer

Das schnellste Beschriftungssystem

Smart Script

Smart Script
Import aus dem CAE-System oder Erstellung individueller Beschriftung

Smart Designer



Smart Designer
Nach dem Projektieren direkt aus dem Projekt die Beschriftungsmaterialien mit dem Smart Printer drucken.

13



Smart Printer
- Klein und handlich
- Beschriftungsstreifen schnell bedruckt und aufgebracht
- Beschriften preiswert von Anfang bis Ende

Klemmenbeschriftung



Mehrzeilig bedruckbare Beschriftungsstreifen für mehr Übersicht im Schaltschrank
- WMB-Inline, die WMB-Schilder von der Rolle, vielseitig für mehrere Klemmengrößen geeignet – eine Schildgröße für alle Standardanwendungen
- Schnell aufzubringen durch Konturengleichheit der WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S

Kabel- und Leitermarkierer



Unterschiedliche Varianten:
- Kennzeichnungstüllen, selbstlaminierende Etiketten, Adermarkierer zum Auffädeln oder Schrumpfschläuche
- Mit unterschiedlich großen Beschriftungsflächen

Gerätekennzeichnung



Ausgewähltes Sortiment an Etiketten, Tasterschildern, Gewebeetiketten und Typenschildern für eine optimale Beschriftung von Geräten und Schaltschränken
- Materialien in unterschiedlichen Farb- und Größenvarianten

13

Beschriftungssysteme
Systembeschreibung und Handhabung



Lösen eines Streifens aus der WMB-Beschriftungskarte

Strecken eines WMB-Beschriftungsstreifens

Trennen eines Einzelschildchens vom Streifen, für größere Klemmenbreiten

Beschriftung mit Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem


WMB-Beschriftung in Mini-WSB-Aufnahme
Beschriftungsstreifen; transluzent
Mini-WSB-Beschriftung



Bedrucken des Beschriftungsstreifens (2009-110) mit dem Smart Printer


Einrasten eines Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme



Beschriftungsstreifen; mehrzeilig bedruckbar

13

Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers

WMB-Dekadenbeschriftung



Gruppenschildträger für WAGO Reihenklemmen TOPJOB® S
Einrastbar in die Brückeröffnung

Bei Doppel-/Dreistock-Reihenklemmen lassen sich nachträglich Doppel-/Dreistock-Beschriftungsadapter in die Brückerschlitze einrasten.

Höhenverstellbarer Gruppenschildträger (249-116) für Beschriftungsstreifen (2009-110)

Höhenverstellbarer Gruppenschildträger



Zusätzliche Gruppenbeschriftung

Beschriftungssystem
für Klemmenbreiten 3,5 mm, 4 … 4,2 mm und ab 5 mm



Verwendung		
Schildchenbreite	Aufrastbar auf Klemmen der Serien	
	zusammenhängend	zu vereinzeln
3,5 mm	2000, 2020	-
4 … 4,2 mm	279, 2001	-
5 … 5,2 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022	Klemmen mit Teilungsbreite > 5 … 5,2 mm
5 … 17,5 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880	281 bis 285, 781 bis 785, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2022

WMB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte					
Farbe	5 mm Bestellnr.	5 … 5,2 mm Bestellnr.	4 … 4,2 mm Bestellnr.	3,5 mm Bestellnr.	VPE
○ weiß	793-501	793-5501	793-4501	793-3501	5
○ gelb	793-501/000-002	793-5501/000-002	793-4501/000-002		5
○ rot	793-501/000-005	793-5501/000-005	793-4501/000-005		5
○ blau	793-501/000-006	793-5501/000-006	793-4501/000-006		5
○ grau	793-501/000-007	793-5501/000-007	793-4501/000-007		5
○ orange	793-501/000-012	793-5501/000-012	793-4501/000-012		5
○ hellgrün	793-501/000-017	793-5501/000-017	793-4501/000-017		5
○ grün	793-501/000-023	793-5501/000-023	793-4501/000-023		5
○ violett	793-501/000-024	793-5501/000-024	793-4501/000-024		5

Verwendung		
Schildchenbreite	Aufrastbar auf Klemmen der Serien	
	zusammenhängend	zu vereinzeln
3,5 mm	2000, 2020	-
4 … 4,2 mm	279, 2001	-
5 … 5,2 mm	270, 280, 780, 869, 870, 880, 2002, 2003, 2022	Klemmen mit Teilungsbreite > 5 … 5,2 mm

WMB Inline; unbedruckt; 2.300 WMB-Schilder (3,5 mm)/Rolle		
Farbe	3,5 mm Bestellnr.	VPE
○ weiß	2009-113	1

WMB Inline; unbedruckt; 2.000 WMB-Schilder (4 mm)/Rolle; dehnbar 4 … 4,2 mm		
Farbe	4 … 4,2 mm Bestellnr.	VPE
○ weiß	2009-114	1

WMB Inline; unbedruckt; 1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm		
Farbe	5 … 5,2 mm Bestellnr.	VPE
○ weiß	2009-115	1

Verwendung	
	Aufrastbar auf Klemmen der Serien
	2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016, 2020, 2022

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; 11 mm breit; 50m-Rolle		
Farbe	3,5 mm Bestellnr.	VPE
○ weiß	2009-110	1

Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem
für Klemmenbreite 5 mm



Verwendung		
Schildchenbreite	Aufrastbar auf Klemmen der Serien	
	zusammenhängend	zu vereinzeln
5 mm	264, 270, 869, 880, 769, 870, 218, 233 bis 236, 243, 250, 252 bis 257, 735 bis 742, 745, 746, 804, 805, 806, 816, 831, 750, 753, 2002, 2003, 2022	745, 746, 2004, 2006, 2007, 2010, 2016

Mini-WSB-Beschriftungskarte; unbedruckt; 10 Streifen à 10 Schilder/Karte		
Farbe	Bestellnr.	VPE
○ weiß	248-501	5
○ gelb	248-501/000-002	5
○ rot	248-501/000-005	5
○ blau	248-501/000-006	5
○ grau	248-501/000-007	5
○ orange	248-501/000-012	5
○ hellgrün	248-501/000-017	5
○ grün	248-501/000-023	5
○ violett	248-501/000-024	5

Mini-WSB-Beschriftungskarte; bedruckt; nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
○ 1, , 2, , 3, , 4, , 5, ; bis 46, , 47, , 48, , 49, , 50, ; (je 1x)	264-900	5
○ U, , V, , W, , N, , PE, ; (10x)	264-901	5
○ L1, , L2, , L3, , N, , PE, ; (10x)	264-902	5
○ 1, , 1, , 1, , 1, , 1, ; (10x)	264-903	5
○ 2, , 2, , 2, , 2, , 2, ; (10x)	264-904	5
○ 3, , 3, , 3, , 3, , 3, ; (10x)	264-905	5

Verwendung		
Schildchenbreite	Aufrastbar auf Klemmen der Serien	
	zusammenhängend	zu vereinzeln
5 mm	264, 270, 869, 880, 769, 870, 218, 233 bis 236, 243, 250, 252 bis 257, 735 bis 742, 745, 746, 804, 805, 806, 816, 831, 750, 753, 2002, 2003, 2022	745, 746, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2016

Mini-WSB Inline; unbedruckt; 1.700 Schilder (5 mm)/Rolle; dehnbar 5 … 5,2 mm		
Farbe	3,5 mm Bestellnr.	VPE
○ weiß	2009-145	1

13

Beschriftungskarte; selbstklebender Beschriftungsstreifen

- Streifenlänge 182 mm

Beschriftungsstreifen; unbedruckt; als Bogen DIN A4		
	Bestellnr.	VPE
◯ Streifenhöhe 2,3 mm; pro Trägerkarte 100 selbstklebende Streifen	210-331	100
◯ Streifenhöhe 3 mm; pro Trägerkarte 80 selbstklebende Streifen	210-332	100
◯ Streifenhöhe 5 mm; pro Trägerkarte 48 selbstklebende Streifen	210-334	100
◯ Streifenhöhe 6 mm; pro Trägerkarte 40 selbstklebende Streifen	210-333	100
◯ Streifenhöhe 9 mm; pro Trägerkarte 25 selbstklebende Streifen	210-335	100

- Aufdruck waagerecht
- Streifenlänge 182 mm
- Streifenhöhe 6 mm

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; für 2-Leiter-Klemmenleisten der Serie 260		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
◯ 1 … 10 (120 x)	210-333/500-002	100
◯ 11 … 20 (120 x)	210-333/500-003	100
◯ 21 … 30 (120 x)	210-333/500-004	100
◯ 31 … 40 (120 x)	210-333/500-005	100
◯ 41 … 50 (120 x)	210-333/500-006	100
◯ 51 … 60 (120 x)	210-333/500-007	100
◯ 61 … 70 (120 x)	210-333/500-008	100
◯ 71 … 80 (120 x)	210-333/500-009	100
◯ 81 … 90 (120 x)	210-333/500-010	100
◯ 91 … 100 (120 x)	210-333/500-011	100
◯ 1 … 50 (20 x)	210-333/500-021	100
◯ L1 (1440 x)	210-333/500-074	100
◯ L2 (1440 x)	210-333/500-075	100
◯ L3 (1440 x)	210-333/500-076	100
◯ N (1440 x)	210-333/500-077	100
◯ PE (1440 x)	210-333/500-078	100
◯ PEN (1440 x)	210-333/500-079	100
◯ nur Rastereinteilung	210-333/500-001	100

Beschriftungsstreifen; für 4-Leiter-Klemmenleisten der Serie 260		
◯ 1 … 10 (80 x)	210-333/800-002	100
◯ 11 … 20 (80 x)	210-333/800-003	100
◯ 21 … 30 (80 x)	210-333/800-004	100
◯ 31 … 40 (80 x)	210-333/800-005	100
◯ 41 … 50 (80 x)	210-333/800-006	100
◯ 51 … 60 (80 x)	210-333/800-007	100
◯ 61 … 70 (80 x)	210-333/800-008	100
◯ 71 … 80 (80 x)	210-333/800-009	100
◯ 81 … 90 (80 x)	210-333/800-010	100
◯ 91 … 100 (80 x)	210-333/800-011	100
◯ 1 … 40 (20 x)	210-333/800-209	100
◯ L1 (880 x)	210-333/800-074	100
◯ L2 (880 x)	210-333/800-075	100
◯ L3 (880 x)	210-333/800-076	100
◯ N (880 x)	210-333/800-077	100
◯ PE (880 x)	210-333/800-078	100
◯ PEN (880 x)	210-333/800-079	100
◯ nur Rastereinteilung	210-333/800-001	100

Beschriftungskarte; selbstklebender Beschriftungsstreifen



- Aufdruck waagerecht
- Streifenlänge 182 mm
- Streifenhöhe 6 mm

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; für 2-Leiter-Klemmenleisten der Serie 261		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
◯ 1 … 12 (80 x)	210-333/600-103	100
◯ 13 … 24 (80 x)	210-333/600-104	100
◯ 25 … 36 (80 x)	210-333/600-105	100
◯ 37 … 48 (80 x)	210-333/600-106	100
◯ 41 … 50 (80 x)	210-333/600-006	100
◯ 51 … 60 (80 x)	210-333/600-007	100
◯ 61 … 70 (80 x)	210-333/600-008	100
◯ 71 … 80 (80 x)	210-333/600-009	100
◯ 81 … 90 (80 x)	210-333/600-010	100
◯ 91 … 100 (80 x)	210-333/600-011	100
◯ 1 … 50 (20 x)	210-333/600-021	100
◯ L1 (1200 x)	210-333/600-074	100
◯ L2 (1200 x)	210-333/600-075	100
◯ L3 (1200 x)	210-333/600-076	100
◯ N (1200 x)	210-333/600-077	100
◯ PE (1200 x)	210-333/600-078	100
◯ PEN (1200 x)	210-333/600-079	100
◯ nur Rastereinteilung	210-333/600-001	100

Beschriftungsstreifen; für 4-Leiter-Klemmenleisten der Serie 261		
◯ 1 … 16 (40 x)	210-333/1000-202	100
◯ 17 … 32 (40 x)	210-333/1000-204	100
◯ 33 … 48 (40 x)	210-333/1000-206	100
◯ 49 … 64 (40 x)	210-333/1000-110	100
◯ 65 … 80 (40 x)	210-333/1000-111	100
◯ 81 … 96 (40 x)	210-333/1000-112	100
◯ 97 … 112 (40 x)	210-333/1000-113	100
◯ 1 … 36 (20 x)	210-333/1000-208	100
◯ L1 (720 x)	210-333/1000-074	100
◯ L2 (720 x)	210-333/1000-075	100
◯ L3 (720 x)	210-333/1000-076	100
◯ N (720 x)	210-333/1000-077	100
◯ PE (720 x)	210-333/1000-078	100
◯ PEN (720 x)	210-333/1000-079	100
◯ nur Rastereinteilung	210-333/1000-001	100

Beschriftungskarte; selbstklebender Beschriftungsstreifen



- Aufdruck waagerecht
- Streifenlänge 182 mm
- Streifenhöhe 6 mm

Beschriftungsstreifen; als Bogen DIN A4; für 2-Leiter-Klemmenleisten der Serie 262		
Aufdruck	Bestellnr.	VPE
◯ 1 … 20 (40 x)	210-333/700-020	100
◯ 21 … 40 (40 x)	210-333/700-108	100
◯ 41 … 60 (40 x)	210-333/700-109	100
◯ 1 … 50 (20 x)	210-333/700-021	100
◯ L1 (1040 x)	210-333/700-074	100
◯ L2 (1040 x)	210-333/700-075	100
◯ L3 (1040 x)	210-333/700-076	100
◯ N (1040 x)	210-333/700-077	100
◯ PE (1040 x)	210-333/700-078	100
◯ PEN (1040 x)	210-333/700-079	100
◯ nur Rastereinteilung	210-333/700-001	100

Beschriftungsstreifen; für 4-Leiter-Klemmenleisten der Serie 262		
◯ 1 … 12 (40 x)	210-333/1200-103	100
◯ 13 … 24 (40 x)	210-333/1200-104	100
◯ 25 … 36 (40 x)	210-333/1200-105	100
◯ 37 … 48 (40 x)	210-333/1200-106	100
◯ 49 … 60 (40 x)	210-333/1200-107	100
◯ 1 … 24 (20 x)	210-333/1200-203	100
◯ L1 (600 x)	210-333/1200-074	100
◯ L2 (600 x)	210-333/1200-075	100
◯ L3 (600 x)	210-333/1200-076	100
◯ N (600 x)	210-333/1200-077	100
◯ PE (600 x)	210-333/1200-078	100
◯ PEN (600 x)	210-333/1200-079	100
◯ nur Rastereinteilung	210-333/1200-001	100

Gruppenschildträger und Beschriftungsadapter
TOPJOB® S

Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeröffnung; grau		
	Bestellnr.	VPE
◯ 5 mm breit	2009-191	50 (25)
◯ 10 mm breit	2009-192	50 (25)
◯ 15 mm breit	2009-193	50 (25)

Beschriftungsadapter; für seitliche Beschriftungsaufnahmen; 5 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	2009-198	200 (25)

Gruppenschildträger (2009-193) hier bestückt mit Beschriftungsstreifen, verwendbar für alle Reihenklemmen TOPJOB® S der Serien 2000 bis 2016.
Nicht über eine Abschlussplatte hinweg setzen!

Gruppenschildträger; einrastbar in die Brückeröffnung; grau		
◯ 10 mm breit	2009-196	50 (25)

Beschriftungsadapter; für Brückeröffnungen der Doppelstock-Doppeltrennklemmen Serie 2002; 5 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	2002-160	50 (25)

Beschriftungsadapter; für Brückeröffnungen der Serie 2002; 5 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	2002-161	100 (25)

Der Beschriftungsadapter für Beschriftungsstreifen (2002-161) ist in die Brückeröffnungen einsetzbar.



Der Beschriftungsadapter für Beschriftungsstreifen (2009-198) ist in die seitliche Beschriftungsaufnahme einsetzbar.

13

Mehrstock-Beschriftungsadapter
TOPJOB® S

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	**2000-121**	50 (25)

Doppelstock-Beschriftungsadapter; schwenkbar		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	**2002-121**	50 (25)

Dreistock-Beschriftungsadapter; schwenkbar		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	**2002-131**	50 (25)



Doppelstockklemmen
Bei Doppelstockklemmen ohne Beschriftungsträger lässt sich ein Doppelstock-Beschriftungsadapter (2000-121) nachträglich einrasten.

Gruppenschildträger (höhenverstellbar) und seitlich verschiebbares Beschriftungssystem

Gruppenschildträger; zum Einstecken in die Brückerschlitze von Reihenklemmen; für Klemmenbreite 4 … 6 mm; für bis zu 3 WMB-Schilder oder 8 Beschriftungsstangenschilder; 15 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	209-140	50 (25)

Gruppenschildträger; zum Einstecken in die Brückerschlitze von Reihenklemmen; für bis zu 2 WMB-Schilder oder 5 Beschriftungsstangenschilder; 10 mm breit		
grau	209-141	50 (25)

Gruppenschildträger; zum Einstecken in die Brückerschlitze von Reihenklemmen; für bis zu 1 WMB-Schild oder 2 Beschriftungsstangenschilder; 5 mm breit		
grau	209-142	50 (25)

Gruppenschildträger; für mittiges oder seitliches Aufrasten auf schraubenlose Endklammern (249-116 und 249-117); 10 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
weiß	209-112	50 (25)

Einsteckschild; aus weißem Karton; zum Selbstbeschriften; 100 Schilder/Bogen		
weiß	209-113	1

Selbstklebeschild; zum Selbstbeschriften; 7 x 25 Stück/Bogen		
weiß	210-345	1

Schutzstreifen		
transparent	209-114	50



Gruppenschildträger; für WMB-Aufnahme und Mini-WSB-Aufnahme; 10 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
weiß	209-145	100 (25)



Gruppenschildträger (209-141 und 209-112)

Gruppenkennzeichnung auf Sammelschienenträger mit Endklammerfunktion oder Endklammer

Gruppenschildträger (209-145)



Gruppenschildträger (209-145)

13

Gruppenschildträger (höhenverstellbar) und seitlich verschiebbares Beschriftungssystem



Aufnahmen für:
1 x Einsteckschild
2 x WMB-Multibeschriftungsschilder oder
1 x WFB-Flächenbeschriftung

Höhenverstellbarer Gruppenschildträger; einrastbar und höhenverstellbar von 43,5 … 59,5 mm in Endklammern (249-116 und 249-117); für 1 Einsteck- oder Selbstkle-beschild und transparenten Schutzstreifen; 10 mm breit

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	249-119	50 (25)

Höhenverstellbarer Gruppenschildträger; einrastbar und höhenverstellbar von 43,5 … 59,5 mm in Endklammern (249-116 und 249-117); für 2 WMB-Schilder oder 1 Flächenprofil; 10 mm breit

grau	249-118	100 (25)

Höhenverstellbarer Gruppenschildträger; einrastbar und höhenverstellbar von 42,2 … 58,2 mm in Endklammern (249-116 und 249-117); mit Beschriftungsfläche; 6 mm breit

weiß	249-120	50 (25)

Höhenverstellbarer Gruppenschildträger; einrastbar und höhenverstellbar von 45 … 61 mm in Endklammern (249-116 und 249-117); für 9 WMB-Schilder oder 1 TOPJOB®S-Beschriftungsstreifen; 12,2 mm breit

grau	2009-163	50 (25)

Trägerdurchgangselement; höhenverstellbar; einrastbar in Endklammern (249-116 und 249-117)

Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	709-118	50 (25)

Trägerendelement; höhenverstellbar; einrastbar in Endklammern (249-116 und 249-117)

grau	709-119	50 (25)

Zubehör; artikelspezifisch

Beschriftungsstreifenaufnahme; gefaltet; 1 m lang; 16 mm breit; 1,7 mm dick

transparent 709-120 1

Beschriftungskarte; mit 14 Beschriftungsstreifen; DIN A4

709-193 1



Abmessungen in mm

Höhenverstellbarer Gruppenschildträger (249-116) für Beschriftungsstreifen (2009-110)

Das seitlich verschiebbare Beschriftungssystem dient der zusätzlichen Gruppen- oder Flächenbeschriftung für Klemmenleisten oder Einstockreihenklemmen z. B. folgender Serien:

- Klemmenleisten der Serie 264 für Tragschienen 35
- Einstockreihenklemmen der Serien 279 bis 284 mit einer max. Höhe ab Oberkante Tragschiene von 49 mm (Leiterradius beachten)

Gruppenschildträger und Doppelschildträger

Gruppenschildträger; abgewinkelt; z. B. für Wandlerklemmen der Serie 282		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**209-144**	50 (25)

Gruppenschildträger; gerade; z. B. für 2- und 3-Leiter-Klemmen der Serie 282		
◯ grau	**209-143**	50 (25)

Doppelschildträger; für E-/A-Kennzeichnungen in der Klemmenmitte; für WSB- und WMB-Beschriftungssysteme; 4 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**209-128**	200 (100)



Dieser Gruppenschildträger (209-144) bietet eine interessante Alternative der zusätzlichen Klemmen- oder Untergruppenbeschriftung bei beengten Raumverhältnissen. Ohne weiteren Platzbedarf lassen sich diese Gruppenschildträger in freie Brückerschlitze der Klemmengehäuse einrasten. Die Beschriftung erfolgt über WMB-Multibeschriftungssystem.

WMB-Beschriftungsstreifen in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers einrasten.

Gruppenschildträger (schwenkbar) und WFB-Flächenbeschriftungsprofil



Schwenkbarer Gruppenschildträger		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	249-105	50 (25)

WFB-Flächenbeschriftungsprofil; 1000 mm lang; zum Selbstbeschriften; z. B. mit Faserschreiber		
Farbe	Bestellnr.	VPE
transparent	210-612	10

Einsteckschild; 4 x 30 Stück/Bogen		
weiß	209-183	1

Adapter für WFB-Flächenbeschriftungsprofil; zum Einrasten in die Beschriftungsaufnahme		
grau	209-185	200 (25)

Schutzstreifen		
transparent	209-184	50

Zubehör; artikelspezifisch		
Faserschreiber; für wischfeste Beschriftung		
	210-110	200 (1)



Dieser für die Gruppenkennzeichnung von Reihenklemmen entwickelte Gruppenschildträger vereinigt gleich mehrere – von unseren Anwendern gewünschte – Nutzen:

- Einsetzbar in allen Multiprofil-Beschriftungsaufnahmen bei Reihenklemmen ab 5mm-Klemmenbreite oder, wie in der Abbildung gezeigt, bei Distanzgehäusen
- Schwenkbar in 7 verschiedene, stabile Rastpositionen, für den optimalen Blickwinkel bei widrigen Einbauverhältnissen

WFB-Flächenbeschriftung
Objektbezogene Kennzeichnung durch Selbstbeschriftung

Adapter für WFB-Flächenbeschriftung, ca. alle 10 Klemmen montieren.

Thermotransferdrucker
Smart Printer

Drucker öffnen.

Drucker geöffnet

Zubehör für die Materialabwicklung

Farbband einlegen.

Material vorbereiten.

Passende Walze in den Drucker stecken und fixieren.

Drucker verfügt über mehrere Schnittstellen:
USB, ETHERNET, serieller COM-Port


Schnell kostengünstig und einfach –
WMB-Inline-Druck mit Smart Printer

Thermotransferdrucker und Schneideeinheit
Smart Printer

Smart Printer; WMB Inline; Beschriftungsstreifen; Leitermarkierer und Etiketten; Auflösung 300 dpi

	Bestellnr.	VPE
	258-5000	1

Smart Printer
inklusive:
- Netzteil und -kabel
- USB-Kabel
- Je 1 Rolle Beschriftungsstreifen (2009-110)
- Je eine Rolle Beschriftungsschilder WMB Inline (2009-115)
- 2 Walzen (258-5006 + 258-5007)
- 1 Rollenhalterung
- 1 Farbband (258-5005)

Technische Daten	
Druckprinzip	Thermotransfer
Druckkopf	Glasschicht, gefedert
Druckgeschwindigkeit	max. 127 mm/s (empfohlen 50,8 mm/s)
Druckbreite max.	47 mm
Drucklänge max.	762 mm
Druckauflösung	300 dpi (12 Punkte/mm)
Durchlichtsensor/Reflexsensor	ja, mittig fixiert
Bedienfeld	Farbiges TFT-LCD mit Navigationsbutton
Arbeitsspeicher	8 MB Flash, 16 MB SDRAM
Schnittstellen	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps, USB-Host
Betriebsspannung	AC 100 … 240 V, 50 … 60 Hz (automatische Einstellung)
Abmessungen (mm) B x H x T	135 x 175 x 245
Gewicht	2000 g (ohne Verbrauchsmaterial)
Betriebstemperatur	5 … 40 °C (41 … 104 °F)
Lagertemperatur	–20 … 50 °C (–4 … 122 °F)
Sicherheitszertifikate	CE (EMC)
Farbband (siehe auch Hauptkatalog, Band 6, Beschriftung)	Rollen-Außendurchmesser 40 mm; Kern-Innendurchmesser 12,7 mm / 0,5 inch; max. Länge 110 m; max. Breite 58 mm

Schneideeinheit für Smart Printer; nur für Beschriftungsstreifen; nicht für WMB-Inline geeignet

	Bestellnr.	VPE
	258-5030	1

Anforderungen an die Hardware:
- Druckermodell: Smart Printer
- Ab Herstellmonat/-jahr: 0814 – August 2014
- Firmwareversion: 1.UW7i
- Druckertreiber: Version 7.4.2

Anforderungen an die Software:
- Smart Script: Version 3.88.9.0 oder höher
- WAGO Druckereinstellungen: Version 2.4.0.0 oder höher

Zum Schneiden freigegebene Druckmaterialien:
- Beschriftungsstreifen: 2009-110, 709-177, 709-178, 757-901/000-005
- Selbstklebende Beschriftungsstreifen: 210-702, 210-870 … -877
- Kabelbündelmarkierer: 211-835 … -836, 211-836/000-002
- Selbstlaminierende Etiketten: 211-855 … -857
- Adermarkierer zum Auffädeln: 211-861 … -863
- Typenschilder: 210-801 … -804, 210-812
- Endlosetiketten: 210-831 … -834
- Etikett zur Stromkreiskennzeichnung: 210-813

Maße der Druckmaterialien:
- Breite max.: 46 mm
- Stärke max.: 250 µm

Technische Daten	
Breite	60 mm
Höhe	107 mm
Tiefe	131 mm
Gewicht	1050 g

Schaltschrank-Steckdose und Schaltschrankschublade
Serie 709



Technische Daten		
Bemessungsdaten gemäß	DIN VDE 0620-1	
Art der Spannung	AC	
Bemessungsspannung	250 V	
Bemessungsstoßspannung	2 kV	
Bemessungsstrom	16 A	

Anschlussdaten	
Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Klinge Typ 2 (3,5 x 0,5) mm
Betätigungsrichtung	Betätigung aus Leiteranschlussrichtung
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Eindrähtiger Leiter	0,2 … 2,5 mm / 24 … 14 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	0,2 … 2,5 mm / 24 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,2 … 2,5 mm / 24 … 14 AWG
Abisolierlänge	9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch
Polzahl	3

Mechanische Daten	
Montageart	Tragschiene 35
Schutzart	IP20
Potentialkennzeichnung	L PE N

Werkstoffdaten	
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Klemmfederwerkstoff	Chrom-Nickel-Federstahl (CrNi)
Kontaktwerkstoff	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Sn

Umgebungsbedingungen	
Dauergebrauchstemperatur von	-35 °C
Dauergebrauchstemperatur bis	85 °C

13

❶ Die Steckdosen sind in drei Farben zur Kennzeichnung unterschiedlicher Stromkreise verfügbar:
- 709-581 grau (Standard)
- 709-582 gelb (dauerhaft spannungsführend)
- 709-583 rot (USV)

Zulassungsdaten
siehe www.wago.com

Schaltschrank-Steckdose und Schaltschrankschublade
Serie 709

Abmessungen in mm





Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
lichtgrau	709-581	1

Abmessungen in mm





Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
gelb	709-582	1

Abmessungen in mm





Schaltschrank-Steckdose; zur Tragschienen- und Schraubmontage; für Stecker Typ F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gängig in DE, NL, AT; mit LED-Statusanzeige; mit Push-in CAGE CLAMP®-Doppelanschluss

Farbe	Bestellnr.	VPE
rot	709-583	1

Abmessungen in mm



Schaltschrankschublade; Schublade zum Aufrasten auf Tragschiene 35

	Bestellnr.	VPE
	709-591	1

13

Tragschiene; Kantenschutz; Schrägmontagebügel und Sammelträger für Brücker

Abmessungen in mm



Stahltragschiene; I_N 76 A (bezogen auf 1 m Länge); 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gemäß EN 60715

	Bestellnr.	VPE
ungelocht	**210-113**	10 (1)

Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm		
gelocht	**210-112**	10 (1)

Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm		
gelocht	**210-115**	1

Abmessungen in mm



Stahltragschiene; I_N 125 A (bezogen auf 1 m Länge); 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ähnlich EN 60715

	Bestellnr.	VPE
ungelocht	**210-114**	10 (1)
gelocht	**210-197**	10 (1)

Abmessungen in mm



Stahltragschiene; I_N 125 A (bezogen auf 1 m Länge); 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; gemäß EN 60715

	Bestellnr.	VPE
ungelocht	**210-118**	10 (1)

Abmessungen in mm



Kupfertragschiene; I_N 309 A (bezogen auf 1 m Länge); 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; gemäß EN 60715

	Bestellnr.	VPE
ungelocht	**210-198**	10 (1)

Abmessungen in mm



Aluminiumtragschiene; I_N 76 A (bezogen auf 1 m Länge); 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ähnlich EN 60715

	Bestellnr.	VPE
ungelocht	**210-196**	20 (1)

Kantenschutz; für Tragschiene 35 (7,5 mm hoch)

Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**209-109**	50 (25)

13

Abmessungen in mm



Stahltragschiene; I_N 76 A (bezogen auf 1 m Länge); 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gemäß EN 60715

	Bestellnr.	VPE
ungelocht	**210-505**	1
gelocht	**210-504**	1

Abmessungen in mm



Schrägmontagebügel; ohne Schraube

	Bestellnr.	VPE
	210-148	10

Schraube M 5 x 8

	210-149	100 (20)



Sammelträger für Brücker; für Tragschiene 35; für Brücker der quer schaltbaren Klemme (282-811) und längs schaltbaren Trennklemme (282-821)
Der Sammelträger ist auf Tragschienen 35 aufrastbar. Er dient zur Aufbewahrung von Brückern, die bei Service-Arbeiten aus Klemmen herausgenommen oder in diese hineingesteckt werden müssen.

Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**282-369**	25

Abmessungen in mm



Stahltragschiene; I_N 125 A (bezogen auf 1 m Länge); 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gemäß EN 60715

	Bestellnr.	VPE
ungelocht	**210-506**	1
gelocht	**210-508**	1



Sammelträger für Querbrücker; für Tragschiene 35; für Querbrücker der Serien 279 bis 284; Bananenstecker Serie 215
Der Sammelträger ist auf Tragschienen 35 aufrastbar. Er dient zur Aufbewahrung von Querbrückern und Bananenstcker, die bei Service-Arbeiten aus Klemmen herausgenommen oder in diese hineingesteckt werden müssen.

Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**209-100**	50 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35
Serie 249



Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 6 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**249-116**	100 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 10 mm breit		
◯ grau	**249-117**	50 (25)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 35; 14 mm breit		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**249-197**	10


Aufrasten – und das Ganze sitzt!


Aufrasten – und das Ganze sitzt!

Aufrasten – und das Ganze sitzt!

Die Endklammer von der Tragschiene lösen.

Klack – und sitzt! So einfach und schnell, wie man eine Reihenklemme auf die Tragschiene aufschnappt, so fix ist auch die Montage der schraubenlosen Endklammer.

Ganz ohne Werkzeug!

Reihenklemmen werden damit kostensparend und zuverlässig auf allen Tragschienen 35 gemäß DIN EN 60715 (35 x 7,5 mm; 35 x 15 mm) gegen Verrutschen gesichert.

Ganz ohne Schrauben!

Das „Geheimnis" für den hervorragenden Festsitz liegt in zwei kleinen Klemmblechen, die die Endklammer in Position halten – auch bei senkrechter Schienenmontage.

Einfach nur klack – und sitzt!

Besonders Großverbraucher können da kräftig auf die Kostenbremse treten.

Weiterer Vorteil: Drei Aufnahmeprofile für alle Reihenklemmen-Beschriftungssysteme und eine Rastöffnung für höhenverstellbare Gruppenschildträger bieten individuelle Kennzeichnungsmöglichkeiten.

Haltebock

Haltebock; zur isolierten Montage von Tragschienen 35		
Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**209-106**	25

Doppelstockklemmen
Bei Doppelstockklemmen ohne Beschriftungsträger lässt sich ein Doppelstock-Beschriftungsadapter (2000-121) nachträglich einrasten.

Plombierbare, transparente Abdeckprofile für Reihenklemmen Serie 709

Systembeschreibung und Handhabung



Aufrasten eines Abdeckprofilträgers auf die Tragschiene

Anwendungsbeispiel:
Hier mit Abdeckprofil Typ 1, ohne Sicherheitshinweis

Anwendungsbeispiel:
Hier mit Abdeckprofil Typ 1, mit Sicherheitshinweis



Eindrehen der Verriegelungsschraube (links) und der Fixierschraube (rechts)

Anwendungsbeispiel:
Hier mit Abdeckprofil Typ 2, mit Sicherheitshinweis



Verriegelungsschraube – gegen unberechtigtes Abhebeln von der Tragschiene
Fixierschraube – gegen Verschieben auf der Tragschiene



Demontieren eines Abdeckprofilträgers von der Tragschiene



Einschieben eines Beschriftungsstreifens in das Abdeckprofil

Plombiertes Abdeckprofil
Bei Anwendungen ohne Plombierung
– Abbrechen des Gewindedomes möglich –

Plombierbares, transparentes Abdeckprofil; für Reihenklemmen
Serie 709

Abdeckprofil; Typ 1; für Abdeckprofilträger Typ 1; 1 m lang

Farbe	Bestellnr.	VPE
transparent	**709-153**	10

Abdeckprofil; Typ 2; für Abdeckprofilträger Typ 2; 1 m lang

Farbe	Bestellnr.	VPE
transparent	**709-154**	10

Abdeckprofilträger; Typ 1; inkl. Fixier- und Verriegelungsschrauben und Rändelmutter; für Reihenklemmen Serien 279 bis 282, 880; für Mini-Reihenklemmen Serie 264; für Initiatoren- und Aktorenklemmen Serie 270

Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**709-167**	10

Abdeckprofilträger; Typ 2; inkl. Fixier- und Verriegelungsschrauben und Rändelmutter; für Reihenklemmen Serien 283 bis 285; für Doppel- und Dreistockklemmen Serien 279 bis 281; für TOPJOB®-Reihenklemmen Serien 780 bis 785 und 775; für Initiatoren- und Aktorenklemmen Serie 280; für Trenn- und Messklemmen für Wandlerschaltungen Serie 282

Farbe	Bestellnr.	VPE
◯ grau	**709-168**	10

Abmessungen in mm



Abmessungen in mm



Zubehör

Beschriftungskarte; mit 6 Beschriftungsstreifen; für Gruppenbeschriftungen oder Sicherheitshinweise

unbedruckt	**709-183**	1

Ersatzfixier-/-verriegelungsschraube; für Abdeckprofile

209-196	200 (25)

Ersatzrändelmutter; für Abdeckprofile

210-549	100 (25)

Plombierbares, transparentes Abdeckprofil; für Reihenklemmen
Serie 709

Abdeckprofil; Typ 3; für Abdeckprofilträger Typ 3; 1 m lang		
Farbe	Bestellnr.	VPE
transparent	**709-156**	10

Abdeckprofilträger; Typ 3; für Reihenklemmen der Serien 2000 bis 2016 und 2102 bis 2116 und 2200 bis 2216; für Wandlerklemmen der Serie 2007		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	**709-169**	10

Zubehör

Beschriftungskarte; mit 6 Beschriftungsstreifen; für Gruppenbeschriftungen oder Sicherheitshinweise

unbedruckt	**709-183**	1

Ersatzfixier-/-verriegelungsschraube; für Abdeckprofile

	209-196	200 (25)

Ersatzrändelmutter; für Abdeckprofile

	210-549	100 (25)

Abmessungen in mm



13

Tragschiene und Endklammer; für Tragschiene 15

Abmessungen in mm



Stahltragschiene; I_N 57 A (bezogen auf 1 m Länge); 15 x 5,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gemäß EN 60715		
	Bestellnr.	VPE
gelocht	**210-111**	10 (1)

Abmessungen in mm



Aluminiumtragschiene; I_N 57 A (bezogen auf 1 m Länge); 15 x 5,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ähnlich EN 60715		
	Bestellnr.	VPE
ungelocht	**210-296**	10 (1)

Schraubenlose Endklammer; für Tragschiene 15; 6 mm breit; mit WMB beschriftbar		
Farbe	Bestellnr.	VPE
grau	**249-101**	25

Abmessungen in mm



Stahltragschiene; I_N 57 A (bezogen auf 1 m Länge); 15 x 5,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gemäß EN 60715		
	Bestellnr.	VPE
ungelocht	**210-295**	1

Betätigungswerkzeug

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm		
	Bestellnr.	VPE
	210-719	50 (1)

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm		
	210-720	50 (1)

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 3; Klinge (5,5 x 0,8) mm		
	210-721	25 (1)

Betätigungswerkzeug-Set mit teilisoliertem Schaft; Typ 1; Klinge (2,5 x 0,4) mm; Typ 2; Klinge (3,5 x 0,5) mm; Typ 3; Klinge (5,5 x 0,8) mm	
210-722	1

Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 2,5 mm; für Installationsklemmen TOPJOB® S		
	Bestellnr.	VPE
	2009-309	1

Betätigungswerkzeug; Klingen: 3,5 mm und 5,5 mm; für Installationsklemmen TOPJOB® S		
	2009-310	1

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (2,5 x 0,4) mm; kurz		
	Bestellnr.	VPE
	210-647	50 (1)

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (2,5 x 0,4) mm; kurz; abgewinkelt		
	210-648	50 (1)

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz		
	210-657	50 (1)

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Klinge (3,5 x 0,5) mm; kurz; abgewinkelt		
	210-658	50 (1)



Das Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft eignet sich aufgrund der Klingenabmessungen besonders für die Betätigung von Reihenklemmen mit Frontverdrahtung.

Öffnen der Klemmstelle mit Betätigungswerkzeug



Das Betätigungswerkzeug eignet sich aufgrund der Klingenabmessungen gemäß DIN 5264 besonders für die Betätigung von Initiatoren- und Aktorenklemmen mit Frontverdrahtung der Serie 280.

Betätigungswerkzeug als Set im Karton (210-722)

Betätigungswerkzeug

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff; für Serie 279		
	Bestellnr.	VPE
1-fach	209-129	1
2-fach	279-432	1
3-fach	279-433	1
10-fach	279-440	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff; für Serien 264 (nur 1- und 2-fach), 280, 281 (nur bis 3-fach)		
1-fach	209-130	1
2-fach	280-432	1
3-fach	280-433	1
4-fach	280-434	1
5-fach	280-435	1
6-fach	280-436	1
7-fach	280-437	1
8-fach	280-438	1
9-fach	280-439	1
10-fach	280-440	1

Betätigungswerkzeug; aus Isolierstoff; für Serie 281		
5-fach	281-440	1

Brücken von Trennklemmen mit Frontverdrahtung mit Brückungskämmen unter Zuhilfenahme eines 10-fach-Betätigungswerkzeuges

Betätigungszange; für Reihenklemmen mit seitlicher Verdrahtung, Serien 281, 282, 283, 284		
	Bestellnr.	VPE
	210-141	1

Betätigungszange; für Reihenklemmen mit seitlicher Verdrahtung, Serien 279, 280		
	210-143	1



Zum Auslösen der Rastsperre die Griffe über den Rastpunkt hinweg zusammendrücken.
Betätigungszange von der Klemme nehmen und auf die nächste Klemme umsetzen.
Feststehenden Zapfen der Betätigungszange in die obere Löseöffnung der Reihenklemme stecken, danach die bewegliche Klaue in die seitliche Löseöffnung einhängen. Griffe bis zum Rastpunkt zusammendrücken – die Klemmstelle wird ganz geöffnet. Beide Hände sind frei für die Vorbereitung und Einführung des Leiters in die Klemme.

Innensechskantschlüssel mit teilisoliertem Schaft		
	Bestellnr.	VPE
	285-172	1

Innensechskantschlüssel mit teilisolierten Schaft und Verdrehschutz		
	285-173	1

Innensechskantschlüssel mit teilisolierten Schaft und Verdrehschutz (285-173)

Abmantelwerkzeug

Kabelmesser; für Ø 8 … 28 mm / 0.31 … 1.10 inch; mit intelligentem Wechselbügelsystem; inkl. Wechselbügel

	Bestellnr.	VPE
	206-1403	1

Kabelmesser-Set; für Ø 4 … 70 mm / 0.16 … 2.75 inch; inkl. aller Wechselbügel in einer Sortimo®-Box

	Bestellnr.	VPE
	206-1400	1

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile geeignet!

Zubehör; artikelspezifisch

Wechselbügel; für Ø 4 … 16 mm / 0.16 … 0.63 inch

206-1411 1

Wechselbügel; für Ø 8 … 28 mm / 0.31 … 1.10 inch

206-1412 1

Wechselbügel; für Ø 27 … 35 mm / 1.06 … 1.38 inch

206-1413 1

Wechselbügel; für Ø 35 … 50 mm / 1.38 … 1.97 inch

206-1414 1

Wechselbügel; für Ø 50 … 70 mm / 1.97 … 2.75 inch

206-1415 1

Zubehör

Ersatzinnenmesser

206-1418 3

Ersatzhakenklinge

206-1419 1

13

Abmantelwerkzeug

Innendosenentmanteler; für Ø 8 … 13 mm		
	Bestellnr.	VPE
	206-1441	1

Universal-Entmanteler; für Ø 8 … 13 mm		
	Bestellnr.	VPE
	206-1442	1

Datenkabelentmanteler; für Ø 4,5 … 10 mm		
	Bestellnr.	VPE
	206-1451	1

Produkteigenschaften:
- Extra langes Design und verbesserte Kraftübertragung vereinfachen das Abisolieren in tiefen Gerätedosen.
- Spezielle Vier-Klingen-Anordnung für einen noch präziseren Rundschnitt
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Klingen mit TiN-Beschichtung, TÜV/GS-geprüft
- Ø 8 … 13 mm / 5/16 … 1/2 inch
- Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel, z. B. NYM 3 x 1,5 mm² … 5 x 2,5 mm²

Längsschnitt zum Abmanteln

Produkteigenschaften:
- Sicherer Halt durch Einspritzung einer Softkomponente für rutschsichere Griffzonen
- Funktionen technisch verbessert
- Neue Verriegelungstechnik verhindert das unkonventionelle Öffnen des Werkzeuges.
- Längsschnitt völlig unkompliziert – durch neuartige Kabelführung im Werkzeug
  Besonders die Kabelführung erleichtert den schnellen und einfachen Längsschnitt.
- Klingengeometrie und Klingenaufnahmen erneuert und damit kein Verstopfen durch Kabelreste möglich
- Taschenclip aus strapazierbarem Material in ergonomischem Design
- Ø 8 … 13 mm / 5/16 … 1/2 inch

Produkteigenschaften:
- Außenisolierung und Folienabschirmung mit einem Entmanteler bearbeiten.
- Speziell für PVC-isolierte Datenkabel mit dünner Außenisolierung (z. B. Cat. 5, Cat. 6, Cat. 7, Twisted-Pair-Kabel)
- Klingen mit TiN-Beschichtung
- Ø 4,5 … 10 mm / 3/16 … 3/8 inch

Abmanteln des Kabelmantels

Praktisches Messer integriert

Abisolieren der Drahtisolierung

Abmantelwerkzeug

Abmantelzange; für Sensorleitungen; für Ø 3,2 … 4,4 mm		
	Bestellnr.	VPE
	206-1481	1

Zubehör; artikelspezifisch		
Ersatzmesserset; für Ø 3,2 … 4,4 mm		
	206-1491	1

Abmantelzange; für Steuerleitungen; für Ø 4,4 … 7 mm		
	Bestellnr.	VPE
	206-1482	1

Zubehör; artikelspezifisch		
Ersatzmesserset; für Ø 4,4 … 7 mm		
	206-1492	1

Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile geeignet!

Die Abmantelzange für Sensorleitungen verfügt über eine speziell für Sensorkabel mit kleinerem Querschnitt ausgelegte Klingengeometrie mit einem Arbeitsbereich ab Ø 3,2 mm (für mehrdrähtige Kabel und Rundkabel mit Ø 3,2 … 4,4 mm / 0.13 … 0.17 inch).

Die Abmantelzange für Steuerleitungen ist für stärkere Leitungen ab Ø 4,4 mm konzipiert (für mehrdrähtige Kabel und Rundkabel mit Ø 4,4 … 7 mm / 0.17 … 0.27 inch).

Das Abisolieren der Leitungen z. B. für den Anschluss von Sensor-Aktor-Verteilerboxen, Buskopplern und Steckverbindern ist somit schnell und sicher möglich.

Geeignet für:
- Halogenfreie PUR-Sensor-/Aktorleitungen
- Hochflexible TPE-U-Leitungen
- Steuerleitungen
- PUR-Leitungen
- PUR/PVC-Leitungen
- PVC-Leitungen
- Mehradriger Kabelaufbau
- Geschirmte und ungeschirmte Kabel

Abisolierzange

Abisolierzange Quickstrip Vario; 0,03 … 16 mm²; mit Drahtschneider		
	Bestellnr.	VPE
	206-1125	1

Zubehör		
Messerset; Standard; 0,03 … 16 mm²		
	206-1126	1
Messerset; V-Messer; 0,14 … 4 mm²		
	206-1127	1
Messerset; Ovalmesser; 10 … 16 mm²		
	206-1128	1
Ersatzabisolieranschlag		
	206-1129	1
Ersatzschneidschutz		
	206-1131	1
Ersatzhaltebacken		
	206-1132	1



Leiter abschneiden.

Teilabzug

Abisolierzange:
- Einfaches Einstellen des Leiterquerschnitts
- Keine Leiterbeschädigung durch Abisoliermesser
- Keine Beschädigung der Isolation durch querschnittsgerechte Anpassung des Anpressdruckes der Haltebacken an den Isolierungsdurchmesser
- Haltebacken und Abisoliermesser öffnen automatisch nach dem Abisoliervorgang – kein Aufspleißen einzelner Drähte.
- Abisolierlänge durch verschiebbaren Anschlag exakt einstellbar
- Abisoliermesser auswechselbar
- Selbstschärfender, berührungsgeschützter Drahtschneider, auswechselbar
- Kompletter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Schneidvermögen des Drahtschneiders von feindrähtigen Leitern bis 16 mm²

Crimp-Zange

Crimp-Zange Variocrimp 4; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 0,25 … 4 mm² (24 … 12 AWG)		
	Bestellnr.	VPE
	206-1204	1

Crimp-Zange Variocrimp 16; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 6 mm² (10 AWG), 10 mm² (8 AWG) und 16 mm² (6 AWG)		
	Bestellnr.	VPE
	206-1216	1

Zugfeder; groß		
	206-1205	1

Zugfeder; klein		
	206-1206	1

Zugfeder; klein		
	206-1206	1

PUR-Federset		
	206-1207	1

Anwendungstechnische Hinweise

- Das eingebaute Druckpolster passt die Crimp-Kraft bei Variocrimp 4 automatisch dem Leiterquerschnitt an. Bei Variocrimp 16 ist vor dem Crimp-Vorgang der Querschnitt einzustellen.
- Nur eine Crimp-Station für den jeweiligen Querschnittsbereich
- Quadratische, raumsparende Crimp-Form mit umlaufenden Prägungen für hohe Leiterauszugskräfte
- Kein orientiertes Einführen der Aderendhülsen in die Klemmen erforderlich!
- Einführen in die Crimp-Station von beiden Seiten möglich (für Rechts- und Linkshänder)
- Zwangssperre sorgt für gasdichte Crimpung.
- Zangen öffnen sich nach dem Crimp-Vorgang automatisch.
- Ergonomisch optimierter Griffabstand



Ordnungsgemäße, gasdichte Crimpung – elektrisch und mechanisch einwandfrei

Leiter mit aufgesteckter Aderendhülse in die Crimp-Station einführen.

Griffe zusammendrücken, bis die Zwangssperre gegen vorzeitiges Öffnen überwunden ist.

Nur für Variocrimp 16:
Bei geöffneter Zange Leiterquerschnitt einstellen.

Aderendhülse mit Kunststoffkragen; für Reihenklemme TOPJOB® S



Aderendhülse; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

Leiterquerschnitt	Farbe	Abisolierlänge	L	L 1	D	D 1	D 2	Bestellnr.	VPE
0,5 mm² / 20 AWG	weiß	12 mm / 0.47 inch	16	10	3,1	2,6	1	216-241	1000
0,75 mm² / 18 AWG	grau	12 mm / 0.47 inch	16	10	3,3	2,8	1,2	216-242	1000
0,75 mm² / 18 AWG	grau	14 mm / 0.55 inch	18	12	3,3	2,8	1,2	216-262	1000
1 mm² / 18 AWG	rot	12 mm / 0.47 inch	16	10	3,5	3	1,4	216-243	1000
1 mm² / 18 AWG	rot	14 mm / 0.55 inch	18	12	3,5	3	1,4	216-263	1000
1,5 mm² / 16 AWG	schwarz	12 mm / 0.47 inch	16	10	4	3,5	1,7	216-244	1000
1,5 mm² / 16 AWG	schwarz	14 mm / 0.55 inch	18	12	4	3,5	1,7	216-264	1000
1,5 mm² / 16 AWG	schwarz	20 mm / 0.79 inch	24	18	4	3,5	1,7	216-284	500
2,5 mm² / 14 AWG	blau	12 mm / 0.47 inch	17	10	4,7	4,2	2,2	216-246	1000
2,5 mm² / 14 AWG	blau	14 mm / 0.55 inch	19	12	4,7	4,2	2,2	216-266	1000
2,5 mm² / 14 AWG	blau	20 mm / 0.79 inch	25	18	4,7	4,2	2,2	216-286	500
4 mm² / 12 AWG	grau	14 mm / 0.55 inch	20	12	5,4	4,8	2,8	216-267	500
4 mm² / 12 AWG	grau	20 mm / 0.79 inch	26	18	5,4	4,8	2,8	216-287	100
6 mm² / 10 AWG	gelb	14 mm / 0.55 inch	20	12	6,9	6,3	3,5	216-208	100
6 mm² / 10 AWG	gelb	20 mm / 0.79 inch	26	18	6,9	6,3	3,5	216-288	100
10 mm² / 8 AWG	rot	20 mm / 0.79 inch	28	18	8,4	7,6	4,5	216-289	100
16 mm² / 6 AWG	blau	23 mm / 0.91 inch	28	18	9,6	8,8	5,8	216-210	100



Feindrähtige Leiter mit Aderendhülse lassen sich bis zum Nennquerschnitt und mindestens zwei Querschnittstufen darunter einfach bis zum Anschlag einstecken, ebenfalls ganz ohne Werkzeug.

Aderendhülse mit und ohne Kunststoffkragen; für Geräteanschlussklemme



Aderendhülse; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90									
Leiterquerschnitt	Farbe	Abisolierlänge	L	L 1	D	D 1	D 2	Bestellnr.	VPE
0,5 mm² / 20 AWG	weiß	12 mm / 0.47 inch	16	10	3,1	2,6	1	216-241	1000
0,75 mm² / 18 AWG	grau	12 mm / 0.47 inch	16	10	3,3	2,8	1,2	216-242	1000
1 mm² / 18 AWG	rot	12 mm / 0.47 inch	16	10	3,5	3	1,4	216-243	1000
1,5 mm² / 16 AWG	schwarz	12 mm / 0.47 inch	16	10	4	3,5	1,7	216-244	1000



Aderendhülse; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90						
Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	L	D	D 2	Bestellnr.	VPE
0,5 mm² / 20 AWG	10 mm / 0.39 inch	10	2,1	1	216-141	5000 (1000)
0,75 mm² / 18 AWG	10 mm / 0.39 inch	10	2,3	1,2	216-142	5000 (1000)
1 mm² / 18 AWG	10 mm / 0.39 inch	10	2,5	1,4	216-143	5000 (1000)
1,5 mm² / 16 AWG	10 mm / 0.39 inch	10	2,8	1,7	216-144	5000 (1000)

Aderendhülse mit und ohne Kunststoffkragen



Aderendhülse; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

Leiterquerschnitt	Farbe	Abisolierlänge	L	L 1	D	D 1	D 2	Bestellnr.	VPE
0,25 mm² / 24 AWG	gelb	7 mm / 0.28 inch	10	6	2,3	1,8	0,85	216-321	1000
0,25 mm² / 24 AWG	gelb	9 mm / 0.35 inch	12	8	2,3	1,8	0,85	216-301	1000
0,34 mm² / 22 AWG	grün	7 mm / 0.28 inch	10	6	2,5	2	0,85	216-322	1000
0,34 mm² / 22 AWG	grün	9 mm / 0.35 inch	12	8	2,5	2	0,85	216-302	1000
0,5 mm² / 20 AWG	weiß	7 mm / 0.28 inch	12	6	3,1	2,6	1	216-221	1000
0,5 mm² / 20 AWG	weiß	9 mm / 0.35 inch	14	8	3,1	2,6	1	216-201	1000
0,75 mm² / 18 AWG	grau	8 mm / 0.31 inch	12	6	3,3	2,8	1,2	216-222	1000
0,75 mm² / 18 AWG	grau	10 mm / 0.39 inch	14	8	3,3	2,8	1,2	216-202	1000
1 mm² / 18 AWG	rot	8 mm / 0.31 inch	12	6	3,5	3	1,4	216-223	1000
1 mm² / 18 AWG	rot	10 mm / 0.39 inch	14	8	3,5	3	1,4	216-203	1000
1,5 mm² / 16 AWG	schwarz	8 mm / 0.31 inch	12	6	4	3,5	1,7	216-224	1000
1,5 mm² / 16 AWG	schwarz	10 mm / 0.39 inch	14	8	4	3,5	1,7	216-204	1000
2,08 mm² / 14 AWG	gelb	10 mm / 0.39 inch	15	8	4,8	4,2	2,05	216-205	1000
2,5 mm² / 14 AWG	blau	10 mm / 0.39 inch	15	8	4,7	4,2	2,2	216-206	1000
4 mm² / 12 AWG	grau	12 mm / 0.47 inch	18	10	5,4	4,8	2,8	216-207	500
6 mm² / 10 AWG	gelb	14 mm / 0.55 inch	20	12	6,9	6,3	3,5	216-208	100
10 mm² / 8 AWG	rot	16 mm / 0.63 inch	22	12	8,4	7,6	4,6	216-209	100
16 mm² / 6 AWG	blau	23 mm / 0.91 inch	28	18	9,6	8,8	5,8	216-210	100



Aderendhülse; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	L	D	D 2	Bestellnr.	VPE
0,25 mm² / 24 AWG	5 mm / 0.2 inch	5	1,7	0,75	216-151	1000
0,25 mm² / 24 AWG	7 mm / 0.28 inch	7	1,7	0,75	216-131	1000
0,34 mm² / 22 AWG	5 mm / 0.2 inch	5	1,8	0,85	216-152	1000
0,34 mm² / 22 AWG	7 mm / 0.28 inch	7	1,8	0,85	216-132	1000
0,5 mm² / 20 AWG	6 mm / 0.24 inch	6	2,1	1	216-121	1000
0,5 mm² / 20 AWG	8 mm / 0.31 inch	8	2,1	1	216-101	1000
0,75 mm² / 18 AWG	6 mm / 0.24 inch	6	2,3	1,2	216-122	1000
0,75 mm² / 18 AWG	8 mm / 0.31 inch	8	2,3	1,2	216-102	1000
1 mm² / 18 AWG	6 mm / 0.24 inch	6	2,5	1,4	216-123	1000
1 mm² / 18 AWG	8 mm / 0.31 inch	8	2,5	1,4	216-103	1000
1,5 mm² / 16 AWG	6 mm / 0.24 inch	6	2,8	1,7	216-124	1000
1,5 mm² / 16 AWG	8 mm / 0.31 inch	8	2,8	1,7	216-104	1000
2,5 mm² / 14 AWG	10 mm / 0.39 inch	10	3,4	2,2	216-106	1000
4 mm² / 12 AWG	10 mm / 0.39 inch	10	4	2,8	216-107	1000
6 mm² / 10 AWG	12 mm / 0.47 inch	12	4,7	3,5	216-108	500
10 mm² / 8 AWG	12 mm / 0.47 inch	12	5,8	4,5	216-109	500
16 mm² / 6 AWG	15 mm / 0.59 inch	15	7,5	5,8	216-110	500

Crimp-Zange

Crimp-Zange 25; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 10 mm², 16 mm² und 25 mm²		
	Bestellnr.	VPE
	206-1225	1

Crimp-Zange 50; für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen; Crimp-Bereich 35 mm² und 50 mm²		
	Bestellnr.	VPE
	206-1250	1

Anwendungstechnische Hinweise:
- Optimierte Crimp-Form für hohe Leiterauszugskräfte
- Einführen in die Crimp-Station von beiden Seiten möglich (für Rechts- und Linkshänder)
- Zwangssperre sorgt für gasdichte Crimpung.
- Zangen öffnen sich nach dem Crimp-Vorgang automatisch.
- Ergonomisch optimierter Griffabstand

Leiter mit aufgesteckter Aderendhülse in die Crimp-Station einführen.

Griffe zusammendrücken, bis die Zwangssperre gegen vorzeitiges Öffnen überwunden ist.

Was bedeutet „Gasdichtheit“?
Bei einer gasdichten Verbindung sind Leiter und Aderendhülse so fest miteinander verpresst, dass keine Zwischenräume mehr vorhanden sind. Weder ein flüssiges noch ein gasförmiges Medium kann unter normaler atmosphärischer Umgebung in den Crimp eindringen.
Eine Oxidation zwischen den verpressten Einzeldrähten wird unterbunden und dadurch eine Erhöhung des Crimp-Widerstandes nahezu ausgeschlossen. Im Grenzfall können vereinzelt noch kleine Hohlräume vorkommen. Aufgrund der verdrillten Leitung dürfen diese als in sich geschlossen angesehen werden.
Bei nicht ausreichender Verpressung kann der Leiter aus der Verbindung gezogen werden. Es bleiben Zwischenräume erhalten, in denen es zur Oxidation kommen kann. Oxidation hat die Erhöhung des Übergangswiderstandes zur Folge.
Ein erhöhter Widerstand ist von Nachteil für die Signalübertragung, da der Signalfluss gedämpft (geschwächt) wird und für die Leistungsübertragung, da es zu Energieverlust und Kontakterwärmung (Brandgefahr) kommt.
Empfohlen sind Crimp-Zangen mit Zwangssperre, wie z. B. die WAGO Crimp-Zangen. Diese Zangen öffnen sich erst nach dem vollständigen Crimp-Vorgang. Die raumsparende, quadratische Crimpung ist ideal für den Anschluss an Federklemmen geeignet.
Die den WAGO Produkten zugeordneten Querschnittsangaben für Leiter mit Aderendhülse beziehen sich auf diese quadratische Crimpung.

Aderendhülse ohne Kunststoffkragen



Aderendhülse; ohne Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90						
Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	L	D	D 2	Bestellnr.	VPE
25 mm² / 4 AWG	25 mm / 0.98 inch	25	9,5	7,3	**216-413**	50
35 mm² / 2 AWG	25 mm / 0.98 inch	25	11	8,3	**216-414**	50
35 mm² / 2 AWG	30 mm / 1.18 inch	30	11	8,3	**216-424**	50
50 mm² / 1/0 AWG	30 mm / 1.18 inch	30	13	10,3	**216-425**	50
50 mm² / 1/0 AWG	35 mm / 1.38 inch	35	13	10,3	**216-435**	50

Kabelschneider

Kabelschneider; für Kupfer- und Aluminiumleitungen bis 35 mm²		
	Bestellnr.	VPE
	206-118	1

Abschneiden der Leitung

Alu-Plus-Kontaktpaste
Anschluss von Aluminiumleitern

Füllspritze; Inhalt: 20 ml Alu-Plus-Kontaktpaste		
	Bestellnr.	VPE
	249-130	20 (5)

WAGO Leuchtenklemmen
Tülle der Alu-Plus-Füllspritze nacheinander in die runde und eckige Leitereinführungsöffnung der WAGO Leuchtenklemme hineindrücken.

Spritzkolben jeweils so weit hinunterdrücken, **bis Alu-Plus diese beiden Öffnungen verschlossen hat.**

Hinweis: Nicht für den höheren Temperaturbereich einsetzbar!

Anschluss von Aluminiumleitern
WAGO Federklemmverbindungen sind auch für eindrähtige Aluminiumleiter ❶ bis 4 mm² geeignet, wenn für den Anschluss die Alu-Plus-Kontaktpaste verwendet wird.

Vorteile der Alu-Plus-Kontaktpaste
- Zerstört die Oxidschicht automatisch beim Klemmvorgang
- Verhindert Neuoxidation an der Kontaktstelle
- Vermeidet elektrolytische Korrosion zwischen Aluminium- und Kupferleitern (in einer Klemme)
- Bietet Langzeit-Korrosionsschutz

WAGO Reihenklemmen (max. bis 4 mm² Nennquerschnitt)
Je Leitereinführung: Tülle der Alu-Plus-Füllspritze nacheinander in die geöffnete Klemmstelle hineindrücken.

Spritzkolben jeweils so weit hinunterdrücken, **bis Alu-Plus die Öffnungen gefüllt hat.**

Bei Federklemmverbindungen mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik **ist der Aluminiumleiter mit einer Klinge zu reinigen** und unmittelbar danach an die mit der Alu-Plus-Kontaktpaste gefüllten Klemmstelle anzuschließen.

Selbstverständlich kann Alu-Plus vor dem Anklemmen auch **zusätzlich** ganzflächig auf den Aluminiumleiter aufgetragen werden.

Außerdem ist zu beachten, dass die Nennströme an die geringere Leitfähigkeit der Aluminiumleiter angepasst werden:

2,5 mm² = 16 A
4 mm² = 22 A

Alu-Plus-Kontaktpaste in der Füllspritze bietet das Mehr an Sicherheit und Sauberkeit beim Verbinden eindrähtiger Aluminiumleiter. Das Füllen geschieht – beispielsweise bei den drei folgenden ausgesuchten WAGO Klemmen – ganz fix, wie beispielhaft beschrieben.

❶ Aluminiumleiter gemäß IEC-Standard 61545, Klasse B, „Legierung 1370", mit einer Zugfestigkeit von 90 bis 180 N/mm² und einer Dehnung von 1 bis 4 %
Richtwerte: Zugfestigkeit 90 bis 180 MPa, Dehnung 1 bis 4 % (gemäß EN 615.4.1)

Prüf- und Messgerät
Serie 206

Multi-Tester; Digitalmultimeter mit berührungslosem Spannungsprüfer		
	Bestellnr.	VPE
	206-810	1

Clamp-Multi-Tester		
	Bestellnr.	VPE
	206-816	1

Testboy; mit Taschenlampenfunktion; berührungsloser Spannungsprüfer		
	Bestellnr.	VPE
	206-804	1

Produkteigenschaften Multi-Tester:
- Berührungslose Spannungsprüfung AC >100 V (optisch und akustisch)
- Widerstandsmessung bis 20 MΩ
- Durchgangsprüfung mit akustischem Signal
- Diodentest
- Data-Hold-Funktion
- Auto-Power-Off-Funktion
- LED-Taschenlampenfunktion
- CAT IV 600 V
- Geprüft und zugelassen durch TÜV/GS
- IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Spannungsprüfung im Schaltschrank
Produkteigenschaften Clamp-Multi-Tester:
- Gleich- und Wechselstrom bis 600 A
- Messung von True-RMS, Min.- und Max.-Werten
- Gleich- und Wechselspannung bis 600 V
- Manuelle oder automatische Messbereichswahl
- Widerstand bis 60 MOhm
- Kapazitätsmessung, akkustische Durchgangsprüfung
- Diodentest, Data-Hold-Funktion
- Großes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- LED-Messstellenbeleuchtung
- Überspannungsschutz CAT III 600 V
- IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
- Inkl. Batterien, Messleitungen und Bereitschaftstasche

Ein Instrument zum sicheren Feststellen von Wechselspannungen in Kabeln, Wandsteckdosen, Sicherungen, Schaltern, Anschlussdosen etc.
Der Spannungsprüfer signalisiert Folgendes:
- Spannungsführende Leiter
- Kabelbrüche
- Durchgebrannte Sicherungen (in Patronen oder Halterungen)
- Fehler in Schaltern
- Defekte Lampen in Lichterketten

Strommessung im Schaltschrank

Prüf- und Messgerät
Serie 206

Profi-LCD+; 2-poliger Spannungsprüfer mit LCD-Anzeige; abnehmbare Prüfspitzen Ø 4 mm

	Bestellnr.	VPE
	206-707	1

Profi-LED+; 2-poliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige; abnehmbare Prüfspitzen Ø 4 mm

	Bestellnr.	VPE
	206-706	1

Ersatzprüfspitzen; Ø 4 mm (2 Stück)

	Bestellnr.	VPE
	206-808	25

Weitere Produkteigenschaften Profi-LCD+:
- Automatische Messbereichswahl
- Einpolige Phasensuche AC >100 V
- Zweipolige Drehfeldprüfung (R und L)
- Durchgangsprüfung
- FI/RCD-Prüftest (30 mA) mittels Tastern
- Einhandbedienung für SCHUKO®- und CEE-Steckdosen
- LED-Taschenlampenfunktion
- Automatische Hintergrundbeleuchtung
- Auto-Power-Off-Funktion
- CAT IV 1000 V
- Geprüft und zugelassen durch TÜV/GS
- IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)

Weitere Produkteigenschaften Profi-LED+:
- Automatische Messbereichswahl
- Einpolige Phasensuche AC >100 V
- Zweipolige Drehfeldprüfung (R und L)
- Durchgangsprüfung
- FI/RCD-Prüftest (30 mA) mittels Tastern
- Einhandbedienung für SCHUKO®- und CEE-Steckdosen
- LED-Taschenlampenfunktion
- CAT IV 1000 V
- Geprüft und zugelassen durch TÜV/GS
- IEC/EN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)



Profi-LED+:
- Prüfspitzen Ø 4 mm dienen für besseren Kontakt in der Steckdose.
- Abschraubbare Prüfspitzen für schmale Prüföffnungen (für alle WAGO Klemmen)

Bananenstecker (nur für Schutzkleinspannung)
Serie 215

Technische Daten	
0,08 … 2,5 mm²	28 … 14 AWG
max. 42 V	
Prüfstrom 20 A	
Messbereichskategorie CAT I	
9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch	





Leiter anschließen: Gehäuse an der eckigen Öffnung zusammendrücken und Leiter einführen.



Prüfen mit Bananenstecker
Hier über den Prüfadapter (209-170)

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; farbig sortiert; je 10 x - orange, weiß, schwarz, blau, gelb		
	Bestellnr.	VPE
	215-111	50



Abmessungen in mm

Bananenstecker; einzeln

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm			
	orange	215-211	50

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm			
	rot	215-212	50

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm			
	schwarz	215-311	50

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm			
	grün	215-411	50

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm			
	gelb	215-511	50

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm			
	weiß	215-611	50

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm			
	blau	215-711	50

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm			
	grau	215-811	50

Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm			
	grün-gelb	215-911	50

Prüfstecker
Serie 210

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2 mm; max. 42 V		
Farbe	Bestellnr.	VPE
rot	210-136	50

Prüfstecker; mit 500mm-Leitung; Ø 2,3 mm; max. 42 V		
Farbe	Bestellnr.	VPE
gelb	210-137	50

Prüfen mit Prüfstecker Ø 2 mm



Prüfen mit Prüfsteckern Ø 2 mm oder Ø 2,3 mm

Technischer Anhang

Technischer Anhang

		Seite
	**Technische Erläuterungen** **CE-Kennzeichnung und EG-Richtlinien**	632
	Prüfverfahren und Prüfungen Mechanische, elektrische, Werkstoff- und klimatische Tests	634
	Vorschriften UL – Underwriters Laboratories USA Prüfungen und Prüfverfahren gemäß UL-Standards	654
	Alu-Plus-Kontaktpaste Anschluss von Aluminiumleitern	659
	Materialangaben Isolierwerkstoffe, Kontaktoberfläche, Kontaktwerkstoffe und Klemmfederwerkstoff	660
	Allgemeine technische Informationen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen	663
	Alle Klemmen für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen „Ex e II" sind im Bestellteil der Bestellnr. zugeordnet und mit dem Ex-Symbol gekennzeichnet.	
	Alle Klemmen für Anwendungen in eigensicheren Stromkreisen „Ex i" sind im Bestellteil der Bestellnr. zugeordnet und mit dem blauen Farbkreis gekennzeichnet.	
	Internationale Zulassungsstellen – Übersicht	674
	Labor E-Technik Produktsicherheit für unsere Kunden	676
	WAGO Seminar Heute lernen – morgen Wissen gezielt einbringen. Wissen von der Quelle! Direkter geht's nicht.	678

CE-Kennzeichnung und EG-Richtlinien

CE-Konformitätskennzeichnung

Die CE-Konformitätskennzeichnung besteht aus den Buchstaben „CE“ mit folgendem Schriftbild:



Communauté Européenne
(Europäische Gemeinschaft)

Die Produkte der Firma WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG werden entsprechend den gültigen Normen und Gesetzen entwickelt, geprüft und gekennzeichnet.

Die CE-Kennzeichnung ist eine Kennzeichnung von Produkten für den europäischen Binnenmarkt, durch die der Hersteller erklärt, dass das elektrische Betriebsmittel den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften (EU-Richtlinien) der Europäischen Union über die Anbringung festgelegt sind.

Die ursprüngliche Absicht war es, mit diesem Zeichen die Behörden der Mitgliedsländer der EU bei ihrer Marktaufsicht zu unterstützen; als Symbol der sogenannten Freiverkehrsfähigkeit in der EU. Eine CE-Kennzeichnung geschieht aufgrund der EU-Verordnung 765/2008 und darf nur dann erfolgen, wenn die Anforderungen an das Produkt in mindestens einer entsprechenden EU-Richtlinie definiert worden sind. Beispiele für solche Richtlinien sind die Niederspannungsrichtlinie, die EMV-Richtlinie, die ATEX-Richtlinie, die Bauproduktenverordnung oder die Maschinenrichtlinie. Treffen mehrere Richtlinien für ein Produkt zu, müssen **alle zutreffenden Richtlinien** berücksichtigt werden.

In den Richtlinien werden jeweils nur die grundsätzlichen Anforderungen zur Erreichung dieses Ziels beschrieben. Die einzelnen technischen Details werden nach dem Neuen Konzept (New Approach) durch Listen mit Verweisen auf Normen (sogenannte harmonisierte Normen) konkretisiert.

1. Niederspannungsrichtlinie

Die Sicherheit von elektrischen Betriebsmitteln wird durch die Anwendung der Niederspannungsrichtlinie (Low-Voltage-Richtlinie (LVD)) gewährleistet. Als elektrische Betriebsmittel im Sinne dieser Richtlinie gelten elektrische Betriebsmittel zur Verwendung bei einer Nennspannung zwischen 50 V und 1000 V für Wechselspannung und zwischen 75 V und 1500 V für Gleichspannung.

Produkte im Anwendungsbereich der Niederspannungsrichtlinie, die so ausgelegt sind, dass sie ausschließlich für den Einbau in andere elektrische Geräte vorgesehen sind und deren Sicherheit größtenteils davon abhängig ist, wie die Bauteile in dem Endprodukt verbaut werden und welche Gesamtmerkmale das Endprodukt hat, werden als Grundbauteile entsprechend der Niederspannungsrichtlinie definiert.

Angesichts der Ziele der Niederspannungsrichtlinie gilt diese nicht für Grundbauteile.

Für elektrische Betriebsmittel gemäß der Niederspannungsrichtlinie gilt zusätzlich die RoHS-Richtlinie. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Elektrogeräten und elektronischen Bauelementen. Hierdurch soll die Menge problematischer Bestandteile im Elektroschrott reduziert werden. Nähere Angaben zu den bei WAGO verwendeten Materialien kann man in unseren Katalogen, Produktunterlagen, auf den Verpackungen und im Internetauftritt finden.

2. EMV-Richtlinie

Die EMV-Richtlinie definiert, welche Anforderungen an ein Produkt bezüglich der maximalen Stärke der emittierten elektromagnetischen Störung gestellt werden bzw. wie störfest ein Produkt gegenüber elektromagnetischen Störungen sein muss.

Elektromagnetisch passive Bauteile oder Bauteile, die keine eigenständige Funktion erfüllen, wie z. B. Klemmen, Widerstände, Dioden, Kondensatoren, Schaltrelais oder Kabel (in Form von passiven Leiterplatten) gelten nicht als Geräte im Sinne der EMV-Richtlinie.

3. ATEX-Richtlinie zum Explosionsschutz

Die ATEX-Richtlinie legt die Regeln für Produkte (Geräte und Schutzsysteme) in explosionsgefährdeten Bereichen fest. Eine Vielzahl von Produkten aus dem Hause WAGO ist für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.

Die ATEX-Richtlinie unterscheidet aufgrund der möglichen Gefährdungspotentiale drei verschiedene Gerätegruppen, welche im Fall der Gruppen II und III noch weiter in Zonen unterteilt werden. Die Eignung der WAGO Produkte für die unterschiedlichen Gruppen und Zonen wird in den jeweiligen Produktunterlagen (Kataloge, Internetauftritt, Datenblätter und Produktbeileger) beschrieben.

Einerseits können es Geräte sein, die als Betriebsmittel in derartigen Bereichen eingesetzt werden können; andererseits aber auch Komponenten, die für den sicheren Betrieb erforderlich sind, aber keine eigene Funktion erfüllen. Derartige Komponenten sind beispielsweise Reihenklemmen für den Ex-Bereich.

Für beide Gruppen gilt, dass sie der ATEX-Produktrichtlinie entsprechen müssen.

4. Funkrichtlinie

Die Funkrichtlinie umfasst alle Geräte, die zum Zweck der Funkkommunikation und/oder der Funkortung bestimmungsgemäß Funkwellen ausstrahlen oder empfangen. Die grundlegenden Sicherheitsanforderungen umfassen den Schutz der Gesundheit von Menschen und Haus- und Nutztieren sowie die elektrische Sicherheit im Sinne der Niederspannungsrichtlinie, jedoch ohne Anwendung der Spannungsgrenze. Weiterhin müssen EMV-Schutzziele gemäß der EMV-Richtlinie erfüllt und eine effektive und effiziente Nutzung der Funkfrequenzen sichergestellt sein. WAGO Produkte, die unter die Funkrichtlinie fallen, weisen gesetzeskonform auf ihrer EU-Konformitätserklärung lediglich die Funkrichtlinie aus, da die Niederspannungs- und die EMV-Richtlinie implizit miterfüllt werden müssen.

5. Bauproduktenverordnung

Die Bauproduktenverordnung fordert, dass Bauwerke so entworfen und ausgeführt werden, dass die Sicherheit von Menschen, Gütern und Haustieren nicht gefährdet wird und die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt werden. Als Bauprodukte werden hier Produkte oder Bausätze definiert, die hergestellt werden, um dauerhaft in Bauwerken eingebaut zu werden und die einen nennenswerten Beitrag zur Erfüllung der Grundanforderungen an dieses Bauwerk leisten.

Nach einhelliger Meinung der deutschen Elektroindustrie und auch der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG sind Produkte der allgemeinen Installationstechnik keine derartigen Bauprodukte und unterliegen daher nicht dieser Richtlinie.

6. Maschinenrichtlinie

Die Maschinenrichtlinie gilt für Maschinen (ob vollständig oder unvollständig), die ihre Funktionen durch andere Weisen als aufgrund unmittelbarer menschlicher oder tierischer Kraft ausführen oder Sicherheitsbauteile für derartige Maschinen sind.

In der Regel fallen die Produkte von WAGO damit nicht unter diese Richtlinie.

Die Hersteller von Maschinen oder Anlagen sind nach dieser Richtlinie angehalten, sichere Produkte und Komponenten in ihren Konstruktionen zu verwenden. Durch die Verwendung von WAGO Produkten – mit ihrer normgerechten Gestaltung auf dem aktuellen Stand – wird die richtlinienkonforme Herstellung und der sichere Betrieb erleichtert.

Bedeutung der CE-Kennzeichnung für die Produkte der Firma WAGO

Für die unterschiedlichen Produkte der Firma WAGO treffen entweder eine, mehrere oder auch keine EU-Richtlinien zu. Wenn keine der Richtlinien zutrifft, wird das Produkt, wie gesetzlich gefordert, nicht CE-gekennzeichnet. Eine Konformitätserklärung darf nicht ausgestellt werden. Alle anderen Produkte werden mit dem CE-Kennzeichen versehen – entweder auf dem Produkt, auf seiner Verpackung oder in den Begleitunterlagen – und eine Konformitätserklärung wird ausgestellt bzw. dem Kunden zugänglich gemacht.

In den Datenblättern der technisch einwandfreien, im Einklang mit den Vorschriften nicht-CE-gekennzeichneter Produkte wird auf die Normen verwiesen, die bei der Entwicklung, Typ- und Fertigungsprüfung, soweit möglich, angewendet wurden.

Vorschriften IEC/EN

Für die in diesem Katalog enthaltenen elektrischen Verbindungselemente gelten je nach Bauart und anwendungsspezifischer Gestaltung im wesentlichen folgende Normen:

IEC 60364-1
HD 60364-1
VDE 0100-100
/ Errichten von Niederspannungsanlagen
– Teil 1: Allgemeine Grundsätze, Bestimmungen allgemeiner Merkmale, Begriffe

IEC 60364-7-710
HD 60364-7-710
VDE 0100-710
/– Teil 7-710: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art
– Medizinisch genutzte Bereiche

IEC 60364-7-718
HC 60364-7-718
VDE 0100-718
/– Teil 7-718: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art
– Öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten

EN 50110-1
VDE 0105-1
/ Betrieb von elektrischen Anlagen
– Teil 1: Allgemeine Anforderungen

IEC 60664-1
EN 60664-1
VDE 0110-1
/ Isolationskoordination für elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen
– Teil 1: Grundsätze, Anforderungen und Prüfungen

IEC 60204-1
EN 60204-1
VDE 0113-1
/ Elektrische Ausrüstung von Maschinen
– Teil 1: Allgemeine Anforderungen

IEC 61140
EN 61140
VDE 0140-1
/ Schutz gegen elektrischen Schlag
– Gemeinsame Anforderungen für Anlagen und Betriebsmittel

IEC 60079-0
EN 60079-0
VDE 0170-1
/ Explosionsgefährdete Bereiche
– Teil 0: Betriebsmittel
– Allgemeine Anforderungen

IEC 60079-7
EN 60079-7
VDE 0170-6
/ Explosionsgefährdete Atmosphäre
– Teil 7: Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit „e"

IEC 60079-11
EN 60079-11
VDE 0170-7
/ Explosionsgefährdete Bereiche
– Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit „i"

IEC 60079-14
EN 60079-14
VDE 0165-1
/ Explosionsgefährdete Bereiche
– Teil 14: Projektierung, Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen

IEC 60079-15
EN 60079-15
VDE 0170-16
/ Explosionsfähige Atmosphäre
– Teil 15: Geräteschutz durch Zündschutzart „n"

EN 50628
VDE 0118-10
/ Errichten elektrischer Anlagen im Bergbau unter Tage

IEC 60038
EN 60038
VDE 0175-1
/ IEC-CENELEC-Normspannungen

VDE 0298-4
/ Verwendung von Kabeln und isolierten Leitungen für Starkstromanlagen
– Teil 4: Empfohlene Werte für die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden und von flexiblen Leitungen

IEC 60112
EN 60112
VDE 0303-11
/ Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl und der Vergleichszahl der Kriechwegbildung von festen, isolierenden Werkstoffen

IEC 60529
EN 60529
VDE 0470-1
/ Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
– Prüfgeräte und Prüfverfahren

IEC 61439-1
EN 61439-1
VDE 0660-600-1
/ Niederspannung-Schaltgerätekombinationen
– Teil 1: Allgemeine Festlegungen

IEC 61439-3
EN 61439-3
VDE 0660-600-3
/– Niederspannung-Schaltgerätekombinationen
– Teil 3: Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien (DBO)

IEC 61643-11
EN 61643-11
VDE 0675-6-11
/ Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung
– Teil 11: Überspannungsschutzgeräte für den Einsatz in Niederspannungsanlagen
– Anforderungen und Prüfungen

IEC 60335-1
EN 60335-1
VDE 0700-1
/ Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
– Teil 1: Allgemeine Anforderungen

IEC 60598-1
EN 60598-1
VDE 0711-1
/ Leuchten
– Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen

IEC 60715
EN 60715
/– Genormte Tragschienen für die mechanische Befestigung von elektrischen Geräten in Schaltanlagen

IEC 60999-1
EN 60999-1
VDE 0609-1
/ Verbindungsmaterial – Elektrische Kupferleiter – Sicherheitsanforderungen für Schraubklemmstellen und schraubenlose Klemmstellen
– Teil 1: Allgemeine und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter von 0,2 mm² bis einschließlich 35 mm²

IEC 60999-2
EN 60999-2
VDE 0609-101
/– Teil 2: Allgemeine und besondere Anforderungen für Klemmstellen für Leiter von 35 mm² bis einschließlich 300 mm²

IEC 60998-1
EN 60998-1
VDE 0613-1
/ Verbindungsmaterial für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke
– Teil 1: Allgemeine Anforderungen

IEC 60998-2-1
EN 60998-2-1
VDE 0613-2-1
/– Teil 2-1: Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit Schraubklemmen

IEC 60998-2-2
EN 60998-2-2
VDE 0613-2-2
/– Teil 2-2: Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit schraubenlosen Klemmstellen

IEC 60998-2-3
EN 60998-2-3
VDE 0613-2-3
/– Teil 2-3: Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit Schneidklemmen

IEC 60947-1
EN 60947-1
VDE 0660-100
/ Niederspannungsschaltgeräte
– Teil 1: Allgemeine Festlegungen

IEC 60947-7-1
EN 60947-7-1
VDE 0611-1
/– Teil 7-1: Hilfseinrichtungen
– Reihenklemmen für Kupferleiter

IEC 60947-7-2
EN 60947-7-2
VDE 0611-3
/-Teil 7-2: Hilfseinrichtungen
– Schutzleiter-Reihenklemmen für Kupferleiter

IEC 60947-7-3
EN 60947-7-3
VDE 0611-6
/– Teil 7-3: Hilfseinrichtungen
– Sicherheitsanforderungen für Sicherungsreihenklemmen

VDE 0611-4
/ Reihenklemmen zum Anschließen oder Verbinden von Kupferleitern;
– Mehrstöckige Verteiler-Reihenklemmen bis 6 mm²

IEC 61984
EN 61984
VDE 0627
/ Steckverbinder– Sicherheitsanforderungen und Prüfungen

Prüfungen und Prüfverfahren gemäß IEC-/EN-Standards

Für die verschiedenen Produkte, wie z. B. Verbindungsmaterial, Reihenklemmen, Steckverbinder usw., gibt es jeweils eigene, produktspezifische Prüfvorschriften. Die folgenden Abschnitte mit den wichtigsten Prüfungen beschränken sich auf die Beschreibung der Prüfverfahren und eine Erläuterung des Prüfzwecks. Die angegebenen Daten, z. B. Spannungen, Temperaturen, Kräfte etc., dienen nur der Verdeutlichung und können je nach Prüfung variieren.

Mechanische Tests

Alle WAGO Produkte erfüllen die Anforderungen der folgenden mechanischen Tests.

- Anschlussbedingungen

Anschluss der Leiter
Bei Federklemmverbindungen haben sich am Markt zwei Anschlusssysteme durchgesetzt:
Der **PUSH WIRE®-(Steckklemm-)Anschluss** in Anwendungsbereichen mit ausschließlich eindrähtigen Leitern, z. B. in der Leuchten- und Installationstechnik, Fernmeldetechnik oder in Hauskommunikations- oder in Gefahrenmeldeanlagen;
Leiterquerschnittsbereich:
0,2 … 4 mm²
Der **CAGE CLAMP®-Anschluss als universelles Klemmsystem** für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter für Anwendungen in der industriellen Elektrotechnik und Elektronik, z. B. vorzugsweise für feindrähtige Leiter in der Aufzugsindustrie, in Kraftwerken, in der chemischen Industrie, in der Automobilindustrie und an Bord von Schiffen;
Leiterquerschnittsbereich:
0,08 … 35 mm²

Der **Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss** ist eine Weiterentwicklung des universellen CAGE CLAMP®-Anschlusses für ein-, mehr- und feindrähtige Leiterquerschnitte von 0,2 … 16 mm² (25 mm² nur „f“) und bietet alle Vorteile und die Sicherheit des Original-CAGE CLAMP®-Anschlusses. Die Push-in CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik bietet darüber hinaus den zusätzlichen Nutzen, dass ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Aderendhülse von 0,5 … 16 mm² direkt gesteckt werden können.

Die Leitereinführungstrichter sind so gestaltet, dass sie optimal den Isolationsdurchmessern der Leiternennquerschnitte angepasst sind und so eine gute Leiterführung gewährleisten.

Dies ist bei Anwendungen mit Rüttelbeanspruchungen besonders wichtig.
Bei kleinen und kleinsten Querschnitten ist aufgrund der geringen Knickfestigkeit der feindrähtigen Leiter die Gefahr groß, dass sie beim Aufstoßen auf den Leiteranschlag in der Klemme abknicken können und so die Leiterisolation in die Klemmstelle eingeführt wird, ohne dass die Bedienungsperson dies bemerkt.
Um hierdurch verursachte „Zufallskontaktierungen“ zu verhindern, stehen für WAGO Reihenklemmen bis zu einem Nennquerschnitt von 4 mm² Isolierungsstopps zur Verfügung, die diese Gefahr selbst bei Leitern von 0,08 mm² vermeiden (siehe Kapitel 5 Isolierungsstopp).

Bemessungsquerschnitt und anschließbare Leiter
I. gemäß IEC 60999-1 / EN 60999-1 / VDE 0609-1, Tabelle 1:

Bemessungsanschlussvermögen	Theoretischer Durchmesser des größten Leiters							Anschließbarer Leiter	
	metrisch			AWG					
	starr		flexibel	starr			flexibel	starr	flexibel
	eindrähtig	mehrdrähtig			[b] eindrähtig	[b] Klasse B mehrdrähtig	[c] Klassen I, K, M mehrdrähtig		
mm²	mm	mm	mm	Leitergröße	mm	mm	mm		
0,2	0,51	0,53	0,61	24	0,54	0,61	0,64	Ist in der zutreffenden Produktnorm festzulegen	
0,34	0,63	0,66	0,8	22	0,68	0,71	0,8		
0,5	0,9	1,1	1,1	20	0,85	0,97	1,02		
0,75	1	1,2	1,3	18	1,07	1,23	1,28		
1	1,2	1,4	1,5	–	–	–	–		
1,5	1,5	1,7	1,8	16	1,35	1,55	1,6		
2,5	1,9	2,2	2,3[a]	14	1,71	1,95	2,08		
4	2,4	2,7	2,9[a]	12	2,15	2,45	2,7		
6	2,9	3,3	3,9[a]	10	2,72	3,09	3,36		
10	3,7	4,2	5,1	8	3,34	3,89	4,32		
16	4,6	5,3	6,3	6	4,32	4,91	5,73		
25	–	6,6	7,8	4	5,45	6,18	7,26		
35	–	7,9	9,2	2	6,87	7,78	9,02		

ANMERKUNG: Die Durchmesser der größten eindrähtigen und feindrähtigen Leiter beruhen auf Tabelle 1 gemäß IEC 60228 A und IEC 60344 und für AWG-Leiter auf ASTM B172-71 [4], IECA Publication S-19-81 [5], IECA Publication S-66-524 [6] und IECA Publication S-66-516 [7].
[a] Maße nur für feindrähtige Kabel der Klasse 5 gemäß IEC 60228 A
[b] Nenndurchmesser +5 %
[c] Größter Durchmesser für jede der drei Klassen I, K, M + 5 %
In der Praxis liegen die Leiterdurchmesser etwa 5 % niedriger als die Tabellenwerte!

Die Klemmstellenbestimmung IEC 60999-1/ EN 60999-1/VDE 0609-1 enthält im Abschnitt 7.1 die Forderung:

Klemmstellen müssen unvorbereitete Leiter aufnehmen können.

Bei normalen Einsatzbedingungen ergibt diese Direktklemmung, d. h. die unmittelbare Kontaktierung des Leiters an der Stromschiene der Klemme, die optimale Kontaktqualität, da alle in Verbindung mit Spleißschutzmaßnahmen zusätzlich auftretenden Risikofaktoren vermieden werden.

Erfordern die Fertigungsgegebenheiten oder die Bedingungen vor Ort dennoch Spleißschutzmaßnahmen, so bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, um das Abspleißen zu verhindern, z. B. siehe Abb. unten.

Nur bei Einsatz mit extrem korrosiver Beanspruchung in speziellen Bereichen gelten besondere Bedingungen.

Hier ist die Verwendung entweder von eindrähtigen Kupferleitern oder von feindrähtigen Kupferleitern mit ordnungsgemäß aufgecrimpten, schmelzverzinnten Kupferaderendhülsen oder Kupferstift-Kabelschuhen zu empfehlen.

II. gemäß IEC 60999-2, Tabelle 1:

Bemessungsquerschnitt	Theoretischer Durchmesser des größten Leiters					Anschließbarer Leiter	
	metrisch		AWG/kcmil				
	starr mehrdrähtig	feindrähtig [a)]	Lehre	starr mehrdrähtig	feindrähtig		
mm²	mm	mm		mm	mm	starr	flexibel
50	9,1	11	1/0	9,64	12,08	Ist in der zutreffenden Produktnorm festzulegen	
70	11	13,1	2/0	11,17	13,54		
95	12,9	15,1	3/0	12,54	15,33		
–	–	–	4/0	14,08	17,22		
120	14,5	17	250	15,34	19,01		
150	16,2	19	300	16,8	20,48		
185	18	21	350	18,16	22,05		
–	–	–	400	19,42	24,05		
240	20,6	24	500	21,68	26,57		
300	23,1	27	600	23,82	30,03		

a) Maße nur für feindrähtige Leiter der Klasse 5 gemäß IEC 60228 A.

ANMERKUNG: Die Durchmesser der größten eindrähtigen und feindrähtigen Leiter beruhen auf Tabelle 1 und Tabelle 3 von IEC 60228 A und, für AWG-Leiter auf ASTM B 172-71 [1], IECA Publication S-19-81 [2], IECA Publication S-66-524 [3] und IECA Publication S-66-516 [7].

Spitzenverzinnter Leiter

Aderendhülse, aus Kupfer, mit verzinnter Oberfläche (gasdicht aufgecrimpt)

Ultraschallverdichteter Leiter

Stiftkabelschuhe (gasdicht aufgecrimpt), vorzugsweise aus Kupfer mit schmelzverzinnter Oberfläche

Bei den Spleißschutzmaßnahmen, die den Leiterdurchmesser vergrößern, kann es notwendig sein, für den Nennquerschnitt die jeweils nächstgrößere Klemme zu wählen.
Die den einzelnen Produkten zugeordneten Querschnittsangaben mit Aderendhülsen beziehen sich auf die quadratische Crimpung der WAGO Variocrimp.
Der Einsatz von gasdicht aufgecrimpten Twin-Aderendhülsen ist möglich, sofern sich die Aderendhülse bis zum Anschlag in die Klemmstelle einführen lässt und ausreichende Luft- und Kriechstrecken zu benachbarten Potentialen sichergestellt sind.

Dabei erhält man, wie bei den massiven eindrähtigen Kupferleitern, einen dichten inneren Kern, und es wird verhindert, dass, abhängig von der ppm-Dosierung, das aggressive Medium in das Leiterbündel längs den Einzeladern in die Klemmstelle hineindiffundiert und zwischen den Einzeladern Korrosionsablagerungen verursacht.

1 Leiter pro Klemmstelle
In einer Reihe von DIN-VDE-, EN-, IEC-Bestimmungen wird der **Anschluss eines Leiters pro Klemmstelle** vorgeschrieben bzw. empfohlen.

Gemäß DIN VDE 0611, Teil 4, 02.91, Abschnitt 3.1.9 müssen mehrstöckige Verteilerreihenklemmen so bemessen sein, dass an jeder Klemmstelle ein einziger Leiter des Nennquerschnittes in ein-, mehr- oder feindrähtiger Ausführung anschließbar ist.

Weitere VDE-, EN- und IEC-Bestimmungen empfehlen den Anschluss nur eines Leiters pro Klemmstelle, es sei denn, die Klemmstelle ist ausdrücklich für die Mehrleiterverklemmung geeignet, so z. B. VDE 0609, Teil 1, 12.00 / EN 60999-1:2000 / IEC 60999-1:1999, Abschnitt 7.1
VDE 0660, Teil 600, 06.12 / EN 61439-1:2011 / IEC 61439-1, Abschnitt 8.6.3
VDE 0113, Teil 1, 06.07 / EN 60204-1:2006 / IEC 60204-1:2016, Abschnitt 13.1.1.
Das WAGO Prinzip, jedem zu klemmenden Leiter seine eigene Klemmstelle zuzuordnen, trägt dem in den einschlägigen Bestimmungen zum Ausdruck kommenden Sicherheitsbedürfnis Rechnung und bietet daneben eine Reihe weiterer technischer und wirtschaftlicher Vorteile:

- Beim Verdrahten wird ein Leiter nach dem anderen angeschlossen, ohne dass bereits geklemmte Leiter wieder gelöst werden.
- Beim Umverdrahten wird nur der wirklich zu lösende Leiter gelöst, alle anderen bleiben sicher geklemmt.
- Jeder Leiter wird unabhängig vom anderen geklemmt.
- Jede beliebige Leiterquerschnittskombination kann angeschlossen werden.

Für die Klemmstellenvervielfachung gibt es bei WAGO Reihenklemmen mehrere elegante Lösungen:
Die am häufigsten vorkommende Vervielfachung ist die Verzweigung von einem auf zwei oder drei Leiter.
Dafür hält WAGO 3- und 4-Leiter-Klemmen bereit, die zusätzliche Brücker erübrigen.

Prüfungen und Prüfverfahren gemäß IEC-/EN-Standards (Fortsetzung)
Mechanische Tests (Fortsetzung)

- Zugprüfung gemäß IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2, IEC/EN 60999-1

Diese Prüfung simuliert die mechanische Beanspruchung der Klemmstelle, wie sie z. B. während der Montage auftritt, wenn der Installateur Leiter zur Seite schiebt, um eine benachbarte Klemmstelle gut zu erreichen, oder sich durch einen kurzen Zug am Leiter vom ordnungsgemäßen Anschluss überzeugen will.
Bei der Prüfung wird der angeschlossene Leiter eine Minute lang mit einer Zugkraft ruckfrei beansprucht. Die Zugkraft wird abhängig vom Leiterquerschnitt gewählt. Je größer der Querschnitt, umso höher wird die Zugkraft gewählt. So wird z. B. ein Leiter mit 1,5 mm² Querschnitt mit einer Zugkraft von 40 N, ein Leiter mit 16 mm² Querschnitt mit einer Zugkraft von 100 N beansprucht. Dabei sind die in der Norm geforderten Werte für die Klemmstellen von Schraubklemmen und Klemmen mit Federklemmanschluss gleich. Der Leiter darf dabei weder aus der Klemmstelle herausrutschen noch in der Nähe der Klemmstelle brechen.

Leiterhaltekräfte
Die Klemmstellen von schraubenlosen Klemmen müssen folgenden Zugprüfungen an den Leitern standhalten:
IEC 60947-1/EN 60947-1/VDE 0660-100, Tabelle 5:
Niederspannungsschaltgeräte, allgemeine Festlegungen

IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1/ VDE 0611-1, Reihenklemmen für Kupferleiter

IEC 60998-2-1/EN 60998-2-1/ VDE 0613-2-1, Tabelle 104:
IEC 60998-2-2/ EN 60998-2-2 VDE 0613-2-2, Tabelle 103:
Verbindungselemente für Niederspannungsstromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke
Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit Schraubklemmen bzw. mit schraubenlosen Klemmen
IEC 60999-1/EN 60999-1/VDE 0609-1, Tabelle 3:
IEC 60999-2/EN 60999-2/VDE 0609-101, Tabelle 2:
Sicherheitsanforderungen für Schraub- und schraubenlose Klemmstellen für elektrische Kupferleiter

Bemessungsquerschnitt		Zugkräfte gemäß IEC/EN		
		60947-7-1	60998-2-2	60999-1/-2
mm²	AWG/kcmil	N	N	N
0,2 0,34	24 22	10 15	10 15	10 15
0,5 0,75	20 18	20 30	20 30	20 30
1 1,5	– 16	35 40	35 40	35 40
2,5 4	14 12	50 60	50 60	50 60
6 10	10 8	80 90	80 90	80 90
16 25	6 4	100 135	100 135	100 135
– 35	3 2	156 190	190	190
– 50	1 1/0	236 236		236
70 95	2/0 3/0	285 351		285 351
– 120	4/0 250	427 427		427 427
150 185	300 350	427 503		427 503
– 240	400 500	503 578		503 578
300	600	578		578

• Schockprüfung gemäß IEC/EN 60068-2-27; Bahnanwendung IEC/EN 61373

Die Schockprüfung ähnelt vom Prinzip her der Vibrationsprüfung, nur wird der Prüfling anstelle permanenter Vibrationen, einzelnen, schockartigen Beschleunigungen ausgesetzt. Ein gängiger Wert ist z. B. 20g Beschleunigung über einen Zeitraum von 11 ms. Tests für besondere Anforderungen verlangen häufig ein Mehrfaches.
Geprüft werden wie bei einer Vibrationsprüfung vor allem die Veränderung des Spannungsfalls, Kontaktunterbrechungen etc.





z. B. Schockanforderung

gemäß IEC/EN 60068-2-27 (Halbsinusschock)
100g Beschleunigung, 6 ms Dauer
Schockrichtung: 3 Achsen (je 3 Schocks in positiver und negativer Richtung)





Prüfungen und Prüfverfahren gemäß IEC-/EN-Standards (Fortsetzung)
Mechanische Tests

- Rüttelprüfung gemäß IEC/EN 60068-2-6; Schifffahrt DNV GL, LR; Bahnanwendung EN 61373

Zweck dieser Prüfung ist es, festzustellen, ob Vibrationen, wie sie z. B. bei maschinennaher Montage oder in Fahrzeugen auftreten, den elektrischen Anschluss dauerhaft beeinflussen oder ob während der Rüttelbeanspruchung Unterbrechungen auftreten. Der Prüfling wird auf einem Vibrationstisch Schwingungen in den drei Achsen x, y, z ausgesetzt (siehe Abbildungen).
Amplitude, Beschleunigung und vor allem die Frequenz der Schwingungen werden im Ablauf der Prüfung variiert.

Eine gängige Prüfung ist z. B., ein breites Frequenzband bis 2000 Hz bei unterschiedlichen Beschleunigungen bis 20g und unterschiedlichen Amplituden bis 20 mm gleitend zu durchlaufen. Die Prüfung kann je Achse 90 Minuten dauern.

Andere Prüfungsarten arbeiten mit einer einzigen, festen Frequenz. Der genaue Prüfvorgang variiert je nach späterem Einsatz der Produkte ganz erheblich. Einige Prüfnormen sehen eine Ermittlung möglicher Eigenfrequenzen des Prüflings vor, d. h., ob im zu durchlaufenden Frequenzspektrum mit Resonanzen zu rechnen ist. Das Verhalten unter Einfluss der Resonanzfrequenzen wird in einem gesonderten Prüfverfahren ermittelt.



Neben den Standardprüfungen gibt es spezielle Prüfverfahren, z. B. die der Bahn für elektrische Anlagen in Fahrzeugen des schienengebundenen Verkehrs oder die der Prüfstellen für Schiffszulassung, z. B. DNV GL Group, Lloyd's Register of Shipping. Diese Prüfverfahren stellen besonders hohe Anforderungen. Die Prüfaufbauten gleichen sich jedoch. Während der Vibrationsbeanspruchung werden eventuelle Kontaktunterbrechungen mit einem Oszilloskop visualisiert. Zum Ermitteln dauerhafter Beeinträchtigungen wird vor und nach der Prüfung der Spannungsfall gemessen, d. h., es wird festgestellt, ob sich der Widerstand an einer Klemmstelle unzulässig erhöht hat. Je geringer dieser Wert ist, desto geringer ist der Übergangswiderstand der Klemmstelle.



Die Prüfung ist bestanden, wenn der Leiter nicht aus der Klemme gerutscht ist oder beschädigt wurde, der maximal zulässige Spannungsfall nicht überschritten wurde und keine Kontaktunterbrechungen auftraten bzw. eine festgelegte Unterbrechungszeit nicht überschritten wurde.

Nach der Prüfung dürfen die Prüflinge keine Beschädigungen aufweisen, die den weiteren Gebrauch beeinträchtigen könnten.

Die Rüttelsicherheit von CAGE CLAMP®- und Push-in CAGE CLAMP®-Verbindungen wurde seit vielen Jahren wiederholt im Zusammenhang mit Approbationsprüfungen nachgewiesen.

Darüber hinaus werden im Hause WAGO besondere Prüfungen auf das Eigenresonanzverhalten der Klemmsysteme bei unterschiedlichen Anordnungen der Klemmen und Leiter durchgeführt.
Dabei wird ein breites Frequenzband bis 2000 Hz bei unterschiedlichen Beschleunigungen bis 20g und unterschiedlichen Amplituden bis 20 mm gleitend durchlaufen. Ein Beispiel für den Aufbau dieser zusätzlichen Rüttelprüfungen auf Eigenresonanzen zeigt die Abbildung.



Anordnung für die Rüttelprüfung auf Eigenresonanzen

Diese Prüfungen werden von allen WAGO Federklemmverbindungen erfüllt.



Frequenzzyklus
Reihenklemme: Bestellnr. 280-681
Prüfstrom: 1/10 I_N = 2,4 A
---------- Prüfling Nr. 1
- - - - - - - - - Prüfling Nr. 2

Prüfungen und Prüfverfahren gemäß IEC-/EN-Standards (Fortsetzung)

Elektrische Tests

Alle WAGO Produkte erfüllen die Anforderungen der folgenden elektrischen Tests.

- Erwärmungsprüfung gemäß IEC/EN 60947-7-1

Die Erwärmungsprüfung wird benötigt, um den Klemmanschluss als Ganzes, unter Einschluss des Isoliergehäuses bei Nennstrom, bei Überstrom und für den Kurzschlussfall zu untersuchen.
Wenn nicht in der gültigen Betriebsmittelbestimmung anders festgelegt, z. B. durch entsprechende Gerätenennströme, werden für Klemmen und Steckverbinder für die Erwärmungsprüfungen die Strombelastbarkeiten der jeweiligen relevanten Errichtungsbestimmung zugrunde gelegt.
Dabei darf z. B. bei Reihenklemmen gemäß IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1/VDE 0611-1 oder bei Verbindungsklemmen gemäß IEC 60998-1/ EN 60998-1/ VDE 0613-1 die Temperaturerhöhung 45 Kelvin nicht überschreiten.



Prüfaufbau „Erwärmungsprüfung“

Bemessungsquerschnitt	Prüfstrom gemäß IEC/EN	
	60947-7-1 Tabelle 4	60998-1 Tabelle 2
mm²	A	A
0,2 0,34	4 5	4 5
0,5 0,75	6 9	6 9
1 1,5	13,5 17,5	13,5 17,5
2,5 4	24 32	24 32
6 10	41 57	41 57
16 25	76 101	76 101
35 –	125	125
50 70	150 192	
95 –	232	
120 150	269 309	
185 240	353 415	
300	520	

Leitergröße	Prüfstrom gemäß IEC/EN
	60947-7-1 Tabelle 5
AWG/kcmil	A
24 22	4 6
20 18	8 10
– 16	 16
14 12	22 29
10 8	38 50
6 4	67 90
2 1	121 139
1/0 2/0	162 185
3/0 4/0	217 242
250 kcmil 300 kcmil	271 309
350 kcmil 500 kcmil	353 415
600 kcmil	520

• Strombelastbarkeitskurve gemäß IEC/EN 60512-5-2

Bei der Auswahl von Steckverbindern hat der Anwender neben den Anforderungen an die Konstruktion die Eckdaten an die Strombelastbarkeit des Steckverbinders zu klären.
Diese Daten ergeben sich aus dem angeschlossenen Leiterquerschnitt, der Umgebungstemperatur, der Anzahl der gleichzeitig belasteten Pole, dem Innenwiderstand des Steckverbinders, ggf. dem Leiterplattenlayout und durch die verwendeten Werkstoffe des Steckverbinders. Auf Basis der IEC/EN 60512-5-2 wird mit Hilfe einer Strombelastbarkeitskurve die Beziehung zwischen Strom, Umgebungstemperatur und Temperaturerhöhung bis zur oberen Grenztemperatur des Steckverbinders dargestellt. Nur unterhalb dieser Grenztemperatur (Summe aus Eigenerwärmung und Umgebungstemperatur) darf der Steckverbinder betrieben werden, ohne dass er in der Anwendung beschädigt oder zerstört wird.

Die Funktionsweise einer Strombelastbarkeitskurve gemäß IEC/EN 60512-5-2 soll anhand einer Strombelastbarkeitskurve des X-COM®-SYSTEMs erläutert werden: Die Anwendung erfordert, dass bei einer 4-poligen Steckverbindung jeder Pol mit 32 A belastet wird. Die mit einem Leiterquerschnitt von 4 mm² ermittelte Basiskurve für diese Pohlzahl zeigt, dass dieses bis zu einer Umgebungstemperatur von 42 °C möglich ist. Bei höheren Umgebungstemperaturen muss der Strom reduziert werden, z. B. bei einer Umgebungstemperatur von 80 °C auf 19 A.



1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, 769-176
Leiterquerschnitt: 4 mm²

1-Leiter-Federleisten, 769-102 bis 769-115
Leiterquerschnitt: 4 mm²
Leiterschleifenlänge: 1 m

Prüfungen und Prüfverfahren gemäß IEC-/EN-Standards (Fortsetzung)
Elektrische Tests (Fortsetzung)

- Spannungsfallprüfung gemäß IEC/EN 60947-7-1

Die Spannungsfallprüfung wird für die Beurteilung der Qualität einer Klemmstelle unter Beanspruchungen wie Erschütterung, Temperaturwechsel, Industrieluft, Salznebel genutzt, um so die Gasdichtigkeit der Kontaktstelle nachzuweisen.



Prüfaufbau „Spannungsfallmessung“

Der CAGE CLAMP®- und der Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss bündeln feindrähtige Leiter so, dass die Streuung des Spannungsfalls bei angeschlossenen eindrähtigen und feindrähtigen Leitern so gering ist, dass die Unterschiede für die praktische Anwendung der Klemmen vernachlässigt werden können.

Typische Streubereiche der Spannungsfälle für ein- und feindrähtige Leiter gemessen an CAGE CLAMP®-Reihenklemmen Serien 280 bis 285:



Beispiel: Ergebnis der Stromlastwechselprüfung an Reihenklemmen, Bestellnr. 285-195, mit 95 mm² feindrähtigem Kupferleiter:



Das Verhalten des Spannungsfalls über längere Zeiträume bei Stromlastwechselbeanspruchung am Beispiel der WAGO Reihenklemmen

285-195 (95 mm²) mit feindrähtigen Kupferleitern, zeigt einen konstanten Verlauf, bei 192 Zyklen, die gemäß IEC 60947-7-1 gefordert sind.

(Der Spannungsfall wurde mit Bemessungsstrom ermittelt.)

- Prüfung der Kurzzeitstromfestigkeit (Kurzschlussfestigkeit) gemäß IEC/EN 60947-7-1

Neben dem Nennstrom, mit dem ein Produkt dauerhaft belastet werden darf, treten in elektrischen Anlagen betriebsbedingt immer wieder kurze Spitzenströme auf, etwa beim Einschalten von Motoren. Auch bei einem Kurzschluss fließt bis zum Auslösen eines Sicherungselementes für kurze Zeit ein hoher Strom. Klemmen und Verbindungsmaterial müssen diesen Belastungen gewachsen sein. Diese Anforderung für die Kurzzeitstromfestigkeit wird in den Normen z. B. von Durchgangsreihenklemmen gemäß IEC/EN 60947-7-1 mit einer Strombelastung von 120 A pro mm² Nennquerschnitt während der Dauer von einer Sekunde abgeprüft.





Schutzleiter-Reihenklemmen werden bei der Prüfung der Kurzstromfestigkeit einer Strombelastung von 120 A pro mm² unterzogen und zwar drei Mal über eine Dauer von einer Sekunde.
Ausschlaggebend für das Bestehen des Tests ist der Spannungsfall (Grenzwert und Konstanz).

Prüfungen und Prüfverfahren gemäß IEC-/EN-Standards (Fortsetzung)
Elektrische Tests (Fortsetzung)

• Regeln der Isolationskoordination gemäß IEC/EN 60664-1

Kriech- und Luftstrecken
Allgemein gilt:
Die Betriebsmittelbestimmung enthält Angaben über die Bemessung der Luft- und Kriechstrecken oder verweist auf die Festlegung der Grundnorm DIN EN 60664-1/ VDE 0110-1.
Die DIN EN 60664-1/VDE 0110-1 enthält neue Kriech- und Luftstreckenangaben unter Berücksichtigung der Regeln der Isolationskoordination, d. h. die Kenngrößen der Isolation eines Betriebsmittels sind:
- den erwarteten Überspannungen,
- den Kenngrößen der Oberspannungsschutzvorkehrung und
- den erwarteten Umgebungsbedingungen und den Schutzmaßnahmen gegen Verschmutzung zugeordnet.

Diese Norm basiert auf der IEC 60664-1.

Überspannungskategorien für Betriebsmittel:
Die Festlegung einer bestimmten Überspannungskategorie muss auf der Grundlage der folgenden allgemeinen Beschreibung erfolgen:
- Geräte der **Überspannungskategorie I** sind solche Geräte, die zum Anschluss an die feste elektrische Installation eines Gebäudes bestimmt sind. Außerhalb des Gerätes sind, entweder in der festen Installation oder zwischen der festen Installation und dem Gerät, Maßnahmen zur Begrenzung der transienten Oberspannungen auf den betreffenden Wert getroffen worden.
- Geräte der **Überspannungskategorie II** sind solche Geräte, die zum Anschluss an die feste elektrische Installation eines Gebäudes bestimmt sind.
  Anmerkung: Beispiele für solche Geräte sind Haushaltsgeräte, tragbare Werkzeuge und ähnliche Verbraucher.
- Geräte der **Überspannungskategorie III** sind solche Geräte, die Bestandteil der festen Installation sind, und andere Geräte, bei denen ein höherer Grad der Verfügbarkeit erwartet wird.
  Anmerkung: Beispiele für solche Geräte sind Verteilertafeln, Leistungsschalter, Verteilungen (IEV 826-16-08, einschließlich Kabel, Sammelschienen, Verteilerkästen, Schalter, Steckdosen) in der festen Installation und Geräte für den industriellen Einsatz sowie andere Geräte, wie z. B. stationäre Motoren, mit dauerndem Anschluss an die feste Installation.
- Geräte der **Überspannungskategorie IV** sind für den Einsatz an oder in der Nähe der Einspeisung in die elektrische Installation von Gebäuden, und zwar von der Hauptverteilung aus in Richtung zum Netz hin gesehen, bestimmt.
  Anmerkung: Beispiele für solche Geräte sind Elektrizitätszähler, Überstromschutzschalter und Rundsteuergeräte.

Luftstrecken, Bemessungsstoßspannungen, Überspannungskategorien, Verschmutzungsgrade

Maßgebend für die Bemessung der Luftstrecken sind die Stoßspannungen gemäß Tabelle 1.

Zugrundegelegt wird die **Überspannungskategorie**, d. h. die Zuordnung des Betriebsmittels zu der zu erwartenden Überspannung und in Anlagen mit geerdetem Sternpunkt die von der Nennnetzspannung abgeleitete **Leiter-Erde-Spannung**.

In ungeerdeten Anlagen oder in Anlagen, in denen ein Leiter ungeerdet ist, gilt die Spannung zwischen den Leitern als die Spannung der Leiter gegen Erde.



Spannungsimpuls 1,2/50 µs gemäß EN 60060-1/ VDE 0432-1

Die Bemessungsstoßspannungen sind entsprechend den Nennspannungsbereichen der Betriebsmittel und der Überspannungskategorien auszuwählen.
Tabelle F.1 – Bemessungsstoßspannungen für Betriebsmittel, die direkt vom Niederspannungsnetz gespeist werden (DIN EN 60664-1/VDE 0110-1)
Spannungsform: 1,2/50 µs gemäß IEC 60060-1/VDE 0432-1.

Nennspannung des Stromversorgungssystems[1] (Netz) gemäß IEC 60038[3]		Spannung Leiter zu Neutralleiter, abgeleitet von der Nennwechsel- oder Nenngleichspannung bis einschließlich	Bemessungsstoßspannung[2] Überspannungskategorie[4]			
dreiphasig V	einphasig V	V	I V	II V	III V	IV V
		50	330	500	800	1500
		100	500	800	1500	2500
	120 … 240	150[5]	800	1500	2500	4000
230 / 400 277 / 480		300	1500	2500	4000	6000
400 690		600	2500	4000	6000	8000
1000		1000	4000	6000	8000	12000

[1] Zur Anwendung auf bestehende abweichende Niederspannungsnetze und deren Nennspannungen siehe Anhang B.
[2] Betriebsmittel mit dieser Bemessungsstoßspannung dürfen in Anlagen in Übereinstimmung mit IEC 60364-4-443 verwendet werden.
[3] Der Schrägstrich (/) bezeichnet ein 3-Phasen-4-Leiter-System. Der tiefere Wert ist die Spannung Leiter zu Neutralleiter, während der höhere Wert die Spannung Leiter zu Leiter ist. Wo nur ein Wert angegeben ist, bezieht er sich auf 3-Phasen-3-Leiter-Systeme und bezeichnet die Spannung Leiter zu Leiter.
[4] Zur Erläuterung der Überspannungskategorien siehe 4.3.3.2.2.
[5] Die Nennspannungen für Einphasensysteme in Japan sind 100 V oder 100 … 200 V. Der Wert der Bemessungsstoßspannung wird jedoch aus den Spalten der Spannung Leiter zu Neutralleiter für einen Spannungswert von 150 V abgeleitet (siehe Anhang B).

Die Zuordnung der Nennnetzspannungen zu den Bemessungsstoßspannungen gelten sowohl für geerdete als auch für ungeerdete Netze.

Verschmutzungsgrade
Verschmutzungsfaktoren sind alle festen, flüssigen oder gasförmigen Fremdstoffe, die die Durchschlagsfestigkeit oder den spezifischen Oberflächenwiderstand verringern können. Nach den zu erwartenden Umgebungsbedingungen wird der Verschmutzungsgrad in 4 Klassen aufgeteilt:

		Beispiele für die den Verschmutzungsgraden zugeordneten Räume:
Verschmutzungsgrad 1	Es tritt keine oder nur trockene, nicht leitfähige Verschmutzung auf. Die Verschmutzung hat keinen Einfluss.	Offene, ungeschützte Isolierungen in klimatisierten oder sauberen trockenen Räumen
Verschmutzungsgrad 2	Es tritt nur nichtleitfähige Verschmutzung auf. Gelegentlich muss mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerechnet werden.	Offene, ungeschützte Isolierungen in Wohn-, Verkaufs- und sonstigen geschäftlichen Räumen, feinmechanischen Werkstätten, Laboren, Prüffeldern, medizinisch genutzten Räumen
Verschmutzungsgrad 3	Es tritt leitfähige Verschmutzung auf oder trockene, nichtleitfähige Verschmutzung, die leitfähig wird, da Betauung zu erwarten ist.	Offene, ungeschützte Isolierungen in Räumen von industriellen, gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben, ungeheizten Lagerräumen, Werkstätten, Kesselhäusern
Verschmutzungsgrad 4	Es tritt eine dauernde Leitfähigfähigkeit auf, hervorgerufen durch leitfähigen Staub, Regen oder Nässe.	Offene, ungeschützte Isolierungen in Freiluft- oder Außenräumen

Tabelle F.2 – Luftstrecken für transiente Überspannungen
DIN EN 60664-1/VDE 0110-1

Erforderliche Steh-Stoßspannung[1)5)]	Mindestluftstrecken bei Höhen bis 2000 m über NN					
	Bedingung A inhomogenes Feld (siehe 3.15)			Bedingung B homogenes Feld (siehe 3.14)		
	Verschmutzungsgrad[6]			Verschmutzungsgrad[6]		
	1	2	3	1	2	3
kV	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0,33[2)]	0,01	0,2[3)4)]	0,8[4)]	0,01	0,2[3)4)]	0,8[4)]
0,4	0,02			0,02		
0,5[2)]	0,04			0,04		
0,6	0,06			0,06		
0,8[2)]	0,10			0,10		
1	0,15			0,15		
1,2	0,25	0,25		0,2		
1,5[2)]	0,5	0,5		0,3	0,3	
2	1	1	1	0,45	0,45	
2,5[2)]	1,5	1,5	1,5	0,6	0,6	
3	2	2	2	0,8	0,8	
4[2)]	3	3	3	1,2	1,2	1,2
5	4	4	4	1,5	1,5	1,5
6[2)]	5,5	5,5	5,5	2	2	2
8[2)]	8	8	8	3	3	3
10	11	11	11	3,5	3,5	3,5
12[2)]	14	14	14	4,5	4,5	4,5
15	18	18	18	5,5	5,5	5,5
20	25	25	25	8	8	8
25	33	33	33	10	10	10
30	40	40	40	12,5	12,5	12,5
40	60	60	60	17	17	17
50	75	75	75	22	22	22
60	90	90	90	27	27	27
80	130	130	130	35	35	35
100	170	170	170	45	45	45

Bestimmung der Luftstrecken
gemäß DIN EN 60664-1/VDE 0110-1, Tabelle F.2
Die Mindestluftstrecken sind entsprechend den Bemessungsstoßspannungen und den Verschmutzungsgraden auszuwählen. Diese Mindestluftstrecken dürfen während der Lebensdauer des Betriebsmittels nicht unterschritten werden.
In Tabelle F.2 sind Angaben für die Bedingung A, das inhomogene Feld, und für die Bedingung B, das homogene Feld, aufgeführt. Es handelt sich hierbei um ein elektrisches Feld mit im wesentlichen konstanten (Bedingung B) bzw. nicht konstanten (Bedingung A) Spannungsgradienten zwischen den Elektroden.
Betriebsmittel, deren Luftstrecken gemäß Bedingung A, also für die ungünstigste Bedingung bemessen sind, können ohne Nachweis der Stoßspannungsprüfung eingesetzt werden.
Betriebsmittel, deren Luftstrecken gemäß Bedingung B oder zwischen A und B bemessen sind, erfordern den Nachweis der Stoßspannungsprüfung.

Die in Tabelle F.2 angegebenen Luftstrecken gelten für eine Aufstellungshöhe bis 2000 m über NN.

Die Werte bei Luftstrecken über 2000 m müssen mit einem Höhenkorrekturfaktor gemäß Tabelle A.2 multipliziert werden.

[1)] Diese Spannung ist:
- für Funktionsisolierung: die höchste an der Luftstrecke zu erwartende Stoßspannung (siehe 5.1.5);
- für Basisisolierung direkt oder wesentlich beeinflusst durch transiente Überspannungen aus dem Niederspannungsnetz (siehe 4.3.3.3, 4.3.3.4.1 und 5.1.6): die Bemessungsstoßspannung des Betriebsmittels;
- für andere Basisisolierung (siehe 4.3.3.4.2): die höchste Stoßspannung, die im Stromkreis auftreten kann. Für verstärkte Isolierung siehe 5.1.6!

[2)] Vorzugswerte, wie in 4.2.3 festgelegt
[3)] Bei Leiterplatten gelten die Werte des Verschmutzungsgrades 1 mit der Ausnahme, dass, wie in Tabelle F.4 festgelegt, der Wert von 0,04 mm nicht unterschritten werden darf.
[4)] Die Mindestluftstrecken für die Verschmutzungsgrade 2 und 3 beruhen auf dem durch den Einfluss von Feuchtigkeit verminderten Stehvermögen der zugehörigen Kriechstrecken (siehe IEC 60664-5).
[5)] Für Teile oder Stromkreise innerhalb von Betriebsmitteln, die mit Stoßspannungen entsprechend 4.3.3.4.2 beansprucht werden, ist eine Interpolation der Werte zulässig. Durch die Verwendung der bevorzugten Reihe von Werten gemäß 4.2.3 wird jedoch eine Normung erreicht.
[6)] Die Abstände für Verschmutzungsgrad 4 sind gleich denen für Verschmutzungsgrad 3, mit der Ausnahme, dass die Mindestluftstrecke 1,6 mm beträgt.

Prüfungen und Prüfverfahren gemäß IEC-/EN-Standards (Fortsetzung)
Elektrische Tests (Fortsetzung)

- Regeln der Isolationskoordination gemäß IEC/EN 60664-1 (Fortsetzung)

Kriechstrecken, Bemessungsspannungen, Isolierstoffgruppen

Maßgebend für die Bemessung der Kriechstrecken sind die Bemessungsspannungen, die Verschmutzungsgrade und die Isolierstoffgruppen.
Die für die Luftstrecken festgelegten Verschmutzungsgrade und ihre angegebene Zuordnung von Räumen gilt auch für die Kriechstrecken.
Die Tabellen F.3 a und F.3 b der DIN EN 60664-1/VDE 0110-1 enthalten die für die Bestimmung der Mindestkriechstrecken zu berücksichtigenden Bemessungsspannungen.

Höhe m	Normaler Luftdruck kPa	Multiplikationsfaktor für Luftstrecken
2000	80	1
3000	70	1,14
4000	62	1,29
5000	54	1,48
6000	47	1,7
7000	41	1,95
8000	35,5	2,25
9000	30,5	2,62
10000	26,5	3,02
15000	12	6,67
20000	5,5	14,5

Tabelle F.3a - Einphasige 3- oder 2-Leiter-Wechsel- oder Gleichspannungssysteme

Nennspannung des Stromversorgungssystems (Netz)* V	Spannungen für Tabelle F.4	
	für Isolierung Leiter – Leiter[1)]	für Isolierung Leiter – Erde[1)]
	Alle Systeme V	3-Leiter-Systeme, Mittelpunkt geerdet V
12,5	12,5	
24 25	25	
30	32	
42 48 50**	50	
60	63	
30 bis 60	63	32
100**	100	
110 120	125	
150**	160	
200	200	
110 bis 200	200	100
220	250	
110 bis 220 120 bis 240	250	
300**	320	
220 bis 440	500	250
600**	630	
480 bis 960	1000	500
1000**	1000	

[1)] Leiter-Erde-Isolationspegel für ungeerdete oder impedanzgeerdete Systeme sind gleich denen für Leiter – Leiter, da die Betriebsspannung jedes Leiters zur Erde in der Praxis die Leiter-Leiter-Spannung erreichen kann. Dies rührt daher, dass die wirkliche Spannung gegen Erde vom Isolationswiderstand und vom kapazitiven Blindwiderstand jedes Leiters zur Erde bestimmt wird; also kann ein niedriger (aber zulässiger) Isolationswiderstand eines Leiters diesen praktisch erden und die beiden anderen auf Leiter-Leiter-Spannung gegen Erde anheben.
* Zum Zusammenhang mit der Bemessungsspannung siehe 4.3.2!
** Diese Werte entsprechen den Werten von Tabelle F.1.

Tabelle F.3b – Einphasige 4- oder 3-Leiter-Wechselspannungssysteme

Nennspannung des Stromversorgungssystems (Netz)*	Spannungen für Tabelle F.4		
	für Isolierung Leiter – Leiter[1]	für Isolierung Leiter – Erde[1]	
	Alle Systeme	3-Phasen-4-Leiter-Systeme mit geerdetem Neutralleiter[2]	3-Phasen-3-Leiter-Systeme, ungeerdet[1] oder Leiter geerdet
			
V	V	V	V
60	63	32	63
110 120 127	125	80	125
150**	160		160
200	200		200
208	200	125	200
220 230 240	250	160	250
300**	320		320
380 400 415	400	250	400
440	500	250	500
480 500	500	320	500
575	630	400	630
600**	630		630
660 690	630	400	630
720 830	800	500	800
960	1000	630	1000
1000**	1000		1000

[1] Leiter-Erde-Isolationspegel für ungeerdete oder impedanzgeerdete Systeme sind gleich denen für Leiter – Leiter, da die Betriebsspannung jedes Leiters zur Erde in der Praxis die Leiter-Leiter-Spannung erreichen kann. Dies rührt daher, dass die wirkliche Spannung gegen Erde vom Isolationswiderstand und vom kapazitiven Blindwiderstand jedes Leiters zur Erde bestimmt wird; also kann ein niedriger (aber zulässiger) Isolationswiderstand eines Leiters diesen praktisch erden und die beiden anderen auf Leiter-Leiter-Spannung gegen Erde anheben.

[2] Für Betriebsmittel, die sowohl zur Verwendung in 3-Phasen-4-Leiter- und in 3-Phasen-3-Leiter-Systemen, geerdet und auch ungeerdet, vorgesehen sind, sind ausschließlich die Werte für 3-Leiter-Systeme zu verwenden.

* Zum Zusammenhang mit der Bemessungsspannung siehe 4.3.2!

** Diese Werte entsprechen den Werten von Tabelle F.1.

Isolierstoffgruppen

Die Isolierstoffe werden gemäß ihren Vergleichszahlen der Kriechwegbildung CTI (Comparative Tracking Index) in folgende vier Gruppen eingeteilt:

Isolierstoffgruppe I:	600 ≤ CTI
Isolierstoffgruppe II:	400 ≤ CTI < 600
Isolierstoffgruppe III a:	175 ≤ CTI < 400
Isolierstoffgruppe III b:	100 ≤ CTI < 175

Die Vergleichszahlen der Kriechwegbildung müssen, gemäß DIN EN 60664-1/VDE 0110-1, an speziell für diesen Zweck angefertigten Mustern mit Prüflösung A bestimmt worden sein.

Prüfungen und Prüfverfahren gemäß IEC-/EN-Standards (Fortsetzung)
Elektrische Tests (Fortsetzung)

- Regeln der Isolationskoordination gemäß IEC/EN 60664-1 (Fortsetzung)

Tabelle F.4 – Kriechstrecken zur Vermeidung des Versagens durch Kriechwegbildung
DIN EN 60664-1/VDE 0110-1

Spannung[1] Effektivwert	Mindestkriechstrecken								
	Gedruckte Schaltungen		Verschmutzungsgrad						
	Verschmutzungsgrad								
	1 alle Isolierstoffgruppen	2 alle Isolierstoffgruppen außer IIIb	1 alle Isolierstoffgruppen	2 Isolierstoffgruppe I	2 Isolierstoffgruppe II	2 Isolierstoffgruppe III	3 Isolierstoffgruppe I	3 Isolierstoffgruppe II	3 Isolierstoffgruppe III[2]
V	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
10	0,025	0,04	0,08	0,4	0,4	0,4	1	1	1
12,5	0,025	0,04	0,09	0,42	0,42	0,42	1,05	1,05	1,05
16	0,025	0,04	0,1	0,45	0,45	0,45	1,1	1,1	1,1
20	0,025	0,04	0,11	0,48	0,48	0,48	1,2	1,2	1,2
25	0,025	0,04	0,125	0,50	0,5	0,5	1,25	1,25	1,25
32	0,025	0,04	0,14	0,53	0,53	0,53	1,3	1,3	1,3
40	0,025	0,04	0,16	0,56	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8
50	0,025	0,04	0,18	0,6	0,85	1,2	1,5	1,7	1,9
63	0,04	0,063	0,2	0,63	0,9	1,25	1,6	1,8	2
80	0,063	0,1	0,22	0,67	0,95	1,3	1,7	1,9	2,1
100	0,1	0,16	0,25	0,71	1	1,4	1,8	2	2,2
125	0,16	0,25	0,28	0,75	1,05	1,5	1,9	2,1	2,4
160	0,25	0,4	0,32	0,8	1,1	1,6	2	2,2	2,5
200	0,4	0,63	0,42	1	1,4	2	2,5	2,8	3,2
250	0,56	1	0,56	1,25	1,8	2,5	3,2	3,6	4
320	0,75	1,6	0,75	1,6	2,2	3,2	4	4,5	5
400	1	2	1	2	2,8	4	5	5,6	6,3
500	1,3	2,5	1,3	2,5	3,6	5	6,3	7,1	8 (7,9)[4]
630	1,8	3,2	1,8	3,2	4,5	6,3	8 (7,9)[4]	9 (8,4)[4]	10 (9)[4]
800	2,4	4	2,4	4	5,6	8	10 (9)[4]	11 (9,6)[4]	12,5 (10,2)[4]
1000	3,2	5	3,2	5	7,1	10	12,5 (10,2)[4]	14 (11,2)[4]	16 (12,8)[4]
1250			4,2	6,3	9,	12,5	16 (12,8)[4]	18 (14,4)[4]	20 (16)[4]
1600			5,6	8,	11	16	20 (16)[4]	22 (17,6)[4]	25 (20)[4]
2000			7,5	10	14	20	25 (20)[4]	28 (22,4)[4]	32 (25,6)[4]
2500			10	12,5	18	25	32 (25,6)[4]	36 (28,8)[4]	40 (32)[4]
3200			12,5	16	22	32	40 (32)[4]	45 (36)[4]	50 (40)[4]
4000			16	20,	28	40	50 (40)[4]	56 (44,8)[4]	63 (50,4)[4]
5000			20	25	36	50	63 (50,4)[4]	71 (56,8)[4]	80 (64)[4]
6300			25	32	45	63	80 (64)[4]	90 (72)[4]	100 (80)[4]
8000			32	40	56	80	100 (80)[4]	110 (88)[4]	125 (100)[4]
10000			40	50	71	100	125 (100)[4]	140 (112)[4]	160 (128)[4]
12500			50[3]	63[3]	90[3]	125[3]			
16000			63[3]	80[3]	110[3]	160[3]			
20000			80[3]	100[3]	140[3]	200[3]			
25000			100[3]	125[3]	180[3]	250[3]			
32000			125[3]	160[3]	220[3]	320[3]			
40000			160[3]	200[3]	280[3]	400[3]			
50000			200[3]	250[3]	360[3]	500[3]			
63000			250[3]	320[3]	450[3]	600[3]			

[1] Diese Spannung ist:
- für Funktionsisolierung: die Arbeitsspannung;
- für Basis- und zusätzliche Isolierung eines direkt vom Netz gespeisten Stromkreises (siehe 4.3.2.2.1): die aus Tabelle F.3a oder F.3b auf der Grundlage der Bemessungsspannung des Betriebsmittels ausgewählte Spannung oder die Bemessungsisolationsspannung;
- für Basisisolierung und zusätzliche Isolierung von Systemen, Betriebsmitteln und internen Stromkreisen, die nicht direkt vom Netz gespeist werden (siehe 4.3.2.2.2.): der höchste Effektivwert der Spannung, die im System, Betriebsmittel oder internen Stromkreis bei Versorgung mit Bemessungsspannung und bei der ungünstigen Kombination der Betriebsbedingungen im Rahmen der Bemessungsdaten auftreten kann.

[2] Bei Verschmutzungsgrad 3 wird Isolierstoffgruppe IIIb nicht für den Einsatz bei mehr als 630 V empfohlen.
[3] Vorläufige Angaben basieren auf der Extrapolation der vorhandenen Daten. Technische Komitees, die aufgrund von Erfahrung mehr Informationen haben, dürfen ihre eigenen Werte benutzen.
[4] Die in Klammern angegebenen Werte dürfen dann zur Verkleinerung der Kriechstrecken angewandt werden, wenn eine Rippe verwendet wird (siehe 5.2.5).

Die hohe Genauigkeit der in der Tabelle angegebenen Kriechstrecken bedeutet nicht, dass die Messgenauigkeit in der gleichen Größenordnung liegen muss.

WAGO Anschlussklemmen, WAGO Verbindungsklemmen und WAGO Steckverbinder sind, je nach Verwendungszweck, für die Verschmutzungsgrade 2 oder 3 und für die Überspannungskategorien II oder III bemessen.

Beispiel:
WAGO Durchgangsreihenklemmen
gemäß IEC 60947-7-1/
EN 60947-7-1/VDE 0611-1, sind wie folgt ausgelegt:

800 V / 8 kV / 3,
d. h.

Bemessungsspannung	800 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III

WAGO Verbindungsklemmen für die Hausinstallation und ähnliche ortsfeste Installationen sind gemäß
IEC 60998-1/ EN 60998-1 / VDE 0613-1, Tabelle 3, bemessen.

Beispiel:
WAGO Klemmen für Verbindungsdosen
sind gemäß dieser Norm für
* 400 V / 4 kV / 2
* für geerdete Netze ausgelegt,

d. h.

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	II

Tabelle 3: Luft- und Kriechstrecken
(IEC/EN 60998-1)

Bemessungsisolationsspannung V	Kriechstrecken, Luftstrecken mm
≤ 130	1,5
> 130 und ≤ 250	3
> 250 und ≤ 450	4
> 450 und ≤ 750	6
> 750	8

Prüfungen und Prüfverfahren gemäß IEC-/EN-Standards (Fortsetzung)
Elektrische Tests (Fortsetzung)

• Spannungsfestigkeitsprüfung mit Stehwechselspannung gemäß IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-1

Dieses Verfahren dient zum Überprüfen der Kriechstrecken. Kriechstrecken, die Wege von Kriechströmen, entstehen durch leitfähige Verunreinigungen auf der Oberfläche des Isoliergehäuses. Neben der Stärke der Verunreinigungen, denen z. B. eine Klemme ausgesetzt ist, spielt auch die Gehäusegeometrie und der verwendete Kunststoff an sich eine Rolle beim Entstehen von Kriechströmen. Durch einen Kriechstrom kann der Isolierstoff des Gehäuses verkohlen, was die Leitfähigkeit zusätzlich erhöht.
Bei dem Test wird der Prüfling kurze Zeit mit erhöhter Spannung, der sogenannten Stehwechselspannung, belastet. Typische Testwerte sind z. B. 2000 V Wechselspannung über eine Minute bei einer Reihenklemme, die auf 800 V Nennspannung ausgelegt ist. Die Prüfung ist bestanden, wenn keine Überschläge oder Durchschläge aufgetreten sind.

• Bemessungsstoßspannungsfestigkeit gemäß IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60947-1

In diesem Test werden die Luftstrecken eines Produktes überprüft. Eine Luftstrecke ist vereinfacht gesagt die Distanz zwischen zwei Polen in einer Klemme. Ist diese zu gering, können Spannungsspitzen zu Überschlägen oder Durchschlägen führen. Der Aufbau zur Prüfung der Bemessungsstoßspannungsfestigkeit gleicht dem für die Spannungsfestigkeit; die Prüfspannungen sind jedoch im Vergleich höher, die Zeiten kürzer, z. B. 9,8 kV über 50 µs (siehe Abbildung).



Spannungsimpuls 1,2/50 µs gemäß EN 60060-1/ VDE 0432-1

Spannungsimpuls; Messkurvenverlauf (rot) und Hilfskurve (schwarz) zum Berechnen der Impulssteilheit und des resultierenden (virtuellen) Scheitelpunktes

T: Zeitabschnitt zum Berechnen der Steilheit des Anstiegs
T1: Stirnzeit (Zeit von Stoßbeginn bis zum Erreichen des Scheitelwerts
T2: Gesamtimpulsdauer

Prüfwerte sind die in der entsprechenden Prüfvorschrift genannten Werte für N.N. (Meereshöhe).
Als Katalogdaten werden die Werte für 2000 m Höhe genannt.
Die Prüfung ist bestanden, wenn keine Überschläge oder Durchschläge aufgetreten sind.

• Schutzarten elektrischer Betriebsmittel gemäß IEC/EN 60529

Alphanumerische Kennzeichnung zur Angabe der Schutzart			
Kennbuchstaben IP	Schutz gegen Berühren und gegen Eindringen von Fremdkörpern und Wasser	IP (englisch Ingress Protection) = Internationale Schutzart	
Erste Kennziffer 0 bis 6	Schutzgrade gegen Berühren und Eindringen von Fremdkörpern	Wird nur eine Kennziffer für den Schutzgrad gebraucht, so wird die andere durch ein X ersetzt.	
Zweite Kennziffer 0 bis 8	Schutzgrade gegen Eindringen von Wasser		
Erste Kennziffer:		Zweite Kennziffer:	
IP0X	kein Berührungsschutz, kein Fremdkörperschutz	IPX0	kein Wasserschutz
IP1X	Schutz gegen Fremdkörper > 50 mm	IPX1	Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser
IP2X	Schutz gegen Fremdkörper > 12 mm (z. B. Finger)	IPX2	Schutz gegen schräg fallendes Tropfwasser (15° gegen die Senkrechte)
IP3X	Schutz gegen Fremdkörper > 2,5 mm	IPX3	Schutz gegen Sprühwasser
IP4X	Schutz gegen Fremdkörper > 1 mm	IPX4	Schutz gegen Spritzwasser
IP5X	Schutz gegen schädliche Staubablagerungen im Inneren	IPX5	Schutz gegen Strahlwasser, z. B. aus einer Düse kommend
IP6X	Schutz gegen Eindringen von Staub	IPX6	Schutz bei Überflutung
		IPX7	Schutz beim Eintauchen
		IPX8	Schutz beim Untertauchen
		IPX9	Schutz gegen Hochdruck und hohe Strahlwassertemperaturen

IP Vs. NEMA	
IP code	NEMA
10	1
11	2
54	3
14	3R
54	3S
55	4&4X
52	5
67	6&6P
52	12&12K
54	13

Prüfungen und Prüfverfahren gemäß IEC-/EN-Standards (Fortsetzung)

Werkstofftests

Alle WAGO Produkte erfüllen die Anforderungen der folgenden Werkstofftests.

• Prüfung mit der Nadelflamme gemäß IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60695-11-5

Diese Prüfung simuliert Flammen, wie sie z. B. bei einem Fehlerstrom über eine Kriechstrecke oder bei Überlastung von Bauelementen oder -teilen auftreten können. Derartige Flammen können auf brennbare Bauteile in der Nähe einwirken.
Geprüft wird somit nicht nur das Entflammen des Prüflings infolge eines eigenen Defekts, sondern sein Verhalten beim Entflammen anderer Bauteile.



Es muss ausgeschlossen sein, dass einzelne Flammen weitere Nahrung in den verwendeten Isolierstoffen finden und sich zu einem größeren Brand ausweiten. Der Prüfling wird hierzu eine bestimmte Zeit, z. B. zehn Sekunden lang, einer genormten Gasflamme ausgesetzt. Nach Entfernen der Flamme muss er innerhalb von 30 Sekunden selbstständig erlöschen. Außerdem darf eine sich unter dem Prüfling befindende Seidenpapierunterlage nicht durch herabfallende, brennende Tropfen entzündet werden.

• Glühdrahtprüfung gemäß IEC/EN 60998-1, IEC/EN 60695-2-11

Im Fehlerfall kann ein Leiter durch einen entsprechend hohen Strom zum Glühen gebracht werden.



Der glühende Leiter darf jedoch das betroffene Produkt, z. B. eine Reihenklemme, nicht entzünden. Bei der Glühdrahtprüfung wird die Spitze des Glühdrahts auf eine Fläche des Prüflings gedrückt (siehe Abbildung).
Position des Prüflings, die zu testende Fläche, Testdauer und die Temperatur des Glühdrahts, z. B. 30 Sekunden lang 960 °C oder 5 Sekunden lang 850 °C, sind in den Normen festgelegt.
Der Prüfling muss so angeordnet werden, dass die Spitze des Glühdrahtes auf den Teil der Oberfläche (senkrecht stehende Oberfläche) des Prüflings einwirkt, der wahrscheinlich der thermischen Beanspruchung im üblichen Gebrauch ausgesetzt ist.

Da im Fehlerfall die höchste Temperatur am Kontakteinsatz/Leiteranschluss zu erwarten ist, muss die Spitze des Glühdrates auf den Teil des Isoliergehäuses einwirken, der dieser Kontaktstelle am nächsten ist.
Die Prüfung gilt als bestanden, wenn keine sichtbaren Flammen oder kein dauerndes Glühen auftreten bzw. Flammen oder Glühvorgänge innerhalb von 30 Sekunden nach Entfernen des Glühdrahts verlöschen. Auch hier darf eine Seidenpapierunterlage unter dem Prüfling nicht durch herabfallende, brennende Tropfen entzündet werden.

Prüfungen und Prüfverfahren gemäß IEC-/EN-Standards (Fortsetzung)

Klimatische Tests

Die folgenden Tests geben Aufschluss über das Verhalten eines Produktes in aggressiver Umgebung. Besonders häufig anzutreffende Atmosphären, die die Langzeitkonstanz von Klemmstellen beeinflussen können, werden hierzu in Klimakammern nachgebildet.

Alle WAGO Produkte erfüllen die Anforderungen der folgenden klimatischen Tests.

• Temperaturwechselbeanspruchung gemäß IEC/EN 60947-7-1, IEC/EN 60998-2-2

In dieser Prüfung wird das Verhalten des Spannungsfalls über einen längeren Zeitraum bei Temperaturwechselbeanspruchung ermittelt. Ein typischer Prüfprozess umfasst z. B. 192 Zyklen zu je 60 Minuten (siehe Abbildung).



Während des Temperaturanstiegs und dem Verweilen auf der höheren Temperatur wird der Prüfling mit Bemessungsstrom belastet; während der restlichen Zeit des Zyklus bleibt der Strom abgeschaltet. Alle 24 Zyklen wird der Spannungsfall gemessen. Er darf dabei weder einen Maximalwert überschreiten, noch darf er sich zu stark ändern. Gegenüber dem Spannungsfall nach 24 Zyklen darf der ermittelte Wert nach 192 Zyklen um höchstens 50 % gestiegen sein. Auch eventuelle sonstige Veränderungen, die den Gebrauch des Produkts beeinträchtigen würden, sind nicht zulässig.

• Industrieatmosphären gemäß EN ISO 6988, IEC/EN 60068-2-42, IEC/EN 60068-2-60

Typische, besonders aggressive Schadstoffe im industriellen Umfeld sind Schwefel und dessen Verbrennungsprodukte. Ein Verfahren zur Simulation derartiger Belastungen ist die Beanspruchung im Kondenswasser-Wechselklima mit schwefeldioxidhaltiger Atmosphäre.

Bei diesem Test wird zunächst in einem Klimaschrank eine wässrige Schwefeldioxidlösung erwärmt. Es entsteht eine gesättigte Atmosphäre, in der der Prüfling durch kondensierende Dämpfe nach weniger als einer halben Stunde vollständig befeuchtet ist. Er verbleibt in dieser Atmosphäre für acht Stunden.

Auf diese feuchte Phase folgt eine kühlere, 16 Stunden dauernde Trockenphase bei Raumtemperatur. Je nach gefordertem Schärfegrad durchläuft der Prüfling beide Phasen mehrfach. Die Gasdichtigkeit der Klemmstelle wird durch eine Überprüfung des Spannungsfalls nachgewiesen.

Andere Prüfverfahren setzen die Produkte einer trockenen Schadgasatmosphäre aus, die z. B. Schwefelwasserstoff, Stick- und Schwefeloxide oder Chlorgas enthält. Diese Tests können zwischen vier und 21 Tagen dauern.

• Salznebel gemäß IEC/EN 60068-2-11; Schifffahrt DNV GL, LR

Dieser Test ähnelt der zuvor beschriebenen Prüfung im Kondenswasser-Wechselklima, nur wird anstelle einer industriellen Umgebung eine Salznebelatmosphäre in einer heizbaren Prüfkammer nachgebildet (siehe Abbildung).



Der Prüfling wird mit dem Salznebel regelrecht eingesprüht, je nach Testverfahren von 16 Stunden bis zu 672 Stunden (4 Wochen).
Besonders verbreitet sind Salznebeltests bei Schiffszulassungen.
Die Prüfung verläuft jedoch anders als bei den zuvor beschriebenen Verfahren für allgemeine Anwendungen:
Bei einem typischen Test wird der Prüfling zwei Stunden mit einer Salzlösung besprüht und anschließend sieben Tage zwischen 90 % und 95 % Luftfeuchtigkeit gelagert.
Der Vorgang wird viermal wiederholt.
Auch hier dient eine Spannungsfallmessung als Beurteilungskriterium.

• Rascher Temperaturwechsel gemäß IEC/EN 60068-2-14

Schon in nicht klimatisierten Verteiler- und Klemmenkästen im offenen Anlagenfeld ist mit extremen, wechselnden, jahreszeitlich bedingten Temperaturen zu rechnen.
Rasche Temperaturwechsel, wie sie etwa in der Prozesstechnik auftreten können, belasten eine Klemme noch höher.



Zur Simulation dieser Verhältnisse wird der Prüfling mehreren Temperaturwechseln, z. B. zwischen TA -40 °C und TB +70 °C ausgesetzt.
Die Verweildauer t1 hängt von der Wärmekapazität des Prüflings ab und sollte zwischen maximal 3 h und minimal 10 min und die Überführungsdauer t2 2 bis 3 min, 20 bis 30 s oder weniger als 10 s betragen.
Nach Testende werden die mechanischen und elektrischen Eigenschaften des Produktes überprüft.

• Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden) gemäß IEC/EN 60068-2-30; Schifffahrt DNV GL, LR

Diese Prüfung dient zur Beurteilung der Eignung von elektrotechnischen Erzeugnissen für Betrieb und Lagerung bei hoher relativer Luftfeuchte in Verbindung mit zyklischen Temperaturänderungen, wobei im Allgemeinen auf der Oberfläche des Prüflings Betauung entsteht.



Neben den Salznebelprüfungen wird die Prüfung mit feuchter Wärme ebenfalls bei Schifffahrtszulassungen angewandt.
Die Prüflinge werden hierbei mit Temperaturzyklen zwischen +25 °C und +55 °C und einer relativen Feuchte von 95 % (Toleranzen siehe Abbildung) beansprucht.
Während der Lagerung sind zu festgelegten Zeiten Funktionsprüfungen durchzuführen.
Nach Testende werden die mechanischen und elektrischen Eigenschaften des Produkts überprüft.

Vorschriften UL – Underwriters Laboratories USA

WAGO Klemmen und WAGO Steckverbinder werden von der UL u. a. entsprechend einer oder mehrerer der folgenden anwendbaren UL-Normen getestet:

• Verbindungsdosenklemmen der Serie 273 oder Leuchtenklemmen der Serie 224 werden als Leitungsverbinder gemäß UL 486C zertifiziert. Sie werden als eigenständige Betriebsmittel mit dem **UL-Listed-Zeichen** ㊊ markiert.	UL 486 C	Splicing Wire Connectors
• Reihenklemmen oder Verbindungsklemmen (z. B. Serie 280, das Programm TOPJOB® S oder Klemmen der Serien 260 bis 262) werden als unselbstständige Komponenten gemäß UL 1059 in Verbindung mit UL 486E approbiert.	UL 1059 UL 486 E	Standard for Terminal Blocks Equipment Wiring Terminals for Use with Aluminum and/or Copper Conductors
• Das X-COM®-SYSTEM hat eine doppelte Zertifizierung. Es ist als „Terminal Block“ gemäß der UL-Norm 1059 in Verbindung mit UL 486 E approbiert. Hierdurch ist es für „field and factory wiring“ mit einem Spannungswert von 300 V definiert.		
• Daneben ist es als „Connector for Use in Data, Signal Control and Power Applications“ gemäß UL 1977 für “factory wiring“ mit 600 V (d. h., die Verdrahtung der Klemmstelle ist unter den kontrollierten Bedingungen einer Fertigung durchzuführen) zugelassen.	UL 1977	Component Connectors for Use in Data, Signal, Control and Power Applications
• Für Klemmen Ex e II trifft UL 60079-7 zu.	UL 60079-7	Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres – Part 7: Increased Safety
• PE-Klemmen werden für den Einsatz im Erdungs- und Verbindungsbereich gemäß UL 467 überprüft. Komponenten werden mit der **UR-Kennzeichnung** 𝓤𝓛 als „recognized product“ anerkannt. Nach Einbau in ihren speziellen Anwendungen werden sie zusätzlich noch einem Endprodukttest entsprechend der relevanten Geräte- bzw. Betriebsmittelnorm unterworfen.	UL 467	Grounding and Bonding Equipment
• Isolationsmaterial wird auf Entflammbarkeit und Verhalten hierbei gemäß UL 94 getestet.	UL 94	Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances

Prüfungen und Prüfverfahren gemäß UL-Standards

Alle WAGO Produkte erfüllen die Anforderungen der folgenden Tests.

- Zugprüfung gemäß UL 1059, UL 486 E (Reihenklemmen), UL 486 C (Leitungsverbinder)

Bei der Prüfung werden die angeschlossenen Leiter eine Minute lang mit den entsprechenden Zugkräften der nachfolgenden Tabelle ruckfrei beansprucht. Für Reihenklemmen bzw. Leitungsverbinder sind unterschiedliche Prüfaufbauten anzuwenden.

Leitergröße		Auszugskraft, Pounds (N)					
		UL 486 E, Tabelle 22				UL 486 C, Tabelle 20	
		Kupfer		Aluminium		Kupfer	
AWG oder kcmil	(mm²)						
30	(0,05)	0,5	(2,2)	-	-	1,5	(6,7)
28	(0,08)	1	(4,5)	-	-	2	(8,9)
26	(0,13)	2	(8,9)	-	-	3	(13,4)
24	(0,2)	3	(13,4)	-	-	5	(22,3)
22	(0,32)	4,5	(20)	-	-	8	(35,6)
20	(0,52)	6,75	(30)	-	-	10	(44,5)
18	(0,82)	6,75	(30)	-	-	10	(44,5)
16	(1,3)	9	(40)	-	-	15	(66,7)
14	(2,1)	11,5	(50)	-	-	25	(111)
12	(3,3)	13,5	(60)	10	(44)	35	(155)
10	(5,3)	18	(80)	10	(44)	40	(178)
8	(8,4)	20,5	(90)	10	(44)	45	(200)
6	(13,3)	21	(94)	28	(124)	50	(222)
4	(21,2)	30	(133)	36	(160)		
3	(26,7)	35	(156)	42	(187)		
2	(33,6)	42	(186)	50	(222)		
1	(42,4)	53	(236)	61	(271)		
1/0	(53,5)	64	(285)	72	(320)		
2/0	(67,4)	64	(285)	78	(347)		
3/0	(85,0)	79	(351)	97	(432)		
4/0	(107)	96	(427)	116	(516)		
250	(127)	96	(427)	116	(516)		
300	(156)	99	(441)	116	(516)		

Prüfaufbau gemäß
UL 1059, UL 486 E:



Prüfaufbau gemäß
UL 486 C:

Die Leiter dürfen dabei weder aus der Klemmstelle herausrutschen noch in der Nähe der Klemmstelle brechen.



Vorschriften UL – Underwriters Laboratories USA (Fortsetzung)
Prüfungen und Prüfverfahren gemäß UL-Standards (Fortsetzung)

- Heat Cycling Test (zyklische Erwärmung) gemäß UL 1059, UL 486 C, UL 486 E

Durchführung der Prüfung:

gemäß UL 1059

Prüfung mit maximalem Bemessungsquerschnitt

Prüfstrom: 150 % des max. Bemessungsstroms

84 Zyklen a: 3 ½ h „ON“ / ½ h „OFF“

Messung der Temperaturerhöhung am Ende des 1. Zyklus und des 84. Zyklus

Der Temperaturanstieg darf am Ende des 84. Zyklus im Vergleich mit dem Wert am Ende des 1. Zyklus nicht größer 5 °C sein.

gemäß UL 486 C (Leitungsverbinder)

UL 486 E (Geräteverdrahtungsklemmen

Prüfung mit maximalem Bemessungsquerschnitt

Prüfstrom: erhöhter Teststrom gemäß
UL 486 C, Tabelle 6
UL 486 E, Tabelle 4

500 Zyklen a: 1 h „ON“ / 1 h „OFF“
1 ½ h „ON“ / 1 ½ h „OFF“
(ab 4/0 AWG bis 400 kcmil gemäß UL 486 E)

Am Ende des 1., 25., 50., 75., 100., 125., 175., 225., 275., 350., 425. und des 500. Zyklus werden die Temperaturerhöhungen an den Klemmen und am Kontrollleiter gemessen und aufgezeichnet.

Der Temperaturanstieg darf 125 °C und der zu ermittelnde Stabilitätsfaktor „S“ darf ±10 nicht überschreiten.

Leitergröße		Testströme für Kupferleiter in A								
		UL 486 E, Tabelle 4							UL 486 C, Tabelle 6	
AWG oder kcmil	(mm²)	zugeordnete max. Amperestärke[b]	statistische Erwärmung[a,c,g]		zyklische Erwärmung Temperatur Werte[a] 75 °C[d,g]		90 °C[e,g]		statistische Erwärmung	zyklische Erwärmung
30	(0,05)	-		3		3,5		4	3	3,5
28	(0,08)	-		3,5		4		5	3,5	4
26	(0,13)	-		5,5		6		8	5,5	6
24	(0,2)	-		7		8		10	7	8
22	(0,32)	-		9		12		13	9	12
20	(0,52)	-		12		16		17	12	16
18	(0,82)	-		17		19		24	17	19
16	(1,3)	-		18		20		31	18	20
14	(2,1)	15	[20]	30	[22]	33	[27]	40	30	33
12	(3,3)	20	[25]	35	[28]	39	[40]	54	35	38
10	(5,3)	30	[40]	50	[45]	56	[60]	75	50	56
8	(8,4)	50		70		80		100	70	80
6	(13,3)	65		95		105		131	95	105
4	(21,2)	85		125		140		175		
3	(26,7)	100		145		165		205		
2	(33,6)	115		170		190		240		
1	(42,4)	130		195		220		275		
1/0	(53,5)	150		230		255		320		
2/0	(67,4)	175		265		300		370		
3/0	(85,0)	200		310		345		435		
4/0	(107)	230		360		405		505		
250	(127)	255		405		445		565		
300	(152)	285		445		500		625		

[a] Siehe Abschnitt 7.2, 8.2 und 9.2 (UL 486 E)
[b] Die Werte beziehen sich auf 75 °C, nicht mehr als 3 Leiter im Kabelkanal oder Kabelnennstrom-Belastbarkeiten, National Electric Code, ANSI/NFPA 70.
[c] Die Werte beziehen sich auf 75 °C; Einzelleiter in Umgebungstemperatur, National Electric Code, ANSI/NFPA 70.
[d] Die Werte belaufen sich auf ca. 112 % der Werte des statischen Erwärmungstests.
[e] Die Werte für AWG 8-Leiter und größere betragen ca. 140 % der Werte des statischen Erwärmungstests.
[f] Siehe Abschnitt 9.2.4
[g] Die Werte in Klammern beziehen sich auf Steckverbinder mit zugeordneten Stromstärken.

- Conditioning – Erwärmungsprüfung gemäß UL 1059, UL 486 C

Durchführung der Prüfung:

gemäß UL 1059 (Reihenklemmen) **gemäß UL 486 C** (Leitungsverbinder)

Conditioning:

Die Klemmstellen werden **9 x** mit einem Leiter des max. Bemessungsquerschnittes **vorverdrahtet/vorgesteckt**; beim 10. Mal wird ein neuer Leiter angeschlossen.
Anschließend wird eine statische Erwärmungsprüfung durchgeführt.

Statische Erwärmung:

Prüfstrom:	Bemessungsstrom der Klemme	Prüfstrom:	erhöhter Prüfstrom gemäß Tabelle 6
Prüfdauer:	30 Tage	Prüfdauer:	30 Tage
Max. zulässige Temperaturerhöhung:	30 °C	Max. zulässige Temperaturerhöhung:	50 °C

- Erdungs- und Verbindungsausrüstungen (Grounding and Bonding) gemäß UL 467

Bei Einsatz in „Grounding and Bonding"-Ausrüstungen müssen Anschlussklemmen z. B. eine Kurzschlussprüfung mit den in der Tabelle 5 aufgeführten Prüfströmen und Prüfzeiten bestehen.

Das Beispiel zeigt eine Schutzleiter-Reihenklemme
2 AWG (35 mm²), Bestellnr. 285-635, die für die Dauer
von 6 Sekunden mit einem Strom von 3900 A überprüft wird.



Tabelle 5

Leitergröße Kupfer		Prüfdauer	Prüfstrom
AWG	mm²	s	A
14	(2,1)	4	300
12	(3,3)	4	470
10	(5,3)	4	750
8	(8,4)	4	1180
6	(13,3)	6	1530
4	(21,2)	6	2450
3	(26,7)	6	3100
2	(33,6)	6	3900
1	(42,4)	6	4900
1/0	(53,5)	9	5050
2/0	(67,4)	9	6400
3/0	(85,0)	9	8030
4/0	(107)	9	10100
250 kcmil	(127)	9	12000

Nach der Prüfung darf der Prüfling keine Beschädigungen wie Risse, Brüche oder Schmelzspuren aufweisen und die elektrische Funktion muss noch vorhanden sein.

Vorschriften UL – Underwriters Laboratories USA (Fortsetzung)
Prüfungen und Prüfverfahren gemäß UL-Standards (Fortsetzung)

• Isolationskoordination gemäß UL 1059

Die Tabelle zeigt die Spannungsbereiche mit den dazugehörigen erforderlichen Luft- und Kriechstrecken in den unterschiedlichen Anwendungen.

Mindestabstände für Klemmen, UL-Standard 1059, Tabelle 8.1

Anwendung	Spannungsbereich in Volt	Abstände in Zoll (mm) zwischen unisolierten stromführenden Teilen entgegengesetzter Polarität, unisolierten Teilen, geerdeten Teilen	
		durch Luft	über Oberflächen
A. Nicht spannungsführende (abgeschaltete) Schaltschränke, Schalttafeln, Wartungseinrichtungen und ähnliches	51 … 150 151 … 300 301 … 600	1/2 (12,7) 3/4 (19,1) 1 (25,4)	3/4 (19,1) 1-1/4 (31,8) 2 (50,8)
B. Einrichtungen für Handel, einschl. Büroausrüstungen, elektr. Datenverarbeitungsgeräte und ähnliches	51 … 150 151 … 300 301 … 600	1/16[a] (1,6)[a] 3/32[a] (2,4)[a] 3/8 (9,5)	1/16[a] (1,6)[a] 3/32[a] (2,4)[a] 1/2 (12,7)
C. Industrie, allgemein	51 … 150 151 … 300 301 … 600	1/8[a] (3,2)[a] 1/4 (6,4) 3/8 (9,5)	1/4 (6,4) 3/8 (9,5) 1/2 (12,7)
D. Industrie, Vorrichtungen mit begrenzten Stromwerten[b]	51 … 300 301 … 600	1/16[a] (1,6)[a] 3/16[a] (4,8)[a]	1/8[a] (3,2)[a] 3/8 (9,5)
E. Klemmen für 601 … 1500 V[c]	601 … 1000 1001 … 1500	0,55 (14,0) 0,70 (17,8)	0,85 (21,6) 1,20 (30,5)

Anmerkungen

1 Schlitze, Einkerbungen oder Ähnliches, mit einer Breite von 0,33 mm oder weniger, die sich auf der Außenfläche des Isoliermaterials befinden, werden außer Betracht gelassen.

2 Luftstrecken von 0,33 mm oder weniger zwischen stromführenden Teilen und einer isolierten Oberfläche werden außer Betracht gelassen, wenn Kriechstrecken (über die Oberfläche) gemessen werden.

[a] Die Abstände zwischen Verdrahtungsklemmen entgegengesetzter Polarität und der Abstand zwischen einer Verdrahtungsklemme und einem geerdeten, nicht spannungsführenden Metallteil sollen nicht weniger als 1/4 Zoll (6,4 mm) betragen, wenn ein Kurzschluss oder ein Erdschluss solcher Klemmen durch hervorstehende Drahtlitzen hervorgerufen werden kann.

[b] siehe Abschnitt 8.5 (UL 1059)
Die in Unterparagraph D in Tab. 8.1 angegebenen Abstände gelten für Klemmen nur, wenn sie in oder mit industriellen Regel- und Kontrolleinrichtungen verwendet werden, in denen die Last jedes einzelnen Stromkreises der Klemmen nicht mehr als
15 A für 51 bis 150 V, 10 A für 151 bis 300 V,
5 A für 301 bis 600 V beträgt, oder der max. Stromwert, je nachdem welcher geringer ist, nicht überschritten wird.

[c] Werte gelten nur für Klemmen, die gemäß Teil II dieses Standards untersucht wurden, siehe Abschnitt 22.1 (UL 1059).

• Entflammbarkeitsprüfung gemäß UL 94

Es wird die Fähigkeit eines Materials überprüft, nach Beflammung zu verlöschen.
Beurteilungskriterien hierzu sind die Brenngeschwindigkeit, Verlöschzeit, Tropfenbildung und die Nachglimmdauer.
Es sind mehrere Einstufungen für ein Material in Abhängigkeit von der Wandstärke möglich.
UL-94-Beurteilungskriterien:

V2
- Prüfkörper vertikal
- Selbstverlöschend bis 30 s, nach Abzug der Flamme
- Brennende Tropfen zulässig
- Nachglimmen max. 60 s

V1
- Prüfkörper vertikal
- Selbstverlöschend bis 30 s, nach Abzug der Flamme
- Keine brennenden Tropfen zulässig
- Nachglimmen max. 60 s

V0
- Prüfkörper vertikal
- Selbstverlöschend bis 10 s, nach Abzug der Flamme
- Keine brennenden Tropfen zulässig
- Nachglimmen max. 30 s



Die Prüfung wird an genau definierten Prüfstäben durchgeführt, die in vertikaler Position, 2 Mal hintereinander, jeweils für 10 Sekunden, einer 20 ±1 mm hohen Flamme ausgesetzt werden.

Alu-Plus-Kontaktpaste
Anschluss von Aluminiumleitern

Anschluss von Aluminiumleitern
WAGO Federklemmverbindungen sind auch für eindrähtige Aluminiumleiter ❶ bis 4 mm² geeignet, wenn für den Anschluss die Alu-Plus-Kontaktpaste verwendet wird.

Vorteile der Alu-Plus-Kontaktpaste:
- Zerstört die Oxidschicht automatisch beim Klemmvorgang
- Verhindert Neuoxidation an der Kontaktstelle
- Vermeidet elektrolytische Korrosion zwischen Aluminium- und Kupferleitern (in einer Klemme)
- Bietet Langzeit-Korrosionsschutz

Bei Federklemmverbindungen mit CAGE CLAMP®-Anschlusstechnik **ist der Aluminiumleiter mit einer Klinge zu reinigen** und unmittelbar danach an die mit der Alu-Plus-Kontaktpaste gefüllten Klemmstelle anzuschließen.

Selbstverständlich kann Alu-Plus vor dem Anklemmen auch **zusätzlich** ganzflächig auf den Aluminiumleiter aufgetragen werden.

Außerdem ist zu beachten, dass die Nennströme an die geringere Leitfähigkeit der Aluminiumleiter angepasst werden:

2,5 mm²	=	**16 A**
4 mm²	=	**22 A**

Alu-Plus-Kontaktpaste in der Füllspritze bietet das Mehr an Sicherheit und Sauberkeit beim Verbinden eindrähtiger Aluminiumleiter. Das Füllen geschieht – beispielsweise bei den drei folgenden ausgesuchten WAGO Klemmen – ganz fix, wie beispielhaft beschrieben.

❶ Aluminiumleiter gemäß IEC-Standard 61545, Klasse B, „Legierung 1370", mit einer Zugfestigkeit von 90 bis 180 N/mm² und einer Dehnung von 1 bis 4 %
Richtwerte: Zugfestigkeit 90 bis 180 MPa, Dehnung 1 bis 4 % (gemäß EN 615.4.1)



WAGO Leuchtenklemmen
Tülle der Alu-Plus-Füllspritze nacheinander in die runde und eckige Leitereinführungsöffnung der WAGO Leuchtenklemme hineindrücken.



Spritzkolben jeweils so weit hinunterdrücken, **bis Alu-Plus diese beiden Öffnungen verschlossen hat.**

Hinweis: Nicht für den höheren Temperaturbereich einsetzbar!

WAGO Reihenklemmen (max. bis 4 mm² Nennquerschnitt)
Je Leitereinführung: Tülle der Alu-Plus-Füllspritze nacheinander in die geöffnete Klemmstelle hineindrücken.

Spritzkolben jeweils so weit hinunterdrücken, **bis Alu-Plus die Öffnungen gefüllt hat.**

14

Materialangaben

Isolierwerkstoffe

WAGO verwendet als Träger stromführender Teile vorzugsweise Polyamid (PA 66 und PA 46), Polyphtalamid (PPA) und Polycarbonat (PC) als Isolierstoff (siehe Tabelle). Diese haben sich bei WAGO Produkten seit über 50 Jahren in der Praxis bewährt und sind bei den Prüfstellen approbiert. Die aufgeführten Polymerwerkstoffe sind halogenfrei flammgeschützt und enthalten innerhalb ihrer Rezepturbestandteile keine Schwermetalle, kein Silikon, Asbest und Formaldehyd.

Tabelle: Standardisolierwerkstoffe

Werkstoff	PA 66	PA 66 GF	PPA GF	PA 46	PC	PC
Brandschutzklasse Flammprüfung gemäß UL 94, Einstufung	V0	V0	V0	V2	V2	V0
OI (Oxygen Index) gemäß EN ISO 4589-2	> 32 %	> 33 %	> 37 %	> 27 %	> 26 %	> 35 %
Glühdrahtprüfung gemäß IEC 60695-2-12 GWFI* IEC 60695-2-13 GWIT*	850 °C 775 °C	850 °C 775 °C	850 °C 775 °C	750 °C 725 °C	800 °C 850 °C	960 °C 850 °C
CTI-Kriechstromfestigkeit gemäß IEC 60112	600 V	600 V	600 V	375 V	225 V	225 V
Temperatur der Kugeldruckprüfung gemäß IEC 60695-10-2	≥ 125 °C	≥ 175 °C	≥ 225 °C	k.A.**	≥ 125 °C	≥ 125 °C
RTI impact gemäß UL 746B	105 °C	100 °C	115 °C	115 °C	125 °C	120 °C
Temperaturbeständigkeit (HDT) gemäß ISO 75 (Biegespannung A*: 1,8 MPa; B: 0,45 MPa)	215 °C	235 °C	285 °C	280 °C	130 °C (1,8 MPa)	130 °C (1,8 MPa)
Oberflächenwiderstand gemäß IEC 60093	10^{12} Ω	10^{12} Ω	10^{15} Ω	10^{13} Ω	10^{15} Ω	10^{15} Ω
Spezifischer Durchgangswiderstand gemäß IEC 60093	10^{15} Ω/cm	10^{15} Ω/cm	10^{13} Ω/cm	10^{13} Ω/cm	10^{11} Ω/cm	10^{13} Ω/cm
Durchschlagsfestigkeit gemäß IEC 60243-1	30 kV/mm	40 kV/mm	25 kV/mm	25 kV/mm	25 kV/mm	29 kV/mm

* Wert in Abhängigkeit der Wanddicke, EN-60335-Konformität auf Anfrage; ** k. A. = keine Angabe

Polyamid (PA 66)
WAGO verwendet modifizierte, halogenfrei flammgeschützte Polyamide.

Die Materialien sind korrosionsneutral, mit schwer entflammbaren, selbstverlöschenden Eigenschaften (Einstufung gemäß UL 94-V0).

Die bei WAGO eingesetzten Polyamide weisen eine Dauergebrauchstemperatur gemäß UL 746C von 105 °C, bezogen auf den relativen Temperaturindex mit schlagartiger Beanspruchung RTlimp, auf. Damit ist sichergestellt, dass die erforderlichen elektrischen und mechanischen Isolierstoffeigenschaften mit ausreichender Sicherheit über lange Zeiträume erhalten bleiben.

Die kurzzeitige obere Temperaturgrenze liegt bei 200 °C.

Im unteren Temperaturbereich ist sichergestellt, dass bei Handhabungsvorgängen bis −35 °C keine Beschädigung des Isolierstoffes auftritt. Im montierten und verdrahteten Zustand können alle WAGO Produkte bis −60 °C eingesetzt werden.

Aus der Umgebungsluft aufgenommene Feuchtigkeit, im Normalklima bis ca. 2,5 %, wird im Gefüge eingebunden und verleiht den Polyamiden eine optimale Elastizität und Bruchsicherheit.

Die Basisstabilisierung der WAGO Polyamide hat sich in der Praxis über lange Jahre als ausreichend gegenüber Schädigungen durch Ozon oder UV-Strahlung in bestimmungsgemäßen Einsatzgebieten bewährt.

Die Witterungsbeständigkeit ist gut und das PA hat sich auch beim Einsatz in den Tropen bewährt. Formteile aus Polyamid sind resistent gegen Insektenbefall. Mikroorganismen wird keine Quelle von Sauerstoff oder anderen biogenen Elementen geboten.

Anaerobe Erdbakterienkulturen sowie Schimmelpilze und Enzyme bewirken keine nachteiligen Veränderungen.

Polyamide sind gegen die meisten Kraftstoffe, Fette und Öle sowie die gebräuchlichsten Reinigungsmittel wie Alkohole, Freon, Frigen, Tetrachlorkohlenstoff beständig. Die Beständigkeit gegen Säuren ist abhängig von der Art der Säure, der Konzentration und der Einwirkdauer.

Der Einsatz der Isolierstoffe in der Produktion im Hause WAGO erfolgt nach Abnahme von Werksprüfzeugnissen und spezifizierten Materialprüfungen.

Glasfaserverstärktes Polyamid (PA 66 GF)
WAGO setzt für Bauteile mit erhöhten mechanischen Anforderungen wie z. B. Hebel, Drücker oder hoch beanspruchte Gehäuse glasfaserverstärkte Polyamide ein, da diese ein deutlich höheres mechanisches Eigenschaftsprofil gegenüber unverstärkten Polyamiden abbilden.

Es werden i. d. R. Werkstoffe mit sehr guter Kriechstromfestigkeit, Brennbarkeitsklasse und hoher Temperaturbeständigkeit verwendet.

Weitere Daten können der Tabelle entnommen werden.

Polyphtalamid (PPA GF)
Die glasfaserverstärkten Hochleistungspolyamid-Typen PPA-GF sind aufgrund ihrer hohen Wärmeformbeständigkeit, der geringen Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen und den guten Festigkeitseigenschaften für Hochtemperaturanwendungen prädestiniert. Durch die exzellente Kriechstromfestigkeit können miniaturisierte Bauteile realisiert werden. Die Brandschutzausrüstung ermöglicht die Einstufung in Brennbarkeitsklasse V0 gemäß UL 94 bei extrem dünnen Wandstärken. PPA GF nimmt nur geringe Mengen an Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf und eignet sich daher besonders für Reflow-Anwendungen und dünnwandige, dimensionsstabile Bauteile.

Weitere Daten können der Tabelle entnommen werden.

Polyamid (PA 46)
PA 46 weist gegenüber PA 66 eine wesentlich höhere Formbeständigkeit in der Wärme auf. Der relative Temperaturindex mit schlagartiger Beanspruchung RTlimp beträgt bei PA 46 115 °C.
Die zulässige Kurzzeittemperatur des bei WAGO eingesetzten Typs beträgt 280 °C.

Weitere Daten können der Tabelle entnommen werden.

Polycarbonat (PC)
Polycarbonat zeichnet sich durch eine hohe Formbeständigkeit in der Wärme aus. Die elektrischen und mechanischen Eigenschaften bleiben gemäß UL-Yellow-Card bis ca. 120 °C auf einem hohen Niveau erhalten. Die guten elektrischen Isolationseigenschaften und die Dimensionsstabilität sind nahezu unabhängig von den Umgebungsbedingungen wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Durch die geringe Schwindung des Materials beim Spritzgussprozess können hochpräzise Formteile realisiert werden. Polycarbonat zeigt eine sehr gute Witterungsbeständigkeit und Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung.
Formteile aus nicht eingefärbtem PC weisen eine glasklare Transparenz auf.
Aufgrund der Gesamtheit der Eigenschaften wie Dimensionsstabilität, Wärmebeständigkeit, Flammwidrigkeit, Zähigkeit und Transparenz ist PC ein in der Elektroindustrie bewährter und weit verbreiteter Werkstoff.

WAGO setzt je nach Produktanforderung Polycarbonattypen in den Brennbarkeitsklassen V2 und V0 gemäß UL 94 ein.

Die eingesetzten PC-Typen sind mittelviskose Typen mit einer guten Chemikalienresistenz.

Materialangaben

Konkaktwerkstoffe

Elektrolytkupfer ECu hart und federhart sowie federharte Kupferlegierungen sind die Standardwerkstoffe für die stromführenden Teile der WAGO Produkte.

Damit wird eine optimale Leitfähigkeit, gute chemische Beständigkeit und Unempfindlichkeit gegen Spannungsrisskorrosion erreicht.

Konkaktwerkstoffe

Die spezielle Zinnschicht als Standardoberfläche auf den stromführenden Teilen der WAGO Produkte garantiert einen ausgezeichneten Langzeitschutz gegen korrosive Einflüsse. Ferner bewirken die entsprechend dicken Zinnschichten an der speziell gestalteten Kontaktübergangsstelle eine gasdichte Verbindung und sichern damit die Langzeitkonstanz des Übergangswiderstandes.

An der Klemmstelle bettet sich ein Kreisabschnitt des angeschlossenen Leiters in der definierten Kontaktzone mit hoher spezifischer Flächenpressung in die weiche Zinnschicht ein. Dadurch wird die Übergangsstelle vor korrosiven Einflüssen geschützt.

Die Dicke der aufgetragenen Zinnschichten gewährleistet auch an den Einlötstiften von Anschlussklemmen und Steckverbindern für Leiterplatten eine gute Lötbarkeit.

Klemmfederwerkstoff

Als Klemmfederwerkstoff verwendet WAGO hochwertige, sorgfältig geprüfte austenitische Chrom-Nickel-Federstähle (CrNi) mit hohen Zugfestigkeiten, die ihre Korrosionsbeständigkeit in der langjährigen Praxis bewiesen haben.

Sie sind gegen Seeluft, Stadtgas und gegen die Industriegase Schwefeldioxyd oder Schwefelwasserstoff beständig.

Bei normalen Temperaturen um 20 °C verursachen z. B. auch Salzlösungen bis 30 % oder verdünnte Phosphorsäurelösungen bis 30 % keinen korrosiven Angriff.

Kontaktkorrosion der Chrom-Nickel-Federstähle in Verbindung mit den von WAGO verwendeten Kontaktwerkstoffen sowie mit den angeschlossenen Kupferleitern wurde bisher auch nach jahrzehntelangen Praxiseinsätzen nicht festgestellt.

Die Relaxation (Belastungsverlust) als Funktion der Zeit bei den Anwendungsfällen bis 105 °C Betriebstemperatur ist vernachlässigbar gering. Selbst bei einer Temperatur von 250 °C wurde an definierten Proben bei einer Belastung von 500 N/mm² nur eine Relaxation von 1,5 % ermittelt.

Für einige Artikelserien werden die Klemmfedern nach der Herstellung thermisch (bei Temperaturen zwischen 350 °C und 420 °C) nachbehandelt.

Dadurch werden die bei der mechanischen Formgebung erzeugten inneren Spannungen abgebaut.

Die Klemmfedern weisen nach diesem Prozess eine leicht bräunliche Farbe auf.

Die Werksabnahme der Chrom-Nickel-Federstahlbänder erfolgt grundsätzlich mit Werkszeugnis und spezifizierten Materialprüfungen.

Allgemeine technische Informationen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen

Voraussetzung für eine potentielle Explosionsgefährdung ist die Entstehung einer explosionsfähigen Atmosphäre. Diese kann sich überall dort bilden, wo brennbare Gase oder Flüssigkeiten hergestellt, verarbeitet, transportiert und gelagert werden.
Derartige explosionsgefährdete Bereiche können sich z. B. in chemischen Fabriken, Raffinerien, Tankanlagen, Kraftwerken, Lackfabriken, Lackieranstalten, Tankstellen, Fahrzeugen, Kläranlagen, Flughäfen, Getreidemühlen oder Hafenanlagen bilden.

ALS RICHTLINIE FÜR DAS GRUNDPRINZIP DES EXPLOSIONSSCHUTZES GELTEN:

Allgemeine Bestimmungen
Die Europäische Norm EN 60079-0 – Klassifikation VDE 0170-1 – enthält die „Allgemeinen Bestimmungen" für die Bauart und Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln, die für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt sind.
Damit soll sichergestellt werden, dass diese Betriebsmittel keine Explosion der sie umgebenden Atmosphäre verursachen.
Die EN 60079-0 wird durch die auf der rechten Seite stehenden Europäischen Normen, die sich auf die besonderen genormten Zündschutzarten beziehen, ergänzt oder geändert.

Elektrische Betriebsmittel
Elektrische Betriebsmittel sind alle Gegenstände, die im Ganzen oder teilweise dem Anwenden elektrischer Energie dienen.
Hierzu gehören u. a. Gegenstände zum Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Messen, Regeln, Umwandeln und Verbrauchen elektrischer Energie, auch für die Fernmeldetechnik.

Ex-Komponente
Ex-Komponente sind Teile eines elektrischen Betriebsmittels für explosionsgefährdete Bereiche, welche mit dem Symbol „U" gekennzeichnet werden. Sie dürfen in explosionsgefährdeten Bereichen nicht für sich allein verwendet werden und bedürfen bei Verwendung in diesen Bereichen einer zusätzlichen Bescheinigung beim Einbau in die elektrischen Betriebsmittel.

Zündschutzarten
In Bereichen, in denen trotz der Anwendung primärer Explosionsschutzmaßnahmen mit dem Auftreten gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre zu rechnen ist, dürfen nur explosionsgeschützte Betriebsmittel verwendet werden.
Elektrische explosionsgeschützte Betriebsmittel können gemäß den Baubestimmungen der EN-60079-Normenreihe in verschiedenen Zündschutzarten ausgeführt werden.
Welche Zündschutzart der Hersteller bei einem Gerät oder Betriebsmittel anwendet, hängt im Wesentlichen von der Art und der Funktion des Gerätes ab. Aus sicherheitstechnischer Betrachtung sind alle genormten Zündschutzarten als gleichwertig zu betrachten.
Die Zündschutzart „n" beschreibt ausschließlich den Einsatz explosionsgeschützter elektrischer Betriebsmittel in Zone 2. Diese Zone umfasst dabei Bereiche, in denen damit zu rechnen ist, dass gefährliche explosionsfähige Atmosphäre nur selten und dann auch nur kurzzeitig auftritt. Sie stellt den Übergang zwischen dem Bereich der Zone 1, in dem Explosionsschutz erforderlich ist, und dem sicheren Bereich, in dem z. B. jederzeit geschweißt werden darf, dar.
Zur Vermeidung nationaler Alleingänge wird international an Bestimmungen für diese elektrischen Betriebsmittel gearbeitet. Auf Basis der Norm EN 60079-15 zertifizieren Behörden, wie z. B. KEMA in den Niederlanden oder PTB in Deutschland, dass die Geräte normenkonform sind.
Die Definition der Zündschutzart „n" macht es außerdem erforderlich, elektrische Betriebsmittel wie folgt mit einer erweiterten Kennzeichnung zu versehen:
- nA – nichtfunkend
- nC – umschlossen, hermetisch verschlossen, nicht zündfähig, abgedichtet
- nR – schwadensicher

Die nebenstehende Tabelle gibt einen Überblick über die genormten Zündschutzarten und erklärt deren Grundprinzip sowie typische Anwendungsfälle.

Allgemeine technische Informationen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen
Fortsetzung

Zündschutzarten			
Symbol	**Norm**	**Erläuterung**	**Einsatzbereich**
„o“	IEC 60079-6 EN 60079-6	**Ölkapselung:** Elektrische Betriebsmittel oder Teile davon in Öl eingeschlossen.	Zone 1 + 2
„p“	IEC 60079-2 EN 60079-2	**Überdruckkapselung:** Eindringen der umgebenden (explosionsfähigen) Atmosphäre wird in das Gehäuse von elektr. Betriebsmitteln dadurch verhindert, dass Zündschutzgas in seinem Inneren unter Überdruck gehalten wird.	Zone 1 + 2
„q“	IEC 60079-5 EN 60079-5	**Sandkapselung:** Durch Füllen des Gehäuses eines elektrischen Betriebsmittels mit feinkörnigem Sand wird erreicht, dass ein in seinem Gehäuse entstehender Lichtbogen eine das Gehäuse umgebende explosionsfähige Atmosphäre nicht zündet.	Zone 1 + 2
„d“	IEC 60079-1 EN 60079-1	**Druckfeste Kapselung:** Teile, die eine explosionsfähige Atmosphäre zünden können, sind in ein Gehäuse eingeschlossen, das bei der Explosion im Inneren des Gehäuses den Explosionsdruck aushält.	Zone 1 + 2
„eb“ „ec“	IEC 60079-7 EN 60079-7	**Erhöhte Sicherheit:** Es werden Maßnahmen getroffen, um einen erhöhten Grad an Sicherheit zu bekommen – durch Vermeiden unzulässig hoher Temperaturen und Entstehen von Funken oder Lichtbogen.	Zone 1 + 2
„i“	IEC 60079-11 EN 60079-11	**Eigensicherheit:** Stromkreis, in dem kein Funke und kein thermischer Effekt auftreten kann, wodurch eine Zündung einer bestimmten explosionsfähigen Atmosphäre verursacht werden kann.	Zone 1 + 2 gemäß Sonderprüfung Zone 0
„nA“ „nC“ „nR“	IEC 60079-15 EN 60079-15	**Zündschutzart:** Elektrische Betriebsmittel der Gruppe II zur Verwendung nur in Bereichen, in denen explosionsfähige Atmosphären aus Gas, Dampf oder Nebel während des Normalbetriebes wahrscheinlich nicht auftteten und die – wenn sie dennoch auftreten – nur für eine kurze Zeit existiert.	Zone 2
„m“	IEC 60079-18 EN 60079-18	**Vergusskapselung:** Gefährliche elektrische Teile sind in einer Vergussmasse eingebettet. Sie entspricht etwa der bekannten Sonderschutzart Ex s.	Zone 1 + 2
	IEC 60079-25 EN 60079-25	**Eigensichere elektrische Systeme** Die Gesamtheit der miteinander verbundenen elektrischen Betriebsmittel, die mit einer Systembeschreibung dokumentiert ist und bei denen die Stromkreise, die ganz oder zum Teil im explosionsgefährdeten Bereich benutzt werden sollen, eigensichere Stromkreise sind.	Zone 1 + 2 gemäß Sonderprüfung Zone 0

Explosionsgefährdete Bereiche
Explosionsgefährdete Bereiche sind Zonen, in denen die Atmosphäre (bei potentieller Gefahr) explosionsfähig werden kann. Als explosionsfähige Atmosphäre bezeichnet man ein spezielles Gemisch von zündbaren Stoffen in Form von Gasen, Dämpfen oder Nebel mit Luft unter atmosphärischen Bedingungen, in welchem bei übermäßig hoher Temperatur, durch Lichtbogen oder Funken, eine Explosion hervorgerufen werden kann.

Die EN 60079-10-1 und die EN 60079-10-2 und alle sonstigen bekannten Regelungen des Sachgebietes stufen explosionsgefährdete Bereiche nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre in folgenden Zonen wie folgt ein:



Durch brennbare Gase, Dämpfe oder Nebel explosionsgefährdete Bereiche:

Zone 0

Bereich, in dem eine explosionsfähige Gasatmosphäre ständig, für eine längere Dauer oder häufig vorhanden ist.

Zone 1

Bereich, in dem damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Gasatmosphäre im Normalbetrieb periodisch oder gelegentlich auftritt.

Zone 2

Bereich, in dem nicht damit zu rechnen ist, dass bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Gasatmosphäre auftritt; sollte sie doch auftreten, dann ist sie nur von kurzer Dauer.



Durch brennbare Stäube explosionsgefährdete Bereiche:

Zone 20

Ort, an dem eine explosionsfähige Staubatmosphäre in Form einer Wolke Staubes in Luft ständig oder langzeitig oder häufig vorhanden ist.

Zone 21

Ort, an dem eine explosionsfähige Staubatmosphäre in Form einer Wolke Staubes in Luft bei bestimmungsgemäßem Betrieb gelegentlich auftritt.

Zone 22

Bereich, in dem es nicht wahrscheinlich ist, dass eine explosionsfähige Staubatmosphäre in Form einer Wolke brennbaren Staubes in Luft bei bestimmungsgemäßem Betrieb auftritt; wenn sie aber auftritt, dann nur für einen kurzen Zeitraum.

Allgemeine technische Informationen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen
Fortsetzung

Die EN 60079-0 teilt ferner die elektrischen Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche in zwei Gruppen ein:

Gruppe I:
Elektrische Betriebsmittel für Schlagwetter gefährdete Grubenbaue,

Gruppe II:
Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche, außer Schlagwetter gefährdete Grubenbaue.

Da dieses breite Einsatzgebiet eine große Anzahl in Frage kommender brennbarer Gase bedingt, ergibt sich eine Unterteilung der Gruppe II in IIA, IIB und IIC.
Die Unterteilung trägt der Tatsache Rechnung, dass unterschiedliche Stoffe/Gase auch unterschiedliche Zündenergien als Kennwerte aufweisen. Aus diesem Grund werden den drei Untergruppen repräsentative Gase zugeordnet:
- IIA – Propan
- IIB – Äthylen
- IIC – Wasserstoff

Klemmen von WAGO können sowohl in Gruppe I als auch in Gruppe II eingesetzt werden.

Diese Aussage findet sich im Punkt 12 der EU-Baumusterprüfbescheinigungen wieder, mit der die Klemmen sowohl für Gruppe I als auch für die Gruppe II zugelassen sind.

Temperaturklasse	Maximale Oberflächentemperatur °C
T1	450
T2	300
T3	200
T4	135
T5	100
T6	85

Entsprechend der maximalen Oberflächentemperatur werden für alle Zündschutzarten die elektrischen Betriebsmittel der Gruppe II in Temperaturklassen T 1 bis T 6 eingeteilt.
Die Umgebungstemperatur, die bei der Bemessung berücksichtigt werden muss, ist auf 40 °C festgelegt (Abweichungen sind mit bestimmten Auflagen möglich).
Klemmen für die Zündschutzart – Erhöhte Sicherheit „eb“ – werden im Allgemeinen der Temperaturklasse T 6 zugeordnet. Bei Einsatz der Reihenklemmen in Betriebsmittel der Temperaturklassen T 1 bis T 5 ist sicherzustellen, dass die höchste Temperatur an der Isolationsteilen den Wert von 85 °C nicht überschreitet.
Die höchste bei den Temperaturmessungen festgestellte Oberflächentemperaturerhöhung darf 40 Kelvin nicht überschreiten.

Die Wärmebeständigkeit des Isolierstoffes muss mindestens 20 °C über der höchsten Betriebstemperatur liegen. Die Kältebeständigkeit ist ausreichend, wenn der Isolierstoff einer 24-stündigen Lagerung bei einer Temperatur von bis zu −60 °C widersteht, ohne die Zündschutzart aufzuheben.

Besondere Bestimmungen „Erhöhte Sicherheit Ex e“
Die Europäische Norm EN 60079-7 – Klassifikation VDE 0170-6 – enthält die „Besonderen Bestimmungen“ für die Bauart und Prüfung elektrischer Betriebsmittel in der Zündschutzart – Erhöhte Sicherheit „eb“ –, die für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt sind.
Sie ergänzt die EN 60079-0 und gilt für solche Betriebsmittel oder Teile davon, die unter normalen Betriebsbedingungen weder Funken noch Lichtbögen erzeugen, noch gefährliche Temperaturen annehmen.
Diese Norm beschreibt besondere Maßnahmen, die zutreffend sind, um den in der Zündschutzart – Erhöhte Sicherheit „eb“ – erforderlichen Sicherheitsgrad zu erreichen.
Ex-Bauteile wie Reihenklemmen fallen unter Abschnitt 4.2 „Anschlussklemmen für äußere Zuleitungen“:
- Die Klemmen sind in ein Gehäuse einzubauen, das den Anforderungen einer anerkannten Zündschutzart nach EN 60079-0, Abschnitt 1 oder EN 60079-31 entspricht.
- Beim Einbau der Klemmen in ein Gehäuse der Zündschutzart Erhöhte Sicherheit „eb“ nach EN 60079-7 müssen die Luft- und Kriechstrecken nach Tabelle 2 eingehalten sein. Bezüglich des Einsatzes von Zubehör sind die Einbauhinweise des Herstellers zu berücksichtigen.
- Die Klemmen sind sowohl in Gruppe II als auch in Gruppe I einsetzbar, da die Normenanforderungen in diesem Fall identisch sind.
- Die Verwendung dieser Komponente erfordert eine neue Bewertung durch eine benannte Prüfstelle.

Mindestzündenergie repräsentativer Gase:

Explosionsgruppe	I	IIA	IIB	IIC
Gas	Methan	Propan	Äthylen	Wasserstoff
Zündenergie	280	250	82	16

Für Anschlussklemmen für äußere Zuleitungen elektrischer Betriebsmittel gelten folgende wesentliche Baubestimmungen:
Sie müssen:
- für äußere Zuleitungen reichlich bemessen sein und den zuverlässigen Anschluss von äußeren Zuleitungen zulassen, deren Querschnitt mindestens so groß ist, wie es der Nennstrom des Betriebsmittels erfordert;
- gegen Selbstlockern gesichert sein und so ausgeführt sein, dass sich die Zuleitungen nicht aus den Klemmstellen lösen können;
- derart gestaltet sein, dass ein ausreichender Kontaktdruck sichergestellt ist, ohne dass die Zuleitungen beschädigt werden;
- so ausgeführt sein, dass sich ihr Kontaktdruck praktisch durch die Temperaturwechsel nicht verändert;
- für den Anschluss mehrdrähtiger Leiter mit einem elastischen Zwischenglied ausgestattet sein;
- für Anschlussklemmen für Leiterquerschnitte bis 4 mm² so ausgebildet sein, dass auch Leiter mit kleineren Querschnitten sicher angeschlossen werden können.

Die Einstufung der Isolierstoffe nach ihrer Kriechstromfestigkeit erfolgt entsprechend ihrer vergleichenden Kriechstromzahl (CTI) und ist in der Tabelle 1 wie folgt festgelegt:
Diese Einstufung bezieht sich auf Isolierteile ohne Rippen und Nuten.
Sind die Isolierteile mit anrechenbaren Rippen und Nuten versehen, so sind die Mindestkriechstrecken nach den Werten für die Isolierstoffe der nächst höheren Stufe zu bemessen, z. B. Gruppe I anstelle von Gruppe II.
Unter Berücksichtigung der bei der Bemessung elektrischer Betriebsmittel auf 40 °C festgelegten Umgebungstemperatur reduziert sich gemäß DIN VDE 0298-4: 2013-06, Tabelle 12, die Strombelastbarkeit gummiisolierter Leitungen auf 82 % und PVC-isolierter Leitungen auf 87 % der bei 30 °C fest gelegten Strombelastbarkeit gemäß
DIN VDE 0298-4: 2013-06, Punkt 4.3.3.

Es ist ausdrücklich untersagt, Isolierteile für die Übertragung der Kontaktkraft zu verwenden. Anschlussklemmen mit scharfen Kanten, die die Zuleitungen beschädigen können, und solche, die sich beim üblichen Befestigen drehen, verdrehen oder bleibend verformen können, sind nicht zulässig. Klemmen für Verbindungen im Inneren von elektrischen Betriebsmitteln dürfen nicht unzulässig mechanisch beansprucht werden. Sie müssen die Bedingungen für Anschlussklemmen für äußere Zuleitungen erfüllen.
Die Luftstrecken zwischen leitfähigen Teilen verschiedenen Potentials müssen laut Tabelle 2 mit einem Mindestwert von 3 mm für äußere Anschlüsse genügen.
Die Bemessung der Kriechstrecken ist abhängig von der Arbeitsspannung und der Oberflächengestaltung der Formteile sowie der Kriechstromfestigkeit des Isolierstoffes.
Nuten auf der Oberseite können nur dann berücksichtigt werden, wenn sie mindestens 2,5 mm tief und mindestens 2,5 mm breit sind und Rippen auf der Oberfläche nur dann, wenn ihre Höhe mindestens 2,5 mm beträgt und ihre Breite auf die mechanische Festigkeit des Werkstoffes abgestimmt, jedoch nicht kleiner als 1 mm ist.

Leiterarten und deren Vorbehandlung
Gemäß der Errichtungsbestimmung EN 60079-14/DIN VDE 0165-1 müssen bei der Verwendung von mehr- und feindrähtigen Leitern die Enden gegen Aufspleißen der einzelnen Adern geschützt sein, z. B. durch Kabelschuhe oder Aderendhülsen oder durch die Art der Klemmen, jedoch durch Löten allein.
Durch den Anschluss von Betriebsmitteln an Anschlussklemmen der Zündschutzart – Erhöhte Sicherheit „eb“ – dürfen die Kriech- und Luftstrecken gemäß EN 60079-7/ DIN VDE 0170-6 nicht verringert werden.
Aufgrund der Erfahrungen beim Einsatz in aggressiven Atmosphären in der chemischen Industrie sind bei der Verwendung von feindrähtigen Leitern zum Anschluss an Klemmen in korrosiven Atmosphären, als Leitervorbehandlung entweder gasdicht aufgecrimpte, (schmelz-)verzinnte Kupferaderendhülsen oder (schmelz-)verzinnte Stiftkabelschuhe aus Kupfer zu empfehlen.

Tabelle 1: Kriechstromfestigkeit von Isolierstoffen

Materialgruppe	Vergleichende Kriechstromzahl
I	600 ≤ CTI
II	400 ≤ CTI < 600
III a	175 ≤ CTI < 400
III b	100 ≤ CTI < 175

Tabelle 2: Mindestkriech- und Luftstrecken und Trennungen

Spannung (siehe [a] und [b]) Effektivwert der Wechselspannung oder Gleichspannung V	Mindestkriechstrecke mm								Mindestluftstrecke und Trennungen mm		
	Werkstoffgruppe								Luftstrecke mm		Abstand unter Beschichtung[d]
	I		II		III a		III b				
	„eb“	„ec“	„eb“	„ec“	„eb“	„ec“	„eb“	„ec“	„eb“	„ec“	„ec“
≤ 10 (siehe [c])	1,6	1	1,6	1	1,6	1	–	1	1,6	0,4	0,3
≤ 12,5	1,6	1,05	1,6	1,05	1,6	1,05	–	1,05	1,6	0,4	0,3
≤ 16	1,6	1,1	1,6	1,1	1,6	1,1	–	1,1	1,6	0,8	0,3
≤ 20	1,6	1,2	1,6	1,2	1,6	1,2	–	1,2	1,6	0,8	0,3
≤ 25	1,7	1,25	1,7	1,25	1,7	1,25	–	1,25	1,7	0,8	0,3
≤ 32	1,8	1,3	1,8	1,3	1,8	1,3	–	1,3	1,8	0,8	0,3
≤ 40	1,9	1,4	2,4	1,6	3	1,8	–	1,8	1,9	0,8	0,6
≤ 50	2,1	1,5	2,6	1,7	3,4	1,9	–	1,9	2,1	0,8	0,6
≤ 63	2,1	1,6	2,6	1,8	3,4	2	–	2	2,1	0,8	0,6
≤ 80	2,2	1,7	2,8	1,9	3,6	2,1	–	2,1	2,2	0,8	0,8
≤ 100	2,4	1,8	3	2	3,8	2,2	–	2,2	2,4	0,8	0,8
≤ 125	2,5	1,9	3,2	2,1	4	2,4	–	2,4	2,5	1	0,8
≤ 160	3,2	2	4	2,2	5	2,5	–	2,5	3,2	1,5	1,1
≤ 200	4	2,5	5	2,8	6,3	3,2	–	3,2	4	2	1,7
≤ 250	5	3,2	6,3	3,6	8	4	–	4	5	2,5	1,7
≤ 320	6,3	4	8	4,5	10	5	–	5	6	3	2,4
≤ 400	8	5	10	5,6	12,5	6,3	–	6,3	6	4	2,4
≤ 500	10	6,3	12,5	7,1	16	8	–	8	8	5	2,4
≤ 630	12	8	16	9	20	10	–	10	10	5,5	2,9
≤ 800	16	10	20	11	25	12,5	–	–	12	7	4
≤ 1000	20	11	25	11	32	13	–	–	14	8	5,8
≤ 1250	22	12	26	12	32	15	–	–	18	10	–
≤ 1600	23	13	27	13	32	17	–	–	20	12	–
≤ 2000	25	14	28	14	32	20	–	–	23	14	–
≤ 2500	32	18	36	18	40	25	–	–	29	18	–
≤ 3200	40	22	45	22	50	32	–	–	36	22	–
≤ 4000	50	28	56	28	63	40	–	–	44	28	–
≤ 5000	63	36	71	36	80	50	–	–	50	36	–
≤ 6300	80	45	90	45	100	63	–	–	60	45	–
≤ 8000	100	56	110	56	125	80	–	–	80	56	–
≤ 10000	125	71	140	71	160	100	–	–	100	70	–
≤ 12500	–	90	–	90	–	125	–	–	–	89	–
≤ 13640	–	98	–	98	–	138	–	–	–	97	–

[a] Bei der Ermittlung der erforderlichen Werte für Kriech- und Luftstrecken darf die Arbeitsspannung um den Faktor 1,1 höher sein als der Wert in der Tabelle.
ANMERKUNG: Der Faktor 1,1 berücksichtigt, dass an vielen Stellen in einem Stromkreis die Arbeitsspannung gleich der Bemessungsspannung ist und dass eine Reihe von Bemessungsspannungen gebräuchlich sind, die durch den Faktor 1,1 abgedeckt werden.
[b] Die angegebenen Werte für Kriech- und Luftstrecken berücksichtigen bereits eine 10%-Toleranz für die höchste Versorgungsspannung. Daher erübrigen sich weitere Überlegungen zu den Spannungsschwankungen zur Bestimmung, welcher Spannungswert aus der Tabelle eingesetzt werden soll.
[c] Bei 10 V und darunter trifft der CTI-Wert nicht zu, und es dürfen Werkstoffe eingesetzt werden, die die Anforderungen der Werkstoffgruppe IIIa nicht erfüllen.
[d] Die angegebenen Abstände unter Berücksichtigung gelten für gedruckte Leiterplatten in Schutzniveau „ec“ nach 4,5.

Allgemeine technische Informationen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen
Fortsetzung

Zulassungen

Klemmen können in den Zonen 1 und 2 eingesetzt werden. Voraussetzung ist, dass die Klemmen in einem Anschlussraum untergebracht sind, der mindestens der Schutzart IP54 entspricht und für den ebenfalls die Bescheinigung Ex eb vorliegt.
Bei Komponenten gelten Klemmen als Ex-Bauteil, da sie nur ein Teil eines Betriebsmittels sind. Deshalb stellen die Ex-Prüfinstitute Teilbescheinigungen als Grundlage zur Ausstellung der vollständigen Konformitätsbescheinigung für die Anlage aus.
Gemäß der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU wird eine EU-Baumusterprüfbescheinigung entsprechend der ATEX ausgestellt.
Parallel hierzu kann gemäß dem IECEx-Zertifizierungsabkommen, welches europaübergreifend auch in den Ländern wie derzeit Kanada, China und Australien u. w. akzeptiert wird, ein IEXEx-Zertifikat bei der entsprechend anerkannten Prüfstelle erlangt werden. Diese sind auch unter:
www.iecex.com abrufbar.

Die Beschriftung der Klemme wird gemäß der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU wie folgt aussehen:

Ex	II	2	G	Ex eb IIC	Gb

- Kennzeichen zur Verhütung von Explosionen
- Gerätegruppe II (gilt für Geräte zur Verwendung in Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet werden können.)
- Kategorie 2 (Hohes Sicherheitsmaß, Geräte zur Verwendung in Bereichen [Zonen], in denen eine explosionsfähige Atmosphäre nur gelegentlich auftritt. Der Explosionsschutz muss auch bei häufigen Gerätestörungen gewährleistet werden.)
- Gase
- Explosionsschutz in Europa, Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit", Gruppe II
- Geräteschutzniveau (Gerät mit „hohem" Schutzniveau zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, bei denen bei Normalbetrieb oder vorhersehbaren Fehlern/Fehlfunktionen keine Zündgefahr besteht.)

oder

Ex	I	M 2	Ex eb I	Mb

- Kennzeichen zur Verhütung von Explosionen
- Gerätegruppe I (gilt für Geräte zur Verwendung in Untertagebetrieben)
- Bergwerksanwendungen
- Explosionsschutz in Europa, Zündschutzart „Erhöhte Sicherheit", Gruppe I
- Geräteschutzniveau (Gerät mit „hohem" Schutzniveau zum Einbau in schlagwettergefährdete Grubenbauen, dass das erforderliche Maß an Sicherheit gewährleistet, dass bei Normalbetrieb oder vorhersehbaren Fehlern/Fehlfunktionen keine Zündgefahr besteht, in der Zeit zwischen Gasaustritt und Ausschalten des Geräts.)

Beschriftungsbeispiel



Die Aufschrift auf den Klemmen enthält das Herstellerzeichen, die Seriennummer, die Zulassungsnummer, die Zulassungsdaten sowie den Namen des Prüfinstitutes.
Die Zündschutzart Ex eb IIC Gb ist auf dem Etikett bzw. auf der kleinsten Verpackungseinheit abgebildet.

Gemäß der UL 60079-7 können Klemmen für „Class I, Zone 1, Ex eb IIC hazarduos locations“ für den Ex-Schutz approbiert werden. Aufgrund von internationalen Harmonisierungsbestrebungen kann das UL-Zertifikat auf Basis eines Zertifikates gemäß der EN 60079-0 bzw. EN 60079-7 ausgestellt werden, wenn die Klemmen auch gemäß der UL 1059 (ordinary location) approbiert sind.

Gleichzeitig werden auf Wunsch des Antragstellers auch die kanadischen Anforderungen gemäß den Canadian Standards CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0 und CAN/CSA C22.2 No. 60079-7 geprüft und das Produkt für den kanadischen Markt freigegeben.
Hieraus ergibt sich, dass die Klemmen mit c UL us Cl. I, Zn. 1, AEx eb IIC gekennzeichnet werden.

Für die in diesem Katalog aufgeführten WAGO Klemmen liegen EU-Baumusterprüfbescheinigungen vor.
Die für die Zündschutzart Ex eb IIC zugelassenen WAGO Klemmen werden – wie die übrigen Klemmen für den Nicht-Ex-Bereich –, auch aus schwer entflammbarem, selbstverlöschendem Polyamid 66 hergestellt, das eine Kriechstromfestigkeit mit einem CTI-Wert von 600 gemäß IEC 60112 und eine Dauergebrauchstemperatur von 105 °C gemäß IEC 60216-1 und -2 aufweist.
Zur Überwachung der oben beschriebenen Qualitätsmerkmale erfolgt werkseitig eine Stückprüfung aller CAGE CLAMP®-Reihenklemmen mit Zulassung Ex eb IIC.



IECEx Certificate of Conformity

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres
for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com
Ex COMPONENT CERTIFICATE

Certificate No.: IECEx PTB 18.0012U
Issue No: 0
Certificate history: Issue No. 0 (2018-08-30)
Status: Current
Page 1 of 3
Date of Issue: 2018-08-30
Applicant: WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastraße 27
32423 Minden
Germany
Ex Component: WAGO type PE & Through terminal blocks type TOPJOB S 2202-**** and TOPJOB S 2202-***7

This component is NOT intended to be used alone and requires additional consideration when incorporated into other equipment or systems for use in explosive atmospheres (refer to IEC 60079-0).

Type of Protection: Increased Safety "eb"
Marking:
Ex eb IIC Gb and Ex eb I Mb

Approved for issue on behalf of the IECEx Certification Body: Dipl.-Phys. U. Völkel
Position: Department "Explosion Protection in Energy Technology"
Signature: (for printed version)
Date: 31.8.18

1. This certificate and schedule may only be reproduced in full.
2. This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body.
3. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the Official IECEx Website.

Certificate issued by:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Germany

Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

EU-Baumusterprüfbescheinigung

(1)
(2) Komponente zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU
(3) EU-Baumusterprüfbescheinigungsnummer
PTB 18 ATEX 1005 U Ausgabe: 0
(4) Produkt: Durchgangsreihenklemmen Typ TOPJOB S 2202-****
Schutzleiterreihenklemmen Typ TOPJOB S 2202-***7
(5) Hersteller: WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
(6) Anschrift: Hansastraße 27, 32423 Minden, Deutschland
(7) Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage und den darin aufgeführten Unterlagen zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.
(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 gemäß Artikel 17 der Richtlinie 2014/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass dieses Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Anhang II der Richtlinie erfüllt.
Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem vertraulichen Prüfbericht PTB Ex 18-17171 festgehalten.
(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit
IEC 60079-0:2017, EN 60079-7:2015
(10) Das Zeichen "U" hinter der Zertifikatsnummer gibt an, dass dieses Zertifikat nicht mit einem für ein Gerät oder Schutzsystem vorgesehenen Zertifikat verwechselt werden darf. Diese Komponenten-Bescheinigung darf als Basis für die Bescheinigung eines Gerätes oder Schutzsystems verwendet werden.
(11) Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prüfung des festgelegten Produkts gemäß Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten für die Herstellung und das Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt.
(12) Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthalten:
Ex II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb

Konformitätsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 30. August 2018
Im Auftrag
Dipl.-Phys. U. Völkel

Seite 1/3

EU-Baumusterprüfbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gültigkeit.
Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Physikalisch-Technische Bundesanstalt • Bundesallee 100 • 38116 Braunschweig • DEUTSCHLAND

ZSEx10110d c

Allgemeine technische Informationen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen
Fortsetzung

Besondere Bestimmungen
Geräteschutz durch Eigensicherheit „i"
Die Europäische Norm EN 60079-11 – Klassifikation VDE 0170-7 – enthält die besonderen Bestimmungen für die Konstruktion und Prüfung elektrischer Betriebsmittel in der Zündschutzart Eigensicherheit „i", die für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt sind.

Als eigensicher wird ein Stromkreis bezeichnet, bei dem im normalen Betrieb und bei bestimmten auftretenden Fehlerbedingungen, kein Funke und kein thermischer Effekt eine Zündung einer bestimmten explosionsfähigen Atmosphäre verursachen kann.

Es wird unterschieden zwischen:
- einem eigensicheren elektrischen Betriebsmittel (hier sind alle Stromkreise eigensicher) und
- einem zugehörigen elektrischen Betriebsmittel, das sowohl eigensichere als auch nicht-eigensichere Stromkreise enthält und so aufgebaut ist, dass die nicht-eigensicheren Stromkreise die eigensicheren nicht beeinträchtigen können.

Eigensichere elektrische Betriebsmittel und eigensichere Teile von zugehörigen elektrischen Betriebsmitteln werden in Schutzniveau „ia", „ib"oder „ic" eingeordnet.
Elektrische Betriebsmittel des Schutzniveaus „ia" dürfen in keinem Fall in der Lage sein, bei angelegter Spannung in folgenden Fällen eine Zündung zu verursachen:
a) Im ungestörten Betrieb und bei Vorhandensein derjenigen nicht zählbaren Fehler, die die ungünstigste Bedingung ergeben;
b) Im ungestörten Betrieb und bei Vorhandensein eines zählbaren Fehlers zuzüglich derjenigen nicht zählbaren Fehler, die die ungünstigste Bedingung ergeben;
c) Im ungestörten Betrieb und bei Vorhandensein von zwei zählbaren Fehlern zuzüglich derjenigen nicht zählbaren Fehler, die die ungünstigste Bedingung ergeben.

Elektrische Betriebsmittel des Schutzniveaus „ib" dürfen in keinem Fall in der Lage sein, bei angelegter Spannung in folgenden Fällen eine Zündung zu verursachen:
a) Im ungestörten Betrieb und bei Vorhandensein derjenigen nicht zählbaren Fehler, die die ungünstigste Bedingung ergeben;
b) Im ungestörten Betrieb und bei Vorhandensein eines zählbaren Fehlers, zuzüglich derjenigen nicht zählbaren Fehler, die die ungünstigste Bedingung ergeben.

Bei angelegten Spannungen dürfen die eigensicheren Stromkreise in elektrischen Betriebsmitteln des Schutzniveaus „ic" nicht in der Lage sein, im ungestörten Betrieb und unter den in dieser Norm festgelegten Bedingungen eine Zündung zu verursachen.
Für die Zündschutzart „Ex i" ist für Klemmen als einfaches elektrisches Betriebsmittel keine gesonderte Zulassung erforderlich, da sie keine Spannungsquelle enthalten und eine eindeutige Kenntnis der elektrischen Kenndaten und des Erwärmungsverhaltens vorliegt.
Die Klemmen müssen identifizierbar sein, z. B. durch ihre Typbezeichnung, und es müssen folgende Baubestimmungen eingehalten werden.
Die Luftstrecken und Kriechstrecken zwischen blanken leitfähigen Teilen von Anschlussklemmen getrennter eigensicherer Stromkreise und zu geerdeten oder potentialfreien leitfähigen Teilen müssen gleich oder größer als die in Tabelle 5 (siehe 672) angegebenen Werte sein. Sind getrennte eigensichere Stromkreise zu berücksichtigen, so muss die Luftstrecke zwischen blanken leitfähigen Teilen der äußeren Anschlussteile folgende Anforderungen erfüllen:
– mindestens 6 mm zwischen den getrennten eigensicheren Stromkreisen;
– mindestens 3 mm von geerdeten Teilen, falls eine mögliche Verbindung zur Erde bei der Sicherheitsanalyse nicht berücksichtigt wurde. Es muss jede mögliche Bewegung von Metallteilen, die nicht starr befestigt sind, berücksichtigt werden.
Die Kennzeichnung der Anschlussteile muss eindeutig und leicht erkennbar sein. Wenn man hierfür eine Farbe verwendet, muss es Hellblau sein (etwa RAL 5015).
Beim Einsatz von Klemmen ist ferner zu beachten:
Anschlussklemmen für eigensichere Stromkreise müssen von denen für nicht-eigensichere Stromkreise getrennt sein. Wenn die Trennung durch Abstand erzielt wird, muss der Abstand zwischen Anschlussklemmen mindestens 50 mm betragen.

Die Trennung kann dadurch erreicht werden, dass die Anschlussklemmen für eigensichere und nicht-eigensichere Stromkreise in getrennten Gehäusen untergebracht werden oder, dass entweder eine isolierende oder geerdete Metalltrennwand zwischen den Anschlussklemmen mit einer gemeinsamen Abdeckung verwendet wird. Hierzu muss sichergestellt werden, dass Trennwände, wenn sie zur Trennung der Anschlussklemmen verwendet werden, mindestens bis 1,5 mm an die Gehäusewände heranreichen oder aber einen Mindestabstand von 50 mm zwischen den Anschlussklemmen, gemessen um die Trennwand, nach allen Richtungen haben.
Die Isolierung zwischen einem eigensicheren und einem nicht-eigensicheren Stromkreis muss einer Wechselspannung (Effektivwert) von 2 U + 1000 V, mindestens aber 1500 V, standhalten, wobei U die Summe der Effektivwerte der Spannungen des eigensicheren und des nicht-eigensicheren Stromkreises ist.
Wenn ein Durchschlag zwischen getrennten, eigensicheren Stromkreisen einen unsicheren Zustand hervorrufen könnte, müsste die Isolierung zwischen diesen Stromkreisen einer Stromwechselspannung mit dem Effektivwert von 2U, mindestens jedoch 500 V, standhalten, wobei U die Summe der Effektivwerte der Spannungen der in Betracht kommenden Stromkreise ist.
Gemäß der Errichtungsbestimmung EN 60079-14/DIN VDE 0165-1 sind bei der Verwendung von mehr- und feindrähtigen Leitern in eigensicheren Stromkreisen die Leiterenden gegen Aufspleißen einzelner Adern, z. B. durch Kabelschuhe oder Aderendhülsen oder durch die Art der Klemmen, zu schützen, nicht jedoch durch Löten allein.
Zum Anschluss von feindrähtigen Leitern an Klemmen in korrosiven Atmosphären sind als Leitervorbehandlung entweder gasdicht aufgecrimpte (schmelz-)verzinnte Kupferaderendhülsen oder (schmelz-)verzinnte Stiftkabelschuhe aus Kupfer zu empfehlen.

Anforderungen an die notwendigen Abstände in Abhängigkeit der Anwendung für Anschlussklemmen im Bereich DIN EN 60079-11 (VDE 0170-7) „Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 11: Geräteschutz durch Eigensicherheit „i" (IEC 60079-11)" werden unter Punkt 6.2 „Anschlussteile für äußere Stromkreise" Abschnitt 6.2.1 „Anschlussklemmen" definiert. Grob lässt sich Folgendes für Anschlussklemmen in Anlehnung an Bild 1b: „Beispiel der Trennung von eigensicheren Anschlussklemmen mit einer Trennwand" in Verbindung mit Bild 2: „Beispiel für die Trennung von leitfähigen Teilen" unter Berücksichtigung der Tabelle 5 – „Luft- und Kriechstrecken und Trennabstände" sagen.

Extern
a) Getrennte eigensichere Stromkreise mindestens 6 mm
Sämtliche auf den Bestellseiten als Ex-„i"-geeignet aufgelisteten Leiterplattenklemmen erfüllen diese Anforderungen.
b) Eigensichere Stromkreise zu gewöhnlichen Stromkreisen (nicht eigensichere Stromkreise) ≥ 50 mm

Intern
a) Ex „i" gegen Ex „i"
b) Ex „i" gegen gewöhnliche Stromkreise
c) Ex „i" gegen Masse
gemäß Bild 2 und Tabelle 5 (siehe nächste Seite) in Abhängigkeit des gewählten Schutzniveaus und den speziellen Anforderungen an Trennabstände gemäß den Abschnitten 6.3.1 bis 6.3.13 oder dem alternativen Verfahren für die Bemessung von Trennabständen des Anhanges F.

Für interne Anschlüsse können auch Klemmen mit kleinerem Rastermaß genommen werden, wenn sie den Anforderungen der Tabelle 5 entsprechen (siehe unten).

Die genauen Luft- und Kriechstrecken sowie Trennabstände gemäß Tabelle 5 sind aus den oben genannten Punkten der Anwendung abzuleiten.





Legende

1	Leitfähige Abdeckung
T	Abstände gemäß Tabelle 5
d	Abstand an äußeren Anschlussteilen der Anschlussklemmen gemäß 6.2.1

Anmerkung:
Die hier wiedergegebenen Maße sind die Kriech- und Luftstrecken um die Isolierung herum, nicht die Dicke der Isolierung.

Maße in Millimeter

Bild 1a – Anforderungen an Kriech- und Luftstrecken bei Anschlussklemmen mit getrennten eigensicheren Stromkreisen

Allgemeine technische Informationen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen
Fortsetzung



Bild 1b – Beispiel der Trennung von eigensicheren und nicht-eigensicheren Anschlussklemmen mit einer Trennwand

Legende

1 Abdeckung: nicht leitfähig oder leitfähig und geerdet

2 Trennwand gemäß 6.2.1 b); bei diesem Beispiel muss sie mit der Basis abschließen oder mit ihr verklebt sein

T Abstände gemäß Tabelle 5

d1 ≥ 3 mm, wenn die Abdeckung leitfähig und geerdet ist

d2 ≥ 6 mm

d3 ≥ 50 mm oder d4 ≤ 1,5 mm

Anmerkung:
Die hier wiedergegebenen Maße sind die Luftstrecken um die Isolierung herum, nicht die Dicke der Isolierung.

Tabelle 5 – Luft- und Kriechstrecken und Trennabstände

1	2		3		4		5		6		7	
Spannung (Spitzenwert) V	Luftstrecke mm		Trennabstand durch Verguss mm		Trennabstand durch feste Isolierung mm		Kriechstrecke in Luft mm		Kriechstrecke unter der Schutzschicht mm		Kriechstromzahl (CTI)	
Schutzniveau	ia, ib	ic	ia, ib	ic	ia, ib	ic	ia, ib	ic	ia, ib	ic	ia	ib, ic
10	1,5	0,4	0,5	0,2	0,5	0,2	1,5	1,0	0,5	0,3	--	
30	2,0	0,8	0,7	0,2	0,5	0,2	2,0	1,3	0,7	0,3	100	100
60	3,0	0,8	1,0	0,3	0,5	0,3	3,0	1,9	1,0	0,6	100	100
90	4,0	0,8	1,3	0,3	0,7	0,3	4,0	2,1	1,3	0,6	100	100
190	5,0	1,5	1,7	0,6	0,8	0,6	8,0	2,5	2,6	1,1	175	175
375	6,0	2,5	2,0	0,6	1,0	0,6	10,0	4,0	3,3	1,7	175	175
550	7,0	4,0	2,4	0,8	1,2	0,8	15,0	6,3	5,0	2,4	275	175
750	8,0	5,0	2,7	0,9	1,4	0,9	18,0	10,0	6,0	2,9	275	175
1000	10,0	7,0	3,3	1,1	1,7	1,1	25,0	12,5	8,3	4,0	275	175
1300	14,0	8,0	4,6	1,7	2,3	1,7	36,0	13,0	12,0	5,8	275	175
1575	16,0	10,0	5,3	*	2,7	*	49,0	15,0	16,3	*	275	175
3,3k	*	18,0	9,0	*	4,5	*	*	32,0	*	*	*	*
4,7k	*	22,0	12,0	*	6,0	*	*	50,0	*	*	*	*
9,5k	*	45,0	20,0	*	10,0	*	*	100,0	*	*	*	*
15,6k	*	70,0	33,0	*	16,5	*	*	150,0	*	*	*	*

Anmerkung 1: * Gegenwärtig werden für diese Spannungen keine Werte vorgeschlagen.

Anmerkung 2: Der Nachweis für die Einhaltung der CTI-Anforderungen der Isolierstoffe muss vom Hersteller erbracht werden.
Bei Spannungen bis zu 10 V braucht muss keine Kriechstromzahl für Isolierstoffe festgelegt werden.



Bild 2 – Beispiele für die Trennung von leitfähigen Teilen

Legende

1	Chassis
2	Last
3	Nicht eigensicherer Stromkreis, der mit Um definiert ist
4	Teil des eigensicheren Stromkreises, selbst nicht eigensicher
5	Eigensicherer Stromkreis
6	Maße, für die Tabelle 5 gilt
7	Maße, für die allgemeine Industrienormen gelten
8	Maße gemäß 7.3
9	Maße gemäß 6.2.1 für Ausgangsklemmen zwischen getrennten eigensicheren Stromkreisen (d2 ≥ 6 mm) und zwischen eigensicheren Stromkreisen und nicht-eigensicheren Stromkreisen (d3 ≥ 50 mm)
10	falls erforderlich

Gemäß der Errichtungsbestimmung DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1) sind bei der Verwendung von mehr- und feindrähtigen Leitern in eigensicheren Stromkreisen die Leiterenden gegen Aufspleißen einzelner Adern, z. B. durch Kabelschuhe oder Aderendhülsen oder durch die Art der Klemmen zu schützen, nicht jedoch durch Löten allein.
Diese Anforderung ist bei WAGO Leiterplattenklemmen durch die Leitereinführungstrichter erfüllt.
Zum Anschluss von feindrähtigen Leitern an Klemmen in korrosiven Atmosphären sind als Leitervorbehandlung entweder gasdicht aufgecrimpte (schmelz-)verzinnte Kupferaderendhülsen oder (schmelz-)verzinnte Stiftkabelschuhe aus Kupfer zu empfehlen.

Internationale Zulassungsstellen – Übersicht

		Kürzel für Onlinesuche
	Underwriters Laboratories **USA** http://www.ul.com	**UL**
	Underwriters Laboratories **USA** http://www.ul.com	**UL**
	Underwriters Laboratories **USA** http://www.ul.com	**cURus**
	Underwriters Laboratories **USA** http://www.ul.com	**cULus**
	Canadian Standards Association **Kanada** http://www.csa.ca	**CSA**
VDE REG XXXX	**VDE-Gutachten mit Fertigungsüberwachung** **Bundesrepublik Deutschland** http://www.vde.de/vde/html/e/home.htm	**VDE**
	VDE – Deutscher Verband für Elektrotechnik **Bundesrepublik Deutschland** http://www.vde.de	
VDE	**VDE – Prüfbericht** **Bundesrepublik Deutschland**	
	Österreichischer Verband für Elektrotechnik **Österreich** http://www.ove.at	**ÖVE**
	Schweizerischer Elektrotechnischer Verein **Schweiz** http://www.sev.ch/	**SEV**
KEMA KEUR	**N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialien** **Niederlande** http://www.kema.nl	**KEMA**
CCA	**CENELEC CERTIFICATION AGREEMENT** **N.V. tot Keuring van Elektrotechnische Materialien** **Niederlande** http://www.cenelec.org	**CCA** **Zul.-Nr.** **mit NL**
	Norges Elektriske Materialkontroll **Norwegen** http://express.nemko.com	**NEMKO**
	Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten AB **Schweden** http://www.semko.com	**SEMKO**

		Kürzel für Onlinesuche
	Danmarks Elektriske Materielkontrol **Dänemark** http://www.demko.dk	**DEMKO**
CCA	**CENELEC CERTIFICATION AGREEMENT** **Danmarks Elektriske Materielkontrol** **Dänemark** http://www.cenelec.org	**CCA** **Zul.-Nr.** **mit NL**
	SETI – FEMKO **Sähkötarkastuskeskus Elinspecktionscentralen** **Finnland** http://www.seti.fi	
	Sähkötarkastuskeskus Elinspecktionscentralen **Finnland** http://www.fimko.com	**FIMKO**
SABS	**South African Bureau of Standards** **Süd-Afrika** http://www.sabs.co.za	**SABS**
	RosTesT **Russland** http://www.rostest.ru	**ROTEST**
	Departamentul Moldovastandard **Moldawien** http://www.moldova.md/ro/government/oll/D_STAND/en/strcent2.htm	**CSM**
	Certificate of Registration **Großbritannien** http://www.astacertification.com	**ASTA**
	Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungsverein e.V. **Bundesrepublik Deutschland** http://www.rwtuv.de	**RWTÜV**
	Elektrotechnick´y v´yskumn´y a projektov´y ústav **Tschechien** http://www.ezu.cz	**EZU**
	Stowarzyszenie Elektrykow Polskich **Polen** http://www.sep.com.pl	**BBJ**
	Stowarzyszenie Elektrykow Polskich **Polen** http://www.bbj.pl	**SEP**

		Kürzel für Onlinesuche
CNET	**Centre National d'Etudes des Télécommunications** **Frankreich** http://www.lannion.cnet.fr	**CNET**
LCIE	**Laboratoire Central des Industries Electriques** **Frankreich** http://www.lcie.fr	**LCIE**
	Fyzikálne Technick´yZkusební Ústav, Ostrava-Radvanice **Tschechien** http://www.ftzu.cz	**FTZU**
Schifffahrtszulassungen		
BV	**Bureau Veritas** **Frankreich** http://www.bureauveritas.fr	**BV**
	Lloyd's Register of Shipping **Großbritannien** http://www.lloydsregister.com	**LR**
DNV · GL	**NV – Det Norske Veritas** **Norwegen** http://www.dnvgl.com	**DNV-GL**
	Russian Maritime Register of Shipping **GUS** http://www.rs-head.spb.ru	**RMR**
	Polski Rejestr Statków **Polen** http://www.prs.pl	**PRS**
	Korean Register of Shipping **Korea** http://www.krs.co.kr	**KR**
ABS	**American Bureau of Shipping** **USA** http://www.eagle.org	**ABS**

		Kürzel für Onlinesuche
	Robbanásbiztos Villamos Berendezések **Ungarn** http://www.bki.hu	**BKI**
CB	**CB – TEST CERTIFICATE** **Indien** http://www.ul-europe.com	**CB**
CB	**CB – TEST CERTIFICATE** **China** http://www.ul-europe.com	**CB**
	http://www.enec.com	**ENEC**
EX-Zulassungen		
PTB	**Physikalisch Technische Bundesanstalt** **Bundesrepublik Deutschland** http://www.ptb.de	**PTB**
c us	**Underwriters Laboratories** **USA** http://www.ul.com	**AEx**

Labor E-Technik
Produktsicherheit für unsere Kunden

Damit Klemmen weltweit eingesetzt werden dürfen, müssen sie bestimmte Normen erfüllen und Prüfzertifikate erlangen. Diese Anforderungen gelten für jeden Hersteller. WAGO führt darüber hinaus eigene Tests durch, um die Standards zu erhöhen und mit seinen Produkten mehr Sicherheit zu bieten. Zum Einsatz kommen verschiedene mechanische, elektrische und klimatische Prüfungverfahren, von denen wir einige exemplarisch vorstellen.

Das WAGO Prüflabor

Unsere Produkte können nicht nur auf dem europäischen Markt, sondern weltweit in den unterschiedlichsten Bereichen sicher eingesetzt werden. Darauf legen wir bereits in der Entwicklungsphase großen Wert. Als Ergebnis können wir eine ausgewiesen hohe Produktsicherheit sowie die genaue Erfüllung und Verlässlichkeit der technischen Daten präsentierten, die für unsere Kunden und Anwender in aller Welt von höchster Priorität sind.
Unser Prüflabor erhielt am 22. Dezember 2009 von der Deutschen Gesellschaft für Akkreditierung GmbH die Akkreditierung gemäß DIN EN ISO/IEC 17025.

Zugprüfung (gemäß EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

In der Leiterauszugskraftprüfung wird am Leiter gezogen, bis er aus der Klemmstelle herausgezogen wird. Die Konstruktion bietet soviel Reserve, dass dieses erst eintritt, wenn die normative Zugkraft um ein Vielfaches überschritten ist.



Vibrationsprüfung (gemäß IEC/EN 60068-2-6)

Je nach Anwendungsbereich wie Bahntechnik (gemäß EN 61373) oder Schifffahrt (gemäß GL, LR, DNV) gibt es unterschiedliche Prüfanforderungen, um festzustellen, ob Vibrationen den elektrischen Anschluss dauerhaft beeinflussen. Der Prüfling wird auf einer elektrodynamischen Vibrationsanlage unterschiedlichen Beanspruchungen in drei Achsen ausgesetzt. Dabei variieren Amplitude, Beschleunigung und vor allem die Frequenz der Schwingungen. Für spezielle Anforderungen der Kunden werden die Standardwerte auch um ein Vielfaches erhöht.



Schockprüfung (gemäß IEC/EN 60068-2-27)

Die Schockprüfung ähnelt der Vibrationsprüfung, mit dem Unterschied, dass der Prüfling anstelle permanenter Vibration einzelnen, schockartigen Beschleunigungen ausgesetzt wird. Ein gängiger Wert ist z. B. 20g Beschleunigung über einen Zeitraum von 11 ms. Tests für besondere Anforderungen verlangen ein Mehrfaches und werden ebenfalls in unserem Labor durchgeführt.

Spannungsfall bei Biegebeanspruchung (gemäß EN 60947-7-1, EN 60999-1)

Bei der Prüfung „Spannungsfall bei Biegebeanspruchung“ wird eine mechanische Beanspruchung der Klemmstelle simuliert. In der Praxis kann diese Beanspruchung etwa während der Montage auftreten, wenn der Installateur bereits angeschlossene Leiter zur Seite schiebt, um Zugang zu einem bestimmten Bauteil zu haben. Über den konstant stabilen Messwert des Spannungsfalles wird die Qualität der Klemmstelle bei möglicher Bewegung am angeschlossenen Leiter nachgewiesen.

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Beliehene gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i.V.m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV
Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen
von EA, ILAC und IAF zur gegenseitigen Anerkennung

Akkreditierung

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH bestätigt hiermit, dass das Prüflaboratorium

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastraße 27, 32423 Minden

die Kompetenz nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 besitzt, Prüfungen in folgenden Bereichen durchzuführen:

Elektrische und mechanische Prüfungen an Klemmen und Steckverbinder sowie Umweltsimulation

Die Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 18.12.2014 mit der Akkreditierungsnummer D-PL-19704-01 und ist gültig bis 17.12.2019. Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit insgesamt 5 Seiten.

Registrierungsnummer der Urkunde: **D-PL-19704-01-00**

Frankfurt am Main, 18.12.2014

Im Auftrag Dipl.-Ing. (FH) Ralf Egner
Abteilungsleiter

Siehe Hinweise auf der Rückseite

WAGO Seminar
Heute lernen – morgen Wissen gezielt einbringen.



Ihr Ziel ist unser Maßstab.

Produktbezogene und kundenspezifische Seminare

Kleine Gruppen

Durch die kleinen Gruppen in den WAGO Seminaren kommt jeder zu Wort und es werden alle Fragen geklärt.

Teamwork

In der Gruppe ist Lernen effektiv.
Hier kann man sich gegenseitig die Bälle zuwerfen, sich austauschen und von den Erfahrungen der anderen Teilnehmer profitieren.

Praxisbezug

Die Erfahrung sagt: Übung fordert Praxis!
Deshalb ist in jedem WAGO Seminar die praktische Anwendung des Gelernten der Schwerpunkt.

WAGO Seminar
Wissen von der Quelle! Direkter geht‘s nicht.

Ihr Referent ist hundertprozentig im Thema, weiß aus eigener Erfahrung, worum es geht. So wird keine Zeit verschwendet. Im Gegenteil:
Jede Minute WAGO Seminar ist eine effektive Investition in Ihr eigenes Know-how.

Fordern Sie Ihr Anmeldeformular per E-Mail an:
training@wago.com

Sprechen Sie Ihre lokale WAGO Gesellschaft an.



Produktbezogene Seminare

Wir bieten regelmäßig produktbezogene Seminare zu den Themen:

- Gebäude- und Industrieautomation
- Programmierung von Automatisierungskomponenten
- Feldbussysteme

Aktuelle Termine:
www.wago.com

Kundenspezifische Seminare

Neben den offenen Seminaren führen wir auch kundenspezifische Seminare als Firmenseminare durch. Hierbei kann auf Ihre speziellen Fragestellungen gezielt eingegangen werden.

Diese Seminare führen wir auf Wunsch auch gern bei Ihnen vor Ort durch.

Spezielle Firmenseminare

Index und Adressen

Index und Adressen

	Seite
Suchworte	682
Bestellnummernindex	686
WAGO – weltweit	704
WAGO in Deutschland	706
Digitale Bestellwege So einfach ist einkaufen!	708

Suchworte

Begriff	Seite
A	
Abdeckprofile für Reihenklemmen	608
Abgriffmodule	441
Abisolierzangen	616
Abmantelwerkzeuge	615
Aderendhülsen	621
– TOPJOB® S	619
– Hochstrom-Reihenklemmen	623
– 4-Leiter-Geräteanschlussklemmen	620
Aktoren- und Aktoren-LED-Klemmen	
– Reihenklemmen TOPJOB® S	122
– Reihenklemmen Classic	321
– Reihenklemmen Compact	445
Aktorenklemmen; mit steckbarer Signalebene	125
Alu-Plus-Kontaktpaste	625
Anreihbare Einzelklemmen und Klemmenleisten	
– siehe Einzelklemmen und Klemmenleisten	
Anschluss von Aluminiumleitern	625
Anschlussblöcke für Sammelschienen	533
Anschlussklemmenblöcke für Strom- und Spannungswandlerschaltungen	112
Anschlussklemmen für elektrotechnische Geräte	480
B	
Bananenstecker	628
Basisklemmen; FV	302
– als Doppelstock-, Dreistockklemmen	258
– TOPJOB® S	114
– als Doppelstockklemmen	74
– Installationsetagenklemmen TOPJOB® S	202
– X-COM®S-SYSTEM-MINI	164
– X-COM®S-SYSTEM	180
– X-COM®S-SYSTEM; für Anwendungen Ex nA	192
– X-COM®-SYSTEM	358
Bauelementestecker auf Basisklemmen	144
Befestigungsadapter für Verbindungsklemmen	
– Serie 221 (Klemmen 4 mm²)	551
– Serie 221 (Klemmen 6 mm²)	555
– Serie 222	559
– Serie 243	547
– Serie 773	538
– Serie 2273	537
Beschriftungen	Kap. 13, Band 6
Bestellformulare auf Anfrage	
Bestellnummernindex	686
Betätigungswerkzeug	612
– TOPJOB® S	612
– TOPJOB® Classic	267
– Hochstrom-Reihenklemmen	613
Blindgehäuse für Initiatoren- und Aktorenklemmen	312
Blockklemmen	480
B-Prüfsteckermodule	343
Brücker für Reihenklemmen	
– siehe Reduzierbrücker, Schachtelbrücker, steckbare Leitungsbrücker	
Brückungskämme	347
C	
CAGE CLAMP®-Anschluss	2
CE-Kennzeichnung	632
CLASSIC-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten	557
COMPACT-Verbindungsdosenklemmen	537
COMPACT-Verbindungsklemmen (Klemmen 4 mm²) für alle Leiterarten	549
COMPACT-Verbindungsklemmen (Klemmen 6 mm²) für alle Leiterarten	555
COMPACT-Verbindungsklemmen für alle Leiterarten	549
Crimp-Zangen für Aderendhülsen	618
D	
Derating-Kurven	
– siehe Strombelastbarkeitskurven	
Diodenbausteine auf Basisklemmen	338
– TOPJOB® S	138
Diodenbausteine auf Durchgangsklemmen	339
– TOPJOB® S	139

Begriff	Seite
D	
Dioden-Doppelstockklemmen; FV	334
– TOPJOB® S	134
Dioden-Dreistockklemmen; FV	
– TOPJOB® S	136
– Compact	438
Diodenklemmen; FV	328
– TOPJOB® S	128
Distanz-Reihenklemmengehäuse	236
Doppeldurchgangsklemmen; FV	234
– TOPJOB® S	47
– als Rangierklemmen	531
– Compact	431
Doppelsicherungsstecker auf Basisklemmen	208
Doppelstock-Basisklemmen	258
– TOPJOB® S	74
– X-COM®S-SYSTEM-MINI	166
– X-COM®S-SYSTEM	182
– X-COM®S-SYSTEM; für Anwendungen Ex nA	194
– X-COM®-SYSTEM	388
Doppelstock-Reihenklemmen; FV	252
– Compact	432
– TOPJOB® S	60
– Trennklemmen TOPJOB® S	74
– Trenn- und Messklemmen TOPJOB® S	80
– Basisklemmen TOPJOB® S	74
– Sicherungsklemmen TOPJOB® S	75
– Diodenklemmen, LED-Klemmen	334
– Compact	436
– TOPJOB® S	134
Dosenklemmen	Kap. 12
Drehstromset; mit Hochstromklemmen	220
Dreieckbrücker	155
Dreistock-Basisklemmen	259
Dreistock-Installationsetagenklemmen TOPJOB® S	202
Dreistock-Reihenklemmen; FV	262
– Compact	434
– TOPJOB® S	76
– Diodenklemmen, LED-Klemmen	
– Compact	438
– TOPJOB® S	136
Durchgangsklemmen; FV	
– abgewinkelte Bauform	238
– TOPJOB® S	52
– TOPJOB® Classic	267
– für Strom- und Spannungswandlerschaltungen	286
– TOPJOB® S	110
– für Sicherungsklemmen für Kfz-Sicherungen	292
– horizontale Bauform	234
– TOPJOB® S	46
– mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®	26
– mit Hebel und Drücker	29
– mit Drücker	32
– 5 mm breit; 4 mm²	240
– Doppelstock- und Dreistockklemmen	252
– TOPJOB® S	60
– Verteilerklemmen	249
– TOPJOB® S	214
Durchgangsklemmen Compact	
– für Tragschienen 35 und 15	430
Durchgangsklemmen; Mini	
– für Tragschienen 35 und 15	426
Durchgangsklemmen; SV	502
– Hochstrom~	220
E	
EG-Richtlinien	632
Einspeiseklemmen	
– Schutzleiterklemme	
– TOPJOB® S	214
– TOPJOB® Classic	270
– N-Trennklemmen	
– TOPJOB® S	214
– TOPJOB® Classic	272
Einzelklemmen und Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen	
– Compact	450
– FV	454
– SV	460

Begriff	Seite
E	
Endklammern	
– für Tragschiene 15	611
– für Tragschiene 35	606
Entmanteler	615
Erdleiter-Trennklemmen; FV	292
– TOPJOB® S	98
Erdleiter-Trennklemmen; SV	507
Etagenklemmen	
– siehe Installationsetagenklemmen	
– siehe Doppel-, Drei- und Vierstockklemmen	
Ex ec IIc	
– Doppelstock-Trenn- und Messklemmen	80
– Durchgangsklemmen	82
– Schutzleiterklemmen	84
– Trenn- und Messklemmen	82
Ex e II	
– Durchgangsklemmen; FV	
– abgewinkelte Bauform	238
– TOPJOB® S	52
– TOPJOB® Classic	267
– horizontale Bauform	234
– TOPJOB® S	46
– Doppel- und Dreistockklemmen TOPJOB® S	64
– Doppeldurchgangsklemmen; FV	235
– TOPJOB® S	51
– Schutzleiterklemmen; FV	
– abgewinkelte Bauform	238
– TOPJOB® S	52
– TOPJOB® Classic	267
– horizontale Bauform	234
– TOPJOB® S	46
– Hochstrom-Durchgangsklemmen; SV	220
– Hochstrom-Schutzleiterklemmen; SV	220
– Einzelklemmen und Klemmenleisten mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen	
– FV	454
– SV	472
– Compact-Durchgangsklemmen; für Tragschienen 35 und 15	430
– Compact-Schutzleiterklemmen; für Tragschienen 35 und 15	430
– Mini-Durchgangsklemmen; für Tragschienen 35 und 15	426
– Mini-Schutzleiterklemmen; für Tragschienen 35 und 15	426
Ex nA	
X-COM®S-SYSTEM	
– Basisklemmen	192
– Doppelstock-Basisklemmen	194
– Federleisten mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss	196
Ex-i-Klemmen	
– siehe Durchgangsklemmen	
Ex-Bereich:	
– Technische Erläuterungen	663
Ex-Verbindungsdosenklemmen	542
F	
Faserschreiber	599
Federleisten mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss	
– X-COM®S-SYSTEM-MINI	168
– X-COM®S-SYSTEM	184
– X-COM®S-SYSTEM; für Anwendungen Ex nA	196
Federleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss	
– X-COM®-SYSTEM	408
G	
Geräteanschlussklemmen	480
Gesellschaften und Vertretungen	
– im In- und Ausland	704
Glimmlampen-Bausteine auf Basisklemmen	340
H	
Haltebock	
– zur isolierten Montage von Trageschienen	607
– für Sammelschiene	572

Begriff Seite

H

Handhabungsaufkleber
– siehe (www.wago.com)
Hochstrom-Reihenklemmen mit POWER-CAGE-CLAMP-Anschluss Kap. 4

I

IEC-/EN-Vorschriften 633
Initiatoren- und Initiatoren-LED-Klemmen
– Reihenklemmen TOPJOB® S 120
– Reihenklemmen Classic 312
– Reihenklemmen Compact 443
Initiatorenklemmen; mit steckbarer Signalebene 125
Installationsetagenklemmen; mit N-Trennschlitten TOPJOB® S 202
Installationsetagenklemmen; mit interner N-Trennung TOPJOB® S 204
Installationsetagenklemmen als Basisklemmen TOPJOB® S 206
Installationsreihenklemmen
– siehe Installationsetagenklemmen
Installationsverteilerklemmen
– siehe Installationsetagenklemmen
Isolierungsstopp
– TOPJOB® S 44
– für Reihenklemmen Classic 346
– X-COM®-SYSTEM 358
– für Rangierwaben 523

K

Kabelbaumhalter 531
Kabelschneider 624
Kantenschutz; für Tragschiene 35 604
Kleinklemmen
– siehe Mini-(Reihen-)Klemmen
Klemmenleisten und Einzelklemmen mit Befestigungsflanschen oder Rastfüßen
– Compact 449
– FV 456
– SV 461
Kompaktblockklemmen 449

L

L-BOXX® 102 560
L-Prüfsteckermodule 342
– TOPJOB® S 150
Längs schaltbare Trennklemmen 290
LED-Bausteine auf Basisklemmen 340
– TOPJOB® S 140
LED-Bausteine auf Durchgangsklemmen 341
– TOPJOB® S 141
LED-Doppelstockklemmen; FV 334
– TOPJOB® S 136
LED-Dreistockklemmen; FV
– TOPJOB® S 136
– Compact 438
LED-Klemmen; FV 328
– TOPJOB® S 128
Leerstecker auf Basisklemmen 142
Leitungsbrücker für Reihenklemmen; steckbar 349
– TOPJOB® S 156
Leuchtenklemmen 565
Leuchtensteckverbinder 566
Leuchtenvorführklemmen (Service-Klemmen) 565
Lösewerkzeug; für Serie 294 495

M

Materialangaben für Isolierwerkstoffe, Kontaktwerkstoffe, Kontaktoberfläche 660
Mehrstock-Reihenklemmen
– siehe Doppel-, Drei-, Vierstockklemmen
Mess- und Trennklemmen
– siehe Trenn- und Messklemmen
MICRO-Verbindungsdosenklemmen 546

Begriff Seite

M

Mini-Durchgangsklemmen; FV
– für Tragschienen 35 und 15 426
Mini-Schutzleiterklemmen; FV
– für Tragschienen 35 und 15 426
Modulare Prüfadapter
– siehe Prüfadapter
Montagewerkzeug; für Serie 294 495
Motoranschluss-(Vierstock-)Reihenklemmen 264
– TOPJOB® S 78

N

Netzanschlussklemmen 488
Niederlassungen und Vertretungen
– im In- und Ausland 704
N-Trennklemmen
– TOPJOB® S 212
– TOPJOB® Classic 271

P

Potentialabgriffe; für Hochstromklemmen 220
Potentialausgleichsklemmen
– TOPJOB® S 212
– TOPJOB® Classic 271
Potentialblöcke 518
Potential- und Rangierklemmen (4-Etagen-Klemmen, 8-Etagen-Klemmen) 526
POWER-CAGE-CLAMP-Anschluss 3
Prüfabriff TOPJOB® S 151
Prüfadapter TOPJOB® S 151
Prüfsteckermodule 345
– TOPJOB® S 150
– mit CAGE CLAMP®-Anschluss 342
– Mini-Reihenklemmen 474
Prüfstift 164
Prüfungen und Prüfverfahren 634
PUSH WIRE®-Anschluss 3
Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss 2

Q

Quer schaltbare Klemmen 290

R

Rangierklemmen (3-Leiter-Doppeldurchgangsklemmen) 531
Rangier- und Potentialklemmen (4-Etagen-Klemmen, 8-Etagen-Klemmen) 526
Rangiersysteme
– Rangierwaben 514
– Potentialblöcke 518
– Rangier- und Potentialklemmen (4-Etagen-Klemmen, 8-Etagen-Klemmen) 526
– Rangierklemmen (3-Leiter-Doppeldurchgangsklemmen) 531
Rangierwaben 514
Reduzierbrücker für Durchgangsklemmen
– TOPJOB® S 59
– Hochstrom; 35 mm² 220
– FV 250
– SV 505

S

Sammelschienenblöcke 532
Sammelschienenhalter 577
Sammelträger für Brücker 605
– TOPJOB® S 155
Schachtelbrücker für Reihenklemmen 348
– TOPJOB® S 154
Schaltschrank-Steckdose 603
Schaltschrankschublade 603
Schirmanschlussklemmen 576
Schirmklemmbügel 572
Schirmklemmbügel mit Feder 575

Begriff Seite

S

Schirmleiterklemmen
– abgewinkelte Bauform 238
– TOPJOB® S 52
– TOPJOB® Classic 267
– horizontale Bauform 234
– TOPJOB® S 48
– Doppelstockklemmen TOPJOB® S 61
– Dreistockklemmen 262
– TOPJOB® S 76
Schrägmontagebügel 605
Schraubendreher
– siehe Betätigungswerkzeug
Schutzleiterklemmen; FV
– abgewinkelte Bauform 238
– TOPJOB® S 52
– TOPJOB® Classic 267
– für Strom- und Spannungswandlerschaltungen 287
– TOPJOB® S 111
– horizontale Bauform 234
– TOPJOB® S 46
– mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP® 26
– mit Hebel und Drücker 29
– mit Drücker 32
– 5 mm breit; 4 mm² 240
– Doppelstockklemmen 252
– TOPJOB® S 60
– Dreistockklemmen 262
– TOPJOB® S 76
– Verteilerklemmen TOPJOB® S 214
Schutzleiterklemmen Compact
– für Tragschienen 35 und 15 430
Schutzleiterklemmen; Mini
– für Tragschienen 35 und 15 426
Schutzleiterklemmen; SV 502
– Hochstrom~ 220
Service-Klemmen 565
Sicherungsbausteine; für Basisklemmen 302
– TOPJOB® S 114
Sicherungsklemmen; FV
– abgewinkelte Bauform
– für Kfz-Sicherungen 294
– mit schwenkbarem Sicherungshalter 298
– Doppelstockklemmen TOPJOB® S 75
– horizontale Bauform
– TOPJOB® S 88
– mit schwenkbarem Sicherungshalter TOPJOB® S 90
Sicherungsklemmen; SV 508
– für Rundsicherungen und Sicherungen Class CC 306
Sicherungsstecker auf Basisklemmen 302
– TOPJOB® S 114
– für Doppelstock-, Dreistockklemmen 258
– Doppel- TOPJOB® S 208
Spannungsprüfer 626
Spannungswandlerklemmen 110
Steckabgriffmodule 441
Steckbare Leitungsbrücker für Reihenklemmen 348
– TOPJOB® S 154
Steckklemmanschluss 3
Steckverbinder
– TOPJOB® S 146
– X-COM®S-SYSTEM Kap. 2
– X-COM®-SYSTEM Kap. 6
Sternbrücker 155
Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss
– X-COM®-SYSTEM 398
Stiftleisten zum Einlöten
– X-COM®-SYSTEM 402
Stiftmodule für Reihenklemmen für Wickel- und Klammeranschluss 531
Strombelastbarkeitskurven
– X-COM®-SYSTEM 417
Stromwandlerklemmen 110

T

Technische Erläuterungen
– allgemein 632
– explosionsgefährdete Bereiche 663
– für den Einsatz von G-Sicherungen 308
Testboy 626

FV = Frontverdrahtung
SV = Seitliche Verdrahtung

Suchworte

Begriff	Seite
T	
TOPJOB®-Klemmen mit CAGE CLAMP®-Anschluss	
– Durchgangsklemmen	267
– Schirmleiterklemmen	267
– Schutzleiterklemmen	267
– N-Trennklemmen	271
– Potentialausgleichsklemmen	271
– Werkzeug	612
TOPJOB®S-Klemmen mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss	
– Basisklemmen	114
– Durchgangsklemmen	46
– Durchgangsklemmen; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®	26
– Durchgangsklemmen; mit Hebel und Drücker	29
– Durchgangsklemmen; mit Drücker	32
– Doppeldurchgangsklemmen	47
– Schutzleiterklemmen	46
– Schutzleiterklemmen; mit Hebel und Push-in CAGE CLAMP®	26
– Schutzleiterklemmen; mit Hebel und Drücker	29
– Schutzleiterklemmen; mit Drücker	32
– Schirmleiterklemmen	48
– Doppelstockklemmen	60
– Doppelstock-Trennklemmen	74
– Doppelstock-Trenn- und Messklemmen	80
– Doppelstock-Basisklemmen	74
– Doppelstock-Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter	75
– Dreistockklemmen	76
– Vierstockklemme	78
– Trenn- und Messklemmen	82
– Trenn- und Messklemmen für Strom- und Spannungs-wandlerschaltungen	110
– Sicherungsklemmen	88
– Sicherungsklemmen mit schwenkbarem Sicherungshalter	90
– Erdleiter-Trennklemmen	98
– Anschlussklemmenblöcke für Strom- und Spannungs-wandlerschaltungen	112
– Sicherungsstecker	114
– Initiatorenklemmen	120
– Initiatorenklemmen; mit steckbarer Signalebene	125
– Aktorenklemmen	122
– Aktorenklemmen; mit steckbarer Signalebene	127
– Dioden- und LED-Klemmen	128
– Doppelstock-Dioden- und LED-Klemmen	134
– Dreistock-Dioden- und LED-Klemmen	136
– Diodenbausteine auf Basisklemmen	138
– Diodenbausteine auf Durchgangsklemmen	139
– LED-Bausteine auf Basisklemmen	140
– LED-Bausteine auf Durchgangsklemmen	141
– Leerstecker auf Basisklemmen	142
– Bauelementestecker auf Basisklemmen	144
– Steckverbinder und Steckverbinderleisten	146
– Prüfsteckermodule	150
– Installationsetagenklemmen mit N-Trennschlitten	202
– Installationsetagenklemmen mit interner N-Trennung	204
– Installationsetagenklemmen als Basisklemmen	206
– Doppelsicherungsstecker auf Basisklemmen	208
– N-Trennklemmen	212
– Potentialausgleichsklemmen	212
– Verteilereinspeiseklemmen	214
Tragschienen	604
Trenn- und Messklemmen; FV	
– abgewinkelte Bauform	290
– Doppelstock TOPJOB® S	74
– für Strom- und Spannungswandlerschaltungen	286
– TOPJOB® S	110
– horizontale Bauform	
– Doppelstock TOPJOB® S	80
– mit schwenkbarem Trennmesser	276
– TOPJOB® S	82
– Trennstöpsel	278
Trenn- und Messklemmen; SV	506

Begriff	Seite
T	
Trennklemmen; FV	
– abgewinkelte Bauform	
– für Strom- und Spannungswandlerschaltungen	286
– Doppelstock TOPJOB® S	74
– horizontale Bauform	
– mit schwenkbarem Trennmesser	292
– TOPJOB® S	82
– mit Trennstöpsel	278
– Doppelstockklemmen	257
– TOPJOB® S	80
U	
UL– Underwriters Laboratories USA	654
V	
Vario-T-BOXX	560
Verbindungsdosenklemmen	538
Verbindungsdosenklemmen Ex e II	542
Verbindungsdosenklemmen COMPACT	537
Verbindungsdosenklemmen MICRO	546
Verbindungsklemmen COMPACT (Klemmen 4 mm²) für alle Leiterarten	549
Verbindungsklemmen COMPACT (Klemmen 6 mm²) für alle Leiterarten	555
Verbindungsklemmen CLASSIC für alle Leiterarten	557
Verbindungsklemmenset	560
Verteilerdosenklemmen	Kap. 12
Verteilerklemmen; FV	249
Verteilereinspeiseklemmen TOPJOB® S	214
Vertriebsgebiete im Inland	706
Vierstock-(Motoranschluss-)Reihenklemmen	264
– TOPJOB® S	78
Vorschriften IEC-/EN	633
Vorschriften UL– Underwriters Laboratories USA	654
W	
WAGO	
– weltweit	704
– in Deutschland	706
– Anschlusstechnologien	2
WAGO CAGE CLAMP®-Anschluss	2
WAGO POWER-CAGE-CLAMP-Anschluss	3
WAGO Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss	2
WAGO PUSH WIRE®-Anschluss	3
Wandlerklemmen	
– siehe Trenn- und Messklemmen	
Werkzeuge	Kap. 13
WFB-Flächenbeschriftung	599
X	
X-COM®S-SYSTEM-MINI	
– Basisklemmen	164
– Doppelstock-Basisklemmen	166
– Federleisten mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss	168
X-COM®S-SYSTEM	
– Basisklemmen	180
– Doppelstock-Basisklemmen	182
– Federleisten mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss	184
X-COM®S-SYSTEM; für Anwendungen Ex nA	
– Basisklemmen	192
– Doppelstock-Basisklemmen	194
– Federleisten mit Push-in CAGE CLAMP®-Anschluss	196
X-COM®-SYSTEM	
– Basisklemmen	358
– Doppelstock-Basisklemmen	388
– Federleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss	408
– Stiftleisten mit CAGE CLAMP®-Anschluss	398
– Stiftleisten zum Einlöten	402
Z	
Zugentlastungen	495

Begriff	Seite
Z	
Zugentlastungsgehäuse	
– X-COM®-SYSTEM	416
Zugentlastungsplatten	
– X-COM®S-SYSTEM	170
– X-COM®-SYSTEM	398
– für Serie 294	495
Zulassungsstellen – Übersicht	674
Zusatzmodule für Rangierwaben	522

Begriff	Seite

Begriff	Seite

Begriff	Seite

FV = Frontverdrahtung
SV = Seitliche Verdrahtung

Bestellnummernindex

Bestellnr.	Seite
Serie 206	
206-105	611
206-118	624
206-294	495
206-706	627
206-707	627
206-804	626
206-808	627
206-810	626
206-816	626
206-1125	617
206-1126	617
206-1127	617
206-1128	617
206-1129	617
206-1131	617
206-1132	617
206-1204	618
206-1205	618
206-1206	618
206-1207	618
206-1216	618
206-1225	622
206-1250	622
206-1400	614
206-1403	614
206-1411	614
206-1412	614
206-1413	614
206-1414	614
206-1415	614
206-1418	614
206-1419	614
206-1441	615
206-1442	615
206-1451	615
206-1481	616
206-1482	616
206-1491	616
206-1492	616
Serie 209	
209-100	605
209-105	202
209-106	607
209-107	279
209-108	279
209-109	604
209-112	596
209-113	596
209-114	596
209-119	460
209-120	460
209-122	450
209-123	460
209-128	598
209-129	613
209-130	613
209-132	460
209-137	398
209-140	596
209-141	596
209-142	596
209-143	598
209-144	598
209-145	596
209-170	235
209-173	416
209-174	416
209-183	599
209-184	599
209-185	599
209-190	46
209-191	46
209-192	65

Bestellnr.	Seite
Serie 209	
209-196	609
209-290	454
209-500/209-035	514
209-501	416
209-502	514
209-566	514
209-700/209-124	259
209-700/209-125	259
209-700/209-126	259
209-700/209-127	259
209-701	259
209-701/000-002	259
209-701/000-005	259
209-701/000-006	259
209-701/000-007	259
209-701/000-012	259
209-701/000-017	259
209-701/000-023	259
209-701/000-024	259
209-787	259
Serie 210	
210-103	133
210-110	599
210-111	611
210-112	604
210-113	604
210-114	604
210-115	604
210-118	604
210-123	133
210-133	202
210-136	629
210-137	629
210-141	613
210-143	613
210-148	605
210-149	605
210-154	450
210-196	604
210-197	604
210-198	604
210-254	110
210-281	202
210-295	611
210-296	611
210-297	271
210-331	590
210-332	590
210-333	590
210-333/500-001	590
210-333/500-002	590
210-333/500-003	590
210-333/500-004	590
210-333/500-005	590
210-333/500-006	590
210-333/500-007	590
210-333/500-008	590
210-333/500-009	590
210-333/500-010	590
210-333/500-011	590
210-333/500-021	590
210-333/500-074	590
210-333/500-075	590
210-333/500-076	590
210-333/500-077	590
210-333/500-078	590
210-333/500-079	590
210-333/600-001	591
210-333/600-006	591
210-333/600-007	591
210-333/600-008	591
210-333/600-009	591
210-333/600-010	591
210-333/600-011	591
210-333/600-021	591
210-333/600-074	591

Bestellnr.	Seite
Serie 210	
210-333/600-075	591
210-333/600-076	591
210-333/600-077	591
210-333/600-078	591
210-333/600-079	591
210-333/600-103	591
210-333/600-104	591
210-333/600-105	591
210-333/600-106	591
210-333/700-001	592
210-333/700-020	592
210-333/700-021	592
210-333/700-074	592
210-333/700-075	592
210-333/700-076	592
210-333/700-077	592
210-333/700-078	592
210-333/700-079	592
210-333/700-108	592
210-333/700-109	592
210-333/800-001	590
210-333/800-002	590
210-333/800-003	590
210-333/800-004	590
210-333/800-005	590
210-333/800-006	590
210-333/800-007	590
210-333/800-008	590
210-333/800-009	590
210-333/800-010	590
210-333/800-011	590
210-333/800-074	590
210-333/800-075	590
210-333/800-076	590
210-333/800-077	590
210-333/800-078	590
210-333/800-079	590
210-333/800-209	590
210-333/1000-001	591
210-333/1000-074	591
210-333/1000-075	591
210-333/1000-076	591
210-333/1000-077	591
210-333/1000-078	591
210-333/1000-079	591
210-333/1000-110	591
210-333/1000-111	591
210-333/1000-112	591
210-333/1000-113	591
210-333/1000-202	591
210-333/1000-204	591
210-333/1000-206	591
210-333/1000-208	591
210-333/1200-001	592
210-333/1200-074	592
210-333/1200-075	592
210-333/1200-076	592
210-333/1200-077	592
210-333/1200-078	592
210-333/1200-079	592
210-333/1200-103	592
210-333/1200-104	592
210-333/1200-105	592
210-333/1200-106	592
210-333/1200-107	592
210-333/1200-203	592
210-334	590
210-335	590
210-345	596
210-412	287
210-413	287
210-414	287
210-415	287
210-423	291
210-424	291
210-490	399
210-504	605
210-505	605
210-506	605

Bestellnr.	Seite
Serie 210	
210-508	605
210-549	609
210-612	599
210-647	612
210-648	612
210-657	612
210-658	612
210-719	612
210-720	612
210-721	612
210-722	612
Serie 215	
215-111	628
215-211	628
215-212	628
215-311	628
215-411	628
215-511	628
215-611	628
215-711	628
215-811	628
215-911	628
Serie 216	
216-101	615
216-102	615
216-103	615
216-104	615
216-106	615
216-107	615
216-108	615
216-109	615
216-110	615
216-121	615
216-122	615
216-123	615
216-124	615
216-131	615
216-132	615
216-141	613
216-142	613
216-143	613
216-144	613
216-151	615
216-152	615
216-201	615
216-202	615
216-203	615
216-204	615
216-205	615
216-206	615
216-207	615
216-208	613
216-209	615
216-210	613
216-221	615
216-222	615
216-223	615
216-224	615
216-241	613
216-242	613
216-243	613
216-244	613
216-246	613
216-262	613
216-263	613
216-264	613
216-266	613

Bestellnr.	Seite
Serie 216	
216-267	613
216-284	613
216-286	613
216-287	613
216-288	613
216-289	613
216-301	615
216-302	615
216-321	615
216-322	615
216-413	617
216-414	617
216-424	617
216-425	617
216-435	617
216-545	307
216-546	307
216-547	307
Serie 221	
221-412	549
221-413	549
221-415	549
221-500	551
221-502	553
221-502/000-004	553
221-503	553
221-503/000-004	553
221-505	553
221-505/000-004	553
221-510	555
221-512	553
221-512/000-004	553
221-513	553
221-513/000-004	553
221-515	553
221-515/000-004	553
221-522	553
221-522/000-004	553
221-523	553
221-523/000-004	553
221-525	553
221-525/000-004	553
221-612	555
221-613	555
221-615	555
Serie 222	
222-412	557
222-413	557
222-415	557
222-500	559
222-505	551
222-510	551
Serie 224	
224-101	561
224-104	561
224-112	561
224-114	561
224-201	561
Serie 243	
243-110	547
243-112	547
243-113	547
243-144	546
243-204	546
243-208	546
243-304	546

Bestellnr.	Seite
Serie 243	
243-308	546
243-504	546
243-508	546
243-804	546
243-808	546
Serie 248	
248-501	589
248-501/000-002	589
248-501/000-005	589
248-501/000-006	589
248-501/000-007	589
248-501/000-012	589
248-501/000-017	589
248-501/000-023	589
248-501/000-024	589
Serie 249	
249-101	611
249-105	599
249-106	343
249-107	343
249-109	526
249-116	606
249-117	606
249-118	597
249-119	597
249-120	597
249-125	349
249-126	349
249-127	349
249-130	625
249-135	474
249-136	474
249-137	474
249-138	474
249-139	474
249-140	474
249-141	342
249-142	342
249-143	342
249-144	342
249-145	342
249-146	342
249-147	343
249-148	343
249-197	606
Serie 258	
258-5000	601
258-5030	601
Serie 260	
260-102	461
260-103	461
260-104	461
260-105	461
260-106	461
260-107	461
260-108	461
260-109	461
260-110	461
260-111	461
260-112	461
260-152	461
260-153	461
260-154	461
260-155	461
260-156	461
260-157	461
260-158	461
260-159	461
260-160	461
260-161	461
260-162	461

Bestellnr.	Seite
Serie 260	
260-202	461
260-203	461
260-204	461
260-205	461
260-206	461
260-207	461
260-208	461
260-209	461
260-210	461
260-211	461
260-212	461
260-252	461
260-253	461
260-254	461
260-255	461
260-256	461
260-257	461
260-258	461
260-259	461
260-260	461
260-261	461
260-262	461
260-301	460
260-303	460
260-304	460
260-306	460
260-307	460
260-311	460
260-313	460
260-314	460
260-316	460
260-317	460
260-321	460
260-323	460
260-324	460
260-326	460
260-327	460
260-331	460
260-333	460
260-334	460
260-336	460
260-337	460
260-341	460
260-343	460
260-344	460
260-346	460
260-347	460
260-351	460
260-353	460
260-354	460
260-356	460
260-357	460
260-361	460
260-371	460
260-402	460
260-404	474
260-405	474
Serie 261	
261-102	463
261-102/331-000	465
261-102/341-000	467
261-103	463
261-103/331-000	465
261-103/341-000	467
261-104	463
261-104/331-000	465
261-104/341-000	467
261-105	463
261-105/331-000	465
261-105/341-000	467
261-106	463
261-106/331-000	465
261-106/341-000	467
261-107	463
261-107/331-000	465
261-107/341-000	467
261-108	463

Bestellnr.	Seite
Serie 261	
261-108/331-000	465
261-108/341-000	467
261-109	463
261-109/331-000	465
261-109/341-000	467
261-110	463
261-110/331-000	465
261-110/341-000	467
261-111	463
261-111/331-000	465
261-111/341-000	467
261-112	463
261-112/331-000	465
261-112/341-000	467
261-152	463
261-152/331-000	465
261-152/341-000	467
261-153	463
261-153/331-000	465
261-153/341-000	467
261-154	463
261-154/331-000	465
261-154/341-000	467
261-155	463
261-155/331-000	465
261-155/341-000	467
261-156	463
261-156/331-000	465
261-156/331-000	465
261-156/341-000	467
261-157	463
261-157/331-000	465
261-157/341-000	467
261-158	463
261-158/331-000	465
261-158/341-000	467
261-159	463
261-159/331-000	465
261-159/341-000	467
261-160	463
261-160/331-000	465
261-160/341-000	467
261-161	463
261-161/331-000	465
261-161/341-000	467
261-162	463
261-162/331-000	465
261-162/341-000	467
261-202	463
261-202/332-000	465
261-202/342-000	467
261-203	463
261-203/332-000	465
261-203/342-000	467
261-204	463
261-204/332-000	465
261-204/342-000	467
261-205	463
261-205/332-000	465
261-205/342-000	467
261-206	463
261-206/332-000	465
261-206/342-000	467
261-207	463
261-207/332-000	465
261-207/342-000	467
261-208	463
261-208/332-000	465
261-208/342-000	467
261-209	463
261-209/332-000	465
261-209/342-000	467
261-210	463
261-210/332-000	465
261-210/342-000	467
261-211	463
261-211/332-000	465
261-211/342-000	467
261-212	463
261-212/332-000	465

Bestellnummernindex

Bestellnr.	Seite
Serie 261	
261-212/342-000	467
261-252	463
261-252/332-000	465
261-252/342-000	467
261-253	463
261-253/332-000	465
261-253/342-000	467
261-254	463
261-254/332-000	465
261-254/342-000	467
261-255	463
261-255/332-000	465
261-255/342-000	467
261-256	463
261-256/332-000	465
261-256/342-000	467
261-257	463
261-257/332-000	465
261-257/342-000	467
261-258	463
261-258/332-000	465
261-258/342-000	467
261-259	463
261-259/332-000	465
261-259/342-000	467
261-260	463
261-260/332-000	465
261-260/342-000	467
261-261	463
261-261/332-000	465
261-261/342-000	467
261-262	463
261-262/332-000	465
261-262/342-000	467
261-301	462
261-301/331-000	464
261-301/341-000	466
261-303	462
261-303/331-000	464
261-303/341-000	466
261-304	462
261-304/331-000	464
261-304/341-000	466
261-306	462
261-306/331-000	464
261-306/341-000	466
261-307	462
261-307/331-000	464
261-307/341-000	466
261-311	462
261-311/331-000	464
261-311/341-000	466
261-313	462
261-313/331-000	464
261-313/341-000	466
261-314	462
261-314/331-000	464
261-314/341-000	466
261-316	462
261-316/331-000	464
261-316/341-000	466
261-317	462
261-317/331-000	464
261-317/341-000	466
261-321	462
261-321/331-000	464
261-321/341-000	466
261-323	462
261-323/331-000	464
261-323/341-000	466
261-324	462
261-324/331-000	464
261-324/341-000	466
261-326	462
261-326/331-000	464
261-326/341-000	466
261-327	462
261-327/331-000	464
261-327/341-000	466
261-331	462

Bestellnr.	Seite
Serie 261	
261-331/332-000	464
261-331/342-000	466
261-333	462
261-333/332-000	464
261-333/342-000	466
261-334	462
261-334/332-000	464
261-334/342-000	466
261-336	462
261-336/332-000	464
261-336/342-000	466
261-337	462
261-337/332-000	464
261-337/342-000	466
261-341	462
261-341/332-000	464
261-341/342-000	466
261-343	462
261-343/332-000	464
261-343/342-000	466
261-344	462
261-344/332-000	464
261-344/342-000	466
261-346	462
261-346/332-000	464
261-346/342-000	466
261-347	462
261-347/332-000	464
261-347/342-000	466
261-351	462
261-351/332-000	464
261-351/342-000	466
261-353	462
261-353/332-000	464
261-353/342-000	466
261-354	462
261-354/332-000	464
261-354/342-000	466
261-356	462
261-356/332-000	464
261-356/342-000	466
261-357	462
261-357/332-000	464
261-357/342-000	466
261-361	462
261-371	462
261-402	462
261-404	474
261-405	474
261-410	468
261-411	468
261-411/331-000	468
261-411/341-000	468
261-422	469
261-422/331-000	469
261-422/341-000	469
261-423	469
261-423/331-000	469
261-423/341-000	469
261-424	469
261-424/331-000	469
261-424/341-000	469
261-425	469
261-425/331-000	469
261-425/341-000	469
261-426	469
261-426/331-000	469
261-426/341-000	469
261-427	469
261-427/331-000	469
261-427/341-000	469
261-428	469
261-428/331-000	469
261-428/341-000	469
261-429	469
261-429/331-000	469
261-429/341-000	469
261-430	469
261-430/331-000	469
261-430/341-000	469

Bestellnr.	Seite
Serie 261	
261-431	469
261-431/331-000	469
261-431/341-000	469
261-432	469
261-432/331-000	469
261-432/341-000	469
Serie 262	
262-102	471
262-103	471
262-104	471
262-105	471
262-106	471
262-107	471
262-108	471
262-109	471
262-110	471
262-111	471
262-112	471
262-130	472
262-132	473
262-133	473
262-134	473
262-135	473
262-136	473
262-137	473
262-138	473
262-139	473
262-140	473
262-141	473
262-142	473
262-152	471
262-153	471
262-154	471
262-155	471
262-156	471
262-157	471
262-158	471
262-159	471
262-160	471
262-161	471
262-162	471
262-180	472
262-181	472
262-182	473
262-183	473
262-184	473
262-185	473
262-186	473
262-187	473
262-188	473
262-189	473
262-190	473
262-191	473
262-192	473
262-202	471
262-203	471
262-204	471
262-205	471
262-206	471
262-207	471
262-208	471
262-209	471
262-210	471
262-211	471
262-212	471
262-230	472
262-232	473
262-233	473
262-234	473
262-235	473
262-236	473
262-237	473
262-238	473
262-239	473
262-240	473
262-241	473
262-242	473
262-252	471
262-253	471

Bestellnr.	Seite
Serie 262	
262-254	471
262-255	471
262-256	471
262-257	471
262-258	471
262-259	471
262-260	471
262-261	471
262-262	471
262-280	472
262-281	472
262-282	473
262-283	473
262-284	473
262-285	473
262-286	473
262-287	473
262-288	473
262-289	473
262-290	473
262-291	473
262-292	473
262-301	470
262-304	470
262-306	470
262-307	470
262-311	470
262-314	470
262-316	470
262-317	470
262-321	470
262-324	470
262-326	470
262-327	470
262-331	470
262-334	470
262-336	470
262-337	470
262-341	470
262-344	470
262-346	470
262-347	470
262-351	470
262-354	470
262-356	470
262-357	470
262-361	470
262-363	472
262-371	470
262-373	472
262-402	470
Serie 264	
264-102	456
264-103	456
264-104	456
264-105	456
264-106	456
264-107	456
264-108	456
264-109	456
264-110	456
264-111	456
264-112	456
264-120	427
264-125	426
264-130	454
264-131	454
264-132	456
264-133	456
264-134	456
264-135	456
264-136	456
264-137	456
264-138	456
264-139	456
264-140	456
264-141	456

Bestellnr.	Seite
Serie 264	
264-142	456
264-152	456
264-153	456
264-154	456
264-155	456
264-156	456
264-157	456
264-158	456
264-159	456
264-160	456
264-161	456
264-162	456
264-180	455
264-182	456
264-183	456
264-184	456
264-185	456
264-186	456
264-187	456
264-188	456
264-189	456
264-190	456
264-191	456
264-192	456
264-202	456
264-203	456
264-204	456
264-205	456
264-206	456
264-207	456
264-208	456
264-209	456
264-210	456
264-211	456
264-212	456
264-220	427
264-225	426
264-230	454
264-231	454
264-232	457
264-233	457
264-234	457
264-235	457
264-236	457
264-237	457
264-238	457
264-239	457
264-240	457
264-241	457
264-242	457
264-252	456
264-253	456
264-254	456
264-255	456
264-256	456
264-257	456
264-258	456
264-259	456
264-260	456
264-261	456
264-262	456
264-280	455
264-282	457
264-283	457
264-284	457
264-285	457
264-286	457
264-287	457
264-288	457
264-289	457
264-290	457
264-291	457
264-292	457
264-301	454
264-304	454
264-306	454
264-307	454
264-311	455
264-314	455

Bestellnr.	Seite
Serie 264	
264-316	455
264-317	455
264-321	454
264-324	454
264-326	454
264-327	454
264-331	454
264-334	454
264-336	454
264-337	454
264-341	455
264-344	455
264-346	455
264-347	455
264-351	454
264-354	454
264-356	454
264-357	454
264-361	454
264-363	454
264-364	454
264-367	426
264-368	426
264-369	426
264-370	426
264-371	455
264-373	455
264-374	455
264-402	426
264-701	427
264-704	427
264-706	427
264-711	426
264-714	426
264-716	426
264-721	427
264-724	427
264-726	427
264-727	427
264-727/999-950	427
264-731	426
264-734	426
264-736	426
264-737	426
264-737/999-950	426
264-900	589
264-901	589
264-902	589
264-903	589
264-904	589
264-905	589
Serie 270	
270-319	445
270-320	443
270-321	445
270-322	443
270-409	443
270-417	443
270-480	443
270-560	444
270-560/281-434	444
270-560/281-507	444
270-564	444
270-564/281-483	444
270-570	443
270-570/281-434	443
270-570/281-507	443
270-572	445
270-572/281-434	445
270-574	443
270-574/281-483	443
270-577	445
270-585	445
270-585/281-507	445
270-586	445

Bestellnr.	Seite
Serie 279	
279-101	502
279-104	502
279-308	234
279-309	234
279-325	234
279-326	234
279-328	234
279-329	234
279-330	234
279-331	234
279-339	234
279-340	234
279-341	234
279-342	234
279-344	234
279-345	234
279-346	234
279-347	234
279-348	234
279-349	234
279-402	234
279-405	502
279-409	234
279-415	235
279-422	234
279-432	613
279-433	613
279-440	613
279-470	346
279-471	346
279-482	347
279-483	347
279-490	347
279-492	347
279-501	252
279-504	252
279-507	252
279-508	252
279-509	252
279-512	252
279-513	252
279-517	252
279-518	253
279-519	253
279-527	252
279-529	253
279-673/281-410	328
279-673/281-411	328
279-674/281-413	328
279-674/281-434	328
279-681	234
279-682	234
279-683	234
279-684	234
279-685	234
279-686	234
279-687	234
279-687/999-950	234
279-809/281-413	328
279-809/281-434	328
279-815/281-410	328
279-815/281-411	328
279-826	235
279-831	234
279-832	234
279-833	234
279-834	234
279-835	234
279-836	234
279-837	234
279-837/999-950	234
279-838	234
279-901	234
279-902	234
279-903	234

Bestellnr.	Seite
Serie 279	
279-904	234
279-905	234
279-906	234
279-907	234
279-907/999-950	234
279-915/281-410	328
279-915/281-411	328
279-992	234
279-993	234
279-994	234
279-995	235
Serie 280	
280-101	502
280-104	502
280-107	502
280-301	502
280-302	502
280-303	259
280-304	259
280-305	262
280-306	262
280-308	236
280-309	236
280-310	236
280-311	236
280-312	238
280-313	238
280-314	236
280-315	236
280-318	238
280-319	313
280-320	315
280-321	313
280-322	502
280-323	315
280-324	236
280-325	531
280-326	236
280-332	502
280-333	531
280-334	236
280-335	236
280-336	259
280-339	262
280-340	256
280-341	256
280-342	256
280-343	256
280-344	236
280-346	236
280-348	238
280-352	236
280-353	236
280-354	238
280-355	238
280-356	236
280-357	236
280-358	236
280-359	236
280-366	256
280-369	256
280-371	276
280-373	277
280-374	276
280-376	277
280-394	531
280-395	531
280-402	237
280-404	235
280-405	431
280-409	237
280-415	237
280-418	344
280-419	344
280-422	237
280-432	613
280-433	613

Bestellnummernindex

Bestellnr.	Seite
Serie 280	
280-434	613
280-435	613
280-436	613
280-437	613
280-438	613
280-439	613
280-440	613
280-470	346
280-471	346
280-472	346
280-473	531
280-474	531
280-477	531
280-478	531
280-482	347
280-483	347
280-490	347
280-492	347
280-494	531
280-510	259
280-513	257
280-514	258
280-515	327
280-517	256
280-519	256
280-520	256
280-521	257
280-522	257
280-523	256
280-524	256
280-525	257
280-526	257
280-527	256
280-528	258
280-529	256
280-530	256
280-531	258
280-532	258
280-533	256
280-534	256
280-537	256
280-543	257
280-547	262
280-548	262
280-549	262
280-550	262
280-551	262
280-552	262
280-553	312
280-554	321
280-555	321
280-556	321
280-557	262
280-558	262
280-559	312
280-560	312
280-560/281-434	314
280-561	312
280-561/281-413	314
280-562	322
280-562/281-411	322
280-562/281-420	326
280-562/281-434	326
280-563	312
280-564	312
280-564/281-483	314
280-565	322
280-565/281-319	322
280-565/281-321	322
280-566	322
280-566/281-496	314
280-567	312
280-568	322
280-570	316
280-570/281-434	315
280-571	316
280-571/281-413	315
280-572	324
280-572/281-411	324
280-572/281-420	326

Bestellnr.	Seite
Serie 280	
280-572/281-434	326
280-573	316
280-574	316
280-574/281-483	315
280-575	324
280-575/281-320	324
280-575/281-323	324
280-576	324
280-576/281-496	315
280-577	316
280-577/281-496	315
280-578	324
280-580	318
280-580/281-434	320
280-581/281-413	320
280-582	316
280-583	327
280-584	318
280-584/281-483	320
280-585	327
280-586	327
280-586/281-496	320
280-587	318
280-588	318
280-588/280-320	318
280-588/280-323	318
280-592	322
280-593	324
280-597	262
280-610	304
280-637	238
280-637/999-950	238
280-640	238
280-641	238
280-646	239
280-650	236
280-650/056-000	236
280-651	238
280-653	236
280-654	238
280-654/056-000	238
280-656	239
280-671	236
280-672	236
280-673/281-410	330
280-673/281-411	330
280-675	531
280-681	236
280-683	278
280-684	236
280-687	236
280-687/999-950	236
280-801/281-411	338
280-801/281-413	340
280-801/281-414	340
280-801/281-415	340
280-801/281-416	340
280-801/281-417	340
280-801/281-418	340
280-801/281-420	338
280-801/281-421	338
280-803/281-411	339
280-803/281-413	341
280-803/281-414	341
280-803/281-415	341
280-803/281-416	341
280-803/281-417	341
280-803/281-418	341
280-803/281-420	339
280-803/281-421	339
280-805	278
280-809/281-413	330
280-809/281-434	330
280-815/281-410	330
280-815/281-411	330
280-816	304
280-826	237
280-829	278
280-830	236

Bestellnr.	Seite
Serie 280	
280-831	236
280-832	236
280-833	236
280-834	236
280-835	236
280-835/056-000	236
280-836	278
280-837	236
280-837/999-950	236
280-838	236
280-839	278
280-850	304
280-850/281-413	304
280-852	304
280-852/281-413	304
280-854	304
280-854/281-413	304
280-856	304
280-856/281-413	304
280-868	276
280-869	276
280-870	276
280-871	276
280-874	277
280-875	277
280-876	276
280-879	276
280-880	276
280-881	277
280-882	277
280-883	277
280-884	277
280-885	277
280-889	259
280-891	258
280-901	236
280-902	236
280-902/056-000	236
280-903	236
280-904	236
280-905	236
280-906	236
280-907	236
280-907/999-950	236
280-912	278
280-913	278
280-914	278
280-915/281-410	330
280-915/281-411	330
280-916	304
280-940/281-410	334
280-940/281-411	334
280-941/281-489	334
280-941/281-490	334
280-941/281-491	334
280-941/281-492	334
280-942/281-487	334
280-942/281-488	334
280-943/281-413	334
280-943/281-434	334
280-946	239
280-992	236
280-993	236
280-994	236
280-995	237
280-996	239
280-998	238
Serie 281	
281-101	502
281-104	502
281-107	502
281-301	502
281-302	502
281-309	299
281-311	299
281-312	243
281-313	243
281-318	243

Bestellnr.	Seite
Serie 281	
281-322	502
281-324	242
281-326	242
281-328	242
281-329	242
281-330	242
281-331	242
281-332	502
281-333	505
281-334	242
281-335	242
281-336	505
281-338	242
281-339	242
281-340	260
281-341	260
281-342	260
281-343	260
281-344	242
281-345	242
281-346	242
281-347	242
281-348	243
281-349	242
281-350	242
281-355	242
281-356	242
281-357	243
281-358	243
281-365	264
281-366	264
281-402	243
281-405	502
281-407	237
281-409	243
281-415	243
281-418	344
281-419	344
281-421	257
281-422	243
281-440	613
281-470	346
281-471	346
281-472	346
281-482	347
281-483	347
281-485	347
281-490	347
281-492	347
281-503	114
281-511	302
281-512	302
281-512/281-417	302
281-512/281-418	302
281-512/281-501	302
281-530	264
281-531	264
281-532	264
281-610	302
281-611	298
281-611/281-417	298
281-611/281-418	298
281-611/281-541	298
281-611/281-542	298
281-612	298
281-612/281-417	298
281-612/281-418	298
281-612/281-541	298
281-612/281-542	298
281-613	300
281-613/281-417	300
281-613/281-418	300
281-613/281-541	300
281-613/281-542	300
281-616	298
281-619	260
281-620	260
281-622	298

Bestellnr.	Seite
Serie 281	
281-622/281-417	298
281-622/281-418	298
281-622/281-541	298
281-622/281-542	298
281-623	300
281-623/281-417	300
281-623/281-418	300
281-623/281-541	300
281-623/281-542	300
281-624	299
281-629	260
281-630	260
281-631	243
281-633/281-410	336
281-633/281-411	336
281-634/281-413	336
281-634/281-434	336
281-635/281-489	336
281-635/281-490	336
281-635/281-491	336
281-635/281-492	336
281-636/281-487	336
281-636/281-488	336
281-637	243
281-637/999-950	243
281-651	243
281-652	242
281-653	242
281-654	242
281-656	302
281-657	242
281-657/999-950	242
281-658	242
281-659	280
281-660	280
281-663	242
281-664	242
281-665/281-400	332
281-665/281-401	332
281-665/281-410	332
281-665/281-411	332
281-666	280
281-668	242
281-672	299
281-673/281-400	332
281-673/281-401	332
281-673/281-410	332
281-673/281-411	332
281-678	242
281-679	242
281-681	242
281-683	280
281-684	242
281-685	242
281-686	242
281-687	242
281-687/999-950	242
281-901	242
281-902	242
281-903	242
281-904	242
281-905	242
281-906	242
281-907	242
281-907/999-950	242
281-912	280
281-915/281-400	332
281-915/281-401	332
281-915/281-410	332
281-915/281-411	332
281-916	302
281-992	242
281-993	242
281-994	242
281-998	243
Serie 282	
282-101	503
282-104	503
282-107	503

Bestellnr.	Seite
Serie 282	
282-120	508
282-122	508
282-124	509
282-126	508
282-128	508
282-128/281-413	509
282-128/281-417	509
282-128/281-418	509
282-131	506
282-133	506
282-135	506
282-137	506
282-138	507
282-139	507
282-140	507
282-141	507
282-301	503
282-302	503
282-308	244
282-309	244
282-311	508
282-312	508
282-314	506
282-315	506
282-322	503
282-325	244
282-326	244
282-328	244
282-329	244
282-330	244
282-331	244
282-332	503
282-333	292
282-334	292
282-339	244
282-340	244
282-341	244
282-342	244
282-357	244
282-358	244
282-360	290
282-361	290
282-365	290
282-366	290
282-367	244
282-368	244
282-369	605
282-370	290
282-372	290
282-373	290
282-374	290
282-384	286
282-385	286
282-386	286
282-387	286
282-390	286
282-391	286
282-392	286
282-402	244
282-405	502
282-409	244
282-415	224
282-422	244
282-424	286
282-432	110
282-432/100-000	110
282-433	110
282-433/100-000	110
282-434	110
282-434/100-000	110
282-435	110
282-435/011-000	110
282-435/300-000	110
282-435/301-000	110
282-436	110
282-436/301-000	110
282-436/304-000	110
282-437	110
282-437/011-000	110

Bestellnr.	Seite
Serie 282	
282-437/012-000	110
282-438	110
282-438/300-000	110
282-438/301-000	110
282-439	110
282-439/011-000	110
282-440	110
282-442	290
282-443	290
282-444	290
282-445	290
282-446	290
282-451	508
282-452	508
282-453	508
282-454	508
282-457	508
282-458	508
282-638	292
282-639	292
282-640	292
282-641	292
282-681	244
282-682	244
282-684	244
282-687	244
282-687/999-950	244
282-694	292
282-695	292
282-696	294
282-697	292
282-698/281-413	294
282-698/281-429	294
282-698/281-434	294
282-698/281-449	294
282-699	292
282-811	290
282-821	290
282-841	290
282-841/049-000	291
282-860	286
282-865	286
282-866	287
282-868	287
282-870	286
282-881	110
282-882	110
282-883	110
282-884	110
282-885	110
282-886	110
282-887	110
282-888	110
282-901	244
282-902	244
282-904	244
282-907	244
282-907/999-950	244
282-992	244
282-993	244
Serie 283	
283-101	504
283-104	504
283-107	504
283-301	504
283-302	504
283-322	504
283-325	246
283-326	246
283-328	246
283-329	246
283-330	246
283-331	246
283-332	504
283-333	505

Bestellnr.	Seite
Serie 283	
283-335	505
283-350	247
283-351	247
283-352	247
283-353	247
283-354	247
283-355	247
283-357	246
283-367	246
283-400	246
283-402	246
283-404	220
283-405	504
283-407	220
283-409	246
283-414	246
283-415	246
283-422	246
283-671	247
283-672	247
283-674	247
283-677	247
283-677/999-950	247
283-901	246
283-902	246
283-904	246
283-907	246
283-907/999-950	246
283-992	246
283-998	247
Serie 284	
284-101	504
284-104	504
284-107	504
284-301	504
284-302	504
284-308	245
284-309	245
284-322	504
284-325	245
284-326	245
284-328	245
284-329	245
284-330	245
284-331	245
284-332	504
284-333	505
284-334	235
284-336	234
284-339	245
284-340	245
284-341	245
284-342	245
284-343	505
284-344	235
284-346	234
284-357	245
284-358	245
284-367	245
284-368	245
284-400	245
284-402	245
284-405	504
284-409	245
284-412	249
284-413	243
284-414	235
284-415	226
284-422	245
284-621	249
284-624	249
284-681	245
284-682	245

Bestellnummernindex

Bestellnr.	Seite
Serie 284	
284-684	245
284-687	245
284-687/999-950	245
284-901	245
284-902	245
284-904	245
284-907	245
284-907/999-950	245
284-992	245
284-993	245
Serie 285	
285-131	220
285-134	220
285-135	220
285-137	220
285-137/999-950	220
285-139	220
285-141	225
285-143	225
285-144	225
285-147	225
285-147/999-950	225
285-148	225
285-150	224
285-151	224
285-154	224
285-157	224
285-157/999-950	224
285-159	224
285-168	227
285-169	226
285-170	226
285-172	613
285-173	613
285-175	226
285-181	227
285-184	227
285-187	227
285-188	227
285-191	226
285-194	226
285-195	226
285-197	226
285-197/999-950	226
285-199	226
285-401	248
285-407	226
285-416	248
285-420	220
285-421	220
285-427	220
285-430	220
285-435	220
285-440	224
285-441	224
285-442	591
285-447	224
285-448	225
285-449	224
285-450	224
285-495	226
285-634	248
285-635	248
285-637	248
285-637/999-950	248
285-935	220
285-950	224
285-992	248
285-995	226
285-1161	229
285-1163	229
285-1164	229
285-1165	229
285-1167	229

Bestellnr.	Seite
Serie 285	
285-1167/999-950	229
285-1169	228
285-1171	228
285-1175	228
285-1176	228
285-1177	228
285-1178	228
285-1179	229
285-1181	228
285-1184	228
285-1185	228
285-1187	228
285-1187/999-950	228
285-1189	228
Serie 294	
294-199	495
294-364	495
294-370	495
294-375	495
294-384	495
294-4002	489
294-4003	489
294-4004	491
294-4005	493
294-4006	494
294-4007	494
294-4012	489
294-4013	489
294-4014	491
294-4015	493
294-4022	489
294-4023	489
294-4024	491
294-4025	493
294-4032	489
294-4035	493
294-4042	489
294-4043	489
294-4044	491
294-4045	493
294-4052	489
294-4053	489
294-4055	493
294-4072	489
294-4075	493
294-4093/3025-000	489
294-4094/4025-000	491
294-4095/5025-000	493
294-4095/5026-000	493
294-4095/5027-000	493
294-4213	491
294-4214	493
294-4215	493
294-4223	491
294-4224	493
294-4225	493
294-4235	493
294-4253	491
294-4255	493
294-4275	493
294-4313	491
294-4314	493
294-4315	494
294-4323	491
294-4324	493
294-4325	494
294-4335	494
294-4353	491
294-4355	494
294-4375	494
294-4413	491
294-4414	491
294-4415	493
294-4423	491
294-4424	491

Bestellnr.	Seite
Serie 294	
294-4425	493
294-4435	493
294-4453	491
294-4455	493
294-4475	493
294-5002	489
294-5003	489
294-5004	491
294-5005	493
294-5012	489
294-5013	489
294-5014	491
294-5015	493
294-5022	489
294-5023	489
294-5024	491
294-5025	493
294-5032	489
294-5035	493
294-5042	489
294-5043	489
294-5044	491
294-5045	493
294-5052	489
294-5053	489
294-5055	493
294-5072	489
294-5075	493
294-5094/4025-000	491
294-5095/5025-000	493
294-5095/5026-000	493
294-5095/5027-000	493
294-5113	489
294-5114	491
294-5123	489
294-5124	491
294-5153	489
294-5155	493
294-5175	493
294-5213	491
294-5214	493
294-5215	493
294-5223	491
294-5224	493
294-5225	493
294-5235	493
294-5253	491
294-5255	493
294-5275	493
294-5313	491
294-5314	493
294-5315	494
294-5323	491
294-5324	493
294-5325	494
294-5335	494
294-5353	491
294-5355	494
294-5375	494
294-5413	491
294-5414	491
294-5415	493
294-5423	491
294-5424	491
294-5425	493
294-5435	493
294-5453	491
294-5455	493
294-5475	493
Serie 709	
709-107	514
709-110	287
709-111	287
709-112	287
709-118	597

Bestellnr.	Seite
Serie 709	
709-119	597
709-120	597
709-153	609
709-154	609
709-156	610
709-167	609
709-168	609
709-169	610
709-170	279
709-177	264
709-178	480
709-183	609
709-193	597
709-196	435
709-310	345
709-311	345
709-312	345
709-322	345
709-324	345
709-326	345
709-332	345
709-334	345
709-336	345
709-350	576
709-352	576
709-581	603
709-582	603
709-583	603
709-591	603
Serie 726	
726-121	514
726-122	514
726-141	514
726-142	514
726-221	514
726-222	514
726-241	514
726-242	514
726-321	517
726-322	517
726-325	517
726-326	517
726-341	517
726-342	517
726-345	517
726-346	517
726-421	515
726-441	515
726-521	515
726-541	515
726-601	518
726-602	518
726-611	518
726-612	518
726-621	518
726-622	518
726-631	519
726-632	519
726-651	520
726-652	520
726-661	520
726-662	520
726-671	520
726-672	520
726-721	516
726-741	516
726-770	521
726-771	521
726-780	521
726-800	521

Bestellnr.	Seite
Serie 726	
726-801	521
726-821	516
726-841	516
726-901	523
726-902	514
726-903	522
726-904	522
726-906	523
726-907	523
Serie 727	
727-105	528
727-106	528
727-107	528
727-108	528
727-113	528
727-114	528
727-115	528
727-116	528
727-117	528
727-119	528
727-121	528
727-122	528
727-123	528
727-124	528
727-125	529
727-126	529
727-127	529
727-128	529
727-129	528
727-130	528
727-131	528
727-132	528
727-133	528
727-134	528
727-135	529
727-136	529
727-137	529
727-138	529
727-155	528
727-156	528
727-157	528
727-158	528
727-159	528
727-160	528
727-161	528
727-162	528
727-163	528
727-164	528
727-165	528
727-166	528
727-167	528
727-168	528
727-169	528
727-170	528
727-197	526
727-198	526
727-199	526
727-205	526
727-206	526
727-207	526
727-208	526
727-213	526
727-217	526
727-219	526
727-220	526
727-221	526
727-222	526
727-223	526
727-224	526
727-225	527
727-226	527
727-227	527
727-228	527
727-229	526
727-230	526
727-231	526
727-232	526
727-233	526

Bestellnr.	Seite
Serie 727	
727-234	526
727-235	527
727-236	527
727-237	527
727-238	527
727-255	526
727-256	526
727-257	526
727-258	526
Serie 734	
734-326	147
734-327	147
734-328	147
734-329	147
734-430	184
734-431	184
Serie 769	
769-101	408
769-101/000-006	408
769-101/000-012	408
769-101/000-016	408
769-101/022-000	411
769-102	408
769-102/021-000	409
769-102/022-000	411
769-103	408
769-103/000-036	414
769-103/000-037	414
769-103/000-038	414
769-103/000-039	415
769-103/021-000	409
769-103/022-000	411
769-104	408
769-104/000-036	414
769-104/000-037	414
769-104/000-038	414
769-104/000-039	415
769-104/021-000	409
769-104/022-000	411
769-105	408
769-105/000-036	414
769-105/000-037	414
769-105/000-038	414
769-105/000-039	415
769-105/021-000	409
769-105/022-000	411
769-106	408
769-106/000-036	414
769-106/000-037	414
769-106/000-038	414
769-106/000-039	415
769-106/021-000	409
769-106/022-000	411
769-107	408
769-107/000-036	414
769-107/000-037	414
769-107/000-038	414
769-107/000-039	415
769-107/021-000	409
769-107/022-000	411
769-108	408
769-108/000-036	414
769-108/000-037	414
769-108/000-038	414
769-108/000-039	415
769-108/021-000	409
769-108/022-000	411
769-109	408
769-109/000-036	414
769-109/000-037	414
769-109/000-038	414
769-109/000-039	415
769-109/021-000	409
769-109/022-000	411
769-110	408
769-110/000-036	414

Bestellnr.	Seite
Serie 769	
769-110/000-037	414
769-110/000-038	414
769-110/000-039	415
769-110/021-000	409
769-110/022-000	411
769-111	408
769-111/000-036	414
769-111/000-037	414
769-111/000-038	414
769-111/000-039	415
769-111/021-000	409
769-111/022-000	411
769-112	408
769-112/000-036	414
769-112/000-037	414
769-112/000-038	414
769-112/000-039	415
769-112/021-000	409
769-112/022-000	411
769-113	408
769-113/000-036	414
769-113/000-037	414
769-113/000-038	414
769-113/000-039	415
769-113/021-000	409
769-113/022-000	411
769-114	408
769-114/000-036	414
769-114/000-037	414
769-114/000-038	414
769-114/000-039	415
769-114/021-000	409
769-114/022-000	411
769-115	408
769-115/000-036	414
769-115/000-037	414
769-115/000-038	414
769-115/000-039	415
769-115/021-000	409
769-115/022-000	411
769-121	410
769-122	410
769-123	410
769-124	410
769-125	410
769-126	410
769-127	410
769-128	410
769-129	410
769-130	410
769-131	410
769-132	410
769-133	410
769-134	410
769-135	410
769-151	364
769-156	360
769-161	382
769-162/769-313	382
769-163/769-313	382
769-164/769-313	382
769-165/769-313	382
769-171	362
769-171/000-006	362
769-176	358
769-176/000-006	358
769-176/000-012	358
769-181	380
769-182/769-314	380
769-183/769-314	380
769-184/769-314	380
769-185/769-314	380
769-191	384
769-192/769-319	384
769-193/769-319	384
769-194/769-319	384
769-195/769-319	384
769-201	364
769-202	371
769-203	371

Bestellnr.	Seite
Serie 769	
769-207	364
769-208/281-410	373
769-208/281-411	373
769-209/281-413	375
769-209/281-434	375
769-211	362
769-212	371
769-213	371
769-214	368
769-217	362
769-218/281-410	373
769-218/281-411	373
769-219/281-413	375
769-219/281-434	375
769-221	360
769-222	370
769-223	370
769-227	360
769-228/281-410	372
769-228/281-411	372
769-229/281-413	374
769-229/281-434	374
769-231	358
769-232	370
769-233	370
769-237	358
769-238/281-410	372
769-238/281-411	372
769-239/281-413	374
769-239/281-434	374
769-242	378
769-243	378
769-251	366
769-251/000-006	366
769-257	366
769-301	364
769-302	364
769-303	362
769-304	362
769-305	360
769-306	360
769-307	358
769-308	358
769-309	371
769-310	371
769-311	371
769-312	371
769-313	371
769-314	371
769-315	368
769-316	368
769-317	378
769-318	378
769-319	378
769-320	366
769-321	366
769-402	408
769-410	220
769-411	398
769-412	398
769-413	398
769-414	398
769-428	408
769-429	408
769-430	408
769-431	408
769-434	399
769-435	358
769-436	408
769-438	358
769-439	358
769-470	358
769-471	358
769-472	358
769-499	398
769-501	412
769-501/000-006	412
769-501/000-016	412

Bestellnummernindex

Bestellnr.	Seite
Serie 769	
769-502	412
769-502/000-006	412
769-502/000-016	412
769-503	412
769-503/000-006	412
769-503/000-016	412
769-504	412
769-504/000-006	412
769-504/000-016	412
769-505	412
769-505/000-006	412
769-505/000-016	412
769-506	412
769-506/000-006	412
769-506/000-016	412
769-512	412
769-512/000-006	412
769-512/000-016	412
769-513	412
769-513/000-006	412
769-513/000-016	412
769-515	412
769-515/000-006	412
769-515/000-016	412
769-602	398
769-602/001-000	398
769-602/002-000	398
769-602/004-000	399
769-602/005-000	400
769-602/006-000	401
769-603	398
769-603/001-000	398
769-603/002-000	398
769-603/004-000	399
769-603/005-000	400
769-603/006-000	401
769-604	398
769-604/001-000	398
769-604/002-000	398
769-604/004-000	399
769-604/005-000	400
769-604/006-000	401
769-605	398
769-605/001-000	398
769-605/002-000	398
769-605/004-000	399
769-605/005-000	400
769-605/006-000	401
769-606	398
769-606/001-000	398
769-606/002-000	398
769-606/004-000	399
769-606/005-000	400
769-606/006-000	401
769-607	398
769-607/001-000	398
769-607/002-000	398
769-607/004-000	399
769-607/005-000	400
769-607/006-000	401
769-608	398
769-608/001-000	398
769-608/002-000	398
769-608/004-000	399
769-608/005-000	400
769-608/006-000	401
769-609	398
769-609/001-000	398
769-609/002-000	398
769-609/004-000	399
769-609/005-000	400
769-609/006-000	401
769-610	398
769-610/001-000	398
769-610/002-000	398
769-610/004-000	399
769-610/005-000	400
769-610/006-000	401
769-611	398
769-611/001-000	398

Bestellnr.	Seite
Serie 769	
769-611/002-000	398
769-611/004-000	399
769-611/005-000	400
769-611/006-000	401
769-612	398
769-612/001-000	398
769-612/002-000	398
769-612/004-000	399
769-612/005-000	400
769-612/006-000	401
769-613	398
769-613/001-000	398
769-613/002-000	398
769-613/004-000	399
769-613/005-000	400
769-613/006-000	401
769-614	398
769-614/001-000	398
769-614/002-000	398
769-614/004-000	399
769-614/005-000	400
769-614/006-000	401
769-615	398
769-615/001-000	398
769-615/002-000	398
769-615/004-000	399
769-615/005-000	400
769-615/006-000	401
769-632	402
769-632/000-036	402
769-632/003-000	403
769-632/003-036	403
769-632/004-000	404
769-632/007-000	406
769-633	402
769-633/000-036	402
769-633/003-000	403
769-633/003-036	403
769-633/004-000	404
769-633/007-000	406
769-634	402
769-634/000-036	402
769-634/003-000	403
769-634/003-036	403
769-634/004-000	404
769-634/007-000	406
769-635	402
769-635/000-036	402
769-635/003-000	403
769-635/003-036	403
769-635/004-000	404
769-635/007-000	406
769-636	402
769-636/003-000	403
769-636/003-036	403
769-636/004-000	404
769-636/007-000	406
769-637	402
769-637/003-000	403
769-637/004-000	404
769-637/007-000	406
769-638	402
769-638/003-000	403
769-638/004-000	404
769-638/007-000	406
769-639	402
769-639/003-000	403
769-639/004-000	404
769-639/007-000	406
769-640	402
769-640/003-000	403
769-640/004-000	404
769-640/007-000	406
769-641	402
769-641/003-000	403
769-641/004-000	404
769-641/007-000	406
769-642	402
769-642/003-000	403
769-642/004-000	404
769-642/007-000	406

Bestellnr.	Seite
Serie 769	
769-643	402
769-643/003-000	403
769-643/004-000	404
769-643/007-000	406
769-644	402
769-644/003-000	403
769-644/004-000	404
769-644/007-000	406
769-645	402
769-645/003-000	403
769-645/004-000	404
769-645/007-000	406
769-662	402
769-662/003-000	403
769-662/004-000	404
769-663	402
769-663/003-000	403
769-663/004-000	404
769-664	402
769-664/003-000	403
769-664/004-000	404
769-665	402
769-665/003-000	403
769-665/004-000	404
769-666	402
769-666/003-000	403
769-666/004-000	404
769-667	402
769-667/003-000	403
769-667/004-000	404
769-668	402
769-668/003-000	403
769-668/004-000	404
769-669	402
769-669/003-000	403
769-669/004-000	404
769-670	402
769-670/003-000	403
769-670/004-000	404
769-671	402
769-671/003-000	403
769-671/004-000	404
769-672	402
769-672/003-000	403
769-672/004-000	404
769-673	402
769-673/003-000	403
769-673/004-000	404
769-674	402
769-674/003-000	403
769-674/004-000	404
769-675	402
769-675/003-000	403
769-675/004-000	404
769-1602	416
769-1603	416
769-1604	416
769-1605	416
769-1606	416
769-1607	416
769-1608	416
769-1609	416
769-1610	416
769-1611	416
769-1612	416
769-1613	416
769-1614	416
769-1615	416
Serie 773	
773-173	541
773-331	543
773-332	539
773-492	542
773-493	542
773-494	542
773-496	542

Bestellnr.	Seite
Serie 773	
773-498	542
773-514	541
773-602	540
773-604	540
773-606	540
Serie 777	
777-300	271
777-303	202
777-305	269
777-310	267
Serie 780	
780-317	267
780-321	271
780-452	348
780-453	348
780-454	348
780-455	348
780-456	348
780-457	348
780-458	348
780-601	267
780-602	267
780-604	267
780-607	267
780-607/999-950	267
780-613	271
780-631	267
780-637	267
780-637/999-950	267
780-640	267
780-651	267
780-654	267
780-992	267
780-993	267
Serie 781	
781-452	348
781-453	348
781-454	348
781-455	348
781-456	348
781-601	268
781-604	268
781-607	268
781-607/999-950	268
781-613	271
781-623	271
781-631	268
781-637	268
781-637/999-950	268
781-643	271
781-651	268
781-653	271
781-992	268
781-993	268
Serie 782	
782-300	272
782-317	269
782-321	272
782-601	269
782-604	269
782-607	269
782-607/999-950	269
782-613	272
782-623	272
782-992	269

Bestellnr.	Seite
Serie 783	
783-317	270
783-321	272
783-601	270
783-604	270
783-607	270
783-607/999-950	270
783-613	272
783-623	272
783-992	270
Serie 784	
784-601	269
784-604	269
784-607	269
784-607/999-950	269
784-613	272
784-623	272
784-992	269
Serie 785	
785-601	270
785-604	270
785-607	270
785-613	273
785-623	273
Serie 790	
790-100	572
790-101	572
790-108	572
790-110	572
790-112	572
790-113	572
790-114	572
790-115	572
790-116	572
790-124	572
790-133	572
790-134	572
790-140	573
790-144	572
790-145	572
790-190	572
790-191	572
790-192	572
790-193	572
790-208	575
790-216	575
790-220	575
790-300	578
790-301	578
790-302	578
790-310	579
790-311	579
790-312	579
790-350/790-398	580
790-352/790-398	580
790-360/790-398	580
790-362/790-398	580
790-398	580
790-400	577
Serie 791	
791-107	576
791-111	576
791-117	576
791-124	576

Bestellnr.	Seite
Serie 793	
793-501	588
793-501/000-002	588
793-501/000-005	588
793-501/000-006	588
793-501/000-007	588
793-501/000-012	588
793-501/000-017	588
793-501/000-023	588
793-501/000-024	588
793-933	528
793-3501	588
793-4501	588
793-4501/000-002	588
793-4501/000-002	588
793-4501/000-005	588
793-4501/000-006	588
793-4501/000-007	588
793-4501/000-012	588
793-4501/000-017	588
793-4501/000-023	588
793-4501/000-024	588
793-5501	588
793-5501/000-002	588
793-5501/000-005	588
793-5501/000-006	588
793-5501/000-007	588
793-5501/000-012	588
793-5501/000-017	588
793-5501/000-023	588
793-5501/000-024	588
Serie 794	
794-5553/000-002	111
794-5554/000-006	111
Serie 811	
811-310	306
811-311	306
811-314	306
811-316	306
811-317	306
811-320	306
811-321	306
811-330	306
811-331	306
811-410	306
811-411	306
811-414	306
811-420	306
811-421	306
811-430	306
811-431	306
811-471	306
811-472	307
811-473	307
811-474	307
811-475	307
811-476	307
811-477	307
811-478	307
811-479	307
811-480	307
811-481	307
811-482	307
811-612	306
Serie 812	
812-100	533
812-101	533
812-102	533
812-103	533
812-104	533

Bestellnr.	Seite
Serie 812	
812-110	533
812-111	533
812-112	533
812-113	533
812-114	533
812-140	533
812-141	533
Serie 859	
859-500	164
Serie 862	
862-482	480
862-503	481
862-504	482
862-505	483
862-515	483
862-525	483
862-532	480
862-533	481
862-534	482
862-552	480
862-562	480
862-593	481
862-594	482
862-603	481
862-604	482
862-605	483
862-615	483
862-625	483
862-632	480
862-633	481
862-634	482
862-652	480
862-662	480
862-693	481
862-694	482
862-1503	481
862-1503/999-950	481
862-1504	482
862-1504/999-950	482
862-1505	483
862-1505/999-950	483
862-1515	483
862-1515/999-950	483
862-1525	483
862-1525/999-950	483
862-1532	480
862-1532/999-950	480
862-1533	481
862-1533/999-950	481
862-1534	482
862-1534/999-950	482
862-1552	480
862-1552/999-950	480
862-1562	480
862-1562/999-950	480
862-1593	481
862-1593/999-950	481
862-1594	482
862-1594/999-950	482
862-1603	481
862-1603/999-950	481
862-1604	482
862-1604/999-950	482
862-1605	483
862-1605/999-950	483
862-1615	483
862-1615/999-950	483
862-1625	483
862-1625/999-950	483
862-1632	480
862-1632/999-950	480
862-1633	481
862-1633/999-950	481

Bestellnr.	Seite
Serie 862	
862-1634	482
862-1634/999-950	482
862-1652	480
862-1652/999-950	480
862-1662	480
862-1662/999-950	480
862-1693	481
862-1693/999-950	481
862-1694	482
862-1694/999-950	482
862-2503	481
862-2504	482
862-2505	483
862-2515	483
862-2525	483
862-2532	480
862-2533	481
862-2534	482
862-2552	480
862-2562	480
862-2593	481
862-2594	482
862-2603	481
862-2604	482
862-2605	483
862-2615	483
862-2625	483
862-2632	480
862-2633	481
862-2634	482
862-2652	480
862-2662	480
862-2693	481
862-2694	482
862-8503	481
862-8504	482
862-8505	483
862-8515	483
862-8525	483
862-8533	481
862-8534	482
862-8593	481
862-8594	482
862-8603	481
862-8604	482
862-8605	483
862-8615	483
862-8625	483
862-8633	481
862-8634	482
862-8693	481
862-8694	482
862-9503	481
862-9504	482
862-9505	483
862-9515	483
862-9525	483
862-9533	481
862-9534	482
862-9593	481
862-9594	482
862-9603	481
862-9604	482
862-9605	483
862-9615	483
862-9625	483
862-9633	481
862-9634	482
862-9693	481
862-9694	482

Bestellnummernindex

Bestellnr.	Seite
Serie 869	
869-102	449
869-103	449
869-104	449
869-105	449
869-106	449
869-107	449
869-108	449
869-109	449
869-110	449
869-111	449
869-112	449
869-132	449
869-133	449
869-134	449
869-135	449
869-136	449
869-137	449
869-138	449
869-139	449
869-140	449
869-141	449
869-142	449
869-152	449
869-153	449
869-154	449
869-155	449
869-156	449
869-157	449
869-158	449
869-159	449
869-160	449
869-161	449
869-162	449
869-182	449
869-183	449
869-184	449
869-185	449
869-186	449
869-187	449
869-188	449
869-189	449
869-190	449
869-191	449
869-192	449
869-202	449
869-203	449
869-204	449
869-205	449
869-206	449
869-207	449
869-208	449
869-209	449
869-210	449
869-211	449
869-212	449
869-232	449
869-233	449
869-234	449
869-235	449
869-236	449
869-237	449
869-238	449
869-239	449
869-240	449
869-241	449
869-242	449
869-301	450
869-304	450
869-307	450
869-309	450
869-311	451
869-314	451
869-316	451
869-317	451
869-319	451
869-321	450
869-324	450
869-326	450
869-327	450

Bestellnr.	Seite
Serie 869	
869-328	450
869-329	450
869-331	450
869-334	450
869-337	450
869-339	450
869-341	450
869-344	450
869-347	450
869-349	450
869-351	450
869-354	450
869-357	450
869-359	450
869-375	450
869-377	450
869-378	450
869-379	450
869-385	450
869-387	450
869-388	450
869-389	450
869-395	450
869-397	450
869-398	450
869-399	450
Serie 870	
870-101	388
870-102	388
870-103	388
870-104	388
870-107	388
870-108	388
870-109	388
870-117	388
870-118	388
870-119	388
870-127	388
870-131	394
870-137	394
870-138	394
870-148	394
870-149	394
870-151	392
870-157	392
870-158	392
870-168	392
870-169	392
870-182	435
870-183	435
870-184	435
870-402	388
870-403	388
870-404	388
870-405	388
870-405/011-000	435
870-406	388
870-406/020-000	435
870-407	388
870-407/011-000	435
870-408	388
870-409	388
870-409/011-000	435
870-410	388
870-425	441
870-426	441
870-427	441
870-433	388
870-434	388
870-435	388
870-436	388
870-437	388
870-438	388
870-439	388
870-440	388
870-501	432
870-502	432
870-503	432

Bestellnr.	Seite
Serie 870	
870-504	432
870-507	432
870-508	432
870-509	432
870-517	432
870-518	432
870-519	432
870-527	432
870-531	433
870-532	433
870-533	433
870-534	433
870-535	433
870-536	433
870-537	433
870-538	433
870-539	433
870-540/281-410	436
870-540/281-411	436
870-541/281-489	436
870-541/281-490	436
870-541/281-491	436
870-541/281-492	436
870-542/281-487	436
870-542/281-488	436
870-543/281-413	436
870-543/281-434	436
870-551	434
870-553	434
870-556	434
870-557	434
870-558	434
870-559	434
870-567	434
870-568	434
870-569	434
870-573	433
870-574	433
870-577	434
870-590/281-410	438
870-590/281-411	438
870-590/281-675	438
870-590/281-676	438
870-593/281-413	438
870-593/281-434	438
870-596/281-673	438
870-596/281-674	438
870-681	430
870-682	430
870-684	430
870-687	430
870-826	431
870-831	430
870-832	430
870-834	430
870-837	430
870-901	430
870-902	430
870-904	430
870-907	430
870-907/999-950	430
870-909	430
870-911	431
870-912	431
870-914	431
870-917	431
870-919	431
870-923	430
870-924	430
870-925	430
870-926	430
870-926	430
870-928	430
870-929	430
870-933	430
870-934	430
870-943	430
870-944	430

Bestellnr.	Seite
Serie 870	
870-946	430
870-947	430
870-948	430
870-949	430
870-951	434
870-957/999-950	434
870-961	432
870-967/999-950	432
870-1131	390
870-1137	390
870-1138	390
870-1148	390
870-1149	390
Serie 873	
873-902	566
873-903	566
873-953	567
Serie 880	
880-308	240
880-309	240
880-325	240
880-326	240
880-328	240
880-329	240
880-339	240
880-340	240
880-344	240
880-345	240
880-346	240
880-347	240
880-681/999-940	240
880-682/999-940	240
880-684/999-940	240
880-687/999-940	240
880-831/999-940	240
880-832/999-940	240
880-834/999-940	240
880-837/999-940	240
880-901/999-940	240
880-902/999-940	240
880-904/999-940	240
880-907/999-940	240
Serie 887	
887-910	562
887-912	562
887-913	562
887-917	563
887-918	563
887-920	563
887-921	562
887-952	564
887-953	564
887-955	564
887-957	565
887-959	565
887-960	565
Serie 2000	
2000-115	46
2000-121	595
2000-402	32
2000-402/000-005	152
2000-402/000-006	152
2000-402/000-018	152
2000-403	32
2000-403/000-005	152
2000-403/000-006	152
2000-404	32
2000-404/000-005	152
2000-404/000-006	152

Bestellnr.	Seite
Serie 2000	
2000-405	32
2000-405/000-005	152
2000-405/000-006	152
2000-405/011-000	155
2000-406	32
2000-406/000-005	152
2000-406/000-006	152
2000-406/020-000	155
2000-407	32
2000-407/000-005	152
2000-407/000-006	152
2000-408	32
2000-408/000-005	152
2000-408/000-006	152
2000-409	32
2000-409/000-005	152
2000-409/000-006	152
2000-410	32
2000-410/000-005	152
2000-410/000-006	152
2000-433	32
2000-434	32
2000-435	32
2000-436	32
2000-437	32
2000-438	32
2000-439	32
2000-440	32
2000-492	157
2000-510	146
2000-511	146
2000-549	146
2000-552	146
2000-553	146
2000-554	146
2000-555	146
2000-556	146
2000-557	146
2000-558	146
2000-559	146
2000-560	146
2000-1201	46
2000-1202	46
2000-1203	46
2000-1204	46
2000-1205	46
2000-1206	46
2000-1207	46
2000-1291	46
2000-1292	32
2000-1301	46
2000-1302	46
2000-1303	46
2000-1304	46
2000-1306	46
2000-1307	46
2000-1391	32
2000-1392	32
2000-1401	46
2000-1402	46
2000-1403	46
2000-1404	46
2000-1405	46
2000-1491	32
2000-1492	32
2000-2141	47
2000-2195	47
2000-2196	47
2000-2201	60
2000-2201/099-000	62
2000-2202	60
2000-2202/099-000	62
2000-2203	60
2000-2203/099-000	62
2000-2204	60

Bestellnr.	Seite
Serie 2000	
2000-2204/099-000	62
2000-2207	60
2000-2207/099-000	62
2000-2208	60
2000-2208/099-000	62
2000-2209	60
2000-2209/099-000	62
2000-2217	60
2000-2217/099-000	62
2000-2218	61
2000-2218/099-000	63
2000-2227	60
2000-2227/099-000	62
2000-2228	61
2000-2228/099-000	63
2000-2231	60
2000-2231/099-000	62
2000-2232	60
2000-2232/099-000	62
2000-2233	60
2000-2233/099-000	62
2000-2234	60
2000-2234/099-000	62
2000-2237	60
2000-2237/099-000	62
2000-2238	60
2000-2238/099-000	62
2000-2239	60
2000-2239/099-000	62
2000-2247	60
2000-2247/099-000	62
2000-2248	61
2000-2248/099-000	63
2000-2257	60
2000-2257/099-000	62
2000-2258	61
2000-2258/099-000	63
2000-2291	61
2000-2292	61
2000-5310/101-000	123
2000-5310/102-000	123
2000-5310/1101-951	123
2000-5310/1102-950	123
2000-5311	120
2000-5311/1101-951	120
2000-5311/1102-950	120
2000-5317/101-000	122
2000-5317/102-000	122
2000-5317/1101-951	122
2000-5317/1102-950	122
2000-5352	120
2000-5352/1102-953	120
2000-5357/101-000	122
2000-5357/102-000	122
2000-5372	120
2000-5372/1102-953	120
2000-5377/101-000	122
2000-5377/102-000	122
2000-5391	120
2000-5410	123
2000-5410/1101-951	123
2000-5410/1102-950	123
2000-5417	121
2000-5417/1101-951	121
2000-5417/1102-950	121
2000-5457	121
2000-5457/1102-953	121
2000-5477	121
2000-5477/1102-953	121
2000-5491	121
Serie 2001	
2001-115	48
2001-171	34
2001-402	34
2001-403	34
2001-404	34
2001-405	34

Bestellnr.	Seite
Serie 2001	
2001-405/011-000	155
2001-406	34
2001-406/020-000	155
2001-407	34
2001-408	34
2001-409	34
2001-410	34
2001-433	34
2001-434	34
2001-435	34
2001-436	34
2001-437	34
2001-438	34
2001-439	34
2001-440	34
2001-511	146
2001-549	146
2001-552	146
2001-553	146
2001-554	146
2001-555	146
2001-556	146
2001-557	146
2001-558	146
2001-559	146
2001-560	146
2001-1201	48
2001-1202	48
2001-1203	48
2001-1204	48
2001-1205	48
2001-1206	48
2001-1207	48
2001-1208	48
2001-1211/1000-410	128
2001-1211/1000-411	128
2001-1301	48
2001-1302	48
2001-1303	48
2001-1304	48
2001-1305	48
2001-1306	48
2001-1307	48
2001-1308	48
2001-1311/1000-410	128
2001-1311/1000-411	128
2001-1321/1000-413	128
2001-1321/1000-434	128
2001-1401	48
2001-1402	48
2001-1403	48
2001-1404	48
2001-1405	48
2001-1406	48
2001-1407	48
2001-1408	48
2001-1411/1000-410	128
2001-1411/1000-411	128
2001-1421/1000-413	128
2001-1421/1000-434	128
2001-1441	49
Serie 2002	
2002-115	26
2002-116	142
2002-121	595
2002-131	595
2002-160	594
2002-161	594
2002-171	26
2002-172	26
2002-191	78
2002-192	78
2002-194	78
2002-400	153

Bestellnr.	Seite
Serie 2002	
2002-401	158
2002-402	26
2002-402/000-005	152
2002-402/000-006	152
2002-403	26
2002-403/000-005	152
2002-403/000-006	152
2002-404	26
2002-404/000-005	152
2002-404/000-006	152
2002-405	26
2002-405/000-005	152
2002-405/000-006	152
2002-405/011-000	155
2002-406	26
2002-406/000-005	152
2002-406/000-006	152
2002-406/020-000	155
2002-407	26
2002-407/000-005	152
2002-407/000-006	152
2002-408	26
2002-408/000-005	152
2002-408/000-006	152
2002-409	26
2002-409/000-005	152
2002-409/000-006	152
2002-410	26
2002-410/000-005	152
2002-410/000-006	152
2002-415	153
2002-423	153
2002-423/000-005	153
2002-423/000-006	153
2002-433	26
2002-434	26
2002-435	26
2002-436	26
2002-437	26
2002-438	26
2002-439	26
2002-440	26
2002-472	154
2002-473	154
2002-473/011-000	154
2002-474	154
2002-475	154
2002-475/011-000	154
2002-476	154
2002-477	154
2002-477/011-000	154
2002-478	154
2002-479	154
2002-479/011-000	154
2002-480	154
2002-481	154
2002-481/011-000	154
2002-482	154
2002-492	157
2002-492/000-012	157
2002-493	157
2002-511	146
2002-541	147
2002-549	146
2002-552	146
2002-553	146
2002-554	146
2002-555	146
2002-556	146
2002-557	146
2002-558	146
2002-559	146
2002-560	146
2002-611	150
2002-641	150
2002-649	150
2002-800	142
2002-800/1000-410	138

Bestellnummernindex

Bestellnr.	Seite
Serie 2002	
2002-800/1000-411	138
2002-800/1000-541	140
2002-800/1000-542	140
2002-800/1000-836	140
2002-810	142
2002-820	142
2002-880	139
2002-880/1000-411	139
2002-880/1000-541	141
2002-880/1000-542	141
2002-880/1000-836	141
2002-991	90
2002-992	90
2002-1091	75
2002-1092	75
2002-1201	50
2002-1202	50
2002-1203	50
2002-1204	50
2002-1205	50
2002-1206	50
2002-1207	50
2002-1208	50
2002-1211/1000-410	130
2002-1211/1000-411	130
2002-1291	34
2002-1292	34
2002-1293	34
2002-1294	34
2002-1301	50
2002-1302	50
2002-1303	50
2002-1304	50
2002-1305	50
2002-1306	50
2002-1307	50
2002-1308	50
2002-1311/1000-410	130
2002-1311/1000-411	130
2002-1321/1000-413	130
2002-1321/1000-434	130
2002-1391	34
2002-1392	34
2002-1393	34
2002-1394	34
2002-1401	50
2002-1402	50
2002-1403	50
2002-1404	50
2002-1405	50
2002-1406	50
2002-1407	50
2002-1408	50
2002-1411/1000-410	130
2002-1411/1000-411	130
2002-1421/1000-413	130
2002-1421/1000-434	130
2002-1441	51
2002-1491	34
2002-1492	34
2002-1493	34
2002-1494	34
2002-1601	82
2002-1602	82
2002-1604	82
2002-1611	90
2002-1611/1000-541	90
2002-1611/1000-542	90
2002-1611/1000-836	90
2002-1611/1000-867	90
2002-1661	114
2002-1671	82
2002-1671/401-000	82
2002-1672	82
2002-1672/401-000	82

Bestellnr.	Seite
Serie 2002	
2002-1674	82
2002-1674/401-000	82
2002-1681	88
2002-1691	82
2002-1692	82
2002-1701	84
2002-1702	84
2002-1704	84
2002-1707	84
2002-1711	90
2002-1711/1000-541	90
2002-1711/1000-542	90
2002-1711/1000-836	90
2002-1711/1000-867	90
2002-1761	114
2002-1771	84
2002-1771/401-000	84
2002-1772	84
2002-1772/401-000	84
2002-1774	84
2002-1774/401-000	84
2002-1781	88
2002-1791	84
2002-1792	84
2002-1801	86
2002-1802	86
2002-1804	86
2002-1811	90
2002-1811/1000-541	90
2002-1811/1000-542	90
2002-1811/1000-836	90
2002-1811/1000-867	90
2002-1861	114
2002-1871	86
2002-1871/401-000	86
2002-1872	86
2002-1872/401-000	86
2002-1874	86
2002-1874/401-000	86
2002-1881	88
2002-1891	86
2002-1892	86
2002-1901	92
2002-1902	92
2002-1904	92
2002-1907	92
2002-1911	96
2002-1911/1000-541	96
2002-1911/1000-542	96
2002-1911/1000-836	96
2002-1911/1000-867	96
2002-1961	114
2002-1971	92
2002-1971/401-000	92
2002-1972	92
2002-1972/401-000	92
2002-1974	92
2002-1974/401-000	92
2002-1981	95
2002-1981/1000-413	94
2002-1981/1000-414	94
2002-1981/1000-429	94
2002-1981/1000-434	94
2002-1981/1000-435	94
2002-1981/1000-449	94
2002-1991	92
2002-1992	92
2002-2201	64
2002-2201/097-000	68
2002-2201/098-000	68
2002-2201/099-000	66
2002-2202	64
2002-2202/099-000	66
2002-2203	64
2002-2203/099-000	66
2002-2204	64
2002-2204/099-000	66

Bestellnr.	Seite
Serie 2002	
2002-2207	64
2002-2207/099-000	66
2002-2208	64
2002-2208/099-000	66
2002-2209	64
2002-2209/099-000	66
2002-2211/1000-410	134
2002-2211/1000-411	134
2002-2213/1000-487	134
2002-2213/1000-488	134
2002-2214/1000-489	134
2002-2214/1000-490	134
2002-2214/1000-491	134
2002-2214/1000-492	134
2002-2217	64
2002-2217/099-000	66
2002-2218	65
2002-2218/099-000	67
2002-2221/1000-413	134
2002-2221/1000-434	134
2002-2227	64
2002-2227/099-000	66
2002-2228	65
2002-2228/099-000	67
2002-2231	64
2002-2231/099-000	66
2002-2232	64
2002-2232/099-000	66
2002-2233	64
2002-2233/099-000	66
2002-2234	64
2002-2234/099-000	66
2002-2237	64
2002-2237/099-000	66
2002-2238	64
2002-2238/099-000	66
2002-2239	64
2002-2239/099-000	66
2002-2247	64
2002-2247/099-000	66
2002-2248	65
2002-2248/099-000	67
2002-2257	64
2002-2257/099-000	66
2002-2258	65
2002-2258/099-000	67
2002-2291	65
2002-2292	65
2002-2295	68
2002-2296	68
2002-2401	70
2002-2402	70
2002-2403	70
2002-2404	70
2002-2407	70
2002-2408	70
2002-2409	70
2002-2417	70
2002-2418	71
2002-2427	70
2002-2428	71
2002-2431	70
2002-2432	70
2002-2433	70
2002-2434	70
2002-2437	70
2002-2438	70
2002-2439	70
2002-2447	70
2002-2448	71
2002-2457	70
2002-2458	71
2002-2491	71
2002-2492	71
2002-2601	72
2002-2602	72
2002-2603	72
2002-2604	72
2002-2607	72

Bestellnr.	Seite
Serie 2002	
2002-2608	72
2002-2609	72
2002-2611	75
2002-2611/1000-541	75
2002-2611/1000-542	75
2002-2611/1000-836	75
2002-2611/1000-867	75
2002-2612	75
2002-2647	72
2002-2657	72
2002-2661	74
2002-2662	74
2002-2667	74
2002-2671	74
2002-2672	74
2002-2678	74
2002-2691	73
2002-2692	73
2002-2701	69
2002-2702	69
2002-2703	69
2002-2704	69
2002-2707	69
2002-2707/999-950	69
2002-2708	69
2002-2709	69
2002-2717	69
2002-2727	69
2002-2791	69
2002-2792	69
2002-2941	208
2002-2951	80
2002-2952	80
2002-2954	80
2002-2958	80
2002-2959	80
2002-2961	114
2002-2963	114
2002-2971	80
2002-2972	80
2002-2974	80
2002-2991	80
2002-2992	80
2002-3201	76
2002-3203	76
2002-3204	76
2002-3207	76
2002-3208	76
2002-3209	76
2002-3211/1000-410	136
2002-3211/1000-411	136
2002-3211/1000-675	136
2002-3211/1000-676	136
2002-3212/1000-673	136
2002-3212/1000-674	136
2002-3217	76
2002-3218	77
2002-3221/1000-413	136
2002-3221/1000-434	136
2002-3227	76
2002-3228	77
2002-3231	76
2002-3233	76
2002-3234	76
2002-3237	76
2002-3238	76
2002-3239	76
2002-3247	76
2002-3248	77
2002-3257	76
2002-3258	77
2002-3291	77
2002-3292	77
2002-4101	78
2002-4111	78
2002-4127	78
2002-4131	78

Bestellnr.	Seite
Serie 2002	
2002-4141	78
2002-4157	78
2002-4191	78
2002-4192	78
2002-6301	52
2002-6302	52
2002-6303	52
2002-6304	52
2002-6305	52
2002-6306	52
2002-6307	52
2002-6308	52
2002-6391	52
2002-6392	52
2002-6401	53
2002-6402	53
2002-6403	53
2002-6404	53
2002-6405	53
2002-6406	53
2002-6407	53
2002-7111	212
2002-7114	212
2002-7192	212
2002-7211	212
2002-7214	212
2002-7292	212
Serie 2003	
2003-499	204
2003-500	204
2003-911	208
2003-911/1000-923	208
2003-6640	206
2003-6641	204
2003-6642	204
2003-6643	206
2003-6644	204
2003-6645	204
2003-6646	204
2003-6649	204
2003-6650	204
2003-6651	204
2003-6660	206
2003-6661	206
2003-6692	204
2003-6693	206
2003-6694	206
2003-7300	202
2003-7640	202
2003-7641	202
2003-7642	202
2003-7645	202
2003-7646	202
2003-7649	202
2003-7650	202
2003-7651	202
2003-7659	202
2003-7692	202
Serie 2004	
2004-115	54
2004-171	38
2004-172	38
2004-402	38
2004-403	38
2004-404	38
2004-405	38
2004-405/011-000	155

Bestellnr.	Seite
Serie 2004	
2004-406	38
2004-406/020-000	155
2004-407	38
2004-408	38
2004-409	38
2004-410	38
2004-433	38
2004-434	38
2004-435	38
2004-436	38
2004-437	38
2004-438	38
2004-439	38
2004-440	38
2004-511	148
2004-541	148
2004-549	148
2004-552	148
2004-553	148
2004-554	148
2004-555	148
2004-911	114
2004-911/1000-541	114
2004-911/1000-542	114
2004-911/1000-836	114
2004-911/1000-867	114
2004-1201	54
2004-1202	54
2004-1203	54
2004-1204	54
2004-1205	54
2004-1206	54
2004-1207	54
2004-1211/1000-400	132
2004-1211/1000-401	132
2004-1291	38
2004-1292	38
2004-1293	38
2004-1294	38
2004-1301	54
2004-1302	54
2004-1303	54
2004-1304	54
2004-1305	54
2004-1306	54
2004-1307	54
2004-1311/1000-400	132
2004-1311/1000-401	132
2004-1391	38
2004-1392	38
2004-1393	38
2004-1394	38
2004-1401	54
2004-1402	54
2004-1403	54
2004-1404	54
2004-1405	54
2004-1406	54
2004-1407	54
2004-1408	54
2004-1411/1000-400	132
2004-1411/1000-401	132
2004-1491	38
2004-1492	38
2004-1493	38
2004-1494	38
Serie 2005	
2005-7300	210
2005-7641	210
2005-7642	210
2005-7645	210
2005-7646	210
2005-7649	210

Bestellnr.	Seite
Serie 2005	
2005-7692	210
Serie 2006	
2006-115	27
2006-191	159
2006-401	158
2006-401/000-050	158
2006-402	27
2006-403	27
2006-404	27
2006-405	27
2006-405/011-000	155
2006-433	27
2006-434	27
2006-435	27
2006-451	158
2006-499	48
2006-511	148
2006-549	148
2006-911	116
2006-911/1000-541	116
2006-911/1000-542	116
2006-911/1000-836	116
2006-911/1000-867	116
2006-921	116
2006-921/1000-541	116
2006-921/1000-542	116
2006-921/1000-836	116
2006-921/1000-859	116
2006-921/1000-867	116
2006-931	116
2006-931/099-000	116
2006-931/1000-541	116
2006-931/1000-542	116
2006-931/1000-836	116
2006-931/1000-859	116
2006-931/1000-867	116
2006-931/1099-541	117
2006-931/1099-542	117
2006-931/1099-836	117
2006-931/1099-859	117
2006-931/1099-867	117
2006-991	102
2006-992	102
2006-1201	56
2006-1202	56
2006-1204	56
2006-1207	56
2006-1208	56
2006-1291	40
2006-1292	40
2006-1293	40
2006-1294	40
2006-1301	56
2006-1302	56
2006-1304	56
2006-1305	56
2006-1307	56
2006-1391	40
2006-1392	40
2006-1393	40
2006-1394	40
2006-1601	98
2006-1604	98
2006-1611	102
2006-1611/1000-541	102
2006-1611/1000-542	102
2006-1611/1000-836	102
2006-1611/1000-867	102
2006-1621	102
2006-1621/1000-541	102
2006-1621/1000-542	102
2006-1621/1000-836	102
2006-1621/1000-859	102

Bestellnr.	Seite
Serie 2006	
2006-1621/1000-867	102
2006-1631	102
2006-1631/099-000	103
2006-1631/1000-541	102
2006-1631/1000-542	102
2006-1631/1000-836	102
2006-1631/1000-859	102
2006-1631/1000-867	102
2006-1631/1099-541	103
2006-1631/1099-542	103
2006-1631/1099-836	103
2006-1631/1099-859	103
2006-1631/1099-867	103
2006-1661	116
2006-1664	116
2006-1671	98
2006-1671/1000-848	98
2006-1671/1000-849	98
2006-1671/1000-850	98
2006-1671/1000-851	98
2006-1674	98
2006-1681	101
2006-1681/1000-413	100
2006-1681/1000-414	100
2006-1681/1000-429	100
2006-1681/1000-434	100
2006-1681/1000-435	100
2006-1681/1000-449	100
2006-1691	98
2006-1692	98
2006-1695	116
2006-1696	116
2006-7111	212
2006-7114	212
2006-7192	212
2006-7300	212
2006-8401	104
2006-8601	104
2006-8604	104
2006-8661	104
2006-8664	104
2006-8671	104
2006-8674	104
2006-8691	104
2006-8692	104
Serie 2007	
2007-8442	110
2007-8443	110
2007-8444	110
2007-8445	110
2007-8446	110
2007-8447	110
2007-8448	110
2007-8801	110
2007-8804	110
2007-8807	111
2007-8811	110
2007-8821	110
2007-8873	112
2007-8876	113
2007-8891	110
2007-8892	110
2007-8893	110
2007-8894	110
2007-8899	110
Serie 2009	
2009-110	588
2009-113	588
2009-114	588
2009-115	588
2009-145	589
2009-163	597
2009-174	151

Bestellnummernindex

Bestellnr.	Seite
Serie 2009	
2009-180	155
2009-182	151
2009-191	594
2009-192	594
2009-193	594
2009-196	594
2009-198	594
2009-304	202
2009-305	202
2009-309	612
2009-310	612
2009-402	156
2009-404	156
2009-406	156
2009-412	156
2009-414	156
2009-414/000-005	156
2009-414/000-006	156
2009-416	156
Serie 2010	
2010-100	41
2010-115	57
2010-402	41
2010-403	41
2010-404	41
2010-405	41
2010-405/011-000	155
2010-433	41
2010-434	41
2010-435	41
2010-511	148
2010-549	148
2010-1201	57
2010-1202	57
2010-1204	57
2010-1205	57
2010-1207	57
2010-1208	57
2010-1291	41
2010-1292	41
2010-1301	57
2010-1302	57
2010-1304	57
2010-1305	57
2010-1307	57
2010-1391	41
2010-1392	41
2010-7111	212
2010-7114	212
2010-7192	212
Serie 2016	
2016-100	28
2016-115	28
2016-402	28
2016-403	28
2016-404	28
2016-405	28
2016-405/011-000	155
2016-433	28
2016-434	28
2016-435	28
2016-499	57
2016-511	149
2016-549	149
2016-1201	58
2016-1202	58
2016-1203	58

Bestellnr.	Seite
Serie 2016	
2016-1204	58
2016-1207	58
2016-1208	58
2016-1291	42
2016-1292	42
2016-1301	58
2016-1302	58
2016-1303	58
2016-1304	58
2016-1305	58
2016-1307	58
2016-1391	42
2016-1392	42
2016-7111	213
2016-7114	213
2016-7192	213
2016-7601	214
2016-7604	214
2016-7607	214
2016-7608	518
2016-7611	518
2016-7691	214
2016-7692	214
2016-7711	214
2016-7714	214
2016-7792	214
Serie 2020	
2020-100	164
2020-102	168
2020-102/122-000	176
2020-102/132-000	176
2020-102/142-000	176
2020-103	168
2020-103/000-036	172
2020-103/000-037	172
2020-103/000-038	172
2020-103/000-039	173
2020-103/122-000	176
2020-103/132-000	176
2020-103/142-000	176
2020-104	168
2020-104/000-036	172
2020-104/000-037	172
2020-104/000-038	172
2020-104/000-039	173
2020-104/124-000	176
2020-104/133-000	176
2020-104/143-000	176
2020-105	168
2020-105/000-036	172
2020-105/000-037	172
2020-105/000-038	172
2020-105/000-039	173
2020-105/124-000	176
2020-105/133-000	176
2020-105/143-000	176
2020-106	168
2020-106/000-036	172
2020-106/000-037	172
2020-106/000-038	172
2020-106/000-039	173
2020-106/124-000	176
2020-106/133-000	176
2020-106/143-000	176
2020-107	168
2020-107/000-036	172
2020-107/000-037	172
2020-107/000-038	172
2020-107/000-039	173
2020-107/124-000	176
2020-107/134-000	176
2020-107/144-000	176
2020-108	168
2020-108/000-036	172
2020-108/000-037	172
2020-108/000-038	172

Bestellnr.	Seite
Serie 2020	
2020-108/000-039	173
2020-108/124-000	176
2020-108/134-000	176
2020-108/144-000	176
2020-109	168
2020-109/000-036	172
2020-109/000-037	172
2020-109/000-038	172
2020-109/000-039	173
2020-109/124-000	176
2020-109/134-000	176
2020-109/144-000	176
2020-110	168
2020-110/000-036	172
2020-110/000-037	172
2020-110/000-038	172
2020-110/000-039	173
2020-110/125-000	176
2020-110/135-000	176
2020-110/145-000	176
2020-111	168
2020-111/000-036	172
2020-111/000-037	172
2020-111/000-038	172
2020-111/000-039	173
2020-111/125-000	176
2020-111/135-000	176
2020-111/145-000	176
2020-112	168
2020-112/000-036	172
2020-112/000-037	172
2020-112/000-038	172
2020-112/000-039	173
2020-112/125-000	176
2020-112/135-000	176
2020-112/145-000	176
2020-113	168
2020-113/000-036	172
2020-113/000-037	172
2020-113/000-038	172
2020-113/000-039	173
2020-113/125-000	176
2020-113/135-000	176
2020-113/145-000	176
2020-114	168
2020-114/000-036	172
2020-114/000-037	172
2020-114/000-038	172
2020-114/000-039	173
2020-114/125-000	176
2020-114/135-000	176
2020-114/145-000	176
2020-115	168
2020-115/000-036	172
2020-115/000-037	172
2020-115/000-038	172
2020-115/000-039	173
2020-115/125-000	176
2020-115/135-000	176
2020-115/145-000	176
2020-161	170
2020-164	170
2020-167	170
2020-181	170
2020-184	170
2020-187	170
2020-202	168
2020-202/122-000	178
2020-202/132-000	178
2020-202/142-000	178
2020-203	168
2020-203/000-036	174
2020-203/000-037	174
2020-203/000-038	174
2020-203/000-039	175
2020-203/122-000	178
2020-203/132-000	178
2020-203/142-000	178
2020-204	168
2020-204/000-036	174

Bestellnr.	Seite
Serie 2020	
2020-204/000-037	174
2020-204/000-038	174
2020-204/000-039	175
2020-204/124-000	178
2020-204/133-000	178
2020-204/143-000	178
2020-205	168
2020-205/000-036	174
2020-205/000-037	174
2020-205/000-038	174
2020-205/000-039	175
2020-205/124-000	178
2020-205/133-000	178
2020-205/143-000	178
2020-206	168
2020-206/000-036	174
2020-206/000-037	174
2020-206/000-038	174
2020-206/000-039	175
2020-206/124-000	178
2020-206/133-000	178
2020-206/143-000	178
2020-207	168
2020-207/000-036	174
2020-207/000-037	174
2020-207/000-038	174
2020-207/000-039	175
2020-207/124-000	178
2020-207/134-000	178
2020-207/144-000	178
2020-208	168
2020-208/000-036	174
2020-208/000-037	174
2020-208/000-038	174
2020-208/000-039	175
2020-208/124-000	178
2020-208/134-000	178
2020-208/144-000	178
2020-209	168
2020-209/000-036	174
2020-209/000-037	174
2020-209/000-038	174
2020-209/000-039	175
2020-209/124-000	178
2020-209/134-000	178
2020-209/144-000	178
2020-210	168
2020-210/000-036	174
2020-210/000-037	174
2020-210/000-038	174
2020-210/000-039	175
2020-210/125-000	178
2020-210/135-000	178
2020-210/145-000	178
2020-211	168
2020-211/000-036	174
2020-211/000-037	174
2020-211/000-038	174
2020-211/000-039	175
2020-211/125-000	178
2020-211/135-000	178
2020-211/145-000	178
2020-212	168
2020-212/000-036	174
2020-212/000-037	174
2020-212/000-038	174
2020-212/000-039	175
2020-212/125-000	178
2020-212/135-000	178
2020-212/145-000	178
2020-213	168
2020-213/000-036	174
2020-213/000-037	174
2020-213/000-038	174
2020-213/000-039	175
2020-213/125-000	178
2020-213/135-000	178
2020-213/145-000	178
2020-214	168
2020-214/000-036	174
2020-214/000-037	174

Bestellnr.	Seite
Serie 2020	
2020-214/000-038	174
2020-214/000-039	175
2020-214/125-000	178
2020-214/135-000	178
2020-214/145-000	178
2020-215	168
2020-215/000-036	174
2020-215/000-037	174
2020-215/000-038	174
2020-215/000-039	175
2020-215/125-000	178
2020-215/135-000	178
2020-215/145-000	178
2020-261	170
2020-264	170
2020-267	170
2020-281	170
2020-284	170
2020-287	170
2020-1201	164
2020-1204	164
2020-1207	164
2020-1291	164
2020-1292	164
2020-1301	164
2020-1304	164
2020-1307	164
2020-1391	164
2020-1392	164
2020-1401	164
2020-1404	164
2020-1407	164
2020-1491	164
2020-1492	164
2020-2201	166
2020-2202	166
2020-2203	166
2020-2204	166
2020-2207	166
2020-2208	166
2020-2209	166
2020-2217	166
2020-2227	166
2020-2231	166
2020-2232	166
2020-2233	166
2020-2234	166
2020-2237	166
2020-2238	166
2020-2239	166
2020-2247	166
2020-2257	166
2020-2291	167
2020-2292	167
2020-5311	125
2020-5311/1102-950	125
2020-5317/102-000	127
2020-5317/1102-950	127
2020-5372	125
2020-5372/1102-953	125
2020-5377/102-000	127
2020-5391	125
2020-5417	126
2020-5417/1102-950	126
2020-5477	126
2020-5477/1102-953	126
2020-5491	126
Serie 2022	
2022-100	180
2022-101	184
2022-101/000-016	184
2022-101/122-000	190
2022-101/122-006	190

Bestellnr.	Seite
Serie 2022	
2022-101/122-016	190
2022-101/132-000	190
2022-101/132-006	190
2022-101/132-016	190
2022-101/142-000	190
2022-101/142-006	190
2022-101/142-016	190
2022-102	184
2022-102/000-016	184
2022-102/122-000	190
2022-102/132-000	190
2022-102/142-000	190
2022-102/999-953	196
2022-103	184
2022-103/000-036	188
2022-103/000-037	188
2022-103/000-038	188
2022-103/000-038/999-953	197
2022-103/000-039	189
2022-103/000-039/999-953	197
2022-103/123-000	190
2022-103/133-000	190
2022-103/143-000	190
2022-103/999-953	196
2022-104	184
2022-104/000-036	188
2022-104/000-037	188
2022-104/000-038	188
2022-104/000-038/999-953	197
2022-104/000-039	189
2022-104/000-039/999-953	197
2022-104/123-000	190
2022-104/133-000	190
2022-104/143-000	190
2022-104/999-953	196
2022-105	184
2022-105/000-036	188
2022-105/000-037	188
2022-105/000-038	188
2022-105/000-038/999-953	197
2022-105/000-039	189
2022-105/000-039/999-953	197
2022-105/123-000	190
2022-105/134-000	190
2022-105/144-000	190
2022-105/999-953	196
2022-106	184
2022-106/000-036	188
2022-106/000-037	188
2022-106/000-038	188
2022-106/000-038/999-953	197
2022-106/000-039	189
2022-106/000-039/999-953	197
2022-106/123-000	190
2022-106/134-000	190
2022-106/144-000	190
2022-106/999-953	196
2022-107	184
2022-107/000-036	188
2022-107/000-037	188
2022-107/000-038	188
2022-107/000-039	189
2022-107/123-000	190
2022-107/135-000	190
2022-107/145-000	190
2022-107/999-953	196
2022-108	184
2022-108/000-036	188
2022-108/000-037	188
2022-108/000-038	188
2022-108/000-039	189
2022-108/123-000	190
2022-108/135-000	190
2022-108/145-000	190
2022-108/999-953	196
2022-109	184
2022-109/000-036	188
2022-109/000-037	188
2022-109/000-038	188
2022-109/000-039	189
2022-109/123-000	190

Bestellnr.	Seite
Serie 2022	
2022-109/135-000	190
2022-109/145-000	190
2022-110	184
2022-110/000-036	188
2022-110/000-037	188
2022-110/000-038	188
2022-110/000-039	189
2022-110/123-000	190
2022-110/135-000	190
2022-110/145-000	190
2022-111	184
2022-111/000-036	188
2022-111/000-037	188
2022-111/000-038	188
2022-111/000-039	189
2022-111/126-000	190
2022-111/136-000	190
2022-111/146-000	190
2022-112	184
2022-112/000-036	188
2022-112/000-037	188
2022-112/000-038	188
2022-112/000-039	189
2022-112/126-000	190
2022-112/136-000	190
2022-112/146-000	190
2022-113	184
2022-113/000-036	188
2022-113/000-037	188
2022-113/000-038	188
2022-113/000-039	189
2022-113/126-000	190
2022-113/136-000	190
2022-113/146-000	190
2022-114	184
2022-114/000-036	188
2022-114/000-037	188
2022-114/000-038	188
2022-114/000-039	189
2022-114/126-000	190
2022-114/136-000	190
2022-114/146-000	190
2022-115	184
2022-115/000-036	188
2022-115/000-037	188
2022-115/000-038	188
2022-115/000-039	189
2022-115/127-000	190
2022-115/137-000	190
2022-115/147-000	190
2022-141	168
2022-142	168
2022-151	168
2022-152	168
2022-161	186
2022-162	186
2022-164	186
2022-167	186
2022-171	186
2022-172	186
2022-174	186
2022-177	186
2022-181	186
2022-182	186
2022-184	186
2022-187	186
2022-1201	180
2022-1201/999-953	192
2022-1202	180
2022-1204	180
2022-1204/999-953	192
2022-1207	180
2022-1207/999-953	192
2022-1291	180
2022-1292	180
2022-1301	180
2022-1301/999-953	192
2022-1302	180
2022-1304	180

Bestellnr.	Seite
Serie 2022	
2022-1304/999-953	192
2022-1307	180
2022-1307/999-953	192
2022-1391	180
2022-1392	180
2022-1401	180
2022-1401/999-953	192
2022-1402	180
2022-1404	180
2022-1404/999-953	192
2022-1407	180
2022-1407/999-953	192
2022-1491	180
2022-1492	180
2022-2201	182
2022-2201/999-953	194
2022-2202	182
2022-2202/999-953	194
2022-2203	182
2022-2203/999-953	194
2022-2204	182
2022-2204/999-953	194
2022-2207	182
2022-2207/999-953	194
2022-2208	182
2022-2208/999-953	194
2022-2209	182
2022-2209/999-953	194
2022-2217	182
2022-2217/999-953	194
2022-2227	182
2022-2227/999-953	194
2022-2231	182
2022-2231/999-953	194
2022-2232	182
2022-2232/999-953	194
2022-2233	182
2022-2233/999-953	194
2022-2234	182
2022-2234/999-953	194
2022-2237	182
2022-2237/999-953	194
2022-2238	182
2022-2238/999-953	194
2022-2239	182
2022-2239/999-953	194
2022-2247	182
2022-2247/999-953	194
2022-2257	182
2022-2257/999-953	194
2022-2291	183
2022-2292	183
Serie 2042	
2042-321	144
2042-331	144
2042-341	144
2042-351	144
Serie 2102	
2102-1201	26
2102-1204	26
2102-1207	26
2102-1291	26
2102-1292	26
2102-1301	26
2102-1304	26
2102-1307	26
2102-1391	26
2102-1392	26
2102-5201	29
2102-5204	29
2102-5207	29
2102-5301	29
2102-5304	29
2102-5307	29

Bestellnummernindex

Bestellnr.	Seite
Serie 2106	
2106-1201	27
2106-1204	27
2106-1207	27
2106-1291	27
2106-1292	27
2106-1301	27
2106-1304	27
2106-1307	27
2106-1391	27
2106-1392	27
2106-5201	30
2106-5204	30
2106-5207	30
2106-5301	30
2106-5304	30
2106-5307	30
Serie 2116	
2116-1201	28
2116-1204	28
2116-1207	28
2116-1291	28
2116-1292	28
2116-1301	28
2116-1304	28
2116-1307	28
2116-1391	28
2116-1392	28
2116-5201	31
2116-5204	31
2116-5207	31
2116-5301	31
2116-5304	31
2116-5307	31
Serie 2200	
2200-1201	32
2200-1204	32
2200-1207	32
2200-1301	32
2200-1304	32
2200-1307	32
2200-1401	32
2200-1404	32
2200-1407	32
Serie 2201	
2201-1201	34
2201-1204	34
2201-1207	34
2201-1301	34
2201-1304	34
2201-1307	34
2201-1401	34
2201-1404	34
2201-1407	34
Serie 2202	
2202-1201	36
2202-1203	36
2202-1204	36
2202-1205	36
2202-1207	36
2202-1301	36
2202-1304	36
2202-1307	36

Bestellnr.	Seite
Serie 2202	
2202-1401	36
2202-1404	36
2202-1407	36
Serie 2204	
2204-1201	38
2204-1204	38
2204-1207	38
2204-1301	38
2204-1304	38
2204-1307	38
2204-1401	38
2204-1404	38
2204-1407	38
Serie 2206	
2206-1201	40
2206-1204	40
2206-1207	40
2206-1301	40
2206-1304	40
2206-1307	40
Serie 2210	
2210-1201	41
2210-1204	41
2210-1207	41
2210-1301	41
2210-1304	41
2210-1307	41
Serie 2216	
2216-1201	42
2216-1204	42
2216-1207	42
2216-1301	42
2216-1304	42
2216-1307	42
Serie 2273	
2273-202	537
2273-203	537
2273-204	537
2273-205	537
2273-208	537
2273-500	537

Bestellnr.	Seite

Bestellnr.	Seite

Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite	Bestellnr.	Seite

WAGO weltweit
Gesellschaften und Vertretungen

Ägypten
KENANA Automation / System Integrator
(Water & Waste Water)
2 Building 10, Block 31
Ibrahim Shehata Street
Nasr City
Cairo, Egypt
Tel. +2 01 02899 3434
Fax +2 02 357 3353
mohamed.bahgat@kenanaeg.com

IBN Engineering / Distributor
(Automation Products)
Tel. +2 02 3721 4350
Fax +2 02 3722 1709
nasrelwy@ibnengineering.com

Barkouky Electric / System Integrator (Building Management)
Tel. +2 02 2269 1192
Fax +2 02 2269 1193
ahmed@barkouky.com.eg

Misc (Interconnection & Interface Products)
Tel. +202 226 80994/7
Fax +202 226 79469
sales@miscegypt.com

Algerien
über WAGO Frankreich

Argentinien
Bruno Schillig S.A.
Arenales 4030, B1604CFD
Florida, PBA
Tel. +54 11 4730 1100
Fax +54 11 4761 7244
wago@schillig.com.ar

Armenien
ROOT ITSP LLC
33 Halabyan str.
0038, Yerevan
info@root.am

Aserbaidschan
AZ Technics LTD
Zulfi V. Alizade
Y.Safarov str.33, AZ1025,
Baku
Tel. +994 50 210 24 49
Fax +994 12 496 83 34
info@AZtechnics.az

Australien
WAGO Pty. Ltd.
2-4 Overseas Drive
Noble Park Victoria 3174
Tel. +61 03 8791 6300
Fax +61 03 9701 0177
sales.anz@wago.com

NHP ELECTRICAL ENGINEERING
PRODUCTS PTY LTD
43-67 River Street
Richmond, Victoria, 3121
P.O. Box 199
Tel. +61 3 9429 2999
Fax +61 3 9429 1075
export@wago.com

Bangladesch
über WAGO Indien

Belgien
WAGO BeLux nv
Excelsiorlaan 11
1930 Zaventem
Tel. +32 2 717 9090
Fax +32 2 717 9099
info-be@wago.com

Bolivien
ISOTEK S.R.L.
Zona Casco Viejo
Calle Isso #578, B/San Roque
Santa Cruz
Tel. +591 721 000 27
info@isotek.bo

Bosnien & Herzegowina
über WAGO Bulgarien

AM-ELEKTRIK doo
Dzemala Bijedica 160F
71000 Sarajevo
Tel. +38762 59 99 54
Fax +38733 92 23 89
info@amelektrik.com
www.am-elektrik.com

Brasilien
WAGO Eletroeletrônicos Ltda
Rua Trípoli, 640, Lotamento Multivias II
Jardim Ermida I
Jundiaí - SP
CEP 13212-217
Tel. +55 (11) 2923 7200
info.br@wago.com

Bulgarien
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Representative Office Sofia
Business Center Serdika
2E Akad. Ivan Geshov Blvd.
Building 1, Floor 4, Office 417
1330 Sofia
Tel. +359 2 489 46 09/10
Fax +359 2 928 28 50
info-BG@wago.com

Chile
Desimat Chile
Av Puerto Vespucio 9670
Pudahuel Santiago
Tel. +56 2 747 0152
Fax +56 2 747 0153
ventaschile@desimat.cl

China
WAGO Electronic (Tianjin) Co., Ltd.
No.5, Quan Hui Road
Wuqing Development Area
Tianjin 301700
Tel. +86 22 5967 7688
Fax +86 22 5961 7668
info-cn@wago.com

Dänemark
WAGO Denmark A/S
Lejrvej 17
3500 Værløse
Tel. +45 44 357 777
info.dk@wago.com

Deutschland
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastraße 27
32423 Minden
Tel. +49 571 887-0
Fax +49 571 887-169
info@wago.com

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Waldstraße 1
99706 Sondershausen
Tel. +49 3632 659-0
Fax +49 3632 659-100
info@wago.com

Ecuador
ECUAINSETEC CIA LTDA
Yugoslavia N34-110 y Azuay
Quito
Tel. +593 2 24 50 475
Fax +593 2 22 51 242
g.castro@ecuainsetec.com.ec

Estland
Eltarko OÜ
Treiali tee 2 door 6
Peetri küla
Rae vald
75312 Harjumaa
Tel. +372 651 7731
Fax +372 651 7786
andres@eltarko.ee

Finnland
WAGO Finland Oy
Perintötie 2 C
01510 Vantaa
Tel. +358 9 7744 060
Fax +358 9 7744 0660
tilaus@wago.fi

Frankreich
WAGO Contact SAS
Paris Nord 2
83 Rue des Chardonnerets
93290 - Tremblay en France
B.P. 95947 - ROISSY CDG CEDEX
Tel. +33 1 4817 2590
Fax +33 1 4863 2520
info-fr@wago.com

Griechenland
PANAGIOTIS SP. DIMOULAS
DIMOULAS AUTOMATIONS
Kritis Str. 26
10439 Athens
Tel. +30 210 883 3337
Fax +30 210 883 4436
wago.info@dimoulas.com.gr

Großbritannien
WAGO Limited
Triton Park, Swift Valley Industrial Estate
RUGBY
Warwickshire, CV21 1SG
Tel. +44 1788 568 008
Fax +44 1788 568 050
uksales@wago.com

Honduras
CILASAS S.A. de C.V.
Barrio Los Andes
7 Calle entre 14 y 15 Ave. N.O.
P.O. Box. 1061
San Pedro Sula
Tel. +504 2557 1146/7
Fax +504 2557 1149
ventas@iecilasa.com

Hong Kong
National Concord Eng., Ltd.
Unit A-B, 5/F.
Southeast Industrial Building
611-619 Castle Peak Road
Tsuen Wan, N.T.
Tel. +852 2429 2611
Fax +852 2429 2164
sales@nce.com.hk

Indien
WAGO Private Limited
C-27, Sector-58, Phase-III
Noida-201 301
Gautam Budh Nagar (U.P)
Tel. +91 120 438 8700
Fax +91 120 438 8799
info.india@wago.com

Indonesien
über WAGO Singapur

Irak
über WAGO Vereinigte Arabische Emirate

Irland
Drives & Controls
Unit F4, Riverview Business Park
Nangor Road
Dublin 12
Tel. +353 1 4604474
Fax +353 1 4604507
info@drivesandcontrols.ie

Island
S. Gudjonsson ehf.
Smidjuvegur 3
200 Kopavogur
Tel. +354 520-4500
Fax +354 520-4501
export@wago.com

Israel
Comtel Israel Electronic Solutions Ltd.
Bet Hapaamon
20 Hataas Street
P.O. Box 66
44425 Kefar-Saba
Tel. +972 9 76 77 240
Fax +972 9 76 77 243
sales@comtel.co.il

Italien
WAGO Elettronica SRL a Socio Unico
Via Parini 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. +39 051 6132112
Fax +39 051 6132888
info-ita@wago.com

Japan
WAGO Co. of JAPAN Ltd.
Kinshicho Prime Tower
1-5-7, Kameido, Koto-ku
Tokyo 136-0071
Tel. +81 3 5627 2050
Fax +81 3 5627 2055
info-jp@wago.com

Jordanien
Oxgen for Engineering Systems Co. L.L.C
P.O Box: 2154 Amman
11953 Jordan
Tel. +962 79 9 860 869
Fax. +962 655 211 89
info@oxgn-grp.com

Kanada
WAGO Canada, Inc.
1550 Yorkton Court - Unit 1
Burlington, ON L7P 5B7
Tel. +1-888-9246-221
info.ca@wago.com

Kasachstan
Axima LLP
232/2, Ryskulov avenue
050061 Almaty
Tel. +7 727 356 52 91/92/93
Fax +7 727 327 14 92/93
trade1@axima.kz
or@axima.kz

TOO Technik-Trade
ul. i. A. Protosanova, 81
070004 Ust-Kamenogorsk
Tel. +7 7232 254 064
Fax +7 7232 253 251
info@technik.kz

Kasachstan
Nova Solut LLC (System Integrator)
050042, The Republic Of Kazakhstan,
Almaty city, Toktabayeva 23, #10
Tel. +7 777 206 04 76
director@novasolut.kz
tech@novasolut.kz

Katar
GEBD - Gulf European Business
Development - Company W.L.L.)
PO Box: 20 000
Doha, Quatar
Tel. +974 5591 5682
info@gebdc.com

Kolumbien
T.H.L. Ltda.
Cra. 49 B # 91-33
Bogotá
Tel. +57 1 621 85 50
Fax +57 1 621 60 28
ventas-thl2@thl.com.co

Korea
WAGO Korea Co., Ltd.
Room 205 AnyangMegaValley,
268, Hagui-ro, Dongan-gu, Anyang-si,
Gyeonggi-do, 14056, South Korea
Tel. +82 31 421 9500
info.korea@wago.com

Kosovo
über WAGO Bulgarien

Kroatien
M.B.A. d.o.o.
Frana Supila 5
51211 Matulji
Tel. +385 51 275-736
Fax +385 51 275-066
mba@ri.htnet.hr

MICROSTAR d.o.o.
Siget 18 b
10020 Zagreb
Tel. +385 1 3647 849
Fax +385 1 3636 662
wago@microstar.hr

Lettland
INSTABALT LATVIA SIA
Vestienas iela 6
Rīga, LV-1035
Tel. +371 6790 1188
Fax +371 6790 1180
info@instabalt.lv

Libanon
Gemayel Trading & Contracting
Rue 55, Antonins Project-Bloc L
P.O. BOX 70-1096
Antelias, Lebanon
Tel. +961 3 22 30 29
Fax +961 4 52 10 29
info@gtclb.com

Litauen
INSTABALT LIT UAB
Savanorių 187
Vilnius, 2053
Tel. +370 52 322 295
Fax +370 52 322 247
info@instabalt.lt

Luxemburg
über WAGO Belgien

Malaysia
WAGO Representative Office Malaysia
No 806, Block A4, Leisure Commerce Square,
No 9, Jalan PJS 8/9, 46150 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel. +60 3 7877 1776
Fax +60 3 7877 2776
kian.guan.tan@wago.com

HPH Materials (M) Sdn Bhd
No. 4, Jalan Nilam 1/6
Suban Hi-Tech Industrial Park
40000 Shah Alam
Selangor, D.E. Malaysia
Tel. +60 3 5638 2213
Fax +60 3 5638 8213
info@hphmaterials.com

Malediven
über WAGO Indien

Marokko
Automatisme & Connection Maroc
23, Rue Boured
2ème étage, appt4
Roche Noire
20300 Casablanca
Tel. +212 522 24 21 72/73
Fax +212 522 24 21 75
info-fr@wago.com

Mazedonien
über WAGO Bulgarien

Kompjunet Inzenering
Vladimir Komarov 1A-3/9
1000 Skopje
Tel. +389 2 521 12 00

Mexiko
WAGO SA de CV
Carretera estatal 431 Km. 2+200
Lote 99 Módulo 6
Parque Industrial Tecnológico Innovsción
Querétaro
El Marqués, Qro. 76246
Tel. +52 442 221 5946
Fax +52 442 221 5063
info.mx@wago.com

Nepal
über WAGO Indien

Neuseeland
über WAGO Australien

NHP NZ
7 Lockhart Place
Mt Wellington
Tel. +64 9 2761967
Fax +64 9 2761992
export@wago.com

Niederlande
WAGO Nederland B.V.
Laan van de Ram 19
7234 BW APELDOORN
Tel. +31 55 36 83 500
Fax +31 55 36 83 599
info-nl@wago.com

Nigeria
GIL Automations Ltd.
Daily Times Complex
2 Lateef Jakande Rd., Agidingbi
100271 Ikeja, Lagos State
Tel. +234 17132672335
sales@gilautomation.com

Norwegen
WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel. +47 22 30 94 50
Fax +47 22 30 94 51
info.no@wago.com

Oman
über WAGO Vereinigte Arabische Emirate

Österreich
WAGO Kontakttechnik Ges.m.b.H.
Europaring F15 602
Campus 21
2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 1 6150780
Fax +43 1 6150775
wago-at@wago.com

Pakistan
FuziLogiX Automation & Control
Suit No. 14, 5th Floor, Shan Arcade
New Garden Town, Lahore
Tel. +92 42 594 1503 - 4
Fax +92 42 585 1431
info@fuzilogix.com

S.A. Hamid & Co.
7 Brandreth Road
Lahore, 54000
Tel. +92 42 376 500 99
Fax +92 42 376 513 91
sales@sahamid.com

Paraguay
AESA
Av. Madame Lynch
c/Antolin Irala
2309 Asunción
Tel. +59 521674524
info@aesa.com.py

Peru
Manufacturas Eléctricas S.A.
Av O.R. Benavides 1215
15000 Lima
Tel. +511 6196200
Fax +511 6196247
ventas@manelsa.com.pe

Philippinen
über WAGO Singapur

Polen
WAGO ELWAG sp. z o. o.
ul. Piękna 58 a
50-506 Wrocław
Tel. +48 71 3602970
Fax +48 71 3602999
wago.elwag@wago.com

Portugal
MORGADO & CA. LDA - SEDE
Estrada Exterior da
Circunvalação 3558/3560
Apartado 1057
4435 Rio Tinto
Tel. +351 22 9770600
Fax +351 22 9770699
geral@morgadocl.pt

Republik Moldawien
Smart Delight SRL
Bulgara Str. 9/6
2001 Chisinau
Moldau
Tel. +373 (373) 69 10 22 01
alexandres@starnet.md

Rumänien
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor
077190 Voluntari, Ilfov
Tel. +40-(0)31 421 85 68
info-RO@wago.com

VDR & Servicii srl
Str. Valeriu Braniţe, nr. 60, ap.1,
sector 3
Tel. +40 21 322 5074/76
Fax +40 21 322 5075
office@componente-automatizari.ro

Russland
OOO WAGO Contact Rus
Ilimskaya strret 5, bldg. 2
127576 Moscow
Tel. +7 495 223-4747
info.ru@wago.com
www.wago.ru

OOO Prosoft
ul. Profsouznaya, 108
117437 Moscow
Tel. +7 495 2340636
Fax +7 495 2340640
info@prosoft.ru

Saudi Arabien
Saudi Electronic Trading
P.O. Box 60712
Riyadh 11555
Tel. +966 11 2063 377
Fax +966 11 4633 297
info@setra.com.sa

Schweden
WAGO Sverige AB
Box 11127, 161 11 BROMMA
Besöksadress: Adolfsbergsv. 31
Tel. +46 858410680
info.se@wago.com

Schweiz
WAGO CONTACT SA
Rte. de l'Industrie 19
Case Postale 168
1564 Domdidier
Tel. +41/26 676 75 00
Fax +41/26 676 75 01
info.switzerland@wago.com

Serbien
über WAGO Bulgarien

Mehatronik Sistem d.o.o.
Bul. Oslobodjenja 30
32000 Cacak
Tel. +381 (0)32 310 088
Fax. +381 (0)32 371 571
Mobil +381 (0)64 877 22 02
office@mehatronik.com

Sigma Controls Engineering doo
Jovana Skerlica 22
18000 Nis
Mobil +381 (0)63 403 104
wago@sce.rs
www.sce.rs

Singapur
WAGO Electronic Pte Ltd
138 Joo Seng Road #06-01
Singapore 368361
Tel. +65 62866776
Fax +65 62842425
info-sing@wago.com
www.wago.sg

Slowakei
Proelektro spol. s r.o.
Na barine 22
841 03 Bratislava - Lamač
Tel. +421 2 4569 2503
info@wago.sk

Slowenien
IC elektronika d.o.o.
Vodovodna cesta 100
1000 Ljubljana
Tel. +386 1568 01 26
Fax +386 1568 91 07
info@ic-elect.si

Elektronabava d.o.o.
Cesta 24 junija 3
1231 Ljubljana
Tel. +386 1 58 99 300
Fax +386 1 58 99 409
info@elektronabava.si

Spanien
DICOMAT S.L.
Avda. de la Industria, 36
Apartado Correos, 1.178
28108-Alcobendas (Madrid)
Tel. +34 91 662 1362
Fax +34 91 661 0089
info@dicomat-asetyc.com

Sri Lanka
über WAGO Indien

Südafrika
Shorrock Automation CC
Nellmapius drive
5 Regency Drive, Route 21 Corp. Park
0051 Centurion
Tel. +27 12 4500300
Fax +27 12 4500322
sales@shorrock.co.za

Syrien
Zahabi Co.
8/5 Shouhadaa St., P.O. Box 8262
Aleppo
Tel. +963 21 21 22 235 / 6
Fax +963 21 21 22 23 7
info.uae@wago.com

Taiwan
WAGO Contact, Ltd.
5F., No.168, Jiankang Rd
Zhonghe City
Taipei County 23585, Taiwan
Tel. +886 2 2225 0123
Fax +886 2 2225 1511
info.taiwan@wago.com

Thailand
WAGO Representative Office Thailand
4th Floor, KS Building
213/6-8 Rachada-Phisek Road
Dingdaeng, Bangkok 10400
Tel. +66 2 6935611
Fax +66 2 6935612
warongkon.khankham@wago.com

US Power Distribution Co., Ltd.
4th Floor, KS Building
213/6-8 Rachada-Phisek Road
Dingdaeng, Bangkok 10400
Tel. +66 2 2763040
Fax +66 2 2763049
uspower2014@gmail.com

Itthirit Technology Co., Ltd.
Vision Business Park 2 Floor 4
Soi Ramindhra 55/8, Watcharapon Road
Tharaeng, Bangkhen District
Bangkok Thailand 10220
Tel. +66 2 347 0780
Fax +66 2 347 0772
sales@itthirittechnology.com

Tschechien
WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 4 - Modřany
Tel. +420 261 090 143
info.cz@wago.com
wago-cz@wago.com

Tunesien
über WAGO Frankreich

Türkei
WAGO Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Yukarı Dudullu Mahallesi Bayraktar Bulvarı
Cad. Hattat Sok. No. 10
34775 Ümraniye - Istanbul
Tel. +90 216 472 1133
Fax +90 216 472 9910
info.tr@wago.com

Ukraine
NPP Logicon
Predslavinskaya street, 39, Office 303
03150 Kiev
Tel. +380 44 5228019
Fax +380 44 2611803
info@logicon.ua

Ukraine
Micropribor Ltd.
4, Krzhizhanovsky Str.
03142 Kiev
Tel. +380 44 392 93 86
Fax +380 44 392 93 87
sales@micropribor.kiev.ua

Ungarn
WAGO Hungária KFT
Ipari Park, Gyár u. 2
2040 Budapest
Tel. +36 23 502-170
Fax +36 23 502-166
info.hu@wago.com

Uruguay
Fivisa Electricidad
Avda. Urugay 1274
11100 Montevideo
Tel. +59 829 020 808
Fax +59 829 021 230
info@fivisa.com.uy

USA
WAGO CORPORATION
N120 W19129 Freistadt Road
Germantown, WI 53022
Tel. +1 262 255 6222
Fax +1 262 255 3232
Toll-Free: 1-800 DIN Rail (346-7245)
info.us@wago.com

Venezuela
PETROBORNAS, C.A.
C.C. PLAZA AEROPUERTO - PISO 1 - LOCAL P1-B-03
(8015) UNARE - PUERTO ORDAZ - ESTADO BOLÍVAR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Tel. +58 286 951 3382
Fax +58 286 951 3382
info@petrobornas.com

Vereinigte Arabische Emirate
WAGO Middle East (FZC)
SAIF Zone, Q4-282
P.O. Box 120665
Sharjah, UAE
Tel. +971 6 5579920
Fax +971 6 5579921
info.uae@wago.com

Vietnam
über WAGO Deutschland (Minden)

Weißrussland
DemsEnergo LLC
Smolyachkova Str. 16, Office 2
220005 Minsk
Tel. +375 17 2102189
Fax +375 17 2102189
dems@dems.by

ATAVA Techno Ltd.
Ul. Denisovskaya 47, office 1
220006 Minsk
Tel. +375173881018
atava@atava.by

Stand: 02/2019
Aktuelle Adressen unter
www.wago.com

WAGO Vertriebsgebiete

WAGO Vertriebsbüros in Deutschland

Vertriebsbüro Hamburg
Innungsstraße 3
21244 Buchholz in der Nordheide
Tel. +49 41 81/23 427- 0
Fax +49 41 81/23 427- 20
Email vb.hamburg@wago.com

PLZ-Region
17000 – 17199, 17300 – 17599,
18000 – 18699, 19000 – 19299,
19400 – 19499, 20000 – 29999

Vertriebsbüro Halle-Leipzig
Agnerstr. 8
06217 Merseburg
Tel. +49 34 61/27 73 - 0
Fax +49 34 61/27 73 - 20
Email vb.halle-leipzig@wago.com

PLZ-Region
01000 – 09999, 10000 – 16999,
17200 – 17299, 19300 – 19399,
34000 – 34999, 36170 – 36299,
36400 – 37499, 38800 – 39999,
98000 – 99999

Vertriebsbüro Herne
Baukauer Straße 86
44653 Herne
Tel. +49 23 23/98708 - 0
Fax +49 23 23/98708 - 88
Email vb.herne@wago.com

PLZ-Region
40000 – 42999, 44000 – 47999,
50000 – 53999, 57000 – 58999

Vertriebsbüro Minden
Hansastraße 27
32423 Minden
Tel. +49 5 71/8 87 - 77230
Fax +49 5 71/8 87 - 77240
Email vb.minden@wago.com

PLZ-Region
30000 – 33999, 37500 – 38799,
48000 – 49999, 59000 – 59999

Vertriebsbüro Frankfurt
Dr.-Hermann-Neubauer-Ring 38-40
63500 Seligenstadt
Tel. +49 61 82/89809- 0
Fax +49 61 82/89809- 10
Email vb.frankfurt@wago.com

PLZ-Region
35000 – 36169, 36300 – 36399,
54000 – 56999, 60000 – 67999,
68600 – 68699, 76800 – 76899

Vertriebsbüro Nürnberg
Gutenstetter Straße 8 B
90449 Nürnberg
Tel. +49 9 11/9 65 00 - 0
Fax +49 9 11/9 65 00 - 20
Email vb.nuernberg@wago.com

PLZ-Region
90000 – 92999, 95000 – 97999

Vertriebsbüro Reutlingen
Gerhard-Kindler-Straße 13
72770 Reutlingen
Tel. +49 71 21/91 27 - 0
Fax +49 71 21/91 27 - 20
Email vb.reutlingen@wago.com

PLZ-Region
68000 – 68599, 68700 – 76799,
76900 – 79999, 88000 – 88999

Vertriebsbüro München
Hainbuchenring 4
82061 Neuried
Tel. +49 89/89 52 16 - 0
Fax +49 89/89 52 16 - 33
Email vb.muenchen@wago.com

PLZ-Region
80000 – 87999, 89000 – 89999,
93000 – 94999

Stand: 12/2018
Aktuelle Adressen unter www.wago.com

Digitale Bestellwege

So einfach ist einkaufen!

Bei WAGO stehen Ihnen drei digitale Bestellwege zur Verfügung:

Onlinebestellung

Auf unserer Website www.wago.com finden Sie mehr als 25.000 Produkte, ihre individuellen Preise, genaue Verfügbarkeiten und immer die neuesten Informationen.

OCI (Open Catalog Interface)

Mit der offenen Standardschnittstelle OCI greifen Sie direkt aus Ihrem ERP-System auf mehr als 25.000 WAGO Produkte und deren Stammdaten zu, sodass Ihrer vollständigen Bestellung nichts im Wege steht.



EDI (Electronic Data Interchange)

Beziehen Sie Ihre Produkte bei WAGO einfach und sicher. Mit EDI verläuft der Datenaustausch von Standardgeschäftsvorgängen zwischen zwei Anwendungssystemen vollautomatisch.

Gern beraten wir Sie bei der Auswahl, welcher digitale Bestellweg für Sie der Richtige ist. Bitte sprechen Sie uns an.
Stephan Gaßmann
+49(571)887 - 44513
edi@wago.com

Weiterführende Informationen zu unseren digitalen Bestellwegen finden Sie unter: https://www.wago.com/digitalorder

Notizen

Notizen

Notizen

WAGO ist eine eingetragene Marke der WAGO Verwaltungsgesellschaft mbH!

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Postfach 2880 · 32385 Minden
Hansastraße 27 · 32423 Minden
info@wago.com
www.wago.com

Zentrale	0571/ 887 - 0
Vertrieb	0571/ 887 - 44222
Auftragsservice	0571/ 887 - 44333
Fax	0571/ 887 - 844169

0888-8001/0100-0101 – WAGO Reihenklemmensysteme 2019/2020 DE – 03/2019-00 – Printed in Germany – Änderungen vorbehalten