


Back-UPS™ SX3



Schneider
Electric

Back-UPS™ SX3

UPS com estabilizador de tensão para equipamentos eletrônicos e computadores



A gama Back-UPS™ SX3 da Schneider Electric protege o seu equipamento eletrónico de danos provocados por cortes de energia, sobretensões e picos de tensão e, simultaneamente, proporciona alimentação elétrica de curta duração durante um corte. A Back-UPS™ SX3 dispõe da função de estabilização de tensão, com a regulação automática (AVR) que ajusta imediatamente as variações de tensão do seu equipamento eletrónico para níveis estabilizados, de forma a que possa trabalhar ininterruptamente durante as constantes variações de tensão. Especificamente concebida para proteger o seu equipamento e as ligações de rede em condições difíceis de alimentação, a Back-UPS™ SX3 garante a máxima produtividade e eficiência operacional.

As características incluem:

Botão de ativação / Indicador LED e alarmes acústicos

Análise rápida do estado da unidade através dos indicadores visuais e acústicos.

Ligações de saída com autonomia, regulação de tensão e proteção contra picos de tensão

Mantém os equipamentos eletrónicos básicos a funcionar durante cortes de energia ou variações de tensão que atinjam níveis perigosos, para que possa, desta forma, proteger o seu trabalho e guardar os dados.

Regulação automática da tensão (AVR)

A AVR corrige imediatamente as variações de tensão sem utilizar a bateria, permitindo-lhe trabalhar de forma ininterrupta durante picos e quedas de tensão contínuos.

Teste de diagnóstico automático

O teste automático e periódico da bateria permite uma deteção atempada da necessidade de substituição da bateria, assegurando que a unidade está disponível quando necessitar.

Disjuntor rearmável de saída


Proporciona uma recuperação fácil das sobrecargas e protege o equipamento eletrónico de qualquer dano elétrico.

Garantia de 2 anos

A Schneider Electric oferece uma garantia de 2 anos com assistência técnica gratuita por telefone e online, proporcionando ao cliente a tranquilidade de que necessita.

Conector de bateria simples e fácil de utilizar

Back-UPS™ SX3 500



SX3500CI


Aplicações do produto:

- PC e periféricos
- Equipamento de rede (router, modem)
- Armazenamento ligado à rede (SAN)
- Consolas de videojogos
- Projetores

Características do produto:

- 1 3 saídas IEC com a autonomia das baterias (replicável a todos) e proteção contra picos de tensão
- 2 Conector: Liga e desliga o circuito da bateria.
- 3 Disjuntores rearmáveis

Back-UPS™ SX3 650



SX3650CI



SX3650CI-GR

Aplicações do produto:


- PC e periféricos
- Equipamento de rede (router, modem)
- Armazenamento ligado à rede (NAS)
- Consolas de videojogos
- Projetores

Características do produto:

Regulação automática da tensão (AVR)
Janela de intervalo de tensão de entrada
140 – 300 V

- 1 **SX3650CI**
4 saídas IEC para bateria de emergência e proteção contra picos de tensão
SX3650CI-GR
4 conectores Schuko para bateria de emergência e proteção contra picos de tensão:
 - 3 para a bateria de emergência e proteção contra picos de tensão
 - Apenas 1 para a proteção contra picos de tensão
- 2 Conector de bateria
- 3 Disjuntor rearmável

Back-UPS™ SX3 800 / 1100



SX3800CI / SX31100CI



SX3800CI-GR / SX31100CI-GR

Aplicações do produto:

- PC e periféricos
- Equipamento de rede (router, modem)
- Consolas de videojogos
- TV LCD / LED
- Projetores

Características do produto:

Regulação automática da tensão (AVR)
Janela de intervalo de tensão de entrada
150 – 280 V

- 1 **SX3800CI, SX31100CI**
6 saídas IEC para bateria de emergência e proteção contra picos de tensão
SX3800CI-GR, SX31100CI-GR
4 conectores Schuko para bateria de emergência e proteção contra picos de tensão
- 2 Conector de bateria
- 3 Disjuntor rearmável

Especificações							
Referência	SX3500CI	SX3650CI	SX3650CI-GR	SX3800CI	SX31K1CI	SX3800CI-GR	SX31K1CI-GR
P.V.P.	55,00 €	71,99 €	77,99 €	93,99 €	134,99 €	99,99 €	142,99 €
Saída							
Capacidade de potência de saída	500 VA / 300 W	650 VA / 390 W		800 VA / 480 W	1100 VA / 660 W	800 VA / 480 W	1100 VA / 660 W
Tensão de saída (com rede presente) / Frequência	230 V / 50/60Hz ±3 Hz						
Tensão de saída (na bateria) / Frequência	230 V ±8% V / 50/60 Hz ±1 Hz (autodeteção)						
Ligações de saída	3 conectores IEC 320 C13 ⁽¹⁾	4 conectores IEC 320 C13 ⁽¹⁾	4 conectores Schuko CEE 7 ⁽²⁾	6 conectores IEC 320 C13 ⁽¹⁾		4 conectores Schuko CEE 7 ⁽¹⁾	
Tipo de forma de onda	Aproximação escalonada a uma onda sinusoidal						
Entrada							
Frequência / Tensão de entrada	230 V / 45 Hz-65 Hz	140 - 300 V / 45 - 65 Hz			150 - 180 V / 50/60 Hz ± 2 Hz (predefinição: 50 Hz)		
Ligação de entrada	IEC-320 C14		Schuko CEE 7/7P		IEC-320 C14		Schuko CEE 7/7P
Proteção contra picos de tensão							
Proteção contra picos de tensão de alimentação CA	Todas as saídas						
Descrição física							
Dimensões (A 3 L 3 P)	185 mm 3 115 mm 3 213 mm	200 mm 3 115 mm 3 257 mm	200 mm 3 115 mm 3 257 mm	215 mm 3 130 mm 3 336 mm	215 mm 3 130 mm 3 336 mm	215 mm 3 130 mm 3 336 mm	215 mm 3 130 mm 3 336 mm
Peso	5,20 kg	6,2 kg	6,2 kg	8,0 kg	12,0 kg	8,0 kg	12,0 kg
Dimensões de envio (A 3 L 3 P)	257 mm 3 190 mm 3 291 mm	270 mm 3 198 mm 3 340 mm	270 mm 3 198 mm 3 340 mm	295 mm 3 245 mm 3 440 mm	295 mm 3 245 mm 3 440 mm	295 mm 3 245 mm 3 440 mm	295 mm 3 245 mm 3 440 mm
Peso de envio	5,68 kg	7,0 kg	7,0 kg	8,79 kg	12,92 kg	8,79 kg	12,92 kg
Cor	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto	Preto
Código UPC	731304307426	731304307433	731304308041	731304307440	731304307419	731304307860	731304307839
Bateria							
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido, selada e sem manutenção: à prova de fugas	Bateria de chumbo-ácido, selada, sem manutenção com eletrólito suspenso: à prova de fugas		Bateria de chumbo-ácido, selada e sem manutenção: à prova de fugas			
Capacidade da bateria	12 V, 7,2 Ah		12 V, 9,0 Ah		12 V, 7,2 Ah 3 2	12 V, 9,0 Ah	12 V, 7,2 Ah 3 2
Gestão							
Alarmes				Alarmes visuais (LED) e acústicos			
Sensibilidade ajustável e tensão de transferência				Baixa, média (predefinição), alta			

(1) Todos os conectores com bateria de emergência e proteção contra picos de tensão.

(2) 3 ligações de saída com autonomia, regulação de tensão e proteção contra picos de tensão, apenas 1 para a proteção contra picos de tensão.




Obtenha formação **GRATUITA** através do **Energy University**, uma plataforma de E-Learning onde irá encontrar mais de 200 cursos na área da eficiência energética e Centros de Dados, <http://pt-energy-university.schneider-electric.com>



APP Catálogo de Produtos

Esta aplicação proporciona-lhe a possibilidade de pesquisa do catálogo total de produtos, bem como o acesso a documentação e especificações técnicas, permitindo-lhe encontrar o produto certo de uma forma rápida.



> Digitalize o QR Code e instale a aplicação no seu Tablet ou Smartphone

Para obter mais informação sobre as nossas soluções...



Contacto Telefónico:

800 853 182 ou 21 850 41 00



E-mail:

apccport@apcc.com



Schneider Electric Portugal, Lda

Avenida do Forte nº3
Edifício Suécia III Piso 3
2794-038 Carnaxide

> www.schneider-electric.com/pt

Aos preços indicados acresce o Imposto Valor Acrescentado (I.V.A.) à taxa legal em vigor e o valor Ecotaxa, de acordo com a legislação aplicável. A Schneider Electric reserva-se o direito de alterar os preços constantes da presente tabela. Os produtos e materiais apresentados neste documento são susceptíveis de evolução, tanto nos planos da técnica e da estética, como no plano da utilização. A sua descrição não pode, pois, em caso algum, ser considerada como tendo um aspecto contratual. Assim, só nos responsabilizamos pelas informações dadas após confirmação pelos nossos serviços.